HITACHI
Inspire the Next

JP1 Version 9

JP1/Integrated Management - Manager
画面リファレンス

操作書

3020-3-R79-51

■対象製品

適用 OS のバージョン，JP1/Integrated Management - Manager，および JP1/Integrated Management - View が前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については各製品のリリースノートで確認してください。

適用 OS：Windows Server 2003，Windows XP Professional
P-242C-6H94 JP1/Integrated Management - View 09-50
適用 OS：Windows 7，Windows Server 2008，Windows Vista
P-2A2C-6H94 JP1/Integrated Management - View 09-50
適用 OS：Windows Server 2003
P-242C-8E94 JP1/Integrated Management - Manager 09-50
適用 OS：Windows Server 2008
P-2A2C-8E94 JP1/Integrated Management - Manager 09-50
適用 OS：Solaris
P-9D2C-8E91 JP1/Integrated Management - Manager 09-50
適用 OS：AIX
P-1M2C-8E91 JP1/Integrated Management - Manager 09-50
適用 OS：HP-UX (IPF)
P-1J2C-8E91 JP1/Integrated Management - Manager 09-50
適用 OS：Linux 5 (AMD/Intel 64)，Linux 5 (x86)，Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)，Linux 5 Advanced Platform (x86)
P-9S2C-8E91 JP1/Integrated Management - Manager 09-50
適用 OS：Linux 5 (IPF)，Linux 5 Advanced Platform (IPF)
P-9V2C-8E91 JP1/Integrated Management - Manager 09-50

■輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■商標類

Active Directory は，米国 Microsoft Corporation の，米国およびその他の国における登録商標または商標です。
AIX は，米国およびその他の国における International Business Machines Corporation の商標です。
AIX 5L は，米国およびその他の国における International Business Machines Corporation の商標です。
AMD は，Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。
BSAFE は，EMC Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
GIF は，米国 CompuServe Inc. が開発したフォーマットの名称です。
HP-UX は，Hewlett-Packard Company のオペレーティングシステムの名称です。
Internet Explorer は，米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Itanium は，アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
J2EE は，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商

標です。
Java は，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JDBC は，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Linux は，Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft および Hyper-V は，米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft Internet Information Services は，米国 Microsoft Corporation の商品名称です。
NetInsight は，株式会社日立ソリューションズの登録商標です。
POSIX は，the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) で制定された標準仕様です。
Red Hat は，米国およびその他の国で Red Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。
RSA は，EMC Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Solaris は，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Sun は，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Sun Microsystems は，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
TELstaff は，株式会社日立ソリューションズの登録商標です。
UNIX は，The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。
VMware および ESX は，VMware, Inc. の米国および各国での登録商標または商標です。
Windows は，米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Server は，米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Vista は，米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
プログラムプロダクト「P-9D2C-8E91」には，Oracle Corporation またはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D2C-8E91」には，UNIX System Laboratories, Inc. が著作権を有している部分が含まれています。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.
This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.
Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).
Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/
This product includes software developed by Ralf S.Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

本製品は，EMC Corporation の RSA(R) BSAFE^{TM} ソフトウェアを搭載しています。

■発行

2011 年 9 月　3020-3-R79-51

■著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2011, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容 (3020-3-R79-51)　JP1/Integrated Management - Manager　09-50，JP1/Integrated Management - View　09-50

追加・変更内容	変更個所
［イベント検索条件設定］画面の［検索ホスト名］および［コマンド実行］画面の［実行ホスト名］に，ログインしている JP1 ユーザーが参照できる業務グループに所属するホストのホスト名を指定することを追加した。	2.18，2.33
IM 構成管理・ビューアーの表示項目が異なったり，非活性となったりする要因を追加した。	4.1
［IM 構成管理］画面の［編集］メニューに［システム共通設定］を追加した。	4.1
業務グループと監視グループを反映すると，セントラルコンソールの定義に指定された業務グループ・監視グループの名称も最新の名称に変更されることを追加した。	4.1，4.15，4.17
リモート監視の場合に表示される詳細情報を追加した。	4.1.1(4)
［ホスト属性編集］画面の［ホスト名］の説明に，業務グループに登録されている場合は変更できないことを追加した。	4.4
［エージェント構成編集］画面の説明に，エージェント構成からホストを削除した場合の説明を追加した。	4.6
次の画面の［ユーザー名］および［パスワード］に，ユーザー名以外の個所に文字を入力している場合，必須項目であることを追加した。 • ［リモート監視設定］画面 • ［システム共通設定］画面の［WMI/NetBIOS］ページ • ［システム共通設定］画面の［IM ホストアカウント］ページ	4.7，4.20.1，4.20.3
［リモート監視構成編集］画面で，リモート監視構成からホストを削除して反映した場合の注意事項を追加した。	4.8
［プロファイル表示 / 編集］画面の［設定ファイル］ページに次の内容を追加した。 • 表示される項目の「反映状態」に，それぞれの状態の詳細を追加した。 • ログファイルトラップ情報，またはリモート監視のイベントログトラップ情報を選択したとき，事前フィルターを設定できることを追加した。 • ［設定ファイル］に表示する項目に次の説明を追加した。 ・起動オプションの説明に，監視ログファイル名の文字制限を追加した。 ・設定内容の保存 / 反映の説明に，「再起動」で反映が必要な場合の説明を追加した。 • WMI/NetBIOS 接続の場合に，ツリー表示領域でリモート監視のイベントログトラップ情報を選択したときの［起動オプション］の説明を追加した。	4.9.2
［業務グループの新規作成］画面および［業務グループ基本情報編集］画面の項目名を［割当 JP1 資源グループ名］から［割り当て JP1 資源グループ名］に変更した。	4.14，4.15

変更内容 (3020-3-R79-50)　JP1/Integrated Management - Manager　09-50，JP1/Integrated Management - View　09-50

追加・変更内容	変更個所
共通除外条件を拡張モードにした場合に，イベント取得フィルターに対して取得対象外とする JP1 イベントの条件および適用期間を設定するために，［共通除外条件設定 (拡張)］画面を追加した。	1.1，2.16
［IM 構成編集］画面の名称を［エージェント構成編集］画面に変更した。 また，［エージェント構成編集］画面の次の内容を修正した。 • メニュー項目の名称を変更した。 • リモート監視の通信方法を表示するための［リモート通信種別］，および構成の種別を表示するための［構成種別］を追加した。	1.1，4.6
リモート監視するための情報を設定するために，［リモート監視設定］画面を追加した。	1.1，4.7
IM 構成管理が管理するリモート監視構成を編集するために，［リモート監視構成編集］画面を追加した。	1.1，4.8
業務グループを新しく作成するために，［業務グループの新規作成］画面を追加した。	1.1，4.14
業務グループの基本情報を編集するために，［業務グループ基本情報編集］画面を追加した。	1.1，4.15
監視グループを新しく作成するために，［監視グループの新規作成］画面を追加した。	1.1，4.16
監視グループの基本情報を編集するために，［監視グループ基本情報編集］画面を追加した。	1.1，4.17
業務グループまたは監視グループに対して，ホストを登録または解除するために，［所属ホストの登録 / 登録解除］画面を追加した。	1.1，4.18
監視グループ名を変更するために，［監視グループ名の変更］画面を追加した。	1.1，4.19
設定項目の値を共通の設定値として保存・管理するために，［システム共通設定］画面を追加した。	1.1，4.20
インシデントを登録するために，JP1/IM - Manager から JP1/IM - Service Support の［登録先プロセスワークボード選択］画面を［インシデント登録］から表示できるようにした。	2.1
［イベント詳細］画面および［イベント詳細（編集)］画面に，次の内容を追加した。 • コマンドを実行するための［コマンド実行］画面を表示できるように［コマンド実行］ボタンを追加した。 • インシデントを登録するために，JP1/IM - Manager から JP1/IM - Service Support の画面を［インシデント登録］から表示できるようにした。	2.6，2.7
イベント検索後，JP1/IM - View からログインしているホストとは別のホストにある相関イベントを［関連イベント一覧（相関)］画面の［表示対象］に表示している場合，JP1/IM - Service Support にインシデントを登録できないようにした。	2.9

追加・変更内容	変更個所
［重要イベント定義］画面，［イベント検索条件設定］画面，［表示フィルター設定］画面，および［ユーザーフィルター詳細設定］画面で，次の内容を追加した。 • 発生元ホスト名をイベント条件として指定できるようにした。 • jcoimdef コマンドの -ignorecasehost オプションの指定を「ON」にした場合に，［登録ホスト名］および［発生元ホスト名］で［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字を区別しないようにした。 • ［登録ホスト名］および［発生元ホスト名］にパス表記で業務グループ名を指定できるようにした。	2.10，2.18，2.21，2.24
共通除外条件が，基本モードと拡張モードを選択できるようになったことに伴い，［システム環境設定］画面の［全般］ページ，および［イベント取得条件一覧］画面で［共通除外条件群一覧］に，モードごとの説明を追加した。	2.11.1，2.14
［ユーザー環境設定］画面をタブ構成にし，フォントの表示サイズを指定できるようにした。 JP1/IM - Manager のバージョンが 08-51 以前の場合については，2.17.4 に記載を移動した。	2.17
［アクション詳細設定］画面の［アクション条件］ページで，次の内容を追加した。 • 発生元ホスト名をイベント条件として指定できるようにした。 • jcoimdef コマンドの -ignorecasehost オプションの指定を「ON」にした場合に，［登録ホスト名］および［発生元ホスト名］で［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字を区別しないようにした。 • ［文字列］編集で登録ホスト名または発生元ホスト名を指定した場合，パス表記で業務グループ名を指定できるようにした。 • ［実行ホスト名］にパス表記で業務グループ名および監視グループ名を指定できるようにした。	2.26.1(1)
［アクション結果更新条件設定］画面で［ホスト名］にパス表記で業務グループ名または監視グループ名を指定できるようにした。	2.32
［コマンド実行］画面で，次の内容を追加した。 • ［コマンド］ボタンを使ってコマンドを実行できるようにした。 • ［実行ホスト名］にパス表記で業務グループ名または監視グループ名を指定できるようにした。	2.33
エージェント構成，リモート監視構成，および業務グループを監視できるようになったことに伴い，［IM 構成管理］画面のメニュー項目を変更した。	4.1
業務グループおよび監視グループの構成を表示するために，［IM 構成管理］画面に［業務グループ］ページ（［業務グループ］タブ）を追加した。	4.1，4.1.3
［IM 構成管理］画面の［ホスト一覧］ページで下位ホスト情報に表示する項目に，次の項目を追加した。 • 収集状態 • リモート通信種別 • 業務グループ • 監視グループ	4.1.1(1)
リモート監視構成を監視できるようになったことに伴い，［IM 構成管理］画面の［ホスト一覧］ページの基本情報に表示する項目に，リモート監視設定情報を追加した。 また，詳細情報の表示項目を次のとおり変更した。 •「収集状態」を「情報収集結果」	4.1.1(2)

追加・変更内容	変更個所
［IM 構成管理］画面の［IM 構成］ページで，次の内容を追加した。 • エージェント監視およびリモート監視を示すアイコンを追加した。 • ホストの種類と表示情報の関係に，リモート（拠点マネージャー）およびリモート（統合マネージャー）を追加した。	4.1.2
［ホスト登録］画面および［ホスト属性編集］画面でリモート監視の通信方法を指定するための，［リモート通信設定］を指定できるようにした。	4.2，4.4
［プロファイル追加］画面で，リモート監視ログファイルトラップのプロファイルを追加できるようにした。	4.10
［ログインユーザー一覧］画面で表示する項目に，業務グループ編集中を追加した。	4.11

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Integrated Management - Manager および JP1/Integrated Management - View の画面について説明したものです。なお，このマニュアルでは，JP1/Integrated Management - Manager および JP1/Integrated Management - View を総称して，JP1/Integrated Management または JP1/IM と表記します。

■対象読者

オープンプラットフォームのシステムを管理するインフラを，JP1/IM の画面を使って操作される方を対象としています。具体的には次の方を対象としています。

- システムで発生する事象を一元監視するため，JP1/IM の画面を操作するシステム管理者およびシステムオペレーター
- システムを管理するインフラの状態をシステムで発生する事象と関連づけて一元監視するため，JP1/IM の画面を操作するシステム管理者およびシステムオペレーター

■マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。

第 1 章　画面遷移と［ログイン］画面

JP1/IM - View の画面遷移，および［ログイン］画面について説明しています。

第 2 章　［イベントコンソール］画面

［イベントコンソール］画面の表示項目，および定義項目について説明しています。

第 3 章　［監視ツリー］画面

［監視ツリー］画面の表示項目，および定義項目について説明しています。

第 4 章　IM 構成管理の画面

IM 構成管理・ビューアーの表示項目，および定義項目について説明しています。

■関連マニュアル

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/IM 関連

- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager クイックリファレンス（3020-3-R75）
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド（3020-3-R76）
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド（3020-3-R77）
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド（3020-3-R78）
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス（3020-3-R80）
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager メッセージ（3020-3-R81）
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i

（3020-3-R82）
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Rule Operation 構築・運用ガイド（3020-3-R83）
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Rule Operation 画面リファレンス（3020-3-R84）
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - TELstaff JP1/Integrated Management - TELstaff Alarm View 構築・運用ガイド（3020-3-R85）
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Message Optimizer（3020-3-R86）
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Service Support 構築・運用ガイド（3020-3-R91）
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Service Support 操作ガイド（3020-3-R92）
- JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Central Information Master システム構築・運用ガイド（3020-3-K04）
- JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Central Information Master リファレンス（3020-3-K05）
- JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Incident Master（3020-3-K09）

JP1 関連
- JP1 Version 9 JP1/Base 運用ガイド（3020-3-R71）
- JP1 Version 9 JP1/Base メッセージ（3020-3-R72）
- JP1 Version 9 JP1/Base 関数リファレンス（3020-3-R73）

■マニュアルの体系

JP1/IM のマニュアルでは，システムの設計・構築・運用などのシステムのライフサイクルでの段階ごとに必要な情報を説明しています。目的に合わせて必要なマニュアルをお読みください。
JP1/IM のマニュアルとシステムのライフサイクルの関係を次の図に示します。



■このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。このマニュアルでの表記を示します。

このマニュアルでの表記		正式名称
AIX		AIX 5L 5.3
		AIX 6.1
BJEX		uCosminexus Batch Job Execution Server
Cosminexus	Cosminexus Application Server	Cosminexus Application Server Enterprise Version 6
		Cosminexus Application Server Standard Version 6
		uCosminexus Application Server Enterprise
		uCosminexus Application Server Standard
		uCosminexus Service Platform
HNTRLib		Hitachi Network Objectplaza Trace Library
HNTRLib2		Hitachi Network Objectplaza Trace Library 2

このマニュアルでの表記		正式名称
HP-UX	HP-UX (IPF)	HP-UX 11i V2 (IPF)
		HP-UX 11i V3 (IPF)
Hyper-V		Microsoft(R) Hyper-V(TM) 1.0
		Microsoft(R) Hyper-V(TM) 2.0
IE	Microsoft Internet Explorer	Microsoft(R) Internet Explorer(R)
	Windows Internet Explorer	Windows(R) Internet Explorer(R)
IIS	Internet Information Services	Microsoft(R) Internet Information Services 5.01 以降
JP1/AJS	JP1/AJS2 - Advanced Manager	JP1/Automatic Job Management System 2 - Advanced Manager
	JP1/AJS - Agent	JP1/Automatic Job Management System 2 - Agent
		JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent
	JP1/AJS - Manager	JP1/Automatic Job Management System 2 - Manager
		JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager
	JP1/AJS - View	JP1/Automatic Job Management System 2 - View
		JP1/Automatic Job Management System 3 - View
JP1/AJS2 - Scenario Operation View		JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation View
JP1/AJS2 - View for Mainframe		JP1/Automatic Job Management System 2 - View for Mainframe
JP1/Cm2/ESA		JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent
		JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent for Extension Mib Runtime
JP1/Cm2/SSO	JP1/Cm2/SSO	JP1/Cm2/SNMP System Observer
	JP1/PFM/SSO	JP1/Performance Management/ Distributed SNMP System Observer
		JP1/Performance Management/SNMP System Observer
	JP1/SSO	JP1/Distributed Server System Observer
		JP1/Server System Observer
JP1/FTP		JP1/File Transmission Server/FTP
JP1/Integrated Management または JP1/IM	**バージョン 7 製品**	

このマニュアルでの表記		正式名称
	JP1/IM - Central Console または JP1/IM - CC	JP1/Integrated Manager - Central Console
	JP1/IM - Central Console 10 Node または JP1/IM - CC 10 Node	JP1/Integrated Manager - Central Console 10 Node
	JP1/IM - Central Console アップグレード または JP1/IM - CC アップグレード	JP1/Integrated Manager - Central Console アップグレード
	JP1/IM - Central Information Master または JP1/IM - CM ※	JP1/Integrated Manager - Central Information Master
	JP1/IM - Central Scope または JP1/IM - CS	JP1/Integrated Manager - Central Scope
	JP1/IM - Incident Master または JP1/IM - IDM ※	JP1/Integrated Manager - Incident Master
	JP1/IM - TELstaff ※	JP1/Integrated Manager - TELstaff
		JP1/Integrated Manager - TELstaff Alarm View
	JP1/IM - View	JP1/Integrated Manager - View
	バージョン 8 製品	
	JP1/IM - Central Information Master または JP1/IM - CM ※	JP1/Integrated Management - Central Information Master
	JP1/IM - Incident Master または JP1/IM - IDM ※	JP1/Integrated Management - Incident Master
	JP1/IM - Manager	JP1/Integrated Management - Manager
	JP1/IM - Rule Operation または JP1/IM - RL ※	JP1/Integrated Management - Rule Operation
	JP1/IM - Service Support または JP1/IM - SS ※	JP1/Integrated Management - Service Support
	JP1/IM - TELstaff ※	JP1/Integrated Management - TELstaff
		JP1/Integrated Management - TELstaff Alarm View
	JP1/IM - View	JP1/Integrated Management - View
	バージョン 9 製品	
	JP1/IM - Event Gateway for Network Node Manager i または JP1/IM - EG for NNMi ※	JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i

このマニュアルでの表記		正式名称
	JP1/IM - Manager	JP1/Integrated Management - Manager
	JP1/IM - Message Optimizer Assistant またはJP1/IM - MO ※	JP1/Integrated Management - Message Optimizer
		JP1/Integrated Management - Message Optimizer Assistant
	JP1/IM - Rule Operation またはJP1/IM - RL ※	JP1/Integrated Management - Rule Operation
	JP1/IM - Service Support またはJP1/IM - SS ※	JP1/Integrated Management - Service Support
	JP1/IM - TELstaff ※	JP1/Integrated Management - TELstaff
		JP1/Integrated Management - TELstaff Alarm View
	JP1/IM - View	JP1/Integrated Management - View
JP1/NetInsight II - Facility Manager		JP1/NetInsight(R) II - Facility Manager
		JP1/NetInsight(R) II - Facility Manager Standard
		JP1/NetInsight(R) II - Facility Manager Upgrade License
JP1/NPS		JP1/Network Printing System
JP1/PAM	JP1/PA - Adaptor	JP1/Performance Analysis - Adaptor
		JP1/Performance Management - Analysis Adaptor
	JP1/PA - Manager	JP1/Performance Analysis - Manager
		JP1/Performance Management - Analysis Manager
	JP1/PA - View	JP1/Performance Analysis - View
		JP1/Performance Management - Analysis View
JP1/PFM	JP1/PFM - Agent	JP1/Performance Management - Agent for Platform などのエージェント製品群
	JP1/PFM - Manager	JP1/Performance Management - Manager
	JP1/PFM - View	JP1/Performance Management - View
	JP1/PFM - Web Console	JP1/Performance Management - Web Console
JP1/PFM/SSO for Application Server		JP1/Performance Management/SNMP System Observer for Application Server
JP1/SC/CM		JP1/ServerConductor/Control Manager
JP1/ServerConductor	JP1/ServerConductor	JP1/ServerConductor/Advanced Agent
		JP1/ServerConductor/Agent

このマニュアルでの表記		正式名称
		JP1/ServerConductor/Blade Server Manager
		JP1/ServerConductor/Blade Server Manager Plus
		JP1/ServerConductor/Server Manager
	ServerConductor	ServerConductor/Advanced Agent
		ServerConductor/Agent
		ServerConductor/Blade Server Manager
		ServerConductor/Server Manager
	System Manager	System Manager - Advanced Agent
		System Manager - Management Console
		System Manager - Server Agent
		System Manager - Server Agent for HP-UX
JP1/SES		JP1/System Event Service
Linux	Linux 5 (AMD/Intel 64)	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)
	Linux 5 (IPF)	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (IPF)
	Linux 5 (x86)	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)
	Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)
	Linux 5 Advanced Platform (IPF)	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (IPF)
	Linux 5 Advanced Platform (x86)	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (x86)
NNM	HP NNM	HP Network Node Manager Software バージョン 6 以前
		HP Network Node Manager Starter Edition Software バージョン 7.5 以前
	JP1/Cm2/NNM	JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン 7 以前
		JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン 8 以前
		JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン 8 以前
NNMi	HP NNMi	HP Network Node Manager i Software v8.10
	JP1/Cm2/NNMi	JP1/Cm2/Network Node Manager i 09-00 以降

このマニュアルでの表記		正式名称
SCVMM		Microsoft(R) System Center Virtual Machine Manager 2008
Solaris		Solaris 9
		Solaris 10
vCenter		VMware vCenter Server
Virtage		日立サーバ仮想機構「Virtage」
VMware		VMware(R) ESX 3.5
		VMware(R) ESX 4.0
Windows 2000		Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server Operating System
		Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Operating System
		Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server Operating System
Windows 7		Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise
		Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional
		Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate
Windows Server 2003	Windows Server 2003	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition
	Windows Server 2003 (IPF)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
	Windows Server 2003 (x64)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition
	Windows Server 2003 R2	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition
	Windows Server 2003 R2 (x64)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition
Windows Server 2008	Windows Server 2008	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard

このマニュアルでの表記		正式名称
	Windows Server 2008 (IPF)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 for Itanium-based Systems
	Windows Server 2008 (x64)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise x64
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard x64
	Windows Server 2008 R2 (x64)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter x64
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise x64
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard x64
Windows Vista		Microsoft(R) Windows Vista(R) Business
		Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise
		Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate
Windows XP Professional		Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System

注※　JP1/IM - Central Information Master，JP1/IM - Incident Master，JP1/IM - Rule Operation，JP1/IM - Service Support，JP1/IM - TELstaff，JP1/IM - Message Optimizer Assistant，および JP1/IM - Event Gateway for Network Node Manager i については，このマニュアルで説明する JP1/IM - Manager，JP1/IM - View に関連する機能概要だけ説明しています。

- Windows 2000，Windows XP Professional，Windows Server 2003，Windows Vista，Windows Server 2008 および Windows 7 を総称して Windows と表記することがあります。
- HP-UX，Solaris，AIX，および Linux を総称して UNIX と表記することがあります。

■このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語	正式名称
AMD	Advanced Micro Devices
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
CMT	Container-Managed Transaction
CRLF	Carriage Return/Line Feed
CSV	Comma Separated Value
DB	Database
DBMS	Database Management System
DNS	Domain Name System
FQDN	Fully Qualified Domain Name

英略語	正式名称
GMT	Greenwich Mean Time
GUI	Graphical User Interface
HTML	Hyper Text Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IP	Internet Protocol
IPF	Itanium(R) Processor Family
ISAM	Indexed Sequential Access Method
J2EE	Java(TM)2 Platform Enterprise Edition
Java VM	Java(TM) Virtual Machine
JDBC	Java(TM) DataBase Connectivity
JIS	Japanese Industrial Standards
LAN	Local Area Network
NAT	Network Address Translator
NIC	Network Interface Card
NTP	Network Time Protocol
OTS	Object Transaction Service
POSIX	Portable Operating System Interface for UNIX
SFO	Session Fail Over
SNMP	Simple Network Management Protocol
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TXT	Text
UAC	User Account Control
UCS	Universal Multiple-Octet Coded Character Set
UNC	Universal Naming Convention
URL	Uniform Resource Locator
UTC	Universal Time Coordinated
UTF	UCS Transformation Format
WAN	Wide Area Network
WWW	World Wide Web

■このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記号	意味
［ ］	メニュー項目，画面名，ボタン名，およびキーボードのキーなどを示す。 例 メニュー項目：［新規作成］ 画面名：［ログイン］画面 ボタン名：［OK］ボタン キーボードのキー：［Ctrl］キー
［ ］－［ ］	画面のメニューから項目を選択する操作を示す。 例 ［ファイル］－［新規作成］を選択する。 上記の例では，メニューバーの［ファイル］を選んで，プルダウンメニューの［新規作成］を選択することを示す。

■図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を，次のように定義します。



■ Windows 版 JP1/IM，JP1/Base のインストール先フォルダの表記

このマニュアルでは，Windows 版 JP1/IM，JP1/Base のインストール先フォルダを次のように表記しています。

製品名	インストール先フォルダの表記	デフォルトインストール先フォルダ※
JP1/IM - View	View パス	システムドライブ :¥Program Files¥HITACHI¥JP1CoView
JP1/IM - Manager	Manager パス	システムドライブ :¥Program Files¥HITACHI¥JP1IMM

製品名	インストール先フォルダの表記	デフォルトインストール先フォルダ※
	Console パス	**システムドライブ**:¥Program Files¥HITACHI¥JP1Cons
	Scope パス	**システムドライブ**:¥Program Files¥HITACHI¥JP1Scope
JP1/Base	Base パス	**システムドライブ**:¥Program Files¥HITACHI¥JP1Base

注※　各製品をデフォルトのままインストールした場合のインストール先フォルダを表しています。Windows 7，Windows Server 2008 および Windows Vista の場合，「**システムドライブ**:¥Program Files」と表記している部分は，インストール時の OS 環境変数によって決定されるため，環境によって異なる場合があります。

■このマニュアルで使用する「Administrators 権限」について

このマニュアルで表記している「Administrators 権限」とは，ローカル PC に対する Administrators 権限です。ローカル PC に対して Administrators 権限を持つユーザーであれば，ローカルユーザー，ドメインユーザーおよび，Active Directory 環境で動作に違いはありません。

■オンラインマニュアルについて

JP1/IM では，WWW ブラウザーで参照できる HTML マニュアルを提供しています。HTML マニュアルは，下記 WWW ブラウザーで参照できます。

- Microsoft Internet Explorer 6.0 以降
- Windows Internet Explorer 7 以降

オンラインマニュアルの内容は，このマニュアルと同様です。
オンラインマニュアルは，次の操作で目次が表示されます。

- JP1/IM - View：［ヘルプ］－［目次］を選択する。または，スタートメニューから［プログラム］－［JP1_Integrated Management - View］－［ヘルプ］を選択する。

注意事項

- スタートメニューからオンラインマニュアルを表示させると，OS の設定によってすでに表示されているブラウザーの画面上に HTML マニュアルが表示されることがあります。

■ KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ 1,024 バイト，$1{,}024^2$ バイト，$1{,}024^3$ バイト，$1{,}024^4$ バイトです。

目次

1 画面遷移と［ログイン］画面 1

1.1 画面遷移 2

1.2 ［ログイン］画面 7

1.2.1 セントラルコンソールおよびセントラルスコープの［ログイン］画面 7

1.2.2 IM 構成管理の［ログイン］画面 8

1.3 画面操作上の注意事項 10

2 ［イベントコンソール］画面 15

2.1 ［イベントコンソール］画面の概要 17

2.2 ［イベント監視］ページ 31

2.3 ［重要イベント］ページ 36

2.4 ［イベント検索］ページ 41

2.5 ［統合機能メニュー］画面 43

2.6 ［イベント詳細］画面 45

2.7 ［イベント詳細（編集）］画面 49

2.8 ［関連イベント一覧（集約）］画面 53

2.9 ［関連イベント一覧（相関）］画面 57

2.10 ［重要イベント定義］画面 61

2.11 ［システム環境設定］画面 68

2.11.1 ［全般］ページ 68

2.11.2 ［通信］ページ 71

2.12 ［イベント取得条件設定］画面 73

2.13 ［イベント取得条件設定］画面（互換用） 80

2.14 ［イベント取得条件一覧］画面 81

2.15 ［共通除外条件設定］画面 86

2.16 ［共通除外条件設定 (拡張)］画面 91

2.16.1 ［共通除外条件］ページ 93

2.16.2 ［適用期間］ページ 100

2.17 ［ユーザー環境設定］画面 102

2.17.1 ［イベント監視］ページ 102

2.17.2 ［イベント表示項目］ページ 104

2.17.3 ［コマンド実行］ページ 107

2.17.4 ［ユーザー環境設定］画面（JP1/IM - Manager のバージョンが 08-51 以前の場合） 108
2.18 ［イベント検索条件設定］画面 113
2.19 ［固有の拡張属性条件設定］画面 123
2.20 ［固有の拡張属性条件詳細設定］画面 124
2.21 ［表示フィルター設定］画面 125
2.22 ［表示フィルター一覧］画面 133
2.23 ［ユーザーフィルター設定］画面 135
2.24 ［ユーザーフィルター詳細設定］画面 137
2.25 ［アクション設定］画面 144
2.26 ［アクション詳細設定］画面 148
2.26.1 ［アクション詳細設定］画面 148
2.26.2 ［アクション詳細設定］画面（互換用） 163
2.27 ［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面（互換用） 170
2.28 ［拡張属性編集］画面（互換用） 172
2.29 ［アクション結果］画面 173
2.30 ［アクション結果詳細］画面 177
2.31 ［アクション結果一覧］画面 181
2.32 ［アクション結果更新条件設定］画面 186
2.33 ［コマンド実行］画面 190
2.34 ［イベント情報マッピング定義］画面 194
2.35 ［イベント情報マッピング詳細定義］画面 196

3 ［監視ツリー］画面 199
3.1 ［監視ツリー］画面の概要 201
3.2 ［ビジュアル監視画面を開く］画面 210
3.3 ［ビジュアル監視画面一覧編集］画面 211
3.4 ［ビジュアル監視（編集中）］画面 212
3.5 ［ビジュアル監視］画面（監視用） 215
3.6 ［背景画像設定］画面 218
3.7 ［検索］画面 220
3.8 ［ガイド］画面 224
3.9 ［プロパティ］画面 225
3.9.1 ［全般］ページ 225
3.9.2 ［基本情報］ページ 227

3.9.3 ［状態変更条件］ページ 228
3.9.4 ［イベント発行条件］ページ 229
3.10 ［アイコン選択］画面 231
3.11 ［ビジュアルアイコン選択］画面 233
3.12 ［状態変更条件設定］画面 235
3.12.1 監視オブジェクトの［状態変更条件設定］画面 235
3.12.2 監視グループの［状態変更条件設定］画面 237
3.13 ［共通条件設定］画面 238
3.14 ［共通条件詳細設定］画面 240
3.15 ［監視ツリー (編集中)］画面 244
3.16 ［新規監視ノード作成］画面 251
3.17 ［基本情報設定］画面 252
3.18 ［自動生成－構成選択］画面 253
3.19 ［ログインユーザー一覧］画面 254

4 IM 構成管理の画面 255
4.1 ［IM 構成管理］画面 257
4.1.1 ［ホスト一覧］ページ 261
4.1.2 ［IM 構成］ページ 272
4.1.3 ［業務グループ］ページ 277
4.2 ［ホスト登録］画面 281
4.3 ［仮想化管理設定］画面 284
4.4 ［ホスト属性編集］画面 285
4.5 ［ホスト選択］画面 288
4.6 ［エージェント構成編集］画面 290
4.7 ［リモート監視設定］画面 294
4.8 ［リモート監視構成編集］画面 296
4.9 ［プロファイル表示 / 編集］画面 299
4.9.1 ［有効設定情報］ページ 301
4.9.2 ［設定ファイル］ページ 308
4.10 ［プロファイル追加］画面 318
4.11 ［ログインユーザー一覧］画面 319
4.12 ［実行結果］画面 321
4.13 ［ホスト交換］画面 323
4.14 ［業務グループの新規作成］画面 324

4.15 ［業務グループ基本情報編集］画面 325
4.16 ［監視グループの新規作成］画面 327
4.17 ［監視グループ基本情報編集］画面 328
4.18 ［所属ホストの登録 / 登録解除］画面 329
4.19 ［監視グループ名の変更］画面 331
4.20 ［システム共通設定］画面 332
4.20.1 ［WMI/NetBIOS］ページ 332
4.20.2 ［SSH］ページ 333
4.20.3 ［IM ホストアカウント］ページ 334

索引 337

1 画面遷移と［ログイン］画面

この章では，JP1/IM - View の画面遷移，および［ログイン］画面について説明します。

1.1 **画面遷移**

1.2 **［ログイン］画面**

1.3 **画面操作上の注意事項**

1.1　画面遷移

JP1/IM - View の画面遷移を次に示します。

図 1-1　［ログイン］画面の画面遷移



（凡例）

画面名　:WWWページ版でも使用できます。

画面名　:連携プログラムの画面を起動できます。

補足　HP-UX(IPF)版JP1/IM - ManagerではWWWページ版を使用できません。

図 1-2　［イベントコンソール］画面の画面遷移



補足　HP-UX(IPF)版JP1/IM - ManagerではWWWページ版を使用できません。

注※1　JP1/IM - Rule Operationの画面です。詳細は，マニュアル「JP1/Integrated Management - Rule Operation 画面リファレンス」を参照してください。

注※2　共通除外条件の動作モードが基本モードの場合

注※3　共通除外条件の動作モードが拡張モードの場合

注※4　イベント取得フィルター（互換用）を使用している場合に表示されます。

注※5　自動アクション定義ファイルのバージョンが09-00以降の場合

注※6　自動アクション定義ファイルのバージョンが08-50以前の場合

図 1-3 ［監視ツリー］画面の画面遷移



図 1-4 ［監視ツリー (編集中)］画面の画面遷移



図 1-5 ［IM 構成管理］画面の画面遷移



1.2　［ログイン］画面

JP1/IM - View の起動時には［ログイン］画面が表示されます。［ログイン］画面には，セントラルコンソールおよびセントラルスコープにログインする画面と IM 構成管理にログインする画面があります。セントラルコンソールおよびセントラルスコープの［ログイン］画面からセントラルコンソールにログインし，ユーザーが認証されると［イベントコンソール］画面が表示されます。セントラルコンソールおよびセントラルスコープの［ログイン］画面からセントラルスコープにログインし，ユーザーが認証されると［監視ツリー］画面が表示されます。IM 構成管理の［ログイン］画面からログインし，ユーザーが認証されると［IM 構成管理］画面が表示されます。

1.2.1　セントラルコンソールおよびセントラルスコープの［ログイン］画面

セントラルコンソールおよびセントラルスコープの［ログイン］画面を示します。

図 1-6　［ログイン］画面（セントラルコンソールおよびセントラルスコープ）

表示項目を次に示します。

［ユーザー名］

ログインするユーザー名を入力します。デフォルトは，前回ログインに成功したユーザー名です。ユーザー名は，あらかじめ認証サーバの JP1/Base で登録しておく必要があります。また，登録する際には JP1/IM の画面操作をするための操作権限を与える必要があります。ログインユーザーの登録，操作権限については下記マニュアルを参照してください。

- ログインユーザーの登録
  参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の章
- ログインユーザーの操作権限
  参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 E　操作権限一覧」

ユーザー名には，小文字だけを入力できます。大文字を入力した場合も小文字として認証されます。

［パスワード］

ユーザー名に対応するパスワードを入力します。
パスワードは，大文字・小文字を区別します。

［接続ホスト名］

接続する JP1/IM - Manager のホスト名を入力します。デフォルトは，前回ログインに成功したときの接続ホスト名です。接続ホスト名には，ビューアーで定義されているホスト名，または IP アドレスをドット表記（例：100.100.1.1）で指定します。
WWW ブラウザーからログインする場合は，URL で指定したホスト名が表示されます。変更はできません。

［セントラルコンソール］

JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）に接続し，［イベントコンソール］画面を表示する場合に選択します。WWW ブラウザーからログインする場合は，選択できません。

［セントラルスコープ］

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）に接続し，［監視ツリー］画面を表示する場合に選択します。WWW ブラウザーからログインする場合は，選択できません。

1.2.2　IM 構成管理の［ログイン］画面

IM 構成管理にログインする［ログイン］画面を示します。

図 1-7　［ログイン］画面（IM 構成管理）

表示項目を次に示します。

［ユーザー名］

ログインするユーザー名を入力します。デフォルトは，前回ログインに成功したユーザー名です。ユーザー名は，あらかじめ認証サーバの JP1/Base で登録しておく必要があります。また，登録する際には JP1/IM の画面操作をするための操作権限を与える必要があります。ログインユーザーの登録，操作権限については下記マニュアルを参照してください。

- ログインユーザーの登録
  参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の章
- ログインユーザーの操作権限
  参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 E　操作権限一覧」

ユーザー名には，小文字だけを入力できます。大文字を入力した場合も小文字として認証されます。

［パスワード］

ユーザー名に対応するパスワードを入力します。
パスワードは，大文字・小文字を区別します。

［接続ホスト名］

接続する IM 構成管理のホスト名を入力します。デフォルトは，前回ログインに成功したときの接続ホスト名です。接続ホスト名には，ビューアーで定義されているホスト名，または IP アドレスをドット表記（例：100.100.1.1）で指定します。

1.3 画面操作上の注意事項

画面を操作する上での注意事項を次に示します。

- 画面でのキー操作は，明示されているショートカットキー以外は動作を保証していません。マウスで操作してください。
- JP1/IM - Manager への問い合わせ中は，画面が再描画されません。その間に，画面の位置を移動したりほかの画面を重ねたりすると一時的に描画が不正になることがあります。この現象は，JP1/IM - Manager への問い合わせが完了したときに回復します。
- 外字，次に示す文字，および特定の制御コード（以下「表 1-1　対象となる制御コード」参照）については，画面表示で文字が化けることや，その文字として処理されないことがあります。

¯ ～ ‖ ¢ £ — ¬

表 1-1　対象となる制御コード

コード	値	説明
00	NUL	NULl(ヌル)
01	SOH	Start Of Heading(ヘッダ開始)
02	STX	Start of TeXt(テキスト開始)
03	ETX	End of TeXt(テキスト終了)
04	EOT	End Of Transmission(転送終了)
05	ENQ	ENQuiry(問合せ)
06	ACK	ACKnowledge(肯定応答)
07	BEL	BELl(ベル)
08	BS	Back Space(後退)
09	HT	Horizontal Tabulation(水平タブ)
0A	LF	Line Feed(改行)
0B	VT	Vertical Tabulation(垂直タブ)
0C	FF	Form Feed(改ページ)
0D	CR	Carriage Return(復帰)
0E	SO	Shift Out(シフトアウト)
0F	SI	Shift In(シフトイン)
10	DLE	Data Link Escape(伝送制御拡張)
11	DC1	Device Control 1(装置制御 1)
12	DC2	Device Control 2(装置制御 2)

コード	値	説明
13	DC3	Device Control 3(装置制御 3)
14	DC4	Device Control 4(装置制御 4)
15	NAK	Negative AcKnowledge(否定応答)
16	SYN	SYNchronous idle(同期信号)
17	ETB	End of Transmission Block(転送ブロック終了)
18	CAN	CANcel(取消)
19	EM	End of Medium(媒体終端)
1A	SUB	SUBstitute(置換)
1B	ESC	ESCape(拡張)
1C	FS	File Separator(ファイル分離)
1D	GS	Group Separator(グループ分離)
1E	RS	Record Separator(レコード分離)
1F	US	Unit Separator(ユニット分離)
7F	DEL	DELete(削除)
80	PAD	PADding character(埋め込み文字)
81	HOP	High Octet Preset(ハイオクテットプリセット)
82	BPH	Break Permitted Here(分割許可)
83	NBH	No Break Here(分割禁止)
84	IND	INDex(索引)
85	NEL	NExt Line(復帰改行)
86	SSA	Start of Selected Area(選択領域開始)
87	ESA	End of Selected Area(選択領域終了)
88	HTS	Horizontal Tabulation Set(水平タブ)
89	HTJ	Horizontal Tabulation with Justification(調整付水平タブ)
8A	VTS	Vertical Tabulation Set(垂直タブ)
8B	PLD	Partial Line Down(下行)
8C	PLU	Partial Line Up(上行)
8D	RI	Reverse line feed(前ページ)
8E	SS2	Single Shift 2(1 文字シフト 2)
8F	SS3	Single Shift 3(1 文字シフト 3)
90	DCS	Device Control String(装置制御文字列)
91	PU1	Private Use 1(私的利用 1)
92	PU2	Private Use 2(私的利用 2)

コード	値	説明
93	STS	Set Transmit State(転送状態設定)
94	CCH	Cancel CHaracter(取消文字)
95	MW	Message Waiting(メッセージ待機)
96	SPA	Start of Protected Area(保護領域開始)
97	EPA	End of Protected Area(保護領域終了)
98	SOS	Start Of String(文字列開始)
99	SGCI	Single Graphic Character Introducer(単一図形文字開始)
9A	SCI	Single Character Introducer(単一文字開始)
9B	CSI	Control Sequence Introducer(制御シーケンス開始)
9C	ST	String Terminator(文字列終了)
9D	OSC	Operating System Command(OS コマンド)
9E	PM	Privacy Message(秘密メッセージ)
9F	APC	Application Program Command(AP コマンド)

- スタートメニューから JP1/IM - View のヘルプを起動した場合，OS の設定によってすでに表示されている WWW ブラウザーの画面上に，HTML ヘルプが表示されることがあります。
- 接続ホスト（JP1/IM - Manager）を再起動するときは，事前に JP1/IM - View をログアウトしてください。接続ホストの再起動が完了したら，JP1/IM - View でログインしてください。
- まれに，画面を操作したときに，表示が崩れることがあります。このときは操作をやり直すと，表示が回復します。
- コマンド実行画面または自動アクションで，出力結果の多いコマンドを実行した場合，次に実行したコマンドの出力結果が遅れることがあります。
- WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合は，WWW ブラウザーの表示ページをほかのページに切り替えないでください。また，WWW ブラウザーの［戻る］ボタン，［進む］ボタン，［更新］ボタンなども使用しないでください。このような操作をすると，動作が不正になります。
- WWW ページ版の JP1/IM - View を使用していて再ログインしたい場合は，起動している WWW ブラウザーを終了し，再起動してから再ログインしてください。
- WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合，［イベントコンソール］画面およびこの画面から起動できるすべての画面の下端に「Java Applet Window」が表示されます。
- Windows 7，Windows Server 2008，および Windows Vista 版の JP1/IM - View では，JIS コード第 3 水準および第 4 水準の文字はサポートしていません。JP1/IM - View 上でこれらの文字を使用した場合は，文字化けが発生して正しく動作しないおそれがあります。

- JP1/IM - View では，画面で入力した文字列が UTF-8 に変換されるため，全角文字は 3 バイトまたは 4 バイトに換算されます。上記を考慮して全角文字を入力してください。

2 ［イベントコンソール］画面

この章では，［イベントコンソール］画面の表示項目，および定義項目について説明します。

2.1 ［イベントコンソール］画面の概要

2.2 ［イベント監視］ページ

2.3 ［重要イベント］ページ

2.4 ［イベント検索］ページ

2.5 ［統合機能メニュー］画面

2.6 ［イベント詳細］画面

2.7 ［イベント詳細（編集）］画面

2.8 ［関連イベント一覧（集約）］画面

2.9 ［関連イベント一覧（相関）］画面

2.10 ［重要イベント定義］画面

2.11 ［システム環境設定］画面

2.12 ［イベント取得条件設定］画面

2.13 ［イベント取得条件設定］画面（互換用）

2.14 ［イベント取得条件一覧］画面

2.15 ［共通除外条件設定］画面

2.16 ［共通除外条件設定 (拡張)］画面

2.17 ［ユーザー環境設定］画面

2.18 ［イベント検索条件設定］画面

2.19 ［固有の拡張属性条件設定］画面
2.20 ［固有の拡張属性条件詳細設定］画面
2.21 ［表示フィルター設定］画面
2.22 ［表示フィルター一覧］画面
2.23 ［ユーザーフィルター設定］画面
2.24 ［ユーザーフィルター詳細設定］画面
2.25 ［アクション設定］画面
2.26 ［アクション詳細設定］画面
2.27 ［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面（互換用）
2.28 ［拡張属性編集］画面（互換用）
2.29 ［アクション結果］画面
2.30 ［アクション結果詳細］画面
2.31 ［アクション結果一覧］画面
2.32 ［アクション結果更新条件設定］画面
2.33 ［コマンド実行］画面
2.34 ［イベント情報マッピング定義］画面
2.35 ［イベント情報マッピング詳細定義］画面

2.1 ［イベントコンソール］画面の概要

JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）にログインすると，［イベントコンソール］画面が表示されます。

［イベントコンソール］画面は，JP1 イベントを監視するための画面です。また，コマンド実行などの操作画面も［イベントコンソール］画面から呼び出すことができます。なお，［ユーザー環境設定］画面で指定期間のイベント表示が無効になっている場合は表示されません。

また，WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合，一部使用できない画面があります。機能差異については，本文中に記載しています。

［イベントコンソール］画面には，［イベント監視］，［重要イベント］，および［イベント検索］の 3 種類のページがあり，タブを選択することで表示を切り替えられます。［イベント監視］ページについては，「2.2 ［イベント監視］ページ」，［重要イベント］ページについては，「2.3 ［重要イベント］ページ」，［イベント検索］ページについては，「2.4 ［イベント検索］ページ」を参照してください。

ここでは，［イベントコンソール］画面および各ページに共通する項目を説明します。

参考

BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX 連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「9.5.2 ［イベントコンソール］画面」を参照してください。

［イベントコンソール］画面の表示例を次に示します。

なお，ログインしている JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）のバージョンによっては，非活性であったり，非表示であったりする画面，ボタンおよび項目があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 H　下位バージョンとの接続性」を参照してください。

図 2-1 ［イベントコンソール］画面の表示例



表示項目を次に示します。

アラームランプ

［重要イベント］ページに，対処済でない重要イベントがあるかどうかを表します。対処済でない重要イベントがあるときは赤で，ないときは青で表示されます。

［重要イベント］ページに表示されている重要イベントをすべて対処済にするか，削除した場合は，アラームランプが青に戻ります。

ツールバー

［イベントコンソール］画面でよく使う機能をボタンにしています。

［イベント詳細表示］

［イベント詳細］画面を表示します。選択した JP1 イベントの詳細な属性情報を表示します。

［モニター起動］

選択した JP1 イベントを通知したアプリケーションの画面を表示します。

WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。

［コマンド実行］

コマンドを実行したいときに使用します。クリックすると，［コマンド実行］画面が表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。

［最新情報に更新］

イベント一覧の表示を最新の情報に更新します。

［自動アクション実行結果表示］

選択されている JP1 イベントに自動アクションが設定されている場合，自動アクションの実行結果を［アクション結果］画面に表示します。

［統合機能メニュー起動］

［統合機能メニュー］画面を表示します。WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合は使用できません。

［セントラルスコープ起動］

［監視ツリー］画面を表示します。WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合は使用できません。

なお，jcoimdef コマンドの -s オプションの指定が「OFF」の場合，JP1/IM - Manager を起動したあと，接続中の JP1/IM - View を再起動すると，このボタンは非活性となります。jcoimdef コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

［ヘルプ］

オンラインマニュアルを表示します。

イベント一覧

イベント一覧には，そのイベントへの対処状況（対処済，未対処，処理中，保留）を示す対処状況マークが表示されます。対処状況ごとに次の対処状況マークが表示されます。

表 2-1　対処状況と対処状況マーク

対処状況	対処状況マーク
対処済	
処理中	
保留	
未対処	（無印）
異なる対処状況※	！

注※　繰り返しイベントの集約表示機能を使用している場合で，集約イベントの対処状況と，繰り返しイベントの対処状況が異なる状況を指します。

各ページで設定できる対処状況の種類および他ページへの設定反映契機が異なりま

す。各ページでの違いを次の表に示します。

表 2-2　対処状況の設定に関連する各ページでの違い

ページ名	対処状況の種類	1回に設定できるイベント数	他ページへの設定反映契機※1
［イベント監視］	対処済・処理中・保留・未対処	複数	自動更新
［重要イベント］	対処済・処理中・保留・未対処・削除※2	複数	自動更新
［イベント検索］	対処済・処理中・保留・未対処	複数	再検索実行後

注※1　各ページで対処状況が設定されると，［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページでは，対処状況の反映時期は自動更新によって画面更新されたとき（［ユーザー環境設定］画面－［表示内容の自動更新］で［する］を選択している場合），メニューの［表示］－［最新情報に更新］を選択したとき，または［最新情報に更新］ボタンをクリックしたときとなります。［イベント検索］ページでは，最新情報を取得するために，再度検索を実行する必要があります。
なお，［関連イベント一覧］画面からも対処状況を設定できます。設定できる対処状況の種類および表示は，［関連イベント一覧］画面を呼び出したページと同様の内容となります。
注※2　［重要イベント］ページで「削除」を設定すると，その JP1 イベントは［重要イベント］ページ上で非表示となります。イベント DB からは削除されていないため，［重要イベント］ページで削除したイベントがほかのページでは表示されることがあり，対処状況を設定できます。

イベント一覧の［重大度］欄は，そのイベントの重大度（緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグ）を示します。この列には，そのイベントの重大度の種類を示す文字と，それに対応したマークが表示されます。

また，［イベント監視］ページおよび［イベント検索］ページのイベント一覧に表示される緊急，警戒，致命的，エラー，警告のイベントについては，［ユーザー環境設定］画面の［カラーリング］で［有効］チェックボックスをチェックすることによって，それらのイベントの行に次の色の背景色を付けることもできます。

表 2-3　重大度，重大度を示すマークおよび背景色

重大度	重大度を示すマーク	背景色
緊急		赤
警戒		赤
致命的		赤
エラー		橙
警告		黄
通知		なし
情報		なし
デバッグ		なし

表示項目の中の［登録ホスト名］は，［イベント詳細］画面では［発行元イベントサーバ名］と表示されます。
また，イベントのメッセージに改行コードが含まれている場合は，改行コードが無視された状態でイベント一覧に表示されます。

繰り返しイベントの集約表示機能が有効な場合

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページでは，次のように集約表示されます。

図 2-2　繰り返しイベントの集約表示例



繰り返しイベントの集約表示では，次の項目が表示されます。

［集約状態］

［集約状態］に繰り返し回数が表示されます。繰り返し回数とは，集約イベント数と繰り返しイベントの総数のことです。非集約イベントの場合は，何も表示されません。

- 集約完了イベントの場合
  繰り返し回数が表示されます。表示される繰り返し回数は，1 ～ 100 です。

集約状態	重大度
16	警告

- 集約中イベントの場合
  繰り返し回数および集約中であることを示す「+」が表示されます。
  繰り返し回数が 1 回（集約開始イベントだけ）の場合は「1+」，繰り返し回数が 2 回（集約開始イベントと繰り返しイベント 1 件）の場合は「2+」のように，「1+」～「99+」の範囲で表示されます。なお，［重要イベント］ページでは，集約開始イベントが削除済み状態で，繰り返しイベントがない場合，「0+」と表示されます。

集約状態	重大度
12+	警告

［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページで，集約開始イベントを削除した場合，そのイベントは削除済み状態となり，繰り返し回数の右横に「削除」が表示されます。

また，集約開始イベントの重要イベントを解除した場合，そのイベントは重要イベント解除済み状態となり，繰り返し回数の右横に「解除」が表示されます。

そのあと，イベントの集約が完了して，削除済み，または重要イベント解除済み状態の非集約イベントになった場合，［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページに表示されなくなります。

対処状態表示

左端の列に JP1 イベントへの対処状況を示す対処状況マークが表示されます。対処状況マークの種類および内容は，［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページに表示される対処状況マークと同じです。

集約イベントと繰り返しイベントの対処状況が異なる場合，対処状況表示に「!」が表示されます。

［アクション］

自動アクションの抑止機能を使用している場合，［イベントコンソール］画面にアクション抑止の状態を示すマークが表示されます。

表 2-4　アクション抑止の状態

アクション抑止の状態	説明
	抑止されなかったアクション
	抑止されたアクション
	一部抑止されたアクション

集約イベントと繰り返しイベントのアクション状況が異なる場合，アクション表示に「!」が表示されます。

［種別］

相関イベントを示すマークが表示されます。

表 2-5　種別

種別	説明
	相関成立イベントであることを示す
	相関不成立イベントであることを示す

なお，［種別］はデフォルトでは表示されません。［種別］を表示させるには［ユーザー環境設定］画面で設定してください。

［アクション種別］
アクション種別を示すマークが表示されます。

表 2-6　アクション種別

アクション種別	説明
	コマンドを実行する
	JP1/IM - Rule Operation へルール起動要求を通知する

なお，［アクション種別］はデフォルトでは表示されません。［アクション種別］を表示させるには［ユーザー環境設定］画面で設定してください。

［イベント監視］タブ
［イベント監視］タブを選択すると，［イベント監視］ページに切り替わります。［イベントコンソール］画面を最初に表示したときに表示されます。受信した JP1 イベントが表示されます。

［重要イベント］タブ
［重要イベント］タブを選択すると，重要イベントだけを表示する［重要イベント］ページに切り替わります。

［イベント検索］タブ
［イベント検索］タブを選択すると，JP1 イベントの検索結果を表示する［イベント検索］ページに切り替わります。イベントを検索するには，［表示］－［イベント検索］を選択します。

統合監視 DB を使用する場合

統合監視 DB を使用し，重大度変更機能またはメモ情報の設定機能を使用する場合，次の項目が表示されます。

［重大度変更］
［ユーザー環境設定］画面で［重大度変更］の表示を設定すると，次のように［重大度変更］が表示されます。デフォルトでは表示されません。



［重大度（変更前）］

［ユーザー環境設定］画面で［重大度変更］の表示を設定すると，次のように［重大度（変更前）］が表示されます。デフォルトでは表示されません。



［メモ］

［ユーザー環境設定］画面で［メモ］の表示を設定すると，［メモ］が表示されます。デフォルトでは表示されません。

次に，［イベントコンソール］画面のメニュー項目を説明します。

表 2-7 ［イベントコンソール］画面のメニュー項目

メニュー	コマンド	機能
ファイル	表示イベントを保存	表示されているイベント一覧を，CSV ファイルに保存します。 このメニューは WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。
	セントラルスコープ起動	［監視ツリー］画面を起動します。 ［監視ツリー］画面の起動時，JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）にログイン中のユーザーでログインします。このとき，［ログイン］画面は表示されません。 同一プロセスで［監視ツリー］画面が表示中の場合は，［監視ツリー］画面が最前面に表示されます。 このメニューは WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。 なお，jcoimdef コマンドの -s オプションの指定が「OFF」の場合，JP1/IM - Manager を起動したあと，接続中の JP1/IM - View を再起動すると，このメニューは非活性となります。jcoimdef コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1. コマンド）を参照してください。

メニュー	コマンド	機能
	閉じる	［ファイル］メニューの［セントラルスコープ起動］，または を使って［監視ツリー］画面を表示している場合は，次のように動作します。 • ［監視ツリー］画面が最前面に表示されます。 • ［イベントコンソール］画面が非表示になります。 • ［コマンド実行］画面，［アクション結果一覧］画面，［イベント詳細］画面，［関連イベント一覧］画面が表示されている場合は，それらの画面が閉じます。 • ［統合機能メニュー］画面が表示されている場合は，その画面は表示されたままになります。 • プロファイルを保存します。 ［ファイル］メニューの［セントラルスコープ起動］，または を使って［監視ツリー］画面を表示していない場合は，次のように動作します。 • 「KAVB0122-I このウィンドウを閉じると終了（ログアウト）します。よろしいですか？」のダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，ログアウトします。 • ［コマンド実行］画面，［アクション結果一覧］画面，［イベント詳細］画面，［関連イベント一覧］画面が表示されている場合は，それらの画面が閉じます。 • ［統合機能メニュー］画面が表示されている場合，その画面は閉じます。 • プロファイルを保存します。
	終了（ログアウト）	接続中の JP1/IM - Manager からログアウトし，表示中の画面を終了します。次のように動作します。 • 「KAVB0122-I このウィンドウを閉じると終了（ログアウト）します。よろしいですか？」のダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，ログアウトします。 • 表示中の画面が閉じます。
編集	コピー	表示されているイベント一覧で選択した部分を，クリップボードにコピーします。 なお，このメニューはクリップボードにコピーする機能が無効な場合，表示されません※1。 また，このメニューは WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。
	すべて選択	表示されているイベント一覧のすべての行を選択状態にします。
	イベント詳細編集	［イベント詳細（編集）］画面を表示します。 このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。 なお，このメニューはメモ情報の設定機能が無効な場合，表示されません。
表示	表示フィルター一覧	［表示フィルター一覧］画面を表示します。 このメニューは，［イベント監視］ページを表示しているときに使用できます。

メニュー	コマンド	機能
	表示フィルター編集	［表示フィルター設定］画面を表示します。 イベントの表示条件を定義できます。 このメニューは，［イベント監視］ページを表示しているときに使用できます。
	表示フィルターの適用	表示フィルターの有効と無効を切り替えます。 このメニューは，［イベント監視］ページを表示しているときに使用できます。
	指定期間のイベント表示	指定期間のイベント表示の適用と未適用を切り替えます。
	イベント検索	［イベント検索］ページを表示します。 条件を指定して JP1 イベントを検索できます。
	次イベント検索	検索条件に一致する JP1 イベントが多く，検索結果が 1 回で取得しきれなかった場合に，次の検索結果を表示します。 ［イベント検索］ページのイベント一覧にイベントが 1 件も表示されていない場合，およびマニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「3.2　JP1/IM が出力する JP1 イベント」で示す JP1/IM が出力する JP1 イベントが，イベント一覧の先頭または最後に表示されている場合は，このメニューを使用できません。
	検索キャンセル	JP1 イベントの検索をキャンセルします。
	自動アクション結果一覧表示	［アクション結果一覧］画面を表示します。 ログインしている JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）で設定した自動アクションの実行結果の一覧が表示されます。
	イベント詳細表示	［イベント詳細］画面を表示します。 選択した JP1 イベントの詳細な属性情報が表示されます。
	関連イベント一覧表示	［関連イベント一覧］画面を表示します。 なお，このメニューを選択できるのは次の場合だけです。 • 集約イベントを選択している場合 ［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページで，一つだけ選択した集約イベントの繰り返しイベント一覧が表示されます。 • 相関イベントを選択している場合 ［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページまたは［イベント検索］ページで，一つだけ選択した相関イベントの相関元イベント一覧が表示されます。 • 集約されている相関イベントを選択している場合 ［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページで，一つだけ選択した集約イベントの繰り返しイベント（相関イベント）一覧が表示されます。 この場合，一覧表示された相関イベントを選択して，ポップアップメニューから相関元イベント一覧を表示できます。
	モニター起動	選択した JP1 イベントを通知したプログラムの情報を操作する画面を表示します。 このメニューは WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。
	自動アクション実行結果表示	［アクション結果］画面を表示します。 選択した JP1 イベントに自動アクションが定義されている場合，自動アクションの実行結果が表示されます。

メニュー	コマンド	機能
	インシデント登録	JP1/IM - Service Support または JP1/IM - Incident Master のインシデントを登録するための画面を表示します。 • JP1/IM - Service Support の場合 JP1/IM - Service Support の［登録先プロセスワークボード選択］画面を起動します。 • JP1/IM - Incident Master の場合 JP1/IM - Incident Master の［インシデントの登録］画面を起動します。 このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。なお，このメニューは，JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）で設定をしていない場合，表示されません※2。 また，このメニューは，次の条件の場合，非活性となります。 • 各ページのイベント一覧に表示されている JP1 イベントを選択していない。 • JP1/IM - View で接続している JP1/IM - Manager ホスト外のホストに対しイベント検索を実行し，その結果として［イベント検索］ページに表示された JP1 イベントを選択したとき。 • JP1_Console_User 権限しか持たない JP1 ユーザー，またはどの権限も持たない JP1 ユーザーで JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）に接続しているとき。
	対処済	選択したイベントの対処状況を「対処済」に変更します。 このメニューを実行すると，選択したイベントの先頭の列に が表示されます。 このメニューは，［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページ，および［イベント検索］ページを表示しているときに使用できます。 このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。
	未対処	選択したイベントの対処状況を「未対処」に変更します。 このメニューは，［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページ，および［イベント検索］ページを表示しているときに使用できます。 このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。
	処理中	選択したイベントの対処状況を「処理中」に変更します。 このメニューを実行すると，選択したイベントの先頭の列に が表示されます。 このメニューは，［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページ，および［イベント検索］ページを表示しているときに使用できます。 このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。

メニュー	コマンド	機能
	保留	選択したイベントの対処状況を「保留」に変更します。 このメニューを実行すると，選択したイベントの先頭の列に が表示されます。 このメニューは，［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページ，および［イベント検索］ページを表示しているときに使用できます。 このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。
	削除	［重要イベント］ページで選択した重要イベントを画面から削除します。重要イベントの対処状況にかかわらず，削除できます。 このメニューによる削除は，画面上からの削除で，イベント DB および統合監視 DB からは削除されません。 このメニューは，［重要イベント］ページを表示しているときだけ使用できます。 このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。
	重要イベント解除	［重要イベント］ページに表示されている JP1 イベントを重要イベントではないイベントに変更します。 なお，統合監視 DB が無効な場合，このメニューは表示されません。 重要イベントを解除した場合，そのイベントは解除済み状態となります。解除した重要イベントは，重要イベントではなくなるため，［重要イベント］ページに表示されなくなります。 このメニューは，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できます。
	自動スクロール	［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページのイベント一覧を自動的にスクロールさせるかどうかを切り替えます。 自動スクロールをする設定のときは，新しい JP1 イベントを受信すると，自動的にイベント一覧の最終行にスクロールします。
	最新情報に更新	［イベントコンソール］画面の表示内容が最新の情報に更新されます。
オプション	システム環境設定	［システム環境設定］画面を表示します。 システム環境を設定できます。 イベント取得時のフィルター条件やバッファーサイズなど，JP1/IM の基本動作の設定を変更できます。 このメニューは，JP1_Console_Admin 権限※3 を持つユーザーだけが使用できます。また，WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。
	ユーザー環境設定	［ユーザー環境設定］画面を表示します。 ユーザー環境を設定できます。イベント監視時の自動更新の設定，およびイベント一覧に表示する項目の設定を変更できます。
	ユーザーフィルター設定	［ユーザーフィルター設定］画面を表示します。 ユーザーフィルターを設定できます。 このメニューは JP1_Console_Admin 権限※3 を持つユーザーだけが使用できます。また，WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。

メニュー	コマンド	機能
	重要イベント定義	［重要イベント定義］画面を表示します。 重要イベントとして扱う JP1 イベントの条件を定義できます。 このメニューは，JP1_Console_Admin 権限※3 を持つユーザーだけが使用できます。また，WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。
	イベント情報マッピング定義	［イベント情報マッピング定義］画面を表示します。 イベント一覧の表示項目と固有の拡張属性とをマッピング定義できます。 このメニューは，JP1_Console_Admin 権限※3 を持つユーザーだけが使用できます。また，WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。
	自動アクション設定	［アクション設定］画面を表示します。 自動アクションを設定できます。 このメニューは，JP1_Console_Admin 権限※3 を持つユーザーだけが使用できます。また，WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。
	機能状態通知復帰	自動アクションの遅延監視中，状態監視中および滞留状態の監視中に発生した通知抑止状態を解除します。 通知抑止状態を解除する項目を，［アクション遅延監視］，［アクション状態監視］または［滞留状態監視］から選択してください。 このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。 なお，次の場合は非活性です。 • 通知対象の機能ではない場合 • 通知機能を一度も実施していない場合
	コマンド実行	［コマンド実行］画面を表示します。 監視対象ホストでコマンドを実行できます。 このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。 このメニューは，WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合には，使用できません。
	統合機能メニュー起動	［統合機能メニュー］画面を表示します。 このメニューは，WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合には，使用できません。
ヘルプ	目次	ヘルプの目次を表示します。
	バージョン情報	JP1/IM - View のバージョン情報を表示します。 WWW ページ版の JP1/IM - View では，JP1/IM - Manager のバージョン情報を表示します。

注※1　このメニューは，IM-View 設定ファイル（tuning.conf）でクリップボードにコピーする機能を有効にした場合に表示されます。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「IM-View 設定ファイル（tuning.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

注※2　このメニューは，次の設定をしている場合に表示されます。

JP1/IM - Service Support の画面呼び出し設定手順

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「8.1.1　JP1/

IM - Service Support 画面呼び出し設定」

JP1/IM - Incident Master の画面呼び出し設定手順

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「8.2.4　JP1/IM - Incident Master 画面呼び出し設定」

注※ 3　業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1 資源グループと JP1 権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2)　JP1 ユーザーに対する JP1 資源グループと JP1 権限レベルの割り当て」を参照してください。

2.2 ［イベント監視］ページ

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページには，受信した JP1 イベントの一覧が表示されます。［イベント監視］ページを次に示します。

図 2-3 ［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページ）



表示項目を次に示します。

［ 開閉］

［表示開始位置指定］領域の表示・非表示を切り替えます。［表示開始位置指定］領域は，統合監視 DB を使用する場合に開閉できます。JP1 イベントが統合監視 DB に登録されたときに活性となります。統合監視 DB を使用しない場合は非活性（ ）です。

［表示フィルター編集］

表示する JP1 イベントの条件を定義する表示フィルターを設定します。このボタンをクリックすると，［表示フィルター設定］画面が表示されます。

［フィルター名］

どの表示フィルターに基づいて JP1 イベントを一覧表示するか，リストボックスから選択します。

［表示フィルター］

［フィルター名］リストボックスで選択した表示フィルターを有効にするかどうかを設定します。このチェックボックスをチェックすると，表示フィルターが有効になり，条件に基づいた JP1 イベントが一覧表示されます。

［指定期間のイベント表示］

［ユーザー環境設定］画面で［指定期間のイベント表示］を有効にした場合，次に示すような［指定期間のイベント表示］が表示されます。

このチェックボックスをチェックすると，指定期間のイベント表示機能が適応され，条件に基づいた JP1 イベントが一覧表示されます。

イベント一覧

JP1 イベントを表示します。新しい JP1 イベントほど下に表示されます。イベント一覧に表示される JP1 イベントは，ログインしている JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）に転送された JP1 イベントです。

イベントの対処状況を変更する場合，一度に対処状況を変更できるイベント件数は，最大 2,000 件です。WWW ページ版の JP1/IM - View の場合は，最大 1,000 件です。

統合監視 DB を使用する場合，統合監視 DB に登録されているすべての JP1 イベントを表示できます。

統合監視 DB を使用する場合，［表示開始位置指定］領域を使用できます。［表示開始位置指定］領域は，次のように表示されます。

図 2-4 ［イベント監視］ページ（［表示開始位置指定］領域を表示した場合）



［表示開始位置指定］領域

統合監視 DB を使用する場合，［表示開始位置指定］領域を使って，表示する JP1 イベントの表示開始位置を設定できます。ログインしたときは表示されません。また，統合監視 DB を使用していない場合および統合監視 DB に JP1 イベントが 1 件も登録されていない場合，［表示開始位置指定］領域を開けません。なお，表示開始位置を指定すると，削除された重要イベントも表示されます。削除された重要イベントは背景色がグレーに変更されます。重要イベント解除をした重要イベントは表示されません。

［表示開始位置指定］領域を使用してイベントを検索する場合，検索中の状態および

検索結果によって，［表示開始位置指定］領域の［状態］欄が変化します。［状態］欄の変化を次の表に示します。

表 2-8 ［状態］欄

状態	説明	［状態］欄	操作項目
最新表示	イベント一覧が最新の状態	状態：△最新表示	－
表示更新中	指定した日時の JP1 イベントを統合監視 DB から取得し，イベント一覧の表示を更新している状態	状態：△表示更新中［**表示開始位置**］	［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン
		状態：△表示更新中［前イベント表示］	［古いイベント表示］ボタン
		状態：△表示更新中［次イベント表示］	［新しいイベント表示］ボタン
処理終了	イベント一覧の表示の更新が正常終了している状態	状態：△表示更新終了［**表示開始位置**］	［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン
		状態：△表示更新終了［前イベント表示］	［古いイベント表示］ボタン
		状態：△表示更新終了［次イベント表示］	［新しいイベント表示］ボタン
	イベント一覧の表示の更新が統合監視 DB の先頭まで検索して終了している状態	状態：△表示更新終了［前イベント表示］（先頭）	［古いイベント表示］ボタン
	イベント一覧の表示の更新が統合監視 DB の最後尾まで検索して終了している状態	状態：△表示更新終了［**表示開始位置**］（最後尾）	［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン
		状態：△表示更新終了［次イベント表示］（最後尾）	［新しいイベント表示］ボタン
	イベント一覧の表示の更新がキャンセルされて終了している状態	状態：△表示更新終了［**表示開始位置**］（中断）	［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン
		状態：△表示更新終了［前イベント表示］（中断）	［古いイベント表示］ボタン
		状態：△表示更新終了［次イベント表示］（中断）	［新しいイベント表示］ボタン
	イベント一覧の表示の更新でエラーが発生して終了している状態	状態：△表示更新終了［**表示開始位置**］（エラー中断）	［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン
		状態：△表示更新終了［前イベント表示］（エラー中断）	［古いイベント表示］ボタン
		状態：△表示更新終了［次イベント表示］（エラー中断）	［新しいイベント表示］ボタン

（凡例）

表示開始位置：YYYY/MM/DD/△hh:mm:ssの形式（YYYY：年，MM：月，DD：日，△：半角スペース，hh：時間，mm：分，ss：秒）

△：半角スペース

－：なし

［表示開始位置指定］領域の表示項目を次に示します。

［表示開始位置］テキストボックス

JP1イベントの表示開始位置を設定します。表示したいJP1イベントの到着時刻をテキストボックスに入力し，［表示］ボタンをクリックすると，入力した到着時刻以降に発生したJP1イベントがイベント一覧に表示されます。デフォルトでは，JP1/IM - Managerにログインした日の基準時刻が表示されます。

ただし，その日の基準時刻より前の時刻にログインした場合，前日の基準時刻が表示されます。

［表示開始位置］テキストボックスには，次の条件と一致する時刻は指定できません。

- JP1/IM - Viewが受信した最新のイベントの到着時刻よりあとの時刻
- JP1/IM - Viewがイベントを1件も受信していない場合，統合監視DBに登録されている最新のイベントの到着時刻よりあとの時刻
- 指定期間のイベント表示が有効な場合，指定した期間外の時刻
- 統合監視DBに登録されている最古のイベントの到着時刻より前の時刻

［表示］

［表示開始位置］テキストボックスで指定した表示開始位置の範囲のJP1イベントを表示します。

［表示キャンセル］

表示しようとしているJP1イベントの取得を中断します。

イベントの取得が終わると非活性になります。

［ 最古イベント表示］

統合監視DBに登録されたJP1イベントの中で最も古いイベントを先頭に表示します。なお，指定期間のイベント表示機能が有効な場合，指定期間の範囲で最も古いイベントから順に表示します。

［ 古いイベント表示］

イベント一覧に表示されている最も古いイベント（ダミーイベントを除く）を起点として1件分古いイベントを表示します。

イベント一覧に表示されているJP1イベントが1件もない場合は，このボタンは非活性となります。

［ スライダー］

［スライダー］を任意の場所にドラッグすることで，JP1イベントの表示開始位

置を設定できます。左方向にドラッグすると古い JP1 イベント，右方向にドラッグすると新しい JP1 イベントを表示するための表示開始位置を設定します。スライダーで設定する表示開始位置は，スライダーの上に日時で表示されます。
最新のイベントを表示している場合，スライダーは右端にあります。また，スライダーの上に「最新表示」と表示されます。

［ 新しいイベント表示］

イベント一覧に表示されている最も新しいイベント（ダミーイベントを除く）を起点として 1 件分新しいイベントを表示します。
イベント一覧に表示されている JP1 イベントが 1 件もない場合は，このボタンは非活性となります。

［ 最新イベント表示］

表示開始位置を設定する前の状態に戻ります。

2.3 ［重要イベント］ページ

［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページのイベント一覧には，重要イベントだけが表示されます。［重要イベント］ページを次に示します。

図 2-5 ［イベントコンソール］画面（［重要イベント］ページ）



表示項目を次に示します。

［ 開閉］

［表示開始位置指定］領域の表示・非表示を切り替えます。［表示開始位置指定］領域は，統合監視 DB を使用する場合に開閉できます。JP1 イベントが統合監視 DB に登録されたときに活性となります。統合監視 DB を使用しない場合は非活性（ ）です。

［ 対処済］

選択した重要イベントの対処状況を「対処済」に変更します。このボタンをクリックすると，選択した重要イベントの先頭に が表示されます。

このボタンは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。

［未対処］

選択した重要イベントの対処状況を「未対処」に変更します。

このボタンは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。

［ 処理中］

選択した重要イベントの対処状況を「処理中」に変更します。このボタンをクリッ

クすると，選択した重要イベントの先頭に ▶ が表示されます。

このボタンは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。

［ ⏸ 保留］

選択した重要イベントの対処状況を「保留」に変更します。このボタンをクリックすると，選択した重要イベントの先頭に ⏸ が表示されます。

このボタンは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。

［削除］

選択した重要イベントを画面上から削除します。対処状況にかかわらず削除できます。

このボタンによる削除は，［重要イベント］ページからの削除であり，［イベント監視］ページ，［イベント検索］ページおよびイベント DB からは削除されません。

このボタンは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。

［指定期間のイベント表示］

［ユーザー環境設定］画面で［指定期間のイベント表示］を有効にした場合，次に示すような［指定期間のイベント表示］が表示されます。

このチェックボックスをチェックすると，指定期間のイベント表示機能が適応され，条件に基づいた JP1 イベントが一覧表示されます。

イベント一覧

［重要イベント］ページのイベント一覧には，［イベント監視］ページに表示されている JP1 イベントのうち，重要イベントだけが表示されます。

なお，表示項目の中の［登録ホスト名］は，［イベント詳細］画面では［発行元イベントサーバ名］と表示されます。

一度に対処状況を変更できるイベント件数は，最大 2,000 件です。WWW ページ版の JP1/IM - View の場合は，最大 1,000 件です。

統合監視 DB を使用する場合，統合監視 DB に登録されているすべての JP1 イベントを表示できます。

統合監視 DB を使用する場合，［表示開始位置指定］領域を使用できます。［表示開始位置指定］領域は，次のように表示されます。

図 2-6 ［重要イベント］ページ（［表示開始位置指定］領域を表示した場合）



［表示開始位置指定］領域

統合監視 DB を使用する場合，［表示開始位置指定］領域を使って，表示する JP1 イベントの表示開始位置を設定できます。ログインしたときは表示されません。また，統合監視 DB を使用していない場合および統合監視 DB に JP1 イベントが 1 件も登録されていない場合，［表示開始位置指定］領域を開けません。なお，表示開始位置を指定すると，削除された重要イベントも表示されます。削除された重要イベントは背景色がグレーに変更されます。重要イベント解除をした重要イベントは表示されません。

［表示開始位置指定］領域を使用してイベントを検索する場合，検索中の状態および検索結果によって，［表示開始位置指定］領域の［状態］欄が変化します。［状態］欄の変化を次の表に示します。

表 2-9 ［状態］欄

状態	説明	［状態］欄	操作項目
最新表示	イベント一覧が最新の状態	状態：△最新表示	－
表示更新中	指定した日時の JP1 イベントを統合監視 DB から取得し，イベント一覧の表示を更新している状態	状態：△表示更新中［**表示開始位置**］	［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン
		状態：△表示更新中［前イベント表示］	［古いイベント表示］ボタン
		状態：△表示更新中［次イベント表示］	［新しいイベント表示］ボタン
処理終了	イベント一覧の表示の更新が正常終了している状態	状態：△表示更新終了［**表示開始位置**］	［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン
		状態：△表示更新終了［前イベント表示］	［古いイベント表示］ボタン
		状態：△表示更新終了［次イベント表示］	［新しいイベント表示］ボタン

状態	説明	［状態］欄	操作項目
	イベント一覧の表示の更新が統合監視 DB の先頭まで検索して終了している状態	状態：△表示更新終了 ［前イベント表示］（先頭）	［古いイベント表示］ボタン
	イベント一覧の表示の更新が統合監視 DB の最後尾まで検索して終了している状態	状態：△表示更新終了 ［**表示開始位置**］（最後尾）	［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン
		状態：△表示更新終了 ［次イベント表示］（最後尾）	［新しいイベント表示］ボタン
	イベント一覧の表示の更新がキャンセルされて終了している状態	状態：△表示更新終了 ［**表示開始位置**］（中断）	［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン
		状態：△表示更新終了 ［前イベント表示］（中断）	［古いイベント表示］ボタン
		状態：△表示更新終了 ［次イベント表示］（中断）	［新しいイベント表示］ボタン
	イベント一覧の表示の更新でエラーが発生して終了している状態	状態：△表示更新終了 ［**表示開始位置**］（エラー中断）	［スライダー］，［表示］ボタン，［最古イベント表示］ボタン
		状態：△表示更新終了 ［前イベント表示］（エラー中断）	［古いイベント表示］ボタン
		状態：△表示更新終了 ［次イベント表示］（エラー中断）	［新しいイベント表示］ボタン

（凡例）

表示開始位置：YYYY/MM/DD/△hh:mm:ss の形式（YYYY：年，MM：月，DD：日，△：半角スペース，hh：時間，mm：分，ss：秒）

△：半角スペース

－：なし

［表示開始位置指定］領域の表示項目を次に示します。

［表示開始位置］テキストボックス

JP1 イベントの表示開始位置を設定します。表示したい JP1 イベントの到着時刻をテキストボックスに入力し，［表示］ボタンをクリックすると，入力した到着時刻以降に発生した JP1 イベントがイベント一覧に表示されます。デフォルトでは，JP1/IM - Manager にログインしたときの基準時刻が表示されます。ただし，その日の基準時刻より前の時刻にログインした場合，前日の基準時刻が表示されます。

［表示］

［表示開始位置］テキストボックスで指定した表示開始位置の範囲の JP1 イベントを表示します。

［表示キャンセル］

表示しようとしている JP1 イベントの取得を中断します。
イベントの取得が終わると非活性になります。

［ 最古イベント表示］

統合監視 DB に登録された JP1 イベントの中で最も古いイベントを先頭に表示します。なお，指定期間のイベント表示機能が有効な場合，指定期間の範囲で最も古いイベントから順に表示します。

［ 古いイベント表示］

イベント一覧に表示されている最も古いイベント (ダミーイベントを除く) を起点として 1 件分古いイベントを表示します。
イベント一覧に表示されている JP1 イベントが 1 件もない場合は，このボタンは非活性となります。

［ スライダー］

［スライダー］を任意の場所にドラッグすることで，JP1 イベントの表示開始位置を設定できます。左方向にドラッグすると古い JP1 イベント，右方向にドラッグすると新しい JP1 イベントを表示するための表示開始位置を設定します。スライダーで設定する表示開始位置は，スライダーの上に日時で表示されます。
最新のイベントを表示している場合，スライダーは右端にあります。また，スライダーの上に「最新表示」と表示されます。

［ 新しいイベント表示］

イベント一覧に表示されている最も新しいイベント (ダミーイベントを除く) を起点として 1 件分新しいイベントを表示します。
イベント一覧に表示されている JP1 イベントが 1 件もない場合は，このボタンは非活性となります。

［ 最新イベント表示］

表示開始位置を設定する前の状態に戻ります。

2.4 ［イベント検索］ページ

［イベントコンソール］画面の［イベント検索］ページには，［イベント検索条件設定］画面で JP1 イベントを検索したときの検索結果が表示されます。検索結果は，検索条件と一致するイベントが検索された時点で順次，表示されます。また，検索の途中で検索処理をキャンセルできます。［イベント検索］ページを次に示します。

図 2-7 ［イベントコンソール］画面（［イベント検索］ページ）

表示項目を次に示します。

［イベント検索］

JP1 イベントを検索する条件を設定します。

［検索キャンセル］

JP1 イベントの検索をキャンセルします。

［次イベント検索］

検索条件に一致する JP1 イベントが多く，検索結果が 1 回で取得しきれなかった場合に，次の検索結果を表示します。

次の場合には，このボタンを使用できません。

- ［イベント検索］ページのイベント一覧にイベントが 1 件も表示されていない場合
- イベント検索でエラーが発生し，次に示すイベント ID の JP1 イベントがイベント一覧の先頭または最後に表示されている場合

3F03，3F04，3F05，3F06

- イベント検索をキャンセルした場合
- 過去方向に検索を行い，イベント DB の先頭まで検索が終了した場合

イベント一覧

JP1 イベントの検索結果が表示されます。

なお，表示項目の中の［登録ホスト名］は，［イベント詳細］画面では［発行元イベントサーバ名］と表示されます。

イベントの対処状況を変更する場合，一度に対処状況を変更できるイベント件数は，最大 2,000 件です。WWW ページ版の JP1/IM - View の場合は，最大 1,000 件です。

［イベント検索］タブ

イベント検索をしていない時のタブは［イベント検索］と表示されます。

イベント検索中は［イベント検索（検索中)］に，タブの表示が変更されます。

2.5 ［統合機能メニュー］画面

［統合機能メニュー］画面からは，JP1 シリーズのプログラムなどの関連プログラムを起動できます。

この画面は，次の操作で表示されます。

- ［イベントコンソール］画面で［オプション］－［統合機能メニュー起動］を選択する。
- ［監視ツリー］画面で［オプション］－［統合機能メニュー起動］を選択する。
- ［イベントコンソール］画面または［監視ツリー］画面のツールバーで をクリックする。

WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合は，表示できません。［統合機能メニュー］画面を次に示します。

図 2-8 ［統合機能メニュー］画面



表示項目を次に示します。

ツールバー

［統合機能メニュー］画面でよく使う機能をボタンにしています。ボタンは該当する製品がインストールされている場合にだけ表示されます。

ネットワークノードマネージャーを起動します。バージョン 8 以前の JP1/Cm2/NNM またはバージョン 7.5 以前の HP NNM の画面が起動します。

Windows リモートコントロール機能が起動します。JP1/Remote Control Manager または JP1/NETM/DM の画面が起動します。

資産・配布管理機能が起動します。JP1/NETM/DM Manager の画面が起動します。

ツリー

起動できる機能がツリー上に表示されます。ツリーのアイコンをダブルクリックすると対応するプログラムの画面が表示されます。

［統合機能メニュー］画面から操作できる機能については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「7.3.2 ［統合機能メニュー］画面から操作できる機能」を参照してください。

2.6 ［イベント詳細］画面

［イベント詳細］画面には，JP1 イベントの詳細な属性情報が表示されます。この画面は，次の方法で表示できます。

- ［イベントコンソール］画面で［表示］－［イベント詳細表示］を選択する。
- ［関連イベント一覧］画面で JP1 イベントを一つ選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［イベント詳細表示］を選択する。

［イベント詳細］画面を次に示します。

図 2-9 ［イベント詳細］画面

［コマンド］ボタンを有効にした場合，次のように，［イベント詳細］画面下部のボタンに［コマンド実行］ボタンが追加された状態で表示されます。

図 2-10 ［イベント詳細］画面（［コマンド］ボタンが有効の場合）



また，JP1/IM - Service Support 連携機能または JP1/IM - Incident Master 連携機能が有効の場合は，次のように，［イベント詳細］画面下部のボタンに［インシデント登録］ボタンが追加された状態で表示されます。

図 2-11 ［イベント詳細］画面（連携機能が有効の場合）



参考

BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX 連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「9.5.3 ［イベント詳細］画面」を参照してください。

表示項目を次に示します。

［編集］

［イベント詳細（編集）］画面を表示します。［編集］は，統合監視 DB およびメモ情報の設定をした場合にだけ表示されます。JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。

［前イベント］

イベント一覧で一つ上に表示されている JP1 イベントの詳細情報を表示します。なお，次の場合は，このボタンは非活性です。

- ［イベントコンソール］画面で複数のイベントを選択している場合
- イベント一覧の先頭に表示されている JP1 イベントを選択している場合

［次イベント］

イベント一覧で一つ下に表示されている JP1 イベントの詳細情報を表示します。なお，次の場合は，このボタンは非活性です。

- ［イベントコンソール］画面で複数のイベントを選択している場合
- イベント一覧の最後尾に表示されている JP1 イベントを選択している場合

［イベント属性］

JP1 イベントの属性名と属性値が表示されます。属性の種類はイベントによって異なります。

［メッセージ］

JP1 イベントのメッセージテキストが表示されます。

［ガイド］

表示されている JP1 イベントに対応したイベントガイド情報が表示されます。なお，JP1 イベントに対応するイベントガイド情報がない場合は，「KAVB1588-I ガイド情報はありません」が表示されます。

イベントガイド機能が無効になっている場合は，［ガイド］は表示されません。

［ガイド］に表示されるイベントガイド情報は，あらかじめイベントガイド情報ファ

イルに記述しておく必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）」（2. 定義ファイル）を参照してください。

［メモ］

JP1 イベントに設定したメモ情報を表示します。［メモ］は，統合監視 DB およびメモ情報の設定をした場合だけ表示されます。

なお，メモはインシデント情報として登録されません。インシデント登録される項目については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「8.2.2 JP1/IM - View からの［インシデントの登録］画面呼び出し」を参照してください。

［コマンド実行］

コマンドを実行するための［コマンド実行］画面を表示します。このボタンは，［コマンド］ボタンを有効にした場合だけ表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。

［コマンド］ボタンを設定する手順については，Windows の場合，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「1.16 コマンド実行環境の設定」，UNIX の場合，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「2.15 コマンド実行環境の設定」を参照してください。

［モニター起動］

表示されている JP1 イベントのモニター画面を起動します。このボタンは，WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。また，モニター画面が設定されていない JP1 イベントが表示されているときは，クリックできません。

［アクション結果］

表示されているイベントに自動アクションが設定されている場合に，アクションの結果を表示します。ボタンをクリックすると，［アクション結果］画面が表示されます。

［インシデント登録］

表示されている JP1 イベントをインシデントとして登録するために，次の画面を起動します。

- JP1/IM - Service Support の場合
  JP1/IM - Service Support の［登録先プロセスワークボード選択］画面を表示します。
- JP1/IM - Incident Master の場合
  JP1/IM - Incident Master の［インシデントの登録］画面を表示します。

このボタンは，JP1/IM - Service Support 連携機能または JP1/IM - Incident Master 連携機能が有効の場合にだけ表示されます。

連携用の設定の詳細は，次を参照してください。

JP1/IM - Service Support の画面呼び出し設定手順

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「8.1.1　JP1/IM - Service Support 画面呼び出し設定」

JP1/IM - Incident Master の画面呼び出し設定手順

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「8.2.4　JP1/IM - Incident Master 画面呼び出し設定」

関連定義ファイル

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「インシデント手動登録定義ファイル（incident.conf）」（2.　定義ファイル）

また，次の場合，このボタンは非活性となります。

- JP1_Console_User 権限しか持たない JP1 ユーザー，またはどの権限も持たない JP1 ユーザーで JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）に接続している場合
- [イベントコンソール] 画面で JP1 イベントを選択していない場合
- [イベント検索] で接続先ホスト以外のホストを検索し，そのホストに登録された JP1 イベントの詳細を表示した場合

発生元ホストのマッピングを有効にした場合，インシデントとして登録できる JP1 イベントの属性が変化します。
インシデントとして登録できる JP1 イベントの属性の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「8.1.1　インシデントとして登録できる JP1 イベントの属性」を参照してください。

参考

「KAVB0291-E イベント詳細情報の取得に失敗しました」が［メッセージ］欄に表示されている場合，［インシデント登録］ボタンは非活性となります。
この現象は，JP1/Base のイベント DB がラップしたことによって JP1 イベント情報もラップした場合など，［イベント詳細］画面に表示するイベント詳細情報を取得できなかったときに発生します。

2.7 ［イベント詳細（編集）］画面

メモ情報の設定機能を有効にしている場合に，JP1 イベントのメモ情報を編集および設定します。

メモ情報の設定機能とは，統合監視 DB を使用する場合，［イベントコンソール］画面に表示されている統合監視 DB に保存された JP1 イベントに対して，メモを追加できる機能です。この機能は，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。

この画面は，次の方法で表示できます。

- ［イベント詳細］画面で［編集］ボタンをクリックする。
- イベント一覧で JP1 イベントを一つ選択し，［イベント詳細（編集）］メニューを選択する。

［イベント詳細（編集）］画面を次に示します。

図 2-12 ［イベント詳細（編集）］画面



［コマンド］ボタンを有効にした場合，次のように，［イベント詳細］画面下部のボタンに［コマンド実行］ボタンが追加された状態で表示されます。

図 2-13 ［イベント詳細（編集）］画面（［コマンド］ボタンが有効の場合）



また，JP1/IM - Service Support 連携機能または JP1/IM - Incident Master 連携機能が有効の場合は，次のように，［イベント詳細（編集）］画面下部のボタンに［インシデント登録］ボタンが追加された状態で表示されます。

図 2-14 ［イベント詳細］画面（連携機能が有効の場合）



参考

BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX 連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「9.5.3 ［イベント詳細］画面」を参照してください。

表示項目を次に示します。

［イベント属性］

JP1 イベントの属性名と属性値が表示されます。属性の種類はイベントによって異なります。

［メッセージ］

JP1 イベントのメッセージテキストが表示されます。

［ガイド］

表示されている JP1 イベントに対応したイベントガイド情報が表示されます。なお，JP1 イベントに対応するイベントガイド情報がない場合は，「KAVB1588-I ガイド情報はありません」が表示されます。

イベントガイド機能が無効になっている場合は，［ガイド］は表示されません。

［ガイド］に表示されるイベントガイド情報は，あらかじめイベントガイド情報ファイルに記述しておく必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）」（2. 定義ファイル）を参照してください。

［メモ］

表示されている JP1 イベントのメモ情報を表示したり編集したりできます。［メモ］には UTF-8 コードで最大 512 バイトの文字列が入力できます。
［メモ］には，次のボタンがあります。

［クリア］
［メモ］に入力された文字列が削除されます。

［適用］
［メモ］に入力された文字列が，表示されている JP1 イベントのメモ情報として登録されます。登録されるとこのボタンは，非活性になります。

［コマンド実行］
コマンドを実行するための［コマンド実行］画面を表示します。このボタンは，［コマンド］ボタンを有効にした場合だけ表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。
［コマンド］ボタンを設定する手順については，Windows の場合，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「1.16　コマンド実行環境の設定」，UNIX の場合，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「2.15　コマンド実行環境の設定」を参照してください。

［モニター起動］
表示されている JP1 イベントのモニター画面を起動します。このボタンは，WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。また，モニター画面が設定されていない JP1 イベントが表示されているときは，クリックできません。

［アクション結果］
表示されているイベントに自動アクションが設定されている場合に，アクションの結果を表示します。ボタンをクリックすると，［アクション結果］画面が表示されます。

［インシデント登録］
表示されている JP1 イベントをインシデントとして登録するために，次の画面を起動します。

- JP1/IM - Service Support の場合
  JP1/IM - Service Support の［登録先プロセスワークボード選択］画面を表示します。
- JP1/IM - Incident Master の場合
  JP1/IM - Incident Master の［インシデントの登録］画面を表示します。

このボタンは，JP1/IM - Service Support 連携機能または JP1/IM - Incident Master 連携機能が有効の場合にだけ表示されます。
連携用の設定の詳細は，次の内容を参照してください。

JP1/IM - Service Support の画面呼び出し設定手順
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の

「8.1.1　JP1/IM - Service Support 画面呼び出し設定」

JP1/IM - Incident Master の画面呼び出し設定手順

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「8.2.4　JP1/IM - Incident Master 画面呼び出し設定」

関連定義ファイル

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「インシデント手動登録定義ファイル（incident.conf）」（2.　定義ファイル）

また，次の場合，このボタンは非活性となります。

- JP1_Console_User 権限しか持たない JP1 ユーザー，またはどの権限も持たない JP1 ユーザーで JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）に接続している場合
- [イベントコンソール] 画面で JP1 イベントを選択していない場合
- [イベント検索] で接続先ホスト以外のホストを検索し，そのホストに登録された JP1 イベントの詳細を表示した場合

参考

「KAVB0291-E イベント詳細情報の取得に失敗しました」が［メッセージ］欄に表示されている場合，［インシデント登録］ボタンは非活性となります。
この現象は，JP1/Base のイベント DB がラップしたことによって JP1 イベント情報もラップした場合など，［イベント詳細］画面に表示するイベント詳細情報を取得できなかったときに発生します。

2.8 ［関連イベント一覧（集約）］画面

繰り返しイベントの集約表示機能を使用している場合に，集約イベントの繰り返しイベントを一覧表示します。

繰り返しイベントの集約表示機能とは，JP1/IM - View が連続して受信する同一内容の JP1 イベントを一つに集約して，［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページに表示する機能です。

繰り返しイベントの集約表示機能では，同一内容の JP1 イベントを一つのイベントにまとめたイベントのことを**集約イベント**といいます。集約イベントには，集約を継続中のイベント（**集約中イベント**）と，集約が完了したイベント（**集約完了イベント**）の 2 種類があります。また，同一内容の JP1 イベントの中で最初に JP1/IM - View が受信した JP1 イベントのことを**集約開始イベント**，集約開始イベント以降に受信した集約開始イベントと同一内容の JP1 イベントを**繰り返しイベント**，繰り返しイベントがないためイベントが集約されないイベントを**非集約イベント**といいます。

［関連イベント一覧（集約）］画面は次のどちらかの場合に表示されます。

- ［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページ）で，集約イベントを一つ選択し，メニューの［表示］－［関連イベント一覧表示］を選択した場合。
- ［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページ）で，集約イベントを一つ選択し，ポップアップメニューから［関連イベント一覧表示］を選択した場合。

なお，集約イベントがない場合，この画面は表示されません。

［関連イベント一覧（集約）］画面を次に示します。

図 2-15 ［関連イベント一覧（集約）］画面



参考

BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX 連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「9.5.5 ［関連イベント一覧］画面」を参照してください。

表示項目を次に示します。

［表示対象］

［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページ）で選択した集約イベントが表示されます。［表示対象］に表示される項目は，繰り返しイベントの集約表示機能が有効な場合の［イベントコンソール］画面に表示される項目と同じです。また，［イベントコンソール］画面同様に対処状況を変更できます。［重要イベント］ページから［関連イベント一覧］画面を表示している場合は，集約イベントを削除できます。

［表示対象］の表示規則は次のとおりです。

- 対処状況を変更した場合，左端の列に対処状況マークが表示されます。また，［関連イベント一覧］に表示されているすべての繰り返しイベントの対処状況が変更されます（対処状況マークも表示されます）。
- ［関連イベント一覧］に表示されている集約開始イベントの対処状況を変更した場合，［表示対象］に表示されている集約イベントの左端の列に同じ対処状況マークが表示されます。
- ［関連イベント一覧］に表示されている各繰り返しイベントの対処状況が異なる場合，［表示対象］に表示されている集約イベントの左端の列に「！」が表示されます。
- 集約イベントを削除した場合，［表示対象］の集約状態に「削除」と表示され，グ

レー表示になります。また，［関連イベント一覧］に表示されているすべての繰り返しイベントが削除されます。

- ［関連イベント一覧］に表示されている集約開始イベントを削除した場合，［表示対象］に表示されている集約イベントの集約状態に「削除」と表示され，グレー表示になります。
- ［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［表示対象］の表示項目も変更されます。

［表示画面］

［表示画面］には［関連イベント一覧（集約）］画面を呼び出した元の画面名が，次の形式で表示されます。

表示画面：**呼び出し元の画面**

呼び出し元の画面に表示される画面名を次に示します。

表 2-10　呼び出し元の画面に表示される画面名

項番	画面名（文字列）	表示条件
1	イベント監視	［関連イベント一覧（集約）］画面を［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページから呼び出したときに表示されます。
2	重要イベント	［関連イベント一覧（集約）］画面を［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページから呼び出したときに表示されます。

［関連イベント一覧］

［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページ）で，選択している集約イベントの集約開始イベントと繰り返しイベントが表示されます。［関連イベント一覧］に表示される項目は，繰り返しイベントの集約表示機能が有効な場合の［イベントコンソール］画面に表示される項目と同じです。ただし，［集約状態］には，何も表示されません。また，［イベントコンソール］画面同様に対処状況を変更できます。［重要イベント］ページから［関連イベント一覧（集約）］画面を表示している場合は，集約イベントの集約開始イベントと繰り返しイベントを削除できます。

［関連イベント一覧］の表示規則は次のとおりです。

- 対処状況を変更した場合，左端の列に対処状況マークが表示されます。
- 選択した繰り返しイベントを削除した場合，削除した繰り返しイベントは［関連イベント一覧］に表示されなくなります。
- ［ユーザー環境設定］画面の［カラーリング］の設定は，無効となるため，重大度（「緊急」，「警戒」，「致命的」，「エラー」，「警告」）別の背景色は付きません。
- ［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［関連イベント一覧］の表示項目も変更されます。
- ［関連イベント一覧（集約）］画面の表示内容を更新したい場合は，［関連イベント一覧（集約）］画面を一度閉じてから開き直してください。
- ［表示対象］の集約イベントを変更したい場合は，［イベントコンソール］画面で表示したい集約イベントを選択して［表示］－［関連イベント一覧表示］を選択

し直してください。

- ほかの画面で［関連イベント一覧（集約）］画面に表示しているイベントの対処状況を変更しても［関連イベント一覧（集約）］画面での表示は変わりません。最新の状態を表示したい場合，［関連イベント一覧（集約）］画面を一度閉じてから開き直してください。

集約開始イベントまたは繰り返しイベントを表示できない場合

次のダミーイベント（イベント DB に登録されないイベント）がグレー表示されます。

- JP1/IM - Manager，JP1/Base で例外が発生したために集約開始イベントまたは繰り返しイベントが取得できなかった場合（メッセージ KAVB0352-E のダミーイベント）
- 集約開始イベントまたは繰り返しイベントがイベント DB にない場合（メッセージ KAVB0341-W のダミーイベント）
- 集約開始イベントまたは繰り返しイベントがユーザーフィルターでフィルタリングされている場合（メッセージ KAVB0342-W のダミーイベント）

［関連情報］

［関連イベント一覧（集約）］画面に表示中の集約開始イベントおよび繰り返しイベントの情報を表示します。「繰り返しイベント」と表示されます。

［表示イベント数］

集約開始イベントおよび繰り返しイベントの総数が表示されます。

［進捗度表示］

集約開始イベントおよび繰り返しイベントの取得の進捗度が表示されます。分子は取得が完了した集約開始イベントおよび繰り返しイベントの数，分母は集約開始イベントおよび繰り返しイベントの総数です。［関連イベント一覧］に表示されるイベントの順次表示に合わせて分子の数値が増加します。

集約開始イベントおよび繰り返しイベントの取得中にエラーが発生して，処理が中止された場合は「関連イベントの取得を中止しました」が表示されます。

2.9 ［関連イベント一覧（相関）］画面

相関イベント発行機能を使用している場合に，相関イベントの相関元イベントを一覧表示します。

［関連イベント一覧（相関）］画面は次のどれかの場合に表示されます。

- ［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページおよび［イベント検索］ページ）で，相関イベントを一つ選択し，メニューの［表示］－［関連イベント一覧表示］を選択した場合。
- ［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページおよび［イベント検索］ページ）で，相関イベントを一つ選択し，ポップアップメニューから［関連イベント一覧表示］を選択した場合。
- 次の手順を実施した場合。
  - ［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページおよび［イベント検索］ページ）で，集約された相関イベントを一つ選択する。
  - メニューの［表示］－［関連イベント一覧表示］を選択して，［関連イベント一覧（集約）］を表示する。
  - ［関連イベント一覧］から相関イベントを一つ選択して，ポップアップメニューから［関連イベント一覧表示］を選択する。

［関連イベント一覧（相関）］画面を次に示します。

図 2-16 ［関連イベント一覧（相関）］画面



参考

BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX 連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「9.5.5 ［関連イベント一覧］画面」を参照してください。

表示項目を次に示します。

［表示対象］

［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページおよび［イベント検索］ページ）または［関連イベント一覧（集約)］画面で，選択した相関イベントが表示されます。［表示対象］に表示される項目は，［イベントコンソール］画面に表示される項目と同じです。［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［表示対象］の表示項目も変更されます。

また，［表示対象］に表示される相関イベントは，［イベントコンソール］画面と同様にイベントの詳細を表示したり，対処状況を変更したりできます。対処状況を変更すると，左端の列に対処状況マークが表示されます。

なお，イベント検索を行い JP1/IM - View からログインしているホストとは別のホストにある相関イベントを［表示対象］に表示している場合，次に示す操作はできません。

- 対処状況の変更
- JP1/IM - Incident Master へのインシデント登録
- JP1/IM - Service Support へのインシデント登録

また，対処状況を「削除」に変更する場合，［重要イベント］ページを起点として，［関連イベント一覧（相関)］画面を表示している必要があります。［表示画面］の表示が次のどちらかであることを確認してください。

- 重要イベント
- 重要イベント - 関連イベント一覧 (集約)

削除した相関イベントは背景色がグレーに変更されます。

［表示対象］の表示規則は次のとおりです。

- ［ユーザー環境設定］画面の［カラーリング］の設定は，無効となるため，重大度（「緊急」，「警戒」，「致命的」，「エラー」，「警告」）別の背景色は付きません。
- ［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［関連イベント一覧］の表示項目も変更されます。

［表示画面］

［表示画面］には［関連イベント一覧 (相関)］画面を呼び出した元の画面名が，次の形式で表示されます。

表示画面：**呼び出し元の画面**

呼び出し元の画面に表示される画面名を次に示します。

表 2-11　呼び出し元の画面に表示される画面名

項番	画面名（文字列）	表示条件
1	イベント監視	［関連イベント一覧（相関）］画面を［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページから呼び出したときに表示されます。
2	重要イベント	［関連イベント一覧（相関）］画面を［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページから呼び出したときに表示されます。
3	イベント検索	［関連イベント一覧（相関）］画面を［イベントコンソール］画面の［イベント検索］ページから呼び出したときに表示されます。
4	**呼び出し元の画面 '**- 関連イベント一覧（集約）	［イベントコンソール］画面で集約された相関イベントから，［関連イベント一覧（集約）］画面を呼び出し，さらに相関イベントの一覧から［関連イベント一覧（相関）］画面を呼び出したときに表示されます。 なお，**呼び出し元の画面 '** に表示される画面名は項番 1，2 のどちらかです。

［関連イベント一覧］

［表示対象］に表示している相関イベントの相関元イベントが一覧で表示されます。［関連イベント一覧］に表示される項目は，［イベントコンソール］画面に表示される項目と同じです。［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［関連イベント一覧］の表示項目も変更されます。

また，［関連イベント一覧］に表示される相関元イベントは，［イベントコンソール］画面と同様にイベントの詳細を表示したり，対処状況を変更したりできます。対処状況を変更すると，左端の列に対処状況マークが表示されます。

相関イベントを発行したホストが，JP1/IM - View でログインしているホストと別ホストだった場合は，相関イベントを発行したホストから相関元イベントが取得されます。

なお，イベント検索を行い JP1/IM - View からログインしているホストとは別のホストにある相関イベントを［表示対象］に表示している場合，［関連イベント一覧］に表示されている相関元イベントに対して，次に示す操作はできません。

- 対処状況の変更
- JP1/IM - Incident Master へのインシデント登録
- JP1/IM - Service Support へのインシデント登録

また，対処状況を「削除」に変更する場合，［重要イベント］ページを起点として［関連イベント一覧（相関）］画面を表示している必要があります。［表示画面］の表示が次のどちらかであることを確認してください。

- 重要イベント
- 重要イベント - 関連イベント一覧（集約）

削除した相関元イベントは背景色がグレーに変更されます。

［関連イベント一覧］の表示規則は次のとおりです。

- ［ユーザー環境設定］画面の［カラーリング］の設定は，無効となるため，重大度

（「緊急」，「警戒」，「致命的」，「エラー」，「警告」）別の背景色は付きません。

- ［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［関連イベント一覧］の表示項目も変更されます。
- ［表示対象］に表示されている相関イベント，［関連イベント一覧］に表示されている相関元イベントのどちらの対処状況を変更しても，他方の対処状況は変更されません。相関イベントと相関元イベントは別の事象を表すイベントであるためです。
- ［表示対象］の相関イベントを変更したい場合は，［イベントコンソール］画面で表示したい相関イベントを選択して［表示］－［関連イベント一覧表示］を選択し直してください。
- ［関連イベント一覧（相関）］画面を［関連イベント一覧（集約）］から表示している場合，［関連イベント一覧（集約）］画面に表示する集約イベントを変更すると，［関連イベント一覧（相関）］画面は自動的に閉じます。
- ほかの画面で［関連イベント一覧（相関）］画面に表示しているイベントの対処状況を変更しても［関連イベント一覧（相関）］画面での表示は変わりません。最新の状態を表示したい場合，［関連イベント一覧（相関）］画面を一度閉じてから開き直してください。

［関連イベント一覧］に相関元イベントを表示できない場合

次のダミーイベントが表示されます。

- メッセージ KAVB0352-E のダミーイベント
  JP1/IM - Manager，JP1/Base で例外が発生したために相関元イベントを取得できなかった場合に表示されます。
- メッセージ KAVB0341-W のダミーイベント
  相関元イベントがイベント DB にない場合に表示されます。
- メッセージ KAVB0342-W のダミーイベント
  相関元イベントがユーザーフィルターでフィルタリングされている場合に表示されます。

［関連情報］

［関連イベント一覧（相関）］画面に表示中の相関元イベントの情報が表示されます。「相関元イベント（**発行条件名**）」と表示されます。

［表示イベント数］

相関元イベントの総数が表示されます。

［進捗度表示］

相関元イベントの取得の進捗度が表示されます。分子は取得が完了した相関元イベント数，分母は相関元イベントの総数です。［関連イベント一覧］に表示されるイベントの順次表示に合わせて分子の数値が増加します。

相関元イベントの取得中にエラーが発生して処理が中止された場合は，「関連イベントの取得を中止しました」が表示されます。

2.10 ［重要イベント定義］画面

［重要イベント定義］画面では，どの JP1 イベントを重要イベントとするかを定義します（重要イベントフィルターの設定）。重要イベントの定義には，JP1_Console_Admin 権限が必要です。なお，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1 資源グループと JP1 権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2) JP1 ユーザーに対する JP1 資源グループと JP1 権限レベルの割り当て」を参照してください。

この画面は，［イベントコンソール］画面で，［オプション］－［重要イベント定義］を選択すると，表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。

この画面でフィルター条件を設定し，［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件文に変換され，設定が有効になります。なお，フィルター条件文の最大長は 64 キロバイトです。最大長を超えていた場合は，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログボックス（KAVB0246-E のメッセージ）が表示されます。この場合は，設定した内容を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - View のリリースノートを参照して見積もってください。

なお，この画面で設定する通過条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）通過条件群がある場合，すべての JP1 イベントを表示（取得）対象とします。また，この画面で設定する除外条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）除外条件群がある場合，すべての JP1 イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，設定した条件群それぞれに対し，必ず一つ以上の条件を設定してください。

統合監視 DB を使用する場合，重要イベントの定義を変更すると，重要イベントの定義を変更したことを通知するイベント（3F15）が発行されます。

［重要イベント定義］画面を次に示します。

図 2-17 ［重要イベント定義］画面

参考

BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX 連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「9.5.8　フィルターの条件定義画面」を参照してください。

表示項目を次に示します。

条件を設定するには，項目名の前のチェックボックスをチェックして，値を指定してく

ださい。

［一覧表示］／［一覧非表示］

条件群一覧の表示・非表示を切り替えます。すでに条件群一覧が表示されている場合，ボタンの名称は［一覧非表示］になります。

［通過条件群一覧］

通過条件群の一覧が表示されます。［通過条件群一覧］の条件群を選択すると，通過条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。

設定できる条件群の数は，最大 30 です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［除外条件群一覧］

除外条件群の一覧が表示されます。［除外条件群一覧］の条件群を選択すると，除外条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。

設定できる条件群の数は，最大 30 です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［追加］

新規に条件群を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，通過条件群の場合，通過条件群が「条件群 1」,「条件群 2」... という名称で追加されます。除外条件群の場合，除外条件群が「除外条件群 1」,「除外条件群 2」... という名称で追加されます。また，条件群を追加すると，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［複製］

選択している条件群を複製する場合は，［複製］ボタンをクリックします。クリックすると，選択している条件群と同じ条件を持った条件群が複製されます。複製された条件群名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあとにできる条件群名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー**半角数字 複製元の条件群名**」となります。半角数字は 2 から始まり，条件群名が複製されるたびに 2，3，4 と昇順に増えていきます。また，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［削除］

選択している条件群を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。クリックすると，「KAVB0257-I この条件群を削除してよろしいですか？」のダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，条件群が削除されます。

［条件群名］

条件群の名称を指定します。

既存の条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。通過条件群と除外条件群は，同じ名称を設定できません。

既存の条件群と同じ名称を指定した場合は，「KAVB0256-E 指定した条件群名はすでに設定されています」のダイアログボックスが表示されます。

［クリア］
条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。

［選択イベント条件入力］
［イベントコンソール］画面で選択している JP1 イベントの属性値を，条件一覧に入力します。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次のようになります。

- イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合
  制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択されます。
- イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合
  イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は［と一致する］が選択されます。

なお，選択している JP1 イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「5.1.3　JP1 イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［登録ホスト名］
JP1 イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。複数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。
最大 100 個のホスト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。ただし，jcoimdef コマンドの -ignorecasehost オプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字を区別しません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。
登録ホスト名には，統合監視 DB および IM 構成管理 DB が有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視 DB および IM 構成管理 DB が無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

［重大度］
JP1 イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，

情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

［オブジェクトタイプ］

JP1 イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［オブジェクト名］

JP1 イベントのオブジェクト名を指定します。
複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名タイプ］

JP1 イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名］

JP1 イベントの登録名を指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［事象種別］

JP1 イベントの事象種別を指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［ユーザー名］

JP1 イベントのユーザー名を指定します。
複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 人の

ユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［メッセージ］
JP1 イベントのメッセージテキストを指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかが選択できますが，［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表現で指定する場合は，メッセージテキストに使われている制御コードが式に含まれないように注意してください。

［プロダクト名］
JP1 イベントを発行したプログラムの名称を指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［イベント ID］
JP1 イベントの ID を指定します。
複数のイベント ID を指定したい場合は，コンマで区切って指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［アクション］
自動アクションが定義されている JP1 イベントの場合に，自動アクションが実行されたかどうかを条件とします。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合は，次のように，［アクション］の選択項目が追加された状態で表示されます。



JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合は，アクションの種別をフィルター条件に指定できます。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。

JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の

「8.3.1　JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

発生元ホストのマッピングを有効にした場合，表示項目に次の項目が追加されます。

［発生元ホスト名］

JP1 イベントの発行契機となった事象が発生したホストのホスト名を指定します。
指定条件は，登録ホスト名と同じです。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。ただし，jcoimdef コマンドの -ignorecasehost オプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字を区別しません。発生元ホスト名には，統合監視 DB および IM 構成管理 DB が有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視 DB および IM 構成管理 DB が無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

2.11 ［システム環境設定］画面

［システム環境設定］画面では，イベント取得時のフィルター条件やバッファーサイズなど，JP1/IM の基本動作を設定します。［システム環境設定］画面は，WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。

［システム環境設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin 権限が必要です。なお，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1 資源グループと JP1 権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2)　JP1 ユーザーに対する JP1 資源グループと JP1 権限レベルの割り当て」を参照してください。

この画面は，［イベントコンソール］画面で［オプション］－［システム環境設定］を選択すると表示されます。［システム環境設定］画面には，［全般］および［通信］の 2 種類のページがあり，タブを選択することで表示を切り替えられます。

なお，フィルター条件文の長さは，JP1/IM - View のリリースノートを参照して見積もってください。

2.11.1 ［全般］ページ

［システム環境設定］画面の［全般］ページを次に示します。

図 2-18 ［システム環境設定］画面（［全般］ページ）（基本モード）

表示項目を次に示します。

［一覧編集］

イベント取得フィルター一覧を編集するための画面を表示します。

［一覧編集］ボタンをクリックすると，［イベント取得条件一覧］画面が表示されます。

なお，イベント取得フィルターが互換モードで動作している場合は，このボタンは非活性になります。

［適用中のフィルター］ドロップダウンリスト

現在使用しているイベント取得フィルターが表示されます。

イベント取得フィルターを変更する場合，適用するイベント取得フィルターをドロップダウンリストから選択して，［適用］ボタンをクリックすると，選択したイベント取得フィルターがイベント取得条件として使用されます。

なお，イベント取得フィルターが互換モードで動作している場合は，ドロップダウンリストは非活性となり，ドロップダウンリストには「既存のフィルター条件」と表示されます。

［設定］

イベントサービスからイベントを取得する場合のフィルター（イベント取得フィルター）条件を設定・変更するための画面を表示します。

［適用中のフィルター］ドロップダウンリストから，変更するイベント取得フィルターを選択して［設定］ボタンをクリックすると，［イベント取得条件設定］画面または［イベント取得条件設定］画面（互換用）が表示されます。

［イベント取得条件設定］画面（互換用）は，イベント取得フィルターの互換用を使用している場合に表示されます。

［共通除外条件群一覧］

基本モードまたは拡張モードの共通除外条件の一覧が表示されます。

一つの項目を選択し，ダブルクリックすると［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定（拡張）］画面が表示され，選択した項目を編集できます。

各一覧は，設定できる条件群の数および項目名が異なります。共通除外条件の設定方法については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「4.2.4(3)　共通除外条件を設定する」を参照してください。

基本モードの共通除外条件の場合

設定できる条件群の数は，最大 30 件です。

共通除外条件群一覧に表示される項目は，［適用］，［条件群名］です。

拡張モードの共通除外条件の場合

設定できる条件群の数は，最大 1,024 件です。

拡張モードの共通除外条件群一覧に表示される項目は，次の図に示すとおり，［適用］，［ID］，［条件群名］，および［コメント］です。

図 2-19 ［システム環境設定］画面（［全般］ページ）（拡張モード）



各項目は，項目名でソートできます。項目名をクリックすると，項目名の横に「△」が表示されます。さらにクリックを繰り返すと，「▽」，「 （表示なし）」，「△」の順で表示が変更されます。「△」または「▽」が表示されている状態で，ほかの項目名をクリックすると，前のソートは解除され，新しくクリックした項目のソート順で表示されます。

- 「 （表示なし）」の場合，登録順に表示されます。
- 「△」の場合，項目名の昇順に表示されます。
- 「▽」の場合，項目名の降順に表示されます。

［適用］

チェックした共通除外条件群または拡張モードの共通除外条件群が適用中となります。

［ID］

拡張モードの共通除外条件群に対する条件群 ID を表示します。

［条件群名］

共通除外条件群または拡張モードの共通除外条件群の条件群名が表示されます。条件群名は，［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定（拡張）］画面で変更できます。

［コメント］

拡張モードの共通除外条件群に対するコメントを表示します。

［設定］

選択した共通除外条件群または拡張モードの共通除外条件群の条件を編集するための［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定（拡張）］画面が表示されます。

［イベントバッファー］

イベントサービスからイベントを抽出して JP1/IM - Manager 上にバッファリングするときのイベント件数の上限を設定します。指定できる値は 10 ～ 2,000 件，デフォルトは 500 件です。

この値を小さくし過ぎると，［イベントコンソール］画面で表示するイベントに抜けが発生する場合があります。

この値を大きくし過ぎると，JP1/IM - View の起動時に，［イベントコンソール］画面の表示に時間がかかる場合があります。

イベントバッファーの設定は，セントラルコンソールのメモリー所要量を見積もり，マシンのリソースに余裕があることを確認した上で行ってください。なお，メモリー所要量を見積もるための計算式については，JP1/IM - View のリリースノートを参照してください。

［適用］

設定内容を反映します。

2.11.2 ［通信］ページ

［システム環境設定］画面の［通信］ページを次に示します。

図 2-20 ［システム環境設定］画面（［通信］ページ）

表示項目を次に示します。

［回数］

イベントサービスと接続ができなかった，または接続が切断された場合に自動的に再接続するリトライ回数を指定します。指定できる値は 0 ～ 100 回，デフォルトは 3 回です。

［間隔］

イベントサービスと接続ができなかった，または接続が切断された場合に自動的に再接続するリトライ間隔をミリ秒単位で指定します。指定できる値は 1 ～ 86,400,000 ミリ秒，デフォルトは 10,000 ミリ秒です。

［jcochstat コマンド］

jcochstat コマンドが使用できるようにするかどうかを指定します。
イベントの対処状況を変更するためには jcochstat コマンドを使うこともできますが，jcochstat コマンドを使って対処状況を変更されたくない場合は，jcochstat コマンドが使用できないように設定します。
jcochstat コマンドを使用できるようにする場合は，［対処状況の変更を許可］チェックボックスをチェックします。

［JP1/IM - Console View］

バージョン 7 以降の JP1/IM でだけ設定できる項目です。
JP1/IM - Manager またはバージョン 7 のセントラルコンソールに対してバージョン 6 の JP1/IM - Console View との接続ができるようにするかどうかを指定します。
バージョン 6 の JP1/IM - Console View で JP1/IM - Manager またはバージョン 7 のセントラルコンソールに接続した場合，JP1 ユーザーに JP1_Console_User 権限を設定していても JP1_Console_Operator 権限でシステムの操作ができます。また，どの JP1 権限レベルも設定しなかった場合も JP1_Console_Operator 権限でシステムの操作ができます。バージョン 6 の JP1/IM - Console View からのシステムの操作を制限したい場合は，バージョン 6 の JP1/IM - Console View との接続ができないように設定します。
バージョン 6 の JP1/IM - Console View との接続ができるようにする場合は，［Version 6 (6i) からの接続を許可］チェックボックスをチェックします。

2.12 ［イベント取得条件設定］画面

［イベント取得条件設定］画面では，イベントサービスからイベントを取得するときのフィルター（イベント取得フィルター）条件を設定します。

この画面の表示方法を次に示します。

- ［システム環境設定］画面で，［イベント取得条件］ドロップダウンリストから，変更するイベント取得フィルターを選択して［設定］ボタンをクリックする。
- ［イベント取得条件一覧］画面で，フィルター一覧から項目を選択し，［編集］ボタンをクリックする。
- ［イベント取得条件一覧］画面で，［追加］ボタンをクリックする。

なお，［システム環境設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin 権限が必要です。また，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1 資源グループと JP1 権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2) JP1 ユーザーに対する JP1 資源グループと JP1 権限レベルの割り当て」を参照してください。

この画面でフィルター条件を設定し，［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件文に変換されます（設定が有効になるのは［システム環境設定］画面で［適用］ボタンをクリックしたあととなります）。なお，イベント取得フィルターの最大長は，除外条件群が設定してある場合は 64 キロバイト，設定していない場合は 60 キロバイトです。最大長を超えていた場合は，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログボックス（KAVB0246-E のメッセージ）が表示されます。この場合は，設定した内容を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - View のリリースノートを参照して見積もってください。

なお，この画面で設定する通過条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）通過条件群がある場合，すべての JP1 イベントを表示（取得）対象とします。また，この画面で設定する除外条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）除外条件群がある場合，すべての JP1 イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，設定した条件群それぞれに対し，必ず一つ以上の条件を設定してください。

接続先ホストの JP1/IM - Manager でイベント取得フィルター（互換用）を使用している場合，この画面は表示されず，［イベント取得条件設定］画面（互換用）が表示されます。

特定の重大度を指定したイベントと JP1/SES イベントの両方を取得したい場合

［イベント取得条件設定］画面（互換用）では次の条件を 1 画面で表現できますが，［イベント取得条件設定］画面では複数の条件群を設定しないと表現できません。重大度「エラー」のイベントと JP1/SES イベントの両方を取得したいときには，次の手順で条件群を設定します。

1. 重大度「エラー」のイベントを取得するための条件群「条件群 1」を作成し，［重大度］の属性指定で［重大度を指定する］を選択し，［エラー］チェックボックスをチェックする。
2. JP1/SES イベントを取得するための条件群「条件群 2」を作成し，［重大度］の属性指定で［JP1/SES イベント］を選択する。

［イベント取得条件設定］画面を次に示します。

図 2-21 ［イベント取得条件設定］画面

表示項目を次に示します。

［フィルター名］

イベント取得フィルターを追加する場合，フィルター名を入力します。
イベント取得フィルターを編集する場合，フィルター一覧から選択したイベント取得フィルターのフィルター名が表示されます。フィルター名を変更すると，フィルター名が変更した名称に更新されます。新しいイベント取得フィルターが作成されるわけではありませんので，注意してください。
すでに指定されているフィルター名を重複して指定できません。
フィルター名の最初および最後に空白がある場合，空白は文字として認識されます。したがって，フィルター名の最初または最後に空白があるフィルターと空白がないフィルターは，別名のフィルターと認識されます。

［フィルター ID］

イベント取得フィルターのフィルター ID をドロップダウンリストから選択します。
イベント取得フィルターを追加する場合，イベント取得フィルター一覧の中で未使用のフィルター ID が，昇順に自動的に割り振られます。
イベント取得フィルターを編集する場合，フィルター一覧から選択したイベント取得フィルターのフィルター ID が表示されます。フィルター ID を変更すると，フィルター ID が変更した ID に更新されます。新しいイベント取得フィルターが作成されるわけではありませんので，注意してください。
すでに指定されているフィルター ID を重複して指定できません。

［一覧表示］／［一覧非表示］

条件群一覧の表示・非表示を切り替えます。すでに条件群一覧が表示されている場合，ボタンの名称は［一覧非表示］になります。

［通過条件群一覧］

通過条件群の一覧が表示されます。［通過条件群一覧］の条件群を選択すると，通過条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。
設定できる条件群の数は，最大 30 です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［除外条件群一覧］

除外条件群の一覧が表示されます。［除外条件群一覧］の条件群を選択すると，除外条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。
設定できる条件群の数は，最大 30 です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［追加］

新規に条件群を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，通過条件群の場合，通過条件群が「条件群 1」,「条件群 2」... という名称で追加されます。除外条件群の場合，除外条件群が「除外条件群 1」,「除外条件群 2」... と

いう名称で追加されます。また，条件群を追加すると，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［複製］

選択している条件群を複製する場合は，［複製］ボタンをクリックします。クリックすると，選択している条件群と同じ条件を持った条件群が複製されます。複製された条件群名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあとにできる条件群名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー**半角数字 複製元の条件群名**」となります。半角数字は 2 から始まり，条件群名が複製されるたびに 2，3，4 と昇順に増えていきます。また，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［削除］

選択している条件群を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。クリックすると，「KAVB0257-I この条件群を削除してよろしいですか？」のダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，条件群が削除されます。

［条件群名］

条件群の名称を指定します。

既存の条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。通過条件群と除外条件群は，同じ名称を設定できません。

既存の条件群と同じ名称を指定した場合は，「KAVB0256-E 指定した条件群名はすでに設定されています」のダイアログボックスが表示されます。

［クリア］

条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。

［選択イベント条件入力］

［イベントコンソール］画面で選択している JP1 イベントの属性値を，条件一覧に入力します。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次のようになります。

- イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合
  制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択されます。
- イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合
  イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は［と一致する］が選択されます。

なお，選択している JP1 イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「5.1.3　JP1 イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［登録ホスト名］

JP1 イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。業務グループは指定できません。複数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のホスト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。jcoimdef コマンドの -ignorecasehost オプションの指定には依存しません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［重大度］
取得するイベントの重大度を指定します。
重大度が設定されているすべてのイベントを取得する場合は［重大度が定義されているすべてのイベント］を選択します。
重大度が設定されているイベントのうち，特定のイベントを取得する場合は［重大度を指定する］を選択し，緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。
JP1/SES イベントを取得する場合は，［JP1/SES イベント］を選択します。
なお，統合監視 DB を使用する場合に重大度変更機能を有効にしたとき，［重大度］は［重大度（変更前）］と表示されます。

［オブジェクトタイプ］
JP1 イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［オブジェクト名］
JP1 イベントのオブジェクト名を指定します。
複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名タイプ］

JP1 イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名］
JP1 イベントの登録名を指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［事象種別］
JP1 イベントの事象種別を指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［ユーザー名］
JP1 イベントのユーザー名を指定します。
複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 人のユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［メッセージ］
JP1 イベントのメッセージテキストを指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかが選択できますが，［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表現で指定する場合は，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するようにしてください。

［プロダクト名］
JP1 イベントを発行したプログラムの名称を指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択

します。

［イベント ID］

JP1 イベントの ID を指定します。

複数のイベント ID を指定したい場合は，コンマで区切って指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

2.13 ［イベント取得条件設定］画面（互換用）

この画面は，［システム環境設定］画面で［イベント取得条件］の［設定］ボタンをクリックし，イベント取得フィルター（互換用）を使用している場合に表示されます。

［イベント取得条件設定］画面（互換用）では，イベントサービスからイベントを取得するときのフィルター条件を設定します。［イベント取得条件設定］画面（互換用）を次に示します。

図 2-22 ［イベント取得条件設定］画面（互換用）

表示項目を次に示します。

［JP1/SES イベント］

JP1/SES イベントを取得するかどうかを指定します。JP1/SES イベントを取得する場合は，［取得する］チェックボックスをチェックします。

［重大度］

JP1 イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

［重大度］チェックボックスがチェックされていない場合は，重大度が定義されているすべてのイベントが対象となります。

［イベント ID］

JP1 イベントの ID を指定します。

複数のイベント ID を指定したい場合は，コンマで区切って指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

なお，ここで設定した各条件は，「JP1/SES イベントとイベント ID の AND 条件」，または「重大度とイベント ID の AND 条件」としてイベントサービスに渡されます。

2.14 ［イベント取得条件一覧］画面

［イベント取得条件一覧］画面では，イベント取得条件を一覧表示します。また，イベント取得条件の追加・編集・複製・削除ができます。

この画面は，［システム環境設定］画面で［一覧編集］ボタンをクリックすると表示されます。

［イベント取得条件一覧］画面で設定した内容は，［OK］ボタンをクリックしたあと，［システム環境設定］画面で［適用］ボタンをクリックすることによって保存されます。

［システム環境設定］画面で［適用］ボタンをクリックしなかった場合は，設定が無効となりますので，注意してください。

なお，フィルター条件文の長さは，JP1/IM - View のリリースノートを参照して見積もってください。

［イベント取得条件一覧］画面を次に示します。

図 2-23 ［イベント取得条件一覧］画面（基本モード）



表示項目を次に示します。

［適用中のフィルター］

現在，適用しているイベント取得フィルターのフィルター ID とフィルター名が表示されます。

［フィルター一覧］

現在，設定されているイベント取得条件が一覧表示されます。
一つの項目を選択し，ダブルクリックすると［イベント取得条件設定］画面が表示され，選択した項目を編集できます。項目は，複数選択できません。
フィルター一覧に登録できるイベント取得条件は，最大 50 件です。
フィルター一覧の［適用］，［ID］，［フィルター］の項目名で，ソート表示できます。項目名をクリックすると，項目名の横に「△」が表示されます。さらにクリックを繰り返すと，「▽」，「 （表示なし）」，「△」の順で表示が変更されます。「△」または「▽」が表示されている状態で，ほかの項目名をクリックすると，前のソートは解除され，新しくクリックした項目のソート順で表示されます。

- 「 （表示なし）」の場合，イベント取得フィルターは登録順に表示されます。
- 「△」の場合，イベント取得フィルターは，項目名の昇順に表示されます。
- 「▽」の場合，イベント取得フィルターは，項目名の降順に表示されます。

［適用］

選択したイベント取得フィルターが適用中のフィルターとなります。

［ID］

イベント取得フィルターのフィルター ID が表示されます。フィルター ID は，［イベント取得条件設定］画面で変更できます。

［フィルター名］

イベント取得フィルターのフィルター名が表示されます。フィルター名は，［イベント取得条件設定］画面で変更できます。

［追加］

新規にイベント取得フィルターを追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。［追加］ボタンをクリックすると，［イベント取得条件設定］画面が表示され，新規のイベント取得フィルターを設定できます。イベント取得フィルターは，最大 50 件追加できます。イベント取得フィルターが 50 件まで登録されると，［追加］ボタンは非活性になります。

［編集］

選択しているイベント取得フィルターを編集する場合は，［編集］ボタンをクリックします。一つのフィルターを選択し，［編集］ボタンをクリックすると，［イベント取得条件設定］画面が表示され，選択したフィルターを編集できます。

［複製］

選択しているイベント取得フィルターを複製する場合は，［複製］ボタンをクリックします。一つのイベント取得フィルターを選択し，［複製］ボタンをクリックすると，選択しているイベント取得フィルターと同じ条件を持ったイベント取得フィルターが複製され，［フィルター一覧］に追加されます。

複製されたイベント取得フィルターのフィルター ID は，イベント取得フィルター一覧の中で，未使用のフィルター ID が数値の昇順に自動的に割り振られます。

複製されたイベント取得フィルターのフィルター名は，複製元のフィルター名の先頭に「コピー」の文字列が追加され，「コピー **複製元のフィルター名**」となります。すでに，複製したあとにできるフィルター名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー**半角数字 複製元のフィルター名**」となります。半角数字は 2 から始まり，イベント取得フィルター名が複製されるたびに 2，3，4 と昇順に増えていきます。

［複製］ボタンをクリックした場合，新しく複製されたフィルターが，適用フィルターとして選択状態になります。

イベント取得フィルターが 50 件まで登録されると，［複製］ボタンは非活性になります。

［削除］

選択しているイベント取得フィルターを削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。

［削除］ボタンをクリックすると，「KAVB0250-I　このフィルターを削除してよろしいですか？」のダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，［フィルター一覧］から選択したイベント取得フィルターが削除されます。

［共通除外条件群一覧］

基本モードまたは拡張モードの共通除外条件の一覧が表示されます。

一つの項目を選択し，ダブルクリックすると［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定（拡張）］画面が表示され，選択した項目を編集できます。

各一覧は，設定できる条件群の数および項目名が異なります。なお，共通除外条件を拡張モードに切り換える方法については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「4.2.4(3)　共通除外条件を設定する」を参照してください。

基本モードの共通除外条件の場合

設定できる条件群の数は，最大 30 件です。

共通除外条件群一覧に表示される項目は，［適用］，［ID］，および［条件群名］です。

拡張モードの共通除外条件の場合

設定できる条件群の数は，最大 1,024 件です。

共通除外条件群一覧に表示される項目は，次の図に示すとおり，［適用］，［ID］，［条件群名］，および［コメント］です。

各条件群は，項目名でソートできます。項目名をクリックすると，項目名の横に「△」が表示されます。さらにクリックを繰り返すと，「▽」，「 （表示なし）」，「△」の順で表示が変更されます。「△」または「▽」が表示されている状態で，ほかの項目名をクリックすると，前のソートは解除され，新しくクリックした項目のソート順で表示されます。

- 「 （表示なし）」の場合，条件群名は，登録順に表示されます。
- 「△」の場合，条件群名は，項目名の昇順に表示されます。
- 「▽」の場合，条件群名は，項目名の降順に表示されます。

［適用］

チェックした共通除外条件群または拡張モードの共通除外条件群が適用中となります。

［ID］

共通除外条件群 ID が表示されます。共通除外条件群 ID は，［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定（拡張）］画面で変更できます。

［条件群名］

共通除外条件群または拡張モードの共通除外条件群の条件群名が表示されます。条件群名は，［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定（拡張）］画面で変更できます。

［コメント］

拡張モードの共通除外条件群に対するコメントを表示します。

［追加］

新規に共通除外条件群を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。

［追加］ボタンをクリックすると，［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定（拡張）］画面が表示され，新規の共通除外条件群または拡張モードの共通除外条件群を設定できます。

共通除外条件群は，最大 30 件追加できます。共通除外条件群を 30 件登録すると，［追加］ボタンは非活性になります。

拡張モードの共通除外条件群は，最大 1,024 件追加できます。拡張モードの共通除外条件群を 1,024 件登録すると，［追加］ボタンは非活性になります。

［編集］

選択している共通除外条件群または拡張モードの共通除外条件群を編集する場合は，［編集］ボタンをクリックします。
一つの共通除外条件群を選択し，［編集］ボタンをクリックすると，［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定（拡張）］画面が表示され，選択した共通除外条件群または拡張モードの共通除外条件群を編集できます。

［複製］

選択している共通除外条件群または拡張モードの共通除外条件群を複製する場合は，［複製］ボタンをクリックします。
一つの共通除外条件群を選択し，［複製］ボタンをクリックすると，選択している共通除外条件群と同じ条件を持った共通除外条件群が複製され，［共通除外条件群一覧］に追加されます。
複製された共通除外条件群 ID は，共通除外条件群一覧の中で，未使用の共通除外条件群 ID が数値の昇順に自動的に割り振られます。
複製された共通除外条件群の条件群名は，複製元の条件群名の先頭に「コピー」の文字列が追加され，「コピー **複製元の条件群名**」となります。すでに，複製したあとにできる条件群名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー**半角数字 複製元の条件群名**」となります。半角数字は 2 から始まり，条件群名が複製されるたびに 2，3，4 と昇順に増えていきます。
［複製］ボタンをクリックした場合，新しく複製された共通除外条件群が選択状態になります。
共通除外条件群が 30 件まで登録されると，［複製］ボタンは非活性になります。
拡張モードの共通除外条件群を 1,024 件まで登録すると，［複製］ボタンは非活性になります。

［削除］

選択している共通除外条件群または拡張モードの共通除外条件群を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。
［削除］ボタンをクリックすると，削除してもよいかを確認するメッセージが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，［共通除外条件群一覧］から選択した共通除外条件群または拡張モードの共通除外条件群が削除されます。

2.15 ［共通除外条件設定］画面

［共通除外条件設定］画面では，イベントサービスからイベントを取得するときのフィルター（イベント取得フィルター）に対して，取得対象外とするJP1イベントの条件を設定します。なお，共通除外条件を拡張モードで使用する場合には，［共通除外条件設定(拡張)］画面が表示されます。詳細については，「2.16 ［共通除外条件設定(拡張)］画面」を参照してください。

この画面の表示方法を次に示します。

- ［システム環境設定］画面で，共通除外条件群一覧から項目を選択し，［設定］ボタンをクリックする。
- ［イベント取得条件一覧］画面で，共通除外条件群一覧の［追加］ボタンをクリックする。
- ［イベント取得条件一覧］画面で，共通除外条件群一覧から項目を選択し，［編集］ボタンをクリックする。

なお，［システム環境設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。また，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2) JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

この画面で共通除外条件を設定し，［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件文に変換されます（設定が有効になるのは［システム環境設定］画面で［適用］ボタンをクリックしたあととなります）。なお，フィルター条件文の長さは，JP1/IM - Viewのリリースノートを参照して見積もってください。

なお，この画面で設定する共通除外条件群に条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）場合，この共通除外条件群を適用すると，すべてのJP1イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，必ず一つ以上の条件を設定してください。

［共通除外条件設定］画面を次に示します。

図 2-24 ［共通除外条件設定］画面

表示項目を次に示します。

［共通除外条件群 ID］

共通除外条件群 ID をドロップダウンリストから選択します。

共通除外条件を追加する場合，共通除外条件群一覧の中で未使用の共通除外条件群 ID が，数値の昇順に自動的に割り振られます。

共通除外条件を編集する場合，共通除外条件群一覧から選択した共通除外条件群 ID が表示されます。

［共通除外条件群名］

共通除外条件群の名称を入力します。

既存の共通除外条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。

既存の共通除外条件群と同じ名称を指定した場合は，「KAVB0256-E 指定した条件群名はすでに設定されています」のダイアログボックスが表示されます。

［クリア］

条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。

［選択イベント条件入力］

［イベントコンソール］画面で選択している JP1 イベントの属性値を，条件一覧に入力します。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次のようになります。

- イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合
  制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択されます。
- イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合
  イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は［と一致する］が選択されます。

なお，選択している JP1 イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「5.1.3　JP1 イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［登録ホスト名］

JP1 イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。業務グループは指定できません。複数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のホスト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。jcoimdef コマンドの -ignorecasehost オプションの指定には依存しません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［重大度］

取得するイベントの重大度を指定します。

重大度が設定されているすべてのイベントを取得する場合は［重大度が定義されているすべてのイベント］をチェックします。

重大度が設定されているイベントのうち，特定のイベントを取得する場合は［重大度を指定する］をチェックし，緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

JP1/SES イベントを取得する場合は，［JP1/SES イベント］をチェックします。

なお，統合監視 DB を使用する場合に重大度変更機能を有効にしたとき，［重大度］は［重大度（変更前）］と表示されます。

［オブジェクトタイプ］

JP1 イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［オブジェクト名］
JP1 イベントのオブジェクト名を指定します。
複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名タイプ］
JP1 イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名］
JP1 イベントの登録名を指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［事象種別］
JP1 イベントの事象種別を指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［ユーザー名］
JP1 イベントのユーザー名を指定します。
複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 人のユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［メッセージ］
JP1 イベントのメッセージテキストを指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかが選択できますが，［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表現で指定する場合は，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するようにしてください。

［プロダクト名］
JP1 イベントを発行したプログラムの名称を指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［イベント ID］
JP1 イベントの ID を指定します。
複数のイベント ID を指定したい場合は，コンマで区切って指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

2.16 ［共通除外条件設定 (拡張)］画面

［共通除外条件設定 (拡張)］画面では，共通除外条件群を拡張モードにした場合に，イベントサービスからイベントを取得するときのフィルター（イベント取得フィルター）に対して，取得対象外とする JP1 イベントの条件およびその適用期間を設定します。

なお，共通除外条件を基本モードで使用する場合には，［共通除外条件設定］画面が表示されます。詳細については，「2.15 ［共通除外条件設定］画面」を参照してください。

この画面には，［共通除外条件］ページと［適用期間］ページがあります。

この画面の表示方法を次に示します。

- ［システム環境設定］画面で，共通除外条件群一覧から項目を選択し，［設定］ボタンをクリックする。
- ［システム環境設定］画面で，共通除外条件群一覧の共通除外条件群をダブルクリックする。
- ［イベント取得条件一覧］画面で，共通除外条件群一覧の［追加］ボタンをクリックする。
- ［イベント取得条件一覧］画面で，共通除外条件群一覧から項目を選択し，［編集］ボタンをクリックする。
- ［イベント取得条件一覧］画面で，共通除外条件群一覧の共通除外条件群をダブルクリックする。

なお，［システム環境設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin 権限が必要です。また，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1 資源グループと JP1 権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2) JP1 ユーザーに対する JP1 資源グループと JP1 権限レベルの割り当て」を参照してください。また，WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合は，表示できません。

この画面の［共通除外条件］ページで共通除外条件を設定し，［適用期間］ページで適用期間を設定し，［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件文に変換されます（設定が有効になるのは［システム環境設定］画面で［適用］ボタンをクリックしたあととなります)。なお，フィルター条件文の長さは，JP1/IM - View のリリースノートを参照して見積もってください。

［共通除外条件設定 (拡張)］画面を次に示します。

図 2-25 ［共通除外条件設定 (拡張)］画面



表示項目を次に示します。

［共通除外条件群 ID］

拡張モードの共通除外条件の条件群 ID をドロップダウンリストから選択します。

共通除外条件を追加する場合，共通除外条件群一覧の中で未使用の拡張モードの共通除外条件の条件群 ID が，数値の昇順に自動的に割り振られます。

拡張モードの共通除外条件を編集する場合，共通除外条件群一覧から選択した共通除外条件群 ID が表示されます。

［共通除外条件群名］

共通除外条件群の名称を入力します。1 ～ 50 バイトの文字列で指定します。指定できる文字は，制御文字（0x00 ～ 0x1F，0x7F ～ 0x9F）以外の文字列です。

［追加］ボタンを選択して［共通除外条件設定 (拡張)］画面を表示した場合は，「共通除外条件群 n」が表示されています。n はすでに定義されている共通除外条件群名と重複しないように，1 から条件群の最大定義数のうち最小の数値（半角）が設定されます。

既存の共通除外条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。

既存の共通除外条件群と同じ名称を指定した場合は，「KAVB0256-E 指定した条件群名はすでに設定されています」のダイアログボックスが表示されます。

［コメント］
拡張モードの共通除外条件に対するコメントを 1,024 バイト以内の文字列で指定します。

［共通除外条件］ページ
拡張モードの共通除外条件を設定するページが表示されます。

［適用期間］ページ
拡張モードの共通除外条件の適用期間を設定するページが表示されます。

2.16.1 ［共通除外条件］ページ

［共通除外条件］ページでは，拡張モードの共通除外条件を設定します。

なお，この画面で設定する拡張モードの共通除外条件に何も条件を設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）場合，この共通除外条件を適用すると，すべての JP1 イベントを表示（取得）しません。フィルターを掛けたい場合は，必ず一つ以上の条件を設定してください。

図 2-26 ［共通除外条件］ページ



表示項目を次に示します。

［選択イベント条件入力］

［イベントコンソール］画面で選択している JP1 イベントの属性値が，自動的に条件一覧に入力されます。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次の表のようになります。

表 2-12 ［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作

イベント属性値		条件
長さ	制御文字※1	
4,096 バイト以下	なし	• イベント属性値がすべて反映される。 • オプション条件を指定できる属性の場合は，［と一致する］が選択される。
	あり	• 制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映される。 • オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。
4,097 バイト以上	なし	• 4,096 バイトまでの文字※2 が，条件一覧の条件値として反映される。 • オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。
	4,096 バイト以内の文字列にあり	• 制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映される。 • オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。
	4,097 バイト以降の文字列になし	• 4,096 バイトまでの文字※2 が，条件一覧の条件値として反映される。 • オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択される。

注※1

イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれるかどうかを示します。

注※2

4,096 バイト目がマルチバイト文字の一部の場合，4,096 バイト目を含む文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。

なお，選択している JP1 イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値が，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「5.1.3　JP1 イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［追加］

新規にイベント条件を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，設定していないイベント条件がイベント条件の一覧の最後尾に追加されます。最大 256 件のイベント条件を追加できます。

［削除］

選択しているイベント条件を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。

［上へ移動］

一覧で選択したイベント条件を，1 行上へ移動します。最上位に設定したイベント条件から判定するため，優先したいイベント条件の一覧の順に並び替える必要があります。

［下へ移動］

一覧で選択したイベント条件を，1 行下へ移動します。最上位に設定したイベント条件から判定するため，優先したいイベント条件の一覧の順に並び替える必要があります。

イベント条件の編集領域

拡張モードの共通除外条件のイベント条件を編集する領域です。選択する属性によって表示される領域が異なります。表示される領域の説明を次に示します。

［イベント ID］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

- イベント ID

8 桁以内の 16 進数または 64 キロバイト以内の文字列で指定します。制御文字は，指定できません。16 進数の場合，指定できる範囲は 0 ～ 7FFFFFFF です。複数のイベント ID を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って 100 個まで指定できます。

右側のリストボックスでは，指定したイベント ID に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［数値］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

- 登録要因

- 発行元プロセス ID
- 発行元ユーザー ID
- 発行元グループ ID

64 キロバイト以内の 10 進数の整数で指定します。指定できる範囲は，-2,147,483,648 ～ 2,147,483,647 です。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。
「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。
［と一致する］［と一致しない］を選択した場合，0 ～ 9 の整数および半角ハイフン（-）だけ指定できます。
複数の数値を指定できる属性の場合は，「,」（半角コンマ）で区切って 100 個まで指定できます。

［日時］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

- 登録時刻
- 到着時刻

年，月，日，時，分，秒を指定します。
［現在時刻］ボタンをクリックすると，ボタンをクリックした時間が指定されます。
選択しているラジオボタンによって期間が異なります。

- ［期間指定］を選択している場合
  イベント条件の終了日時を期間で指定します。右側のリストボックスでは，［分前］［分後］［時間前］［時間後］［日前］［日後］のどれかを選択します。
- ［日時指定］を選択している場合
  イベント条件の終了日時を日時で指定します。

［日時］編集（範囲指定）

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

- 開始時刻
- 終了時刻

選択しているラジオボタンによって指定方法が異なります。

- ［日時範囲指定］を選択している場合
  年，月，日，時，分，秒を指定します。通算秒を指定するときは，［日時範囲指定］を選択してください。
  ［現在時刻］ボタンをクリックすると，ボタンをクリックした時間が指定されます。
  選択しているラジオボタンによって期間が異なります。
  ・［期間指定］を選択しているとき
  イベント条件の終了日時を期間で指定します。右側のリストボックスでは，［分前］［分後］［時間前］［時間後］［日前］［日後］のどれかを選択します。
  ・［日時指定］を選択しているとき
  イベント条件の終了日時を日時で指定します。
- ［文字列指定］を選択している場合
  64 キロバイトまでの文字列で指定します。文字列で指定するときは，［文字列指定］を選択してください。文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
  複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って 100 個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。
  「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。
  右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［文字列］編集



この領域が表示される属性は，次のとおりです。
- 発行元ユーザー名
- 発行元グループ名
- 発行元 IP アドレス
- 登録ホスト名
- メッセージ
- プロダクト名
- オブジェクト名
- 登録名
- オブジェクト ID
- 事象種別
- ユーザー名
- 終了コード
- 発生元ホスト名

登録ホスト名および発生元ホスト名には，統合監視 DB および IM 構成管理 DB が有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視 DB および IM 構成管理 DB が無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。
また，発生元ホスト名は，発生元ホストのマッピングが有効な場合に指定できます。発生元ホストのマッピングが無効な場合は，［固有の拡張属性］編集で属性名に JP1_SOURCEHOST を指定することで発生元ホスト名の条件を指定できます。
64 キロバイト以内の文字列で指定します。文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って 100 個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。
「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。
jcoimdef コマンドの -ignorecasehost オプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，次の属性で文字列の英大文字・小文字を区別しません。
- 登録ホスト名
- 発生元ホスト名

［文字列（入力候補あり）］編集



この領域が表示される属性は，次のとおりです。

- オブジェクトタイプ
- 登録名タイプ

64 キロバイトまでの文字列で指定します。文字列は，英大文字・英小文字を区別します。

複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って 100 個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［重大度］編集



この領域が表示される属性は，次のとおりです。

- 重大度
  選択しているラジオボタンによって除外するイベントが異なります。
- ［重大度が定義されているすべてのイベント］を選択している場合
  重大度が定義されているすべてのイベントを除外します。
- ［重大度を指定する］を選択している場合
  特定の重大度が設定されたイベントを除外します。
  ［緊急］［警戒］［致命的］［エラー］［警告］［通知］［情報］［デバッグ］のどれかから選択できます。
- ［JP1/SES イベント］を選択している場合
  JP1/SES イベントを除外します。

［固有の拡張属性］編集



この領域が表示される属性は，次のとおりです。

- 固有の拡張属性

  ［属性名］テキストボックスでは，32 バイトまでの，半角英大文字，半角数字，および半角のアンダーバー（_）で指定します。半角英小文字で入力しても，半角英大文字に変換されます。拡張属性（共通情報）は指定できません。

  ［条件］テキストボックスでは，64 キロバイトまでの文字列で指定します。

  文字列は，英大文字・英小文字を区別します。

  複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って 100 個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。

  「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ 1 バイトです。

  右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［適用］

設定内容を反映します。

2.16.2 ［適用期間］ページ

［適用期間］ページでは，拡張モードの共通除外条件の適用期間を設定します。JP1 イベントの基本属性の一つ，到着時刻（B.ARRIVEDTIME）を適用期間の基準とします。［期間設定］および［時間設定］で指定した期間を到着時刻と比較して，拡張モードの共通除外条件の適用期間とします。

図 2-27 ［適用期間］ページ

表示項目を次に示します。

［期間設定］

拡張モードの共通除外条件の適用期間を指定する場合，［期間設定］をチェックし，適用期間を設定します。開始日だけを指定した場合，開始日から常に適用期間となります。また，終了日だけを指定した場合，終了日まで常に適用期間となります。［有効］チェックボックスがチェックされていない場合は，拡張モードの共通除外条件が常に適用されます。

［時間設定］

拡張モードの共通除外条件の適用期間の詳細条件を設定します。毎週何曜日に適用するかや適用する時間帯を設定できます。曜日は複数指定できます。なお，開始時刻は省略できません。終了時刻を省略した場合，開始時刻から 24 時間後まで適用されます。

2.17 ［ユーザー環境設定］画面

［ユーザー環境設定］画面では，［イベントコンソール］画面のイベント一覧の表示を自動的に更新するかどうか，およびイベント一覧に表示する項目を設定します。

この画面は，［イベントコンソール］画面で［オプション］－［ユーザー環境設定］を選択すると表示されます。［ユーザー環境設定］画面には，［イベント監視］ページ，［イベント表示項目］ページ，［コマンド実行］ページがあります。

なお，JP1/IM - Manager のバージョンが 08-51 以前の場合，［ユーザー環境設定］画面の表示が異なります。詳細については，「2.17.4 ［ユーザー環境設定］画面（JP1/IM - Manager のバージョンが 08-51 以前の場合）」を参照してください。

参考

BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX 連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「9.5.6 ［ユーザー環境設定］画面」を参照してください。

2.17.1 ［イベント監視］ページ

表示内容を自動更新するかどうかやスクロールバッファーの件数などのイベント監視に関する項目を設定するページです。

［イベント監視］ページを次に示します。

図 2-28 ［イベント監視］ページ



表示項目を次に示します。

［表示内容の自動更新］

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページと［重要イベント］ページの表示内容を自動的に更新するかどうかを指定します。
自動更新をする場合は，［する］を選択し，［更新間隔］を入力します。
［更新間隔］に指定できる範囲は，1 ～ 10,000 秒です。デフォルトは 5 秒です。
自動更新をしない場合は，［しない］を選択します。

［スクロールバッファー］

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページと［重要イベント］ページ，および「イベント検索」ページに表示するイベント件数の最大値を指定します。
指定できる範囲は，10 ～ 2,000 件です。デフォルトは 500 件です。
WWW ページ版の JP1/IM - View の場合は，10 ～ 1,000 件です。デフォルトは，100 件です。
［更新時のイベント取得件数］および［検索時のイベント取得件数］以上の値を指定してください。
この値を小さくすると，一部の JP1 イベントが表示されないことがありますので，注意してください。
この値を現在の値より大きくすると，設定した値は，画面の自動更新や［最新情報に更新］で，次に画面が更新されたときから有効になります。

この値を大きくし過ぎると，JP1/IM - View の起動時に，［イベントコンソール］画面の表示に時間がかかる場合があります。
スクロールバッファーの設定は，セントラルコンソール・ビューアーのメモリー所要量を見積もり，マシンのリソースに余裕があることを確認した上で行ってください。なお，メモリー所要量を見積もるための計算式については，JP1/IM - View のリリースノートを参照してください。

［更新時のイベント取得件数］
［イベントコンソール］画面の表示内容を更新するときに，1 回の通信でイベントコンソールサービスから取得するイベントの件数を指定します。更新されるタイミングは，この画面の［表示内容の自動更新］で指定した秒数が経過したとき，または［イベントコンソール］画面のメニューで［表示］－［最新情報に更新］を選択したときにです。
なお，自動更新を設定した場合，更新はイベントコンソールサービスのイベントバッファー上に未取得の JP1 イベントがなくなるまで繰り返して実行されます。
指定できる値は，1 ～ 200 件，デフォルトは，20 件です。
［スクロールバッファー］よりも小さい値を指定してください。

［検索時のイベント取得件数］
イベント検索実行時に 1 回のイベント検索で取得するイベントの件数を指定します。
指定できる値は，1 ～ 2,000 件，デフォルトは，20 件です。
WWW ページ版の JP1/IM - View の場合は，1 ～ 1,000 件，デフォルトは 20 件です。
［スクロールバッファー］よりも小さい値を指定してください。

2.17.2 ［イベント表示項目］ページ

表示項目やカラーリングなどのイベント表示に関する項目を設定するページです。

［イベント表示項目］ページを次に示します。

図 2-29 ［イベント表示項目］ページ

表示項目を次に示します。

［表示項目］

［イベントコンソール］画面のイベント一覧に表示する項目を指定します。
イベント一覧に表示される項目は［表示項目］に，イベント一覧に表示されない項目は［表示できる項目］ボックスに入っています。表示するかどうかの設定を切り替えるには，項目を選択して，［－>］ボタンまたは［<－］ボタンをクリックします。
［表示項目］ボックス内の項目の表示順序は，イベント一覧での表示順序を表します。表示順序を変更したい場合は，項目を選択して，［上へ移動］ボタンまたは［下へ移動］ボタンをクリックして，項目名を移動させます。
この画面で表示を設定できる項目は，次のとおりです。

- 重大度，登録時刻，登録ホスト名，ユーザー名，メッセージ，オブジェクトタイプ，イベント ID，開始時刻，終了時刻，プロダクト名，オブジェクト名，登録名タイプ，登録名，到着時刻，アクション，事象種別，イベント DB 内通し番号，発行元プロセス ID，発行元ユーザー ID，発行元グループ ID，発行元ユーザー名，発行元グループ名，発行元イベント DB 内通し番号，種別，アクション種別，重大度（変更前）※1，重大度変更※1，メモ※2，および発生元ホスト名

注※1　統合監視 DB を使用する場合に，重大度変更機能を有効にしたとき設定できる項目です。

注※2　統合監視 DB を使用する場合に，メモ情報の設定機能を有効にしたとき設定できる項目です。

なお，［イベントコンソール］画面および［関連イベント一覧］画面では，この画面での設定にかかわらず，イベントの対処状況がイベント一覧の先頭の項目になります。
また，繰り返しイベントの集約表示機能が有効になっている場合は，「集約状態」が「対処状況」の次に表示されます。集約表示機能を有効から無効に変更しても，再ログインするまで「集約状態」は表示されたままになります。

［表示列の幅］

［イベントコンソール］画面の各ページのイベント一覧に表示される項目の列幅の大きさを JP1/IM - View のログアウト時に保存するかどうかを指定します。
イベント一覧に表示される項目の列幅は，マウスでドラッグすることによって任意の幅に変更できます。一つのページ（例：［イベント監視］ページ）で列幅を変更すると，ほかの二つのページ（例：［重要イベント］ページおよび［イベント検索］ページ）の列幅も変更されます。ログアウト時にそのときの列幅の大きさを保存する場合は，［画面を閉じた時の状態を保存する］チェックボックスをチェックします。

［表示フォント］

［イベントコンソール］画面のイベント一覧に表示する JP1 イベントのフォントサイズを pt（ポイント）単位で指定します。指定できる値は，12 ～ 72pt です。

［カラーリング］

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページおよび［イベント検索］ページに表示される特定のイベントに，背景色を付けるかどうかを指定します。背景色が付く対象となるイベントは，重大度が「緊急」，「警戒」，「致命的」，「エラー」および「警告」のイベントです。
背景色を付ける場合は，［有効］チェックボックスをチェックします。
背景色については，「2.1 ［イベントコンソール］画面の概要」を参照してください。

［集約表示］

繰り返しイベントの集約表示をするかどうかを設定します。
［ユーザー環境設定］画面の［OK］ボタンをクリックすると，集約中のイベントは集約完了します。

［有効］

繰り返しイベントを集約する場合に，［有効］チェックボックスをチェックします。繰り返しイベントの集約表示は，［ユーザー環境設定］画面での設定が反映されたあと受信したイベントから適用されます。設定が反映される前に受信したイベントは，繰り返しイベントの集約表示の対象とはなりませんので注意してください。
デフォルトは，チェックが付いていない状態です。

［タイムアウト時間］

繰り返しイベントを集約する場合のタイムアウト時間を指定します。指定できる値は 1 ～ 3,600 秒，デフォルトは 60 秒です。

集約開始イベントと受信イベントの到着時刻の差がタイムアウト時間を過ぎた場合，イベントの集約が完了します。

［指定期間のイベント表示］

指定期間のイベント表示機能を使用するかどうかを設定します。

［有効］

指定期間のイベント表示をする場合に，［有効］チェックボックスをチェックします。チェックすると，［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページに［指定期間のイベント表示］チェックボックスが表示されます。

［基準時刻］

JP1 イベントを表示する時刻を指定します。［時］に指定できる値は，00 ～ 23 で，デフォルトは 09 です。［分］に指定できる値は，00 ～ 59 で，デフォルトは 00 です。

［表示期間］

JP1 イベントを表示する期間を指定します。1 ～ 31 の値が指定できます。デフォルトは 1 です。

2.17.3 ［コマンド実行］ページ

コマンドの実行結果表示件数を設定するページです。

［コマンド実行］ページを次に示します。

図 2-30 ［コマンド実行］ページ

表示項目を次に示します。

［実行結果表示行数］

［コマンド実行］画面に表示する実行結果の行数を指定します。
指定できる値は 100 ～ 10,000 行，デフォルトは 100 行です。
WWW ページ版の JP1/IM - View の場合，この項目は非活性です。
また，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限がない場合，この項目は非活性です。

2.17.4 ［ユーザー環境設定］画面（JP1/IM - Manager のバージョンが 08-51 以前の場合）

この画面は，JP1/IM - Manager のバージョンが 08-51 以前の場合に表示される［ユーザー環境設定］画面です。［ユーザー環境設定］画面を次に示します。

図 2-31 ［ユーザー環境設定］画面



表示項目を次に示します。

［表示内容の自動更新］

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページと［重要イベント］ページの表示内容を自動的に更新するかどうかを指定します。

自動更新をする場合は，［する］を選択し，［更新間隔］を入力します。

［更新間隔］に指定できる範囲は，1 ～ 10,000 秒です。デフォルトは 5 秒です。

自動更新をしない場合は，［しない］を選択します。

［スクロールバッファー］

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページと［重要イベント］ページ，および「イベント検索」ページに表示するイベント件数の最大値を指定します。

指定できる範囲は，10 ～ 2,000 件です。デフォルトは 500 件です。

WWW ページ版の JP1/IM - View の場合は，10 ～ 1,000 件です。デフォルトは，100 件です。

［更新時のイベント取得件数］および［検索時のイベント取得件数］以上の値を指定してください。

この値を小さくすると，一部の JP1 イベントが表示されないことがありますので，注意してください。

この値を現在の値より大きくすると，設定した値は，画面の自動更新や［最新情報に更新］で，次に画面が更新されたときから有効になります。
この値を大きくし過ぎると，JP1/IM - View の起動時に，［イベントコンソール］画面の表示に時間がかかる場合があります。
スクロールバッファーの設定は，セントラルコンソール・ビューアーのメモリー所要量を見積もり，マシンのリソースに余裕があることを確認した上で行ってください。なお，メモリー所要量を見積もるための計算式については，JP1/IM - View のリリースノートを参照してください。

［更新時のイベント取得件数］

［イベントコンソール］画面の表示内容を更新するときに，1 回の通信でイベントコンソールサービスから取得するイベントの件数を指定します。更新されるタイミングは，この画面の［表示内容の自動更新］で指定した秒数が経過したとき，または［イベントコンソール］画面のメニューで［表示］－［最新情報に更新］を選択したときにです。
なお，自動更新を設定した場合，更新はイベントコンソールサービスのイベントバッファー上に未取得の JP1 イベントがなくなるまで繰り返して実行されます。
指定できる値は，1 ～ 200 件，デフォルトは，20 件です。
［スクロールバッファー］よりも小さい値を指定してください。

［検索時のイベント取得件数］

イベント検索実行時に 1 回のイベント検索で取得するイベントの件数を指定します。
指定できる値は，1 ～ 2,000 件，デフォルトは，20 件です。
WWW ページ版の JP1/IM - View の場合は，1 ～ 1,000 件，デフォルトは 20 件です。
［スクロールバッファー］よりも小さい値を指定してください。

［表示項目］

［イベントコンソール］画面のイベント一覧に表示する項目を指定します。
イベント一覧に表示される項目は［表示項目］に，イベント一覧に表示されない項目は［表示できる項目］ボックスに入っています。表示するかどうかの設定を切り替えるには，項目を選択して，［－>］ボタンまたは［<－］ボタンをクリックします。
［表示項目］ボックス内の項目の表示順序は，イベント一覧での表示順序を表します。表示順序を変更したい場合は，項目を選択して，［上へ移動］ボタンまたは［下へ移動］ボタンをクリックして，項目名を移動させます。
この画面で表示を設定できる項目は，次のとおりです。

- 重大度，登録時刻，登録ホスト名，ユーザー名，メッセージ，オブジェクトタイプ，イベント ID，開始時刻，終了時刻，プロダクト名，オブジェクト名，登録名タイプ，登録名，到着時刻，アクション，事象種別，イベント DB 内通し番号，発行元プロセス ID，発行元ユーザー ID，発行元グループ ID，発行元ユーザー名，発行元グループ名，発行元イベント DB 内通し番号，種別，アクション種別，重大度（変更前）※ 1，重大度変更※ 1，およびメモ※ 2

※1　統合監視 DB を使用する場合に，重大度変更機能を有効にしたとき設定できる項目です。
※2　統合監視 DB を使用する場合に，メモ情報の設定機能を有効にしたとき設定できる項目です。

なお，［イベントコンソール］画面および［関連イベント一覧］画面では，この画面での設定にかかわらず，イベントの対処状況がイベント一覧の先頭の項目になります。
また，繰り返しイベントの集約表示機能が有効になっている場合は，「集約状態」が「対処状況」の次に表示されます。集約表示機能を有効から無効に変更しても，再ログインするまで「集約状態」は表示されたままになります。

［表示列の幅］

［イベントコンソール］画面の各ページのイベント一覧に表示される項目の列幅の大きさを JP1/IM - View のログアウト時に保存するかどうかを指定します。
イベント一覧に表示される項目の列幅は，マウスでドラッグすることによって任意の幅に変更できます。一つのページ（例：［イベント監視］ページ）で列幅を変更すると，ほかの二つのページ（例：［重要イベント］ページおよび［イベント検索］ページ）の列幅も変更されます。ログアウト時にそのときの列幅の大きさを保存する場合は，［画面を閉じた時の状態を保存する］チェックボックスをチェックします。

［カラーリング］

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページおよび［イベント検索］ページに表示される特定のイベントに，背景色を付けるかどうかを指定します。背景色が付く対象となるイベントは，重大度が「緊急」，「警戒」，「致命的」，「エラー」および「警告」のイベントです。
背景色を付ける場合は，［有効］チェックボックスをチェックします。
背景色については，「2.1 ［イベントコンソール］画面の概要」を参照してください。

［集約表示］

繰り返しイベントの集約表示をするかどうかを設定します。
［ユーザー環境設定］画面の［OK］ボタンをクリックすると，集約中のイベントは集約完了します。

［有効］

繰り返しイベントを集約する場合に，［有効］チェックボックスをチェックします。繰り返しイベントの集約表示は，［ユーザー環境設定］画面での設定が反映されたあと受信したイベントから適用されます。設定が反映される前に受信したイベントは，繰り返しイベントの集約表示の対象とはなりませんので注意してください。
デフォルトは，チェックが付いていない状態です。

［タイムアウト時間］

繰り返しイベントを集約する場合のタイムアウト時間を指定します。指定でき

る値は 1 ～ 3,600 秒，デフォルトは 60 秒です。
集約開始イベントと受信イベントの到着時刻の差がタイムアウト時間を過ぎた場合，イベントの集約が完了します。

［指定期間のイベント表示］
指定期間のイベント表示機能を使用するかどうかを設定します。

［有効］
指定期間のイベント表示をする場合に，［有効］チェックボックスをチェックします。チェックすると，［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページに［指定期間のイベント表示］チェックボックスが表示されます。

［基準時刻］
JP1 イベントを表示する時刻を指定します。［時］に指定できる値は，00 ～ 23 で，デフォルトは 09 です。［分］に指定できる値は，00 ～ 59 で，デフォルトは 00 です。

［表示期間］
JP1 イベントを表示する期間を指定します。1 ～ 31 の値が指定できます。デフォルトは 1 です。

［実行結果表示行数］
［コマンド実行］画面に表示する実行結果の行数を指定します。
指定できる値は 100 ～ 10,000 行，デフォルトは 100 行です。
WWW ページ版の JP1/IM - View の場合，この項目は非活性です。
また，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限がない場合，この項目は非活性です。

2.18 ［イベント検索条件設定］画面

［イベント検索条件設定］画面では，JP1 イベントを検索するときの検索条件を設定します。イベントを検索した結果は，［イベントコンソール］画面の［イベント検索］ページに表示されます。この画面は，［イベントコンソール］画面で［表示］－［イベント検索］を選択すると，表示されます。この画面を 2 回目以降に表示したときは，前回の検索条件がデフォルトで表示されます。

この画面で検索条件を設定したあと，［OK］ボタンをクリックすると，設定した条件がフィルター条件文に変換され，検索が実行されます。なお，フィルター条件文の最大長は 64 キロバイトです（検索対象ホストのイベントサービスのバージョンが 06-00 以前の場合，フィルター条件文の最大長は 4 キロバイトです）。最大長を超えていた場合は，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログボックス（KAVB0246-E のメッセージ）が表示されます。この場合は，設定した内容を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - View のリリースノートを参照して見積もってください。

なお，この画面で設定する通過条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）通過条件群がある場合，すべての JP1 イベントを表示（取得）対象とします。また，この画面で設定する除外条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）除外条件群がある場合，すべての JP1 イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，設定した条件群それぞれに対し，必ず一つ以上の条件を設定してください。

JP1/Base のバージョンによる検索機能の制限事項

- 検索対象ホストにある JP1/Base のイベントサービスのバージョンが 06-51 以前の場合，検索条件に次の条件を指定した検索はできません。
  ・［正規表現］を指定した検索
  また，検索対象ホストにある JP1/Base のイベントサービスのバージョンが 06-00 以前の場合，上記制限に加え次の条件を指定した検索はできません。
  ・［を含む］［を含まない］を指定した検索
  ・［重要イベント］に複数の対処状況を同時に指定した検索
- 検索対象ホストにある JP1/Base のイベントサービスのバージョンが 08-11 以前の場合，除外条件を指定した検索はできません。

参考

- BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX 連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「9.5.7 ［イベント検索条件設定］画面」を参照してください。
- イベント検索をするために必要な条件についてはマニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.5.2 イベント検索の条件」を参照してください。

［イベント検索条件設定］画面を次に示します。

なお，この画面は，統合監視 DB を使用しない場合の画面です。

図 2-32 ［イベント検索条件設定］画面



表示項目を次に示します。

［検索ホスト名］

JP1 イベントを検索するホスト名（検索対象とするイベントサーバ名）を指定します。業務グループの参照・操作制限機能を有効（jcoimdef コマンドで

-bizmonmode オプションを「ON」）に設定している場合，検索ホスト名には，ログインしている JP1 ユーザーが参照できる業務グループに所属するホストのホスト名を指定してください。jcoimdef コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1. コマンド）を参照してください。
デフォルトでは，接続しているホスト名が指定されます。なお，統合監視 DB を使用する場合に［検索対象］でイベント DB を指定したとき，前回検索するホスト名に指定したホスト名が表示されます。また，［検索対象］で統合監視 DB を指定した場合は，［検索ホスト名］は指定できません。ログインしているホスト名が指定されます。
なお，［検索対象］をイベント DB から統合監視 DB に変更したあと，もう一度イベント DB を指定した場合，検索ホスト名は最初にイベント DB を指定したときに入力した値となります。

［検索方向］
JP1 イベントを検索する方向を指定します。
［過去方向］を選択した場合は，イベント DB（［検索対象］で統合監視 DB を指定した場合は，統合監視 DB）に登録された JP1 イベントの最後尾から（新しいイベントから古いイベント方向に）検索します。
［未来方向］を選択した場合は，イベント DB（［検索対象］で統合監視 DB を指定した場合は，統合監視 DB）に登録された JP1 イベントの先頭から（古いイベントから新しいイベント方向に）検索します。
デフォルトでは，［過去方向］が指定されます。

［一覧表示］／［一覧非表示］
条件群一覧の表示・非表示を切り替えます。すでに条件群一覧が表示されている場合，ボタンの名称は［一覧非表示］になります。

［通過条件群一覧］
通過条件群の一覧が表示されます。［通過条件群一覧］の条件群を選択すると，通過条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。
設定できる条件群の数は，最大 5 です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［除外条件群一覧］
除外条件群の一覧が表示されます。［除外条件群一覧］の条件群を選択すると，除外条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。
設定できる条件群の数は，最大 5 です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［追加］
新規に条件群を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックする

と，通過条件群の場合，通過条件群が「条件群 1」,「条件群 2」... という名称で追加されます。除外条件群の場合，除外条件群が「除外条件群 1」,「除外条件群 2」... という名称で追加されます。また，条件群を追加すると，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［複製］

選択している条件群を複製する場合は，［複製］ボタンをクリックします。クリックすると，選択している条件群と同じ条件を持った条件群が複製されます。複製された条件群名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあとにできる条件群名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー**半角数字 複製元の条件群名**」となります。半角数字は 2 から始まり，条件群名が複製されるたびに 2，3，4 と昇順に増えていきます。また，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［削除］

選択している条件群を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。クリックすると，「KAVB0257-I この条件群を削除してよろしいですか？」のダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，条件群が削除されます。

［条件群名］

条件群の名称を指定します。

既存の条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。通過条件群と除外条件群は，同じ名称を設定できません。

既存の条件群と同じ名称を指定した場合は，「KAVB0256-E 指定した条件群名はすでに設定されています」のダイアログボックスが表示されます。

［クリア］

条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。条件一覧に条件がない場合，［クリア］ボタンは非活性となります。

［選択イベント条件入力］

［イベントコンソール］画面で選択している JP1 イベントの属性値を条件一覧に入力します。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次のようになります。

- イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合
  制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択されます。
- イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合
  イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は［と一致する］が選択されます。

なお，選択している JP1 イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「5.1.3　JP1

イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［登録ホスト名］

JP1 イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。
複数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のホスト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。ただし，検索対象が統合監視 DB の場合に，jcoimdef コマンドの -ignorecasehost オプションの指定を「ON」にしているときに，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字は区別しません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。
［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけを設定できます。
登録ホスト名には，統合監視 DB および IM 構成管理 DB が有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視 DB および IM 構成管理 DB が無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

［重大度］

JP1 イベントの重大度を指定します。
緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

［オブジェクトタイプ］

JP1 イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［オブジェクト名］

JP1 イベントのオブジェクト名を指定します。
複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけを設定できます。

［登録名タイプ］

JP1 イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名］

JP1 イベントの登録名を指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［事象種別］

JP1 イベントの事象種別を指定します。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［ユーザー名］

JP1 イベントのユーザー名を指定します。

複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 人のユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけを設定できます。

［メッセージ］

JP1 イベントのメッセージテキストを指定します。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択できますが，［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表現で指定する場合は，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するようにしてください。

［プロダクト名］

JP1 イベントを発行したプログラムの名称を指定します。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［イベント ID］
JP1 イベントの ID を指定します。
複数のイベント ID を指定したい場合は，コンマで区切って指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［開始時刻］
開始時刻に対して，検索対象とする範囲を指定します。開始時刻の範囲を指定するには，基準時刻と期間を指定するか，基準時刻と範囲終了の日時を指定します。
基準時刻と期間を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［期間指定］を選択し，基準時刻の前またはあとの何分間（何時間，何日間）を対象とするかを指定します。
基準時刻と範囲終了の日時を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［日時指定］を選択し，検索対象範囲の終了日時を指定します。
基準時刻に現在の時刻を指定する場合は，［現在時刻］ボタンをクリックします。

［終了時刻］
終了時刻に対して，検索対象とする範囲を指定します。終了時刻の範囲を指定するには，基準時刻と期間を指定するか，基準時刻と範囲終了の日時を指定します。
基準時刻と期間を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［期間指定］を選択し，基準時刻の前またはあとの何分間（何時間，何日間）を対象とするかを指定します。
基準時刻と範囲終了の日時を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［日時指定］を選択し，検索対象範囲の終了日時を指定します。
基準時刻に現在の時刻を指定する場合は，［現在時刻］ボタンをクリックします。

［登録時刻］
JP1 イベントが発行元ホストのイベント DB に登録された時刻に対して，検索対象とする範囲を指定します。登録時刻の範囲を指定するには，基準時刻と期間を指定するか，基準時刻と範囲終了の日時を指定します。
基準時刻と期間を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［期間指定］を選択し，基準時刻の前またはあとの何分間（何時間，何日間）を対象とするかを指定します。
基準時刻と範囲終了の日時を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［日時指定］を選択し，検索対象範囲の終了日時を指定します。
基準時刻に現在の時刻を指定する場合は，［現在時刻］ボタンをクリックします。

［到着時刻］
JP1 イベントが検索ホストに到着した時刻に対して，検索対象とする範囲を指定します。到着時刻の範囲を指定するには，基準時刻と期間を指定するか，基準時刻と

範囲終了の日時を指定します。
基準時刻と期間を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［期間指定］を選択し，基準時刻の前またはあとの何分間（何時間，何日間）を対象とするかを指定します。
基準時刻と範囲終了の日時を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［日時指定］を選択し，検索対象範囲の終了日時を指定します。
基準時刻に現在の時刻を指定する場合は，［現在時刻］ボタンをクリックします。

［対処状況］

JP1 イベントの対処状況を条件として指定します。複数の対処状況を指定できます。［対処済］を指定した場合，対処状況を対処済みにしたイベントが検索の対象となります。［未対処］を指定した場合，対処状況を未対処にしたイベントが検索の対象となります。［処理中］を指定した場合，対処状況を処理中にしたイベントが検索の対象となります。［保留］を指定した場合，対処状況を保留にしたイベントが検索の対象となります。

［アクション］

自動アクションが定義されている JP1 イベントの場合に，自動アクションが実行されたかどうかを条件とします。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合は，次のように，［アクション］の選択項目が追加された状態で表示されます。



JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合は，アクションの種別を検索条件に指定できます。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。

JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「8.3.1　JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

［固有の拡張属性］

固有の拡張属性を条件として指定する場合に，［設定］ボタンをクリックします。
［固有の拡張属性条件設定］画面が表示されます。

統合監視 DB を使用する場合

統合監視 DB を使用する場合に次の項目が表示されます。

［検索対象］

検索対象となるデータベースを，統合監視 DB またはイベント DB のどちらかで指定します。［検索対象］は，前回検索したデータベースが選択されています。一度も

検索していない場合，統合監視 DB が選択されています。

［メモ］

メモ情報の設定機能を有効にしたときは，［メモ］が表示されます。

JP1 イベントのメモ情報を指定します。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択できます。

［重大度変更］

重大度変更機能を有効にした場合，［重大度変更］が表示されます。

重大度を変更したか変更していないかの条件を指定します。［対象］を選択すると，重大度を変更した JP1 イベントを検索対象とします。［対象外］を選択すると，重大度を変更していない JP1 イベントを検索対象とします。

［重大度（変更前）］

重大度変更機能を有効にした場合，［重大度（変更前）］が表示されます。

重大度を変更する前の JP1 イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

発生元ホストのマッピングを有効にした場合，表示項目に次の項目が追加されます。

［発生元ホスト名］

JP1 イベントの発行契機となった事象が発生したホストのホスト名を指定します。指定条件は，登録ホスト名と同じです。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。ただし，jcoimdef コマンドの -ignorecasehost オプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字を区別しません。発生元ホスト名には，統合監視 DB および IM 構成管理 DB が有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視 DB および IM 構成管理 DB が無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

2.19 ［固有の拡張属性条件設定］画面

［固有の拡張属性条件設定］画面では，イベント検索の条件として JP1 イベントの拡張属性の固有情報を設定します。

この画面は，［イベント検索条件設定］画面で，［固有の拡張属性］の［設定］ボタンをクリックすると表示されます。［固有の拡張属性条件設定］画面を次に示します。

図 2-33 ［固有の拡張属性条件設定］画面

表示項目を次に示します。

［拡張属性条件一覧］

すでに設定されている固有の拡張属性条件の一覧が表示されます。一覧には，属性名，属性値，および条件が表示されます。

1 行に一つの固有の拡張属性条件が表示されます。五つまでの条件を設定できます。

一つの固有の拡張属性条件をダブルクリックすると，［固有の拡張属性条件詳細設定］画面が表示されます。

［追加］

新規に固有の拡張属性条件を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，［固有の拡張属性条件詳細設定］画面が表示されます。

［編集］

既存の固有の拡張属性条件を編集する場合は，編集したい条件を［拡張属性条件一覧］で選択し，［編集］ボタンをクリックします。クリックすると，［固有の拡張属性条件詳細設定］画面が表示されます。

［削除］

既存の固有の拡張属性条件を削除する場合は，削除したい条件を［拡張属性条件一覧］で選択し，［削除］ボタンをクリックします。

2.20 ［固有の拡張属性条件詳細設定］画面

［固有の拡張属性条件詳細設定］画面では，イベント検索の条件として固有の拡張属性を設定する場合の条件を設定します。

［固有の拡張属性条件詳細設定］画面では，一つの固有の拡張属性条件を設定できます。

一つの固有の拡張属性条件には，一つの固有の拡張属性名と一つの属性値を設定できます。

この画面は，［固有の拡張属性条件設定］画面で，［追加］ボタンまたは［編集］ボタンをクリックするか，［拡張属性条件一覧］から固有の拡張属性条件を選択してダブルクリックすると表示されます。

［固有の拡張属性条件詳細設定］画面を次に示します。

図 2-34 ［固有の拡張属性条件詳細設定］画面



表示項目を次に示します。

［属性名］

固有の拡張属性の名称を指定します。
属性名は，先頭が英大文字で，英大文字，数字，およびアンダーバー（_）から構成される 32 バイトまでの名称を指定できます。
一つの属性には，一つの条件だけ設定できます。

［属性値］

属性値を指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

2.21 ［表示フィルター設定］画面

［表示フィルター設定］画面は，表示フィルターを適用したときに表示するイベントの種類を設定します。この画面で設定した内容は，［イベントコンソール］画面の［表示］－［表示フィルターの適用］を選択，または［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページの［表示フィルター］チェックボックスをチェックすることで有効になります。

この画面は次の操作で表示されます。

- ［イベントコンソール］画面で［表示］－［表示フィルター編集］を選択する。
- ［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページで［表示フィルター編集］ボタンをクリックする。
- ［表示フィルター一覧］画面で［追加］ボタンをクリックする。
- ［表示フィルター一覧］画面で表示フィルターを選択し，［編集］ボタンをクリックする。

［表示フィルター一覧］画面を経由せずにこの画面を表示し，フィルター条件を設定後［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件文に変換され，設定が有効になります※。フィルター条件文の最大長は各 JP1 ユーザーにつき 1 メガバイトです（表示フィルターを複数設定していた場合はその合計値）。最大長を超えていた場合は，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログボックス（KAVB0246-E のメッセージ）が表示されます。この場合は，設定した内容を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - View のリリースノートを参照して見積もってください。

注※ ［表示フィルター一覧］画面を経由した場合は，［表示フィルター一覧］画面で［OK］ボタンをクリックしたときに設定が有効になります。

なお，この画面で設定する通過条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）通過条件群がある場合，すべての JP1 イベントを表示（取得）対象とします。また，この画面で設定する除外条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）除外条件群がある場合，すべての JP1 イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，設定した条件群それぞれに対し，必ず一つ以上の条件を設定してください。

［表示フィルター設定］画面を次に示します。

図 2-35 ［表示フィルター設定］画面

参考

BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX 連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「9.5.8　フィルターの条件定義画面」を参照してください。

表示項目を次に示します。

［フィルター名］

表示フィルターの名称を指定します。指定できる文字数は，1 ～ 50 バイトです。
既存の表示フィルターを選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。既存の表示フィルター名を指定した場合は，「KAVB0259-E 指定したフィルター名はすでに存在します」のダイアログボックスが表示されます。

［一覧表示］／［一覧非表示］

条件群一覧の表示・非表示を切り替えます。すでに条件群一覧が表示されている場合，ボタンの名称は［一覧非表示］になります。

［通過条件群一覧］

通過条件群の一覧が表示されます。［通過条件群一覧］の条件群を選択すると，通過条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。
設定できる条件群の数は，最大 5 です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［除外条件群一覧］

除外条件群の一覧が表示されます。［除外条件群一覧］の条件群を選択すると，除外条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。
設定できる条件群の数は，最大 5 です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［追加］

新規に条件群を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，通過条件群の場合，通過条件群が「条件群 1」，「条件群 2」... という名称で追加されます。除外条件群の場合，除外条件群が「除外条件群 1」，「除外条件群 2」... という名称で追加されます。また，条件群を追加すると，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［複製］

選択している条件群を複製する場合は，［複製］ボタンをクリックします。クリックすると，選択している条件群と同じ条件を持った条件群が複製されます。複製された条件群名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあとにできる条件群名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー**半角数字 複製元の条件群名**」となります。半角数字は 2 から始まり，条件群名が複製されるたびに 2，3，4 と昇順に増えていきます。また，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［削除］

選択している条件群を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。クリックすると，「KAVB0257-I この条件群を削除してよろしいですか？」のダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，条件群が削除されます。

［条件群名］

条件群の名称を指定します。

既存の条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。通過条件群と除外条件群は，同じ名称を設定できません。

既存の条件群と同じ名称を指定した場合は，「KAVB0256-E 指定した条件群名はすでに設定されています」のダイアログボックスが表示されます。

［クリア］

条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。

［選択イベント条件入力］

［イベントコンソール］画面で選択している JP1 イベントの属性値を条件一覧に入力します。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次のようになります。

- イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合
  制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択されます。
- イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合
  イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は［と一致する］が選択されます。

なお，選択している JP1 イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「5.1.3　JP1 イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［登録ホスト名］

JP1 イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。

複数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のホスト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。ただし，jcoimdef コマンドの -ignorecasehost オプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字を区別しません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

登録ホスト名には，統合監視 DB および IM 構成管理 DB が有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視 DB および IM 構成管理 DB が無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務

グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

［重大度］

JP1 イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

［オブジェクトタイプ］

JP1 イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［オブジェクト名］

JP1 イベントのオブジェクト名を指定します。
複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名タイプ］

JP1 イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名］

JP1 イベントの登録名を指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［事象種別］

JP1 イベントの事象種別を指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［ユーザー名］

JP1 イベントを発行したユーザー名を指定します。

複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 人のユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［メッセージ］

JP1 イベントのメッセージテキストを指定します。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択できますが，［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表現で指定する場合は，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するようにしてください。

［プロダクト名］

JP1 イベントを発行したプログラムの名称を指定します。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［イベント ID］

JP1 イベントの ID を指定します。

複数のイベント ID を指定したい場合は，コンマで区切って指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［対処状況］

JP1 イベントの対処状況を条件として指定します。複数の対処状況を指定できます。［対処済］を指定した場合，対処状況を対処済みにしたイベントがフィルターの対象となります。［未対処］を指定した場合，対処状況を未対処にしたイベントがフィルターの対象となります。［処理中］を指定した場合，対処状況を処理中にしたイベントがフィルターの対象となります。［保留］を指定した場合，対処状況を保留にしたイベントがフィルターの対象となります。

［アクション］

自動アクションが定義されている JP1 イベントの場合に，自動アクションが実行されたかどうかを条件とします。

JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合は，次のように，［アクション］

の選択項目が追加された状態で表示されます。



JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合は，アクションの種別をフィルター条件に指定できます。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。

JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「8.3.1　JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

統合監視 DB を使用する場合

統合監視 DB を使用する場合に次の項目が表示されます。

［メモ］

メモ情報の設定機能を有効にした場合，［メモ］が表示されます。

JP1 イベントのメモ情報を指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択できます。

［重大度変更］

重大度変更機能を有効にした場合，［重大度変更］が表示されます。

重大度を変更したか変更していないかの条件を指定します。［対象］を選択すると，重大度を変更した JP1 イベントを表示します。［対象外］を選択すると，重大度を変更していない JP1 イベントを表示します。

［重大度（変更前）］

重大度変更機能を有効にした場合，［重大度（変更前）］が表示されます。

重大度を変更する前の JP1 イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

発生元ホストのマッピングを有効にした場合，表示項目に次の項目が追加されます。

［発生元ホスト名］

JP1 イベントの発行契機となった事象が発生したホストのホスト名を指定します。指定条件は，登録ホスト名と同じです。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。ただし，jcoimdef コマンドの -ignorecasehost オプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字を区別しません。発生元ホスト名には，統合監視 DB および IM 構成管理 DB が有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視 DB および IM 構成管理 DB が無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

2.22 ［表示フィルター一覧］画面

［表示フィルター一覧］画面では，表示フィルターの一覧を表示します。ここで設定した内容が［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページの［フィルター名］リストボックスに表示されます。

この画面は，［イベントコンソール］画面で［表示］－［表示フィルター一覧］を選択すると表示されます。

［表示フィルター設定］画面でフィルター条件を設定したあと，［表示フィルター一覧］画面で［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件文に変換され，設定が有効になります。なお，フィルター条件文の最大長は各 JP1 ユーザーにつき 1 メガバイトです（表示フィルターを複数設定していた場合はその合計値）。最大長を超えていた場合は，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログボックス（KAVB0246-E のメッセージ）が表示されます。この場合は，［表示フィルター設定］画面で設定した内容を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - View のリリースノートを参照して見積もってください。

［表示フィルター一覧］画面を次に示します。

図 2-36 ［表示フィルター一覧］画面

表示項目を次に示します。

［表示フィルター一覧］

表示フィルターの一覧を表示します。

設定できる表示フィルターの数は，各 JP1 ユーザーにつき最大 50 です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［上へ移動］

一覧で選択した表示フィルターを，１行上へ移動します。頻繁に使用する表示フィ

ルターを最上行に指定しておくと［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページの［フィルター名］リストボックスが操作しやすくなります。

［下へ移動］
一覧で選択した表示フィルターを，１行下へ移動します。

［追加］
新規にフィルターを追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，［表示フィルター設定］画面が表示されます。

［編集］
既存の表示フィルターを編集する場合は，編集したい表示フィルターを一覧で選択し，［編集］ボタンをクリックします。クリックすると，［表示フィルター設定］画面が表示されます。

［複製］
選択している表示フィルターを複製する場合は，［複製］ボタンをクリックします。クリックすると，選択している表示フィルターと同じ条件を持った表示フィルターが複製されます。複製された表示フィルター名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあとにできるフィルター名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー**半角数字 複製元のフィルター名**」となります。半角数字は 2 から始まり，フィルター名が複製されるたびに 2，3，4 と昇順に増えていきます。名称を変更する場合は［編集］ボタンをクリックします。

［削除］
選択している表示フィルターを削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。クリックすると，「KAVB0503-I この行を削除してよろしいですか？」のダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，表示フィルターが削除されます。

2.23 ［ユーザーフィルター設定］画面

［ユーザーフィルター設定］画面は，各ユーザーが監視できる JP1 イベントを制限するために使用します。ユーザーフィルターは，最大 128 個設定できます。

［ユーザーフィルター設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin 権限が必要です。なお，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1 資源グループと JP1 権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2) JP1 ユーザーに対する JP1 資源グループと JP1 権限レベルの割り当て」を参照してください。

この画面は，［イベントコンソール］画面で［オプション］－［ユーザーフィルター設定］を選択すると，表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。

［ユーザーフィルター詳細設定］画面でフィルター条件を設定したあと，［ユーザーフィルター設定］画面で［適用］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件文に変換され，設定が有効になります。なお，フィルター条件文の最大長は 1 メガバイトです（ユーザーフィルターを複数設定していた場合はその合計値）。最大長を超えていた場合は，［適用］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログボックス（KAVB0246-E のメッセージ）が表示されます。この場合は，［ユーザーフィルター詳細設定］画面で設定した内容を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - View のリリースノートを参照して見積もってください。

［ユーザーフィルター設定］画面を次に示します。

図 2-37 ［ユーザーフィルター設定］画面

表示項目を次に示します。

［設定一覧］

すでに設定されているユーザーフィルターの一覧を表示します。一覧には，フィルター名と対象ユーザー名が表示されます。

設定できるユーザーフィルターの数は，システム（一つの JP1/IM - Manager）につき最大 128 です（最大数設定すると，［追加］ボタンが非活性になります）。

［追加］

新規にユーザーフィルターを作成する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，［ユーザーフィルター詳細設定］画面が表示されます。

［編集］

既存のユーザーフィルターを編集する場合は，編集したいユーザーフィルターを［設定一覧］で選択し，［編集］ボタンをクリックします。クリックすると，［ユーザーフィルター詳細設定］画面が表示されます。

［削除］

既存のユーザーフィルターを削除する場合は，削除したいユーザーフィルターを［設定一覧］で選択し，［削除］ボタンをクリックします。

2.24 ［ユーザーフィルター詳細設定］画面

［ユーザーフィルター詳細設定］画面は，ユーザーフィルターの条件を指定するために使用します。この画面は，［ユーザーフィルター設定］画面で［追加］ボタンまたは［編集］ボタンをクリックすると表示されます。

なお，この画面で設定する通過条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）通過条件群がある場合，すべての JP1 イベントを表示（取得）対象とします。また，この画面で設定する除外条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）除外条件群がある場合，すべての JP1 イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，設定した条件群それぞれに対し，必ず一つ以上の条件を設定してください。

［ユーザーフィルター詳細設定］画面を次に示します。

図 2-38 ［ユーザーフィルター詳細設定］画面

参考

BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX 連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「9.5.8　フィルターの条件定義画面」を参照してください。

表示項目を次に示します。

［フィルター名］

ユーザーフィルターの名称を指定します。設定した条件を識別するために，任意の名称を付けます。

ここで指定した名称は，［ユーザーフィルター設定］画面の［設定一覧］に表示されます。

［対象ユーザー名］

ユーザーフィルターによる制限の対象となるユーザー名を指定します。複数のユーザーを指定する場合は，ユーザー名をコンマで区切って指定します。

［一覧表示］／［一覧非表示］

条件群一覧の表示・非表示を切り替えます。すでに条件群一覧が表示されている場合，ボタンの名称は［一覧非表示］になります。

［通過条件群一覧］

通過条件群の一覧が表示されます。［通過条件群一覧］の条件群を選択すると，通過条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。

設定できる条件群の数は，最大 30 です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［除外条件群一覧］

除外条件群の一覧が表示されます。［除外条件群一覧］の条件群を選択すると，除外条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるようになります。

設定できる条件群の数は，最大 30 です（最大数設定すると，［追加］ボタン，［複製］ボタンが非活性になります）。

［追加］

新規に条件群を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，通過条件群の場合，通過条件群が「条件群 1」,「条件群 2」... という名称で追加されます。除外条件群の場合，除外条件群が「除外条件群 1」,「除外条件群 2」... という名称で追加されます。また，条件群を追加すると，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［複製］

選択している条件群を複製する場合は，［複製］ボタンをクリックします。クリックすると，選択している条件群と同じ条件を持った条件群が複製されます。複製され

た条件群名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあとにできる条件群名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー**半角数字 複製元の条件群名**」となります。半角数字は 2 から始まり，条件群名が複製されるたびに 2，3，4 と昇順に増えていきます。また，フォーカスが［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。

［削除］

選択している条件群を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。クリックすると，「KAVB0257-I この条件群を削除してよろしいですか？」のダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，条件群が削除されます。

［条件群名］

条件群の名称を指定します。

既存の条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。通過条件群と除外条件群は，同じ名称を設定できません。

既存の条件群と同じ名称を指定した場合は，「KAVB0256-E 指定した条件群名はすでに設定されています」のダイアログボックスが表示されます。

［クリア］

条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。

［選択イベント条件入力］

［イベントコンソール］画面で選択している JP1 イベントの属性値を条件一覧に入力します。［選択イベント条件入力］ボタンをクリックしたときの動作は次のようになります。

- イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合
  制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は，［から始まる］が選択されます。
- イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合
  イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合は［と一致する］が選択されます。

なお，選択している JP1 イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピングされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「5.1.3　JP1 イベントの固有の拡張属性を表示する（イベント情報のマッピング）」を参照してください。

［登録ホスト名］

JP1 イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。

複数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のホスト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。ただし，jcoimdef コマンドの

-ignorecasehost オプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字を区別しません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。
登録ホスト名には，統合監視 DB および IM 構成管理 DB が有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視 DB および IM 構成管理 DB が無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

［重大度］
イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

［オブジェクトタイプ］
JP1 イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［オブジェクト名］
JP1 イベントのオブジェクト名を指定します。
複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名タイプ］
JP1 イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名］
JP1 イベントの登録名を指定します。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［事象種別］
JP1 イベントの事象種別を指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［ユーザー名］
JP1 イベントのユーザー名を指定します。
複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 人のユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［メッセージ］
JP1 イベントのメッセージテキストを指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択できますが，［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表現で指定する場合は，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するようにしてください。

［プロダクト名］
JP1 イベントを発行したプログラムの名称を指定します。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［イベント ID］
JP1 イベントの ID を指定します。
複数のイベント ID を指定したい場合は，コンマで区切って指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。

［対処状況］

JP1 イベントの対処状況を指定します。［対処済］を指定した場合，対処状況を対処済みにしたイベントがフィルターの対象となります。［未対処］を指定した場合，対処状況を未対処にしたイベントがフィルターの対象となります。

［アクション］

自動アクションが定義されている JP1 イベントの場合に，自動アクションが実行されたかどうかを条件とします。

JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合は，次のように，［アクション］の選択項目が追加された状態で表示されます。



JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合は，アクションの種別をフィルター条件に指定できます。

JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。

JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「8.3.1　JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

発生元ホストのマッピングを有効にした場合，表示項目に次の項目が追加されます。

［発生元ホスト名］

JP1 イベントの発行契機となった事象が発生したホストのホスト名を指定します。指定条件は，登録ホスト名と同じです。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。ただし，`jcoimdef` コマンドの `-ignorecasehost` オプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，文字列の英大文字・小文字を区別しません。発生元ホスト名には，統合監視 DB および IM 構成管理 DB が有効な場合，パス表記で業務グループ名を指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視 DB および IM 構成管理 DB が無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。

2.25 ［アクション設定］画面

［アクション設定］画面は，自動アクションの設定一覧を表示します。

［アクション設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin 権限が必要です。なお，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1 資源グループと JP1 権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2)　JP1 ユーザーに対する JP1 資源グループと JP1 権限レベルの割り当て」を参照してください。

自動アクションを設定するには，この画面から［アクション詳細設定］画面を呼び出します。

［アクション設定］画面は，自動アクション定義ファイルのバージョンが 09-00 の場合に表示されます。

自動アクション定義ファイルがバージョン 8 以前の場合は，［アクション設定］画面（互換用）が表示されます。［アクション設定］画面（互換用）の詳細については，「［アクション設定］画面（互換用）」を参照してください。

次の場合，［アクション設定］画面および［アクション設定］画面（互換用）は表示されません。

- 自動アクション定義ファイルの記述内容に誤りがある。
- 自動アクション定義ファイルの自動アクション定義パラメーターのサイズが最大長を超過している。
- JP1/IM - Rule Operation 連携機能が無効になっている状態で，自動アクション定義ファイルに JP1/IM - Rule Operation へのルール起動要求を定義している。

自動アクション定義ファイルの記述内容によって［アクション設定］画面が表示されない場合，テキストエディターで自動アクション定義ファイルを編集してください。「自動アクション定義パラメーター」の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［アクション設定］画面は，［イベントコンソール］画面で［オプション］－［自動アクション設定］を選択すると表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。［アクション設定］画面を次に示します。

図 2-39 ［アクション設定］画面



JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合は，次のように，［アクション設定］画面の設定一覧に［種別］が追加された状態で表示されます。

図 2-40 ［アクション設定］画面（JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合）



JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。

JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「8.3.1　JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

表示項目を次に示します。

［状態監視］
アクションの状態の監視するかどうかを設定します。
- ［する］：アクションの状態を監視します。
- ［しない］：アクションの状態を監視しません。

デフォルトは［しない］です。
アクションの状態を監視する場合，アクションが異常状態（「実行不可」，「実行失敗」）になったときに，異常状態を通知するために，JP1 イベントが発行または通知コマンドが実行されます。なお，通知方法は，自動アクション通知定義ファイル（actnotice.conf）であらかじめ設定しておく必要があります。自動アクション通知定義ファイル（actnotice.conf）については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション通知定義ファイル（actnotice.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。
アクションの状態は，［アクション結果］画面，［アクション結果一覧］画面，［アクション結果詳細］画面で確認できます。また，アクションが異常状態であるかどうかを，［イベントコンソール］画面で確認できます。
アクションの状態監視は，設定後に監視条件に一致したアクションに対して有効になります。それ以前のアクションに対しては，変更前の設定に従います。

［設定一覧］
設定されている自動アクション定義の一覧を表示します。上に表示されている自動アクション定義ほど，優先順位が高くなります。優先順位については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「5.3.2　実行条件の優先度」を参照してください。
自動アクションは，1,000 件まで登録できます。AND 条件の自動アクション定義は，一つ上に設定されている自動アクション定義に対する AND 条件になります。AND 条件については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「5.3.3　パラメーターグループと AND 条件」を参照してください。

［上へ移動］
一覧で選択した自動アクション定義を，１行上へ移動します。自動アクション定義の優先順位を変更するために使用します。

［下へ移動］
一覧で選択した自動アクション定義を，１行下へ移動します。自動アクション定義の優先順位を変更するために使用します。

［追加］

新規に自動アクション定義を作成する場合に，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，［アクション詳細設定］画面が表示されます。

なお，自動アクションが 1,000 件以上定義されている場合は，このボタンは非活性です。

［編集］

既存の自動アクション定義を編集する場合に，編集したい自動アクション定義を［設定一覧］で選択し，［編集］ボタンをクリックします。

［削除］

既存の自動アクション定義を削除する場合に，削除したい自動アクション定義を［設定一覧］で選択し，［削除］ボタンをクリックします。

［適用］

設定内容を反映します。ただし，［適用］ボタンをクリックすると，すべての抑止の設定が初期化されます。

［アクション設定］画面（互換用）

バージョン 8 以前のアクション定義ファイルを使用している場合，［設定一覧］の［アクション名］の列は，表示されません。バージョン 8 以前のアクション定義ファイルは，［アクション設定］画面（互換用）を使用して設定します。

［アクション設定］画面（互換用）を次に示します。



2.26 ［アクション詳細設定］画面

［アクション詳細設定］画面は，自動アクションの実行条件および実行内容を設定するために使用します。この画面は，［アクション設定］画面で［追加］ボタンまたは［編集］ボタンをクリックすると表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。

なお，［アクション詳細設定］画面で設定した内容は，［アクション設定］画面で［適用］ボタンをクリックすることによって有効になります（自動アクション定義ファイルの「自動アクション定義パラメーター」に変換されます）。その際に，作成された「自動アクション定義パラメーター」の長さが最大値を超えていた場合は，エラーダイアログボックス（KAVB5060-W，KAVB5068-W，または KAVB5069-W のメッセージ）が表示されます。この場合は，［アクション詳細設定］画面で設定した内容を見直してください。

一つの「自動アクション定義パラメーター」で設定できる最大値は，接続先ホストの JP1/IM のバージョンに依存します。

- JP1/IM - Manager（08-00 以降）：5,706 バイト
- JP1/IM - Central Console（07-11 ～ 07-51）：1,040 バイト
- JP1/IM - Central Console（07-10 以前）：1,023 バイト

「自動アクション定義パラメーター」の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［アクション詳細設定］画面は，アクション定義ファイルのバージョンによって異なります。

アクション定義ファイルのバージョンが 09-00 の場合は，「2.26.1 ［アクション詳細設定］画面」を参照してください。アクション定義ファイルがバージョン 8 以前の場合は，「2.26.2 ［アクション詳細設定］画面（互換用）」を参照してください。

2.26.1 ［アクション詳細設定］画面

［アクション詳細設定］画面には，［アクション条件］ページと［実行監視］ページの 2 種類があります。

(1) ［アクション条件］ページ

［アクション条件］ページを選択した場合の画面を次に示します。

図 2-41 ［アクション詳細設定］画面（アクション条件）



また，JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合は，次のように，［アクション詳細設定］画面の実行内容に［種別］が追加された状態で表示されます。

図 2-42 ［アクション詳細設定］画面（JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合）



表示項目を次に示します。

［パラメーターグループ］

パラメーターグループを指定します。0 ～ 9 の 1 けたの数字か「&」を指定します。「&」は AND 条件を表します。

［アクション名］

アクション名を指定します。1 ～ 50 バイトの文字列で指定します。指定できる文字は，制御文字（0x00 ～ 0x1F，0x7F ～ 0x9F）以外の文字列です。［アクション設定］画面の［追加］ボタンを選択して［アクション詳細設定］画面を表示した場合は，「アクション n」が表示されています。n はすでに定義されているアクション名と重複しないように，1 ～ 1000 のうち最小の数値（半角）が設定されます。

アクション名は省略できません。ただし，［パラメーターグループ］で「&」を指定した場合は，指定できません。

［コメント］

自動アクション定義に対するコメントを 1,040 バイト以内の文字列で指定します。

コメントは省略できます。

［アクション条件ページ］の表示項目を次に示します。

［イベント ID］

自動アクションの実行条件とするイベント ID を指定します。
［指定］を選択して，テキストボックスに ID を入力します。イベント ID の基本部と拡張部は，8 バイト以内の 16 進数で指定します。指定できる範囲は，0 ～ 7FFFFFFF です。基本部と拡張部の間は「:」で区切ります。拡張部は省略できます。
すべてのイベントを対象にしたい場合は，［すべて］を選択します。

［選択イベント条件入力］
イベント一覧で選択している JP1 イベントの属性値を使用してイベント条件を自動的に入力するボタンです。［アクション詳細設定］画面の起動時に表示しているイベント一覧から，JP1 イベントを 1 件だけ選択している場合に選択できます。［選択イベント条件入力］ボタンを選択する前に指定していたイベント条件は削除します。
イベント一覧で選択していた JP1 イベントがスクロールアウトしてしまった場合は何も生成しません。

［イベント条件一覧］
イベント条件を一覧表示します。
［属性名］欄にイベント条件の属性名を表示します。固有の拡張属性を条件に指定した場合，E.SEVERITY のように「E.」を付けて表示します。
［属性値］欄に属性値を表示します。複数指定した場合，「,」（半角コンマ）で区切ります。
［条件］欄にイベント条件の比較（「と一致する」，「と一致しない」，「を含む」，「を含まない」，「から始まる」，「正規表現」のどれか）を表示します。

［追加］
新規にイベント条件を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，設定していないイベント条件がイベント条件の一覧の最後尾に追加されます。最大 256 件のイベント条件を追加できます。

［削除］
選択しているイベント条件を削除する場合は，［削除］ボタンをクリックします。

［上へ移動］
一覧で選択したイベント条件を，1 行上へ移動します。最上位に設定したイベント条件から判定するため，優先したいイベント条件の一覧の順に並び替える必要があります。

［下へ移動］
一覧で選択したイベント条件を，1 行下へ移動します。最上位に設定したイベント条件から判定するため，優先したいイベント条件の一覧の順に並び替える必要があります。

イベント条件の編集領域
イベント条件を編集する領域です。選択する属性によって表示される領域が異なります。表示される領域の説明を次に示します。

［イベント ID］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

- イベント ID

8 桁以内の 16 進数，または 4,096 バイト以内の文字列で指定します。制御文字は，指定できません。
［正規表現］を指定している場合，文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
16 進数で指定した場合，指定できる範囲は，0 ～ 7FFFFFFF です。
文字列で指定する場合，「,」または「¥」を指定するときは，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ 1 バイトです。
複数のイベント ID を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って 100 個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数のイベント ID を指定できません。
右側のリストボックスでは，指定したイベント ID に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［正規表現］のどれかを選択します。

［数値］編集



この領域が表示される属性は，次のとおりです。

- 登録要因
- 発行元プロセス ID
- 発行元ユーザー ID
- 発行元グループ ID

4,096 バイト以内の 10 進数の整数で指定します。指定できる範囲は，
-2,147,483,648 ～ 2,147,483,648 です。
複数の数値を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って 100 個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の数値を指定できませ

ん。
［正規表現］を指定している場合，文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［正規表現］のどれかを選択します。
「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ 1 バイトです。
［と一致する］［と一致しない］を選択した場合，0 ～ 9 の整数および半角ハイフン（-）しか指定できません。

［日時］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

- 登録時刻
- 到着時刻

4,096 バイト以内の YYYYMMDDhhmmss 形式で指定します。
複数の日時は，指定できません。
「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ 1 バイトです。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した日時に対する条件として，［正規表現］だけを選択できます。

［文字列］編集



この領域が表示される属性は，次のとおりです。

- 発行元ユーザー名
- 発行元グループ名
- 発行元 IP アドレス
- 登録ホスト名
- メッセージ

- プロダクト名
- オブジェクト名
- 登録名
- オブジェクト ID
- 事象種別
- ユーザー名
- 終了コード
- 発生元ホスト名

登録ホスト名および発生元ホスト名には，統合監視 DB および IM 構成管理 DB が有効な場合，パス表記で業務グループを指定することもできます。条件として，［と一致する］［と一致しない］のどちらかを選択します。統合監視 DB および IM 構成管理 DB が無効な場合，および［と一致する］［と一致しない］以外を選択した場合，パス表記で業務グループ名を指定しても，ホスト名として扱われます。
また，発生元ホスト名は，発生元ホストのマッピングが有効な場合に指定できます。発生元ホストのマッピングが無効な場合は，［固有の拡張属性］編集で属性名に JP1_SOURCEHOST を指定することで発生元ホスト名の条件を指定できます。
4,096 バイト以内の文字列で指定します。
複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って 100 個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。
「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ 1 バイトです。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。
jcoimdef コマンドの -ignorecasehost オプションの指定を「ON」にしている場合に，右側のリストボックスで［正規表現］以外を選択すると，次の属性で文字列の英大文字・小文字を区別しません。
- 登録ホスト名
- 発生元ホスト名

文字列にタブ，改行コード，半角コンマを指定したい場合，次のように指定してください。

項番	指定したい値	指定方法
1	タブ（0x09）	¥t
2	改行コード LF（0x0a）	¥r
3	改行コード CR（0x0d）	¥n

項番	指定したい値		指定方法
4	半角コンマ（0x2c）	区切り文字として使用する場合	,
		通常の文字列として使用する場合にリストボックスで［正規表現］を指定しているとき	,
		通常の文字列として使用する場合にリストボックスで［正規表現］以外を指定しているとき	¥,

タブ，改行コードを［アクション詳細設定］画面から指定する方法は，自動アクション定義ファイル（actdef.conf）に記述する場合と異なります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［文字列（入力候補あり）］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

- オブジェクトタイプ
- 登録名タイプ

4,096 バイト以内の文字列で指定します。
複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って 100 個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。
「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ 1 バイトです。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。
文字列にタブ，改行コード，半角コンマを指定したい場合，次のように指定してください。

項番	指定したい値		指定方法
1	タブ（0x09）		¥t
2	改行コード LF（0x0a）		¥r
3	改行コード CR（0x0d）		¥n
4	半角コンマ（0x2c）	区切り文字として使用する場合	,
		通常の文字列として使用する場合にリストボックスで［正規表現］を指定しているとき	,
		通常の文字列として使用する場合にリストボックスで［正規表現］以外を指定しているとき	¥,

タブ，改行コードを［アクション詳細設定］画面から指定する方法は，自動アクション定義ファイル（actdef.conf）に記述する場合と異なります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）」（2. 定義ファイル）を参照してください。

［通算秒］編集



この領域が表示される属性は，次のとおりです。

- 開始時刻
- 終了時刻

4,096 バイト以内の数値で指定します。
複数の数値は，指定できません。
「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ 1 バイトです。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した通算秒に対する条件として，［正規表現］だけを選択できます。

［重大度］編集



この領域が表示される属性は，次のとおりです。

- 重大度

重大度の条件を選択して指定したい場合は，［直接指定］ボタンをチェックし，緊急，警告，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。
重大度の条件を正規表現で指定したい場合は，［正規表現指定］ボタンをチェックし，条件を指定します。条件には，4,096 バイト以内の文字列が指定できます。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ 1 バイトです。

［固有の拡張属性］編集



この領域が表示される属性は，次のとおりです。

- 固有の拡張属性

［属性名］テキストボックスでは，32 バイトまでの，半角英大文字，半角数字，および半角のアンダーバー（_）で指定します。先頭の文字は，英大文字にします。
［条件］テキストボックスでは，4,096 バイトまでの文字列で指定します。
複数の文字列を指定する場合は，「,」（半角コンマ）で区切って 100 個まで指定できます。ただし，［正規表現］を選択している場合は複数の文字列を指定できません。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ 1 バイトです。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［から始まる］［と一致する］［と一致しない］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［互換用］編集

この領域が表示される属性は，次のとおりです。

- イベント詳細情報
- イベント基本情報

4,096 バイト以内の文字列で指定します。
「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。「¥,」および「¥¥」は，それぞれ 1 バイトです。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［正規表現］だけを選択できます。

［種別］

実行するアクションの種別を指定します。この項目は，JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合にだけ表示されます。

- ［コマンド］：コマンドを実行する場合に選択します。
- ［ルール］：JP1/IM - Rule Operation へのルール起動要求の通知条件設定をする場合に選択します。［ルール］を選択した場合，［アクション］には固定で「<RULE>」が指定されます。［実行ユーザー名］，［実行ホスト名］，および［環境変数ファイル］は非活性になり，編集できません。

JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。

JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「8.3.1　JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

［実行ユーザー名］

アクションを実行する JP1 ユーザー名を 31 バイト以内で指定します。空白を含む名称は指定できません。
また，受信した JP1 イベントの属性情報を，変数を使って指定することもできます。例えば，イベントを発行したユーザーの名前でアクションを実行したい場合は，「$EVUSR」と指定します。指定できる変数の詳細については，「［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数」を参照してください。

［実行ホスト名］

アクションを実行するホスト名を 255 バイト以内で指定します。空白を含む名称は指定できません。実行ホスト名にはシステム構成の定義で管理対象ホストに設定し

たホスト名を指定します。
ホスト名には，ホストグループ名も指定できます。ホストグループ定義ファイル中に定義したホストグループ名を指定してください。
また，実行ホスト名には，パス表記で業務グループ名および監視グループ名を 2,048 バイト以内で指定することもできます。ただし，JP1/IM にログインした場合に統合監視 DB および IM 構成管理 DB が無効のときは，パス表記でも，ホスト名またはホストグループ名と見なします。
受信した JP1 イベントの属性情報を，変数を使って指定できます。例えば，イベント発行元のホストでアクションを実行したい場合は，「$EVHOST」と指定します。指定できる変数の詳細については，「［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数」を参照してください。

［アクション］
アクションとして実行するコマンドを指定します。受信した JP1 イベントの属性情報などをコマンドのパラメーターとして渡すことができます。
指定できる変数の詳細については，「［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数」を参照してください。
なお，「¥」で終わるアクションは指定できません。
指定できるコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「5.　自動アクションによるコマンド実行」を参照してください。
また，アクションとして実行できるコマンドの長さは，4,096 バイトまでです。アクション定義で使用できる変数（$EVMSG など）の変換後の情報を含めたコマンドの長さが 4,096 バイトを超えた場合，コマンドは実行されません。アクションの状態は「実行不可」になります。［アクション結果詳細］画面の［メッセージ］欄には，「KAVB4421-W コマンドラインが長過ぎるためアクションが実行できませんでした」が表示されます。
アクション中に，文字として認識できないコード（ASCII コードおよび環境設定で指定した日本語文字コードの文字集合に含まれない部分）が含まれた場合，実行先ホストのシェルなどの仕様で実行されない，または実行されても結果が不正になることがあります。この場合，アクションは実行失敗にならず，終了状態になります。
変数を指定している場合には，アクションの実行時に変数を置き換えるので，不正なコードが含まれるおそれがあります。変数に置き換えられる値については，JP1 イベントを発行する製品のマニュアルなどを事前に確認してください。

注意事項

アクションとして実行できるコマンドの長さは，JP1/IM，JP1/Base を運用しているシステムによって変わります。
自動アクションの実行経路上のホスト（実行元マネージャー，実行先ホスト含む）にバージョン 6，バージョン 7 の JP1/IM，JP1/Base がある場合には，コマンドの長さは，最大 1,024 バイトに抑える必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「11.4(2)　注意事項」を参照してください。

［環境変数ファイル］

コマンド実行先ホストに保存されている環境変数ファイルの名称を 255 バイト以内で，フルパスで指定します。

また，受信した JP1 イベントの属性情報を，変数を使って指定できます。指定できる変数の詳細については，「［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数」を参照してください。

［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数

［アクション詳細設定］画面の［実行内容］の設定項目（［実行ユーザー名］，［実行ホスト名］，［アクション］および［環境変数ファイル］）には，変数を使って，JP1 イベントに含まれる情報を指定できます。アクション実行時に，変数が JP1 イベント中の情報に変換されて実行されます。

変数を各設定項目に記述する場合は，「$EVID」のような形式で指定します。

使用できる変数を次に示します。

表 2-13 ［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数

情報の種類	変数名	内容
JP1 イベント基本属性に含まれる情報	EVBASE	イベント基本情報全体
	EVID	イベント ID（基本コード：拡張コード）
	EVDATE	イベント発生日（yyyy/mm/dd）
	EVTIME	イベント発生時刻（hh:mm:ss）
	EVPID	イベント発行元プロセス ID
	EVUSRID	イベント発行元プロセスのユーザー ID
	EVGRPID	イベント発行元プロセスのグループ ID
	EVUSR	イベント発行元ユーザー名
	EVGRP	イベント発行元グループ名
	EVHOST	イベント発行元ホスト名
	EVIPADDR	イベント発行元 IP アドレス
	EVSEQNO	イベント DB 内通し番号
	EVARVDATE	イベント到着日（yyyy/mm/dd）
	EVARVTIME	イベント到着時刻（hh:mm:ss）
	EVSRCNO	イベント発生元のイベント DB 内通し番号
	EVMSG	メッセージテキスト全体
	EVDETAIL	イベント詳細情報全体

情報の種類	変数名	内容
JP1 イベント拡張属性に含まれる情報	EVSEV	イベント拡張情報重大度（Emergency，Alert，Critical，Error，Warning，Notice，Information，Debug）
	EV" 拡張属性名 "	任意の拡張属性
その他	ACTHOST	アクション実行要求元マネージャー名
	EVENV1 ～ EVENV9	アクションの実行条件の指定で，正規表現中に "( )" を指定して切り出したデータ（マネージャーで拡張正規表現を使用している場合だけ使用できる）

変数の値を取得できなかった場合は，空白になります。ただし，任意の拡張属性 (EV" 拡張属性名 ") および切り出したデータ (EVENV1 ～ EVENV9) については変数名として処理されます。また，JP1 イベントの種類によっては，変数自体のないものや，各属性に含まれる情報に文字として認識できないコード（ASCII コードおよび環境設定で指定した日本語文字コードの文字集合に含まれない部分）が含まれていることで，アクションが実行できない，または実行されても結果が不正になる場合があります。JP1 イベント発行元製品のマニュアルなどを事前に参照し，設定してください。

変数の記述での注意点

- 変数の直後に文字を記述する場合，変数の直後に英数字および「_」を指定すると正しく変換されません。このような場合は，変数を {} で囲んでください。次に指定例を示します。なお，次の例では，イベント ID（$EVID）は 100:0，拡張属性 EX（$EV"EX"）は ABC が設定されていると仮定します。

  （指定例）

  アクション定義 → 変換後の情報
  「$EVID abc」 →「100:0 abc」
  「$EVIDabc」 →「$EVIDabc」(Windowsの場合)，なし(UNIXの場合)
  「${EVID}abc」 →「100:0abc」
  「$EVID_abc」 →「$EVID_abc」(Windowsの場合)，なし(UNIXの場合)
  「${EVID}_abc」→「100:0_abc」
  「$EV"EX" abc」→「ABC abc」
  「$EV"EX"abc」 →「ABCabc」

- 変換元の文字情報に，次に示す制御文字が含まれていた場合，その制御文字は半角スペース（0x20）に変換されて処理されます。

  半角スペースに変換される制御文字：0x01 ～ 0x1F（タブ（0x09）を除く），0x7F

  例えば，$EVMSG の指定により取得したメッセージの中に改行コード（0x0A）が含まれていた場合，改行コード（0x0A）は半角スペース（0x20）に変換されて処理されます。

  （例）アクション（echo $EVMSG）を設定し，イベントのメッセージとして改行コードを含む文字列 " 1 行目 0x0A 2 行目 " を受信した場合には，アクションとして実行されるコマンドは "echo 1 行目△ 2 行目 " となります（△は半角スペースを表す）。
- UNIX の場合，最終的な展開はシェルの解釈に依存します。展開後のデータに「*」

など，シェルで特別な意味を持つ文字がある場合，その内容に置き換えられます。置き換えが行われないようにするには，変数全体を「"」で囲み，「"$EVMSG"」のように記述してください。

- 変数で指定された JP1 イベントの情報に「"」や「'」など，コマンドで特別な意味を持つ文字がある場合，コマンドが正しく解釈されないときがあります。イベント引継ぎ情報変換設定ファイルで文字変換することをお勧めします。イベント引継ぎ情報変換設定ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベント引き継ぎ情報変換設定ファイル（event_info_replace.conf）」（2. 定義ファイル）を参照してください。

(2) ［実行監視］ページ

［実行監視］ページを選択した場合の画面を次に示します。

図 2-43 ［アクション詳細設定］画面（実行監視）



［抑止］

自動アクションを抑止するかどうかを設定します。

- ［する］：自動アクションを抑止します。
  ［する］を選択した場合，［抑止時間］に何秒単位で自動アクションを抑止するかを指定します。指定できる値は 1 ～ 3,600 秒，デフォルトは 300 秒です。
- ［しない］：自動アクションを抑止しません。

［しない］を選択した場合，［抑止時間］が非活性になります。

デフォルトは［しない］です。
次の条件に一致する場合は，この項目は非活性になります。
- ［パラメーターグループ］に「&」を指定した場合
- ［アクション名］が未入力の場合

［遅延監視］

自動アクションの遅延監視をするかどうかを設定します。
- ［する］：アクションの実行遅延を監視します。
  ［する］を選択した場合，［監視時間］に秒数を指定します。指定した時間内にアクションが完了しない場合，遅延と判定されます。指定できる値は 1 ～ 86,400 秒，デフォルトは 600 秒です。
- ［しない］：アクションの実行遅延を監視しません。

デフォルトは［しない］です。
自動アクションの遅延監視をする場合，アクションの遅延が発生したときに，遅延を通知するために，JP1 イベントが発行または通知コマンドが実行されます。なお，通知方法は，自動アクション通知定義ファイル（actnotice.conf）であらかじめ設定しておく必要があります。
アクションの遅延状況は，［アクション結果］画面，［アクション結果一覧］画面，［アクション結果詳細］画面で確認できます。また，アクションが遅延しているかどうかどうかを，［イベントコンソール］画面で確認できます。
自動アクションの遅延監視をする場合には，適切な遅延監視時間を設定してください。

2.26.2 ［アクション詳細設定］画面（互換用）

自動アクション定義ファイルのバージョンが 08-50 以前の自動アクションを設定するには，［アクション詳細設定］画面（互換用）を使用します。この画面は，［アクション設定］画面（互換用）で［追加］または［編集］をクリックすると表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。この画面では，業務グループ名を使用できません。業務グループ名を指定した場合，ホスト名として扱われます。［アクション詳細設定］（互換用）画面を次に示します。

図 2-44 ［アクション詳細設定］画面

また，JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合は，次のように，［アクション詳細設定］画面の実行内容に［種別］が追加された状態で表示されます。

図 2-45 ［アクション詳細設定］画面（互換用）（JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合）



表示項目を次に示します。

［パラメーターグループ］

パラメーターグループを指定します。0 ～ 9 の 1 けたの数字か「&」を指定します。「&」は AND 条件を表します。

［イベント ID］

自動アクションの実行条件とするイベント ID を指定します。

［指定］を選択して，テキストボックスに ID を入力します。イベント ID の基本部と拡張部を 8 バイト以内の 16 進数で指定し，基本部と拡張部の間は「:」で区切ります。拡張部は省略できます。

すべてのイベントを対象にしたい場合は，［すべて］を選択します。

［メッセージ］

自動アクションの実行条件とするメッセージテキストを正規表現で指定します。このとき，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するようにしてください。正規表現で「/」を表す場合は，「¥/」と記述してください。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。

正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 G　正規表現」を参照してください。

［イベント基本情報］

自動アクションの実行条件として，JP1 イベントの基本属性の情報を正規表現で指定します。正規表現で「/」を表す場合は，「¥/」と記述してください。正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 G　正規表現」を参照してください。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
イベント基本情報は，JP1 イベント基本属性の情報を次のように並べた形式で渡されます。この形式に合わせて，アクションを実行する条件を指定してください。

イベントID△イベント発行元ユーザー名△イベント発行元ユーザーID△
イベント発行元グループ名△イベント発行元グループID△
イベント発行元イベントサーバ名△イベント発行元プロセスID△
イベント登録年月日△イベント登録時刻△イベント発行元ホストIPアドレス

これらの JP1 イベントの基本属性に含まれる情報については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「3. JP1 イベント」を参照してください。

［イベント詳細情報］

自動アクションの実行条件として，JP1 イベント基本属性の詳細属性の情報を正規表現で指定します。正規表現で「/」を表す場合は，「¥/」と記述してください。正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 G　正規表現」を参照してください。
文字列は，英大文字・英小文字を区別します。
JP1 イベント基本属性の詳細属性の情報は，JP1 イベントの付加的な情報で，内容や形式は JP1 イベントによって異なります。なお，JP1 イベントの詳細属性の情報がバイナリー形式の場合は，情報がない（NULL）として扱われます。
JP1 イベント基本属性の詳細属性は，主にバージョン 5 以前の JP1 シリーズ製品で JP1/SES 形式と互換のイベントを発行する製品が，詳細情報を記録する場合などに使われます。バージョン 6 以降の JP1 シリーズ製品の多くは，JP1 イベント拡張属性を使って詳細な情報を記録します。

［イベント拡張情報］

自動アクションの実行条件として JP1 イベントの拡張情報を指定する場合には，［有効］チェックボックスをチェックし，［設定］ボタンをクリックします。
［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面が表示されます。

［種別］

実行するアクションの種別を指定します。この項目は，JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合にだけ表示されます。

- ［コマンド］：コマンドを実行する場合に選択します。このとき，［アクション］に

「<RULE>」は指定できません。

- ［ルール］：JP1/IM - Rule Operation へのルール起動要求の通知条件設定をする場合に選択します。［ルール］を選択した場合，［アクション］には固定で「<RULE>」が指定されます。［実行ユーザー名］，［実行ホスト名］，および［環境変数ファイル］は非活性になり，編集できません。

JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。

JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「8.3.1　JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

［実行ユーザー名］

アクションを実行する JP1 ユーザー名を 31 バイト以内で指定します。空白を含む名称は指定できません。

また，受信した JP1 イベントの属性情報を，変数を使って指定することもできます。例えば，イベントを発行したユーザーの名前でアクションを実行したい場合は，「$EVUSR」と指定します。指定できる変数の詳細については，「［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数」を参照してください。

［実行ホスト名］

アクションを実行するホスト名を 255 バイト以内で指定します。空白を含む名称は指定できません。実行ホスト名にはシステム構成の定義で管理対象ホストに設定したホスト名を指定します。

ホスト名には，ホストグループ名も指定できます。ホストグループ定義ファイル中に定義したホストグループ名を指定してください。

また，受信した JP1 イベントの属性情報を，変数を使って指定できます。例えば，イベント発行元のホストでアクションを実行したい場合は，「$EVHOST」と指定します。指定できる変数の詳細については，「［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数」を参照してください。

［アクション］

アクションとして実行するコマンドを指定します。受信した JP1 イベントの属性情報などをコマンドのパラメーターとして渡すことができます。

指定できる変数の詳細については，「［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数」を参照してください。

なお，「¥」で終わるアクションは指定できません。

指定できるコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「5.　自動アクションによるコマンド実行」を参照してください。

また，アクションとして実行できるコマンドの長さは，4,096 バイトまでです。アクション定義で使用できる変数（$EVMSG など）の変換後の情報を含めたコマンドの長さが 4,096 バイトを超えた場合，コマンドは実行されません。アクションの状態は「実行不可」になります。［アクション結果詳細］画面の［メッセージ］欄には，

「KAVB4421-W コマンドラインが長過ぎるためアクションが実行できませんでした」が表示されます。
アクション中に，文字として認識できないコード（ASCII コードおよび環境設定で指定した日本語文字コードの文字集合に含まれない部分）が含まれた場合，実行先ホストのシェルなどの仕様で実行されない，または実行されても結果が不正になることがあります。この場合，アクションは実行失敗にならず，終了状態になります。
変数を指定している場合には，アクションの実行時に変数を置き換えるので，不正なコードが含まれるおそれがあります。変数に置き換えられる値については，JP1 イベントを発行する製品のマニュアルなどを事前に確認してください。

注意事項

アクションとして実行できるコマンドの長さは，JP1/IM，JP1/Base を運用しているシステムによって変わります。
自動アクションの実行経路上のホスト（実行元マネージャー，実行先ホスト含む）にバージョン 6，バージョン 7 の JP1/IM，JP1/Base がある場合には，コマンドの長さは，最大 1,024 バイトに抑える必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「11.4(2)　注意事項」を参照してください。

［環境変数ファイル］

コマンド実行先ホストに保存されている環境変数ファイルの名称を 255 バイト以内で，フルパスで指定します。
また，受信した JP1 イベントの属性情報を，変数を使って指定できます。指定できる変数の詳細については，「［アクション詳細設定］画面の［実行内容］で使用できる変数」を参照してください。

［抑止］

自動アクションを抑止するかどうかを設定します。

- ［する］：自動アクションを抑止します。
  ［する］を選択した場合，［抑止時間］に何秒単位で自動アクションを抑止するかを指定します。指定できる値は 1 ～ 3,600 秒，デフォルトは 300 秒です。
- ［しない］：自動アクションを抑止しません。
  ［しない］を選択した場合，［抑止時間］が非活性になります。

デフォルトは［しない］です。
次の条件に一致する場合は，この項目は非活性になります。

- ［パラメーターグループ］に「&」を指定した場合
- ［アクション］が未入力の場合

［遅延監視］

自動アクションの遅延監視をするかどうかを設定します。

- ［する］：アクションの実行遅延を監視します。
  ［する］を選択した場合，［監視時間］に秒数を指定します。指定した時間内にアクションが完了しない場合，遅延と判定されます。指定できる値は 1 ～ 86,400 秒，デフォルトは 600 秒です。

- ［しない］：アクションの実行遅延を監視しません。

デフォルトは［しない］です。
自動アクションの遅延監視をする場合，アクションの遅延が発生したときに，遅延を通知するために，JP1 イベントが発行または通知コマンドが実行されます。なお，通知方法は，自動アクション通知定義ファイル（actnotice.conf）であらかじめ設定しておく必要があります。
アクションの遅延状況は，［アクション結果］画面，［アクション結果一覧］画面，［アクション結果詳細］画面で確認できます。また，アクションが遅延しているかどうかどうかを，［イベントコンソール］画面で確認できます。

注意事項

自動アクションの遅延監視をする場合には，適切な遅延監視時間を設定してください。

［コメント］

自動アクション定義に対するコメントを入力します。

2.27 ［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面（互換用）

［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面は，自動アクションの実行条件にイベント拡張情報を指定する場合に使用します。この画面は，［アクション詳細設定］画面（互換用）で［設定］ボタンをクリックすると表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。この画面では，業務グループ名を使用できません。業務グループ名を指定した場合，ホスト名として扱われます。［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面（互換用）を次に示します。

図 2-46 ［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面

表示項目を次に示します。

［重大度］

JP1 イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

［拡張属性］

JP1 イベントの重大度以外の拡張属性を指定します。この項目で指定した拡張属性の複数の条件，および［重大度］で指定した条件は，すべて AND 条件として扱われます。指定できる拡張属性の属性名および内容の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「3.1.2　拡張属性」を参照してください。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。

上の二つのボックスは，設定を追加するときに使います。

下の大きなボックスには，すでに設定されている条件が一覧表示されます。

［追加］

新規に条件を追加する場合は，拡張属性のボックスに属性名を入力し，続いてボックスに属性値を正規表現で入力して，［追加］をクリックします。正規表現で「/」を表す場合は「¥/」と記述してください。正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 G　正規表現」を参照してください。

属性名は，先頭が英大文字で，英大文字，数字，およびアンダーバー（_）から構成される 32 バイトまでの名称を指定できます。英小文字が入力されると，自動的に英大文字に変換されます。

条件が 100 件まで登録されると，［追加］ボタンは非活性になります。

［編集］

設定された条件を編集する場合は，下のボックスで編集したい条件を選択し，［編集］ボタンをクリックします。

［削除］

設定された条件を削除する場合は，下のボックスで削除したい条件を選択し，［削除］ボタンをクリックします。

2.28 ［拡張属性編集］画面（互換用）

［拡張属性編集］画面では，［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面（互換用）に表示されている，自動アクションの実行条件としてのイベント拡張属性の内容を編集する場合に使用します。この画面は，［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面（互換用）の下のボックスで編集したい条件を選択してから［編集］ボタンをクリックするか，編集したい条件をダブルクリックすると表示されます。この画面では，業務グループ名を使用できません。業務グループ名を指定した場合，ホスト名として扱われます。［拡張属性編集］画面（互換用）を次に示します。

図 2-47 ［拡張属性編集］画面（互換用）

表示項目を次に示します。

左側のボックス

［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面（互換用）で選択した条件の属性名が表示されるので，必要に応じて編集します。

右側のボックス

［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面（互換用）で選択した条件の属性値が表示されるので，必要に応じて編集します。属性値は正規表現で入力します。

正規表現で「/」を表す場合は，「¥/」と記述してください。

文字列は，英大文字・英小文字を区別します。

2.29 ［アクション結果］画面

［アクション結果］画面は，自動アクションの実行結果の一覧を表示します。この画面は，自動アクションが設定されているイベントを［イベントコンソール］画面で選択し，［表示］－［自動アクション実行結果表示］を選択すると表示されます。

［アクション結果］画面を次に示します。

図 2-48 ［アクション結果］画面



また，JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合は，次のように，［アクション結果］画面の実行結果一覧に［種別］が追加され，［ルール結果詳細］ボタンが追加された状態で表示されます。

図 2-49 ［アクション結果］画面（JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合）



表示項目を次に示します。

［イベント ID］

選択した JP1 イベントの ID が表示されます。

［実行結果一覧］

選択した JP1 イベントに設定されている自動アクションの実行結果の一覧が表示されます。

複数選択したアクションに対して行える操作は［アクションキャンセル］だけです。

アクションを一つ選択してダブルクリックすると，［アクション結果詳細］画面が表示されます。

［更新］

［実行結果一覧］の表示内容を更新します。

選択状態にある項目のうち，アクションが再実行された項目は，［更新］ボタンをクリックすると，選択状態が解除されます。

［抑止契機詳細］

［実行結果一覧］でアクション状態が「抑止」，またはアクション状態に「-RD」，「-RUD」が付加されている項目を選択した場合に，抑止を開始する契機となったアクションの詳細を表示します。

アクション状態に「-RD」，「-RUD」，「-D」が付加される項目の内容は，次のとおりです。

- 「-RD」

  `jcoimdef` コマンドで `-r` オプションに `OFF` 以外を指定し，アクション実行サービス起動時に抑止されたアクションについてコマンドを再実行した場合。または，アクション再実行用ファイルに出力された場合。（例：「終了 -RD」）
- 「-RUD」

抑止されたアクションについて，［アクション結果］画面または［アクション結果一覧］画面の［再実行］ボタンをクリックして，アクションが再実行された場合。（例：「終了 -RUD」）

- 「-D」
  抑止されたアクションでアクションの状態が「実行不可」の場合は「実行不可」の状態の後ろに「-D」が付く。（例：実行不可 -D）

［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［抑止契機詳細］ボタンをクリックすると，［アクション結果詳細］画面が表示され，アクションの詳細を確認できます。
詳細を表示できる項目は，アクションの状態が「抑止」，またはアクション状態に「-RD」，「-RUD」が付加されている項目です。
なお，次の場合は，このボタンは非活性です。

- アクション状態が「抑止」，またはアクション状態に「-RD」，「-RUD」が付加されている項目以外の項目を選択した場合
- 複数の項目を選択した場合

［詳細］

実行結果の詳細な内容を表示します。
［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［詳細］ボタンをクリックすると，［アクション結果詳細］画面が表示されます。
なお，複数の項目を選択した場合は，このボタンは非活性となります。

［再実行］

［実行結果一覧］に表示されているアクションの再実行を要求します。
再実行できるアクションの状態は，「キャンセル」，「強制終了」，「実行失敗」，「抑止」，「終了」です。
このボタンを使用して再実行要求をするには，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限が必要です。
［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［再実行］ボタンをクリックします。再実行要求をするかどうかの確認ダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，選択した自動アクションの再実行要求の受け付けが完了します。
アクションの再実行を要求した場合は，［更新］ボタンをクリックして，アクションの状態を確認することをお勧めします。
なお，次の場合は，このボタンは非活性です。

- 「キャンセル」，「強制終了」，「実行失敗」，「抑止」，「終了」以外のアクション状態の項目を選択した場合
- 複数の項目を選択した場合

［アクションキャンセル］

アクションのキャンセルができる項目のアクションの状態は，「送信待機」，「キューイング」，「実行中」です。ただし，アクション実行先ホストの JP1/Base のバージョンが 07-00 以前である場合には，キャンセル処理が失敗します。
このボタンを使用してアクションのキャンセルを要求するには，
JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限が必要です。

［実行結果一覧］から項目を選択して［アクションキャンセル］ボタンをクリックします。アクションのキャンセルを要求するかどうかの確認ダイアログボックスが表示されます。
［OK］ボタンをクリックすると，選択した自動アクションのキャンセル要求の受け付けが完了します。ただし，「送信待機」，「キューイング」，「実行中」以外のアクション状態の項目に対してはキャンセル要求をしません。
アクションのキャンセルを要求した場合は，［更新］ボタンをクリックして，アクションの状態を確認することをお勧めします。
なお，「送信待機」，「キューイング」，「実行中」のアクション状態の項目を選択していない場合，このボタンは非活性です。

［ルール結果詳細］

JP1/IM - Rule Operation へルール起動要求を通知したルールの実行結果を参照するために，JP1/IM - Rule Operation の［ルール結果詳細］画面を起動します。
このボタンは，JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合にだけ表示されます。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。

JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「8.3.1　JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

また，次の場合，このボタンは非活性となります。

- 選択したアクションの種別が「ルール」でない場合
- 選択したアクションの終了コードが 0 でない場合
- 複数のアクションを選択した場合
- WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合

2.30 ［アクション結果詳細］画面

［アクション結果詳細］画面は，自動アクションの実行結果の詳細な内容を表示します。

この画面は，［アクション結果］画面で，［実行結果一覧］から項目を一つ選択してから［詳細］ボタンをクリックするか，選択した項目をダブルクリックすると表示されます。または，［アクション結果一覧］画面で，［実行結果一覧］から項目を一つ選択してから［詳細］ボタンをクリックするか，選択した項目をダブルクリックすると表示されます。

［アクション結果詳細］画面を次に示します。

図 2-50 ［アクション結果詳細］画面



また，JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合は，次のように，［アクション結果詳細］画面に［ルール結果詳細］ボタンが追加された状態で表示されます。

図 2-51 ［アクション結果詳細］画面（JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合）

表示項目を次に示します。

［実行結果］

自動アクションの実行結果が表示されます。表示される項目を次に示します。

表 2-14 自動アクションの実行結果詳細

項目	説明
種別	アクションの種別を示す。属性値には，コマンドを実行した場合は「コマンド」，JP1/IM - Rule Operation へルール起動要求を通知した場合は「ルール」と表示される。JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合にだけ表示される。
アクション通し番号	アクションを識別するための番号。
イベント ID	受信した JP1 イベントのイベント ID。
イベント DB 内通し番号	受信した JP1 イベントのイベント DB 内通し番号。 ただし，［アクション結果一覧］画面から［アクション結果詳細］画面を表示した場合だけ表示される。
イベント登録時刻	受信した JP1 イベントの登録時刻。 ただし，［アクション結果一覧］画面から［アクション結果詳細］画面を表示した場合だけ表示される。
イベント到着時刻	受信した JP1 イベントが自サーバに到着した時刻。 ただし，［アクション結果一覧］画面から［アクション結果詳細］画面を表示した場合だけ表示される。
プロセス ID	実行したアクションのプロセス ID。 系切り替えが発生して，アクション再実行用ファイルにアクションの情報が記述された場合は，「OUTPUT」と表示される。

項目	説明
状態	アクションの実行状態を表す次の文字列のどれか。 実行中，終了，状態不明（コマンドの実行結果が不明），実行不可（コマンド実行前のエラー），実行失敗（コマンド実行時のエラー），キューイング（先行コマンドの終了待ち），送信中，送信待機，抑止，キャンセル，強制終了 なお，アクションを再実行した場合，またはアクション再実行用ファイルに出力した場合には，次に示すように，状態の後ろに再実行の内容を示す文字列が表示される。 「-R」： jcoimdef コマンドで -r オプションに OFF 以外を指定し，アクション実行サービス起動時にコマンドを再実行した場合。または，アクション再実行用ファイルに出力された場合。（例：「終了 -R」） 「-RU」： ［アクション結果］画面または［アクション結果一覧］画面の［再実行］ボタンをクリックして，アクションを再実行した場合。（例：「終了 -RU」） 「-RD」： jcoimdef コマンドで -r オプションに OFF 以外を指定し，アクション実行サービス起動時に抑止されたアクションについてコマンドを再実行した場合。または，アクション再実行用ファイルに出力された場合。（例：「終了 -RD」） 「-RUD」： 抑止されたアクションについて，［アクション結果］画面または［アクション結果一覧］画面の［再実行］ボタンをクリックして，アクションを再実行した場合。（例：「終了 -RUD」） 「-D」： 抑止されたアクションでアクションの状態が「実行不可」の場合は「実行不可」の状態の後ろに「-D」が付く。（例：実行不可 -D）
遅延	アクションの遅延が発生しているかを表示する。遅延した場合は「遅延」と表示される。
開始時刻	実行先ホストからアクションの実行を開始したことを受信した時刻。
投入時刻	実行先ホストへアクションを送信した時刻。
終了時刻	実行先ホストからアクションの実行を終了したことを受信した時刻。
終了コード	実行したアクションの終了コード。
アクション	アクションとして実行したコマンド。
ホスト名	アクションを実行したホスト。

［メッセージ］

アクションを実行したときに出力されたメッセージを表示します。

［再実行］

表示しているアクションの再実行を要求します。

再実行できるアクションの状態は，「キャンセル」，「強制終了」，「実行失敗」，「抑止」，「終了」です。このボタンを使用して再実行要求をするには，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限が必要です。

［再実行］ボタンをクリックすると，再実行要求をするかどうかの確認ダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，自動アクションの再実

行要求の受け付けが完了します。
アクションの再実行を要求した場合は，この画面を閉じて元の画面（［アクション結果］画面または［アクション結果一覧］画面）に戻り，［更新］ボタンをクリックして，アクションの状態を確認することをお勧めします。
なお，元の画面（［アクション結果］画面または［アクション結果一覧］画面）から「キャンセル」，「強制終了」，「実行失敗」，「抑止」，「終了」以外のアクション状態を選択してこの画面を表示した場合，このボタンは非活性です。

［アクションキャンセル］

表示しているアクションのキャンセルを要求します。
キャンセルができるアクションの状態は，「送信待機」，「キューイング」，「実行中」です。ただし，アクション実行先ホストの JP1/Base のバージョンが 07-00 以前の場合には，キャンセル処理が失敗します。
このボタンを使用してアクションのキャンセルを要求するには，
JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限が必要です。
［アクションキャンセル］ボタンをクリックすると，アクションのキャンセルを要求するかどうかの確認ダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，自動アクションのキャンセル要求の受け付けが完了します。
アクションのキャンセルを要求した場合は，この画面を閉じて元の画面（［アクション結果］画面または［アクション結果一覧］画面）に戻り，［更新］ボタンをクリックして，アクションの状態を確認することをお勧めします。
なお，「送信待機」，「キューイング」，「実行中」以外のアクション状態の項目を選択した場合，このボタンは非活性です。

［ルール結果詳細］

JP1/IM - Rule Operation へルール起動要求を通知したルールの実行結果を参照するために，JP1/IM - Rule Operation の［ルール結果詳細］画面を起動します。
このボタンは，JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合にだけ表示されます。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。

JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「8.3.1　JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

また，次の場合，このボタンは非活性となります。

- 選択したアクションの種別が「ルール」でない場合
- 選択したアクションの終了コードが 0 でない場合
- WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合

2.31 ［アクション結果一覧］画面

［アクション結果一覧］画面は，ログインしている JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）で設定した自動アクションの実行結果の一覧を表示します。この画面は，［イベントコンソール］画面で［表示］－［自動アクション結果一覧表示］を選択すると表示されます。

［アクション結果一覧］画面を次に示します。

図 2-52 ［アクション結果一覧］画面



また，JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合は，次のように，［アクション結果一覧］画面の実行結果一覧に［種別］が追加され，［ルール結果詳細］ボタンが追加された状態で表示されます。

図 2-53 ［アクション結果一覧］画面（JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合）



表示項目を次に示します。

［実行結果一覧］

ログインしている JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）で設定した自動アクションの実行結果の一覧が表示されます。1 行に一つのアクションの実行結果が表示されます。

アクション結果の表示件数は，［アクション結果更新条件設定］画面で指定した表示件数に従います。

複数選択したアクションに対して行える操作は［アクションキャンセル］ボタンだけです。アクションを一つ選択してダブルクリックすると，［アクション結果詳細］画面が表示されます。

［対象イベント検索］

［実行結果一覧］で選択した項目のアクションの契機となったイベントを検索します。

［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［対象イベント検索］ボタンをクリックすると，［イベントコンソール］画面の［イベント検索］ページにアクションの契機となったイベントが表示されます。

なお，次の場合には，このボタンは非活性となります。

- 複数のアクションを選択した場合
- アクションを選択しない場合

［更新］

［更新］ボタンをクリックすると，自動アクションの実行結果の表示内容が更新されます。 ， で表示位置を変更している場合，変更した表示位置のまま情報が更新されます。

［更新条件設定］

［更新条件設定］ボタンをクリックすると，自動アクションを表示するための条件を変更する［アクション結果更新条件設定］画面が表示されます。

［ ］

［実行結果一覧］に表示されている項目より前のアクション結果を表示します。アクション結果の表示件数は，［アクション結果更新条件設定］画面で指定した表示件数に従います。 をクリックして表示位置を変更したあとに，［更新］ボタンをクリック（自動更新を含む）すると，現在表示している内容を最新に更新します。

［ ］

［実行結果一覧］に表示されているアクション結果を更新します。 をクリックすると， ， で変更した表示位置がリセットされます。

なお， ， で表示位置を変更していない場合，このボタンは非活性です。

［ ］

［実行結果一覧］に表示されている項目よりあとのアクション結果を表示します。アクション結果の表示件数は，［アクション結果更新条件設定］画面で指定した表示件数に従います。 をクリックして表示位置を変更したあとに，［更新］ボタンをクリック（自動更新を含む）すると，現在表示している内容を最新に更新します。

［抑止契機詳細］

［実行結果一覧］でアクション状態が「抑止」，またはアクション状態に「-RD」，「-RUD」が付加されている項目を選択した場合に，抑止を開始する契機となったアクションの詳細を表示します。

アクション状態に「-RD」，「-RUD」，「-D」が付加される項目の内容は，次のとおりです。

- 「-RD」

  `jcoimdef` コマンドで `-r` オプションに `OFF` 以外を指定し，アクション実行サービス起動時に抑止されたアクションについてコマンドを再実行した場合。または，アクション再実行用ファイルに出力された場合。（例：「終了 -RD」）
- 「-RUD」

  抑止されたアクションについて，［アクション結果］画面または［アクション結果一覧］画面の［再実行］ボタンをクリックして，アクションが再実行された場合。（例：「終了 -RUD」）
- 「-D」

  抑止されたアクションでアクションの状態が「実行不可」の場合は「実行不可」の状態の後ろに「-D」が付く。（例：実行不可 -D）

［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［抑止契機詳細］ボタンをクリックすると，［アクション結果詳細］画面が表示され，アクションの詳細を確認できます。

詳細を表示できる項目は，アクションの状態が「抑止」，またはアクション状態に「-RD」，「-RUD」が付加されている項目です。
なお，次の場合には，このボタンは非活性です。
- アクション状態が「抑止」，またはアクション状態に「-RD」，「-RUD」が付加されている項目以外の項目を選択した場合
- 複数の項目を選択した場合

［詳細］
実行結果の詳細な内容を表示します。
［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［詳細］ボタンをクリックします。クリックすると，［アクション結果詳細］画面が表示されます。

［再実行］
［実行結果一覧］に表示されているアクションの再実行を要求します。
再実行できるアクションの状態は，「キャンセル」，「強制終了」，「実行失敗」，「抑止」，「終了」です。
このボタンを使用して再実行要求をするには，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限が必要です。
［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［再実行］ボタンをクリックします。再実行要求をするかどうかの確認ダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，選択した自動アクションの再実行要求の受け付けが完了します。
アクションの再実行を要求した場合は，［更新］ボタンをクリックして，アクションの状態を確認することをお勧めします。
なお，次の場合は，このボタンは非活性です。
- 「キャンセル」，「強制終了」，「実行失敗」，「抑止」，「終了」以外のアクション状態の項目を選択した場合
- 複数の項目を選択した場合

［アクションキャンセル］
［実行結果一覧］で選択した項目のアクションのキャンセルを要求します。
アクションのキャンセルができる項目のアクションの状態は，「送信待機」，「キューイング」，「実行中」です。ただし，アクション実行先ホストの JP1/Base のバージョンが 07-00 以前である場合には，キャンセル処理が失敗します。
このボタンを使用してアクションのキャンセルを要求するには，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限が必要です。
［実行結果一覧］から項目を選択して［アクションキャンセル］ボタンをクリックします。アクションのキャンセルを要求するかどうかの確認ダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，選択した自動アクションのキャンセル要求の受け付けが完了します。ただし，「送信待機」，「キューイング」，「実行中」以外のアクション状態の項目に対してはキャンセル要求をしません。
アクションのキャンセルを要求した場合は，［更新］ボタンをクリックして，アクションの状態を確認することをお勧めします。
なお，「送信待機」，「キューイング」，「実行中」のアクション状態の項目を選択していない場合は，このボタンは非活性です。

［ルール結果詳細］

JP1/IM - Rule Operation へルール起動要求を通知したルールの実行結果を参照するために，JP1/IM - Rule Operation の［ルール結果詳細］画面を起動します。

このボタンは，JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合にだけ表示されます。

JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。

JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「8.3.1　JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

また，次の場合，このボタンは非活性となります。

- 選択したアクションの種別が「ルール」でない場合
- 選択したアクションの終了コードが 0 でない場合
- 複数のアクションを選択した場合
- WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合

なお，［アクション結果一覧］画面を更新した場合に，選択していたアクション結果が再実行されているときは，選択が解除されます。

また，実行したアクションの情報量がアクション情報ファイルの設定容量を超えた場合は，［アクション結果一覧］画面に表示されているアクション結果の情報が消えることがあります。これは，実行したアクションの情報量がアクション情報ファイルの設定容量を超えると，アクション情報ファイルが上書きされるためです。このようなことが頻発し，運用に差し支える場合は，アクション情報ファイルの容量を大きくすることを検討してください。アクション情報ファイルの容量の設定，見積もり方法については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション環境定義ファイル（action.conf.update）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

2.32 ［アクション結果更新条件設定］画面

［アクション結果更新条件設定］画面は，［アクション結果一覧］画面に自動アクションの実行結果を表示するための条件を変更するために使用します。

この画面は，［アクション結果一覧］画面で［更新条件設定］ボタンをクリックすると表示されます。

バージョン 07-10 以前の JP1/IM Central Console に接続している場合は，互換用の画面が表示されます。互換用の画面については，旧バージョンのマニュアルを参照してください。また，バージョン 07-10 以前からバージョンアップインストールした JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）に接続しても，バージョン 07-10 以前の［アクション結果更新条件設定］画面に設定していた内容は引き継がれません。

［アクション結果更新条件設定］画面を次に示します。

図 2-54 ［アクション結果更新条件設定］画面

表示項目を次に示します。

［更新方法］

［更新内容］を更新する方法を，自動更新または手動更新のどちらかを指定します。
自動更新する場合は，［自動更新］を選択して［更新間隔］に何分単位で自動更新するかを指定します。指定できる値は 1 ～ 1,440 分，デフォルトは 1 分です。
自動更新をしない場合は，［手動更新］を選択します。この場合，［更新間隔］は非活性です。
更新方法のデフォルトは，［手動更新］です。

［更新内容］

アクション結果の取得方法を，次の四つの中から指定します。

［最新のアクション結果］

最新のアクション結果を取得する場合は，［最新のアクション結果］を選択します。最新のアクション結果が［表示件数］で指定した件数分取得されます。

［アクション通し番号指定］

指定したアクション通し番号のアクション実行結果を取得する場合は，［アクション通し番号指定］を選択して，アクション通し番号を指定します。そのあと，指定したアクション通し番号を基準に，そのアクションの以前または以降のどちらを表示対象とするかを指定します。アクション通し番号で指定できる値は 1 ～ 2,147,483,647 です。
［以前］を指定した場合は，基準アクション通し番号以前に登録されたアクション結果，新しいものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。
［以降］を指定した場合は，基準アクション通し番号以降に登録されたアクション結果，古いものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。

［イベント登録時刻指定］

指定した時刻内に登録されたイベントのアクション実行結果を取得する場合は，［イベント登録時刻指定］を選択して，JP1 イベントが発行元ホストのイベント DB に登録された時刻を指定します。
基準時刻を入力し，その時刻の以前または以後のどちらを対象とするかを指定します。
［以前］を指定した場合は，基準時刻以前に登録されたイベントのアクション結果が，新しいものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。
［以後］を指定した場合は，基準時刻以後に登録されたイベントのアクション結果が，古いものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。
指定できる時刻は，GMT 1970/01/01 00:00:00 から GMT 2038/01/19 03:14:07 までです。ただし，画面上で入力できる時刻の範囲は，使用しているマシンでのデフォルトのタイムゾーンです。
例えば，GMT+9（日本時刻）のマシンで入力できる範囲は，次のようになります。
1970/01/01 09:00:00 ～ 2038/01/19 12:14:07

［イベント到着時刻指定］

指定した時刻内に到着したイベントのアクション実行結果を取得する場合は，［イベント到着時刻指定］を選択して，JP1 イベントが自サーバに到着した時刻

を指定します。
基準時刻を入力し，その時刻の以前または以後のどちらを対象とするかを指定します。
［以前］を指定した場合は，基準時刻以前に到着したイベントのアクション結果が，新しいものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。
［以後］を指定した場合は，基準時刻以後に到着したイベントのアクション結果が，古いものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。
指定できる時刻は，GMT 1970/01/01 00:00:00 から GMT 2038/01/19 03:14:07 までです。ただし，画面上で入力できる時刻の範囲は，使用しているマシンでのデフォルトのタイムゾーンです。
例えば，GMT+9（日本時刻）のマシンで入力できる範囲は，次のようになります。
1970/01/01 09:00:00 ～ 2038/01/19 12:14:07

［表示件数］
［アクション結果一覧］画面に表示するアクションの最大数を指定します。指定できる値は 1 ～ 200 件，デフォルトは 20 件です。

［ホスト名］
アクションを実行したホスト名を指定する場合は，［ホスト名］チェックボックスをチェックしてから，ホスト名のときは，255 バイト以内で指定します。業務グループ名または監視グループ名のときは，2,048 バイト以内で指定します。
複数のホスト，業務グループ名，監視グループ名をコンマ区切りで，最大 100 個指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。文字列がパス表記の場合，業務グループ名または監視グループ名と見なします。ただし，JP1/IM にログインしたときに統合監視 DB および IM 構成管理 DB が無効の場合は，パス表記でも，ホスト名と見なします。
使用できる文字は，半角英数字，半角アンダーバー（_），半角ハイフン（-），半角ピリオド（.），半角コンマ（,），および全角文字です。半角コンマ（,）は，複数のホスト名を指定するときの文字区切り文字として使用します。
なお，最後の文字に半角ハイフン（-）および半角ピリオド（.）は使用できません。
また，ホストグループ名は指定できません。

［状態］
アクションの実行状態を指定する場合は，［状態］チェックボックスをチェックしてから，必要な状態の項目をチェックします。複数の状態を指定できます。
状態の項目には，「送信待機」「送信中」「キューイング」「実行中」「キャンセル」「強制終了」「実行不可」「実行失敗」「抑止」「その他」および「終了」があります。
それぞれの状態には，「-R」，「-RU」，「-RD」，「-RUD」，または「-D」が付いた状態も含まれます。例えば，［実行中］をチェックすると，「実行中」，「実行中 -R」，「実行中 -RU」，「実行中 -RD」，および「実行中 -RUD」の状態のアクションが表示されます。

状態の詳細については，「2.30 ［アクション結果詳細］画面」の［実行結果］の状態を参照してください。
「終了」を指定した場合は，終了コードの条件を指定できます。［0］［0 以外］［指定なし］のどれかを選択できます。

［キャンセル状態］
アクションの状態が「キャンセル中」および「キャンセル失敗」のアクションを［アクション結果一覧］画面に表示する場合は，［キャンセル状態］チェックボックスをチェックしてから，「キャンセル中」および「キャンセル失敗」のアクションを表示するかどうかを選択します。
「キャンセル中」および「キャンセル失敗」のアクションを表示する場合は，［含む］を選択して，表示するアクションの状態のチェックボックスをチェックします。
［キャンセル中］チェックボックスと［キャンセル失敗］チェックボックスは，複数指定できます。
アクションの状態が「キャンセル中」および「キャンセル失敗」のアクションを表示しない場合は，［含まない］を選択します。
デフォルトは［含まない］です。

2.33 ［コマンド実行］画面

［コマンド実行］画面は，監視対象ホストにコマンドを実行するために使用します。

［コマンド実行］画面を起動するには，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限が必要です。この画面は，［イベントコンソール］画面で［オプション］－［コマンド実行］を選択すると表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合には使用できません。［コマンド実行］画面を次に示します。

図 2-55 ［コマンド実行］画面



また，この画面で［コマンド］ボタンを使用できます。［コマンド］ボタンを表示した［コマンド実行］画面を次に示します。

図 2-56 ［コマンド実行］画面（［コマンド］ボタンを使用する場合）

表示項目を次に示します。

［コマンド］

コマンドボタン定義ファイルで設定したコマンドをボタンとして表示します。［コマンド］ボタンをクリックすると，あらかじめ登録されているコマンドが実行されます。［コマンド］ボタンの名称は，ユーザーが設定できます。［コマンド］ボタンに表示できる文字数は 8 文字までです。

［コマンド］ボタン上にカーソルを移動すると，［実行ホスト名］，［実行コマンド］，［環境変数ファイル］に登録されている内容が表示されます。その間，［実行ホスト名］，［実行コマンド］，［履歴のクリア］ボタン，［環境変数ファイル］，［実行］ボタンの項目は非活性となります。［コマンド］ボタンをクリックする前に，登録されている内容を確認してください。ただし，［実行ホスト名］が［コマンド］ボタンに登録されていない場合は，［実行ホスト名］の表示内容は変わらずに活性となります。

［コマンド］ボタンを右クリックして表示されるポップアップメニューに，［カスタム実行］があります。［カスタム実行］を選択すると，［コマンド］ボタンの設定内容が［実行ホスト名］，［実行コマンド］，［環境変数ファイル］に入力されます。

コマンドは，実行内容を確認するメッセージを表示させてから実行する方法と，メッセージを表示させないで実行する方法があります。メッセージを表示させないで実行するコマンドの場合，［コマンド］ボタンの名称の後ろに，［実行］と表示されます。

［コマンド］ボタンを設定する手順については，Windows の場合，マニュアル

「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「1.16　コマンド実行環境の設定」，UNIX の場合，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」の「2.15　コマンド実行環境の設定」を参照してください。

［実行ホスト名］

コマンドを実行するホスト名を 255 バイト以内で指定します。実行ホスト名にはシステム構成の定義で管理対象ホストに設定したホスト名を指定します。なお，業務グループの参照・操作制限機能を有効（jcoimdef コマンドで -bizmonmode オプションを「ON」）に設定している場合，実行ホスト名には，ログインしている JP1 ユーザーが参照できる業務グループに所属するホストのホスト名を指定してください。jcoimdef コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

ホスト名には，ホストグループ名も指定できます。ホストグループ定義ファイル中に定義したホストグループ名を指定してください。

また，業務グループ名，監視グループ名も 2,048 バイト以内で指定できます。パス表記の場合，業務グループ名または監視グループ名と見なします。ただし，JP1/IM にログインしたときに統合監視 DB および IM 構成管理 DB が無効の場合は，パス表記でも，ホスト名またはホストグループ名と見なします。

過去に指定したホストをリストボックスから選択できます。過去に指定したホストは，ビューアーごとに各ユーザー最大 5 件保存されます。ただし，［コマンド］ボタンから実行したコマンドは，過去の履歴には登録されません。

［実行コマンド］

実行するコマンドラインを指定します。

指定できるコマンドラインは，最大 4,096 バイトです。ただし，JP1/IM - View から実行できるコマンドの長さは，JP1/IM，JP1/Base を運用しているシステムによって変わります。

コマンド実行の実行経路上のホスト（実行元マネージャー，実行先ホスト含む）にバージョン 6，バージョン 7 の JP1/IM，JP1/Base がある場合には，コマンドの長さは，最大 1,024 バイトに抑える必要があります。1,024 バイトを超える値を指定していた場合，コマンド実行に失敗します。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「11.3.3(1)　注意事項」を参照してください。

指定できるコマンドの種類を次に示します。

コマンドを実行するホストが Windows の場合

- 実行形式ファイル（.com，.exe）
- バッチファイル（.bat）
- JP1/Script のスクリプトファイル（.spt）（ただし .spt ファイルが実行可能なよう関連づけが設定されていること）

コマンドを実行するホストが UNIX の場合

- UNIX のコマンド
- シェルスクリプト

ただし，次のようなコマンドは実行できません。

- 対話操作を必要とするコマンド
- 画面を表示するコマンド
- エスケープシーケンスや制御コードを伴うコマンド
- デーモンなどの，終了しないコマンド
- Windows メッセージ機構や DDE など，デスクトップとの対話が必要なコマンド（Windows の場合）
- shutdown や halt など，OS をシャットダウンするコマンド

過去に指定したコマンドラインは，リストボックスから選択もできます。過去に指定したコマンドラインは，ビューアーごとに各ユーザー最大 5 件保存されます。ただし，［コマンド］ボタンから実行したコマンドは，過去の履歴には登録されません。

［履歴のクリア］

過去に指定したコマンドラインをリストボックスから削除します。過去に使用したコマンドの履歴を残したくない場合に使用します。

［環境変数ファイル］

コマンド実行先ホストに保存されている環境変数ファイルの名称を 255 バイト以内で，フルパスで指定します。
指定したファイルに従って環境変数を設定してから，コマンドが実行されます。

［実行］

指定したコマンドを実行します。

［実行結果］

［実行］ボタンまたは［コマンド］ボタンで実行したコマンドの実行結果が表示されます。コマンドを実行した時刻，実行したホスト名，コマンドの標準出力メッセージ，コマンドの標準エラー出力メッセージが表示されます。時刻，ホスト名，メッセージの項目をクリックすることで，各項目でソート表示できます。なお，［コマンド］ボタンでコマンドを実行した場合，履歴が残りません。
［コマンド実行］画面を終了しないで，続けてコマンドを実行した場合は，前の実行結果に続けて，結果を表示します。
［実行結果］ボックスには，最大で［ユーザー環境設定］画面の［実行結果表示行数］で指定した行まで，実行結果が表示されます。最大行数を超えた場合は，ソート表示中でも古い実行結果から消去されます。

［クリア］

［実行結果］に表示されているコマンドの実行結果を削除します。

2.34 ［イベント情報マッピング定義］画面

［イベント情報マッピング定義］画面では，イベント一覧の表示項目の欄に固有の拡張属性の内容を表示するために，表示項目と固有の拡張属性とのマッピングを設定します。

［イベント情報マッピング定義］画面を起動するには，JP1_Console_Admin 権限が必要です。なお，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1 資源グループと JP1 権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2)　JP1 ユーザーに対する JP1 資源グループと JP1 権限レベルの割り当て」を参照してください。

この画面は，［イベントコンソール］画面で［オプション］－［イベント情報マッピング定義］を選択すると表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。［イベント情報マッピング定義］画面を次に示します。

図 2-57 ［イベント情報マッピング定義］画面

表示項目を次に示します。

［マッピング］
　表示項目と固有の拡張属性とのマッピングを有効にするかどうかを指定します。有効にする場合は，［する］をチェックします。

［定義一覧］

設定済みのイベント情報マッピング定義の一覧が表示されます。1 行に一つのマッピング定義が表示されます。最大 16 個のイベント情報マッピング定義を設定できます。

一つのイベント情報マッピング定義をダブルクリックすると，［イベント情報マッピング詳細定義］画面が表示されます。

［追加］

新規にイベント情報マッピング定義を追加する場合は，［追加］ボタンをクリックします。クリックすると，［イベント情報マッピング詳細定義］画面が表示されます。

［編集］

既存のイベント情報マッピング定義を編集する場合は，編集したいイベント情報マッピング定義を［定義一覧］で選択し，［編集］ボタンをクリックします。クリックすると，［イベント情報マッピング詳細定義］画面が表示されます。

［削除］

既存のイベント情報マッピング定義を削除する場合は，削除したいイベント情報マッピング定義を［定義一覧］で選択し，［削除］ボタンをクリックします。

2.35 ［イベント情報マッピング詳細定義］画面

［イベント情報マッピング詳細定義］画面では，表示項目と固有の拡張属性とのマッピングを設定するために，個々のイベント情報マッピングを定義します。

この画面は，［イベント情報マッピング定義］画面で，［追加］ボタンまたは［編集］ボタンをクリックするか，［定義一覧］からイベント情報マッピング定義を選択してダブルクリックすると表示されます。［イベント情報マッピング詳細定義］画面を次に示します。

図 2-58 ［イベント情報マッピング詳細定義］画面



表示項目を次に示します。

［表示項目］

イベント一覧のどの表示項目に固有の拡張属性をマッピングするかを選択します。選択できる項目は，［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページ，および［イベント検索］ページのイベント一覧に表示できる次の項目です。

発行元プロセス ID，到着時刻，発行元ユーザー ID，発行元グループ ID，発行元ユーザー名，発行元グループ名，登録ホスト名，発行元イベント DB 内通し番号，重大度，ユーザー名，プロダクト名，オブジェクトタイプ，オブジェクト名，登録名タイプ，登録名，事象種別，開始時刻，終了時刻

指定例：登録ホスト名

［固有の拡張属性名］

マッピングする固有の拡張属性の名前を指定します。固有の拡張属性名については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「3.1　JP1 イベントの属性」を参照してください。

指定できる文字は，32 バイトまでの，半角英大文字，半角数字，および半角のアンダーバー（_）です。英小文字が入力されると，自動的に英大文字に変換されます。

先頭の文字は，英大文字にします。拡張属性を表す「E」は不要です。

一つの表示項目には，一つだけの固有の拡張属性をマッピングできます。

到着時刻，開始時刻，および終了時刻に固有の拡張属性をマッピングするときは，属性値が数値（UTC 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 からの秒数 0 ～ 2,147,483,647）である属性名を指定します。数値以外，または範囲外の数値を持つ属性を指定した場

合は，元の属性が表示されます。

指定例：LOGHOST

［イベント ID］

マッピングを行う JP1 イベントのイベント ID を指定します。

8 桁以内の 16 進数で指定します。指定できる範囲は，0 ～ 7FFFFFFF です。

複数のイベント ID を指定する場合は，コンマで区切って 100 個まで指定できます。

指定例1：3FFF
指定例2：12345B,7FFFFFFF

3 [監視ツリー］画面

この章では，［監視ツリー］画面の表示項目，および定義項目について説明します。

3.1 ［監視ツリー］画面の概要

3.2 ［ビジュアル監視画面を開く］画面

3.3 ［ビジュアル監視画面一覧編集］画面

3.4 ［ビジュアル監視（編集中)］画面

3.5 ［ビジュアル監視］画面（監視用）

3.6 ［背景画像設定］画面

3.7 ［検索］画面

3.8 ［ガイド］画面

3.9 ［プロパティ］画面

3.10 ［アイコン選択］画面

3.11 ［ビジュアルアイコン選択］画面

3.12 ［状態変更条件設定］画面

3.13 ［共通条件設定］画面

3.14 ［共通条件詳細設定］画面

3.15 ［監視ツリー (編集中)］画面

3.16 ［新規監視ノード作成］画面

3.17 ［基本情報設定］画面

3.18 ［自動生成－構成選択］画面

3.19 ［ログインユーザー一覧］画面

3.1 ［監視ツリー］画面の概要

［ログイン］画面で［セントラルスコープ］チェックボックスをチェックし，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログインするか，［イベントコンソール］画面のツールバーで をクリックすると，［監視ツリー］画面が表示されます。この章で説明する内容は，WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。

なお，ログインしている JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）のバージョンによっては，非活性であったり，非表示であったりする画面，ボタンおよび項目があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 H　下位バージョンとの接続性」を参照してください。

［監視ツリー］画面は，ツリーによって視覚的にシステムの状態を一元監視するための画面です。監視対象を業務やサーバ単位でグループ化できるため，システム管理者は，これらの画面で障害が発生しているアイコンをドリルダウンすることによって，障害原因の特定や，障害の影響を受ける業務を分析できます。また，関連プログラムも［監視ツリー］画面から起動できます。

［監視ツリー］画面では，IM 構成管理の仮想化構成情報をインポートすると，仮想化システムを監視対象にすることもできます。

［監視ツリー］画面の表示例を次に示します。

図 3-1 ［監視ツリー］画面



表示項目を次に示します。

タイトルバー

［監視ツリー］画面のタイトルバーには，次の二つの情報が表示されます。

バージョン情報

［監視ツリー］画面に監視ツリーのデータバージョンが表示されます。
バージョン情報は，サーバの監視ツリーのデータバージョンです。製品のバージョンではありません。

ログイン情報

ログイン情報が次のように表示されます。

ログイン情報：**ユーザー名**@**ホスト名**（またはIP**アドレス**）

アラームランプ

監視している業務システムで何らかの障害が発生した場合に点滅します。
アラームランプが点滅する条件を次の表に示します。

表 3-1　アラームランプが点滅する条件

最上位監視ノードの設定		アラームランプ
監視／非監視	状態	
監視	警告，正常，デバッグ，初期状態	消灯
監視	緊急，警戒，致命的，エラー	点滅
非監視	初期状態※	消灯

注※　非監視の監視ノードの状態は常に初期状態です。

ツールバー

［監視ツリー］画面でよく使う機能をボタンにしています。

［ツリーを最新状態に更新］

接続先の JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）からツリー構成情報を読み込み，監視ツリーを最新の状態に更新して表示します。監視ツリーを開いていた場合，ツリーを更新すると，最上位監視ノードの一つ下の監視ノードだけが（下位監視ノードは閉じて）表示されます。

［ビジュアル監視］

［ビジュアル監視画面を開く］画面を表示します。

［統合機能メニュー起動］

［統合機能メニュー］画面を表示します。

［セントラルコンソール起動］

［イベントコンソール］画面を表示します。

［ヘルプ］

オンラインマニュアルを表示します。

［監視ツリー］画面のツールバーは，三つの定義ファイルを編集することで，カスタマイズできます。詳細については，下記を参照してください。

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「起動プログラム定義ファイル（!JP1_CS_APP0.conf）」（2.　定義ファイル）

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ツールバー定義ファイル（!JP1_CS_FTOOL0.conf）」（2.　定義ファイル）

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「アイコン動作定義ファイル（!JP1_CS_FTREE0.conf）」

（2. 定義ファイル）

ツリー表示領域

監視する業務システムを構成している要素をツリー構造で表示します。ツリー表示領域に表示される項目を次に示します。

表 3-2 ツリー表示領域の項目

表示項目	説明
+	監視グループ下に監視ノードがあるときに監視グループの横に表示される記号です。 + を選択すると，監視グループ下のツリーが展開されます。ツリーが展開されると - に変わります。
-	監視グループ下に監視ノードがあるときに監視グループの横に表示される記号です。 - を選択すると，展開されたツリーが閉じます。ツリーを閉じると + アイコンに変わります。
監視グループ	配下に監視ノードがあるときは，+ 記号または - 記号が横に表示されます。 監視グループを選択すると，詳細表示領域にその監視グループの子ノードが表示されます。子ノードがない場合は，詳細表示領域には何も表示されません。 監視グループ下のツリーが閉じた状態で監視グループをダブルクリックすると，ツリーが展開されます。 監視グループ下のツリーが展開された状態で監視グループをダブルクリックすると，ツリーが閉じます。
監視オブジェクト	+ 記号 - 記号が横に表示されません。 監視オブジェクトを選択すると，詳細表示領域にその監視オブジェクトの詳細情報が表示されます。 監視オブジェクトをダブルクリックすると，その監視オブジェクトの属性（［プロパティ］画面）が表示されます。
仮想ルートノード	監視ツリーの監視範囲設定が有効になっている場合，ツリーの最上位に， （または ）が表示されます。 仮想ルートノードを選択すると，詳細表示領域に仮想ルートノードの子ノードが表示されます。子ノードがない場合は，詳細表示領域には何も表示されません。

詳細表示領域

ツリー表示領域で選択した監視グループ（または仮想ルートノード）の子ノード，またはツリー表示領域で選択した監視オブジェクトの詳細（監視ノード名，監視ノード種別，状態，監視，状態更新日時）が表示されます。 をクリックするとマップ表示に， をクリックすると詳細表示に切り替えることができます。

監視グループをダブルクリックすると，その子ノードが表示されます。また，ツリー表示領域もダブルクリックした監視グループの下のツリーが展開された状態になります。

監視オブジェクトをダブルクリックすると，その監視オブジェクトの属性（［プロパティ］画面）が表示されます。

詳細表示の状態で，メニューから［表示］－［ソートステータス］の［ソート済み］にチェックしている場合は，状態によってソート表示されます。状態は，「緊急」「警戒」「致命的」「エラー」「警告」「正常」「デバッグ」「初期状態」の順になります。
詳細表示領域に表示される項目を次に示します。

表 3-3　詳細表示領域の項目

表示項目	説明
アイコン	監視ノードのアイコンが表示されます。 なお，マップ表示時に，ほかのアイコンと重なったアイコンがあった場合，監視ノード ID の大きい方が前面に表示されます。［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合，［監視ツリー（編集中）］で設定した順序で表示されます。
ビジュアルアイコン	［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合，監視ノードのビジュアルアイコンが表示されます。 この項目は，マップ表示時だけ表示されます。 なお，ほかのビジュアルアイコンと重なったビジュアルアイコンがあった場合，［監視ツリー（編集中）］で設定した順序で表示されます。
監視ノード名	監視ノードの名称が表示されます。
監視ノード種別	監視ノードの種別が表示されます。監視グループの場合は「監視グループ」，監視オブジェクトの場合は「AJS 監視」「SSO 監視」「汎用オブジェクト」と表示されます。この項目は，マップ表示時には表示されません。
状態	監視ノードの状態が表示されます。表示される状態は「緊急」「警戒」「致命的」「エラー」「警告」「正常」「デバッグ」「初期状態」のどれかです。 この項目は，マップ表示時には表示されません。
監視	監視ノードの監視状態が表示されます。監視状態は「監視」「非監視」のどちらかです。 この項目は，マップ表示時には表示されません。
状態更新	監視ノードの状態が更新された日付が表示されます。 この項目は，マップ表示時には表示されません。

［上の監視グループへ］

ツリー表示領域で選択されている監視ノードの親監視ノードを選択します。ツリー表示領域内では，フォーカスが移動し，詳細表示領域では，フォーカスが移動した監視グループの詳細が表示されます。

［アイコン表示］

ツリー表示領域で選択されている監視グループまたは監視オブジェクトの情報を詳細表示領域にマップ表示します。アイコンは，［監視ツリー（編集中）］画面で設定された位置に従います。この画面でもアイコンの位置を動かすことはできますが，この画面をいったん閉じて再度表示させた場合は，［監視ツリー（編集中）］画面で設定された位置に従います。

［詳細表示］

ツリー表示領域で選択されている監視ノードの情報を詳細表示領域に詳細表示します。

［矩形選択］

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選択する場合にクリックします。このボタンが選択された状態で，マップ上をマウスの左ボタンでドラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入ったすべてのアイコンが選択されます。詳細表示されている場合は，このボタンは非活性です。

［等間隔に整列］

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを，一時的に等間隔に整列します。この画面をいったん閉じて，再度表示させた場合は，［監視ツリー（編集中）］画面で設定された位置に従います。詳細表示されている場合は，このボタンは非活性です。

［状態変更イベント検索］

ユーザーフィルターで設定されている条件に従い，状態変更の原因となったイベントを［イベントコンソール］画面に表示します。ユーザーフィルターの設定については［ユーザーフィルター設定］画面で確認してください。仮想ルートノードを選択している場合は，このボタンは非活性です。

ポップアップメニュー

ツリー表示領域および詳細表示領域では監視ノードを選択してマウスの右ボタンをクリックすると，ポップアップメニューを表示できます。仮想ルートノードを選択している場合，ポップアップメニューは表示されますが，選択できるメニュー項目はありません。

なお，次のポップアップメニューは，特定の条件を満たした場合だけ表示されます。

［表示順序］

［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合に選択できます。複数の監視ノードが選択されている場合でも，このメニューは選択できます。

監視ノードの表示順序を次のメニューから一時的に変更できます。この画面をいったん閉じて，再度表示させた場合は，［監視ツリー（編集中）］画面で設定された表示順序に戻ります。

- ［最前面へ移動］
  選択している監視ノードを最前面に表示します。
- ［前面へ移動］
  選択している監視ノードを前面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ繰り上げます。
- ［背面へ移動］
  選択している監視ノードを背面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ繰り下げます。

- ［最背面へ移動］
  選択している監視ノードを最背面に表示します。

そのほかのポップアップメニュー項目については，次のメニュー項目の説明を参照してください。

次に，［監視ツリー］画面のメニュー項目を説明します。

表 3-4 ［監視ツリー］画面のメニュー項目

メニュー	コマンド	機能
ファイル	監視ツリーの状態を保存	表示している監視ノードの状態（正常，エラーなど）および共通条件を，ツリー構成ファイルとして CSV 形式のファイルでローカルに保存できます。監視ツリーの監視範囲設定が有効になっている場合，このメニューは選択できません。
	セントラルコンソール起動	［イベントコンソール］画面を起動します。 ［イベントコンソール］画面の起動時，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログイン中の JP1 ユーザーでログインします。このとき，［ログイン］画面は表示されません。 同一プロセスで［イベントコンソール］画面が表示中の場合は，［イベントコンソール］画面が最前面に表示されます。
	閉じる	［ファイル］－［セントラルコンソール起動］，または を使って［イベントコンソール］画面を表示している場合は，次のように動作します。 • ［監視ツリー］画面が非表示になります。 • ［統合機能メニュー］画面が表示されている場合は，その画面は表示されたままになります。 ［ファイル］－［セントラルコンソール起動］，または を使って［イベントコンソール］画面を表示していない場合は，次のように動作します。 • 「KAVB0122-I このウィンドウを閉じると終了（ログアウト）します。よろしいですか？」のダイアログボックスが表示され，［はい］ボタンをクリックすると，ログアウトします。 • ［統合機能メニュー］画面が表示されている場合，その画面は閉じます。
	終了（ログアウト）	接続中の JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）からログアウトし，表示中の画面を終了します。［イベントコンソール］画面が表示されている場合は，［監視ツリー］画面終了後に［イベントコンソール］画面を終了します。
操作	状態変更	［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの状態をチェックマークで表示します。チェックマークの付いていない状態を選択することで，監視ノードの状態を変更できます。

メニュー	コマンド	機能
	監視状態変更	［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの監視状態をチェックマークで表示します。 監視状態は次の 2 種類です。 • 監視 監視ノードを監視に設定します。 • 非監視 監視ノードを非監視に設定します。 チェックマークの付いていない監視状態を選択することで，監視ノードの監視状態を変更できます。 子ノードを持つ親監視ノードの監視状態を変更した場合，すべての子ノードの監視状態も変更されます。
表示	アイコン表示	［監視ツリー］画面で選択している監視グループまたは監視オブジェクトの情報を，詳細表示領域にマップ表示します。 アイコンは，［監視ツリー（編集中）］画面で設定された位置に従います。 この画面でもアイコンの位置を動かすことはできますが，この画面をいったん閉じて再度表示させた場合は，［監視ツリー（編集中）］画面で設定された位置に従います。
	詳細表示	［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの情報を，詳細表示領域に詳細表示します。
	ビジュアルアイコンを使用	ビジュアルアイコンを使用するかどうかをチェックマークで表示します。 チェックマークを付けている場合は，詳細表示領域（マップ表示時）および［ビジュアル監視］画面で，監視グループまたは監視オブジェクトに設定しているビジュアルアイコンを表示できます。
	等間隔に整列	監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを，一時的に等間隔に整列します。この画面をいったん閉じて，再度表示させた場合は，［監視ツリー（編集中）］画面で設定された位置に従います。
	ビジュアル監視	［ビジュアル監視画面を開く］画面を表示します。
	検索	［監視ツリー］画面で，監視グループが選択されている場合に，［検索］画面を表示します。 すでに［検索］画面が表示されている場合は，最前面に表示します。 ［監視ツリー］画面で，監視オブジェクトまたは仮想ルートノードが選択されている場合，このメニューは選択できません。
	ガイド	［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの［ガイド］画面を表示します。対応するガイド情報がない場合，［ガイド］画面は表示されません。
	状態変更イベント検索	ユーザーフィルターで設定されている条件に従い，状態変更の原因となったイベントを［イベントコンソール］画面に表示します。すでに［イベントコンソール］画面が表示されている場合は，最前面に表示します。ユーザーフィルターの設定については［ユーザーフィルター設定］画面で確認してください。

メニュー	コマンド	機能
	ツリーを最新状態に変更	接続先の JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）からツリー構成情報を読み込み，最新の状態で再表示します。［監視ツリー］画面の構成が変更された場合，［監視ツリー］画面の最上位の監視ノードが初期選択されます。
	プロパティ	［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［全般］ページが表示された状態で表示します。
	ソートステータス	状態更新日時の順に表示されている監視ノードの一覧を，状態によってソートします。［ソート済み］にチェックマークを付けている場合は，「緊急」「警戒」「致命的」「エラー」「警告」「正常」「デバッグ」「初期状態」の順にソート表示されます。同じ状態の場合は，状態更新日時の順に表示されます。［未ソート］にチェックマークを付けている場合は，状態更新日時の順に表示されます。 ソート表示の対象となる画面は，［監視ツリー］画面の詳細表示領域，［検索］画面の検索結果一覧です。
オプション	矩形選択	監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選択します。チェックマークで選択した状態でマップ上をマウスの左ボタンでドラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入ったすべてのアイコンが選択されます。
	基本情報	［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［基本情報］ページが表示された状態で表示します。
	状態変更条件	［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［状態変更条件］タブが選択された状態で表示します。
	共通条件設定	［共通条件設定］画面を表示します。［共通条件設定］画面では，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）が管理する共通条件を追加，削除，編集または参照できます。 このメニューは，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できます。
	イベント発行条件	［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［イベント発行条件］タブが選択された状態で表示します。
	ツリー編集	［監視ツリー（編集中）］画面が表示されます。［監視ツリー（編集中）］画面では，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）に接続していない状態で監視ツリーを編集できます。
	ログインユーザー一覧	［ログインユーザー一覧］画面を表示します。JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログイン中のユーザー一覧が表示されます。
	統合機能メニュー起動	［統合機能メニュー］画面を表示します。
ヘルプ	目次	ヘルプの目次を表示します。
	バージョン情報	JP1/IM - View のバージョン情報を表示します。

3.2 ［ビジュアル監視画面を開く］画面

［ビジュアル監視画面を開く］画面は，ビジュアル監視データに登録されているビジュアル監視画面を一覧表示し，どの画面を開くか一覧から選択できます。この画面は，次の操作で表示されます。

- ［監視ツリー］画面で［表示］－［ビジュアル監視］を選択する。
- ［監視ツリー］画面のツールバーで をクリックする。
- ［ビジュアル監視（編集中）］画面の をクリックする。

［ビジュアル監視画面を開く］画面を次に示します。なお，［ビジュアル監視（編集中）］画面からこの画面を表示した場合，［表示中］列は表示されません。

図 3-2 ［ビジュアル監視画面を開く］画面



一覧から表示したい画面名を選択し，［OK］ボタンをクリックすると，指定したビジュアル監視画面が表示されます。

すでに表示されているビジュアル監視画面がある場合に，［ビジュアル監視画面を開く］画面を［監視ツリー］画面から表示したときは，画面名の前にチェックマークが付きます。

監視ツリーの監視範囲設定が有効な場合，表示できる監視ノードが一つも配置されていないビジュアル監視画面は，一覧に表示されません。

3.3 ［ビジュアル監視画面一覧編集］画面

［ビジュアル監視画面一覧編集］画面は，ビジュアル監視データに登録されているビジュアル監視画面を一覧表示し，一覧で選択したビジュアル監視画面を削除したり，表示する順序を変更したりできます。削除，および表示する順序の変更は，JP1 資源グループが JP1_Console で，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できます。

この画面は，［監視ツリー（編集中）］画面で［編集］－［ビジュアル監視画面一覧編集］を選択すると表示されます。

［ビジュアル監視画面一覧編集］画面を次に示します。

図 3-3 ［ビジュアル監視画面一覧編集］画面



表示項目を次に示します。

［上へ］
　選択したビジュアル監視画面名を 1 行上へ移動します。

［下へ］
　選択したビジュアル監視画面名を 1 行下へ移動します。

［削除］
　選択したビジュアル監視画面名を削除します。

［OK］
　［上へ］ボタン，［下へ］ボタン，または［削除］ボタンをクリックした時点では，［ビジュアル監視画面一覧編集］画面の表示が変更されただけで，サーバ上のデータは変更されていません。［OK］ボタンをクリックすると，サーバ上のデータが更新され，［ビジュアル監視画面を開く］画面の表示も更新されます。

3.4 ［ビジュアル監視（編集中）］画面

監視ノードを監視画面上にアイコンとして貼り付け，貼り付けたアイコンに相当する業務を画面上で監視できるようにした画面です。［監視ツリー（編集中）］画面から監視ノードをドラッグ & ドロップすることで監視ノードを配置できます。JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）からビジュアル監視データの取得，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）へのビジュアル監視データの保存は，JP1 資源グループが JP1_Console で，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できます。

この画面は，［監視ツリー（編集中）］画面で［編集］－［新規ビジュアル監視画面作成］を選択すると表示されます。

［ビジュアル監視（編集中）］画面の背景画像は自由に設定できます。背景画像は，［背景画像設定］画面で指定してください。なお，作成した背景画像を使用する場合は，JP1/IM - View を使用するビューアーへ背景画像を配布してください。

［ビジュアル監視（編集中）］画面の表示例を次に示します。

図 3-4 ［ビジュアル監視（編集中）］画面



表示項目を次に示します。

［矩形選択］

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選択する場合にクリックします。このボタンが選択された状態で，マップ上をマウスの左ボタンでドラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入ったすべてのアイコンが選択されます。

［アイコン削除］

監視ポイント表示領域で選択した監視ノードアイコンを削除します。削除されるのは，監視ポイント表示領域のアイコンであり，監視ツリーからは削除されません。監視ノードが選択されている状態で使用できます。

［背景画像設定］

監視ポイント表示領域の背景画像を読み込みます。
読み込める背景画像は，View **パス** ¥image¥map¥ にある JPEG，GIF，PNG 形式の画像ファイルです。

［ビジュアル監視データを開く］

ローカルにあるビジュアル監視データを読み込みます。

［ビジュアル監視データを保存］

ビジュアル監視データをローカルファイルに保存します。

［サーバからビジュアル監視データを取得］

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）上のビジュアル監視データを読み込みます。JP1 資源グループが JP1_Console で，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できます。
また，［ログイン］画面が表示されますので，ログイン※してください。［ビジュアル監視画面を開く］画面が表示されます。

［サーバのビジュアル監視データを更新］

［ビジュアル監視（編集中）］画面で編集したビジュアル監視データを JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）上に反映します。JP1 資源グループが JP1_Console で，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できます。
また，［ログイン］画面が表示されますので，ログイン※してください。

監視ポイント表示領域

［監視ツリー（編集中）］画面からドラッグ & ドロップで，監視ノードを最大 128 個配置できます。配置したアイコンはドラッグで移動できます。
背景の画像はマウスの左ボタンのドラッグで移動できます。

［画面名］

表示しているビジュアル監視画面の名称が表示されます。1 ～ 63 バイトの名称が入力できます。

［コメント］

表示しているビジュアル監視画面のコメントが表示されます。80 バイトまでのコメントが入力できます。

注※ ［監視ツリー（編集中）］画面の［ファイル］－［ログイン情報を保持する］をチェックしておくと，一度ログインすれば，ログアウトするまでユーザー名・パスワード・接続ホスト名が保持されるため，以降のサーバ接続操作でのログイン画面は表示されません。

ポップアップメニュー

監視ポイント表示領域でマウスの右ボタンをクリックすると，ポップアップメニューを表示できます。ポップアップメニュー項目を次に示します。

［監視状態変更］

選択している監視ノードの監視状態を［監視］または［非監視］に変更できます。

［表示順序］

［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合に選択できます。複数の監視ノードが選択されている場合でも，このメニューは選択できます。

監視ノードの表示順序を次のメニューから変更できます。

- ［最前面へ移動］
  選択している監視ノードを最前面に表示します。
- ［前面へ移動］
  選択している監視ノードを前面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ繰り上げます。
- ［背面へ移動］
  選択している監視ノードを背面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ繰り下げます。
- ［最背面へ移動］
  選択している監視ノードを最背面に表示します。

［アイコン削除］

監視ノードが選択されている場合に選択できます。 をクリックしてできる操作と同じように，監視ノードアイコンを削除します。

［検索］

監視グループが選択されている場合に選択できます。［検索］画面を表示します。すでに［検索］画面が表示されている場合は，最前面に表示します。監視オブジェクトが選択されている場合は選択できません。

［プロパティ］

監視ノードが選択されている場合に選択できます。監視ノードの［プロパティ］画面を，［全般］タブが選択された状態で表示します。

［背景画像設定］

監視ポイント表示領域の背景画像を読み込みます。 をクリックしてできる操作と同じです。このポップアップメニューは，アイコンが選択されていない場合にだけ表示されます。

3.5 ［ビジュアル監視］画面（監視用）

［ビジュアル監視（編集中）］画面で貼り付けられたアイコンに相当する業務を監視する画面です。必要に応じて監視ノードの状態変更，ガイド情報の表示，検索などができます。

この画面は，［ビジュアル監視画面を開く］画面で画面名を選択し，［OK］ボタンをクリックすると表示されます。

監視ツリーの監視範囲設定を有効にしている場合，ログインしている JP1 ユーザーがアクセス権限を持つ監視ノードのアイコンだけ表示されます。監視中にビジュアル監視画面を更新した結果，アクセス権限のある監視ノードが一つもなくなった場合，ダイアログボックスが表示されて［ビジュアル監視］画面が閉じます。

図 3-5 ［ビジュアル監視］画面（監視用）



表示項目を次に示します。

アラームランプ

監視している業務システムで何らかの障害が発生した場合に点滅します。

アラームランプが点滅する条件を次の表に示します。

表 3-5　アラームランプが点滅する条件

［ビジュアル監視］画面上の監視ノードの設定		アラームランプ
監視／非監視	状態	
監視	警告，正常，デバッグ，初期状態	消灯
監視	緊急，警戒，致命的，エラー	点滅
非監視	初期状態※	消灯

注※　非監視の監視ノードの状態は常に初期状態です。

監視ポイント表示領域

監視ノードのアイコンを表示します。

アイコンに対応する監視ノードに障害が発生すると，アイコンの背景色が変わります。アイコンをダブルクリックすると，［監視ツリー］画面の表示が，アイコンに対応した監視ノードが選択された状態になります。

なお，ほかのアイコンと重なったアイコンがあった場合，監視ノード ID の大きい方が前面に表示されます。［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合，［ビジュアル監視 (編集中)］画面で設定した順序で表示されます。

　［矩形選択］

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選択する場合にクリックします。このボタンが選択された状態で，マップ上をマウスの左ボタンでドラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入ったすべてのアイコンが選択されます。

ポップアップメニュー

監視ポイント表示領域では，アイコンを選択してマウスの右ボタンをクリックすると，ポップアップメニューを表示できます。ポップアップメニュー項目を次に示します。

［状態変更］

選択している監視ノードの状態をチェックマークで表示します。チェックマークの付いていない状態を選択することで，監視ノードの状態を変更できます。

［監視状態変更］

選択している監視ノードの監視状態を［監視］または［非監視］に変更できます。

［表示順序］

［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合に選択できます。複数の監視ノードが選択されている場合でも，このメニューは選択できます。

監視ノードの表示順序を次のメニューから一時的に変更できます。この画面をいったん閉じて，再度表示させた場合は，［ビジュアル監視 (編集中)］画面で設定された表示順序に戻ります。

- ［最前面へ移動］
  選択している監視ノードを最前面に表示します。
- ［前面へ移動］
  選択している監視ノードを前面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ繰り上げます。
- ［背面へ移動］
  選択している監視ノードを背面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ繰り下げます。
- ［最背面へ移動］
  選択している監視ノードを最背面に表示します。

［検索］

監視グループが選択されている場合に選択できます。［検索］画面を表示します。すでに［検索］画面が表示されている場合は，最前面に表示します。監視オブジェクトが選択されている場合は選択できません。

［ガイド］

選択している監視ノードの［ガイド］画面を表示します。対応するガイド情報がない場合，［ガイド］画面は表示されません。

［状態変更イベント検索］

ユーザーフィルターで設定されている条件に従い，状態変更の原因となったイベントを［イベントコンソール］画面に表示します。すでに［イベントコンソール］画面が表示されている場合は，最前面に表示します。ユーザーフィルターの設定については［ユーザーフィルター設定］画面で確認してください。

［プロパティ］

選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［全般］タブが選択された状態で表示します。

3.6 ［背景画像設定］画面

［ビジュアル監視］画面の背景，または［監視ツリー］画面の詳細表示領域を［アイコン表示］にしたときに表示される背景を設定する画面です。この画面は，次の操作で表示されます。

［ビジュアル監視］画面の背景を設定する場合

［ビジュアル監視（編集中）］画面で をクリックする。

［監視ツリー］画面の詳細表示領域を［アイコン表示］にしたときに表示される背景を設定する場合

［プロパティ］画面の［全般］ページで［背景画像設定］ボタンをクリックする
（［監視ツリー（編集中）］画面でだけ，かつ，監視グループでだけ行えます）。

［背景画像設定］画面の例を示します。

図 3-6 ［背景画像設定］画面

背景として選択できる画像の格納場所，形式，およびサイズは次のとおりです。

選択できる画像の格納場所

Viewパス¥image¥map¥

指定できるファイル名の最大長は，ファイルの格納パスおよびファイル名（拡張子含む）を合わせて 260 バイトまでです。

選択できる画像の形式

- JPEG
- GIF
- PNG

選択できる画像のサイズ

2,048 × 2,048 ピクセル以内

ファイル一覧で選択すると，プレビューで画像，サイズが表示されます。なお，ファイル一覧で［背景画像なし］を選択すると，［ビジュアル監視］画面の背景，または［監視ツリー］画面の詳細表示領域を［アイコン表示］にしたときに表示される背景が白色の無地になります。

次のファイルは背景画像として設定できません。

- 画像の縦横どちらかのサイズが 2,048 ピクセルよりも大きい
- ファイル形式が，JPEG，GIF，PNG 以外

3.7 ［検索］画面

検索条件で設定した条件に一致する監視ノードを検索する画面です。この画面は，次の操作で表示されます。

- ［監視ツリー］画面で［表示］－［検索］を選択する。
- ［監視ツリー（編集中）］画面で［編集］－［検索］を選択する。

検索条件に設定できるキーワードは次の九つです。また，これらのキーワード間の関係はすべて AND 検索です。

- 監視ノード名
- 監視ノード ID
- 監視ノード種別
- 状態
- JP1 資源グループ
- 監視状態
- 基本情報
- 状態変更条件
- イベント発行条件

［検索］画面の例を示します。

図 3-7 ［検索］画面

表示項目を次に示します。

［検索開始位置］

検索を開始する監視ノードを示します。

［監視ノード名］

検索する監視ノード名を指定します。指定できる文字数は半角換算で 1 ～ 1,280 バイトです。

また，検索する監視ノード名は正規表現で入力します。正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 G　正規表現」を参照してください。

［監視ノード ID］

検索する監視ノードの ID を 16 進数で指定します。指定できる文字数は 1 ～ 1,023 バイトです。指定できる監視ノード ID は 113 個までで，複数指定する場合は，コンマで区切って指定します。

［監視ノード種別］

検索する監視ノードの種別を指定します。指定する場合，監視オブジェクト，監視

グループのどちらかをチェックします。監視オブジェクトをチェックした場合，リストボックスから汎用監視オブジェクト（汎用オブジェクト），システム監視オブジェクト（AJS 監視や SSO 監視など），またはすべての監視オブジェクトを検索対象とするためのスペース（空白）を選択できます。

［状態］

監視ノードの状態を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，正常，デバッグ，初期状態の中から必要な項目をチェックします。

［JP1 資源グループ］

検索する JP1 資源グループ名を指定します。指定できる文字数は 1 ～ 1,280 バイトです。

また，検索する JP1 資源グループ名は正規表現も使用できます。正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 G　正規表現」を参照してください。

この項目は，監視ツリーの監視範囲設定が有効な場合に表示されます。

［監視状態］

監視ノードの監視状態を，［監視］，または［非監視］から選択します。

［基本情報］

監視ノードの基本情報を入力します。入力できる基本情報の数は最大 5 です。複数入力した場合は，AND 検索となります。

基本情報一つにつき入力できる文字数は，監視ノード属性名と監視ノード属性値それぞれ 1,023 バイトまでです。ただし，基本情報を複数入力する場合，監視ノード属性値として入力できる文字数は合計で 1,280 バイトまでとなるため，注意してください。また，基本情報は正規表現も使用できます。

基本情報リストで，監視ノード属性名，または監視ノード属性値を選択し，［編集］ボタンをクリックすると，［基本情報編集］画面が表示され，設定済みの情報を編集できます。［削除］ボタンをクリックすると，選択した行が削除されます。

図 3-8 ［基本情報編集］画面



［状態変更条件］

監視ノードの状態変更条件を入力します。条件名に入力できる文字列は，1,023 バイトまでです。未入力の場合は，すべての監視ノードを検索対象とします。また，条件名は正規表現で入力します。

［イベント発行条件］

監視ノードのイベント発行条件を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，

正常，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

検索結果一覧

［検索］ボタンをクリックすると，検索条件に一致した監視ノードがリスト表示されます。［監視ツリー］画面のメニュー［表示］－［ソートステータス］で［ソート済み］にチェックしている場合は，状態によってソート表示できます。状態は，「緊急」「警戒」「致命的」「エラー」「警告」「正常」「デバッグ」「初期状態」の順になります。

ポップアップメニュー

［監視ツリー］画面または［監視ツリー（編集用）］画面から［検索］画面を表示した場合，ポップアップメニューを表示できます。検索結果一覧に表示されている監視ノードを選択し，マウスの右ボタンをクリックすると表示されます。ポップアップメニュー項目を次に示します。

［状態変更］

［監視ツリー］画面から［検索］画面を表示した場合に表示されます。検索結果一覧で選択している監視ノードの状態を変更します。また，監視ノードの状態をチェックマークで表示します。チェックマークの付いていない状態を選択することで，監視ノードの状態を変更できます。

- 緊急
- 警戒
- 致命的
- エラー
- 警告
- 正常
- デバッグ
- 初期状態

［監視状態変更］

検索結果一覧で選択している監視ノードの監視状態を変更します。また，監視ノードの監視状態をチェックマークで表示します。チェックマークの付いていない監視状態を選択することで，監視ノードの状態を変更できます。

- 監視
- 非監視

3.8 ［ガイド］画面

監視ノードの状態に対応したガイドを表示します。選択した監視ノードに対応するガイド情報ファイルに記述されたタイトル，およびガイド情報ファイルに記述されたタイトルに対応したガイドを JP1/IM - Manager から読み込み，表示します。この画面は，［監視ツリー］画面で［表示］－［ガイド］を選択すると表示されます。

［ガイド］画面の例を示します。

図 3-9 ［ガイド］画面

TXT形式の場合



HTML形式の場合



［ガイド］画面に表示されるガイドは，あらかじめガイド情報ファイルに記述しておく必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ガイド情報ファイル（jcs_guide_xxx.txt）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

3.9 ［プロパティ］画面

［監視ツリー］画面で選択した監視ノードのすべての属性を表示したり，変更したりできます。なお，［プロパティ］画面から状態の変更はできません。

［プロパティ］画面には，［全般］，［基本情報］，［状態変更条件］，［イベント発行条件］の 4 種類のページがあり，タブを選択することで表示を切り替えられます。

ここでは，属性の表示について説明します。変更については表示の記述を読み変えてください。

［監視ツリー］画面から属性を変更する場合は，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限が必要です。［監視ツリー（編集中）］画面から属性を変更する場合は，必要になるユーザー権限は特にありません。

3.9.1 ［全般］ページ

監視ノード名，アイコン，監視ノードの現在の監視状態，および JP1 資源グループを表示，変更できます。

［プロパティ］画面の［全般］ページを次に示します。

図 3-10 ［プロパティ］画面（[全般］ページ）



表示項目を次に示します。

アイコン，監視ノード名
選択した監視ノードの通常時のアイコン，および監視ノード名が表示されます。

［監視ノード ID］
選択した監視ノードのノード ID が表示されます。

［場所］
選択した監視ノードのあるツリー上の場所が，最上位から「/」で区切って表示されます。監視グループが選択された場合は，最後に「/」が表示されます。

［監視ノード種別］
選択した監視ノードの種別が表示されます。

［アイコン（通常時）］
選択した監視ノードのアイコンのファイル名が表示されます。［変更］ボタンをクリックすると，［アイコン選択］画面が表示され，アイコンを変更できます。

［アイコン（展開時）］
監視グループ用の項目です。ツリーを展開したときに表示されるアイコンのファイル名が表示されます。［変更］ボタンをクリックすると，［アイコン選択］画面が表示され，アイコンを変更できます。

［ビジュアルアイコン］
選択した監視ノードのビジュアルアイコンのファイル名が表示されます。［変更］ボタンをクリックすると，［ビジュアルアイコン選択］画面が表示され，ビジュアルアイコンを変更できます。
なお，ビジュアルアイコンを設定していない監視ノードの場合，ファイル名は表示されません。

［背景画像設定］
［監視ツリー］画面の詳細表示領域を［アイコン表示］にしたときに表示される背景を変更できます。なお，背景の変更は，［監視ツリー（編集中）］画面でだけ，かつ，監視グループに対してだけ行えます。
このボタンをクリックすると，［背景画像設定］画面が表示されます。

［状態更新日時］
選択した監視ノードが更新された日時が表示されます。

［状態］
選択した監視ノードの正常，エラーなどの状態が表示されます。［監視］または［非監視］を選択することで，監視状態を変更できます。

［JP1 資源グループ］
設定している JP1 資源グループ名が表示されます。この項目は，監視ツリーの監視範囲設定を有効にしている場合に表示されます。［監視ツリー］画面から表示した場合は非活性で，JP1 資源グループは変更できません。JP1 資源グループを変更した

い場合は，［監視ツリー（編集中）］画面から設定してください。最上位の監視ノードの場合，JP1 資源グループを必ず設定してください。デフォルトでは，「JP1_Console」が設定されています。

JP1 資源グループを変更する場合は次の制限があります。

- 文字長は 0 ～ 64 バイト，ただし最上位の監視ノードの場合 1 ～ 64 バイト。
- 印刷できる ASCII 文字だけを入力できる。ただし，「" / [ ] ; : = , + ? < >」，タブ，スペースおよび制御文字は使用できない。

［全般］ページ内の表示項目の変更を反映したい場合は，［OK］ボタンまたは［適用］ボタンをクリックしてください。

3.9.2 ［基本情報］ページ

選択した監視ノードの基本情報を表示，設定します。

［プロパティ］画面の［基本情報］ページを次に示します。

図 3-11 ［プロパティ］画面（［基本情報］ページ）



表示項目を次に示します。

［監視ノード属性名］および［監視ノード属性値］

［追加］ボタンをクリックすると，ここで入力した値が基本情報表示フィールドに表示されます。登録できる基本情報には次の制限があります。

- 登録できる基本情報の数は最大 5
- 監視ノード属性名は一意（登録済みの監視ノード属性名は使用できません）
- 監視ノード属性名は 1 ～ 32 バイト

- 監視ノード属性値は 1 ～ 1,023 バイト
- 監視ノード属性値の合計値は 1,280 バイト以内

基本情報表示フィールド

選択した監視ノードの基本情報が表示されます。

基本情報表示フィールドで，監視ノード属性名，または監視ノード属性値を選択し，［編集］ボタンをクリックすると，［基本情報編集］画面が表示され，設定済みの値を変更できます。［削除］ボタンをクリックすると，選択した値は削除されます。

図 3-12 ［基本情報編集］画面



3.9.3 ［状態変更条件］ページ

選択した監視ノードの状態を変更するためのイベント条件を表示，設定します。

［プロパティ］画面の［状態変更条件］ページを次に示します。

図 3-13 ［プロパティ］画面（［状態変更条件］ページ）



表示項目を次に示します。

状態変更条件表示フィールド

監視ノードの状態を変更するための条件が表示されます。表示される項目は，条件名，状態です。
状態変更条件表示フィールドで，条件を選択し，［編集］ボタンをクリックすると，監視ノードの状態を変更するための条件を設定する［状態変更条件設定］画面が表示されます。なお，［状態変更条件設定］画面には，条件として設定した内容が反映された状態で表示されます。
例えば，監視オブジェクトに設定した条件を選択していた場合，［状態変更条件設定］画面には，選択した監視イベントの条件が表示されます。
［追加］ボタンをクリックすると，監視ノードの状態を変更するための条件を設定する［状態変更条件設定］画面が表示されます。追加した条件はいちばん下に表示されます。
一つの監視オブジェクト，監視グループに対し，設定できる状態変更条件の数は最大で 8 です。
状態変更条件表示フィールドで，条件を選択し，［削除］ボタンをクリックすると，条件が削除されます。

3.9.4 ［イベント発行条件］ページ

選択した監視ノードの状態が変更するタイミングで，JP1 イベントを発行できます。［イベント発行条件］ページでは，JP1 イベントを発行する状態を条件として設定します。

ここで設定した条件が成立したとき，JP1/IM - Manager から状態変更イベントが送信されます。自動アクションを設定するには，JP1/IM - View でこのイベントを指定します。

［プロパティ］画面の［イベント発行条件］ページを次に示します。

図 3-14 ［プロパティ］画面（［イベント発行条件］ページ）



表示項目を次に示します。

イベント発行条件表示フィールド

監視ノードがどの状態に変化したときに，JP1 イベントを発行するかを指定します。JP1 イベントを発行する場合は，状態（緊急，警戒，致命的，エラー，警告，正常，デバッグ）横のチェックボックスをチェックします。

3.10 ［アイコン選択］画面

［監視ツリー］画面，および［ビジュアル監視］画面で使用する監視ノードのアイコンを選択する画面です。この画面は，［プロパティ］画面の［全般］ページで「アイコン」の［変更］ボタンをクリックすると表示されます。

［アイコン選択］画面の例を示します。

図 3-15 ［アイコン選択］画面

［アイコン選択］画面の一覧に表示されたアイコンを選択し，［OK］ボタンをクリックすると，指定した監視ノードのアイコンが変更されます。なお，独自に作成したアイコンを［アイコン選択］画面に表示するには，次に示す JP1/IM - View のフォルダに格納してください。また，複数のホストで JP1/IM - View を使用する場合は，作成したアイコンを各ビューアーへ配布してください。選択できる画像の格納場所，形式，およびサイズは次のとおりです。

選択できる画像の格納場所

View **パス** `¥image¥icon¥`

指定できるファイル名の最大長は，ファイルの格納パスおよびファイル名（拡張子含む）を合わせて 260 バイトまでです。

選択できる画像の形式

- JPEG
- GIF ※
- PNG

注※　アニメーション GIF は使用できません。

選択できる画像のサイズ

16 × 16 ピクセル

監視グループに状態変更条件を定義すると，［アイコン選択］画面で選択したアイコンにマークが付加されます。例えば， ， ， ， ， のようになります。

3.11 ［ビジュアルアイコン選択］画面

［監視ツリー］画面（詳細表示領域を［アイコン表示］にしたとき），および［ビジュアル監視］画面で使用する監視ノードのビジュアルアイコンを選択する画面です。この画面は，［プロパティ］画面の［全般］ページで「ビジュアルアイコン」の［変更］ボタンをクリックすると表示されます。

［ビジュアルアイコン選択］画面の例を示します。

図 3-16 ［ビジュアルアイコン選択］画面

［ビジュアルアイコン選択］画面の一覧に表示されたビジュアルアイコンを選択し，［OK］ボタンをクリックすると，指定した監視ノードのビジュアルアイコンが変更されます。なお，ビジュアルアイコンを［ビジュアルアイコン選択］画面の一覧に表示するには，次に示す JP1/IM - View のフォルダを作成し，事前にファイルを格納しておく必要があります。また，複数のホストで JP1/IM - View を使用する場合は，ビジュアルアイコンを各ビューアーに配布してください。

ビジュアルアイコンとして使用する画像の格納場所，形式，およびサイズは次のとおりです。

画像の格納場所

View **パス** `¥image¥visual¥`

指定できるファイル名の最大長は，ファイルの格納パスおよびファイル名（拡張子含む）を合わせて 260 バイトまでです。

画像の形式

- JPEG
- GIF ※
- PNG

注※　アニメーション GIF は使用できません。

画像のサイズ
　最小サイズ：24 × 24 ピクセル
　最大サイズ：2,048 × 2,048 ピクセル

ファイル一覧でファイル名を選択すると，プレビューに画像とサイズが表示されます。
監視ノードにビジュアルアイコンを設定しない場合は，ファイル一覧で［ビジュアルアイコンなし］を選択してください。

3.12 ［状態変更条件設定］画面

［監視ツリー］画面，または［監視ツリー（編集中）］画面で選択した監視ノードの状態変更条件を設定する画面です。この画面は，［プロパティ］画面の［状態変更条件］ページで，［追加］ボタンまたは［編集］ボタンをクリックすると表示されます。

3.12.1 監視オブジェクトの［状態変更条件設定］画面

監視オブジェクトの［状態変更条件設定］画面の例を示します。

図 3-17 監視オブジェクトの［状態変更条件設定］画面



状態変更条件として設定する内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「4. システム監視オブジェクト一覧（セントラルスコープ用）」を参考にしてください。

なお，ここで設定する［共通条件］と［個別条件］，および複数の［個別条件］はすべて AND 条件となります。

表示項目を次に示します。

［条件名］

監視オブジェクトの状態を変更するためのイベント条件名を入力します。指定できる文字数は 63 バイトまでです。

［状態］

監視オブジェクトの状態を緊急，警戒，致命的，エラー，警告，正常，デバッグ，

初期状態から選択します。

［条件］

［共通条件設定］画面で設定されている共通条件をリストボックスから選択できます。［共通条件設定］ボタンをクリックし，表示される［共通条件設定］画面で共通条件の追加，編集ができます。

［条件］

個別属性名，個別属性値が入力できます。また，入力した個別属性値に対する条件を指定できます。

個別条件に JP1 イベントの基本属性を入力するときは，基本属性名の先頭に「B.」を，拡張属性を入力するときは，拡張属性名の先頭に「E.」を付けてください。

また，登録できる個別条件には次の制限があります。

- 登録できる個別条件の数は最大 5
- 個別属性名は 1 ～ 32 バイト
- 個別属性名には，先頭が英大文字で，以降英大文字，数字，および _（アンダーバー）。英小文字が入力された場合は，自動的に英大文字で表示されます。
- 個別属性値は 1 ～ 1,023 バイト
- 個別属性値の合計は 1,280 バイト以内
- 個別属性名が等しい条件を指定できますが，比較条件「と一致する」は複数指定できません。
- 同一の個別属性名，個別属性値を指定した場合，比較条件として「と一致する」と「と一致しない」は混在できません。

個別属性値の右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］［ホスト名比較］のどれかを選択します。［ホスト名比較］を選択した場合は，JP1/IM - Manager が保持するホスト情報を参照して比較します。［と一致する］でホスト名を比較した場合との違いについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「4.10.2　ホスト情報」を参照してください。

［追加］ボタンをクリックすると，入力した値が画面下の個別条件表示フィールドに追加されます。

個別条件表示フィールドで，個別属性名，個別属性値，または条件を選択し，［編集］ボタンをクリックすると，［個別条件編集］画面が表示され，設定済みの条件を編集できます。［削除］ボタンをクリックすると，選択した行が削除されます。

図 3-18　［個別条件編集］画面

個別属性に JP1 イベントの拡張属性の共通情報，および固有情報を指定する場合は，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリ

ファレンス」の「3. JP1 イベント」を参照してください。

3.12.2 監視グループの［状態変更条件設定］画面

監視グループの［状態変更条件設定］画面の例を示します。

図 3-19 監視グループの［状態変更条件設定］画面



表示項目を次に示します。

［条件名］

監視グループの状態を変更するための条件名を入力します。指定できる文字数は 63 バイトまでです。なお，一つの監視グループに同じ条件名は複数指定できません。

［状態］

条件に一致したときに，監視グループが変更される状態を緊急，警戒，致命的，エラー，警告，正常，デバッグから選択します。

［子ノードの状態］

監視グループの状態の変更契機となる，下位の監視ノードの状態を緊急，警戒，致命的，エラー，警告，正常，デバッグから選択します。

［比較条件］

比率，個数のどちらか一つのラジオボタンを選択して，条件を入力します。

- 比率
  1 ～ 100 の整数値を入力します。100 を入力した場合は，すべての子ノードが対象になります（ALL 指定）。
- 個数
  1 ～ 50,000 の整数値を入力します。なお，50,001 以上の値を入力した場合は，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーになります。

3.13 ［共通条件設定］画面

［共通条件設定］画面は，監視オブジェクトの状態変更条件（共通条件）を追加，削除，編集または参照するための画面です。

この画面は，［監視ツリー］画面で［オプション］－［共通条件設定］を選択するか，［状態変更条件設定］画面で［共通条件設定］ボタンをクリックすると表示されます。

［共通条件設定］画面を次に示します。

図 3-20 ［共通条件設定］画面



表示項目を次に示します。

［共通条件設定］

監視オブジェクトの状態を変更する共通条件が一覧で表示されます。

［監視ツリー］画面によるシステムの運用監視時に，この［共通条件設定］画面を呼び出した場合は，JP1/IM - Manager が保持する共通条件が表示されます。

例えば，［監視ツリー］画面のメニューから［オプション］－［共通条件設定］選択して［共通条件設定］画面を表示した場合，JP1/IM - Manager が保持する共通条件が表示されます。

［監視ツリー（編集中）］画面による監視ツリー編集時にこの［共通条件設定］画面を呼び出した場合は，下記条件により，表示される共通条件が異なります。

1. 監視ツリー新規作成時：JP1/IM - View が保持するデフォルトの共通条件
2. ローカル保存した CSV ファイル利用時：読み込んだ CSV ファイルに保存されている共通条件
3. ［サーバからツリーを取得］，［ツリーの自動生成］，または［最新定義取得］実施後：JP1/IM - Manager が保持する共通条件

例えば，［監視ツリー（編集中）］画面を開き，そのままメニューから［オプション］－［共通条件設定］を選択して［共通条件設定］画面を表示した場合，JP1/IM -

View が保持する共通条件が表示されます（上記条件 1.）。
［監視ツリー（編集中）］画面のメニューから［ファイル］－［ツリーを開く］を選択し，ローカル保存した CSV ファイルを開いた後，［共通条件設定］画面を表示した場合には，CSV ファイルに保存されている共通条件が表示されます（上記条件 2.）。
［監視ツリー（編集中）］画面のメニューから［最新定義取得］を選択し，JP1/IM - Manager から最新定義を取得した後，［共通条件設定］画面を表示した場合には，JP1/IM - Manager が保持する共通条件が表示されます（上記条件 3.）。

［追加］
共通条件を追加するための［共通条件詳細設定］画面が表示されます。
ユーザーが編集可能な共通条件がすでに 191 件登録されている場合，このボタンは操作できません。

［参照］または［編集］
選択した共通条件がシステム定義の場合は［参照］に，ユーザー定義の場合は［編集］になります。
［編集］ボタンをクリックした場合は［共通条件詳細設定］画面が表示され，共通条件の詳細を変更できます（［参照］の場合は変更できません）。

［削除］
選択した共通条件が削除されます。

3.14 ［共通条件詳細設定］画面

共通条件の詳細を設定します。この画面は，［共通条件設定］画面で［追加］ボタン，［編集］ボタン，または［参照］ボタンをクリックすると表示されます。［共通条件詳細設定］画面を次に示します。

図 3-21 ［共通条件詳細設定］画面

表示項目を次に示します。

［共通条件名］
　監視オブジェクトの状態を変更する共通条件の名称を表示，設定します。

［登録ホスト］

JP1 イベントが発生したホストの名称を指定します。
複数のホスト名を指定する場合は，コンマで区切って指定します。ホスト名は最大 100 指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，「¥,」または「¥¥」と指定してください。右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけ設定できます。

［重大度］
JP1 イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。

［オブジェクトタイプ］
JP1 イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［オブジェクト名］
JP1 イベントのオブジェクト名を指定します。
複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。
［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけを設定できます。

［登録名タイプ］
JP1 イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックスから選択します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［登録名］
JP1 イベントの登録名を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［事象種別］
JP1 イベントの事象種別を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］

［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［ユーザー名］

JP1 イベントのユーザー名を指定します。

複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 人のユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけを設定できます。

［メッセージ］

JP1 イベントのメッセージテキストを指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［プロダクト名］

JP1 イベントを発行したプログラムの名称を指定します。

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］［と一致しない］［から始まる］［を含む］［を含まない］［正規表現］のどれかを選択します。

［イベント ID］

JP1 イベントの ID を 16 進数で指定します。

複数のイベント ID を指定したい場合は，コンマで区切って指定します。

イベント ID は最大 113 指定できます。

［拡張属性］

重大度以外の拡張属性名，拡張属性値が入力できます。登録できる拡張属性には次の制限があります。

- 登録できる拡張属性の数は最大 5
- 拡張属性名は一意（登録済みの拡張属性名は使用できません）
- 拡張属性名は 1 ～ 32 バイト
- 拡張属性名には，先頭が英大文字で，以降英大文字，数字，および _（アンダーバー）。英小文字が入力された場合は，自動的に英大文字で表示されます。
- 拡張属性値は 1 ～ 1,023 バイト
- 拡張属性値の合計は 1,280 バイト以内
- 拡張属性値は正規表現で入力します。正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 G　正規表現」を参照してください。

［追加］ボタンをクリックすると，入力した値が画面下の拡張属性表示フィールドに

追加されます。
拡張属性表示フィールドで，拡張属性名，または拡張属性値を選択し，［編集］ボタンをクリックすると，［拡張属性編集］画面が表示され，設定済みの条件を編集できます。［削除］ボタンをクリックすると，選択した行が削除されます。

図 3-22 ［拡張属性編集］画面

3.15 ［監視ツリー (編集中)］画面

［監視ツリー (編集中)］画面は，［監視ツリー］画面で監視する監視ノードを設定するための画面です。この画面で設定した内容を監視オブジェクト DB に反映すると，ログインしているすべてのビューアーに設定内容が反映されます。この画面は，［監視ツリー］画面で［オプション］－［ツリー編集］を選択すると表示されます。

［監視ツリー (編集中)］画面の例を次に示します。

図 3-23 ［監視ツリー (編集中)］画面



表示項目を次に示します。

ツリー表示領域

監視する業務システムを構成している要素をツリー構造で表示します。ツリー表示領域に表示される項目については，「3.1 ［監視ツリー］画面の概要」の説明を参照してください。ただし，［監視ツリー (編集中)］画面では，仮想ルートノードは表示されません。

詳細表示領域

ツリー表示領域で選択した監視グループの子ノード，またはツリー表示領域で選択した監視オブジェクトの詳細情報（監視ノード名，監視ノード種別）が表示されます。詳細表示領域に表示される項目については，「3.1 ［監視ツリー］画面の概要」の説明を参照してください。 をクリックするとマップ表示に， をクリックすると詳細表示に切り替えることができます。

［上の監視グループへ］

ツリー表示領域で選択されている監視ノードの親監視グループを選択します。ツリー表示領域内では，フォーカスが移動し，詳細表示領域では，フォーカスが移動した監視グループの詳細が表示されます。

［アイコン表示］

ツリー表示領域で選択されている監視グループまたは監視オブジェクトの情報を詳細表示領域にマップ表示します。アイコンの位置を少しでも動かすと，位置が記憶され，固定します。この画面で設定したアイコンの位置は，［監視ツリー］画面のマップ表示に引き継がれます。

［詳細表示］

ツリー表示領域で選択されている監視グループまたは監視オブジェクトの情報を詳細表示領域に詳細表示します。

［矩形選択］

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選択する場合にクリックします。このボタンが選択された状態で，マップ上をマウスの左ボタンでドラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入ったすべてのアイコンが選択されます。詳細表示されている場合は，このボタンは非活性です。

［等間隔に整列］

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコン位置情報をリセットし，等間隔に整列して，固定します。この画面で設定したアイコンの位置は，［監視ツリー］画面のマップ表示に引き継がれます。詳細表示されている場合は，このボタンは非活性です。

ポップアップメニュー

ツリー表示領域および詳細表示領域でマウスの右ボタンをクリックすると，ポップアップメニューを表示できます。
なお，次のポップアップメニューは，特定の条件を満たした場合だけ表示されます。

［背景画像設定］

マップ表示時に詳細表示領域のアイコンを選択していない状態（アイコン以外の領域）で右クリックした場合に選択できます。
マップ表示時の背景画像を読み込みます。

［表示順序］

［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合に選択できます。複数の監視ノードが選択されている場合でも，このメニューは選択できます。
監視ノードの表示順序を次のメニューから変更できます。

- ［最前面へ移動］
  選択している監視ノードを最前面に表示します。
- ［前面へ移動］

選択している監視ノードを前面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ繰り上げます。

- ［背面へ移動］
  選択している監視ノードを背面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ繰り下げます。
- ［最背面へ移動］
  選択している監視ノードを最背面に表示します。

そのほかのポップアップメニュー項目については，次のメニュー項目の説明を参照してください。

次に，［監視ツリー（編集中）］画面のメニュー項目を説明します。

表 3-6 ［監視ツリー（編集中）］画面のメニュー項目

メニュー	コマンド	機能
ファイル	新規作成	ツリーを新規に作成します。［編集］の［新規監視ノード作成］を行うと，監視ノード ID は 00000001 から採番されます。
	ツリーを開く	ローカルにあるツリー構成ファイルを読み込みます。読み込んだツリー構成ファイルのバージョンが，タイトルバーに表示されます。
	ツリーを保存	ツリー構成情報をローカルにあるツリー構成ファイルに CSV 形式で保存します。
	サーバからツリーを取得	JP1/IM - Manager にあるツリー構成情報を取得します。 メニューを選択すると［ログイン］画面が表示され，ログイン※すると，JP1/IM - Manager の監視ツリーが取得されます。 取得した JP1/IM - Manager の監視オブジェクト DB のバージョンがタイトルバーに表示されます。 このメニューは，JP1 資源グループが JP1_Console で，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できます。
	サーバのツリーを更新	［監視ツリー（編集中）］画面で編集したツリー構成情報を JP1/IM - Manager の監視オブジェクト DB に反映します。 メニューを選択すると［ログイン］画面が表示され，ログイン※すると，現在表示されているツリー構成情報が JP1/IM - Manager の監視ツリーに反映されます。 このメニューは，JP1 資源グループが JP1_Console で，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できます。
	ログイン情報を保持する	チェックマークが付いた状態の場合，一度目のログイン情報を保持し，二度目以降のサーバへ接続する操作では［ログイン］画面が表示されません。
	終了	［監視ツリー（編集中）］画面を閉じます。
編集	監視状態変更	［監視ツリー（編集中）］画面で選択している監視ノードの監視状態をチェックマークで表示します。 チェックマークの付いていない状態を選択することで，監視ノードの監視状態を変更できます。

メニュー	コマンド	機能
	切り取り	選択した監視ノードを切り取ります。ルート監視ノードが選択されている場合，このメニューは選択できません。
	コピー	選択した監視ノードをコピーします。ルート監視ノードが選択されている場合，このメニューは選択できません。
	貼り付け	切り取り，またはコピーされている監視ノードを，選択している監視グループの子ノードとして貼り付けます。
	新規監視ノード作成	選択した監視グループの子ノードを追加するために，［新規監視ノード作成］画面を表示します。 マップ表示時に監視ノードを作成した場合，追加した監視ノードアイコンの位置情報が確定していないため，詳細表示領域の左上から順に自動整列されて表示されます。
	削除	選択した監視ノードを削除します。 マップ表示時に監視ノードを削除した場合，削除したもの以外の位置情報が確定していない監視ノードアイコンは，詳細表示領域の左上から順に自動整列されて表示されます。
	すべて削除	［監視ツリー(編集中)］画面に表示中の監視ノードをすべて削除します。このメニューは CSV ファイル（ツリー構成ファイル）を開いてツリーを編集中に，すべて削除して編集をやり直す場合などに使用します。このメニューを選択すると，ツリーはクリアされますが，編集対象となっている CSV ファイルは変わりません。
	元に戻す	［監視ツリー(編集中)］画面で，監視ノードに対して，最後に行ったツリーの親子関係の編集を編集前の状態に戻します。
	やり直し	［元に戻す］で編集前の状態に戻した操作を取り消します。
	検索	［監視ツリー(編集中)］画面の監視ツリーから，監視ノードを検索するために，［検索］画面を表示します。監視グループを選択した場合，選択した監視グループ，およびその子ノードが検索範囲となります。 すでに［検索］画面が表示されている場合は，最前面に表示します。
	新規ビジュアル監視画面作成	［ビジュアル監視(編集中)］画面を表示します。
	ビジュアル監視画面一覧編集	［ビジュアル監視画面一覧編集］画面を表示します。 メニューを選択すると［ログイン］画面が表示され，ログイン※すると，［ビジュアル監視画面一覧編集］画面が表示されます。 このメニューは，JP1 資源グループが JP1_Console で，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できます。
	プロパティ	［監視ツリー(編集中)］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［全般］タブが選択された状態で表示します。

メニュー	コマンド	機能
オプション	アイコン表示	［監視ツリー（編集中）］画面で選択している監視グループまたは監視オブジェクトの情報を，詳細表示領域にマップ表示します。 アイコンの位置を少しでも動かすと，位置が記憶され，固定します。この画面で設定したアイコンの位置は，［監視ツリー］画面のマップ表示に引き継がれます。
	詳細表示	［監視ツリー（編集中）］画面で選択している監視グループまたは監視オブジェクトの情報を，詳細表示領域に詳細表示します。
	ビジュアルアイコンを使用	ビジュアルアイコンを使用するかどうかをチェックマークで表示します。 チェックした場合，詳細表示領域（マップ表示時）および［ビジュアル監視］画面に，監視グループまたは監視オブジェクトに設定しているビジュアルアイコンを表示します。
	等間隔に整列	監視グループまたは監視オブジェクトのアイコン位置情報をリセットし，等間隔に整列して，固定します。この画面で設定したアイコンの位置は，［監視ツリー］画面のマップ表示に引き継がれます。詳細表示されている場合は，このボタンは非活性です。
	矩形選択	監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選択します。チェックマークで選択した状態でマップ上をマウスの左ボタンでドラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入ったすべてのアイコンが選択されます。
	ツリーの自動生成	監視ツリーを自動生成するために，［自動生成－構成選択］画面を表示します。 メニューを選択すると［ログイン］画面が表示され，ログイン※すると，［自動生成－構成選択］画面が表示されます。このメニューから監視ツリーを自動生成する場合は，jp1admin ユーザーでログインしてください。 **備考** 運用上の理由で jp1admin ユーザーを削除している場合は，連携製品の定義情報にアクセスできる権限レベルを持つ JP1 ユーザーでログインし，自動生成を行ってください。
	監視範囲の設定	監視ツリーの監視範囲設定をチェックマークで表示します。 チェックした場合，JP1 資源グループ単位の監視範囲の設定を有効にします。
	基本情報	［監視ツリー（編集中）］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［基本情報］タブが選択された状態で表示します。
	状態変更条件	［監視ツリー（編集中）］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［状態変更条件］タブが選択された状態で表示します。
	共通条件設定	［共通条件設定］画面を表示します。［共通条件設定］画面では，JP1/IM - Manager が管理する共通条件を追加，削除，編集または参照できます。 このメニューは，JP1 資源グループが JP1_Console で，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できます。

メニュー	コマンド	機能
	イベント発行条件	［監視ツリー（編集中）］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，［イベント発行条件］タブが選択された状態で表示します。
	最新定義取得	JP1/IM - Manager にある，次の定義の最新情報を取得します。 • 全共通条件 メニューを選択すると［ログイン］画面が表示され，ログイン※すると，最新情報が取得されます。 このメニューは，JP1 資源グループが JP1_Console で，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できます。
ヘルプ	ヘルプ	ヘルプの目次を表示します。
	バージョン情報	JP1/IM - View のバージョン情報を表示します。

注※ ［ログイン情報を保持する］をチェックしておくと，一度ログインすれば，ログアウトするまでユーザー名・パスワード・接続ホスト名が保持されるため，以降のサーバ接続操作でログインの操作は必要ありません。

［監視ツリー（編集中）］画面のタイトルバーの表示について

［監視ツリー（編集中）］画面のタイトルバーには，次の二つの情報が表示されます。

バージョン情報

［監視ツリー（編集中）］画面に編集対象の監視ツリーのデータバージョンが表示されます。デフォルトでは「08-10」と表示されます。

サーバへの接続操作をすると，サーバの JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）のバージョンに表示が変わります。また，ローカルホストに保存した CSV ファイルを開くと，CSV ファイルのデータバージョンに表示が変わります。

バージョン情報は，サーバの監視ツリーまたは CSV ファイルのデータバージョンです。製品のバージョンではありません。

ログイン情報

ログイン情報の保持を有効にしている場合に表示されます。デフォルトは無効です（ログイン情報は表示されていません）。

メニューから［ファイル］－［ログイン情報を保持する］にチェックマークを付けたあと，次に示す操作をしたときに有効になります。

表 3-7　ログインを必要とする操作

画面名	操作	説明
監視ツリー（編集中）	［ファイル］－［サーバからツリーを取得］を選択	監視ツリーの既存の設定を JP1/IM - Manager から取得する。
	［ファイル］－［サーバのツリーを更新］を選択	監視ツリーの編集内容を JP1/IM - Manager に反映する。
	［オプション］－［ツリーの自動生成］を選択	監視ツリーを自動生成する。
	［オプション］－［最新定義取得］を選択	JP1/IM - Manager 上の共通条件定義の最新情報を取得する。
	［編集］－［ビジュアル監視画面一覧編集］を選択	［ビジュアル監視画面一覧編集］画面を表示する。
ビジュアル監視（編集中）	［サーバからのビジュアル監視データを取得］ボタンをクリック	JP1/IM - Manager 上のビジュアル監視データを読み込む。
	［サーバのビジュアル監視データを更新］ボタンをクリック	編集したビジュアル監視データをJP1/IM - Manager 上に反映する。

一度［ログイン情報を保持する］を有効にすると，次回以降［監視ツリー（編集中）］画面を開いたときでも，設定は有効のままです。
なお，設定が有効になっている場合，次のように表示されます。

ログイン情報：**ユーザー名**@**ホスト名**（またはIP**アドレス**）

図 3-24　ログイン情報の保持有無によるタイトルバーの違い



なお，自動ログインでエラーが発生した場合には，保持されているログイン情報が破棄されます。エラーダイアログボックスが表示され，操作の処理が中断されます。
この場合は再度ログインを必要とする操作をしたときに，［ログイン］画面が表示され，ここで入力したログイン情報が保持されます。

3.16 ［新規監視ノード作成］画面

［新規監視ノード作成］画面は，［監視ツリー（編集中）］画面で選択した監視グループの子ノードを追加するための画面です。この画面は，［監視ツリー（編集中）］画面で［編集］－［新規監視ノード作成］を選択すると表示されます。

［新規監視ノード作成］画面を次に示します。

図 3-25 ［新規監視ノード作成］画面



表示項目を次に示します。

［監視ノード名］

新規作成する監視ノードの名称を入力します。1 ～ 255 バイトの名称が指定できます。名称にタブは設定できません。

［監視ノード種別］

新規作成する監視ノードの種別を選択します。監視オブジェクト，監視グループのどちらかを選択します。監視オブジェクトを選択した場合は，さらにリストボックスからシステム監視オブジェクト（AJS 監視や SSO 監視など），または汎用監視オブジェクト（汎用オブジェクト）を選択します。システム監視オブジェクトを選択した場合に［OK］ボタンをクリックすると，［基本情報設定］画面が表示されます。

3.17 ［基本情報設定］画面

［基本情報設定］画面は，［新規監視ノード作成］画面で選択したシステム監視オブジェクトに対する基本情報を設定するための画面です。この画面は，［新規監視ノード作成］画面の［監視ノード種別］でシステム監視オブジェクトを選択し，［OK］ボタンをクリックすると表示されます。

［基本情報設定］画面の例を次に示します。

図 3-26 ［基本情報設定］画面



［基本情報設定］画面の表示項目は，［新規監視ノード作成］画面で選択したシステム監視オブジェクトによって異なります（画面は表示される項目の一例です）。

設定する内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「4.　システム監視オブジェクト一覧（セントラルスコープ用）」を参考にしてください。

各項目の入力上限は 1,023 バイト，全項目を合計しての入力上限は 1,280 バイトです。また最大項目数は 5 項目です。

3.18 ［自動生成－構成選択］画面

［自動生成－構成選択］画面は，ツリーを自動生成するときのツリー構成を選択するための画面です。この画面は，［監視ツリー(編集中)］画面で［オプション］－［ツリーの自動生成］を選択すると表示されます。

［自動生成－構成選択］画面を次に示します。

図 3-27 ［自動生成－構成選択］画面



表示項目を次に示します。

［生成ツリー］

［監視ツリー(編集中)］画面の監視ツリーを自動生成するためのテンプレートを表示します。

［生成］

生成ツリーのリストで選択しているテンプレートに従って，システムから定義情報を収集し，［監視ツリー(編集中)］画面に表示します（既存の［監視ツリー(編集中)］画面の監視ツリーは置き換わります)。

［差分］

生成ツリーのリストで選択しているテンプレートに従って，システムから定義情報を収集し，現在の JP1/IM - Manager 上の監視ツリーとの差分を JP1/IM - Manager 上の監視ツリーに追加し，この監視ツリーで［監視ツリー(編集中)］画面を置き換えます。

［追加］

生成ツリーのリストで選択しているテンプレートに従って，システムから定義情報を収集します。既存の監視ツリーに加えて，新規に監視ツリーを生成します。新規の監視ツリーは［NEW_TREE］という名称の監視グループ下に生成されます。

3.19 ［ログインユーザー一覧］画面

［ログインユーザー一覧］画面には，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）へログインしているユーザーが一覧表示されます。この画面は，［監視ツリー］画面で［オプション］－［ログインユーザー一覧］を選択すると表示されます。

一覧表示されるユーザー情報は次の 4 項目です。

- ユーザー名
- ホスト名
- IP アドレス
- ログイン日時

［ログインユーザー一覧］画面を次に示します。

図 3-28 ［ログインユーザー一覧］画面



4 IM 構成管理の画面

この章では，IM 構成管理・ビューアーの表示項目，および定義項目について説明します。

4.1 ［IM 構成管理］画面

4.2 ［ホスト登録］画面

4.3 ［仮想化管理設定］画面

4.4 ［ホスト属性編集］画面

4.5 ［ホスト選択］画面

4.6 ［エージェント構成編集］画面

4.7 ［リモート監視設定］画面

4.8 ［リモート監視構成編集］画面

4.9 ［プロファイル表示 / 編集］画面

4.10 ［プロファイル追加］画面

4.11 ［ログインユーザー一覧］画面

4.12 ［実行結果］画面

4.13 ［ホスト交換］画面

4.14 ［業務グループの新規作成］画面

4.15 ［業務グループ基本情報編集］画面

4.16 ［監視グループの新規作成］画面

4.17 ［監視グループ基本情報編集］画面

4.18 ［所属ホストの登録 / 登録解除］画面

4.19 ［監視グループ名の変更］画面

4.20 ［システム共通設定］画面

4.1 ［IM 構成管理］画面

［IM 構成管理］画面は，IM 構成管理が管理しているシステムの階層構成（IM 構成），登録ホストの一覧，業務グループの構成を表示したり，編集したりするための画面です。IM 構成管理・ビューアー（IM 構成管理）にログインすると，［IM 構成管理］画面が表示されます。

［IM 構成管理］画面には，［ホスト一覧］，［IM 構成］，および［業務グループ］の 3 種類のページがあり，タブを選択することで表示を切り替えられます。［ホスト一覧］ページについては，「4.1.1 ［ホスト一覧］ページ」，［IM 構成］ページについては，「4.1.2 ［IM 構成］ページ」，［業務グループ］ページについては，「4.1.3 ［業務グループ］ページ」を参照してください。

なお，異なるバージョンの IM 構成管理・ビューアーと IM 構成管理を接続した場合，または同一装置内前提製品として異なるバージョンの JP1/Base を使用した場合は，画面の表示項目が本文と異なったり，表示項目が非活性となったりする場合があります。画面差異の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 H　下位バージョンとの接続性」を参照してください。

［IM 構成管理］画面の表示例を次に示します。

図 4-1 ［IM 構成管理］画面の表示例

ツールバー

［IM 構成管理］画面でよく使う機能をボタンにしています。

［最新情報に更新］

ツリー表示領域を最新の情報に更新します。

［セントラルコンソール起動］

［セントラルコンソール］画面を表示します。

［セントラルスコープ起動］

［セントラルスコープ］画面を表示します。

［ヘルプ］

ヘルプを表示します。

［ホスト一覧］タブ

［ホスト一覧］タブを選択すると，［ホスト一覧］ページに切り替わります。［ホスト一覧］ページでは，システムの階層構成に登録されているホストの一覧をツリー表示領域に表示します。また，ツリー表示領域からホストまたは仮想ホストの一つを選択すると，その詳細情報をノード情報表示領域に表示します。

［IM 構成］タブ

［IM 構成］タブを選択すると，［IM 構成］ページに切り替わります。［IM 構成］ページでは，システムの階層構成をツリー表示領域に表示します。また，ツリー表示領域からマネージャーまたはエージェントの一つを選択すると，その詳細情報をノード情報表示領域に表示します。

［業務グループ］タブ

［業務グループ］タブを選択すると，［業務グループ］ページに切り替わります。［業務グループ］ページでは，業務グループおよび業務グループ内の監視グループの構成をツリー表示領域に表示します。

表示項目

ノード情報表示領域の表示項目を表示したり，非表示にしたりするには，表示項目を右クリックすると表示されるメニューから指定します。メニューの表示項目名をチェックすると表示し，チェックを外すと非表示になります。灰色のチェックのついている表示項目名は非表示に変更できません。

［IM 構成管理］画面のメニュー項目を次に説明します。

表 4-1 ［IM 構成管理］画面のメニュー項目

メニュー	コマンド	機能
ファイル	終了（ログアウト）	接続中の JP1/IM - Manager（IM 構成管理）からログアウトし，表示中の画面を終了します。

メニュー	コマンド		機能
編集	ホスト登録		［ホスト登録］画面を表示します。
	ホスト削除		選択したホストを削除します。複数のホストをまとめて削除できます。
	ホスト属性編集		［ホスト属性編集］画面を表示します。［IM 構成管理］画面で選択したホストの登録情報を編集できます。
	システム共通設定		［システム共通設定］画面を表示します。
	エージェント構成編集		［エージェント構成編集］画面を表示します。エージェント構成定義情報を編集できます。
	リモート監視構成編集		［リモート監視構成編集］画面を表示します。リモート監視構成定義情報を編集できます。
	業務グループ	新規作成	ルートノードを選択している場合 ［業務グループの新規作成］画面を表します。業務グループを作成します。 業務グループノードまたは監視グループノードを選択している場合 ［監視グループの新規作成］画面を表示します。監視グループを作成します。
		基本情報編集	業務グループノードを選択している場合 ［業務グループ基本情報編集］画面を表示します。業務グループノードの基本情報を編集できます。 監視グループノードを選択している場合 ［監視グループ基本情報編集］画面を表示します。監視グループノードの基本情報を編集できます。
		削除	業務グループノードを選択している場合 選択している業務グループを削除します。 監視グループノードを選択している場合 選択している監視グループノード以下の階層をすべて削除します。
		コピー	選択している監視グループ以下の階層をコピーします。
		切り取り	選択している監視グループ以下の階層を切り取ります。

メニュー	コマンド		機能
		貼り付け	コピーした，または切り取った監視グループを貼り付けます。 業務グループノードを選択している場合 業務グループ直下の監視グループとして貼り付けられます。 監視グループノードを選択している場合 選択した監視グループの直下に貼り付けられます。
		所属ホストの登録 / 登録解除	［所属ホストの登録 / 登録解除］画面を表示します。選択している業務グループまたは監視グループに対してホストを登録または登録解除します。
		パスをクリップボードにコピー	選択しているノードのパス（業務グループまたは監視グループのパス）をクリップボードにコピーします。
操作	ホスト情報収集		選択したホスト情報を収集します。選択したホストが複数の場合は［実行結果］画面を表示します。
	IM 構成取得		システムで有効になっている構成定義情報を取得します。
	IM 構成同期		上位のマネージャーと下位のマネージャー間で IM 構成情報の同期を取ります。
	IM 構成検証		マネージャーとエージェントの構成定義情報を比較し，一致するかどうかをチェックします。実行中のメッセージは，［実行結果］画面に表示します。
	プロファイル一括収集		プロファイルを一括で収集します。実行中のメッセージは，［実行結果］画面に表示します。
	プロファイル一括反映		プロファイルを一括で反映します。実行中のメッセージは，［実行結果］画面に表示します。
	仮想化構成	仮想化構成収集	［IM 構成管理］画面で選択している仮想化システム管理ホストから，仮想化構成情報を収集します。
		仮想化構成一括収集	IM 構成管理で管理しているすべての仮想化システム管理ホストから，仮想化構成情報を収集します。
		セントラルスコープ監視ツリー反映	仮想化構成情報をセントラルスコープの監視ツリーへ反映します。

メニュー	コマンド		機能
	業務グループ	業務グループ反映	編集した業務グループをシステムへ反映します。 反映すると，セントラルコンソールの次の定義に指定された業務グループ・監視グループの名称も最新の名称に変更されます。 • 重要イベント定義 • イベント検索条件 • イベント取得フィルター（拡張モードの共通除外条件） • ユーザーフィルター • 表示フィルター • 相関イベント発行定義 • 自動アクション定義 • アクション結果更新条件 • コマンドボタン定義 • 重大度変更定義 • 発生元ホストマッピング定義
		セントラルスコープ監視ツリー反映	編集した業務グループをセントラルスコープの監視ツリーへ反映します。
	拠点ビュー起動		拠点マネージャーの IM 構成管理・ビューアーを表示します。
表示	プロファイル表示		［プロファイル表示 / 編集］画面を表示します。
	ログインユーザー一覧		［ログインユーザー一覧］画面を表示します。
	セントラルコンソール起動		セントラルコンソール・ビューアーを表示します。
	セントラルスコープ起動		セントラルスコープ・ビューアーを表示します。
	構成状態不明アイコン表示		構成状態不明アイコンを表示するかどうかを設定します。デフォルトは表示する設定です。
	最新情報に更新		［IM 構成管理］画面の表示内容を最新の情報に更新します。
ヘルプ	ヘルプ		ヘルプを表示します。
	目次		ヘルプの目次を表示します。
	バージョン情報		IM 構成管理・ビューアーのバージョン情報を表示します。

4.1.1 ［ホスト一覧］ページ

［IM 構成管理］画面の［ホスト一覧］ページには，IM 構成管理に登録されたホストの一覧が表示されます。［ホスト一覧］ページには，ホストの一覧をツリー表示するツリー表示領域と，ツリーに表示されるノードの詳細情報を表示するノード情報表示領域があります。

図 4-2 ［ホスト一覧］ページの表示例



ツリー表示領域

システムの階層構成に登録されているホストの一覧をツリー表示します。ツリー表示領域に表示する項目を次に示します。

表 4-2 ツリー表示領域の項目（［ホスト一覧］ページ）

表示項目	説明
	グループを示すアイコンです。 グループを選択すると，ノード情報表示領域にそのグループの［下位ホスト情報］を表示します。下位ホストがない場合は，ノード情報表示領域に何も表示しません。
	ホストを示すアイコンです。ホストを選択すると，ノード情報表示領域にそのホストの詳細情報を表示します。
	仮想ホストを示すアイコンです。仮想ホストを選択すると，ノード情報表示領域にその仮想ホストの詳細情報を表示します。 仮想ホストのツリーは常に展開した状態で表示します。

ノード情報表示領域

［ホスト一覧］ページのノード情報表示領域には，ツリー表示領域で選択したノード項目に関する情報を表示します。四つのボタンを選択することで，ノード情報表示領域に表示する情報が切り替わります。

［下位ホスト情報］

選択中のホストより下位にあるホストの一覧を表示します。

［基本情報］

ホストの基本情報を表示します。

［製品情報］

ホストにインストールされている製品情報を表示します。

［サービス情報］

ホストで稼働しているサービス情報を表示します。

ツリー表示領域で選択されているホストの種類によって，表示できる情報と表示できない情報があります。ホストの種類と，表示情報の関係を次に示します。

表 4-3　ホストの種類と表示できる情報（[ホスト一覧] ページ）

ホストの種類	[下位ホスト情報]	[基本情報]	[製品情報]	[サービス情報]
グループ	○	×	×	×
ホスト	○※1	○※2	○※2	○
仮想ホスト	×	○※2	○※2	○

（凡例）
　○：表示できる
　×：表示できない
注※1　下位に仮想ホストがある場合に表示します。
注※2　ホスト情報を収集済みの場合に表示します。

(1) [下位ホスト情報]

ツリー表示領域で選択したノードのフルパスと，ツリー上で下位にあるホストの一覧を表示します。例えば，ツリー上で仮想ホストの親ホスト（VMM ホスト）を選択した場合は，仮想ホストを表示します。また，ツリーの最上位にある「ホスト一覧」を選択した場合は，すべてのホストを表示します。

［下位ホスト情報］ボタン選択時の表示例を次に示します。

図 4-3 ［下位ホスト情報］ボタン選択時の［ホスト一覧］ページ



下位ホスト情報

下位ホスト情報に表示する項目は，項目名（ホスト名，IP アドレス，ホスト種別など）を右クリックして表示されるメニューから選択できます。

なお，項目名をクリックすると，その項目名でソート表示できます。対象のホストが見つけにくい場合に利用してください。

項目名をクリックすると，項目名の横に「△」が表示されます。さらにクリックを繰り返すと，「▽」，「△」の順で表示が変更されます。「△」または「▽」が表示されている状態で，ほかの項目名をクリックすると，前のソートは解除され，新しくクリックした項目のソート順で表示されます。

- 「△」の場合，昇順に表示されます。
- 「▽」の場合，降順に表示されます。

下位ホスト情報に表示する項目を次に示します。

表 4-4 下位ホスト情報に表示する項目

表示項目	説明
ホスト名※1※2	管理対象とするホストのホスト名を表示します。 例：HostA
IP アドレス※1	管理対象とするホストの IP アドレスを表示します。 例：10.208.40.40
ホスト名一覧	管理対象とするホスト名と，エイリアス名の一覧を表示します。 例：HostB, HostC
実ホスト名	管理対象とするホストに実際に設定されているホスト名を表示します。 例：HostA
ホスト種別※1	ホストの種別を次の 4 種類の中から表示します。 • 物理ホスト • 仮想ホスト • 論理ホスト • 不明

表示項目	説明
実行系ホスト※3	論理ホストの実行系になる物理ホストのホスト名を表示します。 例：HostA
待機系ホスト※3	論理ホストの待機系になる物理ホストのホスト名を表示します。 例：HostA
VMM ホスト※4	仮想マシンモニターが動作しているホストのホスト名を表示します。 例：HostA
OS 名※1	物理ホスト上で動作している OS 名を表示します。 例：Windows
収集日時	ホスト情報を最後に収集した日時を表示します。 例：2008/01/14 12:34:14
構成種別	IM 構成の種別を次の 4 種類の中から表示します。 • 統合マネージャー • 拠点マネージャー • 中継マネージャー • エージェント
収集状態	ホスト情報の収集後の状態を次の 3 種類の中から表示します。 • 未収集 • 収集済み • 収集失敗
構成反映日時	システムの階層構成に追加・削除した日時を表示します。 例：2008/01/14 12:34:14
コメント※1	コメントを表示します。 例：本社サーバ
仮想化管理種別	仮想化構成を管理する製品の種別を次の中から表示します。 仮想化システム管理ホストの場合 • JP1/SC/CM • SCVMM • vCenter VMM ホストの場合 • ESX • Hyper-V • Virtage
リモート通信種別	リモート通信種別を次の 3 種類の中から表示します。 • WMI/NetBIOS • SSH • 空白
業務グループ	業務グループの情報を表示します。
監視グループ	監視グループの情報を表示します。

注※1　デフォルトで表示します。

注※2　非表示にはできません。

注※3　ホスト種別が「論理ホスト」の場合だけ表示します。

注※4　ホスト種別が「仮想ホスト」の場合だけ表示します。

(2) [基本情報]

ツリー表示領域から選択したホストに関して，フルパス，基本情報および詳細情報を表示します。[基本情報] ボタン選択時の表示例を次に示します。

図 4-4 [基本情報] ボタン選択時の [ホスト一覧] ページ



基本情報

基本情報に表示する項目は，項目名（情報名，状態，日時）を右クリックして表示されるメニューから選択できます。

基本情報に表示する項目を次に示します。

表 4-5 基本情報に表示する項目

表示項目	説明
情報名※1※2	次の情報名を表示します。 • ホスト情報 • IM 構成反映 • IM 構成検証 • プロファイル収集 • プロファイル反映 • 仮想化構成情報※3 • リモート監視設定情報※4

表示項目	説明
状態※1	各情報の収集，反映，または検証を実行したあとの状態を表示します。 **ホスト情報の場合** ホスト情報の収集状態を，「収集済み」，「未収集」，または「収集失敗」の中から表示します。 **IM 構成反映の場合** システムの階層構成の反映状態を，「反映済み」，「未反映」，または「反映失敗」の中から表示します。 **IM 構成検証の場合** システムの階層構成の検証状態を，「一致」，「不一致」，「検証失敗」，「未実施」，または「未対応」の中から表示します。 **プロファイル収集の場合** プロファイルの収集状態を，「収集済み」，「未収集」，「一部収集済み」，または「収集失敗」の中から表示します。 **プロファイル反映の場合** プロファイルの反映状態を，「反映済み」，「未反映」，または「反映失敗」の中から表示します。 初期状態（プロファイル反映を実行していない状態）のときは，何も表示されません。 **仮想化構成情報※3 の場合** 仮想化構成情報の収集状態を，「収集済み」，「未収集」，「収集失敗」，または「不一致」の中から表示します。 **リモート監視設定情報※4 の場合** リモート監視構成の収集状態を，「収集済み」，「未収集」，または「収集失敗」の中から表示します。
日時※1	各情報の収集，反映，または検証を最後に実行したときのマネージャーの時刻※5 を JP1/IM - View のロケールで表示します。 ただし，プロファイル反映の場合は，プロファイルを正常に反映したときのエージェントの時刻が IM-View のロケールで表示されます。 例：2008/01/14 12:34:14

注※1　デフォルトで表示します。

注※2　非表示にはできません。

注※3　仮想化管理種別が設定されているホストを選択した場合に表示されます。

注※4　リモート監視が設定されているホストを選択した場合に表示されます。

注※5　IM 構成管理が動作するマネージャーの時刻です。

詳細情報

詳細情報に表示する項目を次に示します。

表 4-6　詳細情報に表示する項目

種別	表示項目	説明
ホスト情報	IP アドレス	管理対象とするホストの IP アドレスを表示します。
	OS 名	物理ホスト上で動作している OS 名を表示します。
	VMM ホスト※1	仮想マシンモニターが動作しているホストのホスト名を表示します。
	コメント	コメントを表示します。
	ホスト名	管理対象とするホストのホスト名を表示します。

種別	表示項目	説明
	ホスト名一覧	管理対象とするホスト名と，エイリアス名の一覧を表示します。
	ホスト種別	ホストの種別を次の 4 種類の中から表示します。 • 物理ホスト • 仮想ホスト • 論理ホスト • 不明
	収集日時	ホスト情報を最後に収集した日時を表示します。
	情報収集結果	エージェントまたはリモートの監視対象ホストのホスト情報の収集後の状態を次の 3 種類の中から表示します。 • 未収集 • 収集済み • 収集失敗 ホストをエージェント構成だけで構成している場合，リモートの監視対象ホストのホスト情報は表示しません。また，ホストをリモート監視構成だけで構成している場合，エージェント構成のホスト情報は表示しません。
	実ホスト名	管理対象とするホストに実際に設定されているホスト名を表示します。
	実行系ホスト※2	論理ホストの実行系になる物理ホストのホスト名を表示します。
	待機系ホスト※2	論理ホストの待機系になる物理ホストのホスト名を表示します。
	構成種別	IM 構成の種別を次の 4 種類の中から表示します。 • 統合マネージャー • 拠点マネージャー • 中継マネージャー • エージェント
仮想化構成情報	仮想化管理種別※3	仮想化構成情報に設定された仮想化管理種別を次の 6 種類の中から表示します。 • ESX • Hyper-V • JP1/SC/CM • SCVMM • vCenter • Virtage
	仮想化管理製品バージョン※3	仮想化構成を管理する製品のバージョン情報を表示します。
	ユーザー名※3※4	ユーザー名を表示します。
	通信種別※3※5	通信種別を表示します。
	ドメイン名※3※6	ドメイン名を表示します。
リモート監視設定情報	リモート通信種別	リモート通信種別を表示します。
	認証方式※7	リモート通信の認証方式を表示します。

種別	表示項目	説明
	ユーザー名	リモート通信のユーザー名を表示します。
	ドメイン名※8	リモート通信のドメイン名を表示します。

注※1　ホスト種別が「仮想ホスト」の場合だけ表示します。
注※2　ホスト種別が「論理ホスト」の場合だけ表示します。
注※3　基本情報で「仮想化構成情報」を選択した場合だけ表示します。
注※4　仮想化管理種別が「SCVMM」または「vCenter」の場合だけ表示します。
注※5　仮想化管理種別が「vCenter」の場合だけ表示します。
注※6　仮想化管理種別が「SCVMM」の場合だけ表示します。
注※7　リモート通信種別が「SSH」の場合に表示します。
注※8　リモート通信種別が「WMI/NetBIOS」の場合に表示します。

(3) [製品情報]

ツリー表示領域から選択したホストに関して，フルパス，製品情報および詳細情報を表示します。[製品情報] ボタン選択時の表示例を次に示します。

図 4-5　[製品情報] ボタン選択時の [ホスト一覧] ページ



製品情報

製品情報に表示する項目は，項目名（製品名，バージョン）を右クリックして表示されるメニューから選択できます。

製品情報に表示する項目を次に示します。

表 4-7 製品情報に表示する項目

表示項目	説明
製品名※1※2	製品名を表示します。 例：JP1/Base
バージョン※1	製品のバージョンを表示します。 例：0900

注※1 デフォルトで表示します。
注※2 非表示にはできません。

詳細情報

詳細情報に表示する項目は，項目名（製品名，製品形名，バージョン，インストールパス）を右クリックして表示されるメニューから選択できます。
詳細情報に表示する項目を次に示します。

表 4-8 詳細情報に表示する項目

表示項目	説明
製品名	製品名を表示します。 例：JP1/Base
製品形名※	製品の製品形名を表示します。 例：P-242C-6L94
バージョン※	製品のバージョンを表示します。 例：0900
インストールパス※	製品のインストール先ディレクトリを表示します。 例：c:¥Program files¥Hitachi¥JP1Base

注※ ホストで動作する JP1/Base がバージョン 9 より古い場合は，製品名以外の項目は空白となります。

(4) [サービス情報]

ツリー表示領域から選択したホストに関して，フルパス，サービス情報および詳細情報を表示します。［サービス情報］ボタン選択時の表示例を次に示します。

図 4-6　［サービス情報］ボタン選択時の［ホスト一覧］ページ



サービス情報

サービス情報に表示する項目は，項目名（製品名，サービス名，起動状態）を右クリックして表示されるメニューから選択できます。

サービス情報に表示する項目を次に示します。

表 4-9　サービス情報に表示する項目

表示項目	説明
製品名※1	サービスの製品名を表示します。 例：JP1/Base
サービス名※1※2	サービス名を表示します。 例：イベントサービス
起動状態※1※2	サービスの稼働状態を次の 4 種類の中から表示します。 • 稼働中 • 停止中 • 一部稼働中 • 収集失敗

注※1　デフォルトで表示します。

注※2　非表示にはできません。

詳細情報

詳細情報には，サービスの状態確認コマンドの標準出力と標準エラー出力が表示されます。リモート監視の場合は，状態確認コマンドの標準出力と標準エラー出力相当の情報が表示されます。

4.1.2 ［IM 構成］ページ

［IM 構成管理］画面の［IM 構成］ページには，システムの階層構成が表示されます。［IM 構成］ページには，システムの階層構成をツリー表示するツリー表示領域と，ツリーに表示されるノードの詳細情報を表示するノード情報表示領域があります。

図 4-7 ［IM 構成］ページの表示例



ツリー表示領域

システムの階層構成をツリー表示します。

ツリー表示領域に表示する項目を次に示します。

表 4-10 ツリー表示領域の項目（［IM 構成］ページ）

表示項目	説明
+	マネージャーの下にホストがあるときに表示します。 + を選択すると，マネージャーの下にツリーを展開します。
-	マネージャーの下にホストがあるときに表示します。 - を選択すると，展開したツリーを閉じます。
	統合マネージャー（自ホスト／他ホスト）を示すアイコンです。配下にホストがあるときは，+ または - を横に表示します。 統合マネージャー（他ホスト）を選択すると，ノード情報表示領域にその統合マネージャーの［下位ホスト情報］を表示します。下位ホストがない場合は，ノード情報表示領域に何も表示しません。 統合マネージャー（自ホスト）を選択すると，ノード情報表示領域にその統合マネージャーの詳細情報を表示します。

表示項目	説明
	中継マネージャーを示すアイコンです。配下にホストがあるときは，+ または - を横に表示します。 中継マネージャーを選択すると，ノード情報表示領域にその中継マネージャーの詳細情報を表示します。
	拠点マネージャーを示すアイコンです。配下にホストがあるときは，+ または - を横に表示します。 拠点マネージャー（他ホスト）を選択すると，ノード情報表示領域にその拠点マネージャーの［下位ホスト情報］を表示します。下位ホストがない場合は，ノード情報表示領域に何も表示しません。 拠点マネージャー（自ホスト）を選択すると，ノード情報表示領域にその拠点マネージャーの詳細情報を表示します。
	エージェントを示すアイコンです。 エージェントを選択すると，ノード情報表示領域にそのエージェントの詳細情報を表示します。
	次の場合に，統合マネージャー，中継マネージャー，拠点マネージャー，およびエージェントのアイコンに重ねて，エラーを示すアイコン（ ）※を表示します。 は，エージェントに重ねて表示する例です。 • システムの階層構成の反映に失敗した場合 • システムの階層構成の検証に失敗した場合 • システムの階層構成の検証結果が不一致の場合 • プロファイルの反映に失敗した場合 • プロファイルの収集に失敗した場合 エージェントを選択すると，ノード情報表示領域にそのエージェントの詳細情報を表示します。
	ホストの JP1/Base がバージョン 8 以前のため，システムの階層構成の検証結果が未対応の場合，統合マネージャー，中継マネージャー，拠点マネージャー，およびエージェントのアイコンに重ねて，構成状態不明を示すアイコン（ ）※を表示します。 は，エージェントに重ねて表示する例です。 ［IM 構成管理］画面の［表示］メニュー－［構成状態不明アイコン表示］を選択して，表示するかどうかを設定できます。デフォルトは表示する設定です。 エージェントを選択すると，ノード情報表示領域にそのエージェントの詳細情報を表示します。
	エージェント監視を示すアイコンです。
	リモート監視を示すアイコンです。

注※

エラーを示すアイコン（ ）と構成状態不明を示すアイコン（ ）を表示する条件を同時に満たす場合，エラーを示すアイコン（ ）を優先的に表示します。

ノード情報表示領域

［IM 構成］ページのノード情報表示領域には，ツリー表示領域で選択したノード項目に関する情報を表示します。四つのボタンを選択することで，ノード情報表示領

域に表示する情報が切り替わります。

［下位ホスト情報］

選択中のホストより下位にあるホストの一覧を表示します。

［基本情報］

ホストの基本情報を表示します。

［製品情報］

ホストにインストールされている製品情報を表示します。

［サービス情報］

ホストで稼働しているサービス情報を表示します。

ツリー表示領域で選択されているホストの種類によって，表示できる情報と表示できない情報があります。ホストの種類と，表示情報の関係を次に示します。

表 4-11　ホストの種類と表示できる情報（[IM 構成] ページ）

ホストの種類	[下位ホスト情報]	[基本情報]	[製品情報]	[サービス情報]
統合マネージャー（自ホスト）	○	○	○※	○※
統合マネージャー（他ホスト）	○	×	×	×
中継マネージャー	○	○	○※	○※
拠点マネージャー（自ホスト）	○	○	○※	○※
拠点マネージャー（他ホスト）	○	×	×	×
エージェント（管理対象）	×	○	○※	○※
エージェント（非管理対象）	×	×	×	×
リモート（拠点マネージャー）	×	×	×	×
リモート（統合マネージャー）	×	○	○※	○※

（凡例）
○：表示できる
×：表示できない
注※　ホスト情報を収集済みの場合に表示します。

(1) ［下位ホスト情報］

ツリー表示領域から選択したホストに関して，フルパスとそのホストより下位にあるホストの一覧を表示します。［下位ホスト情報］ボタン選択時の表示例を次に示します。

図 4-8 ［下位ホスト情報］ボタン選択時の［IM 構成］ページ



下位ホスト情報に表示する項目については，「4.1.1(1) ［下位ホスト情報］」を参照してください。ただし，業務グループおよび監視グループは表示されません。

(2) ［基本情報］

ツリー表示領域から選択したホストに関して，フルパス，基本情報および詳細情報を表示します。［基本情報］ボタン選択時の表示例を次に示します。

図 4-9 ［基本情報］ボタン選択時の［IM 構成］ページ



基本情報と詳細情報に表示する項目については，「4.1.1(2) ［基本情報］」を参照してください。

(3) ［製品情報］

ツリー表示領域から選択したホストに関して，フルパス，製品情報および詳細情報を表示します。［製品情報］ボタン選択時の表示例を次に示します。

図 4-10 ［製品情報］ボタン選択時の［IM 構成］ページ



製品情報と詳細情報に表示する項目については，「4.1.1(3) ［製品情報］」を参照してください。

(4) ［サービス情報］

ツリー表示領域から選択したホストに関して，フルパス，サービス情報および詳細情報を表示します。［サービス情報］ボタン選択時の表示例を次に示します。

図 4-11 ［サービス情報］ボタン選択時の［IM 構成］ページ



サービス情報と詳細情報に表示する項目については，「4.1.1(4) ［サービス情報］」を参照してください。

4.1.3 ［業務グループ］ページ

［IM 構成管理］画面の［業務グループ］ページには，業務グループおよび業務グループ内の監視グループの構成が表示されます。［業務グループ］ページには，構成をツリー表示するツリー表示領域と，ツリーに表示されるノードの詳細情報を表示するノード情報表示領域があります。

図 4-12 ［業務グループ］ページの表示例



ツリー表示領域

業務グループおよび業務グループ内の監視グループの構成をツリー表示します。ツリー表示領域に表示する項目を次に示します。

表 4-12 ツリー表示領域の項目（［業務グループ］ページ）

表示項目	ノードの種類	説明
	ルートノード	ツリーのルートとして便宜的に表示するノードです。
	業務グループノード	ユーザーが定義した業務グループを表すノードです。
	監視グループノード	業務グループ内でホストをグルーピングした監視グループのノードです。

ノード情報表示領域

［業務グループ］ページのノード情報表示領域には，ツリー表示領域で選択したノード項目に関する情報を表示します。また，業務グループまたは監視グループを選択した場合には，選択中の業務グループまたは監視グループのフルパスを表示します。二つのボタンを選択することで，ノード情報表示領域に表示する情報が切り替わります。

［所属ホスト一覧］

選択中の業務グループまたは監視グループの所属しているホストの一覧を表示します。

業務グループを選択した場合，選択した業務グループに所属するすべてのホストの一覧を表示します。監視グループを選択した場合，監視グループに直接所属するホストを表示します。選択した監視グループ直下にある別の監視グループに所属するホストは表示されません。

表示する項目は，［ホスト一覧］ページの［下位ホスト情報］と同じです。下位ホスト情報に表示する項目については，「4.1.1(1) ［下位ホスト情報］」を参照してください。

［基本情報］

業務グループまたは監視グループの基本情報を表示します。

基本情報として表示する項目は，選択するノードによって異なります。

表 4-13 基本情報として表示する項目

表示項目	説明	業務グループノードを選択した場合	監視グループノードを選択した場合
業務グループ名	業務グループ名を表示します。	○	－
監視グループ名	監視グループ名を表示します。	－	○
割り当て JP1 資源グループ名	業務グループに割り当てられた JP1 資源グループ名を表示します。	○	－
業務グループ反映状態	［IM 構成管理］画面に表示されている業務グループと監視グループ全体の反映状態を「編集中」，「反映済み」，「反映失敗」の中から表示します。 反映状態が「編集中」の場合，ルートノードに変更内容が未反映であることを示す が表示されます。	○	－
業務グループ反映日時	業務グループの反映日時を表示します。	○	－
コメント	業務グループまたは監視グループに設定されているコメントを表示します。	○	○

（凡例）

○：表示できる
－：表示できない

［更新権取得］

このチェックボックスをチェックすると，業務グループおよび監視グループの構成を編集できるようになります。更新権を取得して編集している間，ほかのユーザーは業務グループおよび監視グループの構成を編集できません。

4.2 ［ホスト登録］画面

［ホスト登録］画面は，IM 構成管理が管理するシステムの階層構成（IM 構成）にホストを登録する画面です。

［ホスト登録］画面の表示例を次に示します。

図 4-13 ［ホスト登録］画面の表示例



表示項目を次に示します。項目名に「*」が表示されている項目は，入力必須項目です。

［ホスト名］

システムの階層構成に登録するホストのホスト名を入力します。入力できる文字数は 1 ～ 255 バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.）です。なお，最後の文字に半角ハイフン（-）および半角ピリオド（.）は使用できません。

［ホスト名］を入力するときには次の点に注意してください。

- エージェントで設定しているホスト名を入力してください。エージェントで設定しているホスト名を入力していない場合，JP1/IM - Manager が正常に動作しなくなります。
- ホスト名に IP アドレスを入力しないでください。IP アドレスを入力するとプロファイル機能が正しく動作しないことがあります。
- ホスト名にエイリアス名を入力しないでください。エイリアス名を入力するとプロファイル機能が正しく動作しないことがあります。
- 名前解決ができるホスト名を入力してください。名前解決ができないホスト名を入力した場合，ホスト情報の収集が正しく動作しないことがあります。

［IP アドレス］

システムの階層構成に登録するホストの IP アドレスが自動的に入力されます。直接指定することはできません。

［コメント］

システムの階層構成に登録するホストに対するコメントを入力します。入力できる

文字数は 0 ～ 80 バイトです。全角文字は 3 バイトで換算されます。

［ホスト種別］

システムの階層構成に登録するホストの種別を入力します。物理ホスト，論理ホスト，仮想ホスト，不明の中から選択します。また，ホスト種別に応じて関連ホストを入力します。

選択したホスト種別によって表示が変更され，関連ホストが入力できるようになります。

物理ホストを選択した場合

［仮想化管理種別］

物理ホストの仮想化管理種別を設定します。設定できる種別は，JP1/SC/CM，SCVMM，vCenter です。

［設定］

仮想化管理情報を設定するための［仮想化管理設定］画面を表示します。

物理ホストの仮想化管理種別を設定したあとにホスト種別を［論理ホスト］または［不明］に変更すると，「KNAN20301-Q　ホスト種別を変更すると，仮想化構成情報が削除されます。よろしいですか？」のダイアログボックスが表示されます。［はい］ボタンをクリックすると，JP1/IM - View で設定した「仮想化管理種別」と収集した「仮想化構成情報」が削除されます。

論理ホストを選択した場合



［実行系ホスト］

論理ホストの実行系となるホストのホスト名を入力します。入力できる文字数は 0 ～ 255 バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.）です。

［待機系ホスト］

待機系となるホストのホスト名を入力します。複数のホスト名を入力したい場合は，半角コンマ（,）で区切って指定します。最大 4 個のホスト名が入力できます。入力できる文字数は 0 ～ 1,024 バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.），半角コンマ（,）です。

仮想ホストを選択した場合



［VMM ホスト］

仮想マシンモニターが動作しているホストのホスト名を入力します。入力できる文字数は 1 ～ 255 バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.）です。

［仮想化管理種別］

仮想ホストの仮想化管理種別を設定します。JP1/SC/CM，SCVMM，vCenter の中から選択します。

［設定］

仮想化管理情報を設定するための［仮想化管理設定］画面を表示します。

仮想ホストの仮想化管理種別を設定したあとにホスト種別を，［論理ホスト］または［不明］に変更すると，「KNAN20301-Q　ホスト種別を変更すると，仮想化構成情報が削除されます。よろしいですか？」のダイアログボックスが表示されます。［はい］ボタンをクリックすると，JP1/IM - View で設定した「仮想化管理種別」と収集した「仮想化構成情報」が削除されます。

不明を選択した場合

関連ホストは入力できません。

［リモート通信設定］

リモート監視の通信方法を指定します。WMI/NetBIOS，SSH の中から選択します。

［設定］

リモート監視の通信方法を設定するための［リモート監視設定］画面を表示します。［リモート監視設定］画面の詳細については，「4.7 ［リモート監視設定］画面」を参照してください。

4.3 ［仮想化管理設定］画面

［仮想化管理設定］画面は，仮想化管理情報を設定する画面です。この画面は，［ホスト登録］画面と［ホスト属性編集］画面で，［仮想化管理種別］の［設定］ボタンをクリックすると表示されます。

［仮想化管理設定］画面の表示例を次に示します。

図 4-14 ［仮想化管理設定］画面の表示例



表示項目を次に示します。項目名に「*」が表示されている項目は，入力必須項目です。

［仮想化管理種別］

ホストの仮想化管理種別を，JP1/SC/CM，SCVMM または vCenter の中から選択します。

［ユーザー名］

仮想化管理種別で，SCVMM または vCenter を選択した場合に，選択したホストのユーザー名を指定します。ユーザー名は，大文字・小文字を区別します。入力できる文字数は 1 ～ 255 バイトです。デフォルトは空欄または以前に設定した文字列です。

［パスワード］

仮想化管理種別で，SCVMM または vCenter を選択した場合に，選択したホストのパスワードを指定します。パスワードは，大文字・小文字を区別します。入力できる文字数は 1 ～ 255 バイトです。デフォルトは空欄または以前に設定した文字列を伏せ字「*」で表示します。

［通信種別］

仮想化管理種別で，vCenter を選択した場合に，選択したホストの通信種別を，HTTP，HTTPS のどちらかから選択します。デフォルトは HTTPS です。

［ドメイン名］

仮想化管理種別で，SCVMM を選択した場合に，選択したホストのドメイン名を指定します。大文字・小文字を区別します。入力できる文字数は 1 ～ 255 バイトです。デフォルトは空欄または以前に設定した文字列です。

4.4 ［ホスト属性編集］画面

［ホスト属性編集］画面は，IM 構成管理が管理するシステムの階層構成（IM 構成）に登録されたホストの属性を編集する画面です。ログインしているユーザーに，ホスト属性の更新権限がない場合は編集できません。

［ホスト属性編集］画面の表示例を次に示します。

図 4-15 ［ホスト属性編集］画面の表示例

表示項目を次に示します。項目名に「*」が表示されている項目は，入力必須項目です。

［ホスト名］

新しいホスト名を入力します。入力できる文字数は 1 ～ 255 バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.）です。なお，最後の文字に半角ハイフン（-）および半角ピリオド（.）は使用できません。また，業務グループに登録されている場合は変更できません。

［IP アドレス］

ホストの IP アドレスが自動的に入力されます。直接指定することはできません。

［コメント］

新しいコメントを入力します。入力できる文字数は 0 ～ 80 バイトです。

［ホスト種別］

新しいホスト種別を物理ホスト，論理ホスト，仮想ホスト，不明の中から選択します。また，ホスト種別に応じて関連ホストを入力します。

選択したホスト種別によって表示が変更され，関連ホストが入力できるようになります。

物理ホストを選択した場合

［仮想化管理種別］

VMM ホストの仮想化管理種別を設定します。JP1/SC/CM，SCVMM，vCenter の中から選択します。

［設定］

仮想化管理情報を設定するための［仮想化管理設定］画面を表示します。

論理ホストを選択した場合



［実行系ホスト］

論理ホストの実行系となるホストのホスト名を入力します。入力できる文字数は 0 ～ 255 バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.）です。

［待機系ホスト］

待機系となるホストのホスト名を入力します。複数のホスト名を入力したい場合は，半角コンマ（,）で区切って指定します。最大 4 個のホスト名が入力できます。入力できる文字数は 0 ～ 1,024 バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.），半角コンマ（,）です。

仮想ホストを選択した場合

［VMM ホスト］

仮想マシンモニターが動作しているホストのホスト名を入力します。入力できる文字数は 1 ～ 255 バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.）です。

［仮想化管理種別］

VMM ホストの仮想化管理種別を設定します。JP1/SC/CM，SCVMM，vCenter の中から選択します。

［設定］

仮想化管理情報を設定するための［仮想化管理設定］画面を表示します。

不明を選択した場合

関連ホストは入力できません。

［リモート通信設定］

リモート監視の通信方法を指定します。WMI/NetBIOS，SSH の中から選択します。

［設定］

リモート監視の通信方法を設定するための［リモート監視設定］画面を表示します。［リモート監視設定］画面の詳細については，「4.7 ［リモート監視設定］画面」を参照してください。

4.5 ［ホスト選択］画面

［ホスト選択］画面は，入力候補となるホストを選択入力する画面です。

この画面の表示方法を次に示します。

- ［ホスト属性編集］画面で［ホスト種別］の［VMM ホスト］を選択する。
- ［エージェント構成編集］画面の［編集］メニューから［ホスト追加］または［ホスト交換］を選択する。
- ［リモート監視構成編集］画面の［編集］メニューから［ホスト追加］または［ホスト交換］を選択する。

［ホスト選択］画面の表示例を次に示します。

図 4-16 ［ホスト選択］画面の表示例

表示項目を次に示します。

［選択候補ホスト］

選択できるホストの一覧を表示します。すでに選択されたホスト，および選択できないホスト種別のホストは表示されません。

［選択候補ホスト］の一覧に表示する項目を示します。

表 4-14 選択候補ホストに表示する項目

表示項目	説明
ホスト名	システムの階層構成に登録されたホストのホスト名を表示します。
ホスト種別	システムの階層構成に登録されたホストのホスト種別を表示します。ホスト種別には，物理ホスト，論理ホスト，仮想ホスト，不明の 4 種類があります。
コメント	システムの階層構成に登録されたホストのコメントを表示します。

［選択済みホスト］

すでに選択されたホストの一覧を表示します。

［選択済みホスト］の一覧に表示する項目は，［選択候補ホスト］に表示される項目

と同じです。

［追加］
［選択候補ホスト］で選択したホストを［選択済みホスト］に追加します。

［削除］
［選択済みホスト］で選択したホストを削除します。

4.6 ［エージェント構成編集］画面

［エージェント構成編集］画面は，IM 構成管理が管理するシステムの階層構成（IM 構成）を編集する画面です。［エージェント構成編集］画面には，システムの階層構成をツリー表示するツリー表示領域，ツリー表示領域で選択したホストに下位のホストがある場合に一覧を表示する［下位ホスト情報］，およびシステムの階層構成に追加できるホストの一覧を表示する［ホスト一覧］があります。

エージェント構成からホストを削除して反映すると，マネージャーで保存している JP1/Base のプロファイルをすべて削除し，エージェントで稼働しているプロファイルツリーを再度取得します。そのため，マネージャーで保存している未反映のプロファイルはすべて削除されます。

［エージェント構成編集］画面の表示例を次に示します。

図 4-17 ［エージェント構成編集］画面の表示例



ツールバー

［エージェント構成編集］画面でよく使う機能をボタンにしています。

［最新情報に更新］

ツリー表示領域を最新の情報に更新します。

［ヘルプ］

ヘルプを表示します。

ツリー表示領域

システムの階層構成をツリー表示します。［エージェント構成編集］画面のツリー表示領域で表示されるホストを選択して，システムの階層構成を編集します。ツリー表示領域で選択したホストをドラッグ & ドロップして［ホスト一覧］に移動すると，システムの階層構成からホストを削除できます。ツリー表示領域で，ホストを

選択して右クリックをすると，切り取り，貼り付け，ホスト追加，ホスト削除，ホスト交換，拠点マネージャー設定，拠点マネージャー解除の操作ができます。ツリー表示領域に表示する項目を次に示します。

表 4-15　ツリー表示領域の項目（[エージェント構成編集] 画面）

表示項目	説明
+	マネージャーの下にホストがあるときに表示します。 + を選択すると，マネージャーの下にツリーを展開します。
-	マネージャーの下にホストがあるときに表示します。 - を選択すると，展開したツリーを閉じます。
	統合マネージャーを示すアイコンです。配下にホストがあるときは，+ または - を横に表示します。
	中継マネージャーを示すアイコンです。配下にホストがあるときは，+ または - を横に表示します。
	拠点マネージャーを示すアイコンです。配下にホストがあるときは，+ または - を横に表示します。
	エージェントを示すアイコンです。

［更新権取得］

このチェックボックスをチェックすると，システムの階層構成を編集できるようになります。更新権を取得して編集している間，ほかのユーザーはシステムの階層構成を編集できません。

［下位ホスト情報］

下位ホスト情報に表示する項目は，項目名（ホスト名，IP アドレス，ホスト種別など）を右クリックして表示されるメニューから選択できます。

ツリー表示領域から選択した表示項目に関して，下位にあるホストの一覧を表示します。［下位ホスト情報］に表示する項目の一覧を次に示します。

表 4-16　下位ホスト情報に表示する項目

表示項目	説明
ホスト名※1※2	ホスト名を表示します。
IP アドレス※1	IP アドレスを表示します。
ホスト名一覧	ホスト名と，エイリアス名の一覧を表示します。
実ホスト名	実際に設定されているホスト名を表示します。
ホスト種別※1	ホストの種別を次の 4 種類の中から表示します。 • 物理ホスト • 仮想ホスト • 論理ホスト • 不明
実行系ホスト※3	論理ホストの実行系になる物理ホストのホスト名を表示します。

表示項目	説明
待機系ホスト※3	論理ホストの待機系になる物理ホストのホスト名を表示します。
VMM ホスト※4	仮想マシンモニターが動作しているホストのホスト名を表示します。また，仮想マシンモニターを管理している仮想化システム管理ホスト名を表示します。
OS 名※1	物理ホスト上で動作している OS 名を表示します。
収集状態	管理対象ホストが JP1/Base に接続して，ホスト情報の収集後の状態を次の 3 種類の中から表示します。 • 未収集 • 収集済み • 収集失敗
収集日時	ホスト情報を最後に収集した日時を表示します。
構成種別	構成の種別を表示します。
構成反映日時	システムの階層構成に追加・削除した日時を表示します。
コメント※1	コメントを表示します。
仮想化管理種別※5	仮想化構成情報に設定された種別を次の 6 種類の中から表示します。 • ESX • JP1/SC/CM • Hyper-V • SCVMM • vCenter • Virtage
リモート通信種別	リモート通信種別を表示します。

注※1　デフォルトで表示します。
注※2　非表示にはできません。
注※3　ホスト種別が「論理ホスト」の場合だけ表示します。
注※4　ホスト種別が「仮想ホスト」の場合だけ表示します。
注※5　基本情報で「仮想化構成情報」を選択した場合だけ表示します。

表示項目

下位ホスト情報の表示項目を表示したり，非表示にしたりするには，表示項目を右クリックすると表示されるメニューから指定します。メニューの表示項目名をチェックすると表示し，チェックを外すと非表示になります。灰色のチェックのついている表示項目名は非表示に変更できません。

［ホスト一覧］

ここで表示されるホストの一覧には，システムの階層構成に追加できるホストだけを表示します。すでに編集中のシステムの階層構成に設定されているホスト，およびシステムの階層構成に含まれているホストと実ホスト名が同一のホストは一覧に表示しません。

次に，［エージェント構成編集］画面のメニュー項目を説明します。

表 4-17 ［エージェント構成編集］画面のメニュー項目

メニュー	コマンド	機能
ファイル	新規作成	システムの階層構成の情報を新規に作成します。
	エージェント構成を開く	ファイルに保存されている JP1/IM システムの構成情報を読み込みます。
	エージェント構成を保存	編集中の JP1/IM システムの構成情報をファイルに保存します。
	サーバからエージェント構成を取得	サーバから JP1/IM システムの構成情報を取得します。
	閉じる	［エージェント構成編集］画面を終了します。
編集	切り取り	ツリー表示領域で選択したノード（ホスト）をコピーします。
	貼り付け	コピーしたノード（ホスト）を別のツリーへ貼り付けます。
	ホスト追加	ツリー表示領域で選択したノードにホストを追加します。［ホスト選択］画面を表示します。
	ホスト削除	ツリー表示領域で選択したノード（ホスト）を削除します。
	ホスト交換	ツリー表示領域で選択したノード（ホスト）を交換する，［ホスト交換］画面を表示します。
	拠点マネージャー設定	ホストを拠点マネージャーとして設定します。
	拠点マネージャー解除	拠点マネージャーの設定を解除します。
	元に戻す	一つ前の操作を取り消します。
	やり直し	「元に戻す」で実行した操作を取り消します。
操作	エージェント構成の反映	エージェント構成を反映します。
	最新ホスト情報に更新	［エージェント構成編集］画面を最新の情報に更新します。
ヘルプ	ヘルプ	ヘルプを表示します。
	目次	ヘルプの目次を表示します。
	バージョン情報	IM 構成管理・ビューアーのバージョン情報を表示します。

4.7 ［リモート監視設定］画面

［リモート監視設定］画面は，リモート監視するための情報を設定する画面です。この画面は，［ホスト登録］画面または［ホスト属性編集］画面で，［リモート監視設定］の［設定］ボタンをクリックすると表示されます。［リモート通信種別］で WMI/NetBIOS および SSH のどちらを選択するかによって，設定が必要な項目が異なります。

［リモート監視設定］画面の表示項目を次に示します。

［リモート通信種別］

リモート監視の通信方法を指定します。通信方法には，WMI/NetBIOS および SSH があります。デフォルトは空欄です。空欄の場合，項目が表示されません。項目は，通信方法によって次のように異なります。

WMI/NetBIOS を選択した場合

Windows に接続する場合の通信方法です。［リモート監視設定］画面の表示例を次に示します。

図 4-18 ［リモート監視設定］画面の表示例（WMI/NetBIOS を選択した場合）



［設定方法］

リモート監視の設定方法を指定します。指定できる項目は，個別および共通です。デフォルトは個別です。

［ユーザー名］

［設定方法］で個別を指定した場合に，ユーザー名を指定します。共通を指定した場合は，ユーザー名を指定できません。

ユーザー名は，大文字・小文字を区別します。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は 0 ～ 255 バイトです。デフォルトは空欄または以前に設定した文字列です。

ユーザー名以外の個所に文字を入力している場合，必須項目です。

［パスワード］

［設定方法］で個別を指定した場合に，パスワードを指定します。共通を指定した場合は，パスワードを指定できません。

パスワードは，大文字・小文字を区別します。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は 0 ～ 255 バイトです。デフォルトは空欄または以前に設定した文字列を伏せ字「*」で表示します。

ユーザー名以外の個所に文字を入力している場合，必須項目です。

［パスワードの確認］

［設定方法］で個別を指定した場合に，指定したパスワードを確認のためもう一度指定します。共通を指定した場合は，パスワードを確認のため再度入力する必要はありません。

使用できる文字，文字数，およびデフォルトは，パスワードと同じです。

［ドメイン名］

［設定方法］で個別を指定した場合に，ドメイン名を指定します。共通を指定した場合は，ドメイン名を指定できません。

ドメイン名は，大文字・小文字を区別します。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は 0 ～ 255 バイトです。デフォルトは空欄または以前に設定した文字列です。

SSH を選択した場合

UNIX に接続する場合の通信方法です。［リモート監視設定］画面の表示例を次に示します。

図 4-19　［リモート監視設定］画面の表示例（SSH を選択した場合）



［認証方式］

公開鍵暗号方式という認証方式が表示されます。この項目は，変更できません。

4.8 ［リモート監視構成編集］画面

［リモート監視構成編集］画面は，IM 構成管理が管理するリモート監視構成を編集する画面です。［リモート監視構成編集］画面は，リモート監視構成をツリー表示するツリー表示領域，ツリー表示領域で選択したホストに下位のホストがある場合に一覧を表示する［下位ホスト情報］，およびリモート監視構成に追加できるホストの一覧を表示する［ホスト一覧］があります。

注意事項

リモート監視構成からホストを削除して反映すると，リモート監視構成のプロファイルはすべて削除されます。

［リモート監視構成編集］画面の表示例を次に示します。

図 4-20 ［リモート監視構成編集］画面の表示例



ツールバー

［リモート監視構成編集］画面でよく使う機能をボタンにしています。

［最新情報に更新］

ツリー表示領域を最新の情報に更新します。

［ヘルプ］

ヘルプを表示します。

ツリー表示領域

リモート監視構成をツリー表示します。［リモート監視構成編集］画面のツリー表示領域で表示されるホストを選択して，リモート監視構成を編集します。ツリー表示

領域で選択したホストをドラッグ & ドロップして［ホスト一覧］に移動すると，リモート監視構成からホストを削除できます。
ツリー表示領域で，ノードを選択したあと左クリックし，別のノードにドラッグ & ドロップすると，切り取りと貼り付けの操作ができます。アイコンを左クリックすると，操作対象となります。アイコンには，統合マネージャーを示すアイコン（ ）およびリモートの監視対象ホストを示すアイコン（ ）があります。

［更新権取得］
このチェックボックスをチェックすると，システムの階層構成を編集できるようになります。更新権を取得して編集している間，ほかのユーザーはシステムの階層構成を編集できません。

［下位ホスト情報］
［下位ホスト情報］に表示する項目は，項目名（ホスト名，IP アドレス，ホスト種別など）を右クリックして表示されるメニューから選択できます。
ツリー表示領域から選択した表示項目に関して，下位にあるホストの一覧を表示します。［下位ホスト情報］に表示する項目は，［エージェント構成編集］画面と同じです。［下位ホスト情報］に表示する項目については，表 4-16 を参照してください。

［ホスト一覧］
ここで表示されるホストの一覧には，リモート監視構成に追加できるホストだけを表示します。すでに編集中のリモート監視構成に設定されているホスト，およびシステムの階層構成（IM 構成）に含まれているホストと実ホスト名が同一のホストは一覧に表示しません。

次に，［リモート監視構成編集］画面のメニュー項目を説明します。

表 4-18 ［リモート監視構成編集］画面のメニュー項目

メニュー	コマンド	機能
ファイル	新規作成	リモート監視構成の情報を新規に作成します。
	リモート監視構成を開く	ファイルに保存されているリモート監視構成情報を読み込みます。
	リモート監視構成を保存	編集中のリモート監視構成の構成情報をファイルに保存します。
	サーバからリモート監視構成を取得	サーバからリモート監視構成の構成情報を取得します。
	閉じる	［リモート監視構成編集］画面を終了します。
編集	ホスト追加	ツリー表示領域で選択したノードにホストを追加します。［ホスト選択］画面を表示します。
	ホスト削除	ツリー表示領域で選択したノード（ホスト）を削除します。

メニュー	コマンド	機能
	ホスト交換	ツリー表示領域で選択したノード（ホスト）を交換する，［ホスト交換］画面を表示します。
	元に戻す	一つ前の操作を取り消します。
	やり直し	「元に戻す」で実行した操作を取り消します。
操作	リモート監視構成の反映	リモート監視構成を反映します。
	最新ホスト情報に更新	［リモート監視構成編集］画面を最新の情報に更新します。
ヘルプ	ヘルプ	ヘルプを表示します。
	目次	ヘルプの目次を表示します。
	バージョン情報	IM 構成管理・ビューアーのバージョン情報を表示します。

4.9 ［プロファイル表示 / 編集］画面

［プロファイル表示 / 編集］画面は，JP1/Base で有効となっているプロファイル情報を表示したり，IM 構成管理サーバ上に保存した設定ファイルや定義ファイルを表示したり，編集したりする画面です。

［プロファイル表示 / 編集］画面には，［有効設定情報］と［設定ファイル］の 2 種類のページがあり，ボタンを選択することで表示を切り替えられます。［有効設定情報］ページについては，「4.9.1 ［有効設定情報］ページ」，［設定ファイル］ページについては，「4.9.2 ［設定ファイル］ページ」を参照してください。

［プロファイル表示 / 編集］画面の表示例を次に示します。

図 4-21 ［プロファイル表示 / 編集］画面の表示例

ツールバー

［ヘルプ］

ヘルプを表示します。

［有効設定情報］

［有効設定情報］ボタンをクリックすると，［有効設定情報］ページに切り替わります。［有効設定情報］ページでは，JP1/Base で有効となっている設定情報を表示します。

次の機能の設定情報を表示します。

- イベント転送

- ログファイルトラップ
- イベントログトラップ
- ローカルアクション
- ユーザー管理（認証サーバ，ユーザー権限，ユーザー登録，ユーザーマッピング）

［設定ファイル］

［設定ファイル］ボタンをクリックすると，［設定ファイル］ページに切り替わります。［設定ファイル］ページでは，IM 構成管理サーバ上に保存した設定ファイルや定義ファイルを表示したり，編集したりします。

次の設定ファイルや定義ファイルを，表示または編集の対象とします。

- 転送設定ファイル
- ログファイルトラップ動作定義ファイル
- ログファイルトラップ起動定義ファイル
- イベントログトラップ動作定義ファイル
- ローカルアクション実行定義ファイル

次に，［プロファイル表示 / 編集］画面のメニュー項目を説明します。

表 4-19 ［プロファイル表示 / 編集］画面のメニュー項目

メニュー	コマンド	機能
ファイル	閉じる	［プロファイル表示 / 編集］画面を終了します。
編集	排他編集設定	設定ファイルを排他編集します。
	排他編集解除	設定ファイルの排他編集を解除します。
	設定ファイル保存	設定ファイルを IM 構成管理サーバに保存します。
	コピー	設定ファイルの内容をコピーします。事前に排他編集権を獲得する必要はありません。
	切り取り	設定ファイルの内容をコピーし，選択した設定ファイルの内容を削除します。事前に排他編集権を獲得する必要があります。
	貼り付け	コピーを貼り付けます。事前に排他編集権を獲得する必要があります。
	プロファイル追加	ログファイルトラップのプロファイルを追加します。
	プロファイル削除	ログファイルトラップのプロファイルを削除します。
操作	プロファイル収集	エージェントのホストから，指定ノードのプロファイルを取得します。
	プロファイル保存／反映	設定ファイルの内容を，IM 構成管理サーバからエージェントに保存／反映します。
	サーバに保存	設定ファイルを IM 構成管理サーバに保存します。
	リロードによる反映	設定ファイルの内容を，IM 構成管理サーバからエージェントに反映し，リロードします。
	再起動による反映	設定ファイルの内容を，ログファイルトラップを再起動することで反映します。このコマンドは，ログファイルトラップ情報の監視名を選択した場合だけ選択できます。

メニュー	コマンド	機能
	ファイル送付による反映	設定ファイルの内容を，JP1/Base に送付して反映します。このコマンドは，クラスタ ID が指定されている監視名を選択した場合だけ選択できます。
	プロファイルツリー再構築	エージェントからプロファイルリストを再度取得し，ツリー表示領域に表示されている一覧を再表示します。
	プロセス起動	エージェントのログファイルトラップを起動します。
	プロセス停止	エージェントのログファイルトラップを停止します。
表示	右端で折り返す	［プロファイル表示 / 編集］画面で有効設定情報が表示されている場合に，設定内容を画面内ですべて見えるようにするかどうかを選択します。
ヘルプ	ヘルプ	ヘルプを表示します。
	目次	ヘルプの目次を表示します。
	バージョン情報	IM 構成管理・ビューアーのバージョン情報を表示します。

なお，エージェントからプロファイルリストを収集した場合に，プロファイル情報に該当するサービスが起動していないときには，ツリー表示領域に表示するプロファイル情報がグレーで表示され選択できなくなります。また，ログファイルトラップは，現在動作中のプロファイルだけを表示します。ただし，JP1/Base のバージョンが 09-10 以降の場合は，起動または停止に関係なく，すべてのプロファイルを表示します。

例えば，イベントサービスが起動していない場合には，プロファイル一覧の「イベント転送設定」がグレー表示され選択できなくなります。

グレー表示されていて選択できないプロファイルを選択できる状態にするには，エージェントで該当サービスを起動し，その後に［プロファイルツリー再構築］を実行してください。また，エージェントでログファイルトラップを起動させた場合には，その後に［プロファイルツリー再構築］を実行してください。

4.9.1 ［有効設定情報］ページ

［プロファイル表示 / 編集］画面の［有効設定情報］ページは，JP1/Base で有効となっているプロファイル情報を表示します。［有効設定情報］ページには，JP1/Base で有効となっているプロファイル情報をツリー表示するツリー表示領域と，ツリーに表示されるノードの詳細情報を表示するノード情報表示領域があります。

［有効設定情報］ページの表示例を次に示します。

図 4-22　［有効設定情報］ページの表示例



なお，以降の説明はエージェント構成に対応した説明です。リモート監視構成の場合は，画面の表示項目が本文と異なることがあります。

ツリー表示領域

JP1/Base で有効となっているプロファイル情報をツリー表示します。ツリー表示領域に表示する項目を次に示します。

表 4-20　ツリー表示領域の項目（［有効設定情報］ページ）

表示項目	説明
+	下位にファイルがあるときに表示します。 + を選択すると，設定名の下にツリーを展開します。
-	下位にファイルがあるときに表示します。 - を選択すると，展開したツリーを閉じます。
	ホスト名を示すアイコンです。
	製品名を示すアイコンです。
または	設定名を示すアイコンです。配下にファイルがあるときは， を表示し，+ または - を横に表示します。 配下にファイルがないときは， を表示します。
	ファイル名を示すアイコンです。

ノード情報表示領域

［有効設定情報］ページのノード情報表示領域には，ツリー表示領域で選択した表示項目に関する［有効設定情報］を表示します。

ツリー表示領域で選択した機能ごとの表示項目について次に示します。

(1) イベント転送情報

イベント転送のプロファイル情報を選択した場合，［有効設定情報］に表示する項目を次の表に示します。

表 4-21 有効設定情報に表示する項目（イベント転送情報）

項目名				
階層 1	階層 2	階層 3	階層 4	階層 5
イベント転送情報	イベントサーバインデックス	イベントサーバ情報	－	－
	転送設定ファイル情報	転送フィルター	フィルター情報	転送先（ホスト名）※
				条件文※

（凡例）

－：該当なし

注※

転送設定ファイル（forward）の設定が to-upper 形式で，かつ上位ホストが存在しない場合は転送先ホストが存在しないため，転送条件が無効になり表示されません。

イベント転送情報に表示されるファイルは，転送設定ファイル（forward）です。このファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の転送設定ファイルの説明を参照してください。

(2) ログファイルトラップ情報

ログファイルトラップのプロファイル情報を選択した場合，［有効設定情報］に表示する項目を次の表に示します。

表 4-22 有効設定情報に表示する項目（ログファイルトラップ情報）

項目名				
階層 1	階層 2	階層 3	階層 4	階層 5
ログファイルトラップ情報	ID	－	－	－
	起動オプション	動作定義ファイル名（フルパス）[-f]	－	－

項目名				
階層 1	階層 2	階層 3	階層 4	階層 5
		ファイル監視間隔（秒）[-t]	－	－
		イベント化データの最大長（バイト）[-m]	－	－
		先頭から読み込み指定 [-h]	－	－
		表示コマンド名（UNIX 限定）[-n]	－	－
		ログデータ出力元プログラム名 [-p]	－	－
		open リトライ指定 [-r]	－	－
		登録先イベントサーバ名 [-s]	－	－
		監視名 [-a]	－	－
		監視対象ログファイル	ファイル名（フルパス）※	－
	動作定義情報	トラップフィルター	MARKSTR	定義文字列
			ACTDEF	定義文字列
		ファイルタイプ	－	－
		レコードタイプ	－	－
		ヘッダーの行数	－	－
		ヘッダーのサイズ（バイト）	－	－
		リトライ回数	－	－
		リトライ間隔（秒）	－	－
		JP1 イベントの保留件数	－	－
		保留数超過指定	－	－
		open リトライ回数	－	－
		open リトライ間隔（秒）	－	－
		read リトライ継続回数	－	－

（凡例）

－：該当なし

注※

監視対象ホストの OS が Windows の場合にリモート監視をするとき，監視ログファイル名のパスは，次のように実際のパスから「¥¥ ホスト名」を除いたパスを指定してください。

実際のパス：

¥¥ ホスト名 ¥ 共有フォルダ名 ¥ ファイル名

監視ログファイル名として記載するパス：

¥ 共有フォルダ名 ¥ ファイル名

次に指定例を示します。

（例 1）¥share¥logdir¥test01.log ¥share¥logdir¥test02.log

（例 2）"¥share¥log dir¥test01.log" "¥share¥log dir¥test02.log"

ログファイルトラップ情報に表示されるファイルについては，各参照先を参照してください。

- エージェントの場合
  ログファイルトラップ動作定義ファイルおよびログファイルトラップ起動定義ファイル（jevlog_start.conf）が表示されます。これらのファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のログファイルトラップ動作定義ファイルおよびログファイルトラップ起動定義ファイルの説明を参照してください。
- リモートの場合
  リモート監視ログファイルトラップ動作定義ファイルが表示されます。このファイルについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「リモート監視ログファイルトラップ動作定義ファイル」（2. 定義ファイル）を参照してください。

(3) イベントログトラップ情報

イベントログトラップのプロファイル情報を選択した場合，［有効設定情報］に表示する項目を次の表に示します。

表 4-23 有効設定情報に表示する項目（イベントログトラップ情報）

項目名				
階層 1	階層 2	階層 3	階層 4	階層 5
イベントログトラップ情報	動作定義情報	トラップフィルター	フィルター情報	ログの種別
				条件文
			登録先イベントサーバ名	－
			リトライ回数	－
			リトライ間隔（秒）	－
			監視間隔（秒）	－

項目名				
階層 1	階層 2	階層 3	階層 4	階層 5
			マッチングレベル指定	－
			フィルターチェックレベル指定	－
			JP1 イベント通知オプション	－

（凡例）
－：該当なし

イベントログトラップ情報に表示されるファイルについては，各参照先を参照してください。

- エージェントの場合
  イベントログトラップ動作定義ファイル（ntevent.conf）が表示されます。このファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベントログトラップ動作定義ファイルの説明を参照してください。
- リモートの場合
  リモート監視イベントログトラップ動作定義ファイルが表示されます。このファイルについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「リモート監視イベントログトラップ動作定義ファイル」（2. 定義ファイル）を参照してください。

(4) ローカルアクション情報

ローカルアクションのプロファイル情報を選択した場合，［有効設定情報］に表示する項目を次の表に示します。

表 4-24 有効設定情報に表示する項目（ローカルアクション情報）

項目名					
階層 1	階層 2	階層 3	階層 4	階層 5	階層 6
ローカルアクション情報	実行定義情報	共通ブロック情報	JP1 ユーザー名	－	－
			イベント ID 発行指定	－	－
			制御オプション文字列	－	－
		アクションブロック	アクションブロック情報	アクション名	－
				イベントフィルター条件	条件文

項目名					
階層 1	階層 2	階層 3	階層 4	階層 5	階層 6
				実行コマンド	－
				イベント ID 発行指定	－
				同一アクション抑止時間	－
				JP1 ユーザー名	－
				環境変数ファイル名	－
				実行時オプション	－

（凡例）
－：該当なし

ローカルアクション情報に表示されるファイルは，ローカルアクション実行定義ファイル（jbslcact.conf）です。このファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のローカルアクション実行定義ファイルの説明を参照してください。

(5) 認証サーバ情報

認証サーバのプロファイル情報を選択した場合，［有効設定情報］に表示する項目を次に示します。

- プライマリーサーバ名
- プライマリーサーバの閉塞状況
- セカンダリーサーバ名
- セカンダリーサーバの閉塞状況

認証サーバ情報は，jbssetups コマンドで設定します。このコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の jbssetups コマンドの説明を参照してください。

(6) JP1 ユーザー権限レベル情報

JP1 ユーザー権限レベルのプロファイル情報を選択した場合，［有効設定情報］に表示する項目を次の表に示します。

表 4-25 有効設定情報に表示する項目（JP1 ユーザー権限レベル情報）

項目名				
階層 1	階層 2	階層 3	階層 4	階層 5
JP1 ユーザー権限レベル情報	ユーザー権限レベル	権限レベル情報	JP1 ユーザー名	－

項目名				
階層 1	階層 2	階層 3	階層 4	階層 5
			資源グループ別権限レベル	資源グループ
				権限レベル

（凡例）
－：該当なし

JP1 ユーザー権限レベル情報に表示されるファイルは，ユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）です。このファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー権限レベルファイルの説明を参照してください。

（7） JP1 ユーザー登録情報

JP1 ユーザー登録のプロファイル情報を選択した場合，［有効設定情報］に表示する項目を次の表に示します。

表 4-26　有効設定情報に表示する項目（JP1 ユーザー登録情報）

項目名		
階層 1	階層 2	階層 3
JP1 ユーザー登録情報	登録済み JP1 ユーザー	ユーザー名

JP1 ユーザー登録情報は，jbsadduser コマンドで設定します。このコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の jbsadduser コマンドの説明を参照してください。

（8） OS ユーザーマッピング情報

OS ユーザーマッピングのプロファイル情報を選択した場合，［有効設定情報］に表示する項目を次に示します。

- JP1 ユーザー名
- サーバホスト名
- OS ユーザー名

OS ユーザーマッピング情報に表示されるファイルは，ユーザーマッピング定義ファイル（jp1BsUmap.conf）です。このファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザーマッピング定義ファイルの説明を参照してください。

4.9.2 ［設定ファイル］ページ

［プロファイル表示 / 編集］画面の［設定ファイル］ページは，IM 構成管理サーバ上に

保存した設定ファイルや定義ファイルを表示します。また，排他編集権を取得することで，設定ファイルや定義ファイルを編集できます。排他編集権は，［プロファイル表示 / 編集］画面のツリー表示領域で，JP1 製品名（JP1/Base）またはリモート監視のプロファイル（リモート監視）をクリックして，［編集］メニューから［排他編集設定］を選択すると取得できます。

［設定ファイル］ページには，IM 構成管理サーバで管理されている設定ファイルや定義ファイルの一覧をツリー表示するツリー表示領域と，ツリーに表示される設定ファイルや定義ファイルの詳細情報を表示するノード情報表示領域があります。

［設定ファイル］ページの表示例を次に示します。

図 4-23　［設定ファイル］ページの表示例

ツリー表示領域

IM 構成管理サーバで管理されている設定ファイルや定義ファイルをツリー表示します。ツリー表示領域に表示する項目を次に示します。

表 4-27　ツリー表示領域の項目（［設定ファイル］ページ）

表示項目	説明
+	下位にファイルがあるときに表示します。 + を選択すると，設定名の下にツリーを展開します。
-	下位にファイルがあるときに表示します。 - を選択すると，展開したツリーを閉じます。
	ホスト名を示すアイコンです。

表示項目	説明
	製品名を示すアイコンです。
または	設定名を示すアイコンです。配下にファイルがあるときは， を表示し，+ または - を横に表示します。 配下にファイルがないときは， を表示します。
	ファイル名を示すアイコンです。

ノード情報表示領域

［設定ファイル］ページのノード情報表示領域には，ツリー表示領域で選択した設定ファイルや定義ファイルに対応した［設定ファイル］を表示します。

［設定ファイル］に表示する項目を示します。

表 4-28　設定ファイルに表示する項目

表示項目	説明
設定内容	ツリー表示領域で選択した設定ファイルの情報を表示します。［設定内容］に表示される項目については，「4.9.1 ［有効設定情報］ページ」を参照してください。

表示項目	説明
状態	ツリー表示領域で選択した設定ファイルの「収集状態」と「収集日時」，または「反映状態」と「反映日時」を表示します。 •「収集状態」 設定ファイルの収集状態を次の 3 種類の中から表示します。 ・未収集 ・収集成功 ・収集失敗 •「収集日時」 情報を収集したときのマネージャーの時刻※ 1 が JP1/IM - View のロケールで表示されます。 「収集日時」は，「プロファイル一括収集」，「設定ファイル収集」，「設定ファイル反映」，「プロファイル一括反映」の操作が成功した場合に更新されます。 •「反映状態」 設定ファイルの反映状態を次の 4 種類の中から表示します。 ・空白（画面上は何も表示されない） 設定ファイルのインポート直後や，プロセスを停止したときなど，サーバに設定ファイルがなく，未反映の状態 ・反映成功 設定ファイルを反映し，対象となるプロセスが稼働した状態 ・反映失敗※ 2 設定ファイルの反映時に，エラーで失敗となった状態 ・サーバ保存済み※ 2 作成または編集した設定ファイルをサーバで保存後，対象となるプロセスで使用していない状態 •「反映日時」 情報を正常に反映したときのエージェントの時刻が IM-View のロケールで表示されます。 「反映日時」は，「プロファイル一括反映」，「設定ファイル反映」の操作が正常に行われた場合に更新されます。
設定内容の保存 / 反映	反映内容 • 反映する 設定内容を，IM 構成管理が管理するシステムに反映します。 • 保存する 設定内容を，IM 構成管理が動作するサーバに保存します。 反映方法 反映方法として，「リロード」が選択されています。

注※ 1

IM 構成管理が動作するマネージャーの時刻です。

注※ 2

「反映失敗」や「サーバ保存済み」の設定ファイルがある場合，ツリー表示領域のホストアイコンに，エラーの状態を示すアイコンが表示されます。設定ファイルの内容に誤りがないか確認してください。設定ファイルを利用しない場合，エラーの状態を示すアイコンが表示されないように，次のとおり対処してください。

・リモート監視ログファイルトラップまたは JP1/Base のログファイルトラップの場合

［編集］－［プロファイル削除］で不要な設定ファイルを削除してください。

・リモート監視イベントログトラップの場合

［操作］－［プロセス起動］でプロセスを起動したあと，［操作］－［プロセス停止］でプロセスを停止してください。

・JP1/Base のイベントログトラップの場合
対象となるホストでサービスを停止したあと，［操作］－［プロファイルツリー再構築］で設定ファイルを再構築してください。

ツリー表示領域で，ログファイルトラップ情報の各項目を選択した場合，［設定ファイル］ページが異なります。エージェントが Windows のときの［設定ファイル］ページの表示例を次に示します。

図 4-24 ［設定ファイル］ページの表示例（ログファイルトラップ情報を選択した場合）



［設定ファイル］に表示する項目に次の項目が追加されます。

表 4-29 設定ファイルに追加して表示される項目（ログファイルトラップ情報を選択した場合）

表示項目	説明
起動オプション	• 監視ログファイル名 ログファイルトラップ起動定義ファイルに指定するログファイル名（JP1/Base の jevlogstart※1 または jevlogstart（クラスタ限定）※1 コマンドに指定するログファイル名）のパスを指定します。 監視ログファイル名には，次の文字を指定できません。 JP1/Base の場合： 「<」(0x3c)，「>」(0x3e)，「|」(0x7c) リモート監視の場合： 「<」(0x3c)，「>」(0x3e)，「|」(0x7c)，「*」(0x2a)，「?」(0x3f) また，監視ログファイル名は，次に示すように複数指定できます。 ・ログファイルトラップ（Windows）の場合：32 個 ・ログファイルトラップ（UNIX）の場合：100 個 ・リモート監視ログファイルトラップの場合：32 個 複数の監視ログファイル名のパスを指定したい場合は，半角スペースで区切って指定します。監視ログファイル名のパスに半角スペースが含まれている場合，パス全体をダブルクォーテーション（"）で囲んでください。 入力できる文字数※2 は 1,920 バイトです。 監視対象ホストの OS が Windows の場合にリモート監視をするとき，監視ログファイル名のパスは，次のように実際のパスから「¥¥ ホスト名」を除いたパスを指定してください。 実際のパス： ¥¥ ホスト名 ¥ 共有フォルダ名 ¥ ファイル名 監視ログファイル名として記載するパス： ¥ 共有フォルダ名 ¥ ファイル名 次に指定例を示します。 （例 1）`¥share¥logdir¥test01.log ¥share¥logdir¥test02.log` （例 2）`"¥share¥log dir¥test01.log" "¥share¥log dir¥test02.log"` • 起動ロケール エージェントが UNIX の場合に表示される項目です。 文字コードおよび LANG の値をプルダウンメニューから選択します。 起動ロケールは，次のように表示されます。  プルダウンメニューの詳細については，表 4-30 を参照してください。 • 追加オプション ログファイルトラップ起動定義ファイルのオプション（JP1/Base の jevlogstart※1 または jevlogstart（クラスタ限定）※1 コマンドのオプション）を指定します。ただし，ログファイルトラップ動作定義ファイル名（-f オプション），監視名（-a オプション），フィルター（-filter オプション）およびログファイル名は指定できません。 入力できる文字数※2 は 1,024 バイトです。 • フィルター SSH 接続の場合に活性化される項目です。 事前フィルターとして指定する文字列を正規表現で入力します。ただし，「'」「"」「<」「>」は正規表現の文字として指定できません。

表示項目	説明
設定内容の保存 / 反映	反映方法に次の項目が追加されます。 • 再起動※3 設定ファイルの編集内容を再起動して反映する場合に選択します。 • ファイルの送付 設定ファイルを送付して反映する場合に選択します。

注※1　jevlogstart および jevlogstart（クラスタ限定）コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のコマンドを説明している章を参照してください。
注※2　監視ログファイル名および追加オプションで入力した文字数が，合計で 1,920 バイトを超える場合，入力値が範囲外であるエラーメッセージ「KNAN20042-E」が出力されます。このメッセージが出力されたときは，ログファイルトラップを複数に分けて指定してください。
注※3　稼働中のログファイルトラップの起動オプションやログファイルトラップ動作定義ファイルの MARKSTR および ACTDEF パラメーター以外の値を変更した場合，「再起動」で反映してください。「リロードによる反映」では起動オプションの変更は反映されません。
また，稼働中のイベントログトラップの起動オプションやイベントログトラップ動作定義ファイルの server パラメーターを変更した場合，「再起動」で反映してください。「リロードによる反映」では起動オプションの変更は反映されません。

起動ロケールのプルダウンメニューの選択肢を次に示します。

表 4-30　起動ロケールのプルダウンメニューの選択肢

起動ロケールに表示される名称	文字コード	LANG の値	エージェントホストの OS	デフォルト値
SJIS/ja_JP.SJIS	シフト JIS コード	ja_JP.SJIS	HP-UX	○
SJIS/japanese		japanese		—
EUC/ja_JP.eucJP	EUC コード	ja_JP.eucJP		—
EUC/japanese.euc		japanese.euc		—
C	英語	C		—
EUC/ja	EUC コード	ja	Solaris	○
EUC/japanese		japanese		—
SJIS/ja_JP.PCK	シフト JIS コード	ja_JP.PCK		—
C	英語	C		—
SJIS/Ja_JP	シフト JIS コード	Ja_JP	AIX	○
SJIS/Ja_JP.IBM-932		Ja_JP.IBM-932		—
EUC/ja_JP	EUC コード	ja_JP		—
EUC/ja_JP.IBM-eucJP		ja_JP.IBM-eucJP		—
C	英語	C		—
UTF8/ja_JP.UTF-8	UTF-8 コード	ja_JP.UTF-8	Linux	○

起動ロケールに表示される名称	文字コード	LANG の値	エージェントホストの OS	デフォルト値
UTF8/ja_JP.utf8		ja_JP.utf8		―
C	英語	C		―
C	英語	C	その他	○

（凡例）
○：デフォルトで表示される名称
―：デフォルト値ではない

設定ファイルや定義ファイルごとの項目が編集できるのかできないのか，編集した項目が反映される操作について示します。

表 4-31　設定ファイルごとの項目

設定ファイル	内容	編集可否	反映操作
イベント転送情報	転送先（ホスト名）	○	リロード
	条件文		
ログファイルトラップ動作定義ファイル	リトライ回数	○	再起動
	リトライ間隔		
	JP1 イベントの保留件数		
	保留数超過指定		
	open リトライ回数		
	open リトライ間隔		
	read リトライ継続回数		
	ファイルタイプ		
	レコードタイプ		
	ヘッダーの行数		
	MARKSTR の定義文字列	○	リロード
	ACTDEF の定義文字列		
ログファイルトラップ起動定義ファイル	ロケール	○	再起動
	ファイル監視間隔		
	イベント化データの最大長		
	先頭から読み込み指定		
	表示コマンド名		
	ログ出力元プログラム名		

設定ファイル	内容	編集可否	反映操作
	open リトライ指定		
	登録先イベントサーバ名		
	監視対象ログファイル名		
イベントログトラップ動作定義ファイル	登録先イベントサーバ名	×	―
	リトライ回数	○	リロード
	リトライ間隔		
	監視間隔		
	マッチングレベル指定		
	フィルターチェックレベル指定		
	ログの種別		
	条件文		
ローカルアクション実行定義ファイル	JP1 ユーザー名	○	リロード
	環境変数ファイル名		
	イベント ID 発行指定		
	制御オプション文字列		
	アクション名		
	イベントフィルター条件文		
	同一アクション抑止時間		
	環境変数ファイル名		
	実行コマンド		
	イベント ID 発行指定		

（凡例）
○：編集できる
×：編集できない
―：指定できない

また，WMI/NetBIOS 接続の場合に，ツリー表示領域でリモート監視のイベントログトラップ情報を選択したとき，［起動オプション］が異なります。

［起動オプション］

事前フィルターに指定するログ種別を選択します。監視対象ホストの OS により，

起動オプションで選択したログ種別と，実際にフィルタリングされる Windows イベントのログ種別が次のように異なります。

選択したログ種別	Windows Server 2003 の場合にフィルタリングされるログ種別	Windows Server 2008 の場合にフィルタリングされるログ種別
エラー，重大	エラー	エラー，重大
警告	警告	警告
情報，詳細	情報	情報，詳細
成功の監査	成功の監査	成功の監査
失敗の監査	失敗の監査	失敗の監査

ログ種別を選択していない場合は，事前フィルターを使用しません。すべての Windows イベントログを収集します。

4.10　［プロファイル追加］画面

［プロファイル追加］画面は，ログファイルトラップまたはリモート監視ログファイルトラップのプロファイルを追加する画面です。ログファイルトラップのプロファイルの追加は，エージェントの JP1/Base のバージョンが 09-10 以降の場合に実行できます。

［プロファイル追加］画面の表示例を次に示します。

図 4-25　［プロファイル追加］画面の表示例（ログファイルトラップの場合）



図 4-26　［プロファイル追加］画面の表示例（リモート監視ログファイルトラップの場合）



［監視名］

ログファイルトラップの監視名を入力します。

入力できる文字数は 1 ～ 30 バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角アンダーバー（_）です。

先頭の文字には，半角英数字を指定してください。文字列は，英大文字・英小文字を区別しません。

［クラスタ ID］

クラスタ ID を指定するかどうかを設定します。

［有効］

クラスタ ID を指定する場合に，［有効］チェックボックスをチェックします。

デフォルトはチェックが外れている状態です。

［ID］

クラスタ ID を入力します。入力できる文字数は 2 バイト以内です。使用できる文字は，0 ～ 99 の半角数字です。デフォルトは 0 です。

［有効］チェックボックスのチェックが外れている場合，この項目は非活性になります。

4.11 ［ログインユーザー一覧］画面

［ログインユーザー一覧］画面は，IM 構成管理・ビューアーにログインしているユーザーの一覧を表示します。ほかのユーザーが排他権を獲得している場合は，何を編集している状態なのかを表示します。IM 構成管理の管理者権限を持つユーザーは，強制的にほかのユーザーが獲得している排他権を解除できます。

［ログインユーザー一覧］画面の表示例を次に示します。

図 4-27 ［ログインユーザー一覧］画面の表示例

［ログインユーザー一覧］画面に表示する項目を次に示します。

表 4-32 ［ログインユーザー一覧］画面に表示する項目

表示項目	説明
ユーザー名	IM 構成管理・ビューアーにログインしているユーザー名を表示します。 例：jp1admin
ホスト名	ユーザーがログインしているホストのホスト名を表示します。 例：HostA
IP アドレス	ユーザーがログインしているホストの IP アドレスを表示します。 例：10.208.40.40
ログイン日時	ユーザーがログインした日時を表示します。 例：2008/01/01 12:24:31
排他編集状態	ユーザーが獲得している排他編集権の状態を次の 4 種類の中から表示します。 • プロファイル編集中 • IM 構成編集中 • ホスト属性編集中 • 業務グループ編集中

［排他編集解除］

［排他編集解除］ボタンをクリックすると，ログインユーザー一覧で選択したユーザーの排他編集権を解除します。ただし，IM 構成管理の管理者権限を持つユーザーしか実行できません。排他編集権を解除した場合，解除されたユーザーが編集中であったデータは廃棄されますので，注意してください。

［ヘルプ］

ヘルプを表示します。

4.12 ［実行結果］画面

［実行結果］画面は，情報の反映や収集結果のメッセージを一覧表示する画面です。

［実行結果］画面の表示例を次に示します。

図 4-28 ［実行結果］画面の表示例

［実行結果］画面に表示する項目を次に示します。

表 4-33 ［実行結果］画面に表示する項目

表示項目	説明
ホスト名	実行対象となったホストのホスト名を表示します。 例：HostA
完了状態	処理の完了状態を次の 3 種類の中から表示します。 • 正常 • 警告 • エラー
完了日時	処理が完了した日時を表示します。 例：2008/01/01 12:24:31
メッセージ	選択したホストに関するメッセージの一覧を表示します。 例：KNAN22017-E　ホスト (hostA) と通信できなかったため，ホスト情報の収集に失敗しました

［中断 / 閉じる］

［中断］ボタンをクリックすると，実行中の処理をキャンセルします。

処理が終了すると，［閉じる］ボタンに表示が変わります。

［閉じる］ボタンをクリックすると，［実行結果］画面を閉じます。

［ヘルプ］

ヘルプを表示します。

4.13 ［ホスト交換］画面

［ホスト交換］画面は，上位ホストおよび下位ホストの関係を引き継いで，別のホストに変更する画面です。システム構成の追加や変更により，システム構成中のホストをほかのマシンに入れ替えるときなどに使用します。

［ホスト交換］画面の表示例を次に示します。

図 4-29 ［ホスト交換］画面の表示例

［ホスト交換］画面に表示する項目を次に示します。

［交換前ホスト］

［エージェント構成編集］画面および［リモート監視構成編集］画面のツリー表示領域で選択したホスト名を表示します。

［交換後ホスト］

交換前ホストと交換したいホストのホスト名を入力します。入力できる文字数は 0 ～ 255 バイトです。使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-），半角ピリオド（.）です。

［ヘルプ］

ヘルプを表示します。

4.14　［業務グループの新規作成］画面

［業務グループの新規作成］画面は，業務グループを新しく作成する画面です。

［業務グループの新規作成］画面の表示例を次に示します。

図 4-30　［業務グループの新規作成］画面の表示例



［業務グループの新規作成］画面の表示項目を次に示します。

［業務グループ名］

業務グループ名を指定します。業務グループ名は，大文字・小文字を区別します。制御文字，スラッシュ（/），半角コンマ（,）は，使用できません。先頭および最後の文字に半角スペースは使用できません。また，システムでユニークな名称になるように指定してください。入力できる文字数は 1 ～ 255 バイトです。デフォルトは空欄です。

［割り当て JP1 資源グループ名］

業務グループに割り当てる JP1 資源グループ名を指定します。使用できる文字は，印刷できる ASCII 文字です。ただし，「" / [ ] ; : | = , + ? < >」，タブ，スペースを除きます。入力できる文字数は 0 ～ 64 バイトです。デフォルトは空欄です。

［コメント］

業務グループに対するコメントを入力します。使用できる文字は，制御文字以外です。入力できる文字数は 0 ～ 80 バイトです。デフォルトは空欄です。

4.15 ［業務グループ基本情報編集］画面

［業務グループ基本情報編集］画面は，業務グループの基本情報を編集する画面です。なお，編集した内容を反映すると，セントラルコンソールの次の定義に指定された業務グループ・監視グループの名称も最新の名称に変更されます。

- 重要イベント定義
- イベント検索条件
- イベント取得フィルター（拡張モードの共通除外条件）
- ユーザーフィルター
- 表示フィルター
- 相関イベント発行定義
- 自動アクション定義
- アクション結果更新条件
- コマンドボタン定義
- 重大度変更定義
- 発生元ホストマッピング定義

［業務グループ基本情報編集］画面の表示例を次に示します。

図 4-31 ［業務グループ基本情報編集］画面の表示例



［業務グループ基本情報編集］画面の表示項目を次に示します。

［業務グループ名］

業務グループ名を指定します。業務グループ名は，大文字・小文字を区別します。制御文字，スラッシュ（/），半角コンマ（,）は，使用できません。先頭および最後の文字に半角スペースは使用できません。また，システムでユニークな名称になるように指定してください。入力できる文字数は 1 ～ 255 バイトです。デフォルトは編集前の業務グループ名です。

［割り当て JP1 資源グループ名］

業務グループに割り当てる JP1 資源グループ名を指定します。使用できる文字は，印刷できる ASCII 文字です。ただし，「" / [ ] ; : | = , + ? < >」，タブ，ス

ペースを除きます。入力できる文字数は 0 ～ 64 バイトです。デフォルトは編集前の割り当て JP1 資源グループ名です。

［コメント］

業務グループに対するコメントを入力します。使用できる文字は，制御文字以外です。入力できる文字数は 0 ～ 80 バイトです。デフォルトは編集前のコメントです。

4.16　［監視グループの新規作成］画面

［監視グループの新規作成］画面は，監視グループを新しく作成する画面です。

［監視グループの新規作成］画面の表示例を次に示します。

図 4-32　［監視グループの新規作成］画面の表示例



［監視グループの新規作成］画面の表示項目を次に示します。

［監視グループ名］

監視グループ名を指定します。監視グループ名は，大文字・小文字を区別します。制御文字，スラッシュ（/），半角コンマ（,）は，使用できません。先頭および最後の文字に半角スペースは使用できません。また，同じシステムの階層内でユニークな名称になるように指定してください。入力できる文字数は 1 ～ 255 バイトです。デフォルトは空欄です。

［コメント］

監視グループに対するコメントを入力します。使用できる文字は，制御文字以外です。入力できる文字数は 0 ～ 80 バイトです。デフォルトは空欄です。

4.17　［監視グループ基本情報編集］画面

［監視グループ基本情報編集］画面は，監視グループの基本情報を編集する画面です。なお，編集した内容を反映すると，セントラルコンソールの次の定義に指定された業務グループ・監視グループの名称も最新の名称に変更されます。

- 重要イベント定義
- イベント検索条件
- イベント取得フィルター（拡張モードの共通除外条件）
- ユーザーフィルター
- 表示フィルター
- 相関イベント発行定義
- 自動アクション定義
- アクション結果更新条件
- コマンドボタン定義
- 重大度変更定義
- 発生元ホストマッピング定義

［監視グループ基本情報編集］画面の表示例を次に示します。

図 4-33　［監視グループ基本情報編集］画面の表示例



［監視グループ基本情報編集］画面の表示項目を次に示します。

［監視グループ名］

監視グループ名を指定します。監視グループ名は，大文字・小文字を区別します。制御文字，スラッシュ（/），半角コンマ（,）は，使用できません。先頭および最後の文字に半角スペースは使用できません。また，同じシステムの階層内でユニークな名称になるように指定してください。入力できる文字数は 1 ～ 255 バイトです。デフォルトは編集前の監視グループ名です。

［コメント］

監視グループに対するコメントを入力します。使用できる文字は，制御文字以外です。入力できる文字数は 0 ～ 80 バイトです。デフォルトは編集前のコメントです。

4.18 ［所属ホストの登録 / 登録解除］画面

［所属ホストの登録 / 登録解除］画面は，業務グループまたは監視グループに対して，ホストを登録または登録解除する画面です。

［所属ホストの登録 / 登録解除］画面の表示例を次に示します。

図 4-34 ［所属ホストの登録 / 登録解除］画面の表示例（業務グループの場合）



［所属ホストの登録 / 登録解除］画面の表示項目を次に示します。

［登録候補ホスト］

登録できるホストの一覧を表示します。すでに登録されたホストは表示されません。業務グループにホストを登録する場合，ほかの業務グループに所属していないホストの一覧を表示します。また，監視グループにホストを登録する場合，監視グループが所属する業務グループに登録されたホストで，現在登録しようとしている監視グループに所属していないホストの一覧を表示します。

［登録候補ホスト］の一覧に表示する項目を示します。

表 4-34 登録候補ホストに表示する項目

表示項目	説明
ホスト名	ホスト名を表示します。
コメント	コメントを表示します。
監視グループ	ホストが属している監視グループのパスを表示します。パスはスラッシュ（/）で区切られます。複数の監視グループに属している場合は，コンマ（,）で区切って表示されます。

［登録済みホスト］

すでに登録されたホストの一覧を表示します。

［登録済みホスト］の一覧に表示する項目は，［登録候補ホスト］に表示される項目と同じです。

［登録］

［登録候補ホスト］で選択したホストを［登録済みホスト］に追加します。

［解除］

［登録済みホスト］で選択したホストを登録解除します。

4.19　［監視グループ名の変更］画面

［監視グループ名の変更］画面は，監視グループ名を変更する画面です。［IM 構成管理］画面から［編集］－［業務グループ］－［貼り付け］を選択して監視グループを貼り付けた場合に，貼り付け先に同じ名称の監視グループやホストがあったときに表示されます。

［監視グループ名の変更］画面の表示例を次に示します。

図 4-35　［監視グループ名の変更］画面の表示例



［監視グループ名の変更］画面に表示する項目を次に示します。

［監視グループ名］

変更後の監視グループ名を指定します。監視グループ名は，大文字・小文字を区別します。制御文字，スラッシュ（/），半角コンマ（,）は，使用できません。先頭および最後の文字に半角スペースは使用できません。また，同じシステムの階層内でユニークな名称になるように指定してください。入力できる文字数は 1 ～ 255 バイトです。デフォルトは「**元の監視グループ名**（n）」です（n：2 ～ 1,000 の番号）。

4.20　［システム共通設定］画面

［システム共通設定］画面は，設定項目の値を共通の設定値として保存・管理する画面です。WMI 接続の認証情報や SSH で接続する場合の設定項目などを共通の設定値とすることで，個別に入力する手間を省けます。

4.20.1　［WMI/NetBIOS］ページ

［システム共通設定］画面の［WMI/NetBIOS］ページは，Windows に接続した場合に表示されます。UNIX に接続した場合は表示されません。

［WMI/NetBIOS］ページの例を次に示します。

図 4-36　［WMI/NetBIOS］ページの表示例



［WMI/NetBIOS］ページの表示項目を次に示します。

［ユーザー名］

ユーザー名を指定します。ユーザー名は，大文字・小文字を区別します。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は 0 ～ 255 バイトです。デフォルトは空欄または以前に設定した文字列です。

ユーザー名以外の個所に文字を入力している場合，必須項目です。

［パスワード］

パスワードを指定します。パスワードは，大文字・小文字を区別します。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は 0 ～ 255 バイトです。デフォルトは空欄または以前に設定した文字列を伏せ字「*」で表示します。

ユーザー名以外の個所に文字を入力している場合，必須項目です。

［パスワードの確認］

指定したパスワードを確認のためもう一度指定します。使用できる文字，文字数，デフォルトは，パスワードと同じです。

［ドメイン名］

ドメイン名を指定します。ドメイン名は，大文字・小文字を区別します。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は 0 ～ 255 バイトです。デフォルトは空欄または以前に設定した文字列です。

4.20.2 ［SSH］ページ

［システム共通設定］画面の［SSH］ページは，Windows または UNIX に接続した場合に表示されます。

［SSH］ページの例を次に示します。

図 4-37 ［SSH］ページの表示例



［SSH］ページの表示項目を次に示します。

［ユーザー名］

ユーザー名を指定します。ユーザー名は，大文字・小文字を区別します。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は 0 ～ 255 バイトです。デフォルトは root です。

［ポート番号］

ポート番号を指定します。使用できる文字は，半角数字です。入力できる文字は，1 ～ 65,535 の数字です。デフォルトは 22 または以前設定した数字です。

［秘密鍵ファイル名］

秘密鍵ファイル名を絶対パスで指定します。秘密鍵ファイル名は，大文字・小文字を区別します。使用できる文字は，制御文字以外です。入力できる文字数は 0 ～ 4,096 バイトです。デフォルトは空欄，または以前に設定した場合は「入力済み」と表示されます。

4.20.3　［IM ホストアカウント］ページ

［システム共通設定］画面の［IM ホストアカウント］ページは，Windows に接続した場合に表示されます。UNIX に接続した場合は表示されません。

［IM ホストアカウント］ページの例を次に示します。

図 4-38　［IM ホストアカウント］ページの表示例



［IM ホストアカウント］ページの表示項目を次に示します。

［ユーザー名］

管理サーバの OS のユーザー名を指定します。ユーザー名は，大文字・小文字を区別します。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は 0 ～ 255 バイトです。デフォルトは空欄または以前に設定した文字列です。

ユーザー名以外の個所に文字を入力している場合，必須項目です。

［パスワード］

パスワードを指定します。パスワードは，大文字・小文字を区別します。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は 0 ～ 255 バイトです。デフォルトは空欄または以前に設定した文字列を伏せ字「*」で表示します。
ユーザー名以外の個所に文字を入力している場合，必須項目です。

［パスワードの確認］

指定したパスワードを確認のためもう一度指定します。使用できる文字，文字数，およびデフォルトは，パスワードと同じです。

［ドメイン名］

ドメイン名を指定します。ドメイン名は，大文字・小文字を区別します。使用できる文字は，制御文字を除く半角英数字および記号です。入力できる文字数は 0 ～ 255 バイトです。デフォルトは空欄または以前に設定した文字列です。

索引

I

[IM 構成管理] 画面
    [IM 構成] ページ 272
    [業務グループ] ページ 277
    [ホスト一覧] ページ 261

あ

[アイコン選択] 画面 231
[アクション結果一覧] 画面 181
[アクション結果] 画面 173
[アクション結果更新条件設定] 画面 186
[アクション結果詳細] 画面 177
[アクション詳細設定（イベント拡張情報）] 画面（互換用） 170
[アクション詳細設定] 画面 148
[アクション詳細設定] 画面（互換用） 163
[アクション設定] 画面 144

い

[イベント検索条件設定] 画面 113
    JP1/Base のバージョンによる検索機能の制限事項 113
イベントコンソール 17
[イベントコンソール] 画面
    [イベント監視] ページ 31
    [イベント検索] ページ 41
    [重要イベント] ページ 36
[イベント取得条件一覧] 画面 81
[イベント取得条件設定] 画面 73
[イベント取得条件設定] 画面（互換用） 80
[イベント詳細（編集）] 画面 49
[イベント詳細] 画面 45
[イベント情報マッピング詳細定義] 画面 196
[イベント情報マッピング定義] 画面 194

か

[ガイド] 画面 224
[拡張属性編集] 画面 243
[拡張属性編集] 画面（互換用） 172
画面
    IM 構成管理 257
    IM 構成管理（[IM 構成] ページ） 272
    IM 構成管理（[業務グループ] ページ） 277
    IM 構成管理（[ホスト一覧] ページ） 261
    アイコン選択 231
    アクション結果 173
    アクション結果一覧 181
    アクション結果更新条件設定 186
    アクション結果詳細 177
    アクション詳細設定 148
    アクション詳細設定（イベント拡張情報）（互換用） 170
    アクション詳細設定（互換用） 163
    アクション設定 144
    イベント検索条件設定 113
    イベントコンソール 17
    イベントコンソール（[イベント監視] ページ） 31
    イベントコンソール（[イベント検索] ページ） 41
    イベントコンソール（[重要イベント] ページ） 36
    イベント取得条件一覧 81
    イベント取得条件設定 73
    イベント取得条件設定（互換用） 80
    イベント詳細 45
    イベント詳細（編集） 49
    イベント情報マッピング詳細定義 196
    イベント情報マッピング定義 194
    エージェント構成編集 290
    ガイド 224
    拡張属性編集 243
    拡張属性編集（互換用） 172
    仮想化管理設定 284
    監視グループ基本情報編集 328

監視グループの新規作成 327
監視グループ名の変更 331
監視ツリー 201
監視ツリー (編集中) 244
関連イベント一覧（集約） 53
関連イベント一覧（相関） 57
基本情報設定 252
基本情報編集 222,228
共通条件詳細設定 240
共通条件設定 238
共通除外条件設定 86
共通除外条件設定 (拡張) 91
業務グループ基本情報編集 325
業務グループの新規作成 324
検索 220
個別条件編集 236
コマンド実行 190
固有の拡張属性条件詳細設定 124
固有の拡張属性条件設定 123
システム環境設定 68
システム環境設定（[全般] ページ） 68
システム環境設定（[通信] ページ） 71
システム共通設定 332
実行結果 321
自動生成－構成選択 253
重要イベント定義 61
状態変更条件設定 235
所属ホストの登録 / 登録解除 329
新規監視ノード作成 251
注意事項 10
統合機能メニュー 43
背景画像設定 218
ビジュアルアイコン選択 233
ビジュアル監視（監視用） 215
ビジュアル監視（編集中） 212
ビジュアル監視画面一覧編集 211
ビジュアル監視画面を開く 210
表示フィルター一覧 133
表示フィルター設定 125
プロパティ 225
プロパティ（[イベント発行条件] ページ） 229
プロパティ（[基本情報] ページ） 227
プロパティ（[状態変更条件] ページ） 228
プロパティ（[全般] ページ） 225
プロファイル追加 318
プロファイル表示 / 編集 299
プロファイル表示 / 編集（[設定ファイル] ページ） 308
プロファイル表示 / 編集（[有効設定情報] ページ） 301
ホスト交換 323
ホスト選択 288
ホスト属性編集 285
ホスト登録 281
ユーザー環境設定 102
ユーザーフィルター詳細設定 137
ユーザーフィルター設定 135
リモート監視構成編集 296
リモート監視設定 294
ログイン 7
ログインユーザー一覧 254,319
画面遷移 2
画面操作上の注意事項 10
[監視ツリー (編集中)] 画面 244
[監視ツリー] 画面 201
[関連イベント一覧（集約）] 画面 53
[関連イベント一覧（相関）] 画面 57
[関連イベント一覧] に相関元イベントを表示できない場合 60

き

[基本情報設定] 画面 252
[基本情報編集] 画面 222,228
[共通条件詳細設定] 画面 240
[共通条件設定] 画面 238
[共通除外条件設定 (拡張)] 画面 91
[共通除外条件設定] 画面 86

け

[検索] 画面 220

こ

[個別条件編集] 画面 236
[コマンド実行] 画面 190
[固有の拡張属性条件詳細設定] 画面 124
[固有の拡張属性条件設定] 画面 123

し

[システム環境設定] 画面 68
　[全般] ページ 68
　[通信] ページ 71
[自動生成－構成選択] 画面 253
集約開始イベントまたは繰り返しイベントを表示できない場合 56
[重要イベント定義] 画面 61
[状態変更条件設定] 画面 235
[新規監視ノード作成] 画面 251

す

スライダー 34

せ

セントラルスコープ
　[監視ツリー (編集中)] 画面 244

た

対処状況マーク 19

と

[統合機能メニュー] 画面 43
特定の重大度を指定したイベントと JP1/SES イベントの両方を取得したい場合 73

は

[背景画像設定] 画面 218
背景色 20
　設定 102

ひ

[ビジュアルアイコン選択] 画面 233
[ビジュアル監視（編集中）] 画面 212
[ビジュアル監視] 画面（監視用）215
[ビジュアル監視画面一覧編集] 画面 211
[ビジュアル監視画面を開く] 画面 210
[表示開始位置指定] 領域 32
[表示フィルター一覧] 画面 133
[表示フィルター設定] 画面 125

ふ

[プロパティ] 画面 225
　[イベント発行条件] ページ 229
　[基本情報] ページ 227
　[状態変更条件] ページ 228
　[全般] ページ 225
[プロファイル表示 / 編集] 画面
　[設定ファイル] ページ 308
　[有効設定情報] ページ 301

め

メニュー項目
　[IM 構成管理] 画面のメニュー項目 258
　[イベントコンソール] 画面のメニュー項目 24
　[エージェント構成編集] 画面のメニュー項目 293
　[監視ツリー (編集中)] 画面のメニュー項目 246
　[監視ツリー] 画面のメニュー項目 207
　[プロファイル表示 / 編集] 画面のメニュー項目 300
　[リモート監視構成編集] 画面のメニュー項目 297
メモ情報の設定機能 49

ゆ

[ユーザー環境設定] 画面 102
[ユーザー環境設定] 画面（JP1/IM - Manager のバージョンが 08-51 以前の場合）108
[ユーザーフィルター詳細設定] 画面 137

[ユーザーフィルター設定]画面 135

ろ

[ログイン]画面 7
IM構成管理 8
セントラルコンソールおよびセントラルスコープ 7
[ログインユーザー一覧]画面 254