

Hitachi Global Link Manager

メッセージ

4010-1J-170-20

対象製品

Hitachi Global Link Manager 8.8.1

適用 OS の詳細については「ソフトウェア添付資料」でご確認ください。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI, HiRDB, JP1 は、株式会社日立製作所の商標または登録商標です。

ActiveX は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AIX は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itanium は、Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

RSA および BSAFE は、米国 EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標がついた製品は、米国 Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

UNIX は、The Open Group の商標です。

Visual C++ は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

This product includes software developed by the JDOM Project (<http://www.jdom.org/>).

その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

Hitachi Global Link Manager は、米国 EMC コーポレーションの RSA BSAFE® ソフトウェアを搭載しています。

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from <ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/>

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (<http://www.modssl.org/>).


This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (<http://relaxngcc.sf.net/>).

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (<http://java.apache.org/>).

This product includes software developed by Andy Clark.

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

HITACHI
Inspire the Next

 株式会社 日立製作所



発行

2021 年 10 月 4010-1J-170-20

著作権

All Rights Reserved. Copyright © 2014, 2021, Hitachi, Ltd.

目次

はじめに.....	9
対象読者.....	10
マニュアルの構成.....	10
マイクロソフト製品の表記について.....	10
このマニュアルで使用している記号.....	11
 1. Global Link Manager のメッセージ.....	13
1.1 メッセージの構成.....	14
1.2 メッセージ ID の形式と種類.....	14
1.3 Global Link Manager メッセージの概要.....	15
 2. KAIE で始まるメッセージ.....	17
2.1 KAIE10000～KAIE19999.....	18
2.2 KAIE20000～KAIE29999.....	21
2.3 KAIE30000～KAIE39999.....	25
2.4 KAIE60000～KAIE69999.....	26
 3. KAIF で始まるメッセージ.....	31
3.1 KAIF10000～KAIF29999.....	32
3.2 KAIF30000～KAIF39999.....	107
3.3 KAIF40000～KAIF49999.....	117
3.4 KAIF50000～KAIF59999.....	139
 4. KAPM で始まるメッセージ.....	141
4.1 KAPM00000～KAPM09999.....	142
4.2 KAPM10000～KAPM19999.....	340
4.3 KAPM40000～KAPM49999.....	428
 5. KDJE で始まるメッセージ.....	429
5.1 KDJE40000～KDJE49999.....	430
 6. KFPx で始まるメッセージ.....	433
6.1 KFPx メッセージの詳細.....	434

付録 A このマニュアルの参考情報.....	443
A.1 関連マニュアル.....	444
A.2 このマニュアルでの表記.....	444
A.3 このマニュアルで使用している略語.....	445
A.4 KB（キロバイト）などの単位表記について.....	446

表目次

表 1-1 プレフィックスとメッセージ ID の種類.....	14
表 1-2 メッセージの種類および出力先.....	15
表 2-1 KAIE10000~KAIE19999 : 共通エージェントコンポーネントのメッセージ.....	18
表 2-2 KAIE20000~KAIE29999 : 共通エージェントコンポーネントのメッセージ.....	21
表 2-3 KAIE30000~KAIE39999 : 共通エージェントコンポーネントのメッセージ.....	25
表 2-4 KAIE60000~KAIE69999 : 共通エージェントコンポーネントのメッセージ.....	26
表 3-1 KAIF10000~KAIF29999 : Global Link Manager サーバのメッセージ	32
表 3-2 KAIF30000~KAIF39999 : Global Link Manager GUI のメッセージ.....	107
表 3-3 KAIF40000~KAIF49999 : Global Link Manager インストーラーのメッセージ.....	117
表 3-4 KAIF50000~KAIF59999 : Global Link Manager 監査ログのメッセージ.....	139
表 4-1 KAPM00000~KAPM09999 : Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのメッセージ.....	142
表 4-2 KAPM10000~KAPM19999 : Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのメッセージ.....	340
表 4-3 KAPM40000~KAPM49999 : Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのメッセージ.....	428
表 5-1 KDJE40000~KDJE49999 : Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのメッセージ.....	430
表 6-1 HiRDB のエラーメッセージの説明と表の対応.....	434
表 6-2 HiRDB のメッセージ (KFPH)	435
表 6-3 HiRDB のメッセージ (KFPO)	436
表 6-4 HiRDB のメッセージ (KFPR)	437
表 6-5 HiRDB のメッセージ (KFPS)	437
表 6-6 HiRDB のメッセージ (対処不要)	437
表 6-7 HiRDB のメッセージ (保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡)	438
表 6-8 HiRDB のメッセージ (再実行)	440
表 6-9 HiRDB のメッセージ (データベース回復)	441
表 6-10 HiRDB のメッセージ (再起動後に再実行)	441



はじめに

このマニュアルでは、Global Link Manager が出力するメッセージについて説明します。

- 対象読者
- マニュアルの構成
- マイクロソフト製品の表記について
- このマニュアルで使用している記号

対象読者

Global Link Manager のシステムを構築、または Global Link Manager GUI でパス管理をする方を対象にしています。対象読者によって、次の知識があることを前提にしています。

- Global Link Manager のシステム構築をする方：サーバの OS（Windows）の知識
- Global Link Manager GUI でパスを管理する方：Global Link Manager GUI の操作および HDLM の管理機能の知識

マニュアルの構成

このマニュアルは、次に示す章と付録から構成されています。

1. Global Link Manager のメッセージ

Global Link Manager の使用時に出力されるメッセージの形式と種類について説明しています。

2. KAIE で始まるメッセージ

共通エージェントコンポーネントに関するメッセージについて説明しています。

3. KAIF で始まるメッセージ

Global Link Manager に関するメッセージについて説明しています。

4. KAPM で始まるメッセージ

Hitachi Command Suite 共通コンポーネントに関するメッセージについて説明しています。

5. KDJE で始まるメッセージ

Hitachi Command Suite 共通コンポーネントに関するメッセージについて説明しています。

6. KFPx で始まるメッセージ

HiRDB に関するメッセージについて説明しています。

付録 A. このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報について説明しています。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは、マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記	製品名
ActiveX	ActiveX®
Internet Explorer	次の製品を区別する必要がある場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none">• Microsoft® Internet Explorer®• Windows® Internet Explorer®
Win32	Win32®
Windows 8.1	次の製品を区別する必要がある場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none">• Windows 8.1(32-bit)• Windows 8.1(64-bit)
Windows 8.1(32-bit)	次の製品を区別する必要がある場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none">• Windows® 8.1• Windows® 8.1 Enterprise Edition

表記	製品名
	<ul style="list-style-type: none"> Windows[®] 8.1 Pro Edition
Windows 8.1(64-bit)	次の製品を区別する必要がない場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none"> Windows[®] 8.1 64-bit Windows[®] 8.1 Enterprise 64-bit Edition Windows[®] 8.1 Pro 64-bit Edition
Windows 10	次の製品を区別する必要がない場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none"> Windows 10(32-bit) Windows 10(64-bit)
Windows 10(32-bit)	次の製品を区別する必要がない場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none"> Windows[®] 10 Pro 32-bit Windows[®] 10 Education 32-bit Windows[®] 10 Enterprise 32-bit
Windows 10(64-bit)	次の製品を区別する必要がない場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none"> Windows[®] 10 Pro 64-bit Windows[®] 10 Education 64-bit Windows[®] 10 Enterprise 64-bit
Windows Server 2012	次の製品を区別する必要がない場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2012(x64) Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012(x64)	次の製品を区別する必要がない場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none"> Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 Datacenter Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 Essentials Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 Standard
Windows Server 2012 R2	次の製品を区別する必要がない場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none"> Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 R2 Datacenter Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 R2 Essentials Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 R2 Standard
Windows Server 2016	Windows Server 2016(x64)
Windows Server 2016(x64)	次の製品を区別する必要がない場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none"> Microsoft[®] Windows Server[®] 2016 Datacenter Microsoft[®] Windows Server[®] 2016 Standard
Windows Server 2019	Windows Server 2019(x64)
Windows Server 2019(x64)	次の製品を区別する必要がない場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none"> Microsoft[®] Windows Server[®] 2019 Datacenter Microsoft[®] Windows Server[®] 2019 Standard

このマニュアルでは、Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, および Windows Server 2019 を区別する必要がない場合、Windows と表記しています。

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルでは、次に示す記号を使用しています。

記号	意味
[]	メニュー、タブ、ボタンなど GUI に表示される項目の名称を [] で囲んで示します。メニュー項目を連続して選択する場合は、[] を「-」（ハイフン）でつないで説明しています。 (例) [リソース] - [ホスト]

記号	意味
	[リソース] メニューから [ホスト] メニューを選択することを意味します。
< >	該当する要素が表示されることを示します。 (例) <ホスト名>サブウィンドウ
...	記述の省略の意味です。

Global Link Manager のメッセージ

この章では、メッセージの構成、メッセージ ID の形式と種類、および Global Link Manager メッセージの概要について説明します。

- 1.1 メッセージの構成
- 1.2 メッセージ ID の形式と種類
- 1.3 Global Link Manager メッセージの概要

1.1 メッセージの構成

Global Link Manager のメッセージは、GUI、CLI、ログファイルなどに出力されます。出力されるメッセージは、メッセージ ID とメッセージテキストから構成されます。

メッセージを出力するコンポーネントによっては、日付、時刻、プログラム名などが出力される場合もあります。

1.2 メッセージ ID の形式と種類

メッセージ ID の形式を次に示します。

プレフィックス *nnnnn*・*Z*

メッセージ ID は次の要素から構成されます。

プレフィックス

メッセージの出力元コンポーネントを示します。プレフィックスとコンポーネントの関係は、「表 1-1 プレフィックスとメッセージ ID の種類」を参照してください。

nnnnn

メッセージの通し番号を示します。

Z

メッセージの種類を示します。プレフィックスが HGLM から始まるメッセージは種類を出力しません。メッセージの種類と意味を次に示します。

I (Information) ユーザーに情報を通知するメッセージです。

Q (Question) ユーザーに応答を促すメッセージです。

W (Warning) 処理は続行されますが、制限があることをユーザーに通知するメッセージです。

E (Error) 処理が続行できないエラーをユーザーに通知するメッセージです。

KAIF20012-I, KAIF22606-I などのメッセージテキストには、「コマンド ID」が含まれます。コマンド ID は、Global Link Manager GUI から実行された 1 つの操作を一意に識別するための ID です。複数のメッセージに同じコマンド ID が含まれる場合、それらは 1 つの操作に対して出力されたメッセージであることを示します。

表 1-1 プレフィックスとメッセージ ID の種類

プレフィックス	メッセージ ID の説明
KAIE	共通エージェントコンポーネントに関するメッセージです。
KAIF	Global Link Manager に関するメッセージです。 メッセージの番号と対応する機能は次のとおりです。 KAIF10000～KAIF29999 : Global Link Manager サーバのメッセージ KAIF30000～KAIF39999 : Global Link Manager GUI のメッセージ KAIF40000～KAIF49999 : Global Link Manager インストーラーのメッセージ KAIF50000～KAIF59999 : Global Link Manager 監査ログのメッセージ
KAPM	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントに関するメッセージです。
KDJE	
KFPA	HiRDB に関するメッセージです。
KFPC	
KFPD	
KFPH	

プレフィックス	メッセージ ID の説明
KFPI	
KFPK	
KFPL	
KFPO	
KFPR	
KFPS	
KFPU	
KFPX	

1.3 Global Link Manager メッセージの概要

Global Link Manager が出力するメッセージの種類、ファイル名および出力先を次の表に示します。

表 1-2 メッセージの種類および出力先

種類（ファイル名）	出力先
エラーメッセージ（－）	Global Link Manager GUI, ポップアップウィンドウまたはエクスポートした CSV ファイル
Global Link Manager サーバのイベントログ (AppEvent.EVT)	< Windows インストールフォルダ >¥system32¥config
Global Link Manager サーバのメッセージログ (HGLAM_Message*.log)	< Global Link Manager サーバのインストールフォルダ >¥logs
Global Link Manager サーバのトレースログ (HGLAM_Trace*.log)	
Global Link Manager サーバのインストーラートレースログ (HGLAM_TL_Install_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.log)	< システムドライブ > の直下, または < Global Link Manager サーバのインストールフォルダ > ¥inst
Global Link Manager サーバのアンインストーラートレースログ (HGLAM_TL_Uninstall_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.log)	
統合トレースログ (hnr2*.log)	C:¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool
InstallShield ログ (Setup.ilg)	C:¥Program Files¥InstallShield Installation Information¥{ < ID > }

表 1-2 に示したファイルは、一括して収集できます。一括して収集する方法は、マニュアル「Hitachi Global Link Manager 導入・設定ガイド」を参照してください。

KAIE で始まるメッセージ

この章では、共通エージェントコンポーネントに関するメッセージについて説明します。

- [2.1 KAIE10000～KAIE19999](#)
- [2.2 KAIE20000～KAIE29999](#)
- [2.3 KAIE30000～KAIE39999](#)
- [2.4 KAIE60000～KAIE69999](#)

2.1 KAIE10000～KAIE19999

共通エージェントコンポーネントに関するメッセージ（KAIE10000～KAIE19999）を次の表に示します。

表 2-1 KAIE10000～KAIE19999：共通エージェントコンポーネントのメッセージ

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAIE10401-E	アドオンモジュールの呼び出し中に予期しない例外が発生しました。（コールバック名＝＜コールバック名＞，オブジェクト ID＝＜オブジェクト識別子＞）	要因 次の過程で深刻なエラーを検出しました。 <ul style="list-style-type: none"> ・ インストールまたはアンインストール時 ・ アドオンモジュールのロード時 ・ リクエストの受け付け時 メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。 対処 メモリ不足でないかを確認し，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIE10403-E	アドオンモジュール ＜モジュール名＞ のロード中に回復できないエラーが発生しました。	要因 モジュールのロード時にエラーが発生しました。メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。 対処 メモリ不足でないかを確認し，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIE10404-E	アドオンモジュールの状態の操作に失敗しました。処理を続行します。	要因 入出力エラーが発生しました。以下のファイルへのアクセスに失敗しました。 <ul style="list-style-type: none"> ・ ＜共通エージェントコンポーネントのインストールディレクトリ＞/agent/mod/* ・ ＜共通エージェントコンポーネントのインストールディレクトリ＞/agent/mod/*/*var これらのディレクトリ，またはファイルへのアクセス権限がないおそれがあります。 対処 サービスの実行ユーザーが，これらのディレクトリ，またはファイルへのアクセス権限を持っているかを確認してください。もしなければ，実行ユーザーにアクセス権限を与えるか，実行ユーザーをアクセス権限のあるユーザーに変更してください。
KAIE10502-E	インストレーション ID の取得に失敗しました。	要因 環境不正です。製品情報ファイル（＜共通エージェントコンポーネントのインストールディレクトリ＞/etc/amc_iid）の読み込みに失敗しました。インストールが正しく完了していないおそれがあります。 対処 再インストールしてください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIE10602-E	環境が正しくありません。	要因

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		<p>環境不正です。</p> <p>対処 直前に詳細な原因を表すメッセージが出力されます。その対処方法を参照してください。</p>
KAIE10606-E	インストール ID の書き込みに失敗しました。	<p>要因 入出力エラーが発生しました。製品情報ファイル (<共通エージェントコンポーネントのインストールディレクトリ>/etc/amc_iid) の作成に失敗しました。インストールが正しく完了していないおそれがあります。</p> <p>対処 再インストールしてください。改善されない場合は保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p>
KAIE10610-E	モジュールが使用中です。あとで再実行してください。	<p>要因 アンインストールに失敗しました。モジュールが使用中です。</p> <p>対処 しばらく間をあけてからアンインストールしてください。</p>
KAIE10614-E	"<キー名>"キーに対する値が指定されていません。	<p>要因 キーに対する値が指定されていません。</p> <p>対処 適切な値を指定してください。</p>
KAIE10615-E	キースタアの作成に失敗しました。	<p>要因 キースタア作成中に予期しないエラーが発生しました。</p> <p>対処 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAIE10616-E	自己署名証明書の作成に失敗しました。	<p>要因 自己署名証明書作成中に予期しないエラーが発生しました。</p> <p>対処 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAIE10617-E	CSR の作成に失敗しました。	<p>要因 CSR 作成中に予期しないエラーが発生しました。</p> <p>対処 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAIE10618-E	"<キー名>"キーに指定する値は 6 文字以上で指定してください。	<p>要因 キーに指定した値が 5 文字以下になっています。</p> <p>対処 適切な値を指定してください。</p>
KAIE10619-E	必須オプションを全て指定してください。	<p>要因 指定されていない必須オプションがあります。</p>

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		対処 必須オプションはを全て指定してください。
KAIE10620-E	内部エラーが発生しました。	要因 内部処理で予期しないエラーが発生しました。 対処 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。 障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIE10621-E	validity キーに 1 以上の数値を指定してください。	要因 以下の原因が考えられます。 ・ 指定した値が数値ではない場合。 ・ 1 未満の値が指定された場合。 対処 適切な値を指定してください。
KAIE10622-E	キーストアが既に存在します。	要因 key オプションに指定した値と同じ名前のキーストアが既に存在します。 対処 別の値を key オプションに指定してください。
KAIE10623-E	storepass オプションと keypass オプションには、同じパスワードを指定してください。	要因 keypass オプションと storepass オプションに指定したパスワードが異なります。 対処 storepass オプションと keypass オプションには、同じパスワードを指定してください。
KAIE16002-I	例外情報: <エラー発生時の詳細情報>	要因 エラーの詳細情報を出力します。 対処 直後にエラーメッセージが出力されます。その対処方法を参照してください。
KAIE16605-I	アドオンモジュールが一つも見つかりませんでした。	要因 アドオンモジュールが一つも登録されていない、または登録されているが使用可能なアドオンモジュールが一つもありません。 対処 対処の必要はありません。
KAIE16606-I	指定されたアドオンモジュールは見つかりませんでした。	要因 指定されたアドオンモジュールが登録されていない、または登録されているが使用可能な状態ではありません。 対処 指定されたアドオンモジュールを使用する場合は、該当するアドオンモジュールがインストールされているか、あるいはこのプラットフォームにおいてサポートされているかを確認してください。
KAIE16613-I	hbsa_ssltool コマンドが成功しました。	要因 - 対処 -

2.2 KAIE20000～KAIE29999

共通エージェントコンポーネントに関するメッセージ（KAIE20000～KAIE29999）を次の表に示します。

表 2-2 KAIE20000～KAIE29999：共通エージェントコンポーネントのメッセージ

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAIE20001-E	アドオンモジュールの呼び出し中に予期しない例外が発生しました。（コールバック名＝＜コールバック名＞、オブジェクトID＝＜オブジェクト識別子＞）	要因 次の過程で深刻なエラーを検出しました。 <ul style="list-style-type: none"> アドオンモジュールのロード時 リクエストの受け付け時 メモリ不足、内部エラーなどのおそれがあります。 対処 メモリ不足でないかを確認し、サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIE20002-E	リクエストに対する処理を実行中に予期しない例外が発生しました。（メッセージID＝＜メッセージID＞）	要因 サービス実行中に深刻なエラーを検出しました。メモリ不足、内部エラーなどのおそれがあります。 対処 メモリ不足でないかを確認し、サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIE20101-E	サービス要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。（メッセージID＝＜メッセージID＞）	要因 サービスリクエストの処理中に予期しないエラーを検出しました。メモリ不足、内部エラーなどのおそれがあります。 対処 メモリ不足でないかを確認し、サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIE20102-E	アドオンモジュールの呼び出し中に予期しない例外が発生しました。（コールバック名＝＜コールバック名＞、オブジェクトID＝＜オブジェクト識別子＞）	要因 サービスの実行中に深刻なエラーを検出しました。メモリ不足、内部エラーなどのおそれがあります。 対処 メモリ不足でないかを確認し、サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIE20303-E	クライアントからの接続受け付け中にエラーが発生しました。接続を切断します。（クライアント情報＝＜クライアント情報＞）	要因 サービスの実行中に予期しないエラーが発生しました。ネットワーク障害やメモリ不足のおそれがあります。 対処 ネットワーク障害、メモリ不足などがないことを確認してから、サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIE20402-E	HTTP サービス中に予期しないエラーが発生しました。	要因

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<p>HTTP 通信処理中に予期しないエラーが発生しました。ネットワーク障害、メモリ不足などのおそれがあります。</p> <p>対処</p> <p>ネットワーク障害、メモリ不足などがないことを確認してから、サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p>
KAIE20403-E	HTTP サービス中に I/O エラーが発生しました。	<p>要因</p> <p>リモートホストとの通信中に入出力エラーが発生しました。リモートホストが接続を切断したか、ネットワーク障害またはメモリ不足などのエラーのおそれがあります。</p> <p>対処</p> <p>リモートホストによる通常の切断でない場合は、ネットワーク障害、メモリ不足などがないことを確認してから、サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p>
KAIE20601-E	アドオンモジュールの呼び出し中に予期しない例外が発生しました。(コールバック名 = <コールバック名>, オブジェクト ID = <オブジェクト識別子>)	<p>要因</p> <p>サービスリクエストの処理中に予期しないエラーを検出しました。メモリ不足、内部エラーなどのおそれがあります。</p> <p>対処</p> <p>メモリ不足でないかを確認し、サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p>
KAIE20701-E	ログ出力先ディレクトリ <ディレクトリ名> が作成できません。	<p>要因</p> <p>ログ出力先ディレクトリの作成中にエラーが発生しました。下記のディレクトリへの書き込み権限がないおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <共通エージェントコンポーネントのインストールディレクトリ>/agent <p>対処</p> <p>サービスの実行ユーザーが、これらのディレクトリ、またはファイルへのアクセス権限を持っているかを確認してください。もしなければ、実行ユーザーにアクセス権限を与えるか、実行ユーザーをアクセス権限のあるユーザーに変更してください。</p>
KAIE20702-E	ログ出力先 <ディレクトリ名> はディレクトリではありません。	<p>要因</p> <p>ログ出力先ディレクトリの作成中にエラーが発生しました。ディレクトリと同名のファイル (<共通エージェントコンポーネントのインストールディレクトリ>/agent/logs) がすでに存在しています。</p> <p>対処</p> <p>ディレクトリと同名のファイルを削除してください。</p>
KAIE20703-E	ログ出力先ディレクトリ <ディレクトリ名> は書き込み可能ではありません。	<p>要因</p> <p>ログ出力先ディレクトリ (<共通エージェントコンポーネントのインストールディレクトリ>/agent/logs) が読み取り専用です。</p> <p>対処</p>

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		ログ出力先ディレクトリを書き込み可能にしてください。
KAIE20704-E	ログ設定処理中に I/O エラーが発生しました。	<p>要因 ログプロパティファイル (<共通エージェントコンポーネントのインストールディレクトリ>/agent/config/logger.properties) へのアクセスに失敗しました。次のおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ファイルが存在しない ・ ユーザーがファイルを開いている ・ アクセス権限がない ・ 設定内容が不正 <p>対処</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ logger.properties ファイルの存在を確認してください。 ・ logger.properties ファイルを開いている場合は閉じてください。 ・ logger.properties ファイルに対するアクセス権限を与えるか、またはアクセス権限のあるユーザーに切り替えてからサービスを再起動してください。 ・ logger.properties ファイルの設定内容を確認し、誤っていたら修正してください。
KAIE20705-E	ログ出力ファイルと同名のディレクトリが存在しています。(ファイルパス = <ファイルパス>)	<p>要因 下記のログ出力ファイルを作成できません。ログ出力先ディレクトリに、ログ出力ファイルと同じ名称のディレクトリが存在しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <共通エージェントコンポーネントのインストールディレクトリ>/agent/logs/trace.log ・ <共通エージェントコンポーネントのインストールディレクトリ>/agent/logs/access.log ・ <共通エージェントコンポーネントのインストールディレクトリ>/agent/logs/error.log ・ <共通エージェントコンポーネントのインストールディレクトリ>/agent/logs/service.log <p>対処 ログ出力ファイルと同名のディレクトリを削除してください。</p>
KAIE20706-E	ファイルが書き込み可能ではありません。(ファイルパス = <ファイルパス>)	<p>要因 下記のログ出力ファイルのどれかが書き込みできません。サービスの実行ユーザーに書き込み権限がないためです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <共通エージェントコンポーネントのインストールディレクトリ>/agent/logs/trace.log ・ <共通エージェントコンポーネントのインストールディレクトリ>/agent/logs/access.log ・ <共通エージェントコンポーネントのインストールディレクトリ>/agent/logs/error.log

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		<ul style="list-style-type: none"> ＜共通エージェントコンポーネントのインストールディレクトリ＞/agent/logs/service.log 対処 ログ出力ファイルに対する書き込み権限を与えるか、または書き込み権限のあるユーザーに切り替えてから、サービスを再起動してください。
KAIE20707-E	プロパティファイルに不正が見つかりました。	要因 プロパティファイル (server.properties) の設定内容に誤りがあります。 対処 server.properties のプロパティの各値を確認し、修正してください。
KAIE20901-E	サービス実行プロセスを異常終了します。	要因 サービスの実行プロセスで回復できないエラーが発生しました。メモリ不足、内部エラーなどのおそれがあります。 対処 <ul style="list-style-type: none"> プロパティファイルに次のプロパティを指定している場合は、値を見直してください。 server.http.socket.agentAddress server.http.socket.bindAddress メモリ不足でないかを確認し、サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIE20902-E	サーバ実行中に I/O エラーが発生しました。	要因 接続を待ち受け中にネットワークエラーが発生しました。ネットワーク障害、メモリ不足などのおそれがあります。 対処 ネットワーク障害、メモリ不足などが発生していないかを確認してください。頻繁に発生するようであれば保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIE20903-E	サーバ実行中に予期しないエラーが発生しました。	要因 サービス実行プロセスで予期しないエラーが発生しました。メモリ不足、内部エラーなどのおそれがあります。 対処 ネットワーク障害、メモリ不足などが無いことを確認してから、サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIE20904-E	サーバソケットを閉じている時に通信エラーが発生しました。(ポート番号 = <ポート番号>)	要因 サービス実行プロセスのシャットダウン時にエラーが発生しました。 対処 ネットワーク障害、メモリ不足などが発生していないかを確認してください。改善されない場合は保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIE21701-W	ログ設定ファイルでのバックアップ数の指定 "<値>" に形式誤りがあります。デフォルト値を使用します。	要因

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		<p>logger.properties ファイルの logger.MaxBackupIndex の値が 1～20 の範囲を超えているか、数値ではありません。</p> <p>対処</p> <p>logger.MaxBackupIndex の値を修正し、サービスを再起動してください。</p>
KAIE21702-W	ログ設定ファイルにおける最大ファイルサイズの指定 "<値>" に形式誤りがあります。デフォルト値を使用します。	<p>要因</p> <p>logger.properties ファイルの logger.MaxFileSize の値が 512KB～32MB の範囲を超えているか、数値ではありません。</p> <p>対処</p> <p>logger.MaxFileSize の値を修正し、サービスの再起動してください。</p>
KAIE21703-W	プロパティファイルでのプロパティ "<プロパティ名>" の値が不正です。デフォルト値を使用します。	<p>要因</p> <p>プロパティファイル (server.properties) の設定内容に誤りがあります。</p> <p>対処</p> <p>server.properties のプロパティの各値を確認し、修正してください。</p>

2.3 KAIE30000～KAIE39999

共通エージェントコンポーネントに関するメッセージ（KAIE30000～KAIE39999）を次の表に示します。

表 2-3 KAIE30000～KAIE39999：共通エージェントコンポーネントのメッセージ

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAIE30101-E	アドオンモジュールの呼び出し中に予期しない例外が発生しました。（コールバック名＝<コールバック名>，オブジェクトID＝<オブジェクト識別子>）	<p>要因</p> <p>サービスの実行中に深刻なエラーを検出しました。メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。</p> <p>対処</p> <p>メモリ不足でないかを確認し，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p>
KAIE30201-E	アドオンモジュールの呼び出し中に予期しない例外が発生しました。（コールバック名＝<コールバック名>，オブジェクトID＝<オブジェクト識別子>）	<p>要因</p> <p>サービスの実行中に深刻なエラーを検出しました。メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。</p> <p>対処</p> <p>メモリ不足でないかを確認し，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p>
KAIE30504-E	内部エラーです。StopCLI の引数が不正です。	<p>要因</p> <p>サービス制御プロセス停止コマンドの実行中に予期しないエラーが発生しました。メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。</p> <p>対処</p> <p>メモリ不足でないかを確認し，サービスの強制終了を再試行してください。改善されない場合は</p>

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIE30505-E	サービス実行プロセスの開始処理中にエラーが発生しました。	要因 環境不正です。サービス実行プロセスを開始できませんでした。 対処 直前に詳細な原因を表すメッセージが出力されます。その対処方法を参照してください。
KAIE30506-E	サービス実行プロセスがキャッチされない例外をスローしました。	要因 サービス実行プロセスが予期しないエラーを検出しました。メモリ不足、内部エラーなどのおそれがあります。 対処 メモリ不足でないかを確認し、サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIE30507-E	サービス制御プロセスへの停止コマンド送信中にエラーが発生しました。	要因 "hbsasrv stop"の実行時に通信エラーが発生しました。次のおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none"> システム資源の欠乏などで、サービス制御プロセスがコマンドを受け付けられない サービス制御プロセスが正常に稼働していない 対処 "hbsasrv stop"を再実行してください。それでも効果がなければ、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

2.4 KAIE60000～KAIE69999

共通エージェントコンポーネントに関するメッセージ（KAIE60000～KAIE69999）を次の表に示します。

表 2-4 KAIE60000～KAIE69999：共通エージェントコンポーネントのメッセージ

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAIE62001-I	HBsA サービスはすでに起動しています。	要因 HBsA サービスを二つ以上起動しようとした。 対処 HBsA サービスは一つのシステムで一つしか起動できません。
KAIE62601-E	HBsA サービスの実行権限がありません。	要因 管理者権限のないユーザーが HBsA サービスを起動しようとした。 対処 管理者権限のあるユーザーでログインし、再度起動してください。
KAIE62602-E	インストールディレクトリの構造が不正です。	要因 共通エージェントコンポーネントが正しくインストールされていません。 対処

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		HDLM のインストールが正しく完了しているか確認してください。
KAIE62604-E	アドオンモジュールが動作中なので、HBsA サービスを停止できません。	要因 アドオンモジュールが処理実行中のため、HBsA サービスを停止できませんでした。 対処 アドオンモジュールの処理が完了してから再度実行してください。サービスの停止方法の詳細については、hbsasrv コマンドの説明を参照してください。
KAIE62605-E	HBsA サービスの接続エラーが発生しました。	要因 HBsA サービスとの通信処理中にエラーが発生しました。 対処 ホスト上で TCP/IP 環境が正常に使用できるかどうか、OS 標準のネットワーク監視コマンド (netstat, ping など) を使用して確認してください。 問題がない場合は、システムを再起動したあと、再インストールしてください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIE62606-E	HBsA サービスの開始中にエラーが発生しました。	要因 Windows サービスに登録された HBsA サービスのアクセスに失敗しました。 対処 再インストールしてください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIE62607-E	HBsA サービスが正常に起動できません。	要因 HBsA サービスの起動で JVM の異常を検出しました。 対処 前提パッチが適用されていることを確認してください。 適用後、再インストールしてください。
KAIE62608-E	Java のパスが不正です。 [< path >]	要因 server.properties の server.agent.JRE.location に設定したパスに誤りがあります。 対処 server.properties の server.agent.JRE.location に設定した値を見直してから、再実行してください。
KAIE62638-E	The value specified for server.agent.maxMemorySize in the server.properties file is not numeric.	要因 server.properties ファイルの server.agent.maxMemorySize の値が数値ではありません。 対処 server.agent.maxMemorySize の値を修正してから、HBsA サービスを再起動してください。
KAIE62639-E	The value specified for server.agent.maxMemorySize in the	要因

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	server.properties file is outside the valid range.	server.properties ファイルの server.agent.maxMemorySize の値が 32～4,096 の範囲外です。 対処 server.agent.maxMemorySize の値を修正してから、HBsA サービスを再起動してください。
KAIE62642-E	プロパティファイルに設定したポート番号は既に使用されています。	要因 server.properties ファイルに設定したポート番号は既に使用されています。 対処 server.properties ファイルを見直して、サービスを起動して下さい。
KAIE62643-E	ポート番号の指定形式が不正です。	要因 ポート番号の指定形式が不正です。 対処 server.properties ファイルを見直して、サービスを起動して下さい。
KAIE62644-E	SSL 通信に必要な証明書の作成処理 (hbsa_ssltool) が正しく行われていません。	要因 SSL 通信に必要な証明書の作成処理 (hbsa_ssltool) が正しく行われていません。 対処 SSL 通信に必要な証明書の作成処理 (hbsa_ssltool) を行ってください。
KAIE62645-E	内部エラーが発生しました。	要因 内部処理で予期しないエラーが発生しました。 対処 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。 障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIE62646-E	暗号方式の指定値が不正です。	要因 SSL 通信で使用する暗号方式の指定値が不正か、動作中の Java で使用できない値を含んでいます。 対処 server.properties ファイルの server.agent.ciphers の値を見直してください。 使用する Java を指定している場合、server.agent.ciphers の設定値がその Java バージョンで使えることを確認してください。
KAIE62647-E	TLS プロトコルバージョンの指定値が不正です。	要因 SSL 通信で使用する TLS プロトコルバージョンの指定値が不正か、動作中の Java で使用できない値を含んでいます。 対処 server.properties ファイルの server.agent.enabledTLSProtocols の値を見直してください。 使用する Java を指定している場合、server.agent.enabledTLSProtocols の設定値がその Java バージョンで使えることを確認してください。
KAIE65601-E	コマンドが管理者以外のユーザ権限で実行されました。このコマンドは管理者として実行してください。	要因 コマンドが管理者以外のユーザー権限で実行されました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		対処 コマンドを管理者として実行してください。
KAIE66007-I	Java のパス[<path >]を server.properties に設定しました。	要因 - 対処 -
KAIE66010-I	コマンドが正常に終了しました。	要因 - 対処 -
KAIE66011-I	使用可能な Java は[<パス>]です。 -set オプションを使用して server.properties に設定してください。	要因 - 対処 -
KAIE66601-E	引数不正 [<引数>]	要因 引数が不正です。 対処 正しい引数を指定して再度実行してください。
KAIE66604-E	製品で使用するポート番号が別のプログラムで使用されています。 製品で使用するポート番号を変更して 再度 firewall_setup.bat を実行してください。	要因 製品で使用するポート番号が別のプログラムで使用されています。 対処 以下の 1-3 の手順を実行してください。 1. プロパティファイル ル"server.properties"の以下の値を確認してください。 "server.agent.port" "server.http.port" "server.http.localPort" 2. ファイアウォールの例外登録を確認してください。 3. 重複しているポート番号を変更し、 firewall_setup を実行してください。
KAIE66605-E	ファイアウォールの設定に失敗しました。 [<プロパティキー>]	要因 ファイアウォール例外登録に失敗した。 対処 手動でファイアウォールの例外登録を行ってください。
KAIE66606-E	インストールパスの取得に失敗しました。	要因 インストールパスの取得に失敗した。 対処 共通エージェントコンポーネントを再インストールしてください。
KAIE66607-E	内部エラーが発生しました。	要因 内部エラーが発生しました。 対処 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。 障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIE66608-E	非対象 OS でコマンドが実行されました。	要因 非対象 OS でコマンドが実行されました。 対処

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		マニュアルを参照して、サポートする OS を確認してください。
KAIE66609-E	Java パス[<パス>]が不正です。	要因 指定されたパスが不正です。 対処 パスが正しいか確認後、再度実行してください。
KAIE66610-E	プロパティファイルへの書き込みに失敗しました。	要因 server.properties ファイルへの書き込みに失敗しました。 対処 server.properties ファイルが破損していないか、または書き込み権限が設定されているか確認してください。
KAIE66611-E	ファイル[<ファイル名>]が見つかりません。	要因 ファイル[<ファイル名>]が見つかりません。 対処 メッセージに出力されたファイルが存在するか確認してください。必要に応じて共通エージェントコンポーネントを再インストールしてください。

KAIF で始まるメッセージ

この章では、Global Link Manager に関するメッセージについて説明します。

- 3.1 KAIF10000～KAIF29999
- 3.2 KAIF30000～KAIF39999
- 3.3 KAIF40000～KAIF49999
- 3.4 KAIF50000～KAIF59999

3.1 KAIF10000～KAIF29999

Global Link Manager サーバに関するメッセージ（KAIF10000～KAIF29999）を次の表に示します。

表 3-1 KAIF10000～KAIF29999 : Global Link Manager サーバのメッセージ

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF10000-I	Global Link Manager を起動します。	—	—
KAIF10001-I	Global Link Manager が起動しました。	—	—
KAIF10002-E	Global Link Manager の起動に失敗しました。（詳細情報 = <失敗した原因>）	起動中にエラーが発生しました。	メッセージログを確認し、失敗の原因を修正してください。
KAIF10003-I	Global Link Manager が停止しました。	—	—
KAIF10004-E	一度に処理できるホストの数の上限を超えました。	実行した操作対象のホスト数が、指定されたプロパティ（server.task.max_queue_size）の値を超えました。	一度に実行する操作数を減らすか、プロパティ（server.task.max_queue_size）の値を見直し、Global Link Manager を再起動した後に再度同じ処理を実行してください。プロパティを変更した場合は、Global Link Manager を再起動したあとで、操作を再度実行してください。
KAIF10005-E	処理を続行できないエラーが発生しました。（詳細情報 = <詳細情報>）	内部エラーが発生したため、処理を続行できませんでした。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF10006-E	アラート管理機能の起動に失敗しました。（詳細情報 = <詳細情報>）	別のアプリケーションが設定したポートを使用しています。	設定したポートを別のアプリケーションが使用していないか確認し、異なるポートを設定してください。確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF10007-E	アラート管理機能の停止に失敗しました。	SNMP ポートは別のアプリケーションに使用されているおそれがあります。	SNMP ポートがほかのアプリケーションに使用されていないことを確認してください。確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF10008-I	メソッドが開始されました。（<パラメーター名>）	—	—
KAIF10009-I	メソッドが終了しました。（<パラメーター名>）	—	—
KAIF10010-I	"<パラメーター名>" が設定されました。	—	—

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF10011-E	例外が発生しました。(＜失敗した原因＞)	Global Link Manager の処理中にエラーが発生しました。	このメッセージは、エラーの情報を出力するためのメッセージです。このメッセージに対する対処はありません。
KAIF10012-I	スタックトレース出力 (＜例 外の詳細情報＞)	—	—
KAIF10013-E	ログ出力機能の初期化に失敗しました。(詳細情報 = <ログ出力機能が返す値＞)	ログ出力機能の初期化に失敗しました。	顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF10014-E	"＜パラメーター名＞" は無効です。	指定されたパラメーターは無効です。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF10015-E	IP アドレスのフォーマットが適切ではありません。	次のことが原因として考えられます。 <ul style="list-style-type: none"> IP アドレスの数値がピリオドで区切られていません。 IP アドレスの各設定値が 0～255 の範囲ではありません。 	IP アドレスを正しいフォーマットで指定してください。
KAIF10016-E	Global Link Manager の初期化処理を実行中です。時間を置いて再度処理を実行してください。	Global Link Manager の初期化処理を実行中です。	時間を置いて再度処理を実行してください。
KAIF10017-E	Global Link Manager の初期化処理に失敗しました。	Global Link Manager の初期化処理に失敗しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF10018-E	初期化処理中に割り込み処理が発生しました。	初期化処理中に割り込み処理が発生しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF10019-E	Global Link Manager の停止処理中にエラーが発生しました。	Global Link Manager の停止処理中にエラーが発生しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF10020-I	サーバのシャットダウンリクエストがありました。	—	—
KAIF10021-E	データベースのバージョンが最新の状態ではないため、Global Link Manager の起動に失敗しました。	データベースのバージョンが最新の状態ではありません。	データベース更新コマンド 'hglamdbupdate' を実行してください。更新コマンドを実行後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF10022-E	指定された IP アドレスが正しくありません。	次のことが原因として考えられます。 <ul style="list-style-type: none"> IP アドレスの数値がピリオドで区切られていません。 IP アドレスの各設定値が 0～255 の範囲ではありません。 	正しい IP アドレスを指定してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
		<ul style="list-style-type: none"> server.snmp_transfer_ip_address に値が指定されていません。 	
KAIF10023-E	Global Link Manager サーバの IP アドレスが指定されました。	Global Link Manager サーバの IP アドレスが指定されました。	正しい IP アドレスを指定してください。
KAIF10024-E	server.snmp.trap_ip_addresses と同じ IP アドレスが指定されました。	server.snmp.trap_ip_addresses と同じ IP アドレスが指定されました。	正しい IP アドレスを指定してください。
KAIF10025-E	マルチキャスト IP アドレスが指定されました。	マルチキャスト IP アドレスが指定されました。	正しい IP アドレスを指定してください。
KAIF10026-E	ブロードキャスト IP アドレスが指定されました。	ブロードキャスト IP アドレスが指定されました。	正しい IP アドレスを指定してください。
KAIF10027-E	127.0.0.1 または 0:0:0:0:0:0:1 が指定されました。	127.0.0.1 または 0:0:0:0:0:0:1 が指定されました。	正しい IP アドレスを指定してください。
KAIF10028-E	0.0.0.0 または 0:0:0:0:0:0:0 が指定されました。	0.0.0.0 または 0:0:0:0:0:0:0 が指定されました。	正しい IP アドレスを指定してください。
KAIF10029-E	IP アドレスが指定されていません。	IP アドレスが指定されていません。	正しい IP アドレスを指定してください。
KAIF11000-E	The specified option is invalid. <引数に指定された文字列 1>, <引数に指定された文字列 2>, <引数に指定された文字列 3>...	引数に指定された文字列の個数に誤りがあります。	正しい引数を指定して、再度実行してください。同じエラーが発生する場合はエラー情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF11001-E	An option is invalid. (<異常が発見された引数の値が含まれる変数> = <異常が発見された引数の値>, Details = <詳細情報>)	指定された引数に誤りがあります。	正しい引数を指定して、再度実行してください。同じエラーが発生する場合はエラー情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF11002-E	This platform is not supported.	Global Link Manager がサポートしていないプラットフォームでコマンドが実行されました。	顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF11003-E	I/O error: <入出力用の関数が返すエラーメッセージ>	入出力中に何らかのエラーが発生しました。	ディレクトリとファイルの状態を確認して、同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF11004-I	<ファイル名> was not found.	コピーしようとしたファイルがありません。	—
KAIF11005-W	The property file (server.properties) was not found.	プロパティファイルがありません。	—
KAIF11006-W	The value of property <プロパティのキー> is invalid. The default value <デフォルト値> will be set.	プロパティの値が不正です。	—

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF11007-E	An error occurred during compression or decompression process.	ディスクの空き容量がないか、ディレクトリに書き込み権限がないおそれがあります。	ディレクトリのアクセス権、ディスクの空き容量を確認して再度実行してください。同じエラーが発生する場合はエラー情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF11008-E	An error occurred during database update process.	データベース更新処理中にエラーが発生しました。	顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF11009-W	The value of property <プロパティのキー> is invalid.	プロパティの値が不正です。	—
KAIF11010-E	The value of property <プロパティのキー> is invalid.	プロパティの値が不正です。	プロパティファイル <code>server.properties</code> を確認してください。
KAIF11011-E	A fatal error occurred.	内部でエラーが発生しました。	顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF11012-I	Processing of the (<コマンド名>) command has started. (Time = <時刻>, Directory = <ディレクトリ>)	処理が開始しました。	—
KAIF11013-I	Processing of the (<コマンド名>) command has ended. (Time = <時刻>)	処理が正常に終了しました。	—
KAIF11014-E	I/O error: log file path = <ログファイルパス>	入出力中に何らかのエラーが発生しました。	親ディレクトリの存在と書き込み権限の確認をしてください。
KAIF11101-I	Database update processing has started.	データベースの更新処理が開始しました。	—
KAIF11102-I	Database update processing has ended normally.	データベースの更新処理が終了しました。	—
KAIF11103-E	An error occurred during database update processing. (Error information = <エラー情報>)	データベース更新処理中にエラーが発生しました。	顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF11104-E	An attempt to connect to the database management system has failed. (Error information = <エラー情報>)	DBMS との接続に失敗しました。	Global Link Manager を再起動してください。再起動後も同じエラーが発生する場合はエラー情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF11105-I	The database version was acquired. (version = <データベースのバージョン>)	データベースのバージョンが取得されました。	—
KAIF11106-I	The database version has been updated to <データベースのバージョン>.	データベースのバージョンが更新されました。	—
KAIF11107-I	Database update information = <データベース更新情報>	データベースが更新されました。	—

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF11108-I	Database processing will be skipped. (cause = <スキップされた理由>)	データベースの更新条件が満たされませんでした。	—
KAIF11109-E	The invalid parameter is specified <エラー情報>.	引数に指定された文字列の形式に誤りがあります。	指定したパラメーターを確認してください。
KAIF11110-I	The database version is latest.	データベースは最新です。	—
KAIF11111-E	An error occurred during file access. (<エラー情報>)	ファイルアクセス中にエラーが発生しました。	ファイル出力先の状態を確認してください。
KAIF11112-E	An error occurred while processing the command. (<エラー情報>)	コマンド処理中にエラーが発生しました。	コマンドを再実行してください。再実行後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF11113-I	CSV file export processing started.	—	—
KAIF11114-I	CSV file export processing ended normally.	—	—
KAIF11115-I	The specified file already existed, and was overwritten. (file path = <ファイル>)	—	—
KAIF11116-E	The user does not have the permission required to execute the command. Re-execute the command as a user who has administrator permissions. (user name = <ユーザー名>, command name = <コマンド名>)	管理者権限を持っていないユーザーがコマンドを実行しました。	管理者権限を持つユーザーでコマンドを再実行してください。
KAIF11117-E	The services of Global Link Manager are stopped. Start the services and retry the operation.	Global Link Manager のサービスが停止しています。	Global Link Manager サービスを起動し、再度実行してください。
KAIF11118-I	After importing certificates to or deleting certificates from the truststore, restart the Global Link Manager services.	—	—
KAIF11119-E	The Global Link Manager database cannot be updated because Hitachi Command Suite Common Component is running. See the "Hitachi Global Link Manager Installation and Configuration Guide", stop Hitachi Command Suite Common Component, start HiRDB, and then try again.	Hitachi Command Suite (HiRDB を除く) のサービスが起動しています。	Hitachi Command Suite サービスを停止し、HiRDB のサービスを起動してから、再度実行してください。
KAIF11120-E	The Global Link Manager database cannot be updated because HiRDB is stopped.	HiRDB のサービスが停止しています。	HiRDB のサービスを起動してから、再度実行してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
	See the "Hitachi Global Link Manager Installation and Configuration Guide", start HiRDB, and then try again.		
KAIF20012-I	コマンド ID "<コマンド ID >" が生成されました。	—	—
KAIF20014-I	ユーザー "<ユーザー ID >" が認証されました。	—	—
KAIF20023-I	"<パラメーター名>" が設定されました。	—	—
KAIF20026-I	プロパティ項目 (<プロパティ項目>) の設定値 (<プロパティ値>) が取得されました。	—	—
KAIF20027-I	プロパティファイル (<プロパティファイル名>) が設定されていません。デフォルト値を設定しました。	—	—
KAIF20028-E	ソート条件 (<無効なパラメーター>) が不正です。(詳細情報 = <失敗した原因>)	ソート条件の入力値が不正です。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20029-I	プロパティ項目 (<プロパティ未設定項目>) が設定されていません。デフォルト値 (<設定されたデフォルト値>) が設定されました。	—	—
KAIF20030-I	JavaVM のメモリの総容量 = <メモリ総容量>, 空き容量 = <メモリ空き容量>。	—	—
KAIF20031-E	プロパティファイルで指定したパスが絶対パスではありません。(詳細情報 = <詳細情報>)	ユーザー定義のパスが絶対パスではありません。	プロパティファイル <code>server.properties</code> を確認してください。
KAIF20032-E	ディレクトリ作成に失敗しました。(詳細情報 = <詳細情報>)	親ディレクトリが存在しないか、書き込み権限がないおそれがあります。	親ディレクトリの存在と書き込み権限の確認をしてください。
KAIF20100-W	VMware ホストにパスが存在しません。この状態では設定操作ができなくなります。パスを接続してからホストのリフレッシュを実行してください。	—	—
KAIF20101-E	VMware ホストにパスが存在しないため、設定操作が失敗しました。設定を行う場合はパスを追加してからホストのリフレッシュを行ってください。	—	—
KAIF20102-E	ホスト"<ホスト名>"を別のユーザがリフレッシュしている、または自動リフレッ	—	—

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	シユによってリフレッシュされているおそれがあります。時間を置いてから操作を再実行してください。		
KAIF20103-E	Global Link Manager の持つホスト構成情報と HDLM エージェント上のホストの構成情報が一致しません。対象ホスト情報を更新し、情報を確認して、再度実行してください。	Global Link Manager の持つホスト構成情報と HDLM エージェント上のホストの構成情報が一致しません。	対象ホスト情報を更新し、情報を確認して、再度実行してください。
KAIF20104-E	HGLM detected a lost path in the host.	パスで障害が発生しています。	パスで障害が発生しています。パスの障害の原因を特定し、パスを復旧してください。
KAIF20105-E	HGLM detected a lost <CHA または、ターゲット> in the host.(<CHA 名または、ターゲット名>)	パスで障害が発生しています。	パスで障害が発生しています。パスの障害の原因を特定し、パスを復旧してください。
KAIF20106-E	HGLM detected a lost <HBA WWN または、ポート/チャンネル> in the host.(<HBA WWN 名または、ポート/チャンネル名>)	パスで障害が発生しています。	パスで障害が発生しています。パスの障害の原因を特定し、パスを復旧してください。
KAIF20107-W	リモート管理クライアントにインストールされている HDLM バージョンと ESXi ホストにインストールされている HDLM バージョンが異なります。リモート管理クライアントの HDLM のアップグレードを推奨します。詳細は HDLM のマニュアルを参照してください。(リモート管理クライアントの HDLM バージョン=<リモート管理クライアントの HDLM バージョン>, ESXi ホストの HDLM バージョン=<ESXi ホストの HDLM バージョン>)	リモート管理クライアントにインストールされている HDLM バージョンと ESXi ホストにインストールされている HDLM バージョンが異なります。	リモート管理クライアントの HDLM のアップグレードを推奨します。詳細は HDLM のマニュアルを参照してください。
KAIF20110-E	HDLM が正しく起動していません。HDLM マネージャー, HDLM ドライバー, HDLM アラートドライバーを正しく起動してください。	次に示す HDLM のコンポーネントのどれかが正しく起動していません。 1. HDLM マネージャー 2. HDLM ドライバー 3. HDLM アラートドライバー	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20111-E	ホスト情報の取得に失敗しました。	ホスト情報の取得中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
			し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20112-E	HDLM バージョン情報の取得に失敗しました。(リターンコード＝＜エージェントからのリターンコード＞)	HDLM バージョン情報の取得中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20113-E	バス情報の取得に失敗しました。	バス情報の取得中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20114-E	マルチバスソフトウェア情報の取得に失敗しました。	マルチバスソフトウェア情報の取得中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20115-E	バス情報の取得時に HDLM でエラーが発生しました。(リターンコード＝＜エージェントからのリターンコード＞)	ホスト内でバスを動的再構成中のため、ホストの追加またはホスト情報の更新時に HDLM エージェントからエラーが返されました。	ホストの追加またはホスト情報の更新を再度実行してください。 更新後も繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20116-E	ホストのアラート設定情報の取得に失敗しました。(リターンコード＝＜エージェントからのリターンコード＞)	HDLM のアラート設定情報の取得中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
			のマニュアルも参照してください。
KAIF20117-E	HDLM マネージャーの情報の取得に失敗しました。	HDLM マネージャーの情報の取得中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20118-E	HDLM ドライバーの情報の取得に失敗しました。	HDLM ドライバーの情報の取得中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20119-E	HDLM アラートドライバーの情報の取得に失敗しました。	HDLM アラートドライバーの情報の取得中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20120-E	操作対象のホストはすでに登録されています。(追加対象ホスト = <追加対象ホスト>)	Global Link Manager サーバにすでに登録されているホストに対して、ホストの追加を実行しました。	操作対象のホストを確認してください。 ネットワークインタフェースカードを複数搭載しているホストの場合は、使用するネットワークインタフェースカードを決めて、ほかは削除してください。 また、同名のホストを 2 つ同時に管理することはできません。
KAIF20121-E	ホストの一覧情報が変更されています。画面を更新してください。	次のことが原因として考えられます。 <ul style="list-style-type: none"> Global Link Manager サーバに登録されていないホストに対して、ホスト情報の更新を実行しました。 Global Link Manager サーバに登録されていないホストを削除しようとした。 	ホストの情報を更新して、対象ホストを確認してください。
KAIF20122-E	ログインユーザーには、操作対象のホスト (<操作対象のホスト名>) に対するアクセス権限がありません。	ログインしたユーザーには指定されたホストのアクセス権限がありません。	ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20123-E	リモート管理クライアントの接続先に指定したパラメーター"<リモート管理ク	—	—

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
	クライアントの IP アドレスまたはホスト名>"の書式が不正です。IP アドレスを指定していた場合は正しい IP アドレスか確認してください。ホスト名を指定していた場合は以下に示す文字が入っていないことを確認してください。タブコードおよび右記の文字のいずれか。 ¥/,;:?"*<> .		
KAIF20124-E	リモートポートの指定値が適切ではありません。	リモートポートの指定値が 1～65,535 の範囲ではありません。	リモートポートに正しい値を指定してください。
KAIF20125-E	エージェントサービスポートの指定値が適切ではありません。	エージェントサービスポートの指定値が 1～65,535 の範囲ではありません。	エージェントサービスポートに正しい値を指定してください。
KAIF20126-E	アラート設定情報のコミュニティ名の長さが不正です。	アラート設定情報のコミュニティ名の長さが不正です。	アラート設定情報のコミュニティ名に正しい長さの値を設定してください。
KAIF20127-I	パスステータスログの停止に成功しました。(停止したホスト名=<停止したホスト名>, 停止したホストの IP アドレス=<停止したホストの IP アドレス>)	—	—
KAIF20128-E	パスステータスログの停止に失敗しました。(停止したホスト名=<停止したホスト名>, 停止したホストの IP アドレス=<停止したホストの IP アドレス>) ホストの管理を停止するには、エージェントもアンインストールしてください。HDLM を継続して使用するには、もう一度ホストを追加し直し、再度削除してください。	—	—
KAIF20129-E	ロストパス情報の取得に失敗しました。詳細情報を確認し、失敗の原因を修正してください。(詳細情報=<失敗した原因>)	ロストパス情報の検索処理に失敗しました。	原因究明と問題解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF20130-I	ホストの追加を開始します。追加対象ホスト:"<追加対象ホスト>"	—	—
KAIF20131-I	更新対象ホスト:"<ホスト名>"	—	—
KAIF20132-I	削除対象ホスト:"<ホスト名>"	—	—
KAIF20133-I	ホストの追加に成功しました。(ホスト名=<ホスト名>, IP アドレス=<ホストの IP アドレス>, リモートポー	—	—

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	ト＝＜リモートポート＞， エージェントサービスポ ート＝＜エージェントサービ スポート＞)		
KAIF20134-E	ホストの追加に失敗しまし た。(ホスト＝＜ホスト＞， リモートポート＝＜リモ ートポート番号＞， エージェ ントサービスポート＝＜エー ジェントサービスポート番 号＞， 詳細情報＝＜失敗した 原因＞)	以下の理由でホストディス カバリに失敗しました。 1. ログインしたユーザー に実行しようとした操 作の権限がありません。 2. ホストは Global Link Manager によってすで に管理されています。 3. エージェントとの通信 に失敗しました。 4. ホストで Device Manager エージェント を使用する場合， hdvmagt_setting (バー ジョン 7.0 より前の Device Manager エー ジェントの hdvmagt_account) コマ ンドを実行していませ ん。	理由の番号に対応する対処 をしてください。 1. ログインしたユーザー の権限を確認し，権限の あるユーザーで操作し てください。 2. 画面の情報を更新して ください。 3. ホストで HDLM と共通 エージェントコンポー ネントが正しく動作し ていることを確認して ください。 4. マニュアル「Hitachi Global Link Manager ユーザーズガイド」を参 照し，hdvmagt_setting (バージョン 7.0 より前 の Device Manager エージェントの hdvmagt_account) コマ ンドを実行してくださ い。 確認後も同じエラーが発生 する場合は保守情報を収集 し，顧客問い合わせ窓口に連 絡してください。
KAIF20135-I	ホストのリフレッシュに成 功しました。(ホスト名＝＜ ホスト名＞，IP アドレス＝＜ ホストの IP アドレス＞)	－	－
KAIF20136-E	ホストのリフレッシュに失 敗しました。(ホスト名＝＜ ホスト名＞，IP アドレス＝＜ ホストの IP アドレス＞， 詳 細情報＝＜失敗した原因＞)	以下の理由でホストリフ レッシュに失敗しました。 1. ログインしたユーザー に実行しようとした操 作の権限がありません。 2. ホストは Global Link Manager からすでに削 除されています。 3. エージェントとの通信 に失敗しました。 4. ホストで Device Manager エージェント を使用する場合， hdvmagt_setting (バー ジョン 7.0 より前の Device Manager エー ジェントの hdvmagt_account) コマ ンドを実行していませ ん。	理由の番号に対応する対処 をしてください。 1. ログインしたユーザー の権限を確認し，権限の あるユーザーで操作し てください。 2. 画面の情報を更新して ください。 3. ホストで HDLM と共通 エージェントコンポー ネントが正しく動作し ていることを確認して ください。 4. マニュアル「Hitachi Global Link Manager ユーザーズガイド」を参 照し，hdvmagt_setting (バージョン 7.0 より前 の Device Manager エージェントの hdvmagt_account) コマ

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
			ンドを実行してください。
KAIF20137-I	ホストの削除に成功しました。	—	—
KAIF20138-E	ホストの削除に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	以下の理由でホストの削除に失敗しました。 1. ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。 2. ホストは Global Link Manager からすでに削除されています。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。 2. 画面の情報を更新してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20139-E	ホストの情報取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	次の理由でホスト情報の検索処理に失敗しました。 ・ ホストは Global Link Manager からすでに削除されています。	画面の情報を更新してください。 更新後も繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20140-E	パス情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	次の理由でパス情報の検索処理に失敗しました。 ・ ホストは Global Link Manager からすでに削除されています。	画面の情報を更新してください。 更新後も繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20141-E	ストレージシステム情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	以下の理由でストレージシステム情報の検索処理に失敗しました。 ・ ストレージシステムの情報が変更または削除されています。	画面の情報を更新してください。 更新後も繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20142-E	HBA ポート情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	以下の理由で HBA ポート情報の検索処理に失敗しました。 ・ HBA ポートの情報はすでに削除されています。 ・ ホストは Global Link Manager からすでに削除されています。	画面の情報を更新してください。 更新後も繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20143-E	CHA ポート情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	以下の理由で CHA ポート情報の検索処理に失敗しました。 ・ CHA ポートの情報が変更または削除されています。	画面の情報を更新してください。 更新後も繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20144-E	ホスト、およびその関連情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	次の理由でホストの情報の検索処理に失敗しました。 ・ ホストは Global Link Manager からすでに削除されています。	画面の情報を更新してください。 更新後も繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF20145-E	マルチパス LU, およびその関連情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	次の理由でマルチパス LU 情報の検索処理に失敗しました。 ・ ホストは Global Link Manager からすでに削除されています。	画面の情報を更新してください。 更新後も繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20146-E	パス, およびその関連情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	次の理由でパス情報の検索処理に失敗しました。 ・ ホストは Global Link Manager からすでに削除されています。	画面の情報を更新してください。 更新後も繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20147-E	操作対象のホストは LU 単位のロードバランス設定機能をサポートしていません。	ホストの HDLM のバージョンはこの操作をサポートしていません。	この操作は該当するホストではサポートされていません。
KAIF20148-E	操作対象のホストにインストールされている HDLM はこの操作をサポートしていません。	HDLM05-80 より前のバージョンではこの操作をサポートしていません。	この操作は該当するホストではサポートされていません。
KAIF20149-E	入力されたホスト名または IP アドレスが適切ではありません。(入力値 = <入力されたホスト名または IP アドレス>)	入力情報は適切ではありません。以下の値を入力しないでください。 localhost, 127.0.0.1, 0.0.0.0, 255 文字を超える長さのホスト名	適切なホスト名または IP アドレスを指定してください。
KAIF20150-E	名前解決に失敗しました。入力したホスト名が正しいか確認してください。(入力したホスト名 = <入力されたホスト名>)	名前解決に失敗しました。	入力したホスト名が正しいか確認してください。
KAIF20151-E	名前解決した結果、不適切な IP アドレスを取得しました。(ホスト名 = <入力されたホスト名>, IP アドレス = <名前解決した IP アドレス>)	名前解決した IP アドレスは適切ではありません。名前解決した結果、以下の IP アドレスが取得されました。 127.0.0.1, 0.0.0.0	ホストの IP アドレスを確認してください。
KAIF20152-I	ホスト情報の自動更新を開始します。自動更新の対象は、登録されているすべてのホストです。(対象ホストの数 = <対象ホストの数>)	—	—
KAIF20153-I	ホスト情報の自動更新を開始しました。(ホスト名 = <対象ホスト名>, IP アドレス = <対象ホストの IP アドレス>)	—	—
KAIF20154-I	ホスト情報の自動更新に成功しました。(ホスト名 = <対象ホスト名>, IP アドレス = <対象ホストの IP アドレス>)	—	—
KAIF20155-E	ホスト情報の自動更新に失敗しました。(ホスト名 = <対象ホスト名>, IP アドレス = <対象ホストの IP アドレス>)	以下の理由で自動更新に失敗しました。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 対処の必要はありません。次回の自動更新で

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	レス>, 詳細情報 = <失敗した原因>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ホストは Global Link Manager からすでに削除されています。 2. エージェントとの通信に失敗しました。 	<p>は, 更新対象から除外されます。</p> <p>2. ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。</p> <p>確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し, 顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p>
KAIF20156-I	すべてのホスト情報の自動更新を完了しました。(対象ホストの数 = <対象ホストの数>, 更新に失敗したホストの数 = <更新に失敗したホストの数>)	—	—
KAIF20157-W	入力されたホスト名と対象ホストから取得したホスト名が異なります。(入力されたホスト名 = <入力されたホスト名>, 対象ホストから取得したホスト名 = <対象ホストから取得したホスト名>)	—	—
KAIF20158-W	割り込みが発生したため, 処理を中止します。	<p>次のことが原因として考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Global Link Manager が停止しました。 • アラートを送信したホストを優先しました。 	—
KAIF20159-W	割り込みが発生したため, 処理を中止します。	自動更新機能を停止します。	—
KAIF20160-E	ホストのリフレッシュに失敗しました。ホスト情報の一部の情報が更新できませんでした。(ホスト名 = <ホスト名>, IP アドレス = <ホストの IP アドレス>)	データベースの処理を実行中に問題が発生しました。	同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し, 顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20161-E	ホストの削除に失敗しました。ホスト情報の一部の情報が削除できませんでした。	データベースの処理を実行中に問題が発生しました。	同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し, 顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20163-E	HGLM detected some LDEVs that had no available path in the host.	利用可能なパスが存在しない LDEV を, HGLM がホスト内に検出しました。	パスで障害が発生しています。パスの障害の原因を特定し, パスを復旧してください。
KAIF20164-E	HGLM detected one or more error paths in the host.	エラーパスを HGLM がホスト内に検出しました。	パスで障害が発生しています。パスの障害の原因を特定し, パスを復旧してください。
KAIF20166-I	ホスト情報の自動更新を開始します。自動更新の対象	—	—

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	は、アラートを送信したホストです。		
KAIF20167-I	ホスト情報の自動更新を完了しました。自動更新の対象は、アラートを送信したホストです。	—	—
KAIF20168-E	管理対象のホスト数が上限数を超えているため、ホストを追加できません。	管理対象のホスト数が上限数を超えています。	不要なホストを削除して、再度処理を実行してください。
KAIF20169-W	接続に使用した IP アドレスと<マルチパスソフトウェア名>から取得した IP アドレスが異なります。(接続に使用した IP アドレス=<接続に使用した IP アドレス>, 取得した IP アドレス=<取得した IP アドレス>)	以下の理由でホストの追加に失敗しました。 <ul style="list-style-type: none"> ホストにネットワークインターフェースカードが複数搭載されています。 ホストのネットワークインターフェースカードに IP アドレスが複数設定されています。 ホストの <code>server.http.socket.agentAddress</code> プロパティの設定が間違っているおそれがあります。 ホストの <code>server.http.socket.bindAddress</code> プロパティの設定が間違っているおそれがあります。 	ホストの要件を見直してください。対象ホストを削除後、再度追加してください。
KAIF20170-E	接続に使用した IP アドレスと<マルチパスソフトウェア名>から取得した IP アドレスが異なります。(接続に使用した IP アドレス=<接続に使用した IP アドレス>, 取得した IP アドレス=<取得した IP アドレス>)	以下の理由でホストの更新に失敗しました。 <ul style="list-style-type: none"> ホストにネットワークインターフェースカードが複数搭載されています。 ホストのネットワークインターフェースカードに IP アドレスが複数設定されています。 ホストの <code>server.http.socket.agentAddress</code> プロパティの設定が間違っているおそれがあります。 ホストの <code>server.http.socket.bindAddress</code> プロパティの設定が間違っているおそれがあります。 	ホストの要件を見直してください。対象ホストを削除後、再度追加してください。
KAIF20171-E	マルチパスソフトウェアの情報の取得に失敗しました。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	マルチパスソフトウェアの情報を取得中に失敗しました。	ホストで共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
			確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20179-E	構成情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	構成情報の取得中にエラーが発生しました。	ホストで共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20180-I	<ホスト更新とその他処理の結果または、ホスト更新結果> LDEV ラベル取得の結果: LDEV ラベルの取得に成功しました。	—	—
KAIF20181-W	<ホスト更新とその他処理の結果または、ホスト更新結果> LDEV ラベル取得の結果: データベースの処理中に問題が発生したため、LDEV ラベルを取得できませんでした。	LDEV ラベルを取得後、データベースの処理中に問題が発生しました。	同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20182-W	<ホスト更新とその他処理の結果または、ホスト更新結果> LDEV ラベル取得の結果: LDEV ラベルの取得が部分的に成功しました。取得できなかった Device Manager の IP アドレス: <LDEV の情報を取得できなかった Device Manager の IP アドレスリスト>	Global Link Manager が管理する一部の LDEV を、Device Manager から参照できませんでした。また、一部の Device Manager から Global Link Manager が管理するストレージシステムを参照できなかったため、LDEV の情報を取得できませんでした。	次の対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> プロパティファイル <code>server.properties</code> で指定した LDEV ラベルの情報取得元となる Device Manager サーバの状態を確認してください。 Device Manager に登録した Global Link Manager のアカウントで、Global Link Manager が管理する LDEV が Device Manager から表示できる LDEV にすべて含まれていることを確認してください。 確認後、手動でホストを更新していた場合は、再度ホストを更新してください。
KAIF20183-W	<ホスト更新とその他処理の結果または、ホスト更新結果> LDEV ラベル取得の結果: LDEV ラベルの取得が部分的に成功しました。	Global Link Manager が管理する一部の LDEV を、Device Manager から参照できませんでした。	Device Manager に登録した Global Link Manager のアカウントで、Global Link Manager が管理する LDEV が Device Manager から表示できる LDEV にすべて含まれていることを確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
			確認後、手動でホストを更新していた場合は、再度ホストを更新してください。
KAIF20184-W	<p><ホスト更新とその他処理の結果または、ホスト更新結果></p> <p>LDEV ラベル取得の結果: LDEV ラベルを取得できませんでした。取得できなかった Device Manager の IP アドレス: <LDEV の情報を取得できなかった Device Manager の IP アドレスリスト></p>	<p>Device Manager から Global Link Manager が管理するストレージシステムを参照できなかった、または接続できなかったため、LDEV の情報を取得できませんでした。</p>	<p>次の対処をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> プロパティファイル <code>server.properties</code> で指定した LDEV ラベルの情報取得元となる Device Manager サーバの状態を確認してください。 Device Manager に登録した Global Link Manager のアカウントで、Global Link Manager が管理する LDEV が Device Manager から表示できる LDEV にすべて含まれていることを確認してください。 <p>確認後、手動でホストを更新していた場合は、再度ホストを更新してください。</p>
KAIF20185-W	<p><ホスト更新とその他処理の結果または、ホスト更新結果></p> <p>LDEV ラベル取得の結果: LDEV ラベルを取得できませんでした。</p>	<p>Global Link Manager が管理する LDEV を、Device Manager から参照できませんでした。</p>	<p>Device Manager に登録した Global Link Manager のアカウントで、Global Link Manager が管理する LDEV が Device Manager から表示できる LDEV にすべて含まれていることを確認してください。</p> <p>確認後、手動でホストを更新していた場合は、再度ホストを更新してください。</p>
KAIF20186-E	<p>LDEV ラベルを取得できませんでした。取得できなかった Device Manager の IP アドレス: <LDEV の情報を取得できなかった Device Manager の IP アドレスリスト></p>	<p>Device Manager から Global Link Manager が管理するストレージシステムを参照できなかった、または接続できなかったため、LDEV の情報を取得できませんでした。</p>	<p>次の対処をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> プロパティファイル <code>server.properties</code> で指定した LDEV ラベルの情報取得元となる Device Manager サーバの状態を確認してください。 Device Manager に登録した Global Link Manager のアカウントで、Global Link Manager が管理する LDEV が Device Manager から表示できる LDEV にすべて含まれていることを確認してください。 <p>確認後、LDEV ラベルの取得が次のスケジューリングさ</p>

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
			れている時に実行されるのを待ってください。
KAIF20187-E	LDEV ラベルを取得できませんでした。	Global Link Manager が管理する LDEV を、Device Manager から参照できませんでした。	Device Manager に登録した Global Link Manager のアカウントで、Global Link Manager が管理する LDEV が Device Manager から表示できる LDEV にすべて含まれていることを確認してください。 確認後、LDEV ラベルの取得が次のスケジューリングされている時に実行されるのを待ってください。
KAIF20188-I	LDEV ラベルの取得に成功しました。	—	—
KAIF20189-W	LDEV ラベルの取得が部分的に成功しました。取得できなかった Device Manager の IP アドレス: <LDEV の情報を取得できなかった Device Manager の IP アドレスリスト>	Global Link Manager が管理する一部の LDEV を、Device Manager から参照できませんでした。また、一部の Device Manager から Global Link Manager が管理するストレージシステムを参照できなかったため、LDEV の情報を取得できませんでした。	次の対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> • プロパティファイル <code>server.properties</code> で指定した LDEV ラベルの情報取得元となる Device Manager サーバの状態を確認してください。 • Device Manager に登録した Global Link Manager のアカウントで、Global Link Manager が管理する LDEV が Device Manager から表示できる LDEV にすべて含まれていることを確認してください。 確認後、LDEV ラベルの取得が次のスケジューリングされている時に実行されるのを待ってください。
KAIF20190-W	LDEV ラベルの取得が部分的に成功しました。	Global Link Manager が管理する一部の LDEV を、Device Manager から参照できませんでした。	Device Manager に登録した Global Link Manager のアカウントで、Global Link Manager が管理する LDEV が Device Manager から表示できる LDEV にすべて含まれていることを確認してください。 確認後、LDEV ラベルの取得が次のスケジューリングされている時に実行されるのを待ってください。
KAIF20192-W	<ホスト更新とその他処理の結果または、ホスト更新結果>	LDEV ラベル自動取得処理中のため、LDEV ラベル手動取得処理は行われませんでした。	手動でホストを更新していた場合は、時間を置いて再度ホストを更新してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	LDEV ラベル取得の結果: LDEV ラベル自動取得処理 中のため、LDEV ラベル手動 取得は行われませんでした。		
KAIF20193-E	データベースの処理を実行 中に問題が発生したため、 LDEV ラベルを取得できま せませんでした。	データベースの処理中に問 題が発生しました。	LDEV ラベルの取得が次の スケジューリングされてい る時に実行されるのを待っ てください。同じエラーが 発生する場合は保守情報を 収集し、顧客問い合わせ窓口 に連絡してください。
KAIF20194-I	LDEV ラベルを必要として いる LDEV がないため、 LDEV ラベルの取得は行わ れませんでした。	—	—
KAIF20195-W	<ホスト更新とその他処理 の結果または、ホスト更新結 果> LDEV ラベル取得の結果: LDEV ラベルの取得に成功 しました。	ホスト更新で警告が発生し ました。	ホスト更新メッセージの対 策を確認してください。
KAIF20196-I	SNMP デーモンの停止に成 功しました。(停止したホス ト名 = <停止したホスト名 >, 停止したホストの IP ア ドレス = <停止したホスト の IP アドレス>)	—	—
KAIF20197-E	SNMP デーモンの停止に失 敗しました。(停止したホス ト名 = <停止したホスト名 >, 停止したホストの IP ア ドレス = <停止したホスト の IP アドレス>) ホストの 管理を停止するには、エー ジェントもアンインストール してください。HDLN を 継続して使用するには、もう 一度ホストを追加し直し、 SNMP デーモンが停止して いることを確認後、削除して ください。	—	—
KAIF20198-W	割り込みが発生したため、処 理を中止します。	Global Link Manager が停 止しました。	—
KAIF20199-I	SNMP デーモンを停止でき ませんでした。ホスト:<ホ スト名>	SNMP デーモンを停止でき ませんでした。	ホストで共通エージェント コンポーネントが正しく動 作していることを確認して ください。 確認後も同じエラーが発生 する場合は保守情報を収集 し、顧客問い合わせ窓口に連 絡してください。
KAIF20200-E	インストールしているライ センスは無効です。有効な	インストールしているライ センスは無効です。	有効なライセンスをインス トール後、再実行してくださ い。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
	ライセンスをインストール後、再実行してください。(リターンコード= <エージェントからのリターンコード>)		
KAIF20207-W	<ホスト更新とその他処理の結果>	ホスト更新, またはその他処理で警告が発生しました。	ホスト更新, またはその他処理のメッセージの対策を確認してください。
KAIF20208-I	<ホスト更新とその他処理の結果>	—	—
KAIF20209-E	マルチパス LU またはパスの一覧情報が変更されていません。画面を更新してください。	画面上の情報と Global Link Manager の構成情報が一致していません。	ホストの情報を更新して, 操作対象のホストを確認してください。
KAIF20210-E	指定したホストは削除されています。画面を更新してください。	Global Link Manager サーバに登録されていないホストに対して, HDLM 環境設定, マルチパス LU 設定, アラート設定, パス操作, または I/O 回数と I/O 障害回数のリセットを実行しました。	画面を更新して, 操作対象のホストを確認してください。
KAIF20211-E	ログインユーザーには, 操作対象のホストに対するアクセス権がありません。	ログインしたユーザーには指定されたホストのアクセス権がありません。	ログインしたユーザーの権限を確認し, 権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20212-E	指定されたパラメーター"<パラメーター名>"の値が, しきい値"<しきい値>"を超えています。	指定されたパラメーターの値がしきい値を超えました。	パラメーターの値の範囲を確認してください。
KAIF20213-E	操作対象のパスは存在しません。	Global Link Manager サーバに登録されていないパスに対して, オンラインまたはオフライン操作を実行しました。	ホストの情報を更新して, 操作対象のパスを確認してください。
KAIF20214-E	指定されたパラメーター"<パラメーター名>"の値が無効です。(指定されたパラメータ値 = <指定されたパラメータ値>)	—	—
KAIF20215-E	ホストを構成するコンポーネントが正しく起動していません。HDLM の場合は, HDLM マネージャー, HDLM ドライバー, HDLM アラートドライバーを, Global Link Manager Agent 場合は, Global Link Manager Agent を正しく起動してください。(IP アドレスまたはホスト名 = <ホストの IP アドレスまたはホスト名>)	次に示すコンポーネントのどれかが正しく起動していません。 1. HDLM マネージャー 2. HDLM ドライバー 3. HDLM アラートドライバー 4. Global Link Manager Agent	HDLM マルチパスソフトウェアを使用している場合は, 次に示すすべてのコンポーネントを正常に起動してください。 1. HDLM マネージャー 2. HDLM ドライバー 3. HDLM アラートドライバー Global Link Manager Agent を使用している場合は, Global Link Manager Agent を正常に起動してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
			起動方法は、それぞれのマニュアルを参照してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20216-I	HDLM 設定に成功しました。 (ホスト名 = <ホスト名> , IP アドレス = <ホストの IP アドレス>)	—	—
KAIF20217-E	HDLM 設定に失敗しました。 (ホスト名 = <ホスト名> , IP アドレス = <ホストの IP アドレス> 詳細情報 = <失敗した原因>)	以下の理由で HDLM 設定は失敗しました。 1. ホストは Global Link Manager からすでに削除されています。 2. ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。 3. ホストで HDLM, または共通エージェントコンポーネントが正常に動作していません。 4. HDLM の HDLM マネージャー, HDLM ドライバー, HDLM アラートドライバーのどれかが正しく起動していません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 画面の情報を更新してください。 2. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。 3. ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 4. HDLM のマニュアルを参照し、HDLM マネージャー, HDLM ドライバー, HDLM アラートドライバーの状態を確認し、Alive ステータスに変更してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20218-I	オンライン操作に成功しました。(パス情報 = <パス情報の管理 ID> , ホスト名 = <ホスト名>)	—	—
KAIF20219-I	オフライン操作に成功しました。(パス情報 = <パス情報の管理 ID> , ホスト名 = <ホスト名>)	—	—
KAIF20220-E	直前のマルチパス LU 操作で重要なエラーが発生しました。	直前のマルチパス LU 操作で重要なエラーが発生しました。	操作を再度実行してください。 同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20221-I	マルチパス LU 設定に成功しました。(ホスト名 = <ホスト名> , マルチパス LU = <マルチパス LU>)	—	—

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF20222-E	マルチパス LU 設定に失敗しました。(ホスト名 = <ホスト名>, マルチパス LU = <マルチパス LU>, 詳細情報 = <失敗した原因>)	以下の理由で LU 単位のロードバランスの設定に失敗しました。 1. ホストは Global Link Manager からすでに削除されています。 2. ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。 3. ホストで HDLM, または共通エージェントコンポーネントが正常に動作していません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 画面の情報を更新してください。 2. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。 3. ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20223-E	オンライン操作に失敗しました。(パス情報 = <パス情報の管理 ID>, ホスト名 = <ホスト名>, 詳細情報 = <失敗した原因>)	以下の理由でパスのオンライン操作に失敗しました。 1. パス情報はすでに削除されています。 2. ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。 3. ホストで HDLM, または共通エージェントコンポーネントが正常に動作していません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 画面の情報を更新してください。 2. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。 3. ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20224-E	オフライン操作に失敗しました。(パス情報 = <パス情報の管理 ID>, ホスト名 = <ホスト名>, 詳細情報 = <失敗した原因>)	以下の理由でパスオフライン操作に失敗しました。 1. パス情報はすでに削除されています。 2. ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。 3. ホストで HDLM, または共通エージェントコンポーネントが正常に動作していません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 画面の情報を更新してください。 2. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。 3. ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20225-E	HDLM 設定後に HDLM 情報の取得に失敗しました。	HDLM 設定処理後の処理に失敗しました。	対象ホストの情報を更新して、同じ操作を再度実行してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF20226-E	マルチパス LU 情報設定後に HDLM 情報の取得に失敗しました。	マルチパス LU 情報設定処理後の処理に失敗しました。	対象ホストの情報を更新して、同じ操作を再度実行してください。
KAIF20227-E	パスのオンライン／オフライン設定後に（マルチパスソフトウェア＝＜マルチパスソフトウェア名＞）情報の取得に失敗しました。	パスのオンライン／オフライン設定処理後の処理に失敗しました。	対象ホストの情報を更新して、同じ操作を再度実行してください。
KAIF20230-I	アラート通知設定に成功しました。（ホスト名＝＜ホスト名＞, IP アドレス＝＜ホストの IP アドレス＞）	—	—
KAIF20231-E	アラート通知設定に失敗しました。（ホスト名＝＜ホスト名＞, IP アドレス＝＜ホストの IP アドレス＞, 詳細情報＝＜失敗した原因＞）	以下の理由でアラート通知設定に失敗しました。 1. ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。 2. ホストは Global Link Manager からすでに削除されています。 3. エージェントとの通信に失敗しました。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。 2. 画面の情報を更新してください。 3. ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口ご連絡してください。
KAIF20232-I	ストレージシステムの設定に成功しました。（ホスト名＝＜ホスト名＞, ストレージシステム＝＜ストレージシステム＞）	—	—
KAIF20233-E	ストレージシステムの設定に失敗しました。（ホスト名＝＜ホスト名＞, ストレージシステム＝＜ストレージシステム＞, 詳細情報＝＜失敗した原因＞）	以下の理由で LU 単位のロードバランスの設定に失敗しました。 1. ホストは Global Link Manager からすでに削除されています。 2. ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。 3. ホストで HDLM, または共通エージェントコンポーネントが正常に動作していません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 画面の情報を更新してください。 2. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。 3. ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口ご連絡してください。
KAIF20237-W	リセットロストパスの処理中にロストパスを検出しました。	—	—

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF20238-I	ロストパス情報のリセットに成功しました。	—	—
KAIF20239-I	I/O 回数および I/O 障害回数のリセットに成功しました。	—	—
KAIF20240-I	I/O 回数および I/O 障害回数のリセットに成功しました。 (ホスト名 = <ホスト名>)	—	—
KAIF20241-E	I/O 回数および I/O 障害回数のリセットに失敗しました。 (ホスト名 = <ホスト名>, 詳細情報 = <失敗した原因>)	I/O 回数および I/O 障害回数のリセット中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口ご連絡してください。
KAIF20246-E	ウィザード情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <詳細情報>)	データベースの処理を実行中に問題が発生しました。	同じ操作を再度実行してください。 同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口ご連絡してください。
KAIF20247-E	ウィザード情報の削除に失敗しました。(ユーザー ID = <ユーザー ID>, ウィンドウ名 = <ウィンドウ名>)	データベースの処理を実行中に問題が発生しました。	同じ操作を再度実行してください。 同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口ご連絡してください。
KAIF20248-E	ウィザード情報の設定に失敗しました。(ユーザー ID = <ユーザー ID>, ウィンドウ名 = <ウィンドウ名>)	データベースの処理を実行中に問題が発生しました。	同じ操作を再度実行してください。 同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口ご連絡してください。
KAIF20249-W	選択したホストのいくつかがすでに削除されています。残りのホストに対して設定を続行します。	選択したホストのいくつかはすでに削除されています。	—
KAIF20250-E	<リソース名>一覧の構成が変更されています。情報が存在するかどうか確認してください。	リソースはすでに削除されています。	情報が存在するかどうか確認してください。
KAIF20252-E	ホスト内に有効なパスが見つかりません。	ホスト内に有効なパスがありません。	ホスト情報を更新してください。
KAIF20253-E	HDLM から不正なパス情報を取得しました。HDLM 障害情報収集ユティリティ (DLMgetras) を実行して障害情報を取得し、HDLM の購入元会社、または HDLM の保守契約があれば保守会社に連絡してください。(IP アドレス = <ホストの IP アドレス>)	HDLM から不正なパス情報を取得しました。	HDLM 障害情報収集ユティリティ (DLMgetras) を実行して障害情報を取得し、HDLM の購入元会社、または HDLM の保守契約があれば保守会社に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF20254-W	ストレージシステム（＜ストレージシステム名＞）のCHAポート番号が重複しています。ストレージシステムの設定が不正のおそれがあります。Hitachi Virtual Storage Platform Open Data Migration オペレーションマニュアルを参照し、ストレージシステムの設定を見直してください。	下記の原因が考えられます。 1. Open Data Migration の移行先ストレージシステムに接続されているホストが、Open Data Migration をサポートしている HDLM とサポートしていない HDLM を混在している。 2. Open Data Migration の移行元ストレージシステムで既に使用されている CHA ポート番号を移行先ストレージシステムで設定している。	Hitachi Virtual Storage Platform Open Data Migration オペレーションマニュアルを参照し、ストレージシステムの設定を見直してください。
KAIF20300-E	HDLM 設定中にエラーが発生しました。（IP アドレス＝＜ホストの IP アドレス＞、リターンコード＝＜エージェントからのリターンコード＞）	HDLM 設定中にエラーが発生しました。 マルチホスト設定の場合、ホストの HDLM のバージョンでサポートしていない設定値を設定しようとした。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 マルチホスト設定の場合、該当するホストの HDLM のバージョンでサポートされている値を再設定して、操作を再度実行してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20301-E	HDLM 設定中に不整合が発生しました。（IP アドレス＝＜ホストの IP アドレス＞、リターンコード＝＜エージェントからのリターンコード＞）	HDLM が不整合のエラーを返しました。	ホストの情報を更新して、再度実行してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20302-E	ロードバランスの設定時に HDLM でエラーが発生しました。（リターンコード＝＜エージェントからのリターンコード＞）	操作対象のホストには MSCS がインストールされているため、ロードバランスは設定できません。	操作対象のホストで、ロードバランス機能を使用する場合は、MSCS をアンインストールしてください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20303-E	ロードバランスの設定時に HDLM でエラーが発生しました。（リターンコード＝＜	ストレージシステムがサポートしていないロードバ	ストレージシステムがサ

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
	エージェントからのリターンコード>)	ランスアルゴリズムを設定しようとした。	ランスアルゴリズムは設定できません。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20304-E	ロードバランスの設定時に HDLM でエラーが発生しました。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	ストレージシステムがサポートしていないロードバランスアルゴリズムを設定しようとした。	ストレージシステムがサポートしていないロードバランスアルゴリズムは設定できません。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20305-E	ロードバランスの設定時に HDLM でエラーが発生しました。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	ストレージシステムがサポートしていないロードバランスアルゴリズムを設定しようとした。	ストレージシステムがサポートしていないロードバランスアルゴリズムは設定できません。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20307-W	ストレージ名称定義情報の設定中にエラーが発生しました。HDLM が 07-60 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。原因究明と問題解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。(ホスト名=<ホスト名>, リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	ストレージ名称定義情報の設定中にエラーが発生しました。	HDLM が 07-60 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。原因究明と問題解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF20308-I	パス構成変更処理に成功しました。	—	—
KAIF20309-W	ホストに追加または削除できるパスが存在しません。HDLM が 07-60 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルを参照してください。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	ホストに追加または削除できるパスが存在しません。	HDLM が 07-60 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルを参照してください。
KAIF20310-I	ホストの Global-active device non-preferred path option 更新に成功しました。(IP アドレス=<ホストの IP アドレス>)	—	—

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF20311-W	操作対象のパスに、Offline 状態のパスがありました。 Offline 状態のパスは、Global-active device non-preferred path option 更新ができません。対象パスを Online 状態にしてもう一度 Global-active device non-preferred path option 更新を実行してください。(リターンコード = <エージェントからのリターンコード>)	操作対象のパスに、Offline 状態のパスがありました。 Offline 状態のパスは、Global-active device non-preferred path option 更新ができません。	対象パスを Online 状態にしてもう一度 Global-active device non-preferred path option 更新を実行してください。
KAIF20312-W	HDLM デバイスが使用中のため、削除できないパスがありました。HDLM が 08-40 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルを参照してください (リターンコード = <エージェントからのリターンコード>)	HDLM デバイスが使用中のため、削除できないパスがありました。	HDLM が 08-40 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルを参照してください。
KAIF20320-E	オンライン/オフライン処理時に HDLM でエラーが発生しました。(リターンコード = <エージェントからのリターンコード>)	ホスト上にないパスを指定しました。	対象ホストの情報を更新して、同じ操作を再度実行してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20321-E	オンライン/オフライン処理時に HDLM でエラーが発生しました。(リターンコード = <エージェントからのリターンコード>)	ホスト上に指定したパスはありません。	対象ホストの情報を更新して、同じ操作を再度実行してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20322-E	オンライン/オフライン処理時に HDLM でエラーが発生しました。	Global Link Manager の持つ構成情報とホストの構成情報が一致しません。	対象ホストの情報を更新して、同じ操作を再度実行してください。
KAIF20323-E	オンライン/オフライン処理時に HDLM でエラーが発生しました。(リターンコード = <エージェントからのリターンコード>)	パスのオンライン/オフライン処理中にエラーが発生しました。	対象ホストの情報を更新して、同じ操作を再度実行してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20340-E	パスのオンライン処理中にエラーが発生しました。(リターンコード = <エージェントからのリターンコード>)	パスのオンライン処理中にエラーが発生しました。	パスの状態を確認して、同じ操作を再度実行してください。 同じエラーが発生する場合は、ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネン

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
			<p>トが正しく動作していることを確認してください。</p> <p>確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p> <p>HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。</p>
KAIF20341-E	パスのオンライン処理中に HDLM でエラーが発生しました。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	パスのオンライン処理に失敗しました。	<p>パスの状態を確認して、同じ操作を再度実行してください。</p> <p>同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p> <p>HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。</p>
KAIF20342-E	パスのオンライン処理中に HDLM でエラーが発生しました。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	パスの回復に失敗しました。	<p>パスの状態を確認して、同じ操作を再度実行してください。</p> <p>同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p> <p>HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。</p>
KAIF20343-E	パスのオンライン処理中に HDLM でエラーが発生しました。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	指定したパスで障害が発生しています。	<p>パスの障害を取り除いて、操作を再度実行してください。</p> <p>HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。</p>
KAIF20344-E	パスのオンライン処理中に HDLM でエラーが発生しました。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	指定したパスに対応する LU がリザーブされています。	<p>指定したパスに対応する LU のリザーブ状態を解除して、操作を再度実行してください。</p> <p>HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。</p>
KAIF20345-E	パスのオンライン処理中に HDLM でエラーが発生しました。(リターンコード=<)	SCSI ドライバーとのアクセス中にエラーが発生しました。	<p>操作を再度実行してください。</p> <p>同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問</p>

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	エージェントからのリターンコード>)		<p>い合わせ窓口に連絡してください。</p> <p>HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。</p>
KAIF20346-E	パスのオンライン処理中に HDLM でエラーが発生しました。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	指定したパスに対応する LU に、正しいディスクラベルが設定されていません。	<p>該当する LU に正しいディスクラベルを再設定して、操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p> <p>HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。</p>
KAIF20347-E	パスのオンライン処理中に HDLM でエラーが発生しました。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	操作対象のパスのパスステータスが Online(S)または、Online(D)ではないため、オンラインにできません。	<p>パスの状態を確認して、同じ操作を再度実行してください。</p> <p>同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p> <p>HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。</p>
KAIF20348-E	パスのオンライン処理中に HDLM でエラーが発生しました。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	操作対象のパスのパスステータスが Online(S)または、Online(D)のパスをオンラインにしようとした。	<p>パスの状態を確認して、同じ操作を再度実行してください。または、server.properties ファイルにの gui.ham.view プロパティに true を設定し、Global Link Manager を再起動したあとで、操作を再度実行してください。</p> <p>同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p> <p>HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。</p>
KAIF20360-E	パスのオフライン処理中にエラーが発生しました。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	パスのオフライン処理中にエラーが発生しました。	<p>ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。</p> <p>確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集</p>

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
			し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20361-E	最終パスはオフラインに変更できません。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	パスのオフライン処理に失敗しました。	操作対象のパスが最終パスでないことを確認して、同じ操作を再度実行してください。 同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20362-W	パスのオフライン処理を実行中に HDLM が応答を返しました。操作対象の情報を更新し、状態を確認してください。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	オフライン処理を実行するバッチを登録しました。	ホストの情報を更新し、パスの状態を確認してください。状態が変更されていない場合は、ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 また、操作対象のパスが最終パスでないことを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20363-W	パスのオフライン処理を実行中に HDLM が応答を返しました。操作対象の情報を更新し、状態を確認してください。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	オフライン処理を実行するバッチはすでに登録されています。	ホストの情報を更新し、パスの状態を確認してください。状態が変更されていない場合は、ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 また、操作対象のパスが最終パスでないことを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
			のマニュアルも参照してください。
KAIF20380-E	HDLM エージェントで内部エラーが発生しました。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルを参照してください。(リターンコード＝<エージェントからのリターンコード>)	HDLM エージェントで内部エラーが発生しました。	原因究明と問題解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF20381-E	HDLM エージェントでエラーが発生しました。 HDLM エージェントの情報を更新して、再度オペレーションを実行してください。(リターンコード＝<エージェントからのリターンコード>)	HDLM エージェントでエラーが発生しました。	HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。 原因究明と問題解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF20384-E	HDLM エージェントでエラーが発生しました。 Global Link Manager の持つ構成情報と HDLM エージェント上のパスの構成情報が一致しません。対象ホストの情報を確認して、再度実行してください (リターンコード＝<エージェントからのリターンコード>)	Global Link Manager の持つ構成情報とホスト上のパスの構成情報が一致しません。	HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20385-E	HDLM エージェントでエラーが発生しました。 HDLM マネージャーが起動していません。HDLM マネージャが起動されているか確認してください。(リターンコード＝<エージェントからのリターンコード>)	HDLM マネージャーが起動していません。	HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。 原因究明と問題解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF20386-E	LU 単位のロードバランスの設定中に HDLM でエラーが発生しました。(リターンコード＝<エージェントからのリターンコード>)	LU 単位のロードバランスをサポートしていないストレージシステムに、ラウンドロビンまたは拡張ラウンドロビアルゴリズムを設定しました。	LU 単位のロードバランスをサポートしていないストレージシステムに、ラウンドロビンまたは拡張ラウンドロビアルゴリズムは設定できません。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20387-E	LU 単位のロードバランスの設定中に HDLM でエラーが発生しました。(リターンコード＝<エージェントからのリターンコード>)	ストレージシステムがサポートしていないロードバランスアルゴリズムを設定しようとしてしました。	ストレージシステムがサポートしていないロードバランスアルゴリズムは設定できません。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
			HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20388-E	ダイナミック I/O パスコントロール設定中に HDLM エージェントでエラーが発生しました。対象ホストの情報を確認して、再度実行してください。(リターンコード＝＜エージェントからのリターンコード＞)	ストレージシステムがダイナミック I/O パスコントロール設定をサポートしていません。	HDLM が 07-30 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20390-E	アラート設定中にエラーが発生しました。(IP アドレス＝＜ホストの IP アドレス＞, リターンコード＝＜エージェントからのリターンコード＞)	アラート設定中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20391-E	アラート設定中に HDLM でエラーが発生しました。(IP アドレス＝＜ホストの IP アドレス＞, リターンコード＝＜エージェントからのリターンコード＞)	HDLM エージェントから想定外のエラーコードが返されました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20392-E	アラート設定中に HDLM でエラーが発生しました。(IP アドレス＝＜ホストの IP アドレス＞, リターンコード＝＜エージェントからのリターンコード＞)	HDLM マネージャーが起動していません。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20393-E	I/O 回数と I/O 障害回数のリセット中にエラーが発生し	I/O 回数と I/O 障害回数のリセット中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネン

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	ました。(リターンコード＝ ＜エージェントからのリ ターンコード＞)		トが正しく動作しているこ とを確認してください。 確認後も同じエラーが発生 する場合は保守情報を収集 し、顧客問い合わせ窓口に連 絡してください。 HDLM が 05-80 以上のパー ジョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してく ださい。
KAIF20397-E	Device Manager バージョン 情報の取得に失敗しました。 (Device Manager：＜ <i>Device Manager</i> の IP アド レス＞ リターンコード＝ ＜ <i>Device Manager</i> のリ ターンコード＞)	Device Manager から Device Manager バージョ ンの取得中にエラーが発生 しました。	Device Manager から Device Manager バージョ ンを取得するのに失敗した 原因を確認し、LDEV Label の取得が次のスケジューリ ングされている時に実行さ れるのを待ってください。
KAIF20398-E	Device Manager 操作に失敗 しました。(Device Manager：＜ <i>Device Manager</i> の IP アドレス＞ 詳細情報：＜ <i>Device Manager</i> のリターンコード ＞)	Device Manager との通信 中にエラーが発生しました。	Device Manager 通信が失 敗した原因を確認し、LDEV Label の取得が次のスケ ジューリングされている時 に実行されるのを待ってく ださい。
KAIF20400-E	アラート設定中にエラーが 発生しました。(IP アドレス ＝＜ホストの IP アドレス＞, リターンコード＝＜ <i>Device Manager</i> のリターンコード ＞)	アラート設定中にエラーが 発生しました。	ホストで HDLM と共通 エージェントコンポーネン トが正しく動作しているこ とを確認してください。 確認後も同じエラーが発生 する場合は保守情報を収集 し、顧客問い合わせ窓口に連 絡してください。 HDLM が 05-80 以上のパー ジョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してく ださい。
KAIF20401-E	アラート設定中に HDLM で エラーが発生しました。(IP アドレス＝＜ホストの IP ア ドレス＞, リターンコード＝ ＜ <i>Device Manager</i> のリ ターンコード＞)	HDLM エージェントから想 定外のエラーコードが返さ れました。	ホストで HDLM と共通 エージェントコンポーネン トが正しく動作しているこ とを確認してください。 確認後も同じエラーが発生 する場合は保守情報を収集 し、顧客問い合わせ窓口に連 絡してください。 HDLM が 05-80 以上のパー ジョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してく ださい。
KAIF20402-E	アラート設定中に HDLM で エラーが発生しました。(IP アドレス＝＜ホストの IP ア	HDLM マネージャーが起動 していません。	ホストで HDLM と共通 エージェントコンポーネン トが正しく動作しているこ とを確認してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
	ドレス>, リターンコード = <HDLM が返すリターンコード>)		確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF20403-I	アラート通知設定に成功しました。(ホスト名 = <ホスト名>, IP アドレス = <ホストの IP アドレス>)	—	—
KAIF20404-E	アラート通知設定に失敗しました。(ホスト名 = <ホスト名>, IP アドレス = <ホストの IP アドレス>, 詳細情報 = <失敗した原因>)	以下の理由でアラート通知設定に失敗しました。 1. ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。 2. ホストは Global Link Manager からすでに削除されています。 3. エージェントとの通信に失敗しました。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。 2. 画面の情報を更新してください。 3. ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20405-E	アラート情報の削除に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	以下の理由でアラート情報の削除に失敗しました。 1. アラート情報がすでに削除されています。 2. ユーザーにアラート情報を削除する権限がありません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 画面の情報を更新し、アラート情報が削除されていないか確認してください。 2. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20406-E	アラートの状態更新に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	以下の理由でアラートの状態更新に失敗しました。 1. アラート情報がすでに削除されています。 2. ユーザーにアラート情報を更新する権限がありません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 画面の情報を更新し、アラート情報が削除されていないか確認してください。 2. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20407-E	アラート設定情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	以下の理由でアラート設定情報の検索に失敗しました。 1. アラート設定情報がすでに削除されています。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 画面の情報を更新し、アラート設定情報が削除

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
		2 ユーザーにアラート設定情報を参照する権限がありません。	されていないか確認してください。 2 ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20408-E	アラート通知設定のデフォルト値を登録できませんでした。(詳細情報 = <失敗した原因>)	アラート通知設定情報を登録する際にエラーが発生しました。	Global Link Manager を再起動してください。 再起動後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20409-E	アラート通知設定のデフォルト値の取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	以下の理由でアラート通知設定のデフォルト値の取得に失敗しました。 1 アラート設定情報はすでに削除されています。 2 ユーザーにアラート設定情報を参照する権限がありません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1 画面の情報を更新し、アラート設定情報が存在するか確認してください。 2 ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20410-E	アラート情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	ホスト、またはホストに関連するアラート情報がすでに削除されています。	画面の情報を更新してください。 更新後も繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20411-E	不正なアラート情報を受信しました。(SNMP トラップ情報 = <受信した SNMP トラップ情報>)	取得したアラート情報は適切な形式ではありません。	ホストから受信した情報が確認してください。確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20412-E	アラート情報一覧の構成が変更されています。画面を更新してください。	以下の理由でアラート情報の取得に失敗しました。 1 アラート情報はすでに削除されています。 2 ユーザーはアラート情報を参照する権限がありません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1 画面の情報を更新してください。 2 ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20413-E	アラート設定のために指定したパラメーターが不正です。	更新のために指定したアラート状態の値が正しくありません。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20414-E	デフォルトのアラート設定情報の登録時にエラーが発生しました。	デフォルトのアラート設定情報を登録する際にエラーが発生しました。	Global Link Manager を再起動し、デフォルトのアラート設定情報が登録されているか確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF20415-E	デフォルトのアラート設定情報が存在しません。	デフォルトのアラート設定情報が存在しません。	Global Link Manager を再起動し、デフォルトのアラート設定情報が登録されているか確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20416-E	アラートサマリー情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	データベースが正常に起動していません。	画面の情報を更新してください。 更新後も繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20417-W	未登録のホストから情報を受信しました。(IP アドレス = <送信元の IP アドレス>)	ホストは管理対象下にありません。	画面の情報を更新して、対象のホストを確認してください。
KAIF20418-I	SNMP トラップを受信しました。(IP アドレス = <IP アドレス>, ポート番号 = <ポート番号>)	—	—
KAIF20419-W	対象外の SNMP トラップ情報のため、処理をスキップします。(詳細情報 = <原因>)	SNMP トラップ情報の解析に失敗しました。	対処の必要はありません。
KAIF20420-E	SNMP トラップ受信処理中にエラーが発生しました。(詳細情報 = <原因>)	SNMP トラップ受信処理中にエラーが発生しました。	顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20421-I	対処可能な SNMP トラップ情報を受信しました。(詳細情報 = <受信した SNMP トラップ情報>)	—	—
KAIF20422-W	割り込みが発生したため、処理を中止します。(詳細情報 = <原因>)	SNMP トラップ情報の解析に失敗しました。	—
KAIF20423-E	転送先に設定したポート番号が正しくありません。(ポート番号 = <ポート番号>)	転送先に設定したポート番号が 1～65535 の範囲ではありません。	プロパティファイル <code>server.properties</code> で設定した転送先ポート番号を確認してください。
KAIF20425-I	アラートを転送しました。(転送先 = <転送先 IP アドレス>: <転送先ポート番号>, SNMP トラップ情報 = <受信した SNMP トラップ情報>)	—	—
KAIF20426-E	アラート転送が失敗しました。(SNMP トラップ情報 = <受信した SNMP トラップ情報>, 詳細情報 = <原因>)	アラート転送が失敗しました。	メッセージ中の詳細情報を基に失敗した原因を取り除いてください。
KAIF20427-E	処理できない数のアラートを受信しました。(SNMP トラップ情報 = <受信した SNMP トラップ情報>)	処理できない数のアラートを受信しました。	パスの状態を確認し、障害を取り除いてください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF20428-W	不正なアラート情報を受信しました。(Enterprise = <SNMP のエンタープライズ値>)	取得したアラート情報は適切な形式ではありません。	—
KAIF20429-E	指定されたアラート情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	次の理由でアラート情報の取得に失敗しました。 ・ ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。	ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20430-E	一度に処理できるアラートの数の上限を超えました。ホスト情報が更新できません。(ホスト名 = <ホスト名>)	一度に処理できるアラートの数の上限を超えました。	ホストの情報を更新し、パスの状態を確認してください。
KAIF20432-I	アラートを作成しました。(パス名 = <障害が起きたパスのパス名>)	—	—
KAIF20433-E	アラートの作成に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	アラートの作成に失敗しました。	メッセージ中の詳細情報を基に失敗した原因を取り除いてください。
KAIF20437-E	E-mail アドレスリストの構成を変更しました。画面をリフレッシュしてください。	E-mail アドレスリストが変更されたため古い情報での処理が続行できません。	画面をリフレッシュし最新の E-mail アドレスリストを基に操作してください。
KAIF20438-E	E-mail アドレスのためのリソースグループリストの構成を変更しました。画面をリフレッシュしてください。	リソースグループリストが変更されたため古い情報での処理が続行できません。	画面をリフレッシュし最新のリソースグループリストを基に操作してください。
KAIF20439-E	E-mail アドレスが既に登録されていたため、実行できませんでした。	追加しようとした E-mail アドレスは登録済みです。	登録されていない E-mail アドレスを追加してください。
KAIF20440-E	E-mail アドレスの形式が正しくありません。	E-mail アドレスの形式が不正です。	E-mail アドレスの形式を確認してください。
KAIF20441-E	E-mail アドレスを追加できませんでした。	処理が失敗した理由を次に示します。 1. Global Link Manager サーバのデータベースの処理を実行中に問題が発生した。 2. E-mail アドレスの形式不正。 3. 別の Web クライアントによって E-mail アドレスが登録された。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 2. E-mail アドレスを見直してください。 3. 画面の情報を更新してください。
KAIF20442-E	リソースグループを E-mail アドレスに追加できませんでした。	処理が失敗した理由を次に示します。 1. Global Link Manager サーバのデータベースの処理を実行中に問題が発生した。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
		2. 別の Web クライアントから E-mail アドレスが削除された。 3. 別の Web クライアントによって同じリソースグループが登録された。	2. 画面の情報を更新してください。 3. 画面の情報を更新してください。
KAIF20443-E	E-mail アドレスの更新が失敗しました。	処理が失敗した理由を次に示します。 1. Global Link Manager サーバのデータベースの処理を実行中に問題が発生した。 2. 別の Web クライアントから E-mail アドレスが削除された。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 2. 画面の情報を更新してください。
KAIF20444-E	リソースグループのアラートタイプ更新に失敗しました。	処理が失敗した理由を次に示します。 1. Global Link Manager サーバのデータベースの処理を実行中に問題が発生した。 2. 別の Web クライアントによってリソースグループが削除された。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 2. 画面の情報を更新してください。
KAIF20445-E	E-mail アドレスの削除に失敗しました。	処理が失敗した理由を次に示します。 1. Global Link Manager サーバのデータベースの処理を実行中に問題が発生した。 2. 別の Web クライアントによって E-mail アドレスが削除された。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 2. 画面の情報を更新してください。
KAIF20446-E	E-mail アドレスからのリソースグループ削除に失敗しました。	処理が失敗した理由を次に示します。 1. Global Link Manager サーバのデータベースの処理を実行中に問題が発生した。 2. 別の Web クライアントによって E-mail アドレスが削除された。 3. 別の Web クライアントによってリソースグループが削除された。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 2. 画面の情報を更新してください。 3. 画面の情報を更新してください。
KAIF20447-E	SMTP サーバの設定追加に失敗しました。	Global Link Manager サーバのデータベースの処理を実行中に問題が発生したため、処理が失敗しました。	同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20448-E	SMTP サーバの設定更新に失敗しました。	処理 KAIF20732 が失敗した理由を次に示します。	理由の番号に対応する対処をしてください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Global Link Manager サーバのデータベースの処理を実行中に問題が発生した。 2. 別の Web クライアントによって SMTP サーバ情報が削除された。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口につながってください。 2. 画面の情報を更新してください。
KAIF20449-E	サマリ E-mail 情報の取得に失敗しました。	Global Link Manager サーバのデータベースの処理を実行中に問題が発生したため、処理が失敗しました。	同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口につながってください。
KAIF20450-E	E-mail のリソースグループ情報取得に失敗しました。	<p>処理が失敗した理由を次に示します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Global Link Manager サーバのデータベースの処理を実行中に問題が発生した。 2. 別の Web クライアントによって E-mail 情報が削除された。 3. 別の Web クライアントによってリソースグループ情報が削除された。 	<p>理由の番号に対応する対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口につながってください。 2. 画面の情報を更新してください。 3. 画面の情報を更新してください。
KAIF20451-E	E-mail へのリソースグループ追加に失敗しました。	<p>処理が失敗した理由を次に示します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Global Link Manager サーバのデータベースの処理を実行中に問題が発生した。 2. 別の Web クライアントによって E-mail 情報が削除された。 3. 別の Web クライアントによってリソースグループ情報が削除された。 	<p>理由の番号に対応する対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口につながってください。 2. 画面の情報を更新してください。 3. 画面の情報を更新してください。
KAIF20452-E	E-mail 情報の削除に失敗しました。	<p>処理が失敗した理由を次に示します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Global Link Manager サーバのデータベースの処理を実行中に問題が発生した。 2. 別の Web クライアントによって E-mail 情報が削除された。 	<p>理由の番号に対応する対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口につながってください。 2. 画面の情報を更新してください。
KAIF20453-E	SMTP サーバの設定に失敗しました。(詳細情報 = <詳細情報>)	Global Link Manager サーバのデータベースの処理を実行中に問題が発生したため、処理が失敗しました。	同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口につながってください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF20454-E	割り込みが発生したためアラートポーリング処理を停止します。	アラート集約の監視処理が中断する要因が発生しました。 1. アラート集約対象の E-mail アドレスが Global Link Manager ユーザーによって削除された。 2. アラート集約対象のリソースグループが Global Link Manager ユーザーによって削除された。 3. Global Link Manager サーバホストのシステム時刻がアラート集約完了時刻よりあとの時刻に変更された。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20455-E	アラート優先キューのポーリング処理で例外が発生しました。	アラート集約処理で予期せぬエラーが発生しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20456-E	受信したアラートを処理できません。(アラート情報 = <アラート情報>)	次の要因により処理が失敗しました。 ・ アラート集約キューへの登録数が上限に達しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20457-E	アラートキューエントリ削除処理で割り込みが発生しました。	次の要因により処理が失敗しました。 ・ アラート集約処理中に予期せぬエラーが発生しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20458-E	最終 E-mail 送信日時の更新に失敗しました。	次の要因により処理が失敗しました。 ・ Global Link Manager サーバデータベースへの処理中にエラーが発生しました。	次の対応を行ってください。 ・ 同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 ・ 画面の情報を更新してください。
KAIF20459-E	E-mail 情報の更新に失敗しました。	次の要因により処理が失敗しました。 ・ Global Link Manager サーバデータベースへの処理中にエラーが発生しました。 ・ 別の Web クライアントで E-mail 情報が削除されました。	次の対応を行ってください。 ・ 同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 ・ 画面の情報を更新してください。
KAIF20460-I	アラート集約キューサイズ <アラートキューエントリ数>。	次の要因により処理が失敗しました。 ・ Global Link Manager サーバの停止要求は受信されています。	—

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF20461-E	アラートキューの読み込みに失敗しました。(詳細情報=<詳細情報>)	アラート集約のポーリング処理中断の要因が発生しました。 <ul style="list-style-type: none"> アラート集約されたリソースグループが他の Global Link Manager ユーザによって削除された。 Global Link Manager サーバデータベースの処理中に問題が発生した。 	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20462-E	アラートキューの読み込み中に例外が発生しました。	次の要因により処理が失敗しました。 <ul style="list-style-type: none"> アラート集約中に予期せぬエラーが発生しました。 	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20463-E	アラートトラップ中に割り込みが発生しました。	アラート集約のポーリング処理中断の要因が発生しました。 <ul style="list-style-type: none"> Global Link Manager サーバデータベースの処理中に問題が発生しました。 	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20464-E	E-mail アドレス形式が不正のため E-mail 送信が中断しました。(E-mail アドレス=<E-mail アドレス>)	次の要因により処理が失敗しました。 <ul style="list-style-type: none"> E-mail アドレス形式が不正。 	次の対応を行ってください。 <ul style="list-style-type: none"> 同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 E-mail アドレスを確認してください。 画面の情報を更新してください。
KAIF20465-E	E-mail 送信中に問題が発生したため、送信処理が中断しました。	次の要因により処理が失敗しました。 <ul style="list-style-type: none"> E-mail アドレス形式が不正。 	次の対応を行ってください。 <ul style="list-style-type: none"> 同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 E-mail アドレスを確認してください。 画面の情報を更新してください。
KAIF20466-E	E-mail 送信中に例外が発生しました。入力した SMTP サーバの情報およびネットワーク設定を確認してください。(SMTP サーバ=<SMTP サーバ名または IP アドレス>, ポート番号=<SMTP サーバのポート番号>, 詳細情報=<詳細情報>)	E-mail 送信中に例外が発生しました。	原因究明と問題解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF20467-E	E-mail アドレス取得に失敗しました。	次の要因により処理が失敗しました。 ・ 別の Web クライアントで E-mail 情報が削除されました。	画面の情報を更新してください。 更新後も繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20468-I	テストメールの送信に成功しました。(SMTP サーバ=<SMTP サーバ名または IP アドレス>, ポート番号=<SMTP サーバのポート番号>)	—	—
KAIF20469-E	テストメールの送信に失敗しました。入力した SMTP サーバの情報およびネットワーク設定を確認して、再実行してください。(SMTP サーバ=<SMTP サーバ名または IP アドレス>, ポート番号=<SMTP サーバのポート番号>, 詳細情報=<詳細情報>)	テストメールの送信に失敗しました。	原因究明と問題解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF20470-E	E-mail アドレスが存在しません。E-mail アドレスを追加して再実行してください。	E-mail アドレスが存在しません。	E-mail アドレスを追加して再実行してください。
KAIF20471-E	アラート転送の設定の情報の取得に失敗しました。詳細情報を確認し、失敗の原因を修正してください。(詳細情報=<失敗した原因>)	アラート転送の設定の情報の取得に失敗しました。	Global Link Manager を再起動してください。再起動後も同じエラーが発生する場合は、原因究明と問題解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF20472-E	アラート転送の設定の情報の登録に失敗しました。詳細情報を確認し、失敗の原因を修正してください。(詳細情報=<失敗した原因>)	アラート転送の設定の情報の登録に失敗しました。	Global Link Manager を再起動してください。再起動後も同じエラーが発生する場合は、原因究明と問題解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF20473-E	アラート転送が失敗しました。詳細情報を確認し、失敗の原因を修正してください。(詳細情報=<失敗した原因>)	アラート転送が失敗しました。	メッセージ中の詳細情報を基に失敗した原因を取り除いてください。
KAIF20510-E	指定されたリソースのアクセス権限がありません。	ログインしたユーザーには指定されたリソースのアクセス権限がありません。	ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20511-E	指定されたリソースが管理対象下に見つかりません。	Global Link Manager サーバに登録されていないリソースに対して情報取得操作を実行しました。	リソースの情報を更新して、情報取得対象のリソースを確認してください。
KAIF20601-E	システム環境が不正です。	ライセンス管理の実行に必要なシステム環境が不正です。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF20602-E	入力されたライセンスキーが不正です。	ライセンス追加で入力されたライセンスキーが不正です。	正しいライセンスキーを指定して、再度実行してください。
KAIF20603-E	入力されたライセンスキーファイルが見つかりません。	入力されたライセンスキーファイルが見つかりません。	正しいライセンスキーファイルを指定して、再度実行してください。
KAIF20604-E	入力されたライセンスキーファイルが不正です。	ライセンス追加で入力されたライセンスキーファイルが不正です。	正しいライセンスキーファイルを指定して、再度実行してください。
KAIF20605-E	入力するライセンスキーがライセンスキーファイル内にありません。	ライセンス追加で入力されたライセンスキーがライセンスキーファイル内にありません。	正しいライセンスキーファイルを指定して、再度実行してください。
KAIF20606-E	内部エラーが発生しました。	ライセンス処理中に内部エラーが発生しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20607-W	ライセンスの登録後にエラーが発生しました。	ライセンス管理の実行に必要なシステム環境が不正です。一時ファイルの削除に失敗しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20608-E	ライセンス登録中にエラーが発生しました。	ライセンス管理の実行に必要なシステム環境が不正です。一時ファイルの作成に失敗しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20609-E	ライセンス情報の解析中にエラーが発生しました。	ファイルの解析中にエラーが発生しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20610-E	ライセンスキーが不正か、ほかの製品のライセンスキーを登録しようとしたおそれがあります。	ライセンスキーが不正か、ほかの製品のライセンスキーを登録しようとしたおそれがあります。	ライセンスキーを確認し、正しいライセンスキーを入力してください。
KAIF20700-E	データベースにアクセスできませんでした。(詳細情報 = <失敗した原因>)	データベースが起動していません。	データベースサーバが起動していないか確認してください。 問題が継続する場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20701-E	ユーザーのログインに失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	内部エラーが発生しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20702-E	セッションが無効です。ログインからやり直してください。	セッションが無効です。	ログイン画面から再度ログインしてください。
KAIF20703-E	リソースグループの追加処理に失敗しました。(リソースグループ名 = <リソースグループ名>, 詳細情報 = <失敗した原因>)	詳細情報に示す要因で作成したリソースグループは追加できませんでした。	操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20704-E	リソースグループへのユーザー情報の登録に失敗しました。(リソースグループ名 = <リソースグループ名>)	作成したリソースグループにユーザーを登録できませんでした。	ログインしたユーザーに権限があるか確認してください。アクセスする権限のな

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
			いりソースグループが指定されました。
KAIF20705-E	リソースグループの更新処理に失敗しました。(リソースグループ名 = <リソースグループ名>)	編集したリソースグループを更新できませんでした。	操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20706-E	リソースグループへのユーザー情報の登録に失敗しました。(リソースグループ名 = <リソースグループ名>)	編集したリソースグループにユーザー情報を追加できませんでした。 アクセスする権限のないリソースグループが指定されました。	ログインしたユーザーに権限があるか確認してください。アクセスする権限のないリソースグループが指定されました。
KAIF20707-E	リソースグループの削除に失敗しました。	リソースグループの削除に失敗しました。	操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20708-E	リソースグループに登録されたユーザー情報の取得に失敗しました。	ログインユーザーのユーザー情報の取得に失敗しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20709-E	ユーザー情報の取得に失敗しました。(ユーザー名 = <ユーザー名>, 詳細情報 = <失敗した原因>)	ユーザーの一意情報の取得に失敗しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20710-W	リソースグループ情報の取得に失敗しました。	リソースグループの取得に失敗しました。	対処の必要はありません。
KAIF20711-E	ユーザー情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	ユーザー情報の取得に失敗しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20712-E	ユーザー情報に関連付くリソースグループ情報の取得に失敗しました。(ユーザー名 = <ユーザー名>)	ログインしたユーザーはリソースグループにアクセスする権限を保持していません。	ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20713-I	createToken がコールされました。(パラメーター = <パラメーター>)	—	—
KAIF20714-I	createToken がコールバックされました。(値 = <パラメーター>)	—	—
KAIF20715-I	addResourceGroup がコールされました。	—	—
KAIF20716-I	addResourceGroup がコールバックされました。	—	—
KAIF20717-I	assignResourceGroup がコールされました。	—	—
KAIF20718-I	assignResourceGroup がコールバックされました。	—	—
KAIF20719-I	modifyResourceGroup がコールされました。	—	—
KAIF20720-I	modifyResourceGroup がコールバックされました。	—	—

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF20721-I	deleteResourceGroup がコールされました。	—	—
KAIF20722-I	deleteResourceGroup がコールバックされました。	—	—
KAIF20723-I	getResourceGroups がコールされました。	—	—
KAIF20724-I	getResourceGroups がコールバックされました。	—	—
KAIF20725-I	getAccounts がコールされました。	—	—
KAIF20726-I	getAccounts がコールバックされました。	—	—
KAIF20727-I	getUniqueKey がコールされました。	—	—
KAIF20728-I	getUniqueKey がコールバックされました。(戻り値 = <パラメーター>)	—	—
KAIF20729-I	getHSSOResourceGroups がコールされました。	—	—
KAIF20730-I	getHSSOResourceGroups がコールバックされました。	—	—
KAIF20731-E	ユーザーは操作する権限が割り当てられていません。	ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。	ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20732-E	Global Link Manager サーバが使用する DB が閉塞しました。閉塞した部位は、Global Link Manager のデータベースです。サーバ管理者に連絡してください。	データベースの処理を実行中に問題が発生しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20800-E	ホストグループの追加に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	以下の理由でホストグループの追加に失敗しました。 1. ホストグループはすでに追加されています。 2. ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 画面の情報を更新してください。 2. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20801-E	ホストグループの更新に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	以下の理由でホストグループの更新に失敗しました。 1. ホストグループはすでに削除されています。 2. ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 画面の情報を更新してください。 2. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20802-E	ホストグループの削除に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	以下の理由でホストグループの削除に失敗しました。 1. ホストグループはすでに削除されています。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 画面の情報を更新してください。 2. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限の

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
		2 ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。	あるユーザーで操作してください。
KAIF20803-E	ホストグループへのホスト追加処理が失敗しました。	以下の理由でホストグループへのホスト追加に失敗しました。 1 ホストグループまたはホスト情報はすでに削除されています。 または、ホスト情報はすでにホストグループに登録されています。 2 ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1 画面の情報を更新してください。 2 ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20804-E	ホストグループからのホスト削除処理に失敗しました。	以下の理由でホストグループへのホスト追加に失敗しました。 1 ホストグループまたはホスト情報はすでに削除されています。 または、ホスト情報はすでにホストグループから削除されています。 2 ログインしたユーザーに指定された操作の権限がありません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1 画面の情報を更新してください。 2 ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20805-E	ホストグループ一覧の構成が変更されています。画面を更新してください。	ホストグループはすでに削除されています。	画面の情報を更新してください。
KAIF20806-E	不正なホストグループ名が指定されました。改行、タブ、および ¥ / , ; : ? * " < > . を指定できません。	次の禁止されている文字を使用しました。 改行、タブ、¥ / , ; : ? * " < > .	禁止されている文字がホストグループ名に含まれていないか確認してください。
KAIF20807-E	ホストグループの説明の長さが不正です。	255 文字を超える説明が指定されました。	ホストグループの説明が 255 文字を超えていないか確認してください。
KAIF20808-E	指定されたホストグループはすでにホストグループを保持しているため、ホストグループにホストを追加できません。	指定されたホストグループはすでにホストグループを保持しています。	画面の情報を更新してください。
KAIF20809-E	上位のホストグループはすでにホスト情報を保持しているため、ホストグループを追加できません。	上位のホストグループはすでにホスト情報を保持しています。	画面の情報を更新してください。
KAIF20810-E	ホストグループはすでに存在するため、操作を実行できませんでした。	操作対象のホストグループはすでに存在します。	画面の情報を更新してください。
KAIF20811-E	ホストグループ一覧の構成が変更されています。画面を更新してください。	上位のホストグループはすでに削除されています。	画面の情報を更新してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF20812-E	<リソース名>一覧の構成が変更されています。画面を更新してください。	操作対象のホストのうち、1つ以上のホストがすでに削除されています。	画面の情報を更新してください。
KAIF20813-E	ホストグループ名の長さが不正です。	ホストグループ名が指定されていないか、50文字を超える名前が指定されました。	ホストグループ名が指定されていること、および50文字を超えていないことを確認してください。
KAIF20900-E	リソースグループの追加に失敗しました。（詳細情報=<失敗した原因>）	以下の理由でリソースグループの追加に失敗しました。 1. リソースグループはすでに追加されています。 2. リソースグループ名、またはリソースグループの説明文に改行、タブ、¥/,;:?"*<> .の文字か、予約された文字列が使われています。 3. ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 画面の情報を更新してください。 2. リソースグループ名とリソースグループの説明文を確認してください。 3. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20901-E	リソースグループの更新に失敗しました。（詳細情報=<失敗した原因>）	以下の理由でリソースグループの更新に失敗しました。 1. リソースグループ名、またはリソースグループの説明文に改行、タブ、¥/,;:?"*<> .の文字か、予約された文字列が使われています。 2. ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. リソースグループ名とリソースグループの説明文を確認してください。 2. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20902-E	リソースグループの削除に失敗しました。（詳細情報=<失敗した原因>）	以下の理由でリソースグループの削除に失敗しました。 1. リソースグループはすでに削除されています。 2. ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 画面の情報を更新してください。 2. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。
KAIF20903-W	一つ以上のホストがすでに別のリソースグループに登録されています。	1つ以上のホストがすでに別のリソースグループに登録されています。	画面の情報を更新してください。
KAIF20904-E	リソースグループ名が不正です。改行、タブおよび¥/,;:?"*<> .を指定することはできません。	次の禁止されている文字を使用しました。 改行、タブ、¥/,;:?"*<> .。	禁止されている文字がリソースグループ名に含まれていないか確認してください。
KAIF20905-E	リソースグループの説明の長さが不正です。	255文字を超える説明が指定されました。	リソースグループの説明が255文字を超えていないか確認してください。
KAIF20906-E	リソースグループの初期同期処理に失敗しました。	リソースグループの初期同期処理に失敗しました。	操作を再度実行してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
			同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF20907-E	同名のリソースグループはすでに存在します。	同名のリソースグループはすでに存在します。	画面の情報を更新してください。
KAIF20908-E	不正なリソースグループ名が指定されました。予約された文字列を指定することはできません。	予約された文字を使用しました。	予約された文字列を使用していないか確認してください。
KAIF20909-E	リソースグループ名の長さが不正です。	リソースグループ名が指定されていないか、50文字を超える名前が指定されました。	リソースグループ名が50文字を超えていないことを確認してください。
KAIF20910-E	リソースグループ一覧の構成が変更されています。画面を更新してください。	リソースグループはすでに存在しません。	画面の情報を更新してください。
KAIF21002-I	レポート情報の作成に成功しました。(ホスト名=<ホスト名>, レポート種別=<レポート種別>, レポート開始日=<レポート開始日>, レポート終了日=<レポート終了日>)	—	—
KAIF21003-E	レポート情報の作成に失敗しました。(ホスト名=<ホスト名>, レポート種別=<レポート種別>, レポート開始日=<レポート開始日>, レポート終了日=<レポート終了日>, 詳細情報=<詳細情報>)	プロパティファイル <code>server.properties</code> で設定したパスステータスログ出力先ディレクトリが存在しないか、読み込み権限がありません。	パスステータスログ出力先ディレクトリを確認してください。
KAIF21004-E	ホストの最終更新日時がレポート期間に含まれています。レポート期間にホストの最終更新日時より前の日時を指定してください。(ホスト名=<ホスト名>, レポート種別=<レポート種別>, レポート開始日=<レポート開始日>, レポート終了日=<レポート終了日>, ホスト最終更新日時=<ホスト最終更新日時>)	ホストの最終更新日時がレポート期間に含まれています。	レポート期間をホストの最終更新日時より前の日時に指定して、実行し直してください。
KAIF21005-W	HDLM から不連続な Log ID を含むパス稼働情報を取得しました。(ホスト名=<ホスト名>, 空白期間前の Log ID =<空白期間前の Log ID>, 空白期間後の Log ID =<空白期間後の Log ID>)	—	—
KAIF21007-W	HDLM から不整合なパス稼働情報を取得しました。(ホスト名=<ホスト名>, 最後	—	—

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	のパスの状態 = <最後のパスの状態>, パスステータスログ = <パスステータスログ>)		
KAIF21008-W	ホスト当たりのディレクトリ容量が基準を超えました。(ホスト名 = <ホスト名>, ディレクトリ容量 = <ディレクトリ容量(MB)> (MB))	—	—
KAIF21009-E	パスステータスログファイルの出力時に I/O エラーが発生しました。(詳細情報 = <詳細情報>)	プロパティファイル <code>server.properties</code> で指定したパスステータスログファイルの出力時に I/O エラーが発生しました。	プロパティファイル <code>server.properties</code> で指定したパスステータスログファイルの出力先の状態を確認してください。
KAIF21010-E	パスステータスログファイルの出力先ディレクトリが存在しません。(ディレクトリパス = <ディレクトリパス>)	プロパティファイル <code>server.properties</code> で指定したパスステータスログファイルの出力先ディレクトリが存在しません。	プロパティファイル <code>server.properties</code> で指定したパスステータスログファイルの出力先の状態を確認してください。
KAIF21011-E	パスステータスログファイルの出力先ディレクトリを作成できません。(ディレクトリパス = <ディレクトリパス>)	パスステータスログファイルの出力先ディレクトリを作成できません。書き込み権限がない、または同じ名前のファイルがすでに存在します。	書き込み権限が無い場合は、書き込み権限を付けてください。同じ名前のファイルがすでに存在する場合、内容を確認してそのファイルを移動または削除してください。
KAIF21012-E	パスステータスログファイルを削除できません。(ファイル名 = <ファイル名>)	パスステータスログファイルの書き込み権限がありません。	パスステータスログファイルの書き込み権限を付けてください。
KAIF21013-E	HDLM から不正な時刻情報を取得しました。(詳細情報 = <詳細情報>)	HDLM から不正な時刻情報を取得しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF21014-E	HDLM から不正なパス稼働情報を取得しました。(詳細情報 = <詳細情報>)	HDLM から不正なパス稼働情報を取得しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF21015-W	Invalid path availability information, which includes non-sequential log IDs, was acquired from HDLM.	HDLM から不連続な Log ID を含むパス情報を取得しました。	—
KAIF21016-W	Inconsistent path status log data was acquired. The path status is unknown.	不正なパス稼働情報を取得しました。	—
KAIF21017-I	A new path was detected.	新たなパスを検出しました。	—
KAIF21018-W	An invalid path was detected. (path status = <パスの状態>)	不正なパスを検出しました。	—
KAIF21019-W	HDLM から取得したパス稼働情報内のイベント発生日時が不正なため、パス稼働率が正しく計算できませんでした。(パス情報 = <パス情報>, イベント発生日時 = <	HDLM から取得したパス稼働情報内のイベント発生日時が不正です。	—

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
	イベント発生日時>, Log ID = <Log ID >)		
KAIF21020-E	パスステータスログの作成中にエラーが発生しました。 (詳細情報 = <詳細情報>)	パスステータスログの作成中にエラーが発生しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF21021-E	パス稼働情報の処理中にエラーが発生しました。(詳細情報 = <詳細情報>)	パス稼働情報の処理中にエラーが発生しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF21022-E	不正な日付が指定されました。(レポート開始日 = <レポート開始日>, レポート終了日 = <レポート終了日>, 詳細情報 = <詳細情報>)	不正な日付が指定されました。	日付が正しいか確認してください。
KAIF21023-E	ホストの削除後に、パスステータスログファイルの削除に失敗しました。	以下の理由でパスステータスログファイルの削除に失敗しました。 <ul style="list-style-type: none"> パスステータスログのディレクトリ、またはファイルに書き込み権限がありません。 ほかの処理でパスステータスログファイルにアクセス中です。 	削除に失敗したホストを確認し、対象のホストのパスステータスログを出力先ディレクトリから削除してください。
KAIF21024-E	ファイルまたはディレクトリを削除できません。(ホスト名 = <ホスト名>, IP アドレス = <IP アドレス>, ファイル名またはディレクトリ名 = <削除対象のファイルまたはディレクトリ名>)	以下の理由でパスステータスログファイルの削除に失敗しました。 <ul style="list-style-type: none"> パスステータスログのディレクトリ、またはファイルに書き込み権限がありません。 ほかの処理でパスステータスログファイルにアクセス中です。 	対象のホストのパスステータスログファイルを出力先ディレクトリから削除してください。
KAIF21025-W	パスステータスログが不正のため、稼働率を計算できませんでした。Global Link Manager サーバとホストの時刻を正しく設定してください。	パスステータスログが不正のため、稼働率を計算できませんでした。Global Link Manager サーバまたはホストの時刻が正しく設定されていないおそれがあります。	Global Link Manager サーバとホストの時刻を正しく設定してください。Global Link Manager サーバの時刻を変更する場合は、Global Link Manager を停止させてください。
KAIF21026-W	ホストの時間が不正のため、稼働率を計算できませんでした。Global Link Manager サーバとホストの時刻を正しく設定してください。	ホストの時間が不正のため、稼働率を計算できませんでした。Global Link Manager サーバまたはホストの時刻が正しく設定されていないおそれがあります。	Global Link Manager サーバとホストの時刻を正しく設定してください。Global Link Manager サーバの時刻を変更する場合は、Global Link Manager を停止させてください。
KAIF21027-E	パス稼働情報の削除に失敗しました。	初期同期処理時にパス稼働情報の削除に失敗しました。Global Link Manager の停止処理中のおそれがあります。	Global Link Manager の停止処理中の場合は、対処の必要はありません。そのほかの場合には、保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF21028-W	HDLM から取得した時刻情報が不正なため、パス稼働率が正しく計算できませんでした。(パス情報 = <パス情報>, 時刻 = <HDLM から取得した時刻情報>)	HDLM から取得した時刻情報が不正です。	—
KAIF21029-W	The time the event occurred is invalid. This time was included in the path availability information acquired from HDLM.	イベント発生日時が不正です。	—
KAIF21100-I	スケジューリングされたネットワークスキャンを開始します。(スケジュール日時 = <スケジュール日時>, 開始 IP アドレス = <開始 IP アドレス>, 終了 IP アドレス = <終了 IP アドレス>, リモートポート = <リモートポート>, エージェントサービスポート = <エージェントサービスポート>, スキャン ID = <スキャン ID>)	—	—
KAIF21101-I	スケジューリングされたネットワークスキャンを完了しました。(スケジュール日時 = <スケジュール日時>, 開始 IP アドレス = <開始 IP アドレス>, 終了 IP アドレス = <終了 IP アドレス>, リモートポート = <リモートポート>, エージェントサービスポート = <エージェントサービスポート>, 登録したホスト数 = <登録したホスト数>, エラーの発生したホスト数 = <エラーの発生したホスト数>, 警告の発生したホスト数 = <警告の発生したホスト数>, スキャン ID = <スキャン ID>)	—	—
KAIF21102-I	ネットワークスキャンを開始します。(開始 IP アドレス = <開始 IP アドレス>, 終了 IP アドレス = <終了 IP アドレス>, リモートポート = <リモートポート>, エージェントサービスポート = <エージェントサービスポート>, スキャン ID = <スキャン ID>)	—	—

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF21103-I	ネットワークスキャンを完了しました。(開始 IP アドレス = <開始 IP アドレス>, 終了 IP アドレス = <終了 IP アドレス>, リモートポート = <リモートポート>, エージェントサービスポート = <エージェントサービスポート>, 登録したホスト数 = <登録したホスト数>, エラーの発生したホスト数 = <エラーの発生したホスト数>, 警告の発生したホスト数 = <警告の発生したホスト数>, スキャン ID = <スキャン ID>)	—	—
KAIF21104-E	入力されたネットワークスキャンを実行するための情報が正しくありません。	<p>入力情報は適切ではありません。次のどれかの要因が考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ スキャン ID が指定されていない。 ・ 開始 IP アドレスまたは終了 IP アドレスの値が不正。 ・ エージェントサービスポートに 1～65535 以外の値が指定されている。 ・ リモートポートに 0, 1～65535 以外の値が指定されている。 ・ スキャン開始時刻が不正。 ・ スキャンタイプが不正。 ・ 開始 IP アドレスに終了 IP アドレスより大きい値が指定されている。 ・ 開始 IP アドレスと終了 IP アドレスの範囲に 257 以上の IP アドレスがある。 	値を確認し、再度実行してください。確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF21105-E	ネットワークスキャンを実行するための情報に不正な ID が指定されました。	内部エラーが発生したため、処理を続行できませんでした。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF21106-E	ネットワークスキャンが実行できませんでした。	サーバがビジー状態です。	時間を置いて再度実行してください。
KAIF21107-E	同じ IP アドレスの範囲、ポート番号へのネットワークスキャンを実行中です。	同じ IP アドレスの範囲、ポート番号へのネットワークスキャンを実行中です。	—
KAIF21108-E	操作情報の取得に失敗しました。	操作情報の取得に失敗しました。	ネットワークスキャンの履歴を確認してください。
KAIF21109-E	入力されたスケジュールが正しくありません。	入力情報は適切ではありません。次のどれかの要因が考えられます。	値を確認し、再度実行してください。確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
		<ul style="list-style-type: none"> 開始 IP アドレスまたは終了 IP アドレスの値が不正。 エージェントサービスポートに 1～65535 以外の値が指定されている。 リモートポートに 0, 1～65535 以外の値が指定されている。 スキャン時刻が不正。 スキャン間隔が不正。 スキャン実行日がスキャン間隔で指定できる値でない。 スキャンタイプが不正。 開始 IP アドレスに終了 IP アドレスより大きい値が指定されている。 開始 IP アドレスと終了 IP アドレスの範囲に 257 以上の IP アドレスがある。 	
KAIF21110-E	スケジュールを登録できる上限を超えました。	スケジュールを登録できる上限を超えました。	不要なスケジュールを削除して、再度処理を実行してください。
KAIF21111-E	同じスケジュールが登録されています。	同じスケジュールが登録されています。	スケジュールの値を確認し、再度処理を実行してください。
KAIF21112-E	指定されたスケジュールが見つかりません。	スケジュールが削除されたおそれがあります。	画面を更新して、再度処理を実行してください。
KAIF21113-I	指定されたホストはすでに登録されています。(IP アドレス = <IP アドレス>)	—	—
KAIF21114-I	ホストの接続に失敗しました。(IP アドレス = <IP アドレス>, リモートポート = <リモートポート>, エージェントサービスポート = <エージェントサービスポート>)	—	—
KAIF21115-I	ネットワークスキャンによるホストの追加を開始します。	—	—
KAIF21116-I	ネットワークスキャンによるホストの追加に成功しました。(ホスト名 = <ホスト名>, IP アドレス = <IP アドレス>, リモートポート = <リモートポート>, エージェントサービスポート = <エージェントサービスポート>)	—	—

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF21117-E	ネットワークスキャンによるホストの追加に失敗しました。(IP アドレス = <IP アドレス>, リモートポート = <リモートポート>, エージェントサービスポート = <エージェントサービスポート>, 詳細情報 = <詳細情報>)	エージェントとの通信に失敗しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF21118-W	割り込みが発生したため、処理を中止します。	Global Link Manager が停止されたおそれがあります。	—
KAIF21119-I	ネットワークスキャンのスケジュール実行を停止します。	Global Link Manager が停止されたおそれがあります。	—
KAIF21120-I	初期同期処理時に失敗しました。	初期同期処理時に情報の更新に失敗しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF21121-W	スケジュールリングされたネットワークスキャンの実行結果に、中断されたネットワークスキャンが存在します。(スケジュール日時 = <スケジュール日時>, 開始 IP アドレス = <開始 IP アドレス>, 終了 IP アドレス = <終了 IP アドレス>, リモートポート = <リモートポート>, エージェントサービスポート = <エージェントサービスポート>, スキャン ID = <スキャン ID >)	ネットワークスキャン実行中に Global Link Manager が停止されたおそれがあります。	—
KAIF21122-W	中断されたネットワークスキャンが存在します。(開始 IP アドレス = <開始 IP アドレス>, 終了 IP アドレス = <終了 IP アドレス>, リモートポート = <リモートポート>, エージェントサービスポート = <エージェントサービスポート>, スキャン ID = <スキャン ID >)	ネットワークスキャン実行中に Global Link Manager が停止されたおそれがあります。	—
KAIF21123-I	スケジュールによって実行されたネットワークスキャンの履歴を削除しました。(スケジュール日時 = <スケジュール日時>, 開始 IP アドレス = <開始 IP アドレス>, 終了 IP アドレス = <終了 IP アドレス>, リモートポート = <リモートポート>, エージェントサービスポート = <エージェントサービスポート>, スキャン ID = <スキャン ID >)	—	—

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF21124-I	ユーザーによって実行されたネットワークスキャンの履歴を削除しました。(開始 IP アドレス = <開始 IP アドレス>, 終了 IP アドレス = <終了 IP アドレス>, リモートポート = <リモートポート>, エージェントサービスポート = <エージェントサービスポート>, スキャン ID = <スキャン ID>)	—	—
KAIF21125-I	ホストが登録されませんでした。	—	—
KAIF21126-I	<登録されたホストの台数>台のホストが登録されました。<警告が発生したホストの台数>台のホストで警告が発生しました。<エラーが発生したホストの台数>台のホストでエラーが発生しました。	—	—
KAIF21127-W	ネットワークスキャンが中断されました。ホストが登録されませんでした。	ネットワークスキャン実行中に Global Link Manager が停止されたおそれがあります。	—
KAIF21128-W	ネットワークスキャンが中断されました。<登録されたホストの台数>台のホストが登録されました。<警告が発生したホストの台数>台のホストで警告が発生しました。<エラーが発生したホストの台数>台のホストでエラーが発生しました。	ネットワークスキャン実行中に Global Link Manager が停止されたおそれがあります。	—
KAIF21129-E	処理できるホストの数の上限を超えたため、ネットワークスキャンを中止しました。	ネットワークスキャンで処理できるホストの数の上限を超えました。	時間を置いて再度処理を実行してください。
KAIF21130-E	同じ範囲の IP アドレスに対してネットワークスキャンを実行中のため、ネットワークスキャンを中止しました。	同じ IP アドレスの範囲、ポート番号へのネットワークスキャンを実行中です。	—
KAIF21131-E	エラーが発生したため、ネットワークスキャンを中止しました。	ネットワークスキャン実行時にエラーが発生しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF21132-E	処理できるホストの数の上限を超えたため、スケジュールリングされたネットワークスキャンを中止しました。(スケジュール日時 = <スケジュール日時>, 開始 IP アドレス = <開始 IP アドレス>, 終了 IP アドレス = <終了 IP アドレス>)	ネットワークスキャンで処理できるホストの数の上限を超えました。	時間を置いて再度処理を実行してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
	アIPアドレス>, リモートポート=<リモートポート>, エージェントサービスポート=<エージェントサービスポート>, スキャンID=<スキャンID>)		
KAIF21133-E	処理できるホストの数の上限を超えたため、ネットワークスキャンを中止しました。 (開始IPアドレス=<開始IPアドレス>, 終了IPアドレス=<終了IPアドレス>, リモートポート=<リモートポート>, エージェントサービスポート=<エージェントサービスポート>, スキャンID=<スキャンID>)	ネットワークスキャンで処理できるホストの数の上限を超えました。	時間を置いて再度処理を実行してください。
KAIF21134-E	同じ範囲のIPアドレスに対してネットワークスキャンを実行中のため、スケジューリングされたネットワークスキャンを中止しました。 (スケジュール日時=<スケジュール日時>, 開始IPアドレス=<開始IPアドレス>, 終了IPアドレス=<終了IPアドレス>, リモートポート=<リモートポート>, エージェントサービスポート=<エージェントサービスポート>, スキャンID=<スキャンID>)	同じIPアドレスの範囲、ポート番号へのネットワークスキャンを実行中です。	時間を置いて再度処理を実行してください。
KAIF21136-E	エラーが発生したため、スケジューリングされたネットワークスキャンを中止しました。(スケジュール日時=<スケジュール日時>, 開始IPアドレス=<開始IPアドレス>, 終了IPアドレス=<終了IPアドレス>, リモートポート=<リモートポート>, エージェントサービスポート=<エージェントサービスポート>, スキャンID=<スキャンID>, 詳細情報=<詳細情報>)	ネットワークスキャン実行時にエラーが発生しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF21137-E	エラーが発生したため、ネットワークスキャンを中止しました。(開始IPアドレス=<開始IPアドレス>, 終了IPアドレス=<終了IPアドレス>, リモートポート=<リモートポート>, エージェントサービスポート=<エージェントサービス	ネットワークスキャン実行時にエラーが発生しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	ポート>, スキャン ID = <スキャン ID>, 詳細情報 = <詳細情報>)		
KAIF21138-E	スケジュールの追加に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	<p>以下の理由でスケジュールの追加に失敗しました。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 同じスケジュールが登録されています。 2. スケジュールを登録できる上限を超えました。 3. ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。 4. 入力されたスケジュールが正しくありません。 	<p>理由の番号に対応する対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. スケジュールの値を確認し、再度処理を実行してください。 2. 不要なスケジュールを削除して、再度処理を実行してください。 3. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。 4. 値を確認し、再度実行してください。 <p>同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p>
KAIF21139-E	スケジュールの編集に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	<p>以下の理由でスケジュールの編集に失敗しました。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 同じスケジュールが登録されています。 2. 指定されたスケジュールが見つかりません。スケジュールが削除されたおそれがあります。 3. ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。 4. 入力されたスケジュールが正しくありません。 	<p>理由の番号に対応する対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. スケジュールの値を確認し、再度処理を実行してください。 2. 画面を更新して、再度処理を実行してください。 3. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。 4. 値を確認し、再度実行してください。 <p>同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p>
KAIF21140-E	スケジュールの削除に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	<p>以下の理由でスケジュールの削除に失敗しました。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指定されたスケジュールが見つかりません。スケジュールが削除されたおそれがあります。 2. ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。 	<p>理由の番号に対応する対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 画面を更新して、再度処理を実行してください。 2. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。 <p>同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p>
KAIF21141-E	スケジュールの取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	<p>以下の理由でスケジュールの取得に失敗しました。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指定されたスケジュールが見つかりません。スケジュールが削除されたおそれがあります。 	<p>理由の番号に対応する対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 画面を更新して、再度処理を実行してください。 2. ログインしたユーザーの権限を確認し、権限のあるユーザーで操作してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
		2 ログインしたユーザーに実行しようとした操作の権限がありません。	あるユーザーで操作してください。 同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF21142-E	ネットワークスキャンの履歴の取得に失敗しました。 (詳細情報 = <失敗した原因>)	ネットワークスキャンの履歴が削除されたおそれがあります。	画面を更新して、再度処理を実行してください。
KAIF21143-E	管理対象のホスト数が上限数を超えているため、スケジューリングされたネットワークスキャンを中止しました。	管理対象のホスト数が上限数を超えています。	不要なホストを削除してください。
KAIF21144-E	管理対象のホスト数が上限数を超えているため、ネットワークスキャンを中止しました。	管理対象のホスト数が上限数を超えています。	不要なホストを削除して、再度処理を実行してください。
KAIF21145-E	管理対象のホスト数が上限数を超えているため、ネットワークスキャンを中止しました。	管理対象のホスト数が上限数を超えています。	不要なホストを削除してください。
KAIF21146-E	管理対象のホスト数が上限数を超えているため、ネットワークスキャンを中止しました。	管理対象のホスト数が上限数を超えています。	不要なホストを削除して、再度処理を実行してください。
KAIF21200-E	ストレージシステムに関連するホスト情報の取得が失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	次の理由でストレージシステム情報の検索処理に失敗しました。 ・ ストレージシステム情報が変更または削除されています。	画面の情報を更新してください。 更新後も繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF21201-E	アレイ情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <詳細情報>)	アレイ情報が変更または削除されています。	画面の情報を更新してください。 更新後も繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF21202-E	ターゲット情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <詳細情報>)	次の理由でターゲット情報の検索処理に失敗しました。 ・ ターゲット情報が変更または削除されています。	画面の情報を更新してください。 更新後も繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF21400-I	LDEV ラベル手動取得処理中のため、LDEV ラベル自動取得は行われませんでした。	—	—
KAIF21401-W	LDEV ラベル自動取得処理中のため、LDEV ラベル手動取得は行われませんでした。	LDEV ラベル自動取得処理中のため、LDEV ラベル手動取得は行われませんでした。	手動でホストを更新していた場合は、時間を置いて再度ホストを更新してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF21402-E	StorageArray 情報一覧の取得に失敗しました。(Device Manager : < Device Manager の IP アドレス > リターンコード : < Device Manager のリターンコード >)	Device Manager でストレージシステム情報が管理されていない可能性があります。	次の観点で環境を見直してください。 <ul style="list-style-type: none"> Device Manager に登録した Global Link Manager ユーザでストレージシステム情報が参照可能か。 Device Manager でストレージシステムを管理しているか。
KAIF21403-E	LU, LDEV 情報の取得に失敗しました。(Device Manager : < Device Manager の IP アドレス > リターンコード : < Device Manager のリターンコード >)	次のどれかが原因で LogicalUnit と LDEV の情報取得に失敗しました。 1. Device Manager との通信失敗 2. Device Manager でのコマンド実行失敗 3. Device Manager での認証失敗	LogicalUnit と LDEV の情報取得に失敗した原因を確認してください。
KAIF21404-I	Device Manager から取得した情報 (StorageArray, LU, LDEV ID) と Global Link Manager-DB 情報は、マッチしませんでした。	Device Manager と HDLM で管理しているストレージシステムが異なる可能性があります。	Device Manager と HDLM が同一のストレージシステムを管理しているか環境を確認してください。
KAIF21405-E	プロパティ (<プロパティ名>) の値が不正です。プロパティを見直して, Global Link Manager サービスを再起動してください。	Global Link Manager サービス起動時に評価するプロパティで不正な値が見つかりました。	プロパティを見直して, Global Link Manager サービスを再起動してください。
KAIF21406-W	不正な値<入力された値>が<プロパティ値>プロパティに指定されました。LDEV ラベル取得は動作しません。	無効なプロパティ値が入力されました。	プロパティに正しい IP アドレスを入力して, Global Link Manager サーバを再開させてください。
KAIF21407-E	不正な値<入力された値>が<プロパティ値>プロパティに指定されました。LDEV ラベル自動取得は動作しません。	無効なプロパティ値が入力されました。	ポーリングプロパティに正しい値を入力して, Global Link Manager サーバを再開させてください。
KAIF21408-E	(<プロパティ名>) プロパティの値が不正のため, Global Link Manager の起動に失敗しました。プロパティを見直して, Global Link Manager サービスを再起動してください。	Global Link Manager サーバのサービス起動時に評価するプロパティの値が不正です。	プロパティを見直して, Global Link Manager サービスを再起動してください。
KAIF21409-W	server.hdvm.polling.time プロパティに値が指定されていません。LDEV ラベル自動取得は動作しません。	無効なプロパティ値が入力されました。	ポーリングプロパティに正しい値を入力して, Global Link Manager サーバを再開させてください。
KAIF21410-W	(<プロパティ名>) プロパティに値が指定されていません。プロパティを見直し	Global Link Manager サーバのサービス起動時に評価するプロパティに値が指定されていません。	プロパティを見直して, Global Link Manager サービスを再起動してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	て、Global Link Manager サービスを再起動してください。		
KAIF21411-E	LDEV ラベル取得元として、Device Manager サーバーのバージョンが不適切です。	—	Device Manager サーバを Ver6.0 以降にしてください。
KAIF22100-E	エージェント操作がタイムアウトしました。マニュアルを参照し、Global Link Manager サーバの設定ファイルを変更してください。	—	—
KAIF22101-E	エージェントとのアクセス中にエラーが発生しました。	エージェントとのアクセス中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22102-E	エージェント通信に失敗しました。（詳細情報 = <失敗した原因>）	ホストで HDLM、または共通エージェントコンポーネントが正常に動作していません。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。対象ホストに問題がない場合は、同じ操作を再度実行してください。対象ホストで Device Manager エージェントを使用していて、 <code>hdvmagt_account</code> コマンドによるセットアップが未実施の場合、 <code>hdvmagt_account</code> コマンドを実行し Device Manager エージェントの設定を適切に行ってください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22103-E	ホスト接続情報が不正です。	ホストと接続するための情報が不正です。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。時間を置いて操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22104-E	Global Link Manager の持つホスト構成情報と対象ホストの構成情報が一致しま	Global Link Manager の持つホスト構成情報と HDLM	問題が解決しない場合は、原因究明と問題解決には、詳細な調査が必要です。障害情

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
	せん。マニュアルを参照し、対象ホストの通信設定を見直してください。(対象ホスト = <IP アドレス>)	エージェント上のホストの構成情報が一致しません。	報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF22105-E	エージェントから取得した情報が不正です。	エージェントから取得した情報が不正です。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 操作を再度実行してください。 同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に関連してください。
KAIF22106-E	エージェント操作に失敗しました。エージェントの設定ファイルを確認してください。確認後も同じエラーが発生する場合は、しばらく待ってから再度実行してください。(詳細情報 = <失敗した原因>)	ホストで HDLM, または共通エージェントコンポーネントが正常に動作していません。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に関連してください。
KAIF22107-E	リモートポートのオープンに失敗しました。	ホストで HDLM, または共通エージェントコンポーネントが正常に動作していません。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に関連してください。
KAIF22108-E	リモートポートのクローズに失敗しました。	ホストで HDLM, または共通エージェントコンポーネントが正常に動作していません。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に関連してください。
KAIF22109-E	エージェントとの接続でエラーが発生しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	ホストで HDLM, または共通エージェントコンポーネントが正常に動作していません。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に関連してください。
KAIF22110-I	エージェント API (<メソッド名>) がコールされました。	—	—
KAIF22111-I	エージェント API (<メソッド名>) がコールバックされました。	—	—

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF22112-I	XMLをエージェントに送信します。(XML=<XML リクエスト>)	—	—
KAIF22113-I	エージェント機能 (<メソッド名>) がコールされました。	—	—
KAIF22114-I	エージェント機能 (<メソッド名>) がコールバックされました。	—	—
KAIF22115-I	サブコード (<エージェントが返すサブコード>) が返りました。	—	—
KAIF22116-E	エージェント通信の初期化処理に失敗しました。再度実行してください。	ホストで HDLM, または共通エージェントコンポーネントが正常に動作していません。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22117-I	XMLをエージェントから受信しました。(XML=<XML レスポンス>)	—	—
KAIF22118-I	Device Manager API (<コールされた API の名前>) がコールされました。	—	—
KAIF22119-I	Device Manager API (<コールバックされた API の名前>) がコールバックされました。	—	—
KAIF22120-I	XML リクエストを Device Manager サーバー送信しました。(XML リクエスト=<XML リクエスト>)	—	—
KAIF22121-I	XML レスポンスを Device Manager サーバーから受信しました。(XML レスポンス=<XML レスポンス>)	—	—
KAIF22122-E	リモート管理クライアント操作がタイムアウトしました。指定した IP アドレスおよびポート番号でマルチパスソフトウェアが適切に動作しているか確認してください。(リモート管理クライアントホスト=<リモート管理クライアントの IP アドレスまたはホスト名>)	リモート管理クライアント操作でタイムアウトを検知しました。	誤った接続先を指定した場合、通信が接続されたままになっていることがあります。Global Link Manager を再起動してください。
KAIF22123-E	エージェント通信に失敗しました。ホスト追加時に取得した IP アドレス (<接続に使用した IP アドレス>)	以下の理由でホスト情報更新処理に失敗しました。 1. ホストの server.http.socket.agentAddress,	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. ホストの要件を見直してください。対象ホス

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	がホスト追加時に入力した IP アドレス (<入力した IP アドレス>) と異なります。ホストの要件を見直してください。対象ホストを削除後、再度追加してください。(詳細情報 = <失敗した原因>)	<p>server.http.socket.bind Address プロパティの設定が正しく設定されていません。</p> <p>2. ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していません。</p> <p>3. 対象ホストで Device Manager エージェントを使用していて、hdvmagt_account コマンドによるセットアップが実施されていません。</p>	<p>トを削除後、再度追加してください。</p> <p>2. ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。</p> <p>3. hdvmagt_account コマンドによるセットアップが未実施の場合、hdvmagt_account コマンドを実行し Device Manager エージェントの設定を適切に行ってください。</p> <p>同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p>
KAIF22124-E	Global Link Manager の SSL 通信設定が無効となっているため、ホストと接続ができません。対象ホストを確認し、Global Link Manager の SSL 通信を有効にしてください。(対象ホスト = <IP アドレス>)	Global Link Manager の SSL 通信設定が無効となっているため、ホストと接続ができません。	問題が解決しない場合は、原因究明と問題解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF22126-W	対象ホストと SSL 通信ができないため、非 SSL 通信を行いました。SSL 通信を行う場合は、マニュアルを参照し、SSL 通信設定を見直してください。(対象ホスト = <IP アドレス>)	ホストと SSL 通信ができないため、非 SSL 通信を行いました。	SSL 通信を行う場合は、マニュアルを参照し、SSL 通信設定を見直してください。
KAIF22130-E	共通エージェントコンポーネントとの接続に失敗しました。	共通エージェントコンポーネントのプロトコルによる OPEN 処理に失敗しました。	対象ホスト上で共通エージェントコンポーネントを利用している場合には、正常に動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22131-I	共通エージェントコンポーネントの OPEN に失敗したので、Device Manager エージェントとして接続します。	共通エージェントコンポーネントのプロトコルによる OPEN 処理に失敗しました。	—
KAIF22132-E	共通エージェントコンポーネントからのホスト情報取得に失敗しました。	共通エージェントコンポーネントのプロトコルによる通信処理に失敗しました。	対象ホスト上で共通エージェントコンポーネントを利用している場合には、正常に動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
			し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22133-E	共通エージェントコンポーネントからのホスト情報取得に失敗しました。	共通エージェントコンポーネントの Protokol による通信処理に失敗しました。	対象ホスト上で共通エージェントコンポーネントを利用している場合には、正常に動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22134-E	ホスト情報の取得に失敗しました。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	ホスト情報の取得中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF22135-E	HDLM マネージャーの情報の取得に失敗しました。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	HDLM マネージャーの情報の取得中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF22136-E	HDLM ドライバーの情報の取得に失敗しました。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	HDLM ドライバーの情報の取得中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF22137-E	HDLM アラートドライバーの情報の取得に失敗しました。(リターンコード=<エージェントからのリターンコード>)	HDLM アラートドライバーの情報の取得中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
			<p>確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p> <p>HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。</p>
KAIF22138-E	HDLM 情報の取得に失敗しました。(リターンコード＝<エージェントからのリターンコード>)	HDLM 情報の取得中にエラーが発生しました。	<p>ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。</p> <p>確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p> <p>HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。</p>
KAIF22139-E	パス情報の取得に失敗しました。(リターンコード＝<エージェントからのリターンコード>)	パス情報の取得中にエラーが発生しました。	<p>ホストで HDLM と共通エージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。</p> <p>確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p> <p>HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。</p>
KAIF22140-E	共通エージェント コンポーネントとの接続に失敗しました。VMware ホストを追加する場合は、エージェントの IP アドレスをエージェントサービスポートに指定してください。Device Manager エージェントを使用している場合は、正しい接続ポートを指定してください。	共通エージェントコンポーネントのプロトコルによる OPEN 処理に失敗しました。	<p>以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象ホストが存在していることを確認してください。 対象ホスト上で共通エージェントコンポーネントを利用している場合には、正常に動作していることを確認してください。 <p>確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p>
KAIF22141-I	指定ポートでの OPEN に失敗したので、デフォルトポートで接続します。(デフォルトポート＝<デフォルトポート>)	指定ポートでの OPEN 処理に失敗しました。	—

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF22142-E	HDLM からパス稼働情報の取得に失敗しました。(リターンコード = <エージェントからのリターンコード>)	HDLM からパス稼働情報の取得中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM とエージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF22143-E	HDLM からの時刻情報の取得に失敗しました。(リターンコード = <エージェントからのリターンコード>)	HDLM からの時刻情報の取得中にエラーが発生しました。	ホストで HDLM とエージェントコンポーネントが正しく動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 HDLM が 05-80 以上のバージョンでリターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF22144-E	HTTP 認証に失敗しました。Device Manager 通信用のユーザ名/パスワードが違います。(Device Manager : <Device Manager の IP アドレス>)	Device Manager との通信中にエラーが発生しました。	Device Manager に登録したユーザ、パスワード、権限、リソースグループを確認してください。
KAIF22145-E	Global Link Manager で要求したコマンドは Device Manager 対象サーバーによって与えられていません。(Device Manager : <Device Manager の IP アドレス>)	Global Link Manager 要求を処理する Device Manager コマンドを実行中にエラーが発生しました。	コマンドの失敗と DbDeadlockException の原因を確認してください。
KAIF22146-I	Global Link Manager のリクエストは Device Manager に受信されました。(Device Manager : <Device Manager の IP アドレス>)	—	—
KAIF22147-E	エージェントの種別が異なります。VMware ホストを追加するには、エージェントの IP アドレスをエージェントサービスポートに指定してください。すでに追加されている場合は一度ホストを削除してください。	—	VMware ホストを追加するには、エージェントの IP アドレスはエージェントサービスポートに追記する形で指定してください。すでに追加されている場合は一度ホストを削除してください。
KAIF22148-E	エージェントの種別が異なります。VMware ホストを追加するには、エージェント	—	エージェントサービスポートにはポート番号だけを指定してください。すでに追

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	の IP アドレスをエージェントサービスポートに指定してください。すでに追加されている場合は一度ホストを削除してください。		加されている場合は一度ホストを削除してください。
KAIF22149-E	エージェントから VMware ホストへの接続に失敗しました。リモート管理クライアントから VMware ホストに接続できることを確認してください。(リターンコード = <エージェントからのリターンコード>)	—	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 リターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF22150-E	エージェントの"<入力されたホスト名>"ホストの名前解決に失敗しました。指定したホスト名が正しいか確認してください。(リターンコード = <エージェントからのリターンコード>)	リモート管理クライアントの VMware ホストの名前解決に失敗しました。	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 リターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。
KAIF22151-E	エージェントでの VMware ホストの登録が不正です。VMware ホストがリモート管理クライアントに正しく登録されていることを確認してください。(リターンコード = <エージェントからのリターンコード>)	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 リターンコードが 1000-1999 の場合、HDLM のマニュアルも参照してください。	—
KAIF22152-E	リモート管理クライアントの共通エージェントコンポーネントとの接続に失敗しました。VMware ホストを追加するには、リモート管理クライアントの IP アドレスまたはホスト名をエージェントサービスポートに指定してください。すでに追加されている場合は一度ホストを削除してください。もし Device Manager エージェントを使用しているならば、正しい接続ポートを指定してください。(リモート管理クライアントホスト = <リモート管理クライアントの IP アドレスまたはホスト名 >)	リモート管理クライアントホストの共通エージェントコンポーネントの Protokol による OPEN 処理に失敗しました。	以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> リモート管理クライアントホストが存在していることを確認してください。 リモート管理クライアントホスト上で共通エージェントコンポーネントを利用している場合には、正常に動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF22153-E	リモート管理クライアントの共通エージェントコンポーネントとの接続に失敗しました。VMware ホストを追加するには、リモート管理クライアントの IP アドレス	リモート管理クライアントホストの共通エージェントコンポーネントの Protokol による OPEN 処理に失敗しました。	対象ホスト上で共通エージェントコンポーネントを利用している場合には、正常に動作していることを確認してください。 確認後も同じエラーが発生する場合、原因究明と問題の

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
	スまたはホスト名をエージェントサービスポートに指定してください。すでに追加されている場合は一度ホストを削除してください。（リモート管理クライアントホスト=<リモート管理クライアントのIPアドレスまたはホスト名>）		解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAIF22200-E	Global Link Manager の初期化処理に失敗しました。（詳細情報 = <失敗した原因>）	Global Link Manager の初期化処理に失敗しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。
KAIF22201-E	Global Link Manager の初期化処理に失敗しました。（詳細情報 = <失敗した原因>）	Global Link Manager の初期化処理に失敗しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。
KAIF22202-E	Global Link Manager の初期化処理に失敗しました。（詳細情報 = <失敗した原因>）	Global Link Manager の初期化処理に失敗しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。
KAIF22203-E	Global Link Manager の初期化処理に失敗しました。（詳細情報 = <失敗した原因>）	Global Link Manager の初期化処理に失敗しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。
KAIF22204-E	オブジェクト（<Global Link Manager の扱う情報の論理モデル>）はすでに削除されています。	情報はすでに削除されています。	画面の情報を更新してください。
KAIF22205-E	ホストグループからすでにホストが削除されています。	ホストグループからすでにホストが削除されています。	画面の情報を更新してください。
KAIF22206-E	ホストグループ一覧の構成が変更されています。画面を更新してください。	ホストグループはすでに削除されています。	画面の情報を更新してください。
KAIF22300-E	データベースへの接続に失敗しました。	データベースへの接続に失敗しました。Global Link Manager の停止処理中のおそれがあります。	「接続リトライ回数」に設定されている回数だけリトライされます。Global Link Manager の停止処理中の場合は、対処の必要はありません。
KAIF22301-E	データベースに接続できません。強制終了します。	データベースに異常が発生している、または Global Link Manager の停止処理中のため、「接続リトライ回数」に設定されている回数だけ再接続しようとしたが、データベースに接続できませんでした。	Global Link Manager の停止処理中の場合は、対処の必要はありません。そのほかの場合には、Global Link Manager を再起動してください。再起動後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。
KAIF22302-E	コネクションプールからコネクションが取得できませんでした。	コネクションプールからコネクションが取得できませんでした。	「コネクションプールからコネクションが取得できない場合のリトライ回数」に設定されている回数だけリトライされます。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF22303-E	データベースへの接続が混雑しています。	データベースへのコネクション数以上に、データベースへの接続が実行されている状態です。このため、「コネクションプールからコネクションが取得できない場合のリトライ回数」に設定されている回数だけ再取得しようとしたが、コネクションを取得できませんでした。	時間を置いて、 <code>database.properties</code> の設定項目を確認して同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22304-E	トランザクションの実行に失敗しました。	ユニークキーの制約違反です。	「トランザクションリトライ回数」に設定されている回数だけリトライされます。
KAIF22305-E	トランザクションの実行に失敗しました。	デッドロックが発生しました。	「トランザクションリトライ回数」に設定されている回数だけリトライされます。
KAIF22306-E	トランザクションの実行に失敗しました。	ロック獲得待ちのタイムアウトが発生しました。	「トランザクションリトライ回数」に設定されている回数だけリトライされます。
KAIF22307-E	データベースの処理を実行中に問題が発生しました。	Global Link Manager の停止処理中、または次に示すエラー以外の SQL 実行エラーが発生しました。 <ul style="list-style-type: none"> ユニークキーの制約違反 デッドロックの発生 ロック獲得待ちのタイムアウト 	Global Link Manager の停止処理中の場合は、対処の必要はありません。そのほかの場合には、操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22308-E	トランザクションが実行できません。強制終了します。	データベースに異常が発生しているため、「トランザクションリトライ回数」に設定されている回数だけ再度実行しようとしたが、トランザクションを実行できませんでした。	データベースの設定を確認してから、Global Link Manager を再起動してください。再起動後も同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22309-I	DB アクセス処理（＜メソッド名＞）がコールされました。	—	—
KAIF22310-I	DB アクセス処理（＜メソッド名＞）がコールバックされました。	—	—
KAIF22311-I	HiRDB との接続が確立しました。	—	—
KAIF22312-E	データベース管理スレッドが割り込まれました。	SQL エラーが発生しました。	対処の必要はありません。自動的に操作をリトライします。
KAIF22313-E	データベースのクローズ処理に失敗しました。	Global Link Manager の停止処理中、またはデータベースのクローズ処理中に重大なエラーが発生しました。	Global Link Manager の停止処理中の場合は、対処の必要はありません。そのほかの場合には、保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF22314-E	<リソース名>一覧の構成が変更されています。画面を更新してください。	リソースはすでに削除されています。	情報が存在するかどうか確認してください。画面の情報を更新してください。
KAIF22315-E	<リソース名>一覧の構成が変更されています。画面を更新してください。	リソースはすでにほかのユーザーに削除されています。	画面の情報を更新してください。
KAIF22316-E	データベースの処理を実行中に致命的な問題が発生しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	SQL エラーが発生しました。または Global Link Manager の停止処理中のおそれがあります。	Global Link Manager の停止処理中の場合は、対処の必要はありません。そのほかの場合には、保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22317-E	リソース (<リソース名>) はすでに存在します。	リソースはすでに存在しています。	画面の情報を更新してください。
KAIF22318-E	<リソース名>一覧の構成が変更されています。画面を更新してください。	リソースはすでに削除されています。	情報が存在するかどうか確認してください。画面の情報を更新してください。
KAIF22319-E	リソース (<リソース名>) の検索に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	リソースはすでに削除されています。	画面の情報を更新してください。
KAIF22320-E	トランザクションが実行できません。	スレッド実行中に割り込みが発生しました。	「トランザクションリトライ回数」に設定されている回数だけリトライされます。
KAIF22321-E	ソート処理時に無効な項目名が指定されました。	無効な項目名が指定されました。	画面の情報を更新し、操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22322-E	データベースとの再接続でエラーが発生しました。	データベースが正常に動作していません。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22323-E	データベースのファイル読み込みに失敗しました。	データベースのファイル読み込み中にエラーが発生しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22400-I	使用中の空きページの回収は完了しました。	—	—
KAIF22401-W	タイムオーバーによって空きページの回収は中断しました。	最大リトライ回数の回数だけ空きページの回収を再度実行しようとしたが、実行できませんでした。	特になし。リトライが行われます。
KAIF22402-E	タイムオーバーによって空きページの回収ができませんでした。	最大リトライ回数の回数だけ空きページの回収を再度実行しようとしたが、実行できませんでした。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22403-E	エラーによって空きページの回収は異常終了しました。	エラーによって空きページ回収処理が中断しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22404-E	エラーによって空きページの回収は異常終了しました。	エラーによって空きページ回収処理が中断しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF22405-I	空きページ回収スレッドが割り込まれました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	エラーによって空きページ回収処理が中断しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22406-E	空きページ回収スレッドで入出力エラーが発生しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	エラーによって空きページ回収処理が中断しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22407-E	空きページ回収スレッドでユーザー情報アクセス中にエラーが発生しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	エラーによって空きページ回収処理が中断しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22500-I	キューの最大値に"<キュー最大値>"を設定しました。	—	—
KAIF22501-I	現在のキューのサイズは"<キューのサイズ>"です。	—	—
KAIF22502-I	新たなタスクを"<タスク管理番号>"に追加します。	—	—
KAIF22503-I	スレッド (<スレッド名>) は正常に終了しました。	—	—
KAIF22504-I	スレッドプール数は"<スレッドプールサイズ>"に設定しました。	—	—
KAIF22505-I	スレッド (<スレッド管理番号>) は待ち状態になります。	—	—
KAIF22506-I	スレッド (<スレッド管理番号>) は通知を受けました。	—	—
KAIF22507-I	スレッド (<スレッド管理番号>) はタスク取得を試みます。	—	—
KAIF22508-I	スレッド (<スレッド管理番号>) はタスクを実行します。	—	—
KAIF22509-E	スレッド (<スレッド管理番号>) で回復不能なエラーが発生しました。	内部エラーが発生しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22510-I	スレッド (<スレッド管理番号>) はタスクを解放します。	—	—
KAIF22511-I	キューのサイズは"<キューのサイズ>"に設定されました。	—	—
KAIF22600-E	操作の後処理で失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	操作が実行された後の情報取得に失敗しました。	画面の情報を更新してください。情報が更新されているか確認してください。情報が更新されていない場合対象ホストの情報を更新して、同じ操作を再度実行してください。同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF22601-E	操作（＜操作名称＞）が開始できません。（詳細情報＝＜失敗した原因＞）	タスクの生成に失敗したか、タスクをキューに登録できませんでした。	時間を置いて再度実行してください。
KAIF22603-I	ホスト（＜ロックされたホスト名＞）はすでにロックされています。	－	－
KAIF22604-I	ホスト（＜ロック取得対象のホスト名＞）のロックを取得します。	－	－
KAIF22605-I	オペレーションの待ち時間を"＜操作の有効な待ち時間＞"分に設定します。	－	－
KAIF22606-I	コマンドID（＜コマンドID＞）の操作は現在実行中です。	－	－
KAIF22607-I	解放されたコマンドID（＜コマンドID＞）の操作は"＜コマンドID生成時刻＞"に生成され、"＜コマンドID更新時刻＞"に最終更新されました。	－	－
KAIF22608-E	コマンドID（＜コマンドID＞）の新しい操作を追加中にエラーが発生しました。	操作の追加中にエラーが発生しました。	サーバがビジー状態です。時間を置いて再度実行してください。
KAIF22609-I	コマンドID（＜コマンドID＞）の操作結果を追加します。この操作にはまだ"＜タスク内の実行中の操作数＞"の操作結果があります。	－	－
KAIF22610-I	操作（＜操作名称＞）について合計"＜終了した操作数＞"個のタスクが完了しました。あと"＜実行される操作数＞"個のタスクが完了予定です。	－	－
KAIF22611-I	ホスト（＜ロックを解除されるホスト名＞）のロックを解除します。	－	－
KAIF22613-E	操作はコマンドID（＜コマンドID＞）を発見できません。	操作情報の取得に失敗しました。	サーバがビジー状態です。時間を置いて再度実行してください。
KAIF22614-E	操作情報の登録に失敗しました。（コマンドID＝＜コマンドID＞）	操作情報の登録に失敗しました。	再度操作を実行してください。繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22615-E	操作結果情報の登録に失敗しました。（コマンドID＝＜コマンドID＞）	操作結果情報の登録に失敗しました。	再度操作を実行してください。繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF22616-E	操作結果情報の取得に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	操作結果情報の有効期限が過ぎたため削除されたおそれがあります。	操作対象の状態を確認してください。必要に応じて再度同じ操作を行ってください。繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22617-E	操作結果情報の取得時に、メッセージの復元に失敗しました。(メッセージID = <メッセージID>)	操作結果情報の取得時に、メッセージの復元に失敗しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22618-E	操作情報の削除に失敗しました。(詳細情報 = <失敗した原因>)	操作情報の削除中にエラーが発生しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22619-E	操作情報の更新に失敗しました。(コマンドID = <コマンドID>)	操作情報の更新に失敗しました。	操作対象の状態を確認してください。必要に応じて再度同じ操作を行ってください。繰り返し同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22620-E	操作結果情報が見つかりません。	操作結果情報の有効期限が過ぎたため削除されたおそれがあります。	メイン画面で最新の情報を確認してください。
KAIF22621-E	操作結果情報が見つかりません。	操作結果情報の有効期限が過ぎたため削除されたおそれがあります。	メイン画面で最新の情報を確認してください。
KAIF22622-E	不正な操作情報が登録されました。	不正な操作情報が登録されました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22623-E	操作情報の更新に失敗しました。(コマンドID = <コマンドID>)	操作情報の更新に失敗しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22624-E	不正な操作情報が登録されました。(タスク種別 = <タスク種別>)	不正な操作情報が登録されました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22625-E	不正な操作情報が登録されました。(パラメーター型 = <パラメーター型>)	不正な操作情報が登録されました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22626-E	不正な操作情報を取得しました。(コマンドID = <コマンドID>)	指定したコマンドIDに対し、複数の操作情報が存在しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF22627-E	操作数が保持上限数を超えているため、操作情報を登録できません。	操作数が保持上限数を超えているため、操作情報を登録できません。	時間を置いて再度操作を実行してください。
KAIF22628-E	操作情報の更新に失敗しました。	初期同期処理時に操作情報の更新に失敗しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF24010-I	製品情報を読み込みます。 product domain = "<製品情報>"	—	—

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF24011-E	製品情報の読み込みに失敗しました。	製品情報ファイルの読み込みに失敗しました。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF24100-W	プロパティファイル（<プロパティファイル名>）をオープンできません。デフォルト値を設定します。	—	—
KAIF24101-E	プロパティ値（<プロパティ値>）が不正です。（詳細情報 = <失敗した原因>）	プロパティの読み込みに失敗しました。	詳細情報に従ってプロパティ値を修正してください。
KAIF24102-E	プロパティの読み込みが原因で Global Link Manager の起動に失敗しました。	プロパティの読み込みに失敗しました。	プロパティ値を修正し、再度実行してください。
KAIF24103-E	server.properties の読み込みが原因で Global Link Manager の起動に失敗しました。	server.properties に無効な値が設定されていました。	設定された値が有効な範囲内かどうか確認してください。値を変更し再度実行してください。
KAIF24104-E	database.properties の読み込みが原因で Global Link Manager の起動に失敗しました。	database.properties に無効な値が設定されていました。	設定された値が有効な範囲内かどうか確認してください。値を変更し再度実行してください。
KAIF24105-E	プロパティ値の長さが不正です。	プロパティ値の長さが不正です。	値の長さを確認してください。有効な範囲内の値を設定し、再度実行してください。
KAIF24106-E	プロパティファイルに指定されたプロパティの値が不正です。（プロパティ値 = <プロパティ値>）	プロパティファイルに指定されたプロパティの値が不正です。	プロパティ値の内容を確認してください。有効な範囲内の値を設定し、再度実行してください。
KAIF24108-E	トラストストアファイルの読み込み中にエラーが発生したため、Global Link Manager の起動に失敗しました。プロパティ（server.https.truststore）に指定した値を確認し、Global Link Manager サービスを再起動してください。	トラストストアファイルが見つからないか、ファイルの解析中にエラーが発生しました。	問題が解決しない場合は、原因究明と問題解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF24109-E	プロパティ（server.https.protocols）に指定された値に、サポートしているプロトコルが存在しません。プロパティの設定を見直して、Global Link Manager サービスを再起動してください。	プロパティ（server.https.protocols）に指定された値に、サポートしているプロトコルが存在しません。	問題が解決しない場合は、原因究明と問題解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF24110-E	プロパティ（server.https.enabledCipherSuites）に指定された値に、サポートしている暗号方式が存在しません。プロパティの設定を見直して、	プロパティ（server.https.enabledCipherSuites）に指定された値に、サポートしている暗号方式が存在しません。	問題が解決しない場合は、原因究明と問題解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	Global Link Manager サービスを再起動してください。		
KAIF24111-E	サーバ証明書情報ファイルの作成に失敗しました。 Global Link Manager で使用するトラストストアファイル内の証明書の有効期限を確認する場合は、Global Link Manager を再起動してください。(詳細情報 = <詳細情報>)	サーバ証明書情報ファイルの作成に失敗しました。	問題が解決しない場合は、原因究明と問題解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF24112-W	不正な値 (<入力された値>) が (<プロパティ名>) プロパティに指定されました。プロパティの設定を見直してください。	無効なプロパティ値が入力されました。	プロパティの設定を見直して、Global Link Manager サービスを再起動してください。
KAIF24113-W	プロパティ(<プロパティ名>)に指定されたディレクトリが存在しません。プロパティの設定を見直して、Global Link Manager サービスを再起動してください。	プロパティに指定されたディレクトリが存在しません。	プロパティの設定を見直して、Global Link Manager サービスを再起動してください。
KAIF24200-W	ファイル (<ファイル名>) の解析中にエラーが発生しました。	<ファイル名>ファイルが壊れています。	Device Manager と連携して LDEV ラベルを表示させない場合、対処の必要はありません。 Device Manager と連携して LDEV ラベルを表示させる場合、次の対処を行なってください。 以下のディレクトリから StorageArray.csv ファイルを復元して、Global Link Manager サービスを再起動してください。 復元元ディレクトリ：<Global Link Manager のインストールディレクトリ> ¥template 復元先ディレクトリ：<Global Link Manager のインストールディレクトリ> ¥inst
KAIF24201-W	ファイル (<ファイル名>) がありません。	<ファイル名>ファイルがありません。	Device Manager と連携して LDEV ラベルを表示させない場合、対処の必要はありません。 Device Manager と連携して LDEV ラベルを表示させる場合、次の対処を行なってください。 以下のディレクトリから StorageArray.csv ファイルを復元して、Global Link

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
			Manager サービスを再起動してください。 復元元ディレクトリ：＜ Global Link Manager のインストールディレクトリ＞ ¥template 復元先ディレクトリ：＜ Global Link Manager のインストールディレクトリ＞ ¥inst

3.2 KAIF30000～KAIF39999

Global Link Manager GUI に関するメッセージ (KAIF30000～KAIF39999) を次の表に示します。

表 3-2 KAIF30000～KAIF39999 : Global Link Manager GUI のメッセージ

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF30002-E	ユーザー認証に失敗しました。	ユーザー認証に失敗しました。	ログアウトして、再度ログインを実行してください。
KAIF30003-E	送信されたパラメーターに不正な値が含まれています。(＜値＞) 単一のスケジュールを選択して、スケジュール編集を実行してください。	不正なパラメーターが入力されました。	再実行してください。
KAIF30004-E	オブジェクトツリーの＜キー＞ノードの作成に失敗しました。	複数の操作でノードが削除または変更されました。	画面を更新してください。
KAIF30005-E	オブジェクトツリーの作成に失敗しました。	複数の操作でノードが削除または変更されました。	画面を更新してください。
KAIF30006-E	オブジェクトツリーでエラーが発生しました。	内部エラーが発生しました。	画面を更新してください。
KAIF30007-E	エンコードでエラーが発生しました。	内部エラーが発生しました。	画面を更新してください。
KAIF30008-E	ファイル出力でエラーが発生しました。	ファイル書き込み処理が失敗したか、中断されました。	再実行してください。
KAIF30009-E	ヘルプファイルの読み込みでエラーが発生しました。	ファイル書き込み処理が失敗したか、中断されました。	再実行してください。
KAIF30010-E	致命的なエラーが起きました。	内部で致命的なエラーが起きました。	Global Link Manager を再起動してください。 同じエラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF30011-E	サーバが応答しません。	サーバが応答しません。	しばらくたってから、再実行してください。
KAIF30012-E	指定されたファイルには読み込む情報がありません。	指定されたファイルには読み込む情報がありません。	ファイルの内容を確かめて、再実行してください。
KAIF30013-E	ファイルの入力でエラーが発生しました。	ファイル読み込み処理が失敗したか、中断されました。	再実行してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF30014-E	操作結果はタイムアウトによって削除されました。	操作結果の情報が削除されました。	メイン画面で最新の情報を確認してください。
KAIF30015-I	プロパティ項目（＜プロパティ項目＞）に不正な値が設定されました。デフォルト値（＜設定されたデフォルト値＞）を設定しました。	－	－
KAIF30016-E	要求が不正です。ログインからやり直してください。	要求が不正です。	ログインからやり直してください。
KAIF30100-E	ユーザー ID、またはパスワードが違います。	ユーザー ID、またはパスワードが違います。	ユーザー ID とパスワードを確認してください。
KAIF30101-E	ログインに失敗しました。	ログインに失敗しました。	Global Link Manager を再起動してください。 同エラーが発生する場合は保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF30102-E	ユーザー ID を入力してください。	ユーザー ID が入力されていません。	ユーザー ID を入力してください。
KAIF30103-E	パスワードを入力してください。	パスワードが入力されていません。	パスワードを入力してください。
KAIF30104-E	外部認証サーバとの通信に失敗しました。	外部認証サーバでユーザー認証したときに発生した通信エラーです。	次の対処をしてください。 外部認証サーバが LDAP の場合： <ul style="list-style-type: none"> exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 hcmsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。 問題が解決しないときは、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。 外部認証サーバが RADIUS の場合： <ul style="list-style-type: none"> exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
			<p>サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • hcmdsradiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 • 問題が解決しないときは、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF30200-I	非常ライセンスの有効期間は、＜ライセンスキーが満了になるまでの日数＞日間です。＜ライセンスキーが満了となる日＞に満了します。	—	期限切れの前に永久ライセンスキーを登録してください。
KAIF30201-W	非常ライセンスの有効期間は、＜ライセンスキーが満了になるまでの日数＞日間です。＜ライセンスキーが満了となる日＞に満了します。正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。	—	期限切れの前に永久ライセンスキーを登録してください。
KAIF30202-E	非常ライセンスの有効期間が満了しています。	非常ライセンスキーが期限切れです。	永久ライセンスキーを登録してください。
KAIF30203-E	非常ライセンスの有効期間が満了しています。正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。	非常ライセンスキーが期限切れです。	永久ライセンスキーを登録してください。
KAIF30204-I	一時ライセンスの有効期間は、＜ライセンスキーが満了となるまでの日数＞日間です。＜ライセンスキーが満了となる日＞に満了します。	—	期限切れの前に永久ライセンスキーを登録してください。
KAIF30205-W	一時ライセンスの有効期間は、＜ライセンスキーが満了となるまでの日数＞日間です。＜ライセンスキーが満了となる日＞に満了します。正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。	—	期限切れの前に永久ライセンスキーを登録してください。
KAIF30206-E	一時ライセンスの有効期間が満了しています。	一時ライセンスキーが期限切れです。	永久ライセンスキーを登録してください。
KAIF30207-E	一時ライセンスの有効期間が満了しています。正規のライセンスキーまたはライ	一時ライセンスキーが期限切れです。	永久ライセンスキーを登録してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
	センスキーファイルを入力してください。		
KAIF30208-E	登録ホストがライセンス数を超えています。	登録ライセンス数を超えました。	追加ライセンスを登録してください。
KAIF30209-E	システム環境が不正です。	システム環境が不正です。	保守情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF30210-I	ライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。	ライセンスが登録されていません。	ライセンスを登録してください。
KAIF30211-E	画面上の同時操作により画面状態の不整合が発生しました。	複数操作の実行時タイミングにより、画面状態が不整合になりました。	画面を更新後、再実行してください。
KAIF30300-E	ダウンロード機能が無効です。	ダウンロード機能が無効です。	-
KAIF30600-E	指定されたホストはすでに削除されました。	指定されたホストはすでに削除されました。	画面を更新してください。
KAIF30601-E	指定されたホストはすでに削除されました。	指定されたホストはすでに削除されました。	画面を更新してください。
KAIF30602-E	操作対象のホストが存在しません。	操作対象のホストが存在しません。	この操作を実行するためには、新しいホストを追加してください。
KAIF30603-E	ホストにパスが接続されていないため、HDL M 設定ができません。パスを接続してからホストのリフレッシュを実行してください。	—	—
KAIF30604-E	選択されたパスはすでに削除されました。	選択されたパスはすでに削除されました。	画面を更新してください。
KAIF30605-E	ホストにパスが接続されていないため、アラート設定ができません。パスを接続してからホストのリフレッシュを実行してください。	—	—
KAIF30606-E	ホストの追加に失敗しました。指定されたホストはすでに追加されています。	指定されたホストはすでに追加されています。	追加しようとしたホストがすでに追加されていることを確認してください。
KAIF30607-E	＜不正な値＞は正しい整数フォーマットではありません。(行＝＜不正な値を含む行＞, 桁＝＜不正な値を含む桁＞)	CSV ファイルに記述されているポート番号に、整数値以外の値が指定されています。	CSV ファイルのポート番号に正しい値を指定してください。
KAIF30608-E	＜行数＞行目に不正な値が指定されています。	CSV ファイルに不正な値が指定されています。	CSV ファイルの内容を見直してください。
KAIF30609-E	CSV ファイルの入力で解析エラーが発生しました。(＜メッセージ＞)	CSV ファイルの入力で解析エラーが発生しました。	CSV ファイルの内容を見直してください。
KAIF30610-E	CSV ファイルのフォーマットが正しくありません。	CSV ファイルのフォーマットが正しくありません。	CSV ファイルの内容を見直してください。
KAIF30611-E	IP アドレスが正しくありません。	IP アドレスが正しくありません。	CSV ファイルの内容を見直してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF30612-E	IP アドレスが正しくありません。	IP アドレスが正しくありません。	CSV ファイルの内容を見直してください。
KAIF30613-E	エージェントサービスポートが正しくありません。	エージェントサービスポートが正しくありません。	CSV ファイルの内容を見直してください。
KAIF30614-E	リモートポートが正しくありません。	リモートポートが正しくありません。	CSV ファイルの内容を見直してください。
KAIF30615-E	選択されたマルチパス LU はすでに削除されました。	選択されたマルチパス LU はすでに削除されました。	画面を更新してください。
KAIF30616-E	選択したホストに HDLM 設定のできるホストが含まれていないため、マルチホスト設定を実行できません。	—	HDLM のホストを選択して、再度実行してください。
KAIF30617-E	選択したホストには、VMware ホストとそれ以外のホストが混在しています。どちらか一方のホストだけを選択して実行してください。	選択したホストには、VMware ホストとそれ以外のホストが混在しています。	HDLM のホストまたは VMware ホストのどちらか一方だけを選択して、再度実行してください。
KAIF30618-E	<指定した値>は不正なフォーマットです。(行 = <CSV ファイルの行>, 列 = <CSV ファイルの列>)ヘルプを参照し、適切な値を入力してください。	—	—
KAIF30619-E	選択したホストのいくつかで削除できませんでした。(＜削除できなかったホストを示す"ホスト名 = メッセージ"という形式のリスト＞)	選択したホストのいくつかで削除処理中に問題が発生しました。	削除できなかったホストごとにメッセージの対策を確認してください。
KAIF30620-E	対象ホストが存在しません。ホストの一覧情報が変更されています。メイン画面で最新の情報を確認してください。	ホストの一覧情報が変更されています。	メイン画面で最新の情報を確認してください。
KAIF30700-E	ストレージシステムが存在しません。	ストレージシステムが存在しません。	画面を更新してください。
KAIF30800-E	選択されたホストグループはすでに削除されました。	選択されたホストグループはすでに削除されました。	画面を更新後、再実行してください。
KAIF30801-E	選択されたホストグループはすでに削除されました。	選択されたホストグループはすでに削除されました。	画面を更新後、再実行してください。
KAIF30802-E	ホストグループに所属するホストはすでにすべて削除されました。	ホストグループに所属するホストはすでにすべて削除されました。	画面を更新後、再実行してください。
KAIF30803-E	選択されたホストはこのホストグループからすでに削除されました。	選択されたホストはこのホストグループからすでに削除されました。	画面を更新後、再実行してください。
KAIF30804-E	アクセスできるすべてのホストはすでにこのホストグループに所属しています。	アクセスできるすべてのホストはすでにこのホストグループに所属しています。	この操作を実行するためには、新しいホストを追加してください。
KAIF30805-E	選択されたホストはすでにこのホストグループに所属しています。	選択されたホストはすでにこのホストグループに所属しています。	画面を更新後、再実行してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF30900-E	選択されたリソースグループはすでに削除されました。	選択されたリソースグループはすでに削除されました。	画面を更新後、再実行してください。
KAIF30901-E	選択されたリソースグループはすでに削除されました。	選択されたリソースグループはすでに削除されました。	画面を更新後、再実行してください。
KAIF30903-E	選択されたホストはこのリソースグループからすでに削除されました。	選択されたホストはこのリソースグループからすでに削除されました。	画面を更新後、再実行してください。
KAIF30904-E	アクセスできるすべてのホストがすでにこのリソースグループまたはほかのリソースグループに所属しています。	アクセスできるすべてのホストがすでにこのリソースグループまたはほかのリソースグループに所属しています。	この操作を実行するためには、新しいホストを追加してください。
KAIF30905-E	選択されたホストはすでにこのリソースグループに所属しています。	選択されたホストはすでにこのリソースグループに所属しています。	画面を更新後、再実行してください。
KAIF31000-E	このリソースグループにはすべてのユーザーが追加されています。	このリソースグループにはすべてのユーザーが追加されています。	追加したいユーザーの権限を確認してください。
KAIF31002-E	選択されたユーザーはすでにこのリソースグループから削除されています。	選択されたユーザーはすでにこのリソースグループから削除されています。	画面を更新後、再実行してください。
KAIF31003-E	選択されたユーザーはすでにこのリソースグループに追加されています。	選択されたユーザーはすでにこのリソースグループに追加されています。	画面を更新後、再実行してください。
KAIF31100-E	ホストのアラート設定が失敗しました。	ホストのアラート設定が失敗しました。	Global Link Manager サーバを再起動してください。
KAIF31101-E	選択されたアラートはすでに削除されています。	選択されたアラートはすでに削除されています。	画面を更新後、再実行してください。
KAIF31200-E	選択したホストには HDLM 5.9 以降のホストが含まれていないため、レポートを作成できません。	選択したホストには HDLM 5.9 以降のホストが含まれていません。	HDLM 5.9 以降のホストを選択して、再度実行してください。
KAIF31201-E	パスステータスログファイルの出力時に I/O エラーが発生しました。(詳細情報=<失敗した原因>)	プロパティファイル <code>server.properties</code> で指定したパスステータスログファイルの出力時に I/O エラーが発生しました。	プロパティファイル <code>server.properties</code> で指定したパスステータスログファイルの出力先の状態を確認してください。
KAIF31202-I	指定した期間のパス稼働情報が存在しません。指定した期間に、選択したホストにパスが存在しなかったか、またはパス稼働情報（パスステータスログ）の取得が無効に設定されていたおそれがあります。	指定した期間のパス稼働情報が存在しません。指定した期間に、選択したホストにパスが存在しなかったか、またはパス稼働情報（パスステータスログ）の取得が無効に設定されていたおそれがあります。	パス稼働情報（パスステータスログ）の取得が有効になっているか確認してください。
KAIF31203-I	指定した期間のパスステータスログが存在しません。指定した期間に、パスステータスの変化がなかったか、またはパス稼働情報（パスステータスログ）の取得が無効	指定した期間のパスステータスログが存在しません。指定した期間に、パスステータスの変化がなかったか、またはパス稼働情報（パスステータスログ）の取得が無効	パス稼働情報（パスステータスログ）の取得が有効になっているか確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	に設定されていたおそれがあります。		
KAIF31204-I	選択したホストに HDLM 以外のホストを含むため、マルチパス LU 設定を実行できません。	—	—
KAIF31205-E	選択したマルチパス LU には、VMware ホストとそれ以外のホストが混在しています。どちらか一方のホストだけを選択して実行してください。	選択したマルチパス LU には、VMware ホストとそれ以外のホストが混在しています。	どちらか一方のホストを含むマルチパス LU を選択して、再度実行してください。
KAIF31300-E	ライセンスキーが不正か、すでに登録されているライセンスキーを登録しようとした可能性があります。	登録されたライセンスが正しくありません。	正しいライセンスを登録してください。
KAIF31301-E	ライセンスキーファイルが不正か、すでに登録されているライセンスキーファイルを登録しようとした可能性があります。	登録されたライセンスが正しくありません。	正しいライセンスを登録してください。
KAIF31302-E	ライセンスキーが不正か、ほかの製品のライセンスキーを登録しようとした可能性があります。	ライセンスキーが不正か、ほかの製品のライセンスキーを登録しようとした可能性があります。	正しいライセンスを登録してください。
KAIF31303-E	入力されたライセンスキーファイルが不正です。	入力されたライセンスキーファイルが不正です。	正しいライセンスを登録してください。
KAIF31304-E	有効なライセンスキーがライセンスキーファイル内にありません。ほかの製品のライセンスキーファイルを登録しようとした可能性があります。	有効なライセンスキーがライセンスキーファイル内にありません。ほかの製品のライセンスキーファイルを登録しようとした可能性があります。	正しいライセンスを登録してください。
KAIF32000-E	名前に、改行コード、タブコードおよび次の文字列は使用できません。¥¥ / , ; : ? * " < > .	名前に使用禁止文字が含まれています。	名前から使用禁止文字を省いて入力してください。
KAIF32001-E	システム予約名称と同じ名前は使用できません。	予約語を名前として入力できません。	システム予約名称とは異なる名前を入力してください。
KAIF32002-E	IP アドレスの範囲は 0.0.0.0 ~255.255.255.255(IPv4), 0:0:0:0:0:0:0:0:1~FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFF:FFF:FFF:FFF(IPv6)です。	IP アドレスが正しく入力されていません。	IP アドレスを 0.0.0.0 から 255.255.255.255, IPv6 では 0:0:0:0:0:0:0:0:1~FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFF:FFF:FFF:FFF までの範囲で指定してください。
KAIF32003-E	ポート番号の範囲は 1 ~ 65535 です。	ポート番号が正しく入力されていません。	ポート番号を 1 から 65535 までの範囲で指定してください。
KAIF32004-E	次の IP アドレスは指定できません。0.0.0.0, 127.0.0.1, 0:0:0:0:0:0:0:0:0, 0:0:0:0:0:0:0:0:1, localhost	0.0.0.0, 127.0.0.1, 0:0:0:0:0:0:0:0:0, 0:0:0:0:0:0:0:0:1, localhost	0.0.0.0, 127.0.0.1, 0:0:0:0:0:0:0:0:0, 0:0:0:0:0:0:0:0:1, localhost

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
		は IP アドレスまたはホスト名として登録できません。	以外アドレスを指定してください。
KAIF32005-E	次の IP アドレスは指定できません。0.0.0.0, 127.0.0.1, 0:0:0:0:0:0:0:0, 0:0:0:0:0:0:0:1	0.0.0.0, 127.0.0.1, 0:0:0:0:0:0:0:0, 0:0:0:0:0:0:0:1 は IP アドレスまたはホスト名として登録できません。	0.0.0.0, 127.0.0.1, 0:0:0:0:0:0:0:0, 0:0:0:0:0:0:0:1 以外のアドレスを指定してください。
KAIF32006-E	256 個より多くの IP アドレスを含む範囲を指定することはできません。	257 個以上の IP アドレスを含む範囲が指定されました。	256 個以下の IP アドレスを含む範囲を指定してください。
KAIF32007-E	複数のスケジュールを一度に編集することはできません。	複数のスケジュールを選択して、スケジュール編集が実行されました。	単一のスケジュールを選択して、スケジュール編集を実行してください。
KAIF32008-E	開始アドレスには終了アドレスよりも小さい値を指定してください。	開始アドレスに終了アドレスよりも大きい値が指定されました。	終了アドレスよりも小さい開始アドレスを指定してください。
KAIF32009-E	開始 IP アドレスと終了 IP アドレスに指定する IP アドレスは、バージョンを統一してください。	—	—
KAIF32010-E	エージェントサービスポートの入力値が不正です。ポート番号を数字で入力してください。VMware ホストを追加する場合は、即時スキャンを実行してください。	—	入力画面またはヘルプを参照し、適切な値を入力してください。
KAIF32011-E	エージェントサービスポートの入力値が不正です。ポート番号を数字で入力してください。VMware ホストを追加する場合は、「[エージェントの IP アドレスまたはホスト名]:ポート番号」の形式で入力してください。	—	入力画面またはヘルプを参照し、適切な値を入力してください。
KAIF32110-E	正しい日付を以下のフォーマットで指定してください。YYYY-MM-DD	日付の形式が不正です。	正しい形式で日付を指定してください。
KAIF32111-E	フィルター条件の組み合わせが不正です。	不正なフィルター条件が指定されました。	正しいフィルター条件を指定してください。
KAIF32112-E	ホスト名は 1 文字以上、255 文字以下で入力してください。	長過ぎるホスト名が指定されました。	1 文字以上、255 文字以下のホスト名を入力してください。
KAIF32113-E	メッセージ ID は 1 文字以上、11 文字以下で入力してください。	長過ぎるメッセージ ID が指定されました。	1 文字以上、11 文字以下のメッセージ ID を入力してください。
KAIF32114-E	説明は 1 文字以上、512 文字以下で入力してください。	長過ぎる説明が指定されました。	1 文字以上、512 文字以下の説明を入力してください。
KAIF32115-E	メッセージ ID は 1 バイトの整数、1 バイトのハイフン、または 1 バイトのアルファベットを含むことができます。ほかの文字は禁止されています。	禁止文字が使用されています。	1 バイトの整数、1 バイトのハイフン、または 1 バイトのアルファベットを指定してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF32116-E	LDEV ID は 1 文字以上, 32 文字以下で入力してください。	長過ぎる LDEV ID が指定されました。	1 文字以上, 32 文字以下の LDEV ID を入力してください。
KAIF32117-E	ストレージシステム名は 1 文字以上, 52 文字以下で入力してください。	長過ぎるストレージシステム名が指定されました。	1 文字以上, 52 文字以下のストレージシステム名を入力してください。
KAIF32118-E	CHA は 1 文字以上, 32 文字以下で入力してください。	長過ぎる CHA が指定されました。	1 文字以上, 32 文字以下の CHA を入力してください。
KAIF32119-E	マルチパス LU は 1 文字以上, 256 文字以下で入力してください。	長過ぎるマルチパス LU が指定されました。	1 文字以上, 256 文字以下のマルチパス LU を入力してください。
KAIF32120-E	HBA は 1 文字以上, 16 文字以下で入力してください。	長過ぎる HBA が指定されました。	1 文字以上, 16 文字以下の HBA を入力してください。
KAIF32121-E	HBA WWN は 1 文字以上, 25 文字以下で入力してください。	長過ぎる HBA WWN が指定されました。	1 文字以上, 25 文字以下の HBA WWN を入力してください。
KAIF32126-E	LDEV Label は 1 文字以上, 64 文字以下で入力してください。	長過ぎる LDEV ラベルが指定されました。	1 文字以上, 64 文字以下の LDEV ラベルを入力してください。
KAIF32127-E	LUN は 1 文字以上, 32 文字以下で入力してください。	長過ぎる LUN が指定されました。	1 文字以上, 32 文字以下の LUN を入力してください。
KAIF32128-E	ターゲットは 1 文字以上, 16 文字以下で入力してください。	長過ぎるターゲットが指定されました。	1 文字以上, 16 文字以下のターゲットを入力してください。
KAIF32129-E	ディスクは 1 文字以上, 256 文字以下で入力してください。	長過ぎるディスクが指定されました。	1 文字以上, 256 文字以下のディスクを入力してください。
KAIF32130-E	ポート／チャネルは 1 文字以上, 10 文字以下で入力してください。	長過ぎるポート／チャネルが指定されました。	1 文字以上, 10 文字以下のポート／チャネルを入力してください。
KAIF32131-E	E-mail アドレスが不正です。	不正な E-mail アドレスが入力されました。	正しい E-mail アドレスを指定してください。
KAIF32132-E	ユーザ ID を入力してください。	ユーザ ID が未入力です。	ユーザ ID を入力してください。
KAIF32133-E	パスワードが入力されていません。パスワードを入力してください。	パスワードが入力されていません。	パスワードを入力してください。
KAIF32134-E	利用できるすべてのリソースグループはすでに E-mail アドレスに追加済みです。	利用できるリソースグループはこの E-mail アドレスに追加されています。	新しいリソースグループを作成してください。
KAIF32135-E	選択された一つ以上の E-mail アドレスが既に削除されているかもしれません。画面をリフレッシュしてください。	選択した E-mail アドレスが他のクライアントから削除された可能性があります。	画面をリフレッシュしてください。
KAIF32152-E	物理 LDEV ID は 1 文字以上, 32 文字以下で入力してください。	長過ぎる物理 LDEV ID が指定されました。	1 文字以上, 32 文字以下の物理 LDEV ID を入力してください。
KAIF32153-E	物理ストレージシステム名は 1 文字以上, 52 文字以下で入力してください。	長過ぎる物理ストレージシステム名が指定されました。	1 文字以上, 52 文字以下の物理ストレージシステム名を入力してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF32154-E	物理 CHA は 1 文字以上, 32 文字以下で入力してください。	長過ぎる物理 CHA が指定されました。	1 文字以上, 32 文字以下の物理 CHA を入力してください。
KAIF32155-E	<属性名>は<最小文字数>文字以上, <最大文字数>文字以下の半角英数字記号で入力してください。	入力値が不正です。	入力値を確認し, 再入力してください。
KAIF32156-E	<属性名>は<入力可能な数字範囲>の半角数字で入力してください。	入力値が不正です。	入力値を確認し, 再入力してください。
KAIF32600-E	指定されたパスヘルスチェックのチェック間隔は既定値の範囲外です。	パスヘルスチェックのチェック間隔が正しく入力されていません。	パスヘルスチェックのチェック間隔を画面に表示されている範囲内で指定してください。
KAIF32601-E	指定された自動フェールバックのチェック間隔は既定値の範囲外です。	自動フェールバックのチェック間隔が正しく入力されていません。	自動フェールバックのチェック間隔を画面に表示されている範囲内で指定してください。
KAIF32602-E	指定された障害監視時間は既定値の範囲外です。	障害監視時間が正しく入力されていません。	障害監視時間を画面に表示されている範囲内で指定してください。
KAIF32603-E	指定された障害発生回数は規定値の範囲外です。	障害発生回数が正しく入力されていません。	障害発生回数を画面に表示されている範囲内で指定してください。
KAIF32604-E	障害監視時間, および障害発生回数が自動フェールバックチェック間隔と矛盾しています。	障害監視時間, および障害発生回数が自動フェールバックチェック間隔と矛盾しています。	下記の条件が満たされる値を指定してください。エラー監視間隔 >= 自動フェールバックのチェック間隔*間欠障害監視でのエラー発生回数
KAIF32605-E	指定されたログファイルサイズは規定値の範囲外です。	ログファイルサイズが正しく入力されていません。	ログファイルサイズを画面に表示されている範囲内で指定してください。
KAIF32606-E	指定されたログファイル数は規定値の範囲外です。	ログファイル数が正しく入力されていません。	ログファイル数を画面に表示されている範囲内で指定してください。
KAIF32607-E	指定されたトレースファイルサイズは規定値の範囲外です。	トレースファイルサイズが正しく入力されていません。	トレースファイルサイズを画面に表示されている範囲内で指定してください。
KAIF32608-E	指定されたトレースファイル数は規定値の範囲外です。	トレースファイル数が正しく入力されていません。	トレースファイル数を画面に表示されている範囲内で指定してください。
KAIF32609-E	入力したダイナミック I/O パスコントロールのチェック間隔が範囲外です。	ダイナミック I/O パスコントロールのチェック間隔が正しく入力されていません。	入力画面またはヘルプを参照し, 適切な値を入力してください。
KAIF32610-E	入力した<設定項目名>が範囲外です。値が正しく入力されていません。入力画面またはヘルプを参照し, 適切な値を入力してください。	—	—

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF32611-E	入力した<設定項目名>の文字数が範囲外です。入力画面またはヘルプを参照し、適切な値を入力してください。	—	—
KAIF32612-E	再入力した<設定項目名>が間違っています。<設定項目名>と<設定項目名>の再入力を一致するようにしてください。	—	—
KAIF32614-E	入力した<設定項目名>が不正です。<設定項目名>を確認してください。	—	—
KAIF32701-E	指定された開始日または終了日は不正です。開始日または終了日を指定し直して、再度実行してください。	不正な日付が指定されました。	正しい日付を指定してください。
KAIF32702-E	開始日には終了日より前の日付を指定してください。開始日または終了日を指定し直して、再度実行してください。	不正な日付が指定されました。	正しい日付を指定してください。
KAIF32703-E	開始日には実行日の 90 日前以内の日付を指定してください。開始日を指定し直して、再度実行してください。	不正な日付が指定されました。	正しい日付を指定してください。
KAIF32704-E	終了日は HDLM 5.9 以降のすべてのホストの最終更新日時よりも前を指定してください。	不正な日付が指定されました。	正しい日付を指定してください。

3.3 KAIF40000～KAIF49999

Global Link Manager インストーラーに関するメッセージ（KAIF40000～KAIF49999）を次の表に示します。

表 3-3 KAIF40000～KAIF49999 : Global Link Manager インストーラーのメッセージ

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF40001-E	ユーザーグループ権限が管理者権限ではありません。	ユーザーグループ権限が管理者権限ではありません。	Administrator または Administrators グループのメンバーでログオンしてください。
KAIF40002-E	アンインストール時以外：前提 OS ではないため、インストールできません。 アンインストール時：前提 OS ではないため、アンインストールできません。	インストールされている OS ではインストールまたはアンインストールできません。	マニュアル「Hitachi Global Link Manager 導入・設定ガイド」を参照し、Global Link Manager サーバが適用している OS をインストールしたコンピュータにインストールしてください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
			アンインストール時は、障害対策手順書に従い手動でアンインストールしてください。
KAIF40003-E	ビデオ解像度が適切ではありません。SVGA 以上が必要です。	ビデオ解像度が適切ではありません。	ビデオ解像度を SVGA 以上にしてください。
KAIF40004-E	<インストール済みの <i>Global Link Manager</i> のバージョン>に対して、<インストールする <i>Global Link Manager</i> のバージョン>は更新インストールできません。	インストールしようとしている <i>Global Link Manager</i> のバージョンが正しくありません。	すでにインストールされているバージョンより新しいバージョンでインストールしてください。
KAIF40005-E	すべての Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのサービスが停止していないため、インストールできません。	稼働中の Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのサービスがあります。	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのサービスをすべて停止してから再実行してください。
KAIF40006-E	すべての Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのサービスが停止していないため、アンインストールできません。	稼働中の Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのサービスがあります。	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのサービスをすべて停止してから再実行してください。
KAIF40007-E	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのバージョンが古いため、インストールできません。	インストールされている Hitachi Command Suite 共通コンポーネント上には、 <i>Global Link Manager</i> はインストールできません。	インストールされている Hitachi Command Suite 製品をアップグレードしたあと、 <i>Global Link Manager</i> を再インストールしてください。
KAIF40008-E	インストールフォルダの作成に失敗しました。	次のどちらかの要因が考えられます。 1. インストール先への書き込みアクセス権がないおそれがあります。 2. インストールフォルダの作成でディスクエラーが発生しているおそれがあります。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. インストール先への書き込みアクセス権があることを確認してください。 2. インストール先のディスクが正常であることを確認してください。
KAIF40009-E	インストールに必要なファイルの設定に失敗しました。	次のどれかの要因が考えられます。 1. インストール先への書き込みアクセス権がないおそれがあります。 2. メディア不良のおそれがあります。 3. インストールしたファイルアクセスでディスクエラーが発生しているおそれがあります。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. インストール先への書き込みアクセス権があることを確認してください。 2. セットアップパッケージのメディアを交換してください。 3. インストール先のディスクが正常であることを確認してください。
KAIF40010-E	プロパティファイルの作成に失敗しました。	次のどれかの要因が考えられます。	理由の番号に対応する対処をしてください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
		<ol style="list-style-type: none"> 1. インストール先への書き込みアクセス権がないおそれがあります。 2. メディア不良のおそれがあります。 3. プロパティファイルの生成でディスクエラーが発生しているおそれがあります。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. インストール先への書き込みアクセス権があることを確認してください。 2. セットアップパッケージのメディアを交換してください。 3. インストール先のディスクが正常であることを確認してください。
KAIF40011-E	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのインストールに失敗しました。	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのインストールに失敗しました。	システムを再起動し、Global Link Manager を再インストールしてください。それでも解決しない場合は、Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40012-E	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの利用登録に失敗しました。	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントが正しくインストールされていないおそれがあります。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40013-E	Global Link Manager のファイルコピーに失敗しました。	<p>次のどちらかの要因が考えられます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. インストール先への書き込みアクセス権がないおそれがあります。 2. ファイルコピー中にディスクエラーが発生しているおそれがあります。 	<p>理由の番号に対応する対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. インストール先への書き込みアクセス権があることを確認してください。 2. インストール先のディスクが正常であることを確認してください。
KAIF40014-E	製品のバージョン情報のレジストリーの登録に失敗しました。	OS に問題があるおそれがあります。	Global Link Manager の保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40015-E	スタートメニューの登録に失敗しました。	<p>次のどちらかの要因が考えられます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. スタートメニューの設定先への書き込みアクセス権がないおそれがあります。 2. OS に問題があるおそれがあります。 	<p>理由の番号に対応する対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. スタートメニューの設定先への書き込みアクセス権があることを確認してください。 2. Global Link Manager の保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40016-E	ログ収集コマンドの登録に失敗しました。	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントが正しくインストールされていないおそれがあります。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40017-E	データベースのセットアップに失敗しました。	データベースのセットアップに失敗しました。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
			報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40018-E	Global Link Manager のデータベースファイルの情報設定に失敗しました。	次のどちらかの要因が考えられます。 <ul style="list-style-type: none"> データベースファイルに障害が発生しているおそれがあります。 Hitachi Command Suite 共通コンポーネントが正しくインストールされていないおそれがあります。 	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40019-E	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのデータベースファイルの設定に失敗しました。	次のどちらかの要因が考えられます。 <ul style="list-style-type: none"> データベースファイルに障害が発生しているおそれがあります。 Hitachi Command Suite 共通コンポーネントが正しくインストールされていないおそれがあります。 	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40020-E	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのサービスの停止に失敗しました。	HBase Storage Mgmt Common Service が有効ではないか、または Hitachi Command Suite 共通コンポーネントプロセスにエラーが発生しているおそれがあります。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報、および登録済みのサービスの一覧（[コントロールパネル]－[管理ツール]－[サービス]で、[操作]メニューの[一覧のエクスポート]を実行して取得したもの）を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40021-E	Web アプリケーションの登録に失敗しました。	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのコマンドの実行に失敗しました。	マニュアル「Hitachi Global Link Manager 導入・設定ガイド」を参照して、Global Link Manager で使用されるポート番号が、管理サーバに共存するほかのプログラムと重複しないように調整し、再度実行してください。同じエラーが発生する場合は、Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40022-E	マニュアルコンテンツの格納場所のエイリアスの登録に失敗しました。	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントが正しくインストールされていないおそれがあります。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF40023-E	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのサービスの開始に失敗しました。	HBase Storage Mgmt Common Service が有効ではないか、または Hitachi Command Suite 共通コンポーネントプロセスにエラーが発生しているおそれがあります。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報、および登録済みのサービスの一覧（[コントロールパネル] - [管理ツール] - [サービス] で、[操作] メニューの [一覧のエクスポート] を実行して取得したもの）を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40024-E	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのアンインストールに失敗しました。	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのサービスの停止に失敗しているか、または Hitachi Command Suite 共通コンポーネントが正しくインストールされていないおそれがあります。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40025-E	Global Link Manager のファイル削除に失敗しました。	次のどちらかの要因が考えられます。 1. インストール先のディスクへの書き込みアクセス権がないおそれがあります。 2. ディスクにエラーが発生しているおそれがあります。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. インストール先のディスクへの書き込みアクセス権があることを確認してください。 2. インストール先のディスクが正常であることを確認してください。
KAIF40026-E	インストールするパッケージ情報を取得できません。	メディア不良のおそれがあります。	インストールパッケージのメディアを交換してください。
KAIF40027-E	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのデータベースファイル更新の準備に失敗しました。	次のどちらかの要因が考えられます。 1. インストール先のディスクへの書き込みアクセス権がないおそれがあります。 2. ディスクにエラーが発生しているおそれがあります。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. インストール先のディスクへの書き込みアクセス権があることを確認してください。 2. インストール先のディスクが正常であることを確認してください。
KAIF40028-E	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのデータベースファイルの設定解除に失敗しました。	次のどちらかの要因が考えられます。 ・ データベースファイルに障害が発生しているおそれがあります。 ・ Hitachi Command Suite 共通コンポーネントが正しくインストールされていないおそれがあります。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40029-E	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのデータベースファイル更新の後処理に失敗しました。	次のどちらかの要因が考えられます。 1. インストール先のディスクへの書き込みアクセス権がないおそれがあります。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. インストール先のディスクへの書き込みアクセス権があることを確認してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
		セス権がないおそれがあります。 2. ディスクにエラーが発生しているおそれがあります。	セス権があることを確認してください。 2. インストール先のディスクが正常であることを確認してください。
KAIF40030-E	マニュアルコンテンツの格納場所のエイリアスの削除に失敗しました。	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントが正しくインストールされていないおそれがあります。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40031-E	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのコマンドの実行に失敗しました。	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントが正しくインストールされていないおそれがあります。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40032-E	データベースのアンセットアップに失敗しました。	Hitachi Command Suite 製品のサービスが起動しているおそれがあります。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報、および登録済みのサービスの一覧（[コントロールパネル] - [管理ツール] - [サービス] で、[操作] メニューの[一覧のエクスポート]を実行して取得したもの）を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40033-E	Global Link Manager のデータベースファイルの削除に失敗しました。	次のどちらかの要因が考えられます。 ・ データベースファイルに障害が発生しているおそれがあります。 ・ Hitachi Command Suite 共通コンポーネントが正しくインストールされていないおそれがあります。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40034-E	ログ収集コマンドの登録解除に失敗しました。	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントが正しくインストールされていないおそれがあります。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40035-E	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの利用登録の解除に失敗しました。	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントが正しくインストールされていないおそれがあります。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40036-E	インストールフォルダの削除に失敗しました。	インストールフォルダおよびインストールフォルダ内のフォルダまたはファイルが、ほかのアプリケーションによって使用中です。	システムを再起動してからフォルダを削除してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF40037-E	クラスタ状態の判別に失敗しました。	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントが正しくインストールされていないおそれがあります。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40038-E	前提環境ではないため、インストールできません。	インストールしようとしている環境が適切ではありません。8.3 形式のファイルが作成できない設定です。	8.3 形式のファイルを作成できる設定に変更して、再度インストールしてください。
KAIF40039-E	製品のバージョン情報のレジストリー削除に失敗しました。	OS に問題があるおそれがあります。	Global Link Manager の保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40040-E	トレース情報ファイルの作成に失敗しました。	次のどちらかの要因が考えられます。 1. インストール先のディスクへの書き込みアクセス権がないおそれがあります。 2. ディスクにエラーが発生しているおそれがあります。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. インストール先のディスクへの書き込みアクセス権があることを確認してください。 2. システムディスクおよびインストール先のディスクが正常であることを確認してください。
KAIF40041-E	トレース情報ファイルの移動に失敗しました。	次のどちらかの要因が考えられます。 1. インストール先への書き込みアクセス権がないおそれがあります。 2. ディスクにエラーが発生しているおそれがあります。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. インストール先への書き込みアクセス権があることを確認してください。 2. インストール先のディスクが正常であることを確認してください。 インストール、アンインストールが正常に終了した場合は、対処は不要です。
KAIF40042-W	サービスパックの情報の削除に失敗しました。	次のどちらかの要因が考えられます。 ・ インストール先のディスクへの書き込みアクセス権がないおそれがあります。 ・ ディスクにエラーが発生しているおそれがあります。	次の対処をしてください。 ・ インストール先のディスクへの書き込みアクセス権があることを確認してください。 ・ インストール先のディスクが正常であることを確認してください。 ・ インストールフォルダのサービスパック情報を手動で削除してください。
KAIF40043-E	プロパティファイルのバックアップに失敗しました。	次のどちらかの要因が考えられます。 1. インストール先のディスクへの書き込みアクセス権がないおそれがあります。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. インストール先のディスクへの書き込みアクセス権があることを確認してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
		2. ディスクにエラーが発生しているおそれがあります。	2. インストール先のディスクが正常であることを確認してください。
KAIF40044-E	プロパティファイルのマー ジに失敗しました。	次のどちらかの要因が考 えられます。 1. 既設定プロパティファ イルの内容が不正なお それがあります。 2. ディスクエラーが発生 しているおそれあり ます。	理由の番号に対応する対 処をしてください。 1. プロパティファイル を修正してください。 2. インストール先のデ ィスクが正常であるこ とを確認してください。
KAIF40045-E	アンインストールレジス トリーの登録に失敗し ました。	OS に問題があるおそれ があります。	Global Link Manager の 保守情報を取得して、顧 客問い合わせ窓口に連 絡してください。
KAIF40046-E	Global Link Manager の データベースファイルの 初期化に失敗しました。	次のどちらかの要因が考 えられます。 ・ データベースファイ ルに障害が発生してい るおそれがあります。 ・ Hitachi Command Suite 共通コンポーネ ントが正しくインス トールされていないお それがあります。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの 保守情報を取得して、顧 客問い合わせ窓口に連 絡してください。
KAIF40047-E	Global Link Manager サー バの IP アドレスまたはホ スト名は省略できません。 Global Link Manager サー バの IP アドレスまたはホ スト名を指定してくださ い。	Global Link Manager サー バ情報の設定画面で、“IP アドレスまたはホスト名” フィールドに文字が入力 されていません。	正しい文字列を入力して ください。
KAIF40048-E	SNMP Trap 受信ポート番 号は省略できません。SNMP Trap 受信ポート番号を指 定してください。	Global Link Manager SNMP Trap 接続情報の設 定画面で、“SNMP Trap を受信するポート番号” フィールドに文字が入力 されていません。	正しいポート番号を入力 してください。
KAIF40049-E	HBase 64 Storage Mgmt Web Service のポート番 号は省略できません。HBase 64 Storage Mgmt Web Service のポート番号を指 定してください。	Global Link Manager サー バ情報の設定画面で、 “HBase Storage 64 Mgmt Web Service のポート番 号” フィールドに文字が 入力されていません。	正しいポート番号を入力 してください。
KAIF40050-E	SNMP Trap 受信ポート番 号は 1～65535 までの数値 を指定してください。	Global Link Manager SNMP Trap 接続情報の設 定画面で、“SNMP Trap を受信するポート番号” フィールドの入力文字に誤 りがあります。	正しいポート番号を入力 してください。
KAIF40051-E	HBase Storage Mgmt Web Service のポート番号は 1～ 65535 までの数値を指定 してください。	Global Link Manager サー バ情報の設定画面で、 “HBase Storage Mgmt Web Service のポート番号”	正しいポート番号を入力 してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
		フィールドの入力文字に誤りがあります。	
KAIF40052-E	インストールフォルダの指定は省略できません。インストールフォルダを指定してください。	インストールフォルダの設定画面で、フィールドに文字が入力されていません。	正しいインストールフォルダを入力してください。
KAIF40053-E	Global Link Manager のインストール処理は<必要な空き領域>以上の空き領域を必要とします。現在の空き領域は不足しています。	指定したパスは、インストールで使用できる容量が不足しています。	指定したパスを含むディスク上に必要な容量を確保してください。または、ほかのディスク上のパスを指定してください。
KAIF40054-E	インストールフォルダのパスは 64 バイト以内で指定してください。	インストールフォルダの設定画面で、フィールドに入力された文字が長過ぎます。	インストールフォルダのパスは 64 バイト以内で指定してください。
KAIF40055-E	インストールフォルダに指定してあるパスは絶対パスではありません。インストールフォルダは絶対パスで指定してください。	インストールフォルダの設定画面で、相対パス名が入力されました。	絶対パスで入力してください。
KAIF40056-E	インストールフォルダに指定してあるパスに不当にスペースが指定されています。	次のどちらかの要因が考えられます。 1. インストールフォルダの設定画面で、フィールドの先頭または末尾にスペースが入力されました。 2. 入力されたパス中のフォルダ名の先頭または末尾にスペースが入力されました。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. パス名の先頭または末尾のスペースを削除してください。 2. フォルダ名の先頭または末尾のスペースを削除してください。
KAIF40057-E	インストールフォルダに不正な文字を含む値または予約語を指定しました。使用できる文字は次のとおりです。 A～Z a～z 0～9 # + . _ @ _ スペース	次のどちらかの要因が考えられます。 1. インストールフォルダの設定画面で、フィールドの入力文字に誤りがあります。 2. フォルダ名に OS が予約済みの名称が入力されました。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 正しいインストールフォルダを入力してください。 2. OS が予約済みの名称に関しては、マニュアル「Hitachi Global Link Manager 導入・設定ガイド」を参照してください。
KAIF40058-E	Global Link Manager のデータベースファイル格納パス名は省略できません。Global Link Manager のデータベースファイル格納パス名を指定してください。	Global Link Manager のデータベースファイル格納先の設定画面で、フィールドに文字が入力されていません。	正しいデータベースファイル格納パス名を入力してください。
KAIF40059-E	Global Link Manager のデータベースファイル作成処理は 4GB 以上の空き領域を必要とします。現在の空き領域は不足しています。	指定したパスは、インストールで使用できる容量が不足しています。	指定したパスを含むディスク上に必要な容量を確保してください。または、ほかのディスク上のパスを指定してください。アップグレードインストールの場合は、十

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
			分な空き領域のあるディスクにデータベースを移行した後、アップグレードインストールを実行してください。
KAIF40060-E	Global Link Manager のデータベースファイル格納パス名は 64 バイト以内で指定してください。	Global Link Manager のデータベースファイル格納先の設定画面で、フィールドに入力された文字が長過ぎます。	データベースファイル格納パス名は 64 バイト以内で指定してください。
KAIF40061-E	Global Link Manager のデータベースファイル格納パス名に指定してあるパスは絶対パスではありません。Global Link Manager のデータベースファイル格納パス名に絶対パスを指定してください。	Global Link Manager のデータベースファイル格納先の設定画面で、相対パス名が入力されました。	絶対パスで入力してください。
KAIF40062-E	Global Link Manager のデータベースファイル格納パス名に指定してあるパスに不当にスペースが指定されています。	次のどちらかの要因が考えられます。 1. Global Link Manager のデータベースファイル格納先の設定画面で、フィールドの先頭または末尾にスペースが入力されました。 2. 入力されたパス中のフォルダ名の先頭または末尾にスペースが入力されました。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. パス名の先頭または末尾のスペースを削除してください。 2. フォルダ名の先頭または末尾のスペースを削除してください。
KAIF40063-E	Global Link Manager のデータベースファイル格納パス名に不正な文字を含む値または予約語を指定しました。使用できる文字は次のとおりです。 A～Z a～z 0～9 . _ スペース	次のどちらかの要因が考えられます。 1. Global Link Manager のデータベースファイル格納先の設定画面で、フィールドの入力文字に誤りがあります。 2. フォルダ名に OS が予約済みの名称が入力されました。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 正しいデータベースファイル格納パス名を入力してください。 2. OS が予約済みの名称に関しては、マニュアル「Hitachi Global Link Manager 導入・設定ガイド」を参照してください。
KAIF40064-E	HiRDB/EmbeddedEdition _HD0 サービスが稼働していません。 HiRDB/EmbeddedEdition _HD0 サービスを起動してから再実行してください。	HiRDB/EmbeddedEdition _HD0 サービスが停止しています。	HiRDB/EmbeddedEdition _HD0 を起動し、Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのサービスを停止してから再実行してください。
KAIF40065-E	HiRDB/EmbeddedEdition _HD0 サービスの状態確認に失敗しました。	HiRDB/EmbeddedEdition _HD0 のサービスが有効でないおそれがあります。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報、および登録済みのサービスの一覧（[コントロール パネル]・[管理ツール]・[サービス]で、[操作]メニューの「一覧のエクスポート」を実行して取得したも

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
			の)を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40066-E	Tuning Manager が大規模構成でインストールされているため、Global Link Manager をインストールできません。インストールを中止します。 Global Link Manager をインストールするには、Tuning Manager をほかの構成に変更するか、またはアンインストールしてください。	Tuning Manager が大規模構成でインストールされているため、Global Link Manager をインストールできません。	Tuning Manager をほかの構成に変更するか、またはアンインストールしてください。
KAIF40067-W	<ファイル名>ファイルが見つかりません。	<ファイル名>ファイルが見つからないため、プロパティファイルの情報が引き継げません。	インストール終了後、マニュアル「Hitachi Global Link Manager 導入・設定ガイド」を参照して、<ファイル名>ファイルの情報を回復してください。
KAIF40068-E	IP アドレスが不正です。	次のどれかの要因が考えられます。 1. IP アドレスのフォーマットが xxx.xxx.xxx.xxx になっていません。 2. xxx が 0～255 以外の値になっています。 3. IPv6 形式の IP アドレスを[]で囲んでいません。 4. IPv6 形式の IP アドレスのフォーマットが正しくありません。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. IP アドレスのフォーマットを xxx.xxx.xxx.xxx にしてください。 2. xxx を 0～255 の値にしてください。 3. IPv6 形式で入力する場合、入力する IP アドレスを[]で囲んでください。 4. IPv6 形式の IP アドレスのフォーマットを修正してください。
KAIF40069-E	Global Link Manager のインストール処理は<必要な空き領域>以上の空き領域を必要とします。現在の空き領域は不足しています。	指定したパスは、インストールで利用できる容量が不足しています。	指定したパスを含むディスク上に必要な容量を確保してください。または、ほかのディスク上のパスを指定してください。アップグレードインストールの場合は、十分な空き領域のあるディスクにデータベースを移行した後、アップグレードインストールを実行してください。
KAIF40070-E	インストール済みの Hitachi Command Suite 共通コンポーネントは、インストールフォルダが長いと Global Link Manager をインストールできません。インストールを中止します。	インストール済みの Hitachi Command Suite 共通コンポーネントは、インストールフォルダが 64 文字を超えているため Global Link Manager をインストールできません。	すでにインストールしている Hitachi Command Suite 製品をアンインストールし、インストールフォルダを 64 文字以内としてください。
KAIF40071-I	HBase 64 Storage Mgmt Web Service のポート番号がデフォルト以外の値に変	HBase 64 Storage Mgmt Web Service のポート番号	変更する HBase 64 Storage Mgmt Web Service のポート番号を確認して、メッセー

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
	<p>更されました。この値で設定しますか？</p> <p>新しいポート番号：＜入力されたポート番号＞</p>	<p>がデフォルト以外の値に変更されました。</p>	<p>ジに従い操作をしてください。</p>
KAIF40075-I	<p>SNMP Trap を受信するポート番号がデフォルト以外の値に変更されました。この値で設定しますか？</p> <p>新しいポート番号：＜入力されたポート番号＞</p>	<p>SNMP Trap を受信するポート番号がデフォルト以外の値に変更されました。</p>	<p>変更する SNMP Trap を受信するポート番号を確認して、メッセージに従い操作をしてください。</p>
KAIF40077-W	<p>Global Link Manager の URL の更新に失敗しました。</p> <p>インストール終了後、hcmds64chgurl コマンドで URL の更新処理を実施してください。</p>	<p>新規インストール時に、Global Link Manager の URL の更新に失敗しました。</p>	<p>インストール終了後、hcmds64chgurl コマンドで URL の更新処理を実施してください。</p>
KAIF40078-E	<p>Global Link Manager または Hitachi Command Suite 製品がドライブ直下にインストールされているため、Global Link Manager をインストールできません。</p> <p>Global Link Manager および Hitachi Command Suite 製品をアンインストール後、インストールフォルダにドライブ直下以外を指定して、再度インストールしてください。</p> <p>Global Link Manager および Hitachi Command Suite 製品のデータベースや定義情報の移行が必要な場合、アンインストール前に各製品のマニュアルを参照して、データベースや定義情報の移行をしてください。</p>	<p>ドライブ直下にインストールしようとしたため、Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのインストールに失敗しました。</p>	<p>Global Link Manager および Hitachi Command Suite 製品をアンインストール後、インストールフォルダにドライブ直下以外を指定して、再度インストールしてください。</p> <p>Global Link Manager および Hitachi Command Suite 製品のデータベースや定義情報の移行が必要な場合、アンインストール前に各製品のマニュアルを参照して、データベースや定義情報の移行をしてください。</p>
KAIF40079-E	<p>Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのコマンドの実行に失敗しました。</p>	<p>Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのコマンドの実行に失敗しました。</p>	<p>Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p>
KAIF40080-E	<p>データベースの作成の準備に失敗しました。</p>	<p>データベースの作成の準備に失敗しました。</p>	<p>Global Link Manager の保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p>
KAIF40081-E	<p>データベースの更新の準備に失敗しました。</p>	<p>データベースの更新の準備に失敗しました。</p>	<p>Global Link Manager の保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p>
KAIF40082-E	<p>Device Manager のサービスが稼働中です。</p>	<p>Device Manager のサービスが停止していません。</p>	<p>Device Manager のサービスを停止してから再度実行してください。</p>

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	Device Manager のサービスを停止してから再実行してください。		
KAIF40083-E	Device Manager のサービスの状態確認に失敗しました。	Device Manager のサービスが有効でないおそれがあります。	Global Link Manager と Device Manager の保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40085-E	Tiered Storage Manager のサービスが稼働中です。 Tiered Storage Manager のサービスを停止してから再実行してください。	Tiered Storage Manager のサービスが停止していません。	Tiered Storage Manager のサービスを停止してから再度実行してください。
KAIF40086-E	Tiered Storage Manager のサービスの状態確認に失敗しました。	Tiered Storage Manager のサービスが有効でないおそれがあります。	Global Link Manager と Tiered Storage Manager の保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40087-E	SNMP Trap を受信する IP アドレスは省略できません。 SNMP Trap を受信する IP アドレスを指定してください。	Global Link Manager SNMP Trap 接続情報の設定画面で、“SNMP Trap を受信する IP アドレス”フィールドに文字が入力されていません。	正しい文字列を入力してください。
KAIF40088-E	インストールフォルダに指定してあるパスに不当にピリオドが指定されています。	入力されたパス中のフォルダ名の先頭または末尾にピリオドが入力されました。	フォルダ名の先頭または末尾のピリオドを削除してください。
KAIF40089-E	Global Link Manager のデータベースファイル格納パス名に指定してあるパスに不当にピリオドが指定されています。	入力されたパス中のフォルダ名の先頭または末尾にピリオドが入力されました。	フォルダ名の先頭または末尾のピリオドを削除してください。
KAIF40090-E	IP アドレスまたはホスト名が不正です。	次のどれかの要因が考えられます。 1. IP アドレスのフォーマットが xxx.xxx.xxx.xxx になっていません。 2. xxx が 0～255 以外の値になっています。 3. ホスト名が 128 文字を超えています。 4. ホスト名に英文字、数字、ハイフン、ドット以外の文字が指定されています。 5. ホスト名の先頭または末尾にハイフンが指定されています。 6. ホスト名に"localhost"が指定されています。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. IP アドレスのフォーマットを xxx.xxx.xxx.xxx にしてください。 2. xxx を 0～255 の値にしてください。 3. ホスト名は 128 文字以内で指定してください。 4. ホスト名は英文字、数字、ハイフン、ドットで指定してください。 5. ホスト名の先頭または末尾にはハイフン以外の文字を指定してください。 6. ホスト名に"localhost"は指定できません。ほかの文字列を指定してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF40091-E	サーバの IP アドレスの取得に失敗しました。	Global Link Manager サーバの IP アドレスの取得に失敗しました。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40092-E	セットアップに必要なレジストリーの取得に失敗しました。	Global Link Manager サーバのレジストリー情報の取得に失敗しました。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40093-E	Global Link Manager のデータベースファイル格納パス名にドライブ名だけが指定されています。	Global Link Manager のデータベースファイルはドライブの直下には作成できません。	フォルダ名を含む絶対パスで入力してください。
KAIF40094-E	Global Link Manager のデータベースの更新に失敗しました。 インストール終了後、手動でデータベースの更新処理を実施してください。	アップグレードインストール時に、Global Link Manager のデータベースの更新に失敗しました。	インストール終了後、手動でデータベースの更新処理を実施してください。
KAIF40095-E	インストールするパッケージ情報が不正です。	メディア不良のおそれがあります。	インストールパッケージのメディアを交換してください。
KAIF40096-E	インストール済み製品バージョン情報のレジストリーが不正です。	Global Link Manager が正しくインストールされていないおそれがあります。	インストール済みの Global Link Manager の上書きインストールを実行したあと、再度インストールを実行してください。
KAIF40097-E	内部エラーが発生しました。	内部エラーが発生しました。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40098-E	Global Link Manager 以外の Hitachi Command Suite 製品がクラスタ構成でインストールされています。 クラスタ構成の環境構築手順に従いクラスタ構成を解除し、再度インストールを実行してください。	Global Link Manager 以外の Hitachi Command Suite 製品がクラスタ構成でインストールされています。	クラスタ構成の環境構築手順に従いクラスタ構成を解除し、再度インストールを実行してください。
KAIF40099-E	HBase サービスの停止に失敗しました。 再度「次へ」をクリックするか、手動でサービスを停止させてください。	HBase サービスの停止に失敗しました。	再度「次へ」をクリックするか、手動でサービスを停止させてください。
KAIF40100-E	Hitachi Command Suite 製品のサービスが停止されていません。 クラスタ構成の環境構築手順に従いサービスを停止させた後、再度「次へ」をクリックしてください。	Hitachi Command Suite 製品のサービスが停止されていません。	クラスタ構成の環境構築手順に従いサービスを停止させた後、再度「次へ」をクリックしてください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF40101-E	Hitachi Command Suite 製品のサービスの停止に失敗しました。 再度「次へ」をクリックするか、手動でサービスを停止させてください。	Hitachi Command Suite 製品のサービスの停止に失敗しました。	再度「次へ」をクリックするか、手動でサービスを停止させてください。
KAIF40102-E	インストール済み Hitachi Command Suite 製品の数の取得に失敗しました。	インストールを予定しているサーバにインストール済みの Hitachi Command Suite 製品の数を取得するのに失敗しました。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40103-E	プログラムのインストール先とデータベースファイル格納先に同じドライブを指定する場合、＜必要な空き領域＞以上の空き領域を必要とします。現在の空き領域は不足しています。 データベースファイル格納先に別のドライブを指定するか、「戻る」をクリックしてプログラムのインストール先を変更してください。	指定したパスは、インストールで利用できる容量が不足しています。	指定したパスを含むディスク上に必要な容量を確保してください。または、ほかのディスク上のパスを指定してください。または、「戻る」をクリックしてプログラムのインストール先を変更してください。
KAIF40104-E	Global Link Manager のデータベースファイルが見つかりません。	データベースファイルが削除されています。	データベースのリストアを実行したあと、インストールを実行してください。
KAIF40105-E	このフォルダにインストールすることはできません。	このフォルダにインストールすることはできません。	別のフォルダを指定してください。
KAIF40106-E	An error occurred while processing the command. (＜リターンコード＞)	コマンド処理中にエラーが発生しました。	Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40110-I	Global Link Manager installation will now start.	Global Link Manager のサイレントインストールを開始しました。	—
KAIF40111-I	The installation of Global Link Manager version <インストールされた Global Link Manager のバージョン> completed normally.	—	—
KAIF40112-W	An attempt to install Global Link Manager version <インストールしようとした Global Link Manager のバージョン> has failed.	Global Link Manager のサイレントインストールが失敗しました。	このメッセージの前に出力されている警告、エラーメッセージを参照しエラーの要因を特定してください。
KAIF40113-I	Global Link Manager version <すでにインストールされている Global Link Manager のバージョン番号> is installed. This version will now be overwritten with version <	—	—

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
	インストールしようとしている <i>Global Link Manager</i> のバージョン番号>.		
KAIF40120-W	The specified option is invalid. Usage: installhglm [/f "file_path"] [/s]	引数に指定された文字列の個数に誤りがあります。	正しい引数を指定して、再度実行してください。 同じエラーが発生する場合はエラー情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40121-W	The installation information settings file does not exist.	installhglm の第 2 パラメタに指定されているインストール情報設定ファイルが存在しません。	正しいインストール情報設定ファイルのパス名称を指定して、再実行してください。
KAIF40122-W	An installation information settings file of an unsupported product version is specified. (hglmversion= <インストール情報設定ファイルが提供された <i>Global Link Manager</i> のバージョン>)	指定されたインストール情報設定ファイルは、本バージョンでは使用できません。	インストールする <i>Global Link Manager</i> のバージョン、または以前のバージョンの <i>Global Link Manager</i> で提供されたインストール情報設定ファイルを指定して、再実行してください。
KAIF40123-W	A definition in the installation information settings file is invalid. (<定義内容>)	<定義内容>に誤った値が定義されています。	インストール情報設定ファイルの定義を修正して、再実行してください。
KAIF40124-W	The setup.exe file does not exist.	インストールプログラム (setup.exe) が存在しないため、 <i>Global Link Manager</i> をインストールできません。	インストール DVD-ROM から installhglm.exe を実行してください。
KAIF40125-W	An error occurred in I/O of the installation information settings file. Code = <エラー番号><詳細情報>	インストール情報設定ファイルの入出力でエラーが発生しました。	<i>Global Link Manager</i> と <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40126-W	An error occurred in I/O of the installation log file(<ファイル名>). Code = <実行した処理を特定するエラー番号><実行した処理の返り値>	installhglm が使用するファイルの入出力でエラーが発生しました。	<i>Global Link Manager</i> と <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントの保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40127-E	The command was executed by a user other than the administrator.	コマンドは管理者以外のユーザによって実行されました。	管理者ユーザで、実行してください。
KAIF40130-E	プログラムのインストール先とデータベースファイル格納先に同じドライブを指定する場合、<必要な空き領域>以上の空き領域を必要とします。現在の空き領域は不足しています。 データベースファイル格納先に別のドライブを指定するか、プログラムのインス	指定したパスは、インストールで利用できる容量が不足しています。	指定したパスを含むディスク上に必要な容量を確保してください。または、ほかのディスク上のパスを指定してください。または、インストール情報設定ファイルを編集してプログラムのインストール先を変更してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	ツール先を変更してください。		
KAIF40131-W	アンインストールレジストリーの削除に失敗しました。	OS に問題があるおそれがあります。	Global Link Manager の保守情報を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAIF40140-E	次のパスにはインストールできません。ほかのパスを指定してください。 <ul style="list-style-type: none"> • %ProgramFiles(x86)% • %CommonProgramFiles(x86)% • %SystemRoot%\SysWOW64 • %SystemRoot%\system32 • %ProgramFiles%\WindowsApps 	指定されたパスにはインストールできません。	別のパスを指定してください。
KAIF40141-E	データの退避先として指定したパスに使用できない文字または予約語が含まれています。データの退避先のパスは、次の文字で指定してください。 A～Z a～z 0～9 # + - . @ _ スペース	次のどちらかの要因が考えられます。 1. データの退避先の設定画面で、フィールドへの入力文字に誤りがあります。 2. フォルダ名に OS が予約済みの名称が入力されました。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. 正しいデータの退避先を入力してください。 2. OS が予約済みの名称に関しては、マニュアル「Hitachi Global Link Manager 導入・設定ガイド」を参照してください。
KAIF40142-E	データの退避先として指定したパスが絶対パスではありません。データの退避先は絶対パスで指定してください。	データの退避先の設定画面で、相対パス名が入力されました。	絶対パスで入力してください。
KAIF40143-E	データの退避先パス名に指定してあるパスに不当にスペースが指定されています。	次のどちらかの要因が考えられます。 1. データの退避先の設定画面で、フィールドの先頭または末尾にスペースが入力されました。 2. 入力されたパス中のフォルダ名の先頭または末尾にスペースが入力されました。	理由の番号に対応する対処をしてください。 1. パス名の先頭または末尾のスペースを削除してください。 2. パス名の先頭または末尾のスペースを削除してください。
KAIF40144-E	データの退避先パス名は省略できません。Global Link Manager のデータベースファイル格納パス名を指定してください。	データの退避先の設定画面で、フィールドに文字が入力されていません。	データの退避先のパス名を入力してください。
KAIF40145-W	指定したフォルダにデータが存在します。指定したフォルダを削除します。よろしいですか？ <データ退避先のパス>ほかのフォルダを指定する場合は、データの退避先を指定し直してください。	データの退避先として指定したフォルダは、すでに存在します。	ほかのフォルダを指定する場合は、データの退避先を指定し直してください。継続する場合は[OK]ボタンをクリックしてください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
	ださい。継続する場合は [OK]ボタンをクリックして ください。		
KAIF40146-E	データの退避先として指定 するパスは、< 140 or 150 > バイト以内で指定してくだ さい。	データの退避先として指定 したパスが長過ぎます。	データベースの退避先とし て指定するパスは 150 バイ ト以内で指定してください。 プロパティファイルおよび パス稼働率情報（パスステ ータスログ）の退避先は 140 バイト以内で指定してくだ さい。
KAIF40147-E	以下のデータの退避に失敗 しました。<データベース ファイル or パスステータス ログおよび <i>Global Link Manager</i> のプロパティファ イル >	データベースのエクスポー ト、またはプロパティファ イルおよびパス稼働率情報（パ スステータスログ）の退避 先へのエクスポートに失敗 しました。バックアップ先 のフォルダの容量が不足し ているおそれがあります。	バックアップ先のフォルダ の容量を追加し、再度インス トールしてください。同じ エラーが発生する場合、 <i>Global Link Manager</i> の保 守情報を取得して、顧客問 い合わせ窓口にご連絡してく ださい。
KAIF40148-E	データの退避先に指定して あるパスに不当にピリオド が指定されています。	入力されたパス中のフォル ダ名の先頭または末尾にピ リオドが入力されました。	フォルダ名の先頭または末 尾のピリオドを削除してく ださい。
KAIF40149-E	指定したフォルダは使用で きません。	ドライブが存在しません。	有効なドライブのパスを指 定してください。
KAIF40150-W	インストーラによるデータ 移行ができませんでした。 手動によるデータ移行をし てください。移行に必要な データは次の場所にありま す。<退避データ格納先> 手順の詳細については、バー ジョン 7 以前からの移行に 関するドキュメントを参照 してください。	インストーラによるデータ 移行ができませんでした。	手動によるデータ移行をし てください。
KAIF40151-E	<i>Global Link Manager</i> のラ イセンス情報の移行に失敗 しました。	<i>Global Link Manager</i> のラ イセンス情報の移行に失敗 しました。	<i>Global Link Manager</i> と <i>Hitachi Command Suite</i> 共 通コンポーネントの保守情 報を取得して、顧客問 い合わせ窓口にご連絡してく ださい。
KAIF40152-W	次の製品をご使用の場合、す べて v8 以降にする必要があ ります。 • Device Manager • Tiered Storage Manager • Replication Manager • Tuning Manager • Compute Systems Manager インストールを続行します か？	—	—
KAIF40153-I	次の製品をご使用の場合、す べて v8 以降にしてから運用 を開始してください。	—	—

メッセージ ID	メッセージテキスト	要因	対処
	<ul style="list-style-type: none"> Device Manager Tiered Storage Manager Replication Manager Tuning Manager Compute Systems Manager 		
KAIF40154-E	<p>以下の種別のドライブは、データの退避先として指定することはできません。</p> <ul style="list-style-type: none"> フロッピードライブ CD-ROM ドライブ ネットワークドライブ 	<p>指定されたパスは以下のドライブを指定しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> フロッピードライブ CD-ROM ドライブ ネットワークドライブ <p>これらのドライブをデータの退避先に指定することはできません。</p>	<p>以下のドライブ以外のフォルダを指定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> フロッピードライブ CD-ROM ドライブ ネットワークドライブ
KAIF40155-E	<p>データ退避先に指定されたフォルダの削除に失敗しました。データ退避先として別のフォルダを指定するか、または手動でデータ退避先に存在するデータを削除してから、再度インストールを実行してください。</p>	<p>次のどちらかの要因が考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> データ退避先のディスクへの書き込みアクセス権がないおそれがあります。 ディスクにエラーが発生しているおそれがあります。 	<p>次のうち、いずれかの対処をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> データ退避先のディスクへの書き込みアクセス権があることを確認して、データ退避先のディスクが正常であることを確認してください。その後、データ退避先フォルダのデータを手動で削除してください。 データ退避先のフォルダとして、別のフォルダを指定してください。
KAIF40156-W	<p>クラスタの設定に失敗しました。クラスタ設定は未完了です。</p>	<p>データベースのクラスタ設定に失敗しました。</p>	<p>マニュアル「Hitachi Global Link Manager 導入・設定ガイド」を参照して、手動でクラスタ設定を実施してください。</p>
KAIF40160-E	<p>HiRDB/EmbeddedEdition_HD1 サービスが稼働していません。HiRDB/EmbeddedEdition_HD1 サービスを起動してから再実行してください。</p>	<p>HiRDB/EmbeddedEdition_HD1 サービスが停止しています。</p>	<p>HiRDB/EmbeddedEdition_HD1 を起動し、Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのサービスを停止してから再実行してください。</p>
KAIF40161-E	<p>HiRDB/EmbeddedEdition_HD1 サービスの状態確認に失敗しました。</p>	<p>HiRDB/EmbeddedEdition_HD1 のサービスが有効でないおそれがあります。</p>	<p>Global Link Manager と Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの保守情報、および登録済みのサービスの一覧（[コントロールパネル] - [管理ツール] - [サービス] で、[操作] メニューの[一覧のエクスポート]を実行して取得したもの）を取得して、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。</p>

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF40171-I	The processing of Global Link Manager was successful.	—	—
KAIF40172-E	The processing of Global Link Manager failed.	—	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF40181-E	Hitachi Command Suite 製品のクラスタ構成が不正です。バージョン 8 以降の Hitachi Command Suite 製品をすべてアンインストールしてから、<{スタンドアローン / 実行系ノード / 待機系ノード}>で再度インストールしてください。	Hitachi Command Suite 製品のクラスタ構成が不正です。	バージョン 8 以降の Hitachi Command Suite 製品をすべてアンインストールしてから、再度インストールしてください。
KAIF40182-E	Hitachi Command Suite 製品のクラスタ構成のセットアップが不完全です。バージョン 8 以降の Hitachi Command Suite 製品をクラスタ構成にセットアップしてから、<{スタンドアローン / 実行系ノード / 待機系ノード}>で再度インストールしてください。	Hitachi Command Suite 製品のクラスタ構成のセットアップが不完全です。	バージョン 8 以降の Hitachi Command Suite 製品をクラスタ構成にセットアップしてから、再度インストールしてください。
KAIF40183-E	指定したリソースグループが見つかりません。クラスタ管理アプリケーションで、リソースグループが登録されているか確認してください。	指定したリソースグループが見つかりません。	クラスタ管理アプリケーションで、リソースグループが登録されているか確認してください。
KAIF40184-E	Global Link Manager は、3 台以上のサーバを使用したクラスタ構成をサポートしていません。	Hitachi Command Suite 製品は、3 台以上のサーバを使用したクラスタ構成をサポートしていません。	—
KAIF40185-E	リソースグループ名に、使用できない文字が含まれています。次の文字は使用できません。 !" &) * ^ < >	リソースグループ名に、使用できない文字が含まれています。	リソースグループ名に、次の文字は使用できません。 !" &) * ^ < >
KAIF40186-E	指定した論理ホスト名（クライアントアクセスポイント）が、リソースグループに登録されていません。クラスタ管理アプリケーションで設定を確認して、リソースグループに登録されている論理ホスト名（クライアントアクセスポイント）を指定してください。	指定した論理ホスト名（クライアントアクセスポイント）が、リソースグループに登録されていません。	クラスタ管理アプリケーションで設定を確認して、リソースグループに登録されている論理ホスト名（クライアントアクセスポイント）を指定してください。
KAIF40187-E	データベースの格納先に指定したパスに含まれる共有	データベースの格納先に指定したパスに含まれる共有	クラスタ管理アプリケーションで設定を確認して、リソースグループに登録され

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
	ディスクが、リソースグループに登録されていません。クラスタ管理アプリケーションで設定を確認して、リソースグループに登録されている共有ディスク上のパスを指定してください。	ディスクが、リソースグループに登録されていません。	ている共有ディスク上のパスを指定してください。
KAIF40188-E	指定したデータベースファイルの格納先に実行系ノードで作成されたデータベースファイルがすでにあります。実行系ノードとしてインストールできません。待機系ノードとしてインストールしてください。実行系ノードでインストールする場合、共有ディスク上のデータベース格納先を削除したあと、実行系ノードとしてインストールしてください。	指定したデータベースファイルの格納先に実行系ノードで作成されたデータベースファイルがすでにあります。	待機系ノードとしてインストールしてください。実行系ノードでインストールする場合、共有ディスク上のデータベース格納先を削除したあと、実行系ノードとしてインストールしてください。
KAIF40189-E	指定したデータベースファイルの格納先に実行系ノードで作成されたデータベースファイルがありません。待機系ノードとしてインストールできません。次の要因が考えられます。 <ul style="list-style-type: none"> 実行系ノードで指定したデータベースファイルの格納先を指定していない。 実行系ノードでインストールしていない。 実行系ノードで指定したデータベースファイルの格納先を指定してください。実行系ノードでインストールしていない場合、実行系ノードを先にインストールしてください。	指定したデータベースファイルの格納先に実行系ノードで作成されたデータベースファイルがありません。次の要因が考えられます。 <ul style="list-style-type: none"> 実行系ノードで指定したデータベースファイルの格納先を指定していない。 実行系ノードでインストールしていない。 	実行系ノードで指定したデータベースファイルの格納先を指定してください。実行系ノードでインストールしていない場合、実行系ノードを先にインストールしてください。
KAIF40191-W	サービスの手動起動設定に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。	サービスの手動起動設定に失敗しました。	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF40192-E	クラスタ構成としてインストールする場合、ローカルユーザーでインストールすることはできません。ドメインユーザーでインストールしてください。	クラスタ構成としてインストールする場合、ローカルユーザーでインストールすることはできません。	ドメインユーザーでインストールしてください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF40193-E	リソースグループ名は、1,024 バイト以内で指定してください。	指定したリソースグループ名が長過ぎます。	リソースグループ名は、1,024 バイト以内で指定してください。
KAIF40194-E	論理ホスト名（クライアントアクセスポイント）は、128 バイト以内で指定してください。	指定した論理ホスト名（クライアントアクセスポイント）が長過ぎます。	論理ホスト名（クライアントアクセスポイント）は、128 バイト以内で指定してください。
KAIF40195-E	実行系ノードのホスト名は、128 バイト以内で指定してください。	指定した実行系ノードのホスト名が長過ぎます。	実行系ノードのホスト名は、128 バイト以内で指定してください。
KAIF40196-E	待機系ノードのホスト名は、128 バイト以内で指定してください。	指定した待機系ノードのホスト名が長過ぎます。	待機系ノードのホスト名は、128 バイト以内で指定してください。
KAIF40197-E	クラスタ管理アプリケーションのリソースグループから Hitachi Command Suite 製品のサービスを削除できません。一時的にクラスタ管理アプリケーションの処理に時間がかかっていたことが考えられます。時間をおいてから再度インストールしてください。同じエラーが発生する場合、Global Link Manager のマニュアルを参照して障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。	クラスタ管理アプリケーションのリソースグループから Hitachi Command Suite 製品のサービスを削除できません。一時的にクラスタ管理アプリケーションの処理に時間がかかっていたことが考えられます。	時間をおいてから再度インストールしてください。同じエラーが発生する場合、Global Link Manager のマニュアルを参照して障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF40198-E	クラスタ管理アプリケーションのリソースグループに Hitachi Command Suite 製品のサービスを登録できません。インストール完了後、hcmds64clustersrvupdate コマンドを実行して、Hitachi Command Suite 製品のサービスを登録してください。	クラスタ管理アプリケーションのリソースグループに Hitachi Command Suite 製品のサービスを登録できません。	インストール完了後、hcmds64clustersrvupdate コマンドを実行して、Hitachi Command Suite 製品のサービスを登録してください。
KAIF40199-E	次の値を指定してください。 ＜リソースグループ名 / 論理ホスト名 / 実行系のホスト名 / 待機系のホスト名 / データベースの格納先＞	入力項目が指定されていません。	—
KAIF40200-E	データベースファイルを格納した共有ディスクが参照できません。リソースグループの所有者が別のホストに設定されているおそれがあります。リソースグループをインストールするホストに移動してください。	データベースファイルを格納した共有ディスクが参照できません。リソースグループの所有者が別のホストに設定されているおそれがあります。	リソースグループをインストールするホストに移動してください。

メッセージID	メッセージテキスト	要因	対処
KAIF40201-E	論理ホスト名（クライアントアクセスポイント）に使用できない文字が含まれています。次の条件を満たすホスト名に変更してください。 ・ 使用する文字：A～Z a～z 0～9 - ホスト名の先頭と末尾にはハイフン（-）を使用できません。	論理ホスト名（クライアントアクセスポイント）に使用できない文字が含まれています。	次の条件を満たすホスト名に変更してください。 ・ 使用する文字：A～Z a～z 0～9 - ホスト名の先頭と末尾にはハイフン（-）を使用できません。
KAIF40202-E	データベースファイルを格納した共有ディスクが参照できません。リソースグループの所有者が別のホストに設定されているおそれがあります。リソースグループをアンインストールするホストに移動してください。	データベースファイルを格納した共有ディスクが参照できません。リソースグループの所有者が別のホストに設定されているおそれがあります。	リソースグループをアンインストールするホストに移動してください。
KAIF40203-E	Microsoft Visual C++ <Microsoft Visual C++のバージョン> Redistributable Package (<CPUアーキテクチャ>) <再頒布可能パッケージのバージョン>のインストールに失敗しました。	Microsoft Visual C++再頒布可能パッケージのインストール中に何らかのエラーが発生しました。	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAIF40300-E	予期しないエラーが発生しました。インストールを中止します。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。	予期しないエラーが発生しました。	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

3.4 KAIF50000～KAIF59999

Global Link Manager 監査ログに関するメッセージ（KAIF50000～KAIF59999）を次の表に示します。

表 3-4 KAIF50000～KAIF59999 : Global Link Manager 監査ログのメッセージ

メッセージID	メッセージテキスト	意味
KAIF50200-I	The operation (<操作名>) started. (command ID = <コマンドID>, number of target resources = <操作対象リソース数>)	<操作名>の処理の受付に成功しました。
KAIF50201-E	The operation (<操作名>) cannot be started. (command ID = <コマンドID>, message = <メッセージ>)	<操作名>の処理の受付に失敗しました。
KAIF50202-I	The operation (<操作名>) was successful. (command ID = <コマンドID>)	<操作名>の処理に成功しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	意味
KAIF50203-W	The operation (<操作名>) ended partially in failure. (command ID = <コマンド ID>, number of failures = <失敗数>)	<操作名>の処理の一部が失敗しました。
KAIF50204-E	The operation (<操作名>) failed. (command ID = <コマンド ID>)	<操作名>の処理に成功しました。

KAPM で始まるメッセージ

この章では、Hitachi Command Suite 共通コンポーネントに関するメッセージについて説明します。

- [4.1 KAPM00000～KAPM09999](#)
- [4.2 KAPM10000～KAPM19999](#)
- [4.3 KAPM40000～KAPM49999](#)

4.1 KAPM00000～KAPM09999

Hitachi Command Suite 共通コンポーネントに関するメッセージ (KAPM00000～KAPM09999) を次の表に示します。

表 4-1 KAPM00000～KAPM09999 : Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのメッセージ

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM00001-E	ID= <i>aa...aa</i> ,LogTraceLibrary error.Trace START failed. <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID <i>bb...bb</i> : トレースの開始に失敗した ときにログトレースライブラリーが出す エラーメッセージ	固有ログトレースの開始に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要で す。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡して ください。
KAPM00002-E	ID= <i>aa...aa</i> ,LogtraceLibrary error.Trace STOP failed. <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID <i>bb...bb</i> : トレースの開始の失敗時にロ グトレースライブラリーの出すエラー メッセージ	固有ログトレースの停止に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要で す。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡して ください。
KAPM00003-W	ID= <i>aa...aa</i> ,Trace output error. <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID	固有ログトレースの出力に失敗しました。 固有ログファイルが読み込み専用になっていな いか確認してください。
KAPM00004-W	ID= <i>aa...aa</i> ,Integrated trace output error. <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID	統合ログトレースの出力に失敗しました。 Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2 のサービスが動いているか確認してください。
KAPM00005-E	File I/O failed.(filename= <i>aa...aa</i>). <i>aa...aa</i> : バージョンファイルの名前	バージョンファイルの作成に失敗しました。 <i>aa...aa</i> で示されるバージョンファイルが書き込 み可能（パーミッション、権限など）か確認して ください。
KAPM00006-E	ID= <i>aa...aa</i> ,Invalid eventlog source.Eventlog's config not found in the registry(source name="HiCommand Log") <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID	Eventlog を出力するためのレジストリー情報が 見つかりませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要で す。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡して ください。
KAPM00011-E	ID= <i>aa...aa</i> ,Versionfile name is null. <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID	バージョンファイル名が指定されませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要で す。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡して ください。
KAPM00012-E	ID= <i>aa...aa</i> ,PP version is null. <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID	各 PP のバージョンが指定されませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要で す。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡して ください。
KAPM00013-E	ID= <i>aa...aa</i> ,Trace log file name is null. <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID	固有ログトレースファイルの名前が指定されま せませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要で す。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡して ください。
KAPM00014-E	ID= <i>aa...aa</i> ,Class name is null. <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID	ログを出力しようとするプログラムのクラス名 が指定されませんでした。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00015-E	ID= <i>aa...aa</i> , Kind of Event is null. <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID	出力するメッセージイベントの種類を示す値が指定されませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00016-E	ID= <i>aa...aa</i> , Message-ID is null. <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID	出力しようとしたメッセージのメッセージ ID が指定されませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00017-E	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : NullPointerException のメッセージ	LogTraceManager の中で NullPointerException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00018-E	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Exception のメッセージ	LogTraceManager で想定外の Exception が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00019-E	ID= <i>aa...aa</i> , SyslogID size error: idEnt= <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID <i>bb...bb</i> : Eventlog の ID	Eventlog に付加する ID (<i>bb...bb</i>) の長さが長過ぎます。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00020-E	ID= <i>aa...aa</i> , Invalid version length: version= <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID <i>bb...bb</i> : バージョンの文字列	バージョン文字列の長さが長過ぎます。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00021-E	ID= <i>aa...aa</i> , Invalid log file number: logNum= <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID <i>bb...bb</i> : 固有ログトレースのファイルの数	固有ログトレースのファイルの数が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00022-E	ID= <i>aa...aa</i> , Invalid log file size: logSize= <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID <i>bb...bb</i> : 固有ログトレースのファイルサイズ	固有ログトレースのファイルサイズが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00023-E	ID= <i>aa...aa</i> , Invalid message type: kind= <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID <i>bb...bb</i> : メッセージの種類	メッセージの種類を示す値が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00024-E	ID= <i>aa...aa</i> , Invalid output level: level= <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : ログを使用するプログラムの ID	コード中のログの出力レベルが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
	<i>bb...bb</i> : 出力レベル	
KAPM00025-E	The value of the encoding setting <i>bb...bb</i> of the unique log output of <i>aa...aa</i> is invalid. <i>aa...aa</i> : ログ出力を要求したプログラム名 <i>bb...bb</i> : エンコーディング	<i>aa...aa</i> の固有ログ出力のエンコーディング指定値 <i>bb...bb</i> は不正な値です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00090-I	The SSO server started successfully.	SSO サーバの起動に成功しました。
KAPM00091-E	An attempt to start the SSO server has failed.	SSO サーバの起動に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00092-I	The SSO server was stopped successfully.	SSO サーバの停止に成功しました。
KAPM00101-E	An authentication error occurred.	認証障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00102-E	An error occurred during DBMS access processing.	DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00103-E	The DBMS is not running.	DBMS が起動していません。 DBMS が起動しているか確認してください。
KAPM00104-E	The product name is not specified.	製品名が指定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00105-E	An unexpected value was returned from the integrated authentication server. (<i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 予期しない戻り値	統合認証サーバから予期しない値が返りました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00106-E	An attempt to update the authentication data has failed.	認証データの更新に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00107-E	An attempt to delete the authentication data has failed.	認証データの削除に失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00108-E	An attempt to print the authentication data has failed.	認証データの表示に失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00110-E	The HSSOContext value is invalid.	HSSO コンテキストの値が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00111-I	The authentication data was successfully updated.	認証データの更新に成功しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM00112-I	The authentication data was successfully deleted. (aa...aa) aa...aa : 製品名	認証データの削除に成功しました。
KAPM00113-I	The authentication data is already deleted. (aa...aa) aa...aa : 製品名	認証データはすでに削除されています。
KAPM00114-I	The authentication data was successfully displayed.	認証データの表示に成功しました。
KAPM00115-E	An attempt to communicate with the SSO server has failed.	SSO サーバとの通信に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00116-E	An attempt to update authentication data has failed.	認証データの更新に失敗した場合に表示します。 Single Sign On server を再起動してください。
KAPM00117-E	The RD area of HBase is blocked.	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの RD エリアが閉塞しています。 HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。
KAPM00119-E	Deletion of the license event data has failed.	ライセンスイベントデータの削除に失敗しました。 DBMS が起動していることを確認してから再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00130-E	There is no value in the request.	リクエストに値がありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00131-E	A required token is not specified.	トークンが設定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00132-E	The event name is invalid.	イベント名が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00133-E	The DBMS is not running.	DBMS が起動していません。 DBMS が起動しているか確認してください。
KAPM00134-E	An error occurred during a DBMS access.	DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00137-E	An authentication error occurred.	認証障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00138-E	Authentication data for delete processing is invalid.	削除時の認証データが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM00139-I	Deletion of authentication data for all products will now start.	すべての製品の認証データを削除します。
KAPM00140-I	Deletion of authentication data will now start. Application name: <i>aa...aa</i> Service name: <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : アプリケーション名 <i>bb...bb</i> : サービス名	認証データを削除します。
KAPM00141-E	An attempt to lock the table has failed.	テーブルロックに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00145-E	The RD area of HBase is blocked.	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの RD エリアが閉塞しています。 HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。
KAPM00146-E	Requests containing QueryString are not accepted.	クエリストリングが含まれるリクエストは、受け付けられません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00162-E	There is an error in the protocol. (element = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 要素	プロトコルに誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00163-E	There is an error in the protocol. (element = <i>aa...aa</i> , attribute = <i>bb...bb</i> , value = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : 要素 <i>bb...bb</i> : 属性 <i>cc...cc</i> : 値	プロトコルに誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00192-E	An exception was detected.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00199-E	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 例外オブジェクト名と発生した原因、または例外オブジェクトのバックトレース	KAPMxxxxx-E の詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表します。 直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。
KAPM00203-E	The DBMS is not running.	DBMS が起動していません。 DBMS が起動しているか確認してください。
KAPM00204-E	The RD area of HBase is blocked.	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの RD エリアが閉塞しています。 HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。
KAPM00205-E	An error occurred during access to the DBMS.	DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00206-E	The specified event data has already been registered. (application type = <i>aa...aa</i> , event type = <i>bb...bb</i> , event code = <i>cc...cc</i>)	すでにイベントデータが登録されています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : アプリケーション種別 <i>bb...bb</i> : イベント種別 <i>cc...cc</i> : イベントコード	
KAPM00207-E	Event data cannot be updated because no event data exists. (application type = <i>aa...aa</i> , event type = <i>bb...bb</i> , event code = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : アプリケーション種別 <i>bb...bb</i> : イベント種別 <i>cc...cc</i> : イベントコード	イベントデータがないので更新できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00208-E	Communication with the SSO server has failed.	SSO サーバとの通信に失敗しました。 HBase Storage Mgmt Common Service もしくは HBase Storage Mgmt Web Service、またはデータベースが起動していることを確認してください。
KAPM00209-E	Authentication has failed.	認証に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00210-E	A program type specified for TNB_SoftwareFeature is not registered. (application type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : アプリケーション種別	TNB_SoftwareFeature に指定されたプログラム種別が登録されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00211-E	Associated data does not exist. (application type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : アプリケーション種別	関連データがありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00212-E	An event management object cannot be deleted because the specified parameter is invalid. (application type = <i>aa...aa</i> , event type = <i>bb...bb</i> , event code = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : アプリケーション種別 <i>bb...bb</i> : イベント種別 <i>cc...cc</i> : イベントコード	指定されたパラメーターが不正なので、イベント管理オブジェクトを削除できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00213-E	The value registered in the database is invalid. (application type = <i>aa...aa</i> , event type = <i>bb...bb</i> , event code = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : アプリケーション種別 <i>bb...bb</i> : イベント種別 <i>cc...cc</i> : イベントコード	データベースに登録されている値が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00214-E	The same information is already registered in the database. (application type = <i>aa...aa</i> , event type = <i>bb...bb</i> , event code = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : アプリケーション種別 <i>bb...bb</i> : イベント種別 <i>cc...cc</i> : イベントコード	データベースに同じ情報が登録されています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00215-E	An attribute value is invalid. (attribute = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 属性	属性の値が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM00216-W	The attribute length exceeds the maximum limit. (attribute = <i>aa...aa</i> , value = <i>bb...bb</i> , maximum limit = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : 属性 <i>bb...bb</i> : 値 <i>cc...cc</i> : 制限値	属性の長さが制限値を超えています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00217-E	An invalid parameter is specified.	パラメーターが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00218-W	The relation between the license warning window and the version window is not registered. (application type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : アプリケーション種別	ライセンス警告画面とバージョン画面の関連が登録されていません。 ライセンス警告画面とバージョン画面の関係を見直してください。
KAPM00252-E	The license information file does not exist. (license information file = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ライセンス情報ファイル	ライセンス情報ファイルがありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00253-E	The license information file might be corrupted. (license information file = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ライセンス情報ファイル	ライセンス情報ファイルが壊れているおそれがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00254-E	An attempt to read the license information file has failed. (license information file = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ライセンス情報ファイル	ライセンス情報ファイルの読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00255-E	The license information file cannot be accessed. (license information file = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ライセンス情報ファイル	ライセンス情報ファイルにアクセスできません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00256-E	The license information file contains invalid information. (line number = <i>aa...aa</i> , value = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 行番号 <i>bb...bb</i> : 値	ライセンス情報ファイルの内容に誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00257-E	The format ID of the license information in the license information file is invalid. (format ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : フォーマット ID	ライセンス情報ファイルに記述されたライセンス情報のフォーマット ID に誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00258-E	The length of the license information in the license information file is invalid. (format ID = <i>aa...aa</i> , number of characters = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : フォーマット ID <i>bb...bb</i> : 文字数	ライセンス情報ファイルに記述されたライセンス情報の文字数に誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00259-E	Valid license information does not exist.	有効なライセンス情報がありません。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00260-E	The PPID in the license information file contains non-hexadecimal characters. (PPID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : PPID	ライセンス情報ファイルに記述された PPID に、16 進数以外の文字が含まれています。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00261-E	The device number in the license information file contains non-alphanumeric characters. (device number = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : DKC 製番	ライセンス情報ファイルに記述された DKC 製番に、英数字以外の文字が含まれています。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00262-E	The license type in the license information file is invalid. (license type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ライセンスキー種別	ライセンス情報ファイルに記述されたライセンスキー種別に誤りがあります。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00263-E	The license capacity in the license information file contains non-alphanumeric characters. (license capacity = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ライセンス容量	ライセンス情報ファイルに記述されたライセンス容量に、英数字以外の文字が含まれています。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00264-E	The expiration date in the license information file contains non-numerical characters. (expiration date = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 満了日付	ライセンス情報ファイルに記述されたライセンス満了日付に、数字以外の文字が含まれています。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00265-E	The serial number in the license information file contains non-alphanumeric characters. (serial number = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : シリアル番号	ライセンス情報ファイルに記述されたシリアル番号に、英数字以外の文字が含まれています。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00266-E	The subscription license capacity in the license information file contains non-alphanumeric characters. (capacity of subscription license = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : Subscription ライセンスの容量	ライセンス情報ファイルに記述された Subscription ライセンスの容量に、英数字以外の文字が含まれています。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00267-E	The device type in the license information file contains non-alphanumeric characters. (device type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 装置種別	ライセンス情報ファイルに記述された装置種別に、英数字以外の文字が含まれています。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00269-E	The specified argument is invalid.	指定した引数が正しくありません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00270-E	The used capacity of the specified storage system is invalid. (used capacity = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 使用容量	指定したストレージシステムの使用容量が正しくありません。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00271-E	The license is in emergency status.	ライセンス状態が非常です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00272-E	The meter-based term license capacity cannot be reduced because a meter-based term license cannot be applied to the target storage system.	Meter-based Term ライセンスを適用できるストレージシステムではないため、 Meter-based Term ライセンス容量を減量できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00273-E	The capacity after reduction falls below the minimum of -99,999,999 TB.	減算後の容量が最小値の-99,999,999TBを下回っています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00274-E	The specified license information is invalid. (attribute = aa...aa) aa...aa : 属性	指定したライセンス情報が正しくありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00275-W	The current storage system's used capacity is within the range of the usable capacity under a permanent license. (usable capacity under permanent license = aa...aa, usable capacity under meter-based term license = bb...bb) aa...aa : 永久ライセンスで使用する容量 bb...bb : Meter-based Term ライセンスで使用する容量	現在のストレージシステムの使用容量は、永久ライセンスで使用する容量の範囲内です。
KAPM00276-E	The usable capacity under the meter-based term license is less than 0. (usable capacity under meter-based term license = aa...aa) aa...aa : Meter-based Term ライセンスで使用する容量	Meter-based Term ライセンスで使用する容量が0を下回っています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00277-W	An attempt to write to the license history has failed.	ライセンス履歴の書き込みに失敗しました。
KAPM00278-W	An attempt to modify the file attribute failed. (file name = aa...aa) aa...aa : ファイル名	ファイルの属性変更に失敗しました。
KAPM00279-E	Exclusive control has failed.	排他制御に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00280-E	A time out occurred during exclusive control.	排他制御でタイムアウトが発生しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM00281-E	The meter-based term licensed capacity cannot be reduced because <i>aa...aa</i> day(s) passed since the usable license capacity became negative. <i>aa...aa</i> : ライセンスの容量がマイナスになった日からの日数	Meter-based Term ライセンスで使用できる容量がマイナスになってから <i>aa...aa</i> 日経過しているため、ライセンスの容量を減算できません。 Meter-based Term ライセンスの内容を確認して、必要に応じてライセンスキーを追加してください。
KAPM00282-W	The license information file does not exist. (application type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : アプリケーション種別	メッセージに出力されたアプリケーションに対して、ライセンス情報ファイルがありません。ライセンスが入力されていない場合、通常時でもメッセージが出力されることがあります。
KAPM00283-E	The license information file might be corrupted. (application type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : アプリケーション種別	ライセンス情報ファイルが壊れているおそれがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00284-E	An attempt to read the license information file failed. (application type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : アプリケーション種別	ライセンス情報ファイルの読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00285-E	The license information file cannot be accessed. (application type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : アプリケーション種別	ライセンス情報ファイルにアクセスできません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00286-E	The number of servers after the subtraction operation fell below the minimum value -99,999,999.	減算後のサーバ台数が最小値の-99,999,999 台を下回っています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00287-E	Information related to the exclusion control failure will be output. (function name = <i>aa...aa</i> , detailed error code = <i>bb...bb</i> , processing time = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : 関数名 <i>bb...bb</i> : 詳細なエラーコード <i>cc...cc</i> : 処理時間	排他制御の失敗に関する情報を出力します。 直前のメッセージに従って対処してください。
KAPM00288-E	An attempt to release the lock failed.	排他解除に失敗しました 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM00900-I	The SSO server started successfully.	SSO サーバの起動に成功しました。
KAPM00901-E	An attempt to start the SSO server has failed.	SSO サーバの起動に失敗しました。
KAPM00902-I	The SSO server was stopped successfully.	SSO サーバの停止に成功しました。
KAPM01001-I	Initializing HssoServer configuration.	サブプレットの初期化を開始します。
KAPM01002-E	The system property indicated by hcmds.home could not be found.	システムプロパティから hcmds.home が見つかりません。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01003-E	HssoServerRes1_0.dtd was not found. path= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : HssoServerRes1_0.dtd が置いてあるフォルダのパス	レスポンスに使用する DTD ファイルが指定されたパスに存在しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01004-E	Can't read DTD files.	DTD ファイルの読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01005-W	Failed to close FileStream.	FileStream のクローズに失敗しました。
KAPM01008-I	HTTP:POST from <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : IP アドレス	リクエストしてきたクライアントの IP アドレスです。
KAPM01010-E	Can't get InputStream from Request.	リクエストから InputStream の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01013-E	Unsupported command was requested.	リクエストされたコマンド名が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01017-E	Unsupported method was requested.	リクエストされたメソッド名が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01019-E	Unsupported method was requested.	リクエストされたメソッド名が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01024-I	Request Information: Version = <i>aa...aa</i> , Command = <i>bb...bb</i> , ID = <i>cc...cc</i> <i>aa...aa</i> : HSSO のプロトコルバージョン <i>bb...bb</i> : HSSO のコマンド名 <i>cc...cc</i> : ユーザー ID またはセッション ID	リクエストの情報を表示します。
KAPM01025-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01026-E	An attempt to initialize the HSSO Server configuration has failed.	HSSO サーバの初期化に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01028-E	The file " <i>aa...aa</i> " could not be read. Path = <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : ファイル名 <i>bb...bb</i> : ファイルの絶対パス	" <i>aa...aa</i> " ファイルを読むことができませんでした。 <i>aa...aa</i> で指定されるファイルが <i>bb...bb</i> で指定されるパスに存在するか、または、読み込むことができるか確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM01034-E	Can't get the required information from request. Request is invalid.	リクエストのフォーマットが不正です（解析には成功している状態）。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01036-E	Request XML can't parse to DOM. - <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Exception のメッセージ	リクエストのフォーマットが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01040-E	XML version <i>aa...aa</i> for HssoClient is not supported. <i>aa...aa</i> : リクエストのバージョン	指定されたバージョンのリクエストをサポートしていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01042-E	An attempt to parse the request has failed.	リクエストの解析に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01046-E	The format of the request was invalid. Cause = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 原因となった場所	リクエストのフォーマットが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01051-E	The creation of HSSOContext for authentication has failed. <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Exception のメッセージ	HSSO コンテキストの作成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01052-I	<i>aa...aa</i> accessed. <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	アクセスしてきたユーザーの ID です。
KAPM01053-E	Authentication Failed.	クライアントの認証に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01055-E	The system property specified in hcmds.home cannot be found.	hcmds.home で指定したシステムプロパティが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01056-E	HDVM.user not found at hcmds.home.	HDVM.user の値が設定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01057-E	HDVM.password not found at hcmds.home.	HDVM.password の値が設定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01059-E	The specified HSSO session is invalid, or does not exist. Session ID = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : リクエストで指定されたセッション ID	指定された HSSO セッションは無効または存在しません。 再ログインしてください。
KAPM01061-E	An invalid value is set in the configuration file. Parameter = <i>aa...aa</i>	設定ファイルに無効な値が設定されています。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : パラメーター名	<p>次に示すファイルの <i>aa...aa</i> で指定されるパラメーターが正常な値であることを確認してください。</p> <p>Windows 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントインストールフォルダ > \¥conf¥user.conf</p> <p>Solaris SPARC 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf</p> <p>Solaris10(x64)版または Linux 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントインストールフォルダ > /Base/conf/user.conf</p>
KAPM01062-E	<p>A parameter is not set in the configuration file. Parameter = <i>aa...aa</i></p> <p><i>aa...aa</i> : パラメーター名</p>	<p>設定ファイルにパラメーターが設定されていません。</p> <p>次に示すファイルに <i>aa...aa</i> で指定されるパラメーターが設定されていることを確認してください。</p> <p>Windows 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントインストールフォルダ > \¥conf¥user.conf</p> <p>Solaris SPARC 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf</p> <p>Solaris10(x64)版または Linux 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントインストールフォルダ > /Base/conf/user.conf</p>
KAPM01063-I	<p>HSSO configuration: Virtual Host Name = <i>aa...aa</i></p> <p><i>aa...aa</i> : バーチャルホスト名</p>	設定されているバーチャルホスト名を表示します。
KAPM01065-E	<p>Can't create DOM tree. - <i>aa...aa</i></p> <p><i>aa...aa</i> : Exception のメッセージ</p>	<p>クライアントのリクエストを DOM ツリーに解析できませんでした。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM01066-E	A CIM Repository exception occurred.	<p>CIM リポジトリで例外が発生しました。</p> <p>HiCommand V3.x シリーズの場合は、InterBase または InterClient が起動しているかどうか確認してください。</p> <p>HiCommand V4.x シリーズ以降の場合は、HiRDB が起動しているかどうか確認してください。</p> <p>問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM01067-E	The status of the response from Device Manager was FAILED.	<p>Device Manager から返されたレスポンスのステータスが FAILED です。原因は後続のメッセージ KAPM01068-E を参照してください。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM01068-E	<p><i>aa...aa</i></p> <p><i>aa...aa</i> : Device Manager のレスポンスに含まれるエラー情報</p>	<p><i>aa...aa</i> : Device Manager のレスポンスに含まれるエラー情報</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM01069-E	The protocol version <i>aa...aa</i> for HSSO Client is not supported.	HSSO クライアントで使用されているプロトコルバージョン <i>aa...aa</i> はサポート対象外です。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : プロトコルバージョン	セカンダリーサーバが要求した HSSO の操作にエラーが発生しているおそれがあります。セカンダリーサーバが出力するログを参照し、HSSO のエラーが発生していないか確認してください。エラーが発生している場合、プライマリーサーバにインストールされている Suite 製品をアップグレードしてください。
KAPM01073-E	The format of the response from Device Manager was invalid.	Device Manager から返されたレスポンスのフォーマットが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01081-E	Authentication has failed. User ID = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 認証したユーザーのユーザー ID	認証に失敗しました。 正しいユーザー ID とパスワードでログインしてください。
KAPM01084-I	The HSSO session has started. Session ID = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : セッション ID	HSSO セッションを開始します。
KAPM01087-W	The specified HSSO session is invalid, or does not exist. Session ID = <i>aa...aa</i>	指定された HSSO セッションは無効であるか、または存在しません。 <i>aa...aa</i> : セッション ID
KAPM01088-E	An attempt to load the class failed. Class = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : クラス名	クラスのロードに失敗しました。 <i>aa...aa</i> で指定されるクラスが、次に示すファイルの HSSO.classpath で指定されたクラスパスにあることを確認してください。 Windows 版: < Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ >¥conf¥user.conf Solaris SPARC 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf Solaris10(x64)版または Linux 版: < Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ > /Base/conf/user.conf
KAPM01089-E	An attempt to create the instance of the class for authentication failed. Class = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : クラス名	認証クラスのインスタンス取得に失敗しました。 次に示すファイルの HSSO.authentication.module の値が com.hitachi.truenorth.HiCommand.Base.Hsso.HSSOAuthenticationModule の実装クラスであることを確認してください。 Windows 版: < Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ >¥conf¥user.conf Solaris SPARC 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf Solaris10(x64)版または Linux 版: < Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ > /Base/conf/user.conf
KAPM01090-E	An attempt to create the instance of the class for authorization failed. Class = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : クラス名	承認クラスのインスタンス取得に失敗しました。 次に示すファイルの HSSO.authorization.module の値が com.hitachi.truenorth.HiCommand.Base.Hsso.HSSOAuthorizationModule の実装クラスであることを確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		Windows 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf ¥user.conf Solaris SPARC 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf Solaris10(x64)版または Linux 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントインストールフォルダ> /Base/conf/user.conf
KAPM01091-E	An attempt to initialize the authentication class failed. Class = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 認証クラス	認証クラスの初期化に失敗しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM01092-E	An attempt to initialize the authorization class failed. Class = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 承認クラス	承認クラスの初期化に失敗しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM01093-I	HSSO configuration: Authentication class = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 認証クラス	HSSO が使用する認証クラスを表示します。
KAPM01094-I	HSSO configuration: Authorization class = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 承認クラス	HSSO が使用する承認クラスを表示します。
KAPM01095-E	The authenticated user does not have permission. User ID = <i>aa...aa</i> , Application = <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : ユーザー ID <i>bb...bb</i> : アプリケーション名	認証されたユーザーは指定されたアプリケーションの権限を持ちません。 権限を持つユーザーでログインしてください。
KAPM01096-E	An attempt to authenticate the internal user has failed.	内部ユーザーの認証に失敗しました。 次に示すファイルの HDVM.user に指定されているユーザー名と HDVM.password に指定されているパスワードを持つアカウントが Device Manager に登録されていることを確認してください。 Windows 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf ¥user.conf Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM01097-E	An exception occurred during internal authentication module processing.	内部認証の処理中に障害が発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM01098-E	An exception occurred during authentication module processing.	認証処理中に障害が発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM01099-E	An exception occurred during authorization module processing.	承認処理中に障害が発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM01103-I	HSSO configuration: Device Manager Server URL = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Device Manager サーバの URL	HSSO が使用する Device Manager サーバの URL を表示します。
KAPM01104-I	HSSO configuration: Device Manager Server Connection Timeout = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : タイムアウト時間	HSSO が使用する Device Manager サーバとの通信タイムアウト時間を表示します。
KAPM01105-E	The JP1 token is invalid.	JP1 トークンは無効です。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		再ログインしてください。
KAPM01106-E	An attempt to communicate with JP1/Base has failed.	JP1/Base との通信に失敗しました。 JP1/Base が起動していることを確認してください。
KAPM01107-E	An error occurred due to a virtual host name. Function Code = <i>aa...aa</i> , Result Code = <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : 関数コード <i>bb...bb</i> : 関数の返り値	バーチャルホスト名が原因でエラーが発生しました。 次に示すファイルの hbase.virtualhost の値を確認してください。 Windows 版: <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf ¥user.conf Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM01108-E	An attempt to load the library associated with JP1/Base has failed.	JP1/Base に関連するライブラリーのロードに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01109-E	An exception occurred during JP1 token authentication processing. Function Code = <i>aa...aa</i> , Result Code = <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : 関数コード <i>bb...bb</i> : 関数の返り値	JP1 トークンの認証処理中に障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01114-E	An attempt to acquire the link and launch information failed.	リンク & ラUNCH 情報の取得に失敗しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM01115-E	Exception in DeviceManager. DeviceManager returns FAILED. - <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Device Manager から取得したエラーメッセージ	Device Manager のレスポンス Status が FAILED です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01116-E	No user was returned from DeviceManager.	GetUser のレスポンスにユーザー情報が含まれていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01119-E	No user information is set in the HSSO session.	HSSO セッションにユーザー情報が設定されていません。 再ログインしてください。
KAPM01123-I	HSSO configuration: HSSO Session Timeout = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : タイムアウト時間	HSSO セッションのタイムアウト時間を表示します。単位は秒です。
KAPM01124-I	The login was successful. (session ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID	ログインが正常に終了したことを示す監査ログです。
KAPM01125-E	The login process has failed.	ログインに失敗したことを示す監査ログです。
KAPM01126-W	The logout processing failed because the user was already logged out. (session ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID	すでにログアウトしているため、ログアウトに失敗したことを示す監査ログです。
KAPM01152-E	Can't get the application name from request. Request is invalid.	リクエストにアプリケーション名が指定されていません。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01154-W	<code>aa...aa</code> is not registered. <code>aa...aa</code> : アプリケーション名	<code>applicationName</code> で指定されるアプリケーションがリポジトリに登録されていません。
KAPM01156-E	Exception in Repository. - <code>aa...aa</code> <code>aa...aa</code> : リポジトリアクセスの障害内容	リポジトリへのアクセス中にエラーが発生しました。 <code>hcmtsRepository[n].log</code> の KAPM02xxx-E のメッセージを参照してください (<code>n</code> は最も新しいファイルの番号です)。
KAPM01167-E	The database has stopped.	データベースが停止しました。
KAPM01168-E	The RD area of HBase is blocked.	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの RD エリアが閉塞しています。 HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。
KAPM01169-E	Authentication of the JP1 token failed.	JP1 トークンの認証に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01172-E	An error occurred while linking to the external authentication server.	外部認証サーバ連携でエラーが発生しました。 次の対処をしてください。 LDAP の場合 : <ol style="list-style-type: none"> <code>exauth.properties</code> に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 <code>hcmts64ldapuser</code> コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。 OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 RADIUS の場合 : <ol style="list-style-type: none"> <code>exauth.properties</code> に設定されているホスト、ポート、およびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 <code>hcmts64radiussecret</code> コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 Kerberos の場合 :

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<ol style="list-style-type: none"> 1. <code>exauth.properties</code> に設定されているレルム名と KDC が正しいか確認してください。 2. ネットワークが正しく接続されているか確認してください。 3. 外部認証サーバが Kerberos V5 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。 4. 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 JP1/Base の場合： <ol style="list-style-type: none"> 1. プライマリーサーバと同一ホスト上の JP1/Base が、正しく運用できることを確認してください。 2. 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01176-E	An attempt to acquire the trusted server ID failed.	サーバ識別子の取得に失敗しました。 <code>hcmds64chgtssid</code> コマンドでサーバ識別子を設定してください。
KAPM01177-E	An attempt to acquire the trusted server information has failed. (trusted server ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ識別子	HSSO セッションに設定されているサーバー識別子の接続先が登録されていません。 HSSO セッションは無効です。再ログインしてください。 相互認証を行っている場合、 <code>hcmds64trust</code> コマンドを使ってサーバ識別子の接続先を登録してください。
KAPM01180-E	Granting of a permission failed because the client of the trusted server and the trusted server have different authentication methods. (user ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	接続元と接続先でユーザー認証方法が異なるため、権限の付与に失敗しました。 認証されたユーザーの管理方法を見直してください。
KAPM01181-E	Authentication has failed.	認証に失敗しました。 相互認証の環境を見直してください。
KAPM01182-E	Authentication has failed. User ID = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 認証したユーザーのユーザー ID	認証に失敗しました。 相互認証の環境を見直してください。
KAPM01183-E	An error occurred in communication with the HSSO server.	HSSO サーバへの接続でエラーが発生しました。 次の対処をしてください。 <ol style="list-style-type: none"> 1. <code>hcmds64trust</code> コマンドで設定したホスト、ポート、プロトコルを使用して接続先の製品にアクセスできることを確認してください。 2. <code>hcmds64trust</code> コマンドで相互認証を行う製品への接続設定を見直してください。
KAPM01184-E	An error occurred on the HSSO server.	HSSO サーバでエラーが発生しました。 再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01185-E	No groups that the user belongs to are registered.	ユーザーが所属するグループが登録されていません。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		ユーザーが所属する外部認証サーバのグループを登録し、そのグループに適切な権限を付与してください。
KAPM01186-E	The authenticated user cannot be used in mutual authentication. (user ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	認証されたユーザーは、相互認証で利用できません。 相互認証で利用できるユーザーを使用してください。
KAPM01187-W	An attempt to record a login date failed. (user ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	ログイン日時の記録に失敗しました。 頻繁に発生する場合は、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。
KAPM01188-I	The login date was recorded. (user ID = <i>aa...aa</i> , product name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID <i>bb...bb</i> : 製品名	ログイン日時を記録しました。
KAPM01190-E	An attempt to authenticate the user failed because a secret file is registered. (user id = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	シークレットファイルが登録されているため、ユーザー認証に失敗しました。 プライマリーサーバ、セカンダリーサーバでの、シークレットファイルの状態を同じにしてください。
KAPM01191-E	An attempt to decrypt authentication data failed. (user id = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	認証情報の復号に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01192-E	The decrypted authentication data is invalid. (user id = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	復号した認証情報が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01193-E	Requests containing QueryString are not accepted.	クエリストリングが含まれるリクエストは、受け付けられません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01205-E	No instance of Service associated with ServiceAccessPoint.	ServiceAccessPoint に関連した Service が取得できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01206-E	No instance of SoftwareFeature associated with Service.	Service に関連した SoftwareFeature が取得できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01208-E	Exception in Repository. - <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : リポジトリアクセスの障害内容	リポジトリへのアクセス中にエラーが発生しました。 hcmtsRepository[n].log の KAPM02xxx-E のメッセージを参照してください (n は最も新しいファイルの番号です)。
KAPM01209-W	ServiceAccessPoint is not registered.	ラUNCH情報が1件もリポジトリに登録されていません。
KAPM01220-E	Communication with the external authentication server has failed.	外部認証サーバとの通信に失敗しました。 次の対処をしてください。 LDAP の場合 :

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<ol style="list-style-type: none"> 1. <code>exauth.properties</code> に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 2. <code>hcmds64ldapuser</code> コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 3. StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。 4. OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。 5. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 <p>RADIUS の場合：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <code>exauth.properties</code> に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 2. <code>hcmds64radiussecret</code> コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 3. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 <p>Kerberos の場合：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <code>exauth.properties</code> に設定されているレلم名と KDC が正しいか確認してください。 2. ネットワークが正しく接続されているか確認してください。 3. 外部認証サーバが Kerberos V5 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。 4. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01255-E	Exception in DeviceManager. DeviceManager returns FAILED. - <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Device Manager から取得したエラーメッセージ	<p>Device Manager のレスポンス Status が FAILED です。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM01302-E	Can't get the host name or port number of DeviceManager from configuration.	<p>Device Manager のホスト名またはポート番号がコンフィグファイルから取得できません。</p> <p><code>HDVM.host</code> および <code>HDVM.port</code> の値が <code>init.conf</code> に設定されていることを確認してください。</p>

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM01308-E	An attempt to communicate with Device Manager failed. URL = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Device Manager サーバの URL	Device Manager との通信に失敗しました。 Device Manager が起動しているか確認してください。または、次に示すファイルの HDVM.protocol, HDVM.host, および HDVM.port の値が適切であることを確認してください。 Windows 版 : <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf Solaris 版または Linux 版 : /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM01309-E	The Device Manager Server XML API version <i>aa...aa</i> is not supported. <i>aa...aa</i> : バージョン	Device Manager サーバ XML API のバージョン <i>aa...aa</i> はサポートしていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01312-E	DeviceManager Server version <i>aa...aa</i> is not supported. <i>aa...aa</i> : Device Manager のバージョン	アクセス先の Device Manager のバージョンはサポートしていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01314-E	The connection to Device Manager timed out.	Device Manager との接続がタイムアウトしました。 Device Manager が起動していることを確認してください。
KAPM01331-I	Connecting to DeviceManager Server specified by <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Device Manager の URL	<i>aa...aa</i> で指定される Device Manager に接続を開始します。
KAPM01336-E	URL <i>aa...aa</i> is invalid to DeviceManager Server. <i>aa...aa</i> : Device Manager の URL	Device Manager の URL の形式が不正です。 init.conf の HDVM.host または HDVM.port が正しく設定されているか確認してください。
KAPM01337-E	Authentication Failed in DeviceManager.	Device Manager で認証エラーが発生しました。 指定したユーザーが Device Manager に登録されているか確認してください。
KAPM01338-E	I/O Error regarding connection to DeviceManager.	Device Manager への通信時に障害が発生しました。 Device Manager が起動していることを確認してください。
KAPM01353-E	Can not map <i>aa...aa</i> . <i>aa...aa</i> : ユーザー権限	ユーザー権限のマッピングができません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM01401-I	Creating CIMClient.	CIMClient の作成を開始します。
KAPM01402-E	Can't create CIMClient. - <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Exception のメッセージ	CIMClient の作成に失敗しました。 hcndsRepository[n].log の KAPM02xxx-E のメッセージを参照してください (n は最も新しいファイルの番号です)。
KAPM01503-W	The default value will be set because the value set for HTTP KeepAlive is invalid. (parameter name = <i>aa...aa</i> , parameter value = <i>bb...bb</i> , parameter default value = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : パラメーターの名称	HTTP KeepAlive の設定値に誤りがあるため、デフォルト値を設定します。 user.conf ファイルの <i>aa...aa</i> で指定したパラメーターの値を見直してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>bb...bb</i> : パラメーターの値 <i>cc...cc</i> : パラメーターのデフォルト値	
KAPM02001-E	Can not be found database.	データベースが見つかりません。 次に示すファイルの DATABASE.path の値を確認してください。 Windows 版: < Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ >¥conf¥user.conf Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM02001-W	Some of connection updated the same instance together. So didn't update the instance.	ほかの接続が同時に同じインスタンスを更新したため、更新できませんでした。更新対象が更新されているかを確認してください。更新されていない場合は、再度実行してください。
KAPM02002-E	Your user name and password are not defined.	データベースにアクセスするユーザー名、またはパスワードが不正です。 次に示すファイルの DATABASE.user または DATABASE.password の値を確認してください。 Windows 版: < Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ >¥conf¥user.conf Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM02003-E	An unknown host exception occurred while trying to open a socket connection to server.	アクセスするデータベースのホスト名が不正です。 次に示すファイルの DATABASE.hostname の値を確認してください。 Windows 版: < Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ >¥conf¥user.conf Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM02004-E	No suitable driver.	データベースにアクセスするドライバ名が不正です。 次に示すファイルの DATABASE.type の値を確認してください。 Windows 版: < Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ >¥conf¥user.conf Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM02005-E	A socket exception occurred while trying to establish a socket connection to server.	InterClient との通信でエラーが発生しました。InterClient が起動しているかを確認してください。
KAPM02006-E	InterServer is unable to locate the InterBase application or service.	InterBase と通信ができませんでした。InterBase のサービスが起動しているかを確認してください。
KAPM02007-E	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Exception のメッセージ	SQLException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02008-E	<i>aa...aa</i>	その他の例外が発生しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : Exception のメッセージ	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02009-E	Failed to unlock a table when inserting a record or records.	insert 時の接続の設定である Table-unlock 処理に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02010-E	Update data doesn't exist.	データが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02011-E	Delete data doesn't exist.	データが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02012-E	Search data doesn't exist.	データが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02013-E	Exception happened when some CIM class was used.	CIM にセットされた値の読み出し、または使用する際にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02014-E	An attempt to load the definition for a class has failed. Class name = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 対象となったクラス名	リポジトリからクラス情報を取得できません。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02015-E	A class definition could not be found. Class name = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 対象となったクラス名	データベースのクラス情報定義テーブルからクラス情報を取得できません。 Single Sign On Service を再起動してください。
KAPM02016-E	A RepositoryException occurred.	データベースの接続で例外が発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02017-E	The parameter is null.	パラメーターが null です。 本メッセージは、補足情報です。同一時間帯に出力されている他のメッセージを確認し、そのメッセージの対処にしたがってください。
KAPM02018-E	The parameter is invalid.	パラメーターが不正です。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02019-E	The CIMElement already exists.	CIMElement が重複しています。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02020-E	Duplicate data exists.	データが重複しています。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02021-E	The CIMElement could not be found.	CIMElement が存在しません。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02023-E	The CIMObjectPath is incorrect. A key is required.	CIMObjectPath が不正です。KEY プロパティが設定されていません。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02025-E	The CIMObjectPath contains an invalid property.	CIMObjectPath が不正なプロパティを含んでいます。 あとに続く処理メッセージに従ってください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM02027-E	The key property could not be changed.	KEY プロパティを変更しようとした。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02029-E	The initialize parameter is invalid.	init.conf のパラメーターが不正です。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02030-E	An unsupported data type was used.	未サポートのデータタイプが使用されました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02031-E	The CIMClass is invalid. A KEY property is required.	CIMClass が不正です。KEY プロパティが設定されていません。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02032-E	The CIMClass could not be deleted, because it contains instances.	CIMClass がインスタンスを持っているため、削除できません。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02033-E	The CIMClass could not be deleted, because it contains subclasses.	CIMClass がサブクラスを持っているため、削除できません。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02034-E	A ClassNotFoundException occurred.	Java の Class が見つかりません。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02035-E	A CIMInConnectionPoolException occurred.	データベースの接続の取得に失敗しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02036-E	A connection to the database could not be established.	コネクションプールからデータベースの接続の取得に失敗しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02038-W	A DeadLockException occurred. Description = aa...aa aa...aa : 対象となったクラス名	データベースでデッドロックが発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02039-W	A CIMInDeadLockException occurred.	リポジトリでデッドロックが発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02040-E	The CIMInstance is invalid.	CIMInstance が不正です。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02041-E	The CIMObjectPath is invalid.	CIMObjectPath が不正です。 本メッセージは、補足情報です。同一時間帯に出力されている他のメッセージを確認し、そのメッセージの対処にしたがってください。
KAPM02042-E	The name of property is invalid.	プロパティ名が不正です。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02044-E	A DBNotFoundException occurred.	データベースが見つかりません。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02045-E	The CIMClass is invalid.	CIMClass が不正です。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02046-E	The CIMProperty is invalid. The KEY property must be set.	CIMProperty が不正です。KEY プロパティが設定されていません。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02047-E	The type of class is invalid.	Vector に設定されている値が不正です。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02048-E	Failed to get membership groups.	メンバーグループの取得に失敗しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02049-E	Not authorized object. ObjectName = aa...aa aa...aa : オブジェクト名	許可されないオブジェクトです。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02050-E	Host name is invalid.	ホスト名が間違っています。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02051-E	Cannot connect to InterClient.	InterClient へ接続できません。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02052-E	Cannot connect to InterBase.	InterBase へ接続できません。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02053-E	SQLException occurred. Description = aa...aa aa...aa : 例外の詳細メッセージ	SQLException が発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02054-E	Exception occurred. Description = aa...aa aa...aa : 例外の詳細メッセージ	Exception が発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02055-E	CIMException occurred. Description = aa...aa aa...aa : 例外の詳細メッセージ	CIMException が発生しました。 本メッセージは、補足情報です。同一時間帯に出力されている他のメッセージを確認し、そのメッセージの対処にしたがってください。
KAPM02056-E	A CIMClassNotFoundException occurred.	CIMClassNotFoundException が発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02057-E	IOException occurred. Description = aa...aa aa...aa : 例外の詳細メッセージ	IOException が発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02058-E	InterruptedException occurred. Description = aa...aa aa...aa : 例外の詳細メッセージ	InterruptedException が発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02059-E	The time limit for establishing a connection is over.	コネクション作成タイムオーバーが発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02060-E	An attempt to establish a connection has failed.	コネクション作成に失敗しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02061-E	aa...aa aa...aa : 例外オブジェクト名と発生した原因、または例外オブジェクトのバックトレース	KAPMxxxxx-E の詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表します。 直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。
KAPM02062-I	The get method changed the state to the standby state.	get メソッドで待機状態になりました。
KAPM02063-I	The createConnection method changed the state to the standby state.	createConnection メソッドで待機状態になりました。
KAPM02069-E	A time-over error occurred when connecting to the repository.	コネクション取得時にタイムオーバーが発生しました。 ログイン時の場合は、もう一度ログインしてください。すでにログインをしている場合は、操作をもう一度繰り返してください。
KAPM02070-E	A CIMUnavailableDatabaseException occurred. Detailed message of exception = aa...aa aa...aa : 例外の詳細メッセージ	CIMUnavailableDatabaseException が発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02071-E	HiRDB is not running.	HiRDB が起動していません。 HiRDB を起動してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM02072-E	The password of a user connected to HiRDB is invalid. (user name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー名	HiRDB に接続するユーザーのパスワードが不正です。 user.conf ファイルの HiRDB.password の値を確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02073-E	The user name of a user connected to HiRDB is invalid. (user name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー名	HiRDB に接続するユーザー名が不正です。 user.conf ファイルの HiRDB.user の値を確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02074-W	The table name registered into DBMS is changed. Before= <i>aa...aa</i> After = <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : 変更前 <i>bb...bb</i> : 変更後	DBMS に登録するテーブル名を変更します。
KAPM02075-E	An attempt to set a connection to the factory has failed.	Factory にコネクションを設定できませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02076-I	Processing to initialize the connection pool was executed. <i>aa...aa</i> : Initial value, <i>bb...bb</i> : Increment value, <i>cc...cc</i> : Maximum value, <i>dd...dd</i> : Keep-alive period, <i>ee...ee</i> : Timeout period, <i>ff...ff</i> : Number of retries, <i>gg...gg</i> : Retry interval <i>aa...aa</i> : 初期値 <i>bb...bb</i> : 増加値 <i>cc...cc</i> : 最大値 <i>dd...dd</i> : 生存時間 <i>ee...ee</i> : タイムアウト時間 <i>ff...ff</i> : リトライ回数 <i>gg...gg</i> : リトライ間隔	コネクションプールを初期化しました。
KAPM02077-E	An attempt to release the connection of the connection pool has failed.	コネクションプールのコネクションの解放に失敗した場合に表示します。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02078-E	A RepositoryException occurred. (details = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 例外の詳細メッセージ	RepositoryException が発生した場合に表示します。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02079-E	An attempt to release the JDBC connection has failed.	JDBC 接続の解放に失敗した場合に表示します。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM02080-E	A CIMHeldRepositoryException has occurred. Exception message = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 例外の詳細メッセージ	CIMHeldRepositoryException が発生しました。 HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから、再実行してください。
KAPM02081-E	A hcmdsDBUserManagementException has occurred. (exception message = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 例外のメッセージ	hcmdsDBUserManagementException が発生しました。 HiRDB の設定と状態を確認してください。
KAPM02201-I	The method was invoked.	メソッドが呼ばれました。
KAPM02202-I	The following arguments were specified: <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : パラメーター	パラメーター <i>aa...aa</i> がメソッドの引数に指定されました。
KAPM02203-I	External module processing has started. (module = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : モジュール名	外部モジュールの処理を開始しました。
KAPM02204-I	External module processing has terminated. (module = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : モジュール名	外部モジュールの処理を終了しました。
KAPM02210-E	The specified argument is null.	指定された引数は null です。
KAPM02211-E	The password is not set.	パスワードが設定されていません。
KAPM02212-E	Authentication has failed.	認証に失敗しました。
KAPM02213-E	An attempt to read the password file has failed.	パスワードファイルの読み取りに失敗しました。 次に示すファイルの読み取り権限があることを確認してください。 Windows 版: <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥.hbaspass Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/.hbaspass ファイルの読み取り権限がある場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02214-E	An attempt to write to the password file has failed.	パスワードファイルの書き込みに失敗しました。 次に示すファイルの書き込み権限があることを確認してください。 Windows 版: <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥.hbaspass Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/.hbaspass ファイルの書き込み権限がある場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02215-E	The authenticated user does not have permission to execute the method.	認証されたユーザーはメソッドの実行権限を持っていません。
KAPM02216-E	The specified user was not found.	指定されたユーザーが見つかりませんでした。
KAPM02217-E	The specified group was not found.	指定されたグループが見つかりませんでした。
KAPM02218-E	The specified user already exists.	指定されたユーザーはすでに存在します。
KAPM02219-E	The specified group already exists.	指定されたグループはすでに存在します。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM02220-E	The specified user is already registered in the group.	指定されたユーザーがすでにグループに登録されています。
KAPM02221-E	hadmin cannot be registered in the group.	hadmin はグループに登録できません。
KAPM02222-E	An error occurred during user database access.	ユーザーデータベースへのアクセス中にエラーが発生しました。 DBMS, HBase Storage Mgmt Web Service, HBase Storage Mgmt Common Service が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02223-E	The specified mode is unsupported.	指定されたモードはサポートされていません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02224-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02225-E	The specified user cannot be deleted.	指定したユーザーは削除できません。
KAPM02226-E	The specified group cannot be deleted.	指定したグループは削除できません。
KAPM02227-E	The common repository is stopping.	共通リポジトリが停止しています。DBMS が起動しているか確認してください。
KAPM02228-E	The user ID is not set.	ユーザー ID が設定されていません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02229-E	The specified user ID is invalid.	指定されたユーザー ID は不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02230-E	The specified password is invalid.	指定されたパスワードは不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02231-E	The application type is not set.	アプリケーションタイプが設定されていません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02232-E	The resource group ID is not set.	リソースグループ ID が設定されていません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02233-E	The specified application is not registered.	指定されたアプリケーションは登録されていません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02234-I	The permissions for aa...aa will now be changed. (User ID = aa...aa)	aa...aa のパーミッションを変更します。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : ユーザー ID	
KAPM02235-I	The permissions for <i>aa...aa</i> were changed. (User ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	<i>aa...aa</i> のパーミッションを変更しました。
KAPM02236-I	A user account will now be created. (User ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	ユーザーアカウントを作成します。
KAPM02237-I	The user account was created successfully. (User ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	ユーザーアカウントを作成しました。
KAPM02238-I	The user-account properties will now be changed. (<i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 変更前のプロパティ一覧	ユーザーアカウントのプロパティを変更します。
KAPM02239-I	The user-account properties were changed. (<i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 変更後のプロパティ一覧	ユーザーアカウントのプロパティを変更しました。
KAPM02240-I	The resource-group properties will now be changed. (<i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 変更前のプロパティ一覧	リソースグループのプロパティを変更します。
KAPM02241-I	The resource-group properties were changed. (<i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 変更後のプロパティ一覧	リソースグループのプロパティを変更しました。
KAPM02242-I	The allocation status of the resource group will now be changed. (<i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 変更前の割り当て状態	リソースグループの割り当て状態を変更します。
KAPM02243-I	The allocation status of the resource group was changed. (<i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 変更後の割り当て状態	リソースグループの割り当て状態を変更しました。
KAPM02244-I	The password will now be changed. (User ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	パスワードを変更します。
KAPM02245-I	The password was changed. (User ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	パスワードを変更しました。
KAPM02246-I	The user account will now be deleted. (User ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	ユーザーアカウントを削除します。
KAPM02247-I	The user account was deleted. (User ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	ユーザーアカウントを削除しました。
KAPM02248-I	The resource group will now be deleted. (resource group ID = <i>aa...aa</i> , resource group name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : リソースグループ ID <i>bb...bb</i> : リソースグループ名	リソースグループを削除します。
KAPM02249-I	The resource group was deleted. (resource group ID = <i>aa...aa</i> , resource group name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : リソースグループ ID <i>bb...bb</i> : リソースグループ名	リソースグループを削除しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM02250-E	A resource group with the same name has already been registered. (resource group name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : リソースグループ名	同じ名前のリソースグループが登録されています。
KAPM02251-E	A user account with the same user ID has already been registered. (User ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	同じユーザー ID のユーザーアカウントが登録されています。
KAPM02252-E	A resource group with the same ID has already been registered. (group ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : グループ ID	同じ ID のリソースグループが登録されています。
KAPM02254-I	Request information: (API version = <i>aa...aa</i> , Command name = <i>bb...bb</i> , User ID or session ID = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : バージョン <i>bb...bb</i> : コマンド名 <i>cc...cc</i> : ID	リクエストの情報を示します。
KAPM02255-E	The specified version is not supported. (version = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : バージョン	指定したバージョンはサポートされていません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02256-E	The specified command is not supported. (command = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : コマンド名	指定したコマンドはサポートされていません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02257-E	Authentication has failed. (user ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	認証に失敗しました。ユーザー ID とパスワードが正しいことを確認してください。
KAPM02258-I	Response information: (API version = <i>aa...aa</i> , Command name = <i>bb...bb</i> , Response status = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : バージョン <i>bb...bb</i> : コマンド名 <i>cc...cc</i> : レスポンスの状態	レスポンスの情報を示します。
KAPM02259-I	Response information when an error occurs: (Error code = <i>aa...aa</i> , Description = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : エラーコード <i>bb...bb</i> : エラーの説明	エラー時のレスポンスの情報を示します。
KAPM02260-E	An attempt to communicate with a server has failed. (URL = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバの URL	サーバとの通信に失敗しました。URL で指定するサーバの HBase Storage Mgmt Common Service または HBase Storage Mgmt Web Service が起動していることを確認してください。
KAPM02261-E	An attempt to parse the response has failed.	レスポンスの解析に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02262-E	The request parameter is invalid.	リクエストのパラメーターが不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM02263-E	This user does not have execution permissions. (ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID	このユーザーには実行権限がありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02269-E	指定されたユーザーが見つかりません。	指定されたユーザーが見つかりません。 ほかのユーザーによって、指定したユーザーが削除されたおそれがあります。表示を更新して選択したユーザーの登録状態を確認してください。
KAPM02270-E	The same user ID already exists.	同じユーザー ID がすでにあります。 ほかのユーザー ID を指定してください。
KAPM02271-E	An attempt to communicate with a database has failed.	データベースとの通信に失敗しました。 HiRDB が起動していることを確認してください。
KAPM02272-E	An error occurred within the server.	サーバエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02273-I	The user will now be added. (ID = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID <i>bb...bb</i> : 追加対象のユーザー ID	ユーザーを追加します。
KAPM02274-I	The user was added successfully. (ID = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID <i>bb...bb</i> : 追加対象のユーザー ID	ユーザーを追加しました。
KAPM02275-I	The password will now be changed. (ID = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID <i>bb...bb</i> : 変更対象のユーザー ID	パスワードを変更します。
KAPM02276-I	The password was changed successfully. (ID = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID <i>bb...bb</i> : 変更対象のユーザー ID	パスワードを変更しました。
KAPM02277-I	The user profile will now be changed. (ID = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID <i>bb...bb</i> : 変更対象のユーザー ID	プロフィールを変更します。
KAPM02278-I	The user profile was changed successfully. (ID = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID <i>bb...bb</i> : 変更対象のユーザー ID	プロフィールを変更しました。
KAPM02279-I	The permissions will now be changed. (ID = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i> , permissions = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID <i>bb...bb</i> : 変更対象のユーザー ID <i>cc...cc</i> : 変更後の権限	権限を変更します。
KAPM02280-I	The permissions were changed successfully. (ID = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i> , permissions = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID	権限を変更しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>bb...bb</i> : 変更対象のユーザー ID <i>cc...cc</i> : 変更後の権限	
KAPM02281-I	The user will now be deleted. (ID = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID <i>bb...bb</i> : 削除対象のユーザー ID	ユーザーを削除します。
KAPM02282-I	The user was deleted successfully. (ID = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID <i>bb...bb</i> : 削除対象のユーザー ID	ユーザーを削除しました。
KAPM02283-E	The old password is incorrect. (ID = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID <i>bb...bb</i> : 変更対象のユーザー ID	古いパスワードが正しくありません。
KAPM02284-I	The user will now be locked. (ID = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID <i>bb...bb</i> : ユーザー ID	ユーザーをロックします。
KAPM02285-I	The user was locked successfully. (ID = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID <i>bb...bb</i> : ユーザー ID	ユーザーをロックしました。
KAPM02286-E	ユーザーのロックに失敗しました。 <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 詳細情報	ユーザーのロックに失敗しました。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM02287-I	The user will now be unlocked. (ID = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID <i>bb...bb</i> : ユーザー ID	ユーザーのロックを解除します。
KAPM02288-I	The user was unlocked successfully. (ID = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : セッション ID <i>bb...bb</i> : ユーザー ID	ユーザーのロックを解除しました。
KAPM02289-E	ユーザーのロック解除に失敗しました。 <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 詳細情報	ユーザーのロック解除に失敗しました。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM02290-I	Authentication was successful. (user ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	認証に成功しました。
KAPM02291-W	Authentication has failed. <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 詳細情報	認証に失敗しました。
KAPM02292-W	Authentication has failed for <i>aa...aa</i> times in a row, so the user (<i>bb...bb</i>) was locked. <i>aa...aa</i> : 失敗した回数 <i>bb...bb</i> : ユーザー ID	<i>aa...aa</i> 回連続で認証に失敗したので、ユーザー " <i>bb...bb</i> " をロックしました。
KAPM02294-E	The RD area of HBase is blocked.	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの RD エリアが閉塞しています。 HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。
KAPM02295-E	A distinguished name has not been set.	識別名が設定されていません。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02296-E	A domain name has not been set.	ドメイン名が設定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02297-E	The specified distinguished name already exists. (distinguished name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	指定された識別名はすでに存在します。 ほかの Distinguished Name を指定してください。
KAPM02298-E	The specified distinguished name could not be found. (distinguished name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	指定された識別名が見つかりません。 ほかのユーザーによって、指定した認可グループが削除されたおそれがあります。表示を更新したあとに、指定した認可グループの登録状態を確認してください。
KAPM02301-E	hcmds.home is not set in the Java system properties.	Java のシステムプロパティに hcmds.home が設定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02302-E	An error occurred during loading of a library.	ライブラリーのロードエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02303-E	An attempt to acquire user information about a HiRDB-connected user has failed. error code = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : エラーコード	HiRDB に接続するユーザーの情報取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02304-E	An attempt to set a system environment variable has failed. error code = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : エラーコード	システム環境変数の設定に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02305-E	Attempts to set the system environment variables PDDIR and PATH have failed. error code = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : エラーコード	システム環境変数の PDDIR, PATH の設定に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02306-E	An attempt to clear an HiRDB system environment variable has failed. error code = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : エラーコード	HiRDB のシステム環境変数のクリアに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02307-E	The application type is required, but is not set.	アプリケーションタイプが設定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02401-E	An attempt to read the file failed. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	ファイルの読み込みに失敗しました。 指定のフォルダにファイルが存在することを確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM02409-E	<p>A communication error occurred in an external authentication server. (error code = aa...aa) aa...aa : エラーコード</p>	<p>外部認証サーバの通信障害が発生しました。 次の対処をしてください。</p> <p>LDAP の場合 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 2. hcnds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 3. StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。 4. OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。 5. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 <p>RADIUS の場合 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 2. hcnds64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 3. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02410-W	<p>Authentication with an external authentication server has failed. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd) aa...aa : ユーザ ID bb...bb : ホスト名 cc...cc : ポート番号 dd...dd : プロトコル</p>	<p>ログインユーザーが外部認証サーバでの認証に失敗しました。 正しいユーザー ID とパスワードでログインしてください。</p>
KAPM02411-W	<p>Authentication with an external authentication server has failed. The specified user was not found in the external authentication server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb) aa...aa : ユーザ ID bb...bb : ホスト名</p>	<p>ログインユーザーが外部認証サーバに見つかりません。 正しいユーザー ID とパスワードでログインしてください。</p>
KAPM02412-E	<p>A naming exception occurred. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc) aa...aa : ホスト名 bb...bb : ポート番号</p>	<p>ネーミング例外が発生しました。 次の対処をしてください。</p> <p>LDAP の場合 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>cc...cc</i> : プロトコル	<p>部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> hcnds64ldapuser コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。 OCSF が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。 問題が解決しないときは、保守情報を取得し、問い合わせ窓口ご連絡してください。 <p>RADIUS の場合 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <code>exauth.properties</code> に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 hcnds64radiussecret コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 問題が解決しないときは、保守情報を取得し、問い合わせ窓口ご連絡してください。
KAPM02413-E	<p>The negotiation for a TLS session has failed. (host = <i>aa...aa</i>, port = <i>bb...bb</i>, protocol = <i>cc...cc</i>)</p> <p><i>aa...aa</i> : ホスト名 <i>bb...bb</i> : ポート番号 <i>cc...cc</i> : プロトコル</p>	<p>TLS セッションのネゴシエーションに失敗しました。</p> <p>次の対処をしてください。</p> <p>LDAP の場合 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <code>exauth.properties</code> に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 hcnds64ldapuser コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。 OCSF が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。 <p>RADIUS の場合 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <code>exauth.properties</code> に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 hcnds64radiussecret コマンドで <code>exauth.properties</code> の

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<p>auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。</p> <p>3. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM02414-I	<p>Authentication with an external authentication server was successful. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd) aa...aa : ユーザー ID bb...bb : ホスト名 cc...cc : ポート番号 dd...dd : プロトコル</p>	<p>ログインユーザーが外部認証サーバの認証に成功しました。</p>
KAPM02416-E	<p>A communication error occurred in an external authentication server.</p>	<p>外部認証サーバの通信障害が発生しました。次の対処をしてください。</p> <p>LDAP の場合 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 2. hcmts64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 3. StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。 4. OCSP が有効な場合、次の対処をしてください。 ・証明書が有効であるか確認してください。 5. 問題が解決しないときは、保守情報を取得し、問い合わせ窓口連絡してください。 <p>RADIUS の場合 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 2. hcmts64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 3. 問題が解決しないときは、保守情報を取得し、問い合わせ窓口連絡してください。
KAPM02417-E	<p>Communication with an external authentication server has failed. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc) aa...aa : ホスト名 bb...bb : ポート番号 cc...cc : プロトコル</p>	<p>LDAP サーバとの通信に失敗しました。次の対処をしてください。</p> <p>LDAP の場合 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<p>2. hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。</p> <p>3. StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。</p> <p>4. OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。</p> <p>5. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p> <p>RADIUS の場合：</p> <p>1. exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。</p> <p>2. hcmds64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。</p> <p>3. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM02418-E	<p>The LDAP service cannot be used. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc) aa...aa : ホスト名 bb...bb : ポート番号 cc...cc : プロトコル</p>	<p>LDAP のサービスが利用できません。 次の対処をしてください。</p> <p>LDAP の場合：</p> <p>1. exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。</p> <p>2. hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。</p> <p>3. StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。</p> <p>4. OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。</p> <p>5. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p> <p>RADIUS の場合：</p> <p>1. exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。</p> <p>2. hcmds64radiussecret コマンドで exauth.properties の</p>

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<p>auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。</p> <p>3 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM02419-W	Only local operation is available because the attempt to read the configuration file for the external authentication server has failed.	<p>exauth.properties ファイルの読み込みに失敗したため local で動作します。</p> <p>exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。</p>
KAPM02422-W	<p>A parameter in the exauth.properties file contains an invalid value (<i>aa...aa</i> = <i>bb...bb</i>). The default value (<i>cc...cc</i>) will be used.</p> <p><i>aa...aa</i> : パラメーター名称 <i>bb...bb</i> : パラメーターの値 <i>cc...cc</i> : デフォルト値</p>	<p>exauth.properties ファイルのパラメーターに指定した値が不正です。</p> <p>exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。</p>
KAPM02423-E	<p>Authentication of the search user has failed. (host = <i>aa...aa</i>)</p> <p><i>aa...aa</i> : ホスト名</p>	<p>LDAP サーバで検索ユーザーの認証に失敗しました。</p> <p>hcmds64ldapuser コマンドで外部認証サーバのアクセスユーザーを登録してください。登録済みの場合は登録されているユーザーの設定内容を見直してください。</p>
KAPM02424-E	An error occurred in the external authentication server.	<p>LDAP サーバでエラーが発生しました。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM02425-E	<p>A parameter was not specified. (parameter = <i>aa...aa</i>)</p> <p><i>aa...aa</i> : パラメーター名称</p>	<p>exauth.properties ファイルに、パラメーターが指定されていません。</p> <p>exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。</p>
KAPM02426-E	Authentication stopped because a setting in the configuration file for the external authentication server was invalid.	<p>exauth.properties ファイルの設定が不正のため、認証を中断します。</p> <p>exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。</p>
KAPM02427-E	<p>An invalid character was specified in the URL for a host name or a port number. (host = <i>aa...aa</i>, port = <i>bb...bb</i>)</p> <p><i>aa...aa</i> : ホスト名 <i>bb...bb</i> : ポート番号</p>	<p>exauth.properties ファイルに指定したホスト名、またはポート番号に URL で指定できない文字が含まれています。</p> <p>exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。</p>
KAPM02429-I	<p>A RADIUS packet has been received. (packet information = <i>aa...aa</i>)</p> <p><i>aa...aa</i> : パケットの情報</p>	RADIUS パケットを受信しました。
KAPM02430-E	<p>Verification of a RADIUS packet has failed. (host = <i>aa...aa</i>, port = <i>bb...bb</i>, protocol = <i>cc...cc</i>, cause = <i>dd...dd</i>)</p> <p><i>aa...aa</i> : ホスト <i>bb...bb</i> : ポート <i>cc...cc</i> : プロトコル <i>dd...dd</i> : 失敗の原因</p>	RADIUS パケットの検証に失敗しました。
KAPM02431-E	The connection to an external authentication server has timed out.	外部認証サーバとの接続がタイムアウトしました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	(host = <i>aa...aa</i> , port = <i>bb...bb</i> , protocol = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ホスト名 <i>bb...bb</i> : ポート番号 <i>cc...cc</i> : プロトコル	次の対処をしてください。 LDAP の場合 : 1. <code>exauth.properties</code> に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 2. <code>hcnds64ldapuser</code> コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 3. StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。 4. OCSF が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。 5. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 RADIUS の場合 : 1. <code>exauth.properties</code> に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 2. <code>hcnds64radiussecret</code> コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 3. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02432-E	SSL-encrypted communication with the external authentication server has failed. (host = <i>aa...aa</i> , port = <i>bb...bb</i> , protocol = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ホスト名 <i>bb...bb</i> : ポート番号 <i>cc...cc</i> : プロトコル	外部認証サーバとの SSL 暗号化通信に失敗しました。 次の対処をしてください。 LDAP の場合 : 1. <code>exauth.properties</code> に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 2. <code>hcnds64ldapuser</code> コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 3. StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。 4. OCSF が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。 5. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<p>RADIUS の場合：</p> <ol style="list-style-type: none"> exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 hcnds64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02434-W	The lock processing was interrupted.	<p>ロック処理が中断されました。</p> <p>User Management 権限を持つユーザーを少なくとも一人はいるように選択してください。</p>
KAPM02435-W	If the selected user accounts are locked, no more users will have the User Management permission.	<p>選択されたユーザーをロックした場合、User Management 権限を持つユーザーがいなくなります。</p> <p>User Management 権限を持つユーザーを少なくとも一人はいるように選択してください。</p>
KAPM02436-E	Determination of whether lock processing was performed has failed.	<p>ロック処理実行判定が失敗しました。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM02450-I	Authentication by an external authentication server was successful. (server type = aa...aa, host = bb...bb) aa...aa : サーバ種別 bb...bb : ホスト名	<p>ログインが正常に終了したことを示す監査ログです。</p>
KAPM02451-W	Authentication by an external authentication server has failed. (server type = aa...aa, host = bb...bb) aa...aa : サーバ種別 bb...bb : ホスト名	<p>ログインに失敗したことを示す監査ログです。</p>
KAPM02452-I	A user's authentication method has been successfully changed. (authentication method = aa...aa, user ID = bb...bb) aa...aa : 認証方式 bb...bb : ユーザー ID	<p>認証方式の変更が正常に終了したことを示す監査ログです。</p>
KAPM02453-E	An attempt to change a user's authentication method has failed. (authentication method = aa...aa, user ID = bb...bb) aa...aa : 認証方式 bb...bb : ユーザー ID	<p>認証方式の変更に失敗したことを示す監査ログです。</p>
KAPM02454-E	Acquisition of SRV records failed. (domain name = aa...aa, protocol = bb...bb) aa...aa : ドメイン名 bb...bb : プロトコル	<p>SRV レコードの取得に失敗しました。</p> <p>DNS サーバに SRV レコードが定義されているか確認してください。</p>

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM02456-E	A function cannot be used because group mapping is disabled. (function name = aa...aa) aa...aa : 機能名	外部認証グループ連携が無効のため、その機能は使用することができません。 外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。
KAPM02457-E	Acquisition of the password file failed.	パスワードファイルの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02458-E	A setting in the configuration file for the external authentication server (exauth.properties) is invalid.	外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルの内容が不正です。 外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。
KAPM02459-E	The domain cannot be linked to. (domain name = aa...aa) aa...aa : ドメイン名	連携することができないドメインです。 連携できるドメインを使用してください。
KAPM02460-E	The specified instance is invalid.	指定したインスタンスが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02461-E	No device type has been specified.	装置種別が指定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02462-E	The specified device type is too long. (device type = aa...aa) aa...aa : 装置種別	装置種別に指定した文字列が長過ぎます。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02463-E	The specified device type includes non-alphanumeric characters. (device type = aa...aa) aa...aa : 装置種別	装置種別に指定した文字列に英数字以外の文字が含まれています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02464-E	No device number has been specified.	装置製番が指定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02465-E	The specified device number is too long. (device number = aa...aa) aa...aa : 装置製番	装置製番に指定した文字列が長過ぎます。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02466-E	The specified device number includes non-alphanumeric characters. (device number = aa...aa) aa...aa : 装置製番	装置製番に指定した文字列に英数字以外の文字が含まれています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02467-E	The specified description is too long. (description = aa...aa) aa...aa : 説明	説明に指定した文字列が制限値を超えています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02468-E	The specified ID is too long. (ID = aa...aa) aa...aa : ID	ID に指定した文字列が長過ぎます。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM02469-E	The specified display name is too long. (display name = aa...aa) aa...aa : 表示名	表示名に指定した文字列が長過ぎます。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02470-E	No application has been specified.	アプリケーションが指定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02471-E	No authorization information is specified for the user group.	認可情報にユーザーグループが指定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02472-E	A resource group has been specified for the authorization information.	認可情報にリソースグループが指定されています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02473-E	A role has been specified for the authorization information.	認可情報にロールが指定されています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02474-E	No display name has been specified.	表示名が指定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02475-E	The specified resource group was not found. (resource group ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc) aa...aa : リソースグループ ID bb...bb : 装置種別 cc...cc : 装置製番	指定したリソースグループが見つかりませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02476-E	The specified user group was not found. (user group ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc) aa...aa : ユーザーグループ ID bb...bb : 装置種別 cc...cc : 装置製番	指定したユーザーグループが見つかりませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02477-E	A user group with the same ID is already registered. (user group ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc) aa...aa : ユーザーグループ ID bb...bb : 装置種別 cc...cc : 装置製番	同じ ID のユーザーグループが登録されています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02478-E	No ID has been specified.	ID が指定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02479-E	An empty string has been specified for the ID.	ID に指定された文字列が空文字です。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02480-W	The specified application is not registered. (application type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : アプリケーション種別	指定したアプリケーションは登録されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02481-E	An application not compatible with the function was specified. (application type = <i>aa...aa</i> , function name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : アプリケーション種別 <i>bb...bb</i> : 機能名	機能に対応していないアプリケーションが指定されました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02482-E	The method cannot be used. (class name = <i>aa...aa</i> , method name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : クラス名 <i>bb...bb</i> : メソッド名	使用できないメソッドです。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02483-W	Invalid authentication information has been registered. (application type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : アプリケーション種別	不正な認証情報が登録されています。 hcnds64intg コマンドを使用して、不正な認証データを削除してください。
KAPM02484-E	The specified user account is not registered. (user ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	指定したユーザーアカウントは登録されていません。 ユーザーアカウントが登録されているか確認してください。
KAPM02485-E	The specified role was not found. (role ID = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ロール ID <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	指定したロールが見つかりませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02486-E	A role with the same ID has already been registered. (role ID = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ロール ID <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	同じ ID のロールが登録されています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02487-E	The same role name has already been registered. (role name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ロール名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	同じロール名が登録されています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02488-E	The specified permission was not found. (permission = <i>aa...aa</i> , application type = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : パーミッション名 <i>bb...bb</i> : アプリケーション種別	指定したパーミッションが見つかりませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02489-E	Encoding failed. (character string = <i>aa...aa</i>)	エンコードに失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : 文字列	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02490-E	An attempt to read the BuiltInUserGroup.properties file failed.	BuiltInUserGroup.properties ファイルの読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02491-E	A user group with the same name is already registered. (user group name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザーグループ名	同じ名前のユーザーグループが登録されています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02492-E	The specified user group was not found. (user group name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザーグループ名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	指定したユーザーグループが見つかりませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02493-E	Multiple resource groups contain the same data. (class = <i>aa...aa</i> , data = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : クラス <i>bb...bb</i> : データ	マルチリソースグループのデータが重複しています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02494-E	The specified resource group was not found. (resource group name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : リソースグループ名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	指定したリソースグループが見つかりませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02495-W	Authentication by an external authentication server failed.	外部認証サーバの認証に失敗しました。 次の対処をしてください。 1. 指定したユーザーを見直してください。 ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。 2. 指定したユーザーのパスワードを見直してください。 3. 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。 4. exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。 5. LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<p>6. LDAP フラットモデルの場合、次の対処をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ hcmts64ldapuser コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。 <p>7. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM02496-E	There is no configuration corresponding to the specified domain name. (domain name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ドメイン名	指定したドメイン名と一致するドメイン名の構成がありません。 ユーザー ID に指定したドメインが正しいことを確認してください。
KAPM02497-E	Requests containing QueryString are not accepted.	クエリストリングが含まれるリクエストは、受け付けられません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02502-E	次の条件を満たすパスワードを入力してください。 大文字が <i>aa...aa</i> 文字以上であること。 小文字が <i>bb...bb</i> 文字以上であること。 数字が <i>cc...cc</i> 文字以上であること。 記号が <i>dd...dd</i> 文字以上であること。 ユーザー ID と異なる値であること。 <i>aa...aa</i> : 最小文字数 <i>bb...bb</i> : 最小文字数 <i>cc...cc</i> : 最小文字数 <i>dd...dd</i> : 最小文字数	次の条件を満たすパスワードを入力してください。 大文字が <i>aa...aa</i> 文字以上であること。 小文字が <i>bb...bb</i> 文字以上であること。 数字が <i>cc...cc</i> 文字以上であること。 記号が <i>dd...dd</i> 文字以上であること。 ユーザー ID と異なる値であること。 エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。
KAPM02503-E	大文字が <i>aa...aa</i> 文字以上であること。 <i>aa...aa</i> : 最小文字数	大文字が <i>aa...aa</i> 文字以上である必要があります。 エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。
KAPM02504-E	小文字が <i>aa...aa</i> 文字以上であること。 <i>aa...aa</i> : 最小文字数	小文字が <i>aa...aa</i> 文字以上である必要があります。 エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。
KAPM02505-E	数字が <i>aa...aa</i> 文字以上であること。 <i>aa...aa</i> : 最小文字数	数字が <i>aa...aa</i> 文字以上である必要があります。 エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。
KAPM02506-E	記号が <i>aa...aa</i> 文字以上であること。 <i>aa...aa</i> : 最小文字数	記号が <i>aa...aa</i> 文字以上である必要があります。 エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。
KAPM02507-E	ユーザー ID と異なる値であること。	ユーザー ID と異なる値である必要があります。 エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。
KAPM02508-E	<i>aa...aa</i> 文字で入力してください。 <i>aa...aa</i> : 最大文字数	<i>aa...aa</i> 文字で入力してください。 エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。
KAPM02509-E	ユーザー ID には次の文字を使用してください。A~Z a~z 0~9 #+-.@_	ユーザー ID には次の文字を使用してください。 A~Z a~z 0~9 #+-.@_

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。
KAPM02510-I	Authentication by using a KDC was successful. (Kerberos principal = <i>aa...aa</i> , KDC = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : Kerberos プリンシパル名 <i>bb...bb</i> : KDC のリスト	KDC での認証に成功しました。
KAPM02511-E	Communication with KDC failed. (KDC = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : KDC のリスト	KDC との通信に失敗しました。 指定した KDC が誤っていないか確認してください。
KAPM02512-E	Resolution of the KDC host name failed. (KDC = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : KDC のリスト	KDC のホスト名の名前解決に失敗しました。 次の対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> 指定した KDC が誤っていないか確認してください。 KDC に設定されているホスト名が DNS サーバに登録されているか確認してください。
KAPM02513-W	Authentication by using a KDC failed. (Kerberos principal = <i>aa...aa</i> , KDC = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : Kerberos プリンシパル名 <i>bb...bb</i> : KDC のリスト	Kerberos 認証時に KDC での認証に失敗しました。
KAPM02515-W	Deletion of the krb5.conf file, used for internal processing, failed. (file name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイル名	内部処理用の krb5.conf ファイルの削除に失敗しました。
KAPM02517-E	Creation of the krb5.conf file, used for internal processing, failed. (file name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイル名	内部処理用の krb5.conf ファイルの作成に失敗しました。 指定したパスに対してファイルの作成権限があるかどうか確認してください。
KAPM02519-E	Communication with the DNS server failed.	DNS サーバとの通信に失敗しました。 OS に設定されている DNS サーバの設定内容が正しいか、または DNS サーバとのネットワークの状態が正常か確認してください。
KAPM02520-E	The Kerberos authentication settings are invalid.	Kerberos 認証の設定が不正です。 exauth.properties ファイルの Kerberos 認証に関する定義または検索用ユーザーの設定を見直してください。
KAPM02521-E	The Kerberos realm or KDC definition is invalid. (realm name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : レalm 名	Kerberos レalm または KDC の定義が不正です。 exauth.properties ファイルのレalm または KDC の定義を見直してください。
KAPM02523-I	Acquisition of the SRV records was successful. (SRV record = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : SRV レコード	SRV レコードの取得に成功しました。
KAPM02524-E	Acquisition of the SRV records failed. (record key = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : SRV レコードのキー	SRV レコードの取得に失敗しました。 DNS サーバに SRV レコードが定義されているか確認してください。
KAPM02525-E	An error occurred on the DNS server.	DNS サーバでエラーが発生しました。 DNS サーバの稼働状態を確認してください。
KAPM02551-E	The following characters can be used for the value: <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 値	ユーザー ID には次の文字を使用してください。 エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM02552-W	An invalid permission is registered. (application type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : アプリケーション種別	不正な権限が登録されています。 hcmds64intg コマンドを使用して、不正な認証データを削除してください。
KAPM02553-E	An attempt to authenticate the user failed because a secret file is registered. (user id = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	シークレットファイルが登録されているため、ユーザー認証に失敗しました。 プライマリーサーバ、セカンダリーサーバでの、シークレットファイルの状態を同じにしてください。
KAPM02555-E	An attempt to decrypt the password failed. (user id = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	パスワードの復号に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02557-E	The decrypted password is invalid. (user id = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	復号したパスワードが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02603-E	The resource group already exists. (resource group name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : リソースグループ名	<i>aa...aa</i> というリソースグループは、すでにあります。 リソースグループ名称を確認し、ほかのリソースグループと名称が重ならないように変更してください。
KAPM02604-E	An HcmdsInvalidOperationException occurred.	ユーザー追加操作の設定が間違っています。 ユーザー追加の操作で設定が間違っていないかどうか確認してください。
KAPM02605-E	An HcmdsAuthorizationException occurred.	ユーザーを追加できる権限がありません。 ユーザーを追加できる権限のあるアカウントで実行してください。
KAPM02606-E	An HcmdsUserManagementException occurred.	ユーザー追加操作で問題が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02607-E	追加できるユーザーかどうかを確認してください。	追加できるユーザーかどうかを確認してください。
KAPM02615-E	An HSSOException occurred.	HSSOException が発生しました。 リポジトリが正常に起動しているか確認してください。確認できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02616-E	An IOException occurred.	IOException が発生しました。 ファイルの入出力が正しいか確認してください。確認できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02617-E	A CIMException occurred.	CIMException が発生しました。 リポジトリへのアクセス方法が正しいか確認してください。確認できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02618-E	A CIMUnavailableDatabaseException occurred.	CIMUnavailableDatabaseException が発生しました。 リポジトリへの接続が正しいか確認してください。確認できない場合は、原因究明と問題の解決

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02620-E	The resource group was not found.	リソースグループが見つかりません。
KAPM02625-E	The specified software definition <i>aa...aa</i> was not found. <i>aa...aa</i> : アプリケーション名	指定したソフトウェア定義 <i>aa...aa</i> が見つかりません。
KAPM02630-I	A resource group has been created. (login ID = <i>aa...aa</i> , resource group name = <i>bb...bb</i> , module name = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ログイン ID <i>bb...bb</i> : リソースグループ名 <i>cc...cc</i> : モジュール名	リソースグループが作成されました。(ログイン ID = <i>aa...aa</i> , リソースグループ名 = <i>bb...bb</i> , モジュール名 = <i>cc...cc</i>)
KAPM02631-I	A resource group has been deleted. (login ID = <i>aa...aa</i> , resource group ID = <i>bb...bb</i> , module name = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ログイン ID <i>bb...bb</i> : リソースグループ ID <i>cc...cc</i> : モジュール名	リソースグループが削除されました。(ログイン ID = <i>aa...aa</i> , リソースグループ ID = <i>bb...bb</i> , モジュール名 = <i>cc...cc</i>)
KAPM02632-I	A resource has been added. (login ID = <i>aa...aa</i> , resource group ID = <i>bb...bb</i> , module name = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ログイン ID <i>bb...bb</i> : リソースグループ ID <i>cc...cc</i> : モジュール名	リソースが追加されました。(ログイン ID = <i>aa...aa</i> , リソースグループ ID = <i>bb...bb</i> , モジュール名 = <i>cc...cc</i>)
KAPM02633-I	A resource has been removed. (login ID = <i>aa...aa</i> , resource group ID = <i>bb...bb</i> , module name = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ログイン ID <i>bb...bb</i> : リソースグループ ID <i>cc...cc</i> : モジュール名	リソースが解除されました。(ログイン ID = <i>aa...aa</i> , リソースグループ ID = <i>bb...bb</i> , モジュール名 = <i>cc...cc</i>)
KAPM02634-I	A resource group property has been edited. (login ID = <i>aa...aa</i> , resource group ID = <i>bb...bb</i> , module name = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ログイン ID <i>bb...bb</i> : リソースグループ ID <i>cc...cc</i> : モジュール名	リソースグループプロパティが編集されました。 (ログイン ID = <i>aa...aa</i> , リソースグループ ID = <i>bb...bb</i> , モジュール名 = <i>cc...cc</i>)
KAPM02635-E	Creation of a resource group has failed. (login ID = <i>aa...aa</i> , resource group name = <i>bb...bb</i> , module name = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ログイン ID <i>bb...bb</i> : リソースグループ名 <i>cc...cc</i> : モジュール名	リソースグループの作成に失敗しました。(ログイン ID = <i>aa...aa</i> , リソースグループ ID = <i>bb...bb</i> , モジュール名 = <i>cc...cc</i>)
KAPM02636-E	Deletion of a resource group has failed. (login ID = <i>aa...aa</i> , resource group ID = <i>bb...bb</i> , module name = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ログイン ID <i>bb...bb</i> : リソースグループ ID <i>cc...cc</i> : モジュール名	リソースグループの削除に失敗しました。(ログイン ID = <i>aa...aa</i> , リソースグループ ID = <i>bb...bb</i> , モジュール名 = <i>cc...cc</i>)

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM02637-E	Addition of a resource has failed. (login ID = <i>aa...aa</i> , resource group ID = <i>bb...bb</i> , module name = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ログイン ID <i>bb...bb</i> : リソースグループ ID <i>cc...cc</i> : モジュール名	リソースの追加に失敗しました。(ログイン ID = <i>aa...aa</i> , リソースグループ ID = <i>bb...bb</i> , モジュール名 = <i>cc...cc</i>)
KAPM02638-E	Removal of a resource has failed. (login ID = <i>aa...aa</i> , resource group ID = <i>bb...bb</i> , module name = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ログイン ID <i>bb...bb</i> : リソースグループ ID <i>cc...cc</i> : モジュール名	リソースの解除に失敗しました。(ログイン ID = <i>aa...aa</i> , リソースグループ ID = <i>bb...bb</i> , モジュール名 = <i>cc...cc</i>)
KAPM02639-E	An attempt to edit a resource group property has failed. (login ID = <i>aa...aa</i> , resource group ID = <i>bb...bb</i> , module name = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ログイン ID <i>bb...bb</i> : リソースグループ ID <i>cc...cc</i> : モジュール名	リソースグループプロパティの編集に失敗しました。(ログイン ID = <i>aa...aa</i> , リソースグループ ID = <i>bb...bb</i> , モジュール名 = <i>cc...cc</i>)
KAPM02650-I	A parameter has been sent. (HSSO token = <i>aa...aa</i> , application name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : HSSO トークン <i>bb...bb</i> : アプリケーション名	パラメーターが送付されました。(HSSO トークン = <i>aa...aa</i> , アプリケーション名 = <i>bb...bb</i>)
KAPM02651-I	The software definition <i>aa...aa</i> does not exist. <i>aa...aa</i> : アプリケーション名	リポジトリ内に指定されたソフトウェア定義 <i>aa...aa</i> がありません。
KAPM02652-I	<i>aa...aa</i> is not associated with a resource bundle. <i>aa...aa</i> : アプリケーション名	<i>aa...aa</i> はリソースバンドルと関連を持っていません。
KAPM02654-E	A ResourceTabHandleException occurred.	ResourceTabHandleException が発生しました。ソフトウェア定義、またはリソースバンドルを正しく登録しているか見直してください。
KAPM02656-I	A parameter has been sent. (HSSO token = <i>aa...aa</i> , application name = <i>bb...bb</i> , resource group ID = <i>cc...cc</i> , resource group name = <i>dd...dd</i>) <i>aa...aa</i> : HSSO トークン <i>bb...bb</i> : アプリケーション名 <i>cc...cc</i> : リソースグループ ID <i>dd...dd</i> : リソースグループ名	パラメーターが送付されました。(HSSO トークン = <i>aa...aa</i> , アプリケーション名 = <i>bb...bb</i> , リソースグループ ID = <i>cc...cc</i> , リソースグループ名 = <i>dd...dd</i>)
KAPM02659-I	No users that can be added exist.	追加できるユーザーがいません。
KAPM02660-I	A user has been added successfully. (resource group name = <i>aa...aa</i> , user name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : リソースグループ名 <i>bb...bb</i> : ユーザー名	ユーザーの追加に成功しました。(リソースグループ名 = <i>aa...aa</i> , ユーザー名 = <i>bb...bb</i>)
KAPM02661-I	A user has been removed successfully. (resource group name = <i>aa...aa</i> , user name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : リソースグループ名 <i>bb...bb</i> : ユーザー名	ユーザー解除に成功しました。(リソースグループ名 = <i>aa...aa</i> , ユーザー名 = <i>bb...bb</i>)
KAPM02670-I	A resource group has been created.	リソースグループが作成されました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM02671-I	A resource group has been deleted.	リソースグループが削除されました。
KAPM02672-I	A resource has been added.	リソースが追加されました。
KAPM02674-I	A resource group property has been edited.	リソースグループプロパティが編集されました。
KAPM02675-E	Creation of a resource group has failed.	リソースグループの作成に失敗しました。
KAPM02676-E	Deletion of a resource group has failed.	リソースグループの削除に失敗しました。
KAPM02677-E	Addition of a resource has failed.	リソースの追加に失敗しました。
KAPM02679-E	An attempt to edit a resource group property has failed.	リソースグループプロパティの編集に失敗しました。
KAPM02704-W	An invalid RUAccessPoint object was created. Addition to the launch list is not performed. Name= <i>aa...aa</i> , URL= <i>bb...bb</i> , TokenVersion= <i>cc...cc</i> , IconUrl= <i>dd...dd</i> , IconMsg= <i>ee...ee</i> <i>aa...aa</i> : 表示名 <i>bb...bb</i> : ラUNCH URL <i>cc...cc</i> : トークンバージョン <i>dd...dd</i> : アイコン URL <i>ee...ee</i> : アイコンメッセージ	不正な RUAccessPoint オブジェクトが作成されました。ラUNCHリストへは追加しません。
KAPM02705-E	CIMException occurred. The processing that acquires RUAccessPoint will now be interrupted.	CIMException が発生しました。RUAccessPoint の取得が中断されます。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02706-E	The URL format is failed. URL= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : URL	URL の形式が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02801-I	[SQL]: <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 実行した SQL ステートメント	実行した SQL ステートメントです。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02802-E	A HcmdsExecException occurred. Message= <i>aa...aa</i> , Reason= <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : 例外のメッセージ <i>bb...bb</i> : 例外の詳細メッセージ	HcmdsExecException が発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02803-E	Option is invalid.	コマンドのオプションが不正です。 オプションを確認してください。
KAPM02804-E	A Exception occurred. Message= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 例外の詳細メッセージ	例外が発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02805-E	[Stack Trace]: <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 例外のスタックトレース	スタックトレースを出力します。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02806-E	A FileNotFoundException occurred.	FileNotFoundException が発生しました。 指定のフォルダにファイルが存在することを確認してください。
KAPM02807-E	A IOException occurred.	IOException が発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02809-E	A SQLException occurred. Message= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 例外の詳細メッセージ	SQLException が発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM02810-E	An EXECUPDATE statement failed. Execution SQL statement = aa...aa aa...aa : 実行した SQL ステートメント	EXECUPDATE ステートメントが失敗しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02811-E	A ClassNotFoundException occurred.	ClassNotFoundException が発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02812-E	A SQL statement failed. Message=aa...aa, Reason=bb...bb aa...aa : エラーメッセージ bb...bb : 理由	SQL ステートメントが失敗しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02813-E	An EXECQUERY statement failed. Execution SQL statement = aa...aa aa...aa : 実行した SQL ステートメント	EXECQUERY ステートメントが失敗しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02814-E	A SQLException occurred.	SQLException が発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM02815-E	File is not found. file-name = aa...aa aa...aa : ファイル名	ファイルが見つかりません。 指定のフォルダにファイルが存在することを確認してください。
KAPM02816-I	Record No.: aa...aa aa...aa : レコード番号	レコード番号を表示します。
KAPM02817-I	Column count: aa...aa aa...aa : カラムの数	カラムの数を表示します。
KAPM02818-I	aa...aa: bb...bb aa...aa : カラム名 bb...bb : 値	カラム名と値の組を表示します。
KAPM02891-E	DB is not found.	データベースが見つかりません。 次に示すファイルの DATABASE.path の値を確認してください。 Windows 版: <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf %user.conf Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM02892-E	User name or password is invalid.	ユーザー名とパスワードが不正です。 次に示すファイルの DATABASE.user または DATABASE.password の値を確認してください。 Windows 版: <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf %user.conf Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM02893-E	The host name is invalid.	ホスト名が不正です。 次に示すファイルの DATABASE.hostname の値を確認してください。 Windows 版: <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf %user.conf Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM02894-E	No suitable driver exists.	適当なドライバではありません。 次に示すファイルの DATABASE.type の値を確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		Windows 版: < Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ > ¥conf ¥user.conf Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM02895-E	A connection to InterClient could not be established.	InterClient への接続が確立できません。 InterClient が起動しているかを確認してください。
KAPM02896-E	A connection to InterBase could not be established.	InterBase への接続が確立できません。 InterBase のサービスが起動しているかを確認してください。
KAPM02899-E	Fatal error.	処理を続行できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02901-I	[Trace]: aa...aa aa...aa : トレースメッセージ	トレースメッセージです。 次に示すメッセージが出力されます。 <ul style="list-style-type: none"> • Read legacy record. • Order of hcndsID change from x to 0. • Change legacy record. • Update CIMClient From 01-00 to 01-01. • Already update. • Update DB Version. • Create TNB_Classes. • Create TNB_ClassAttribute. • Drop TNB_SERVICEACCESSBY SAP. • Drop TNB_SOFTWAREFEATURESERVICEIMPL. • Drop CIMClasses. • Succeed in update DataBase.
KAPM02902-E	A ClassNotFoundException occurred.	Java の Class が見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02903-E	A HcmdsUpdateException occurred. Message = aa...aa, Reason = bb...bb aa...aa : 例外の詳細メッセージ bb...bb : 例外発生理由	HcmdsUpdateException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02904-E	An option is invalid.	コマンドのオプションが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02905-E	An exception occurred. Message = aa...aa aa...aa : 例外の詳細メッセージ	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02906-E	[Stack Trace]: aa...aa aa...aa : 例外のスタックトレース	スタックトレースです。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02907-E	A SQLException occurred. Message = aa...aa	SQLException が発生しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : 例外の詳細メッセージ	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02910-E	A SELECT statement failed. Table name = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 操作テーブル名	SELECT ステートメントに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02911-E	An ALTER statement failed. Table name = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 操作テーブル名	ALTER ステートメントに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02912-E	A DROP statement failed. Table name = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 操作テーブル名	DROP ステートメントに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02913-E	An UPDATE statement failed. Table name = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 操作テーブル名	UPDATE ステートメントに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02914-E	An EXECUPDATE statement failed. Execution SQL statement = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 実行した SQL ステートメント	EXECUPDATE ステートメントに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM02980-I	Update CIMClient from 01-00 to 01-01.	データベースの更新を開始します。
KAPM02981-I	The database has already been updated.	すでにデータベースが更新されています。
KAPM02982-I	The database was successfully updated.	データベースの更新に成功しました。
KAPM02991-E	DB is not found.	データベースが見つかりません。 次に示すファイルの DATABASE.path が正しく設定されているか確認してください。 Windows 版 : <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf Solaris 版または Linux 版 : /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM02992-E	User name or password is invalid.	データベースにアクセスするユーザー名、またはパスワードが不正です。 次に示すファイルの DATABASE.user および DATABASE.password が正しく設定されているか確認してください。 Windows 版 : <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf Solaris 版または Linux 版 : /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM02993-E	The host name is invalid.	アクセスするデータベースのホスト名が不正です。 次に示すファイルの DATABASE.hostname が正しく設定されているか確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		Windows 版: < Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ > ¥conf ¥user.conf Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM02994-E	No suitable driver exists.	データベースにアクセスするドライバー名が不正です。 次に示すファイルの DATABASE.type が正しく設定されているか確認してください。 Windows 版: < Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ > ¥conf ¥user.conf Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM02995-E	A connection to InterClient could not be established.	InterClient との通信でエラーが発生しました。InterClient が起動しているかを確認してください。
KAPM02996-E	A connection to InterBase could not be established.	InterBase と通信ができませんでした。InterBase のサービスが起動しているかを確認してください。
KAPM02999-E	Fatal error.	例外エラーが発生しました。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM03001-E	Illegal parameters have been specified to create HSSO Context.	HSSO コンテキスト生成時のパラメーターに誤りがあります。 正しいユーザー ID, パスワードを指定してください。
KAPM03004-E	HSSO サーバでエラーが発生しました。	HSSO サーバでエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03005-E	CIM クライアント生成時にエラーが発生しました。	CIM クライアント生成時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03006-E	An unexpected error occurred.	予期しないエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03007-E	ブラウザがフレームに対応していません。	ブラウザがフレームに対応していません。 ブラウザは Internet Explorer 5.5 以降または Netscape 6 以降を使用してください。
KAPM03026-E	A CIMException was generated during Console screen display processing.	コンソール画面の表示処理中に CIMException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03050-E	JP1/IM-View から送信されてくるパラメータが不正です。	JP1/IM-View から送信されてくるパラメーターが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03051-E	The Launchurl is invalid.	Launchurl が正しくありません。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM03052-E	The JP1user ID is invalid.	JP1 ユーザー ID が正しくありません。
KAPM03053-E	The JP1token is invalid.	JP1 トークンが正しくありません。
KAPM03054-E	An acquisition failure occurred in RequestDispatcher.	リクエストディスパッチャーが取得できませんでした。
KAPM03055-E	JavaScript が有効になっていません。	JavaScript が有効になっていません。 JavaScript を使用できるブラウザを使用してください。また、スクリプトを拒否する設定になっている場合は、JavaScript が使用できるよう、ブラウザの設定を変更してください。
KAPM03080-E	HSSOIllegalArgumentException: Illegal parameters have been specified to create HSSO Context.	不正なパラメーターのため HSSO コンテキストを作成できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03081-E	HSSONotRegisteredException: The application is not registered.	指定されたアプリケーション名が存在しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03082-E	HSSOAuthenticationException: Authentication failed.	認証に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03083-E	HSSOServerErrorException: An error occurred in HSSO Server.	HSSO サーバでエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03084-E	IOException: HSSO SERVER Connection Error.	HSSO サーバへの接続でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03085-E	HSSOIllegalArgumentException: "createToken()" was used before authentication.	認証成功前に"createToken()"が使用されました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03086-E	HSSOIllegalStateException: An unsupported version is specified.	サポートしていないバージョンが指定されました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03087-E	An error occurred while accessing the DBMS.	DBMS へのアクセス中にエラーが発生しました。 DBMS, HBase Storage Mgmt Web Service, および HBase Storage Mgmt Common Service が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03105-E	A CIMException was generated during menu bar display processing.	メニューバーの表示処理中に CIMException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM03106-E	A CIMException was generated during subwindow display processing.	サブウィンドウの表示処理中に CIMException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03107-E	A CIMRepositoryException was generated during menu bar display processing.	メニューバーの表示処理中に CIMRepositoryException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03108-E	A CIMRepositoryException was generated during subwindow display processing.	サブウィンドウの表示処理中に CIMRepositoryException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03109-E	A CIMProviderException was generated during menu bar display processing.	メニューバーの表示処理中に CIMProviderException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03110-E	A CIMProviderException was generated during subwindow display processing.	サブウィンドウの表示処理中に CIMProviderException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03111-E	An exception was generated during menu bar display processing.	メニューバーの表示処理中に予期しないエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03112-E	An exception was generated during subwindow display processing.	サブウィンドウの表示処理中に予期しないエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03113-E	A NoSuchElementException was generated during menu bar display processing.	メニューバーの表示処理中に NoSuchElementException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03114-E	A NoSuchElementException was generated during subwindow display processing.	サブウィンドウの表示処理中に NoSuchElementException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03119-I	ログアウトしますか？	ログアウトしますか？
KAPM03120-I	アプリケーションを終了しますか？	アプリケーションを終了しますか？
KAPM03122-E	The request parameter for a launch is invalid.	ラウンチに必要なリクエストパラメーターが不正です。 再度実行してください。表示できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM03123-E	Could not acquire the required parameter. ParmName= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : パラメーター名	必須パラメーターが取得できません。 再度実行してください。表示できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03124-E	Failed to changing of token version. Token= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : トークン名	トークンのバージョン変換に失敗しました。 再度実行してください。表示できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03125-E	Failed to getting of service information. Description= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 詳細	サービス情報の取得に失敗しました。 再度実行してください。表示できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03304-E	パス文字列の取得に失敗しました。	パス文字列の取得に失敗しました。 再度ログインしてください。
KAPM03354-W	A value is not set because an argument is invalid.	引数が不正であるため、値はセットされません。
KAPM03355-W	A value is not acquired because an argument is invalid.	引数が不正であるため、値は取得されません。
KAPM03356-W	A default is set because an argument is invalid. default = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : デフォルト	引数が不正であるため、デフォルトがセットされます。
KAPM03357-E	A parameter of request is invalid. paramName = <i>aa...aa</i> , value = <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : パラメーター名 <i>bb...bb</i> : 値	リクエストのパラメーターが不正です。 再度ログインしてください。
KAPM03358-E	The tree element is invalid. treeElement = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ツリーエレメント	ツリーエレメントが不正に作成されました。 再度ログインしてください。
KAPM03361-E	An attempt to get the root element data has failed.	ルート要素の情報取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03362-E	An attempt to get the common repository has failed.	リポジトリの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03363-E	An attempt to get the common resource has failed.	共通リソースの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03364-E	The registered data in the common repository is invalid.	リポジトリに登録されているデータが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03366-E	An attempt to get the name of default view is invalid. application name = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : アプリケーション名	デフォルトビュー名の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM03368-W	An invalid association definition exists in the repository. instance = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : インスタンス	不正なアソシエーション定義がリポジトリに存在します。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03370-W	A tree element relation (TNB_AssocNavigationDef) is invalid. name= <i>aa...aa</i> , associationClass= <i>bb...bb</i> , fromName= <i>cc...cc</i> , toClassName= <i>dd...dd</i> , fromRole= <i>ee...ee</i> , toRole= <i>ff...ff</i> <i>aa...aa</i> : 関連名 <i>bb...bb</i> : 関連クラス <i>cc...cc</i> : 関連元クラス名 <i>dd...dd</i> : 関連先クラス名 <i>ee...ee</i> : 関連元属性 <i>ff...ff</i> : 関連先属性	不正なツリー要素関連 (TNB_AssocNavigationDef) が存在します。
KAPM03371-W	A tree element relation (TNB_AllInstanceNavigationDef) is invalid. name= <i>aa...aa</i> , fromName= <i>bb...bb</i> , toClassName= <i>cc...cc</i> <i>aa...aa</i> : 関連名 <i>bb...bb</i> : 関連元クラス名 <i>cc...cc</i> : 関連先クラス名	不正なツリー要素関連 (TNB_AllInstanceNavigationDef) が存在します。
KAPM03375-W	An attempt to get the tree element data has failed. element = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : エレメント	ツリー要素の取得に失敗しました。
KAPM03377-W	A tree has not been created in the state where the specification object was opened. objectName = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : オブジェクト名	指定オブジェクトをオープンした状態で、ツリーを作成できませんでした。
KAPM03378-W	The specified object does not exist or is not shown in the tree. pathName = <i>aa...aa</i> , objectName = <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : パス名 <i>bb...bb</i> : オブジェクト名	指定されたオブジェクトは存在しないか、ツリーに表示されていません。
KAPM03379-E	An attempt to create a tree from a request has failed.	リクエストからのツリーの作成に失敗しました。再度ログインしてください。
KAPM03380-W	An active object was not found. By default, the root object will be set.	アクティブオブジェクトが見つかりませんでした。デフォルトでルートオブジェクトがセットされます。
KAPM03381-E	内部エラーが発生しました。"再表示"ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は再度ログインから始めてください。	内部エラーが発生しました。 [再表示] ボタンを押して初期のオブジェクトツリーを表示してください。表示できない場合は、再度ログインしてください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03382-E	内部エラーが発生しました。"再表示"ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場	内部エラーが発生しました。 [再表示] ボタンを押して初期のオブジェクトツリーを表示してください。表示できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	合は保守情報を取得し、問い合わせ窓口 に連絡してください。	です。障害情報を収集し、障害対応窓口 に連絡してください。
KAPM03383-E	内部エラーが発生しました。操作をし 直してください。それでも問題が解決 されない場合、再度ログインから始め てください。	内部エラーが発生しました。操作をし直してく ださい。それでも問題が解決されない場合は、再 度ログインから始めてください。 次の対処をしてください。 1 直前の操作をし直す。 2 再度ログインしてみる。 3 問題が解決しない場合は、保守情報を取得し て、問い合わせ窓口につながる。
KAPM03384-E	内部エラーが発生しました。操作をし 直してください。それでも問題が解決 されない場合、保守情報を取得し、問 い合わせ窓口につながる。	内部エラーが発生しました。 直前の操作をし直してください。問題が解決し ない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細 な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応 窓口につながる。
KAPM03501-E	選択されたオブジェクトから CIM オ ブジェクト名が得られません。	選択されたオブジェクトから CIM オブジェクト 名が得られません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要で す。障害情報を収集し、障害対応窓口につながる ください。
KAPM03502-W	There is no default method.	デフォルトメソッドが存在しません。
KAPM03503-W	The repository data is invalid, so the localization object acquisition failed.	リポジトリデータが不正なため地域化オブ ジェクト取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要で す。障害情報を収集し、障害対応窓口につながる ください。
KAPM03504-W	A resource is not found, so the localization object acquisition failed.	リソースが見つからないため地域化オブジェク ト取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要で す。障害情報を収集し、障害対応窓口につながる ください。
KAPM03505-W	選択されたオブジェクトはすでに削除 されています。	選択されたオブジェクトはすでに削除されてい ます。 統合コンソール画面の NavigationFrame の [更 新] リンクを押してください。
KAPM03702-E	A HSSOIllegalStateException occurred during launch.	Launch 実行中に HSSOIllegalStateException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要で す。障害情報を収集し、障害対応窓口につながる ください。
KAPM03703-E	An attempt to get to the URL encoding of a token failed. token = aa...aa aa...aa : トークン	トークンの URL エンコードに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要で す。障害情報を収集し、障害対応窓口につながる ください。
KAPM03708-E	A HSSOAuthenticationException was generated during user profile display processing.	ユーザープロフィール表示時に HSSOAuthenticationException が発生しまし た。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要で す。障害情報を収集し、障害対応窓口につながる ください。
KAPM03709-E	A HSSOIllegalArgumentException was generated during user profile display processing.	ユーザープロフィール表示時に HSSOIllegalArgumentException が発生しまし た。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03710-E	A HSSOServerErrorException was generated during user profile display processing.	ユーザープロフィール表示時に HSSOServerErrorException が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03712-E	An attempt to get membership groups failed.	所属グループの取得に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03716-E	The format of the URL <i>bb...bb</i> for the object <i>aa...aa</i> is invalid. <i>aa...aa</i> : オブジェクト名 <i>bb...bb</i> : URL	オブジェクト <i>aa...aa</i> の URL <i>bb...bb</i> の形式が不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03717-W	The resource <i>bb...bb</i> for object <i>aa...aa</i> cannot be accessed. <i>aa...aa</i> : オブジェクト名 <i>bb...bb</i> : リソース名	オブジェクト <i>aa...aa</i> のリソース <i>bb...bb</i> にアクセスできません。
KAPM03718-E	The data format of the resource <i>bb...bb</i> for the object <i>aa...aa</i> is invalid. <i>aa...aa</i> : オブジェクト名 <i>bb...bb</i> : リソース名	オブジェクト <i>aa...aa</i> のリソース <i>bb...bb</i> は不正なデータ形式です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03721-E	The attribute <i>bb...bb</i> for object <i>aa...aa</i> is missing. <i>aa...aa</i> : オブジェクト名 <i>bb...bb</i> : 関連先属性値	オブジェクト <i>aa...aa</i> に属性 <i>bb...bb</i> がありません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03722-E	The resource information of <i>bb...bb</i> for object <i>aa...aa</i> is missing. <i>aa...aa</i> : オブジェクト名 <i>bb...bb</i> : 関連名	オブジェクト <i>aa...aa</i> の関連 <i>bb...bb</i> にリソースの情報がありません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03723-E	Property <i>cc...cc</i> of <i>bb...bb</i> for object <i>aa...aa</i> is missing. <i>aa...aa</i> : オブジェクト名 <i>bb...bb</i> : 関連名 <i>cc...cc</i> : 関連先属性値	オブジェクト <i>aa...aa</i> の関連 <i>bb...bb</i> に属性 <i>cc...cc</i> がありません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03931-W	セッションが無効です。ログインからやり直してください。	セッションが無効です。ログインし直してください。画面を閉じて、ログインページから再びログインしてください。
KAPM03951-E	内部エラーが発生しました。	内部エラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03952-E	An attempt to get the Session has failed.	セッションの取得に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM03954-E	An attempt to get the HSSOSubject has failed.	HSSOSubject の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03956-E	正常にログインされていません。	正常にログインされていません。 正しいユーザー ID、パスワードを指定し、ログインし直してください。
KAPM03957-E	リポジトリアクセス時にエラーが発生しました。	リポジトリアクセス時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03958-E	リクエストの種類が不正です。	リクエストの種類が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03960-E	An attempt to get the string from the ResourceBundle failed.	リソースバンドルからの文字列の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03961-E	"aa...aa" のリクエストディスパッチャ取得に失敗しました。 aa...aa : 予期していないオペレーション名	"aa...aa" のリクエストディスパッチャの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03962-E	An attempt to get the application name has failed.	アプリケーション名の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03963-E	認証に失敗しました。	認証に失敗しました。 ログインし直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03964-E	Single Sign On Server でエラーが発生しました。	Single Sign On Server でエラーが発生しました。 次の対処をしてください。 1. HiCommand V3.x シリーズを使用している場合は、InterBase が起動していることを確認する。HiCommand V4.x シリーズ以降を使用している場合は、HiRDB が起動していることを確認する。 2. Device Manager を使用している場合は、起動していることを確認する。 3. Device Manager の Web サーバ機能が使用するポートが正しいか確認する。 4. hcmdssup コマンドでリポジトリの場所を変更している場合は、変更したポートが正しいか確認する。 5. 問題が解決しない場合は、保守情報を取得して、問い合わせ窓口連絡する。
KAPM03965-E	Single Sign On Server でエラーが発生しました。	Single Sign On Server でエラーが発生しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<p>次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HiCommand V3.x シリーズを使用している場合は、InterBase が起動していることを確認する。起動していない場合は、InterBase を起動させてから再度ログインする。起動している場合は、Single Sign On Server を再起動してから再度ログインする。 HiCommand V4.x シリーズ以降を使用している場合は、HiRDB が起動していることを確認する。起動していない場合は、HiRDB を起動させてから再度ログインする。起動している場合は、Single Sign On Server を再起動してから、再度ログインする。 2. Device Manager を使用している場合は、起動していることを確認する。 3. Device Manager の Web サーバ機能が使用するポートに誤りがないことを確認する。 4. hcmdssup コマンドでリポジトリの場所を変更している場合は、変更したポートに誤りがないことを確認する。 5. 問題が解決しない場合は、保守情報を取得して、問い合わせ窓口に連絡する。
KAPM03966-E	Single Sign On Server の通信に失敗しました。	<p>Single Sign On Server の通信に失敗しました。接続先の Web サーバまたはプロキシサーバで障害が発生しています。次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Single Sign On Server が起動していることを確認する。 2. Device Manager の Web サーバ機能が使用するポートが正しいか確認する。 3. hcmdssup コマンドでリポジトリの場所を変更している場合は、変更したポートが正しいか確認する。
KAPM03967-E	Single Sign On Server の通信に失敗しました。	<p>Single Sign On Server の通信に失敗しました。接続先の Web サーバまたはプロキシサーバで障害が発生しています。次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Common Web Service が起動していることを確認する。 2. Device Manager の Web サーバ機能が使用するポートが正しいか確認する。 3. hcmdssup コマンドでリポジトリの場所を変更している場合は、変更したポートが正しいか確認する。
KAPM03968-E	The token is invalid.token= <i>aa...aa</i> . <i>aa...aa</i> : トークン	<p>トークンが無効です。 ログインし直してください。</p>
KAPM03969-E	The request is invalid.token= <i>aa...aa</i> . The name of application= <i>bb...bb</i> . <i>aa...aa</i> : トークン <i>bb...bb</i> : アプリケーション名	<p>要求が不正です。 ログインし直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM03970-E	The request is invalid.token= <i>aa...aa</i> . The name of application= <i>bb...bb</i> . <i>aa...aa</i> : トークン <i>bb...bb</i> : アプリケーション名	<p>要求が不正です。 ログインからやり直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM03971-E	The application is not registered. The name of application= <i>aa...aa</i> . <i>aa...aa</i> : アプリケーション名	アプリケーションが登録されていません。 ログインし直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03972-E	内部認証に失敗しました。	内部認証に失敗しました。 ログインからやり直してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM03973-E	クエリストリングが含まれるリクエストは、受け付けられません。	クエリストリングが含まれるリクエストは、受け付けられません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04001-I	usage start.	コマンドの usage 出力メソッドを開始するときに表示します。
KAPM04002-I	usage is finished.	コマンドの usage 出力メソッドを終了するときに表示します。
KAPM04003-I	hcmdssup start.	hcmdssup コマンドを開始しました。
KAPM04004-I	hcmdssup is finished.	hcmdssup コマンドが終了しました。
KAPM04006-W	Log initialization has failed.	hcmdssup 中のログを出力するための処理が失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04007-E	File is not found. file-name= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04008-E	The error has occurred in file access. file-name= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ファイル名	hssso.conf にアクセス時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04009-E	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : NumberFormatException のメッセージ	hcmdssup の処理中に NumberFormatException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04010-E	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : IllegalArgumentException のメッセージ	hcmdssup の処理中に IllegalArgumentException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04011-E	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : NullPointerException のメッセージ	File オブジェクトの生成などで NullPointerException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04012-E	<i>aa...aa</i>	hcmdssup 中の処理で IndexOutOfBoundsException が発生しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : IndexOutOfBoundsException のメッセージ	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04013-E	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : SecurityException のメッセージ	システムプロパティにアクセスしようとしたときに SecurityException が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04014-E	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Exception のメッセージ	予想外の例外が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04022-E	Hostname is too long.	ホスト名が長過ぎます。 ホスト名は 64 バイト以下にしてください。
KAPM04023-E	Portnumber is invalid.	ポート番号が不正です。 ポート番号は 1 から 65535 の間の値にしてください。
KAPM04024-E	Portnumber is invalid.	ポート番号が不正です。 ポート番号が int 型の範囲外と考えられます。引数を確認してください。
KAPM04025-I	hcmdssup has succeeded.	hcmdssup コマンドが成功しました。
KAPM04026-E	hcmdssup has failed.	hcmdssup コマンドが失敗しました。 直前のメッセージに従って対処してください。
KAPM04027-E	The SSL port number is invalid.	ポート番号が不正です。 ポート番号は 1 から 65535 までの値を設定してください。
KAPM04028-E	The SSL port number is invalid.	ポート番号が不正です。 ポート番号が整数型ではありません。引数を確認してください。
KAPM04034-E	An attempt to read the configuration file failed.	hssso.conf ファイルの読み込みに失敗しました。 次のことを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> • hssso.conf ファイルがあること。 • hssso.conf ファイルのアクセス権限があること。 • hssso.conf ファイルが使用中でないこと。 また、ほかの設定ファイルもアクセス権限などが変更されているおそれがあります。 hssso.conf ファイルと同様に見直してください。
KAPM04035-E	An attempt to write to the configuration file failed.	hssso.conf ファイルの書き込みに失敗しました。 次のことを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> • hssso.conf ファイルがあること。 • hssso.conf ファイルのアクセス権限があること。 • hssso.conf ファイルが使用中でないこと。 また、ほかの設定ファイルもアクセス権限などが変更されているおそれがあります。 hssso.conf ファイルと同様に見直してください。
KAPM04036-E	The specified command line input is invalid. (input data = <i>aa...aa</i>)	指定したコマンドラインが不正です。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : 入力値	正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。
KAPM04038-E	The specified host name is invalid.	指定したホスト名が不正です。 正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。
KAPM04040-E	The specified port number is invalid.	指定したポート番号が不正です。 正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。
KAPM04042-E	The specified SSL port number is invalid.	指定した SSL ポート番号が不正です。 正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。
KAPM04050-I	The command hcmts64prmset ended successfully.	コマンドが終了しました。
KAPM04051-E	The command hcmts64prmset has failed.	コマンドが失敗しました。 正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。
KAPM04052-E	An option is invalid.	指定したコマンドラインが不正です。 コマンド形式を確認してください。
KAPM04059-E	The specified host name is too long.	指定したホスト名が長過ぎます。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04061-E	The value specified for an option is invalid.	オプションに指定した値が不正です。 オプションに指定した値を見直し、正しい値を入力してください。
KAPM04062-I	This server is set as a primary server.	プライマリサーバ設定となっている場合に 表示されるメッセージです。
KAPM04063-I	This server is set as a secondary server.	セカンダリサーバ設定となっている場合に 表示されるメッセージです。
KAPM04064-W	The configuration file was re-created because it was missing.	hssso.conf ファイルがないなどの原因によって、hssso.conf ファイルへの書き込みに失敗しました。 次のことを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> • hssso.conf ファイルがあること。 • hssso.conf ファイルのアクセス権限があること。 • hssso.conf ファイルが使用中でないこと。 また、ほかの設定ファイルもないおそれがあります。 hssso.conf ファイルと同様に見直してください。
KAPM04067-I	This server is set as a primary server.	プライマリサーバとして設定しました。
KAPM04068-I	This server is set as a secondary server.	セカンダリサーバとして設定しました。
KAPM04069-W	An attempt to set the port number failed because the host name is not set. Change the port number together with the host name.	セカンダリサーバの接続ポートを変更する場合、ホスト名も変更する必要があります。 ホスト名と合わせて、接続ポート番号を変更してください。
KAPM04070-I	The connection test was successful.	接続確認に成功しました。
KAPM04071-E	The connection test failed.	接続確認に失敗しました。 直前のメッセージに従って対処してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM04072-E	A problem occurred on the primary server.	<p>プライマリサーバに問題が発生しています。次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 接続先がプライマリサーバとして設定されていることを確認してください。 2. プライマリサーバのデータベースが起動していることを確認してください。 3. プライマリサーバのデータベースが閉塞していないことを確認してください。 4. 問題が解決しない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04073-E	An unexpected error occurred on the primary server.	<p>プライマリサーバで予期しないエラーが発生しました。</p> <p>再実行してください。問題が解決しない場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM04074-E	SSL communication failed.	<p>SSL 通信に失敗しました。</p> <p>次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指定したホスト名やポート番号が正しいことを確認してください。 2. セカンダリサーバで、次の設定を見直してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのトラストストア (jssecacerts) に、プライマリサーバの HBase 64 Storage Mgmt Web Service を信頼するための証明書を正しくインポートしているか。 ・指定したホスト名がプライマリサーバのサーバ証明書の Common Name が一致しているか。 ・トラストストアのキーストアタイプが <code>jks</code> であるか。 3. プライマリサーバで、次の設定を見直してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・<code>user_httpsd.conf</code> ファイルの ServerName ディレクティブに IP アドレスではなくホスト名を指定しているか。 ・<code>user_httpsd.conf</code> ファイルの ServerName ディレクティブに指定したホスト名と SSLCertificateFile ディレクティブに設定した証明書の Common Name が一致しているか。 4. 問題が解決しない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04075-E	An attempt to connect to the primary server failed.	<p>プライマリサーバへの接続に失敗しました。</p> <p>次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. プライマリサーバのサービスが起動していることを確認してください。 2. 指定したホスト名やポート番号が正しいことを確認してください。 3. 指定したホスト名を、IP アドレスに解決できるか確認してください。 4. SSL で通信する場合、次の設定を見直してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・プライマリサーバの <code>user_httpsd.conf</code> ファイルの設定内容を見直してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		5. 問題が解決しない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04076-E	An unexpected error occurred during the connection test.	接続確認で予期しないエラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04077-I	hcmds64prmset [aa...aa] { [bb...bb],.....[.....]} aa...aa : コマンドライン引数 bb...bb : コマンドライン引数	コマンドに指定されたオプションを表示します。
KAPM04078-I	A trusted server ID was successfully acquired. (trusted server ID = aa...aa) aa...aa : サーバ識別子	サーバ識別子の取得に成功しました。
KAPM04079-E	The specified cipher type is invalid, or the specified cipher suites are invalid. (invalid ciphers = aa...aa) aa...aa : 不正な ciphers	指定した暗号タイプ、または Cipher Suites が不正です。 次の対処をしてください。 1. 指定した暗号タイプ名に誤りがないか確認してください。 2. 指定した Cipher Suites が使用中の JDK にサポートされているか確認してください。 3. 同一の Cipher Suite を指定していないか確認してください。
KAPM04080-E	The specified SSL protocols are invalid. (invalid SSL protocols = aa...aa) aa...aa : 不正な SSLProtocol	指定した SSL プロトコルが不正です。 次の対処をしてください。 1. 指定した SSL プロトコルが使用中の JDK にサポートされているか確認してください。 2. 同一の SSL プロトコルを指定していないか確認してください。
KAPM04081-E	An attempt to configure SSL communication failed.	SSL 通信の設定に失敗しました。 直前のメッセージに従って対処してください。
KAPM04084-W	The SSL protocols defined by the cipher type will be used. (cipher type = aa...aa, SSL protocols = bb...bb) aa...aa : 暗号タイプ bb...bb : SSL プロトコル	暗号タイプで定義された SSL プロトコルが使われます。 ciphers オプションで暗号タイプを指定した場合やすでに暗号タイプが設定されていた場合は、暗号タイプで定義された SSL プロトコルが優先されます。任意の SSL プロトコルを使用したい場合は、ciphers オプションで Cipher Suites を指定し、sslprotocol オプションで任意の SSL プロトコルを指定してください。
KAPM04085-W	The SSL protocol "aa...aa" will be used. To change the SSL protocol, execute this command again with the "sslprotocol" option specified. aa...aa : SSL プロトコル	SSL プロトコルにデフォルトが使われます。任意の SSL プロトコルに変更したい場合は、sslprotocol オプションで指定してください。任意の SSL プロトコルを使用したい場合は、sslprotocol オプションを指定して再実行してください。
KAPM04086-E	The truststore file is not in JKS format.	トラストストアファイルは JKS 形式ではありません。 トラストストアのキーストアタイプを JKS 形式にしてください。
KAPM04087-E	Failed to establish encrypted communication with the primary server.	プライマリサーバとの暗号通信に失敗しました。 次の対処をしてください。 1. 指定したホスト名やポート番号が正しいことを確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<p>2.セカンダリサーバで、次の設定を見直してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのトラストストア (jssecacerts) に、プライマリサーバの HBase 64 Storage Mgmt Web Service を信頼するための証明書を正しくインポートしているか。 ・指定したホスト名がプライマリサーバのサーバ証明書の Common Name が一致しているか。 <p>3.プライマリサーバで、次の設定を見直してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・user_httpsd.conf ファイルの ServerName ディレクティブに IP アドレスではなくホスト名を指定しているか。 ・user_httpsd.conf ファイルの ServerName ディレクティブに指定したホスト名と SSLCertificateFile ディレクティブに設定した証明書の Common Name が一致しているか。 <p>4.問題が解決しない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM04088-E	Failed to connect to the primary server.	<p>プライマリサーバとの接続に失敗しました。次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.プライマリサーバのサービスが起動していることを確認してください。 2.指定したホスト名やポート番号が正しいことを確認してください。 3.指定したホスト名を、IP アドレスに解決できるか確認してください。 4.暗号通信する場合、次の設定を見直してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・プライマリサーバの user_httpsd.conf ファイルの設定内容を見直してください。 5.問題が解決しない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04101-E	Container server name is invalid. Server=aa...aa aa...aa : コンテナサーバ名	<p>コンテナサーバ名が不正です。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM04102-E	Archive file is not found. file=aa...aa aa...aa : アrchiveファイル名	<p>アーカイブファイルが見つかりません。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM04103-E	Program type is invalid. type=aa...aa aa...aa : プログラム種別	<p>プログラム種別が不正です。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM04104-I	Starting web application registration...	アプリケーションの登録を開始します。
KAPM04105-E	Privilege is invalid.	<p>コマンドを実行する権限がありません。</p> <p>Administrator 権限を持っているユーザーでコマンドを実行してください。</p>
KAPM04106-E	Cannot get tmpjavavm.properties file name.	tmpjavavm.properties ファイル名の取得に失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04107-E	Failed to get service registration status. service= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービス登録ステータスの取得に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04108-E	Cannot get javavm.properties file name.	javavm.properties ファイル名の取得に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04109-E	Cannot set JavaVM option.	JavaVM オプション定義の設定に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04110-E	Cannot set Java options.	Java オプションの設定に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04111-E	An attempt to check whether a program type exists in the hcmdswebpp.ini file has failed.	プログラム種別が hcmdswebpp.ini ファイルに存在するかどうかのチェックに失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04112-E	Cannot write hcmdswebpp.ini file.	サービス登録状態の hcmdswebpp.ini ファイルへの書き込みが失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04113-E	Service registration has failed. service= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの登録に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04114-E	Failed to get service registration status. service= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービス登録ステータスの取得に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04115-E	Service registration has failed. service= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの登録に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04116-I	hcmdsweb registration has succeeded.	登録処理が成功しました。
KAPM04117-I	Starting web application deletion...	アプリケーションの削除を開始します。
KAPM04118-E	Program type is not registered. type= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : プログラム種別	プログラム種別は登録されていません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04119-E	Cannot delete service and folder.	サービスとフォルダを削除できません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM04120-E	Cannot delete hcmdswebpp.ini file.	hcmdswebpp.ini ファイルからサービス登録状態を削除できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04121-I	hcmdsweb deletion has succeeded.	削除処理が成功しました。
KAPM04122-E	Cannot get only a war file name.	war ファイル名だけ取得できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04123-E	Cannot get hcmdswebpp.ini file name.	hcmdswebpp.ini ファイル名の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04124-E	Cannot get tmp hcmdswebpp.ini file name.	一時 hcmdswbeppp.ini ファイル名の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04125-E	Log initialization has failed.	ログを出力するための処理が失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04126-E	Cannot insert new line character.	改行文字の挿入に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04127-E	An attempt to exchange hcmdswebpp.ini with tmp hcmdswebpp.ini has failed.	hcmdswebpp.ini ファイルと一時 hcmdswbeppp.ini ファイルの交換に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04128-E	hcmdsweb registration has failed.	登録処理が失敗しました。 直前のメッセージに従って対処してください。
KAPM04129-E	hcmdsweb deletion has failed.	削除処理が失敗しました。 直前のメッセージに従って対処してください。
KAPM04130-E	Cannot read hcmdswebpp.ini file.	hcmdswebpp.ini ファイルの読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04131-E	OpenSCManager command error.	OpenSCManager コマンドの実行時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04132-E	Access is denied.	アクセスが拒否されました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM04133-E	The parameter is incorrect.	パラメーターが間違っています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04134-E	The database specified does not exist.	指定されたデータベースは存在しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04135-E	An unexpected error occurred. Error code = aa...aa aa...aa : 終了コード	想定外のエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04136-E	RegOpenKeyEx command error. ErrorCode(aa...aa) aa...aa : 終了コード	RegOpenKeyEx コマンドの実行時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04137-E	A duplicate name exists on the network.	ネットワーク上に同じ名前があります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04138-E	The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.	ファイル名、ディレクトリ名、またはボリュームラベルの構文が間違っています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04139-E	The account name is invalid or does not exist.	アカウント名が無効であるか、または存在しません。あるいは、指定したアカウント名のパスワードが無効です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04140-E	Circular service dependency was specified.	循環するサービス依存関係が指定されました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04141-E	Service already exists. service=aa...aa aa...aa : サービス名	指定されたサービスはすでに登録されています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04142-E	The handle is invalid.	ハンドルが無効です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04143-E	The specified service has been marked for deletion.	指定されたサービスは削除の対象としてマークされています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04144-E	CreateService command error. code=aa...aa aa...aa : エラーコード	CreateService コマンドの実行時にエラーが発生しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04145-E	DeleteService command error. code= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : エラーコード	DeleteService コマンドの実行時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04146-E	OpenService command error. code= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : エラーコード	OpenService コマンドの実行時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04147-E	The specified service does not exist as an installed service.	指定されたサービスは、インストールされたサービスとして存在しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04148-E	RegQueryValueEx command error. code= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : エラーコード	RegQueryValueEx コマンドの実行時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04149-E	The error has occurred in <i>aa...aa</i> command. code= <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : コマンド <i>bb...bb</i> : エラーコード	<i>aa...aa</i> コマンドの実行時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04150-E	The directory cannot be removed. directory= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ディレクトリ名	ディレクトリを削除できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04151-E	The directory is not empty. directory= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ディレクトリ名	ディレクトリが空ではありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04152-E	The directory name is invalid. directory= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ディレクトリ名	ディレクトリ名が無効です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04153-E	QueryServiceStatus command error. code= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : エラーコード	QueryServiceStatus コマンドの実行時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04154-E	Failed to get installation directory.	インストールディレクトリ名の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04155-E	Failed to get Service name. service= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービス名の取得に失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04156-E	Service is running. service= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスが起動中です。 サービスを停止してからコマンドを再度実行してください。
KAPM04157-E	Failed to get service status. service= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービス状態の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04158-E	File is not found. file= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04159-E	Failed to delete specified file. file= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルの削除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04160-E	Failed to rename <i>aa...aa</i> to <i>bb...bb</i> . <i>aa...aa</i> : 変更前ファイル名 <i>bb...bb</i> : 変更後ファイル名	ファイル名の変更に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04161-E	Privilege is invalid to access <i>aa...aa</i> file. <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルのアクセス権限がありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04162-E	Failed to copy from <i>aa...aa</i> to <i>bb...bb</i> . <i>aa...aa</i> : コピー元ファイル名 <i>bb...bb</i> : コピー先ファイル名	ファイルのコピーに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04163-E	Failed to delete service. service= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの削除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04164-W	Failed to delete the war file. file= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : war ファイル名	war ファイルの削除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04165-W	Failed to delete the folder. folder= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : フォルダ名	フォルダの削除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04166-E	Failed to delete service. service= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの削除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04167-E	Failed to get service folder. service- folder= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービスフォルダ名	サービスフォルダの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04168-W	Failed to delete service folder. service-folder= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービスフォルダ名	サービスフォルダの削除に失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04169-E	File is not found. file= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04172-E	Failed to write usrconf.properties to installation information.	usrconf.properties へのインストール情報の書き込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04173-E	Failed to read usrconf.properties file.	usrconf.properties ファイルの読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04174-E	Failed to exchange usrconf.properties to tmpusrconf.properties.	usrconf.properties と tmpusrconf.properties の交換に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04175-E	Failed to create directory. directory= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ディレクトリ名	ディレクトリ作成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04176-E	Failed to get the war file name. file= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ファイル名	展開する war ファイル名の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04177-E	Failed to read javavm.properties file.	javavm.properties ファイルの読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04178-E	An attempt to exchange javavm.properties with tmpjavavm.properties has failed.	javavm.properties と tmpjavavm.properties の交換に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04197-I	Service registration has succeeded. service= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの登録が成功しました。
KAPM04198-I	Service registration has succeeded. service= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの登録が成功しました。
KAPM04202-I	Service deletion has succeeded. service= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの削除が成功しました。
KAPM04205-E	Memory alloc error. code= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : エラーコード	メモリー確保エラーが発生しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04206-E	The system cannot find the file specified.	指定したファイルが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04207-E	The system cannot find the path specified.	指定されたパスが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04208-E	The system cannot open the file.	ファイルを開くことができません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04209-E	The process cannot access the file because it is being used by another process.	プロセスはファイルにアクセスできません。別のプロセスが使用中です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04211-E	Failed to get tmpusrconf.properties file name.	tmpusrconf.properties ファイル名の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04212-E	Failed to get usrconf.properties file name.	usrconf.properties ファイル名の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04213-E	ExtractionWarFolderPath function error.	ExtractionWarFolderPath 関数でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04214-E	Failed to get web-users.xml file name.	web-users.xml ファイル名の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04215-E	Failed to get template usrconf.properties file name.	テンプレート usrconf.properties ファイル名の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04216-E	Failed to get template web-users.xml file name.	テンプレート web-users.xml ファイル名の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04217-E	Failed to get template javavm.properties file name.	テンプレート javavm.properties ファイル名の取得に失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04218-E	Failed to get Display name.	ディスプレイ名の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04219-E	Failed to load hnttr2t.dll. code= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : エラーコード	hnttr2t.dll のダイナミックロードに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04220-E	The file option is invalid.	file オプションが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04221-E	The type option is invalid.	type オプションが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04222-E	The server option is invalid.	server オプションが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04223-E	The classpath option is invalid.	classpath オプションが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04224-E	The librarypath option is invalid.	librarypath オプションが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04225-E	The javaoption option is invalid.	javaoption オプションが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04226-E	The Xms option is invalid.	Xms オプションが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04227-E	The Xmx option is invalid.	Xmx オプションが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04228-E	RegCreateKeyEx command error. code= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : エラーコード	RegCreateKeyEx コマンドの実行時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04229-E	RegSetValueEx command error. code= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : エラーコード	RegSetValueEx コマンドの実行時にエラーが発生しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04230-I	Service deletion has succeeded. service= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの削除が成功しました。
KAPM04231-E	Failed to read usrconf.properties file.	usrconf.properties ファイルの読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04232-E	An attempt to register the program type in the registry failed. program type = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : プログラム種別	レジストリーにプログラム種別を登録することに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04233-E	An attempt to delete the program type in the registry failed. program type = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : プログラム種別	レジストリーからプログラム種別を削除することに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04234-E	Failed to remake service.	サービス情報の作成し直しに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04235-E	The minimum heap size has exceeded the maximum heap size.	最小ヒープサイズが最大ヒープサイズを上回っています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04236-E	The minimum heap size has exceeded the already set up maximum heap size.	最小ヒープサイズがすでに設定されている最大ヒープサイズを上回っています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04237-E	The service name exceeds 256 characters.	サービス名が 256 文字を超えています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04238-E	The service registration is not possible because the service name exceeds 256 characters.	サービス名が 256 文字を超えているため、サービスを登録できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04239-E	An attempt to get the service control manager execution file path failed.	サービス制御マネージャーの実行ファイルパスの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04240-E	An error occurred when the environment settings folder was created.	環境設定フォルダの作成時にエラーが発生しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04241-E	An error occurred when the environment settings file was set.	環境設定ファイルの設定時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04242-E	An error occurred when the web application archive file was expanded.	Web アプリケーションアーカイブファイルの展開時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04243-E	An error occurred when a directory expanded with the web application archive file was deleted.	Web アプリケーションアーカイブファイルを展開したディレクトリの削除時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04244-E	An error occurred when registering and updating the web server.	Web サーバ登録および更新時にエラーが発生しました。 プラットフォームが Windows の場合は、サービスウィンドウを閉じてから、再度実行してください。それ以外の場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04245-E	An error occurred when registering and updating Tomcat.	Tomcat の登録および更新時にエラーが発生しました。 プラットフォームが Windows の場合は、サービスウィンドウを閉じてから、再度実行してください。プラットフォームが Windows 以外の場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04246-E	An error occurred when the usrconf.properties file was merged.	usrconf.properties ファイルのマージ処理時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04247-E	An attempt to acquire the number of file lines has failed.	ファイル行数の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04248-E	An attempt to create Map information has failed.	Map 情報の作成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04249-E	An attempt to read data from a file has failed.	ファイルからのデータ読み取りに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04250-E	An attempt to set the javaVM debug option has failed.	JavaVM のデバッグオプションの設定に失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04251-E	The jvmoption option is invalid.	jvmoption オプションが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04252-E	An error occurred in an internal function. (call function = aa...aa, use function = bb...bb, note = cc...cc, error code = dd...dd) aa...aa : 呼び出し関数 bb...bb : 使用関数 cc...cc : 備考 dd...dd : エラーコード	内部関数でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04253-E	A memory allocation error occurred. (call function = aa...aa, use function = bb...bb, note = cc...cc, error code = dd...dd) aa...aa : 呼び出し関数 bb...bb : 使用関数 cc...cc : 備考 dd...dd : エラーコード	メモリー確保エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04254-E	An attempt to acquire the daemon shell name has failed.	デーモンシェル名の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04255-E	An attempt to write service registration information to the version file has failed.	サービス登録情報をバージョンファイルに書き込むことに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04256-E	An attempt to delete service registration information from the version file has failed.	サービス登録情報をバージョンファイルから削除することに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04257-E	An attempt to start the hcmds64srv command has failed.	hcmds64srv コマンドの起動に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04258-E	An error occurred during execution of the hcmds64srv command.	hcmds64srv コマンドでエラーが発生しました。 hcmds64srv コマンドのログを参照してください。
KAPM04259-E	An attempt to create the boot shell has failed.	起動停止シェル作成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04260-E	The startup mode of the service is invalid. (start mode = aa...aa) aa...aa : 起動モード	サービスの起動モードが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04261-E	The starttype option is invalid.	starttype オプションが不正です。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		starttype オプションの指定を確認してください。
KAPM04262-E	An attempt to create the usrconf.cfg file has failed.	usrconf.cfg ファイルの作成に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04263-E	An attempt to deploy the compiled JSP file has failed.	コンパイル済み JSP ファイルの配備に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04264-E	A path was not found for the Web application folder. (folder path = aa...aa) aa...aa : フォルダのパス	Web アプリケーションフォルダのパスが見つかりません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04265-E	A path was not found for the compiled JSP storage folder. (folder path = aa...aa) aa...aa : フォルダのパス	コンパイル済み JSP ファイルを格納しているフォルダのパスが見つかりません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04266-E	The contents of the directory are invalid. (Directory path = aa...aa) aa...aa : ディレクトリのパス	ディレクトリの内容が不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04267-W	An attempt to delete the hwc directory has failed. (Directory path = aa...aa) aa...aa : ディレクトリのパス	hwc ディレクトリの削除に失敗しました。
KAPM04271-E	An attempt to update the web application version has failed.	Web アプリケーションのバージョンアップに失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04272-E	Failed to delete specified directory. Directory=aa...aa aa...aa : ディレクトリ	ディレクトリの削除に失敗しました。直前のメッセージ KAPMxxxxx-W を参照してください。
KAPM04273-W	An attempt to execute the aa...aa function has failed. (error code = bb...bb, description = cc...cc) aa...aa : 関数名 bb...bb : エラーコード cc...cc : エラーの説明	サービスの説明追加に失敗した場合に表示します。サービスの説明は追加されませんでした。次回 hcmdsweb コマンドが実行されたときに追加されます。
KAPM04274-E	An attempt to load the DLL has failed.	DLL のロードに失敗した場合に表示します。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04275-E	An attempt to acquire the function address in the DLL has failed.	DLL 中の関数のアドレス取得に失敗した場合に表示します。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM04276-E	The file does not exist. (file name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルがない場合に表示します。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04279-E	An attempt to add a service description has failed.	サービスの説明の追加に失敗した場合に表示します。 直前のメッセージに従って対処してください。
KAPM04280-E	A memory allocation error occurred.	メモリー確保エラーが発生した場合に表示します。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM04281-E	The specified service is not registered.	説明を追加しようとしたサービスが登録されていない場合に表示します。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM04282-E	An attempt to acquire the installation directory has failed.	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダのパスの取得に失敗した場合に表示します。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM04283-E	The name of the specified service is invalid.	説明を追加しようとしたサービス名が不正な場合に表示します。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM04284-E	An attempt to access the service explanation definition file has failed.	サービス説明定義ファイルにアクセスできない場合に表示します。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM04285-E	The service explanation definition file is invalid.	サービス説明定義ファイルの内容が不正な場合に表示します。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM04286-E	An attempt to change a service configuration parameter has failed.	サービスの構成パラメーターの変更に失敗した場合に表示します。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM04287-E	An attempt to connect the service control manager has failed.	サービス制御マネージャーとの接続に失敗した場合に表示します。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM04288-E	An attempt to open the service handle has failed.	サービスのハンドルオープンに失敗した場合に表示します。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM04289-E	An attempt to access the service explanation definition file has failed.	サービス説明定義ファイルにアクセスできない場合に表示します。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM04290-E	The service name was not specified.	サービス名が指定されていない場合に表示します。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM04291-I	Registration of the <i>aa...aa</i> Web application will now start. <i>aa...aa</i> : 製品名	Web アプリケーションの登録を開始します。
KAPM04292-I	Deletion of the <i>aa...aa</i> Web application will now start. <i>aa...aa</i> : 製品名	Web アプリケーションの削除を開始します。
KAPM04293-E	An attempt to delete the JSP servlet class file has failed.	JSP サーブレットクラスファイルの削除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM04294-I	The JSP servlet class file was deleted successfully.	JSP サーブレットクラスファイルの削除に成功しました。
KAPM04295-I	Deletion of the JSP servlet class file will now start.	JSP サーブレットクラスファイルの削除処理を開始します。
KAPM04296-I	Deletion of the JSP servlet class file will now end.	JSP サーブレットクラスファイルの削除処理を終了します。
KAPM04300-I	Uninstallation of <i>aa...aa</i> has started. <i>aa...aa</i> : 製品名	" <i>aa...aa</i> "のアンインストールを開始しました。
KAPM04301-I	[All processing has finished.]	すべての処理が終了しました。
KAPM04302-I	Uninstallation was successful.	アンインストールが成功しました。
KAPM04303-I	All of the services for <i>aa...aa</i> have been deleted. <i>aa...aa</i> : 製品名	" <i>aa...aa</i> "のすべてのサービスが削除されました。
KAPM04304-I	Restart the machine, and then execute the program again.	マシンを再起動してから、プログラムを再度実行してください。
KAPM04305-E	Uninstallation has failed.	アンインストールが失敗しました。 手動で削除してください。
KAPM04306-I	Uninstallation was successful. Restart the machine.	アンインストールが成功しました。マシンを再起動してください。
KAPM04307-E	" <i>aa...aa</i> " has not stopped. Stop the service, and then try again. <i>aa...aa</i> : サービス名	" <i>aa...aa</i> "が停止していません。 サービスを停止してから、再度実行してください。
KAPM04311-E	An attempt to acquire an installation path for <i>aa...aa</i> has failed. Manually delete the installation directory. <i>aa...aa</i> : 製品名	" <i>aa...aa</i> "のインストールパスを取得できませんでした。 インストール先のディレクトリを手動で削除してください。
KAPM04312-E	An attempt to acquire registry information has failed.	レジストリー情報の取得に失敗しました。
KAPM04313-E	An attempt to acquire the registry information has failed. Manually delete the registry information.	レジストリー情報の取得に失敗しました。レジストリー情報を手動で削除してください。
KAPM04314-E	Some files remained. Manually delete them.	いくつかのファイルが残りました。残りのファイルは手動で削除してください。
KAPM04315-W	All the files for <i>aa...aa</i> will now be deleted. Is this OK? <i>aa...aa</i> : 製品名	削除を実行するか確認のメッセージが表示されます。
KAPM04316-W	Are you sure you want to delete all of the files?	本当によろしいですか？
KAPM04317-I	Uninstallation was interrupted.	アンインストールが中断されました。
KAPM04318-I	The OS setting information was successfully deleted.	OS 設定情報を削除しました。
KAPM04319-E	An attempt to delete the OS setting information has failed.	OS 設定情報を削除できませんでした。 手動で OS 設定情報を削除してください。
KAPM04320-W	The resident process " <i>aa...aa</i> " has not stopped. <i>aa...aa</i> : プロセス名	常駐プロセス" <i>aa...aa</i> "が停止していません。
KAPM04321-I	The OS settings information will now be deleted to stop the resident process.	常駐プロセス停止のため、OS 設定情報を削除します。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM04378-E	DOMException: <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Exception のメッセージ	DOMException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04379-E	RuntimeException occurred. <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Exception のメッセージ	RuntimeException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04380-E	MalformedURLException occurred. <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Exception のメッセージ	MalformedURLException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04381-E	IllegalDataException occurred.	オプションで指定されたデータに不正があるか、またはコマンドの実行に必要なデータが不足しています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04382-E	IllegalOptionException occurred.	オプションの指定に誤りがあります。 メッセージに従い、正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。
KAPM04383-E	IOException occurred. <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Exception のメッセージ	IOException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04384-E	SAXException occurred. <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Exception のメッセージ	SAXException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04385-E	HttpProtocolException occurred. <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Exception のメッセージ	HttpProtocolException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04386-E	ServerNotStartException occurred.	コマンドの実行に必要なサービスが起動していません。 Device Manager, HiCommand Suite Common Web Service, HiCommand Suite Single Sign On Service が起動しているか、これらのサービスが使用するポート番号が正しいか確認してください。
KAPM04389-E	Exception occurred. <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : Exception のメッセージ	Exception が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04401-I	Initializing servlet.	サーブレットの初期化を開始します。
KAPM04405-E	Can't read DTD file.	DTD ファイルの読み込みに失敗しました。 Windows 版: <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%sample¥conf の hcmsrepClient.dtd と hcmsrepServer.dtd を、<Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf にコピーしてください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		Solaris 版または Linux 版 : /opt/HiCommand/ Base/sample/conf の hcndsrepClient.dtd と hcndsrepServer.dtd を, /opt/HiCommand/ Base/conf にコピーしてください。
KAPM04411-I	HTTP:POST from <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : IP アドレス	リクエストしてきたクライアントの IP アドレス です。
KAPM04421-E	The error has occurred in Repository process.	リポジトリへのアクセス時に障害が発生しま した。 HiCommand V3.x シリーズを使用している場合 は, InterBase または InterClient が起動してい るかどうか確認してください。 HiCommand V4.x シリーズ以降を使用してい る場合は, HiRDB が起動しているかどうか確認し てください。 問題が解決しない場合は, 原因究明と問題の解決 のため, 詳細な調査が必要です。障害情報を収集 し, 障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04422-E	The illegal data has detected in Server process.	サブレットの処理中に不正なデータを検出し ました。 原因究明と問題の解決には, 詳細な調査が必要で す。障害情報を収集し, 障害対応窓口に連絡して ください。
KAPM04423-E	The error has occurred in Server process.	サブレットの処理中に障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には, 詳細な調査が必要で す。障害情報を収集し, 障害対応窓口に連絡して ください。
KAPM04426-E	The version is incorrect. Version <i>aa...aa</i> is required. <i>aa...aa</i> : サーバがサポート可能なバー ジョン	クライアントのバージョンが 1.0 以外です。 原因究明と問題の解決には, 詳細な調査が必要で す。障害情報を収集し, 障害対応窓口に連絡して ください。
KAPM04429-E	An error occurred during server processing.	サブレットの処理中に障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には, 詳細な調査が必要で す。障害情報を収集し, 障害対応窓口に連絡して ください。
KAPM04440-E	Token has timed out.	利用可能な期限を過ぎたトークンが使用されま した。 hcndsrep コマンドを再実行してください。
KAPM04446-I	Starting information registration...	リポジトリへの登録を開始します。
KAPM04455-W	<i>aa...aa</i> has already registered in Repository. <i>aa...aa</i> : type オプションと displayname オプションで指定した値	add オプションで指定した type オプションと displayname オプションの組み合わせがすで にリポジトリに登録されています。 異なる type オプションと displayname オプ ションの組み合わせでコマンドを実行してくだ さい。
KAPM04463-W	<i>aa...aa</i> is not found in Repository. <i>aa...aa</i> : type オプションと displayname オプションで指定した値	削除しようとした情報がリポジトリに登録さ れていません。 登録されている情報を指定し, コマンドを実行し てください。
KAPM04464-E	<i>aa...aa</i> is associated with more than one ServiceAccessPoint Instances. <i>aa...aa</i> : type オプションと displayname オプションで指定した値	削除しようとした製品に対して複数のラウンチ 情報が登録されています。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		データベースが壊れているおそれがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04465-I	Starting information deletion...	リポジトリから製品情報の削除を開始します。
KAPM04468-W	<i>aa...aa</i> is not found in Repository. <i>aa...aa</i> : type オプションと displayname オプションで指定した値	リポジトリに type オプションで指定されたプログラム種別が登録されていません。 正しいプログラム種別を指定して、コマンドを実行してください。
KAPM04472-I	Starting information display...	リポジトリから表示情報の取得を開始します。
KAPM04475-W	No results were found in Repository.	リポジトリに指定した製品の情報が 1 件も登録されていません。
KAPM04480-E	Type name is too Long.	リポジトリに登録されている Type の値が 20 文字以上です。 データベースが壊れているおそれがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04481-E	Type or URL is not set.	リポジトリに登録されている Type または URL の値が空文字列("")です。 データベースが壊れているおそれがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04489-E	This version does not support the add option.	add オプションはこのバージョンではサポートしていません。 add オプションは使用できません。
KAPM04499-E	Detail of exception: <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 例外の内容	例外の詳細です。
KAPM04510-E	Option is invalid. option= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : オプション	オプションが不正です。 正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。
KAPM04511-E	Option is invalid. option= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : オプション	オプションが不正です。 正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。
KAPM04512-E	Option is invalid. option= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : オプション	オプションが不正です。 正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。
KAPM04513-E	Option value is invalid. option- value= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : オプションの値	オプションの値が不正です。 正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。
KAPM04514-E	Following Option is not supported: <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : オプション	オプションが不正です。 正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。
KAPM04515-E	Option is invalid. option= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : オプション	オプションが不正です。 正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。
KAPM04516-E	Option is invalid. option= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : オプション	オプションが不正です。 正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。
KAPM04517-E	Option is invalid.	オプションが不正です。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。
KAPM04518-E	Option is invalid.	オプションが不正です。 正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。
KAPM04519-E	Option is invalid.	オプションが不正です。 正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。
KAPM04520-E	Option is invalid.	オプションが不正です。 正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。
KAPM04521-E	Option is invalid.	オプションが不正です。 正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。
KAPM04522-E	Invalid Group or Role.	グループまたはユーザー権限が不正です。 Global グループに属していて、かつ Admin 権限を持つユーザーのユーザー名およびパスワードを指定してください。
KAPM04523-E	Username or password is invalid.	指定したユーザー名またはパスワードが不正です。 Device Manager に登録されているユーザー名およびパスワードを指定してください。
KAPM04524-E	Failed to connect to HiCommand Suite Single Sign On Service.	HiCommand Single Sign On Service の接続に失敗しました。 HiCommand Single Sign On Service の状態を確認してください。
KAPM04525-E	Failed to connect to HiCommand Device Manager.	Device Manager の接続に失敗しました。 Device Manager のサービスが起動されているかどうか確認してください。
KAPM04526-E	HSSOException occurred.	HSSOException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04527-E	FileNotFoundException occurred.	FileNotFoundException が発生しました。 Windows 版: <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%sample %conf の hcndsrepClient.dtd と hcndsrepServer.dtd を、<Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf にコピーしてください。 Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/sample/conf の hcndsrepClient.dtd と hcndsrepServer.dtd を、/opt/HiCommand/Base/conf にコピーしてください。
KAPM04528-E	IOException occurred.	IOException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04529-E	Option needs value. option=aa...aa aa...aa : オプション	オプションの値が指定されていません。 値を指定してコマンドを実行してください。
KAPM04553-E	IOException occurred. aa...aa aa...aa : Exception のメッセージ	例外が発生しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04554-E	Not support tag type detected.	XML に hcmdsrep で処理できないタイプのタグが含まれています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04555-E	Value is too long.	オプションで指定した文字列が長過ぎます。文字数の制限値を超えない文字列を入力してください。
KAPM04556-E	Failed to connect to HiCommand Suite Common Web Service.	HiCommand Suite Common Web Service に接続できませんでした。 HiCommand Suite Common Web Service が開始しているか確認してください。
KAPM04557-E	A single sign-on server exception has occurred.	認証サーバとの通信に失敗しました。 HiCommandServer, および利用するデータベースが起動しているかどうか確認してください。 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04558-E	An invalid role was detected.	ユーザー権限が不正です。 Admin 権限または Peer 権限を持つユーザーのユーザー名およびパスワードを指定してください。
KAPM04560-I	hcmdsrep add has succeeded. aa...aa aa...aa : プログラム種別	アプリケーション情報の登録が成功しました。
KAPM04561-I	hcmdsrep delete has succeeded. aa...aa aa...aa : プログラム種別	アプリケーション情報の削除が成功しました。
KAPM04562-E	hcmdsrep add has failed. aa...aa aa...aa : プログラム種別	アプリケーション情報の登録が失敗しました。 直前のメッセージに従って対処してください。
KAPM04563-E	hcmdsrep delete has failed. aa...aa aa...aa : プログラム種別	アプリケーション情報の削除が失敗しました。 直前のメッセージに従って対処してください。
KAPM04601-E	Command format is invalid.	コマンドラインが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04602-E	Command format is invalid. invalid-param=aa...aa aa...aa : 不正パラメーター	コマンドラインが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04603-E	File is not found. file-name=aa...aa aa...aa : ファイル名	指定されたファイルが見つかりません。 次の対処をしてください。 1. ファイルがあるか確認してください。 2. 実行したユーザーでファイルにアクセスできるか確認してください。
KAPM04604-E	Directory is not found. directory-name=aa...aa aa...aa : ディレクトリ名	ディレクトリが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM04605-E	Bundle PP Name is invalid. name= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 不正パラメーター	type オプションに指定された値が有効ではありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04606-E	Web Container server is invalid. name= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 不正パラメーター	server オプションに指定された値が有効ではありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04608-I	Setup completed successfully.	セットアップが成功しました。
KAPM04609-E	Failed to create file. file-name= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルの生成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04613-I	Delete completed successfully.	アンセットアップが成功しました。
KAPM04614-E	Failed to setup server.	サーバのセットアップに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04615-E	Failed to delete server.	サーバの削除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04616-E	Server is running. pid= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : プロセス ID	サーバが起動しています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04623-E	An option is invalid.	オプションが不正です。 オプションの指定を見直して再実行してください。
KAPM04624-E	The value specified for an option is invalid. (option = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : オプション名	オプションに指定した値に誤りがあります。 オプションに指定した値を見直してからコマンドを再実行してください。
KAPM04625-E	Creation of the directory failed. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	ディレクトリの作成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04626-E	Execution of the command failed. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04627-E	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 標準エラー出力	コマンド実行時の標準エラー出力です。 前または、後に続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM04628-I	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 標準出力	コマンド実行時の標準出力です。
KAPM04629-I	The service was successfully registered. (service name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの登録に成功しました。
KAPM04630-E	An attempt to upgrade the version of the definition file failed.	定義ファイルのバージョンアップに失敗しました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04631-I	The service was successfully deleted. (service name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの削除に成功しました。
KAPM04632-I	The hcmdsweb command successfully registered an application.	hcmdsweb コマンドでの登録処理に成功しました。
KAPM04633-I	The hcmdsweb command successfully deleted an application.	hcmdsweb コマンドでの削除処理に成功しました。
KAPM04634-E	The configuration information is incorrect. (cause = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 原因	設定情報が誤っています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04635-I	The command will now be executed. (command line to be executed = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 実行するコマンドライン	コマンドを実行します。
KAPM04636-I	The command successfully executed.	コマンドの実行に成功しました。
KAPM04637-E	Execution of the command failed. (return code = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : リターンコード	コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04638-E	An error occurred during execution of the command.	コマンドの実行中に例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04639-I	The server is already set up. (server name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名	サーバはセットアップされています。
KAPM04640-I	The server was successfully set up. (server name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名	サーバのセットアップに成功しました。
KAPM04641-E	Setup of the server failed. (server name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名	サーバのセットアップに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04642-I	The server was successfully deleted. (server name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名	サーバのアンセットアップに成功しました。
KAPM04643-E	Deletion of the server failed. (server name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名	サーバのアンセットアップに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04644-E	An attempt to acquire the RMI naming port failed. (server name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名	RMI ネーミングポートの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04645-E	Resolution of the local host name failed.	ローカルホストが解決できません。 ローカルホストが解決できる環境であるか確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM04646-I	Information about the local host is as follows: IP address = <i>aa...aa</i> , host name = <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : IP アドレス <i>bb...bb</i> : ホスト名	ローカルホストの情報です。
KAPM04647-W	Deletion of the web application failed. (server name = <i>aa...aa</i> , application name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名 <i>bb...bb</i> : アプリケーション名	アプリケーションのアンデプロイに失敗しました。
KAPM04648-W	An attempt to stop the server failed. (server name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名	サーバの停止に失敗しました。
KAPM04649-W	Deployment of the application failed. (server name = <i>aa...aa</i> , application name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名 <i>bb...bb</i> : アプリケーション名	アプリケーションのデプロイに失敗しました。
KAPM04650-W	Deletion of the server failed. (server name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名	サーバのアンセットアップに失敗しました。
KAPM04651-I	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 標準エラー出力	コマンド実行時の標準エラー出力です。
KAPM04653-I	The application was successfully deployed. (server name = <i>aa...aa</i> , application name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名 <i>bb...bb</i> : アプリケーション名	アプリケーションのアンデプロイに成功しました。
KAPM04654-E	Deployment of the application failed. (server name = <i>aa...aa</i> , application name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名 <i>bb...bb</i> : アプリケーション名	アプリケーションのアンデプロイに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04655-E	Deletion of the web application directory failed. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	アプリケーションのディレクトリ削除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04656-E	The value of the parameter to be set on the server exceeds the maximum. (parameter name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パラメーター名	サーバに設定するパラメーターの値が最大値を超えています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04657-I	The application was successfully deleted. (server name = <i>aa...aa</i> , application name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名 <i>bb...bb</i> : アプリケーション名	アプリケーションのアンデプロイに成功しました。
KAPM04658-E	Deletion of the web application failed. (server name = <i>aa...aa</i> , application name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名 <i>bb...bb</i> : アプリケーション名	アプリケーションのアンデプロイに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM04659-E	Deletion of the file failed. (path = aa...aa) aa...aa : パス	ファイルの削除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04660-I	The service was successfully registered in Service Control Manager. (service name = aa...aa) aa...aa : サービス名	Service Control Manager へのサービス登録に成功しました。
KAPM04661-E	Registration of the service in Service Control Manager failed. (service name = aa...aa) aa...aa : サービス名	Service Control Manager へのサービス登録に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04662-I	The service was successfully deleted from Service Control Manager. (service name = aa...aa) aa...aa : サービス名	Service Control Manager へのサービス削除に成功しました。
KAPM04663-E	Deletion of the service from Service Control Manager failed. (service name = aa...aa) aa...aa : サービス名	Service Control Manager へのサービス削除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04664-I	The service was successfully updated in Service Control Manager. (service name = aa...aa) aa...aa : サービス名	Service Control Manager へのサービス更新に成功しました。
KAPM04665-E	The update of the service in Service Control Manager failed. (service name = aa...aa) aa...aa : サービス名	Service Control Manager へのサービス更新に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04666-E	An attempt to copy a file failed. (copy source = aa...aa, copy destination = bb...bb) aa...aa : コピー元ファイル bb...bb : コピー先ファイル	ファイルのコピーに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04667-W	An attempt to forcibly stop the server failed. (server name = aa...aa) aa...aa : サーバ名	サーバの強制停止に失敗しました。
KAPM04668-E	The check of the existence of the service failed. (service name = aa...aa) aa...aa : サービス名	サービスの存在確認に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04669-E	The check of the service activation status failed. (service name = aa...aa) aa...aa : サービス名	サービスの起動状態の確認に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04670-E	An operation on the management book file failed. (operation = aa...aa) aa...aa : 操作	管理簿ファイルの操作に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04671-E	Renaming of the file failed. (path = aa...aa)	ファイル名の変更に失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : パス	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04672-E	A directory exists at the destination for which a symbolic link is to be created. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	シンボリックリンクの作成先にディレクトリがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04673-E	Creation of the service control file failed. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	サービス制御のファイルの作成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04674-E	Creation of the symbolic link failed.	シンボリックリンクの作成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04675-W	A file remains because an attempt to delete it failed. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	ファイルの削除に失敗したため、ファイルが残っています。
KAPM04676-E	Execution of the insserv command failed. (error code = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : エラーコード	insserv コマンドが失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04677-E	Creation of the flag file failed. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	フラグファイルの作成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04678-E	Deletion of the flag file failed. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	フラグファイルの削除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04679-E	An operation on the file failed. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	ファイルの操作に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04680-E	An error occurred during input of a file.	ファイルの入力時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04681-E	Execution of the chkconfig command failed. (error code = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : エラーコード	chkconfig コマンドが失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04682-E	An error occurred in the SAX parser.	SAX のパーサーでエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04683-E	A file exists at the destination for which a symbolic link is to be created. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	シンボリックリンクの作成先にファイルがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM04684-E	An attempt to change the file access permissions failed. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	ファイルのアクセス権限の変更に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04685-E	The service definition file is invalid.	サービス定義ファイルの内容が誤っています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04686-W	An attempt to delete the server failed. (server name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名	サーバのアンセットアップが失敗しました。
KAPM04687-E	A class could not be found. (class name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : クラス名	クラスが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04688-E	An operation on the service failed. (operation = <i>aa...aa</i> , service name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 操作 <i>bb...bb</i> : サービス名	サービスの操作に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04689-W	An attempt to perform unsetup of the server failed. (server name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名	サーバのアンセットアップが失敗しました。
KAPM04690-E	No worker information is registered.	Worker の情報がありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04691-I	A command will now be executed. (command line = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : コマンドライン	実行したコマンドのコマンドラインを表示します。
KAPM04692-I	The hcmdsweb command finished successfully.	hcmdsweb コマンドが成功しました。
KAPM04693-E	The hcmdsweb command failed.	hcmdsweb コマンドが失敗しました。 直前のメッセージに従って対処してください。
KAPM04694-E	A service is starting up. (service name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスが起動途中です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04695-E	The application data has already been deleted. (product name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 製品名	アプリケーション情報は削除されています。 アプリケーションの登録状態を確認してください。
KAPM04696-W	A file exists in the location where a symbolic link is to be created. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	シンボリックリンクの作成先にファイルがあります。
KAPM04697-E	Parameters required to register the service are not set. (server name = <i>aa...aa</i> , service name = <i>bb...bb</i> , mode = <i>cc...cc</i> , display name = <i>dd...dd</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名 <i>bb...bb</i> : サービス名 <i>aa...aa</i> : モード	サービス登録に必要なパラメーターが設定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>dd...dd</i> : 表示名	
KAPM04698-W	A directory exists in the location where a symbolic link is to be created. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	シンボリックリンクの作成先にディレクトリがあります。
KAPM04699-E	An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04702-E	The option(s) specified is insufficient.	オプションの指定が不足しています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04703-E	The option value specified is invalid.	オプションと値の対応づけに誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04705-E	The option " <i>aa...aa</i> " is not supported. <i>aa...aa</i> : オプション名	" <i>aa...aa</i> "オプションはサポートしていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04706-E	The option " <i>aa...aa</i> " appears 2 times or more. <i>aa...aa</i> : オプション名	" <i>aa...aa</i> "オプションが2回以上指定されています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04707-E	The combination of options is invalid.	オプションの組み合わせに誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04710-E	An exception occurred.	例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04711-E	The file " <i>aa...aa</i> " could not be read. <i>aa...aa</i> : ファイル名	<i>aa...aa</i> ファイルにアクセスできません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04713-E	The input XML contains a grammar mistake.	入力された XML に文法の誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04714-E	Failed to connect to HBase Storage Mgmt Common Service.	HBase Storage Mgmt Common Service に接続できませんでした。 HBase Storage Mgmt Common Service のサービスが起動しているか確認してください。
KAPM04715-E	Failed to connect to HBase Storage Mgmt Web Service.	HBase Storage Mgmt Web Service に接続できませんでした。 HBase Storage Mgmt Web Service が開始しているか確認してください。HBase Storage Mgmt Web Service が開始している場合は、

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<p>hssso.conf のホストが正しく設定されているか確認してください。</p> <p>Windows 版: <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥hssso.conf</p> <p>Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/hssso.conf</p>
KAPM04716-E	Failed to connect to the host specified in hssso.conf.	<p>hssso.conf に設定されているホストへの接続に失敗しました。</p> <p>hssso.conf のホストが正しく設定されているか確認してください。</p> <p>Windows 版: <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥hssso.conf</p> <p>Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/hssso.conf</p>
KAPM04717-E	An invalid URL was detected. (aa...aa) aa...aa : URL	<p>不正な URL を検出しました。</p> <p>URL の指定を確認してください。</p>
KAPM04718-E	The server returned an empty response.	<p>サーバから取得したデータに処理結果が含まれていません。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM04719-E	An unsupported element type was detected in the XML.	<p>入力された XML に、サポートされていないタイプの DOM エレメントが含まれています。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM04722-W	aa...aa error(s) were detected in the response. aa...aa : エラーの個数	<p>レスポンスに aa...aa 個のエラーがありました。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM04723-E	Invalid error information was detected.	<p>不正なエラー情報を検出しました。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM04724-E	Invalid server information was detected.	<p>不正なサーバ情報を検出しました。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM04800-E	Authentication information is insufficient.	<p>受信した SOAP メッセージ中にユーザー認証情報が含まれていません。</p> <p>ユーザー認証情報も送信する SOAP クライアントプログラムを使用してください。</p>
KAPM04801-E	Authentication has failed.	<p>指定されたユーザー認証情報（ユーザー名、パスワードなど）で認証できません。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM04802-E	A single sign-on server communication exception has occurred.	認証サーバとの通信に失敗しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04803-E	A single sign-on server exception has occurred.	認証サーバで例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。 HiCommand V3.x シリーズを使用している場合は、InterServer/InterBase または Device Manager が開始しているか確認してください。 HiCommand V4.x シリーズ以降を使用している場合は、HiRDB または Device Manager が開始しているか確認してください。 それ以外の場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04805-E	An XML parser exception occurred.	XML パーサーで例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04806-E	The received XML element <i>aa...aa</i> contains an unexpected value <i>cc...cc</i> for attribute <i>bb...bb</i> . The expected value is <i>dd...dd</i> . TARGET= <i>ee...ee</i> <i>aa...aa</i> : 予期しない値を含む XML 要素タグ名 <i>bb...bb</i> : 予期しない値が設定された属性名 <i>cc...cc</i> : 予期しない属性値 <i>dd...dd</i> : サーバが期待する属性値 <i>ee...ee</i> : 処理対象の情報	受信した XML の要素 <i>aa...aa</i> の属性 <i>bb...bb</i> に予期しない値 <i>cc...cc</i> が指定されました。サーバが予期している値は <i>dd...dd</i> です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04807-E	The XML element <i>aa...aa</i> is not allowed as a child of element <i>bb...bb</i> . TARGET= <i>cc...cc</i> <i>aa...aa</i> : 予期しない要素のタグ名 <i>bb...bb</i> : 予期しない要素を含む要素のタグ名 <i>cc...cc</i> : 処理対象の情報	XML 形式が不正です。予期しない要素があります。XML の要素 <i>bb...bb</i> の子要素 <i>aa...aa</i> は予期しない要素です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04808-W	The received XML attribute <i>aa...aa</i> is not allowed as an attribute of <i>bb...bb</i> . TARGET= <i>cc...cc</i> <i>aa...aa</i> : 予期しない属性の属性名 <i>bb...bb</i> : 予期しない属性を持つ要素のタグ名 <i>cc...cc</i> : 処理対象の情報	XML 形式が不正です。予期しない属性があります。XML の要素 <i>bb...bb</i> の属性 <i>aa...aa</i> は予期しない属性です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04809-E	Message catalog information is insufficient for the log message. TARGET= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 処理対象の情報	ログが採取できないため、処理を続行できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04810-E	A CIM Repository exception occurred. TARGET= <i>aa...aa</i>	CIM リポジトリで例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : 処理対象の情報	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04812-E	Failed to connect to HiCommand Device Manager.	Device Manager に接続できませんでした。Device Manager が起動しているか、init.conf の HDVM.host の値が正しく設定されているかを確認してください。
KAPM04813-E	An exception occurred. TARGET= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 処理対象の情報	予期しないサーバ異常が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04814-W	The CIM datatype <i>aa...aa</i> is invalid for <i>bb...bb</i> ; it will be handled as a string type. <i>aa...aa</i> : 指定された CIM データ型名 <i>bb...bb</i> : 指定データ型が指定された属性名	CIM 属性 <i>bb...bb</i> の型としてサポートしていない CIM データ型 <i>aa...aa</i> が指定されました。文字列型として処理します。文字列型として扱われて困る場合は、効果を打ち消す処理をします。
KAPM04815-E	This operation <i>aa...aa</i> is unknown. TARGET= <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : 予期していないオペレーション名 <i>bb...bb</i> : 処理対象の情報	予期しないオペレーションです。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04816-E	INSTANCENAME cannot be used for the set operation. TARGET= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 処理対象の情報	set オペレーションは、受信した XML 中の INSTANCENAME 要素を処理できません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04817-E	The CIM operation <i>aa...aa</i> is missing required argument <i>bb...bb</i> . TARGET= <i>cc...cc</i> <i>aa...aa</i> : CIM オペレーション名 <i>bb...bb</i> : 必須パラメーター名 <i>cc...cc</i> : 処理対象の情報	CIM オペレーション <i>aa...aa</i> に必須のパラメーター <i>bb...bb</i> が指定されていません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04818-I	Starting CIM access... Method = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : リポジトリアクセス API の Java メソッド名	CIM リポジトリにアクセスを開始しました。
KAPM04819-I	Ending CIM access...	CIM リポジトリのアクセスが完了しました。
KAPM04820-I	Receiving a request..	リクエストを受信しています。
KAPM04821-I	Replying to the request....	リクエストに返信しています。
KAPM04826-I	The instance has been updated. TARGET= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 処理対象の情報	set オペレーションでインスタンスが更新されました。
KAPM04827-I	A new instance has been created. TARGET= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 処理対象の情報	set オペレーションでインスタンスを作成しました。
KAPM04828-I	The class is empty. TARGET= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 処理対象の情報	enumerate オペレーションの結果が空です。
KAPM04829-I	The instance could not be found. TARGET= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 処理対象の情報	enumerate オペレーションで削除対象のインスタンスが見つかりませんでした。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM04830-I	The instance was deleted. TARGET= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 処理対象の情報	enumerate オペレーションでインスタンスを削除しました。
KAPM04832-E	The input data <i>aa...aa</i> is not valid for data type <i>bb...bb</i> . TARGET= <i>cc...cc</i> <i>aa...aa</i> : 入力データ値 <i>bb...bb</i> : 入力データ型 <i>cc...cc</i> : 処理対象の情報	入力された値 <i>aa...aa</i> は、データ型 <i>bb...bb</i> として正しくありません。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04833-E	The received XML element <i>bb...bb</i> is missing a required attribute <i>aa...aa</i> . TARGET= <i>cc...cc</i> <i>aa...aa</i> : 必要な属性名 <i>bb...bb</i> : 属性を含むべき XML 要素タグ名 <i>cc...cc</i> : 処理対象の情報	受信した XML の要素 <i>bb...bb</i> が必要な属性 <i>aa...aa</i> を含んでいません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04834-E	The received XML element <i>bb...bb</i> is missing a required child element <i>aa...aa</i> . TARGET= <i>cc...cc</i> <i>aa...aa</i> : 必要な要素タグ名 <i>bb...bb</i> : 親要素タグ名 <i>cc...cc</i> : 処理対象の情報	受信した XML の要素 <i>bb...bb</i> が必要な要素 <i>aa...aa</i> を含んでいません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04835-W	The received XML element <i>bb...bb</i> has no child element <i>aa...aa</i> . TARGET= <i>cc...cc</i> <i>aa...aa</i> : 必要な要素タグ名 <i>bb...bb</i> : 親要素タグ名 <i>cc...cc</i> : 処理対象の情報	受信した XML の要素 <i>bb...bb</i> が要素 <i>aa...aa</i> を含んでいません。 送信する XML の要素 <i>bb...bb</i> に要素 <i>aa...aa</i> を指定します。
KAPM04836-E	The received XML element <i>aa...aa</i> with attribute <i>bb...bb=cc...cc</i> is duplicated. TARGET= <i>dd...dd</i> <i>aa...aa</i> : 重複している XML 要素タグ名 <i>bb...bb</i> : 要素を識別する属性名 <i>cc...cc</i> : 要素を識別する属性値 <i>dd...dd</i> : 処理対象の情報	受信した XML で、属性 <i>bb...bb=cc...cc</i> を持つ要素 <i>aa...aa</i> が重複しています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04837-E	The XML element <i>aa...aa</i> as child of element <i>bb...bb</i> is duplicated. TARGET= <i>cc...cc</i> <i>aa...aa</i> : 重複している XML 要素タグ名 <i>bb...bb</i> : 親要素タグ名 <i>cc...cc</i> : 処理対象の情報	XML 要素 <i>bb...bb</i> の子要素 <i>aa...aa</i> が重複しています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04838-I	The class has been created. TARGET= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 処理対象の情報	クラスが生成されました。
KAPM04839-I	The class already exist. TARGET= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 処理対象の情報	クラスはすでに存在します。
KAPM04840-I	The class could not be found. TARGET= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 処理対象の情報	クラスが見つかりませんでした。
KAPM04841-I	The class was deleted. TARGET= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 処理対象の情報	クラスは消去されました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM04842-E	The class <i>aa...aa</i> of the instance is invalid. TARGET= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 処理対象の情報	指定したインスタンスの属するクラスが存在しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04843-E	An attempt to decrypt authentication data failed.	認証情報の復号に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04844-E	Login from anything other than a local host is not possible.	ローカルホスト以外からのログインはできません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04845-E	The decrypted authentication data is invalid.	復号した認証情報が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04846-E	Requests containing QueryString are not accepted.	クエリストリングが含まれるリクエストは、受け付けられません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04901-E	The parameter is invalid.	指定されたパラメーターに誤りがあります。 適切なパラメーターを指定してください。
KAPM04902-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04905-E	An attempt to open the file failed. Path = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ファイルの絶対パス	ファイルのオープンに失敗しました。 ファイルが表示されたパスに存在するか、または使用可能であることを確認してください。
KAPM04906-I	The alias for <i>aa...aa</i> was set. <i>aa...aa</i> : PP 名	<i>aa...aa</i> のエイリアスを設定しました。
KAPM04907-I	The alias for <i>aa...aa</i> was overwritten. <i>aa...aa</i> : PP 名	<i>aa...aa</i> のエイリアスを上書きしました。
KAPM04908-I	The alias for <i>aa...aa</i> was deleted. <i>aa...aa</i> : PP 名	<i>aa...aa</i> のエイリアスを削除しました。
KAPM04909-E	The alias for <i>aa...aa</i> does not exist. <i>aa...aa</i> : PP 名	<i>aa...aa</i> のエイリアスは存在しません。
KAPM04910-W	The alias for <i>aa...aa</i> does not exist. <i>aa...aa</i> : PP 名	<i>aa...aa</i> のエイリアスは存在しません。
KAPM04933-E	An option is invalid.	オプションが不正です。
KAPM04950-I	PrintWriter was created. path = " <i>aa...aa</i> ", file = " <i>bb...bb</i> " <i>aa...aa</i> : ファイル" <i>bb...bb</i> "のパス名 <i>bb...bb</i> : ファイル名	PrintWriter クラスが作成されました。
KAPM04951-I	BufferedReader was created. path = " <i>aa...aa</i> ", file = " <i>bb...bb</i> " <i>aa...aa</i> : ファイル" <i>bb...bb</i> "のパス名 <i>bb...bb</i> : ファイル名	BufferedReader クラスが作成されました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM04952-E	The file was not found. path = "aa...aa", file = "bb...bb" aa...aa : ファイル"bb...bb"のパス名 bb...bb : ファイル名	ファイルが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04953-I	PrintWriter has closed.	PrintWriter クラスをクローズします。
KAPM04954-W	PrintWriter cannot be closed. PrintWriter is null.	PrintWriter クラスをクローズできませんでした。PrintWriter クラスは null です。
KAPM04955-I	BufferedReader has closed.	BufferedReader クラスをクローズします。
KAPM04956-W	BufferedReader cannot be closed. BufferedReader is null.	BufferedReader クラスをクローズできませんでした。BufferedReader クラスは null です。
KAPM04957-E	The specified application command is not registered. application name = "aa...aa" aa...aa : オプションで指定したアプリケーション名	指定されたアプリケーションのコマンドは登録されていません。
KAPM04958-E	The specified application command is already registered. application name = "aa...aa" aa...aa : アプリケーション名	指定されたアプリケーションのコマンドはすでに登録されています。
KAPM04959-I	aa...aa has been added to the file. aa...aa : アプリケーション名	aa...aa をファイルに追加しました。
KAPM04960-I	aa...aa has been removed from the file. aa...aa : アプリケーション名	aa...aa をファイルから削除しました。
KAPM04970-I	Processing ended normally.	正常に終了しました。
KAPM04971-E	The specified command is already registered.	指定のコマンドはすでに登録されています。
KAPM04972-E	The specified command is not registered.	指定のコマンドが登録されていません。
KAPM04973-E	An option is invalid.	引数に誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04974-E	An unexpected error occurred.	予期しないエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04975-E	The type of OS is unknown.	OS の種類が不明です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04976-E	IllegalOptionException occurred. Description = "aa...aa" aa...aa : エラーの詳細	IllegalOptionException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM04977-E	InconsistencyException occurred. Description = "aa...aa" aa...aa : エラーの詳細	InconsistencyException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05001-I	hcnds64srv was entered.	hcnds64srv コマンドが入力されました。
KAPM05002-E	Command format is invalid.	オプションが不正です。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05003-E	Option is invalid. option= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 不正パラメーター	オプションが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05004-E	Server name is invalid. server-name= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サーバ名	サーバ名が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05005-E	The Win32API has failed. API name= <i>aa...aa</i> , error code= <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : WIN32API 名 <i>bb...bb</i> : GetLastError()の結果	WIN32API でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05006-E	Failed to start service. service-name= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの起動に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05007-I	Already started service. service-name= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	すでにサービスは起動しています。
KAPM05008-E	Failed to stop service. service-name= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの停止に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05009-I	Already stopped service. service-name= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	すでにサービスは停止しています。
KAPM05010-E	Failed to query service. service-name= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの状態の問い合わせに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05011-E	Failed to control service.	サービスの制御に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05012-E	Failed to access registry. maintenance-code= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 保守コード	レジストリーのアクセスに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05013-W	Failed to read init.conf. maintenance-code= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 保守コード	init.conf の読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05014-W	Failed to initialize trace. api-name= <i>aa...aa</i> , reason= <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : ログトレース API 名 <i>bb...bb</i> : 保守コード	ログの初期化に失敗しました。 hcnds64srv コマンドが同時に実行されていないか確認してください。頻繁に発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM05015-E	An internal function has failed. Function name= <i>aa...aa</i> , error code= <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : 内部関数名 <i>bb...bb</i> : 保守コード	内部関数が失敗しました。 あとに続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM05016-I	Succeeded in starting of service. service-name= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの起動要求を受け付けました。
KAPM05017-I	Succeeded in stopping of service. service-name= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの停止要求を受け付けました。
KAPM05018-E	A system call has failed. API name= <i>aa...aa</i> , error code= <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : システムコール名 <i>bb...bb</i> : 保守コード	システムコールが失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05019-W	Definition is invalid. name= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 定義値名	定義が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05020-E	Failed to open file. maintenance-code= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 保守コード	ファイルのオープンに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05021-E	Service does not exist.	サービスが存在しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05022-W	Service does not exist.	サービスが存在しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05023-E	Could not find executable file. file-name= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 実行形式ファイル	実行形式ファイルが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05024-W	Failed to initialize trace. Reason= <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 理由	トレースの初期化に失敗しました。 トレースなしで処理を続行します。
KAPM05025-I	The start type has been successfully changed. service-name = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	スタートタイプの変更に成功しました。
KAPM05026-E	An attempt to change the start type has failed. service-name = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	スタートタイプの変更に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05027-E	An attempt to start the DBMS service has failed.	DBMS サービスの開始に失敗しました。 詳細は hcmds64dbsrv のログを参照してください。
KAPM05028-E	An attempt to stop the DBMS service has failed.	DBMS サービスの停止に失敗しました。 詳細は hcmds64dbsrv のログを参照してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM05029-E	An attempt to acquire the status of the DBMS service has failed.	DBMS サービスの状態の取得に失敗しました。 詳細は hcmds64dbsrv のログを参照してください。
KAPM05030-E	An attempt to query the status of a service has failed. (service name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの状態の問い合わせに失敗しました。 前または、あとに続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM05031-W	An attempt to set the environment variable has failed.	環境変数の設定に失敗しました。
KAPM05035-E	An attempt to execute the command <i>aa...aa</i> has failed. <i>aa...aa</i> : 実行ファイル名	コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05036-I	The command <i>aa...aa</i> was executed successfully. (return code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 実行ファイル名 <i>bb...bb</i> : リターンコード	コマンドの実行が成功しました。
KAPM05037-E	An attempt to query a service has failed.	サービスの問い合わせに失敗しました。 前または、あとに続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM05038-W	The error has occurred in <i>aa...aa</i> command. code= <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : コマンド <i>bb...bb</i> : エラーコード	<i>aa...aa</i> コマンドの実行時にエラーが発生しました。
KAPM05044-E	This command cannot be executed now because of internal processing. Wait a while, and then try again.	内部処理中のため、現在このコマンドは実行できません。しばらくしてから再実行してください。しばらくしてから再実行してください。
KAPM05045-E	The execution of the command will be stopped because internal processing failed.	内部処理に失敗したため、コマンドの実行を中断します。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05046-E	An error occurred in an API. (API name = <i>aa...aa</i> , error code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : API 名 <i>bb...bb</i> : エラーコード	API でエラーが発生しました。 あとに続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM05050-E	Failed to execute the command that stops services. (command name = <i>aa...aa</i> , return code = <i>bb...bb</i> , server name = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : リターンコード <i>cc...cc</i> : サーバ名	サービス停止コマンドの実行に失敗しました。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM05052-I	The command that stops services was executed successfully. (command name = <i>aa...aa</i> , server name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : サーバ名	サービス停止コマンドの実行に成功しました。
KAPM05053-I	hcmds64srv [<i>aa...aa</i>]{ <i>[bb...bb]</i> },..... [.....] <i>aa...aa</i> : コマンドライン引数 <i>bb...bb</i> : コマンドライン引数	コマンドに指定したオプションを表示します。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM05055-W	The path is not a symbolic link. (path = aa...aa) aa...aa : パス	このパスはシンボリックリンクではありません。 システムの環境が不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05056-E	The directory could not be found. (path = aa...aa) aa...aa : パス	ディレクトリがありません。 システムの環境が不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05057-E	A memory-allocation error occurred.	メモリ確保エラーが発生しました。 再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05058-W	Execution of the hcmdsstartapp command failed. (return code = aa...aa) aa...aa : リターンコード	hcmdsstartapp コマンドが失敗しました。
KAPM05059-I	A request to start an application was received. (server name = aa...aa) aa...aa : サーバ名	アプリケーションの起動要求を受け付けました。
KAPM05201-E	The memory is insufficient.(aa...aa) aa...aa : 変数名	メモリが不足しています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05202-E	The number of options is insufficient.	引数の数が不足しています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05203-E	There is no value following the option.	引数の中でオプションに続く値がありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05204-E	Option is invalid.	引数の中のオプションに誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05205-E	There is only a value though there is no option.	引数の中でオプションがないのに値だけがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05206-E	The error occurred in dispatcher.	ディスパッチャーでエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05207-E	The error occurred in the registration of the service controller.	サービスコントローラーの登録でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05208-E	The error occurred in the HandlerRoutine.	プロセスのハンドラー関数のリスト追加でエラーが発生しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05209-I	The service_stop_thread is started.	サービス停止要求スレッドを開始しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05210-E	The error occurred in the service_stop_thread.	サービス停止要求スレッドでエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05211-E	The error occurred in the Report Status.	サービスコントロールマネージャーへの進捗報告に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05212-E	The error occurred in create JavaVM.	JavaVM の生成でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05213-E	Failed to set processing of JavaVM.	JavaVM の設定処理に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05214-I	aa...aa started. aa...aa : サービス名	サービスを開始しました。
KAPM05215-I	aa...aa stopped. aa...aa : サービス名	サービスを停止しました。
KAPM05216-E	The error occurred in the start of service.	サービスの開始に失敗しました。または、サービスが異常停止しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05217-E	Failed to get to the option definition file value.	オプション定義ファイル値の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05218-E	Failed to change the current directory.	カレントディレクトリの変更に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05219-E	Failed to create JavaVM.	JavaVM の生成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05220-E	Failed to connect to JavaVM.	JavaVM への接続に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05221-E	The class is not found.	クラスが見つかりません。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05222-E	The method is not found.	メソッドが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05223-E	The error occurred in the GetInstpath.(aa...aa) aa...aa : レジストリーキー値	レジストリーからキー値を取得する際にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05224-E	The error occurred in the LoadLibrary.	DLL のロードに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05225-E	The error occurred in the GetProcAddress.	DLL の中の関数のアドレス取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05226-E	The error occurred in the AllocConsole.	新しいコンソールをプロセスに割り当てる際にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05227-E	The error occurred in the DeleteFile.	ファイルの削除でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05228-E	The error occurred in the GenerateConsoleCtrlEvent.	コンソールプロセスグループに、指定した信号を送信する際にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05229-E	An attempt to execute the command to start the Web container server has failed.	Web コンテナサーバ起動コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05230-E	An attempt to execute the command to stop the Web container server has failed.	Web コンテナサーバ停止コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05231-E	An attempt to execute the thread- dump acquisition command has failed.	スレッドダンプ取得コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05232-E	The service stopped abnormally. (service name = aa...aa) aa...aa : サービス名	サービスが異常停止しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05234-E	Execution of the command to start the J2EE server failed.	J2EE サーバ起動コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05235-E	Execution of the command to stop the J2EE server failed.	J2EE サーバ停止コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05236-E	An attempt to delete a file failed. (file path = <i>aa...aa</i> , error code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : ファイルパス <i>bb...bb</i> : エラーコード	ファイルの削除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05237-E	An error occurred in an API function. (API function name = <i>aa...aa</i> , error code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : API 名 <i>bb...bb</i> : エラーコード	API でエラーが発生しました。 頻繁に発生する場合、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05250-I	Registration of the information-search user has finished.	情報検索用ユーザーの登録に成功しました。
KAPM05251-I	Deletion of the information-search user has finished.	情報検索用ユーザーの削除に成功しました。
KAPM05252-E	An option is invalid.	コマンドに指定されたオプションが不正です。正しいオプションを指定してください。
KAPM05253-E	The specified option contains an invalid character.	オプションの引数に指定できない文字が含まれています。 オプションの引数に使用できる文字を指定してください。
KAPM05255-E	An internal error occurred.	内部エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05256-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05257-E	Log initialization has failed.	ログの初期化に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05258-I	The command has started.	コマンドが開始されました。
KAPM05259-I	The command has ended.	コマンドが終了しました。
KAPM05263-W	No registered information exists.	登録されている情報はありません。 <i>set</i> オプションでユーザー情報を登録したあと、コマンドを再実行してください。 再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05264-E	The file format is invalid.	ファイルの形式が誤っています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05265-E	An error occurred during file I/O processing.	ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05266-W	A server has not been registered.	list オプションを指定したときに表示する情報がありませんでした。 set オプションでユーザー情報を登録したあと、コマンドを再実行してください。 再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05280-I	Registration of a secret has succeeded.	シークレットの登録が完了しました。
KAPM05281-I	Deletion of a secret has succeeded.	シークレットの削除に成功しました。
KAPM05282-E	An option is invalid.	オプションが誤っています。 正しいオプションを指定してください。
KAPM05285-E	An internal error occurred.	内部エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05286-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05288-I	The command has started.	hcmts64radiussecret コマンドが開始されました。
KAPM05289-I	The command has finished.	hcmts64radiussecret コマンドが終了しました。
KAPM05293-W	No registered information exists.	登録されている情報がありません。 set オプションでシークレットを登録したあと、コマンドを再実行してください。 再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05294-E	The file format is invalid.	ファイルの形式が誤っています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05295-E	An error occurred during file I/O processing.	ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05296-W	A server has not been registered.	list オプションを指定したときに表示する情報がありませんでした。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		set オプションでシークレットを登録したあと、コマンドを再実行してください。 再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05301-E	The license has expired.	ライセンスの有効期限が切れています。 有効期限が切れていないライセンスキーを使用してください。
KAPM05302-E	The system environment is incorrect.	システムの環境が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05303-E	The entered license key is invalid.	ライセンスキーの内容が不正です。 ライセンスサーバの発行した、正規のライセンスを使用してください。
KAPM05304-I	Processing ended normally.	正常に終了しました。
KAPM05308-I	The acquiring of <i>aa...aa</i> logs started. <i>aa...aa</i> : アプリケーション名	<i>aa...aa</i> のログ収集を開始しました。
KAPM05309-I	Backup of <i>aa...aa</i> started. <i>aa...aa</i> : アプリケーション名	<i>aa...aa</i> のバックアップを開始しました。
KAPM05310-E	The acquiring of <i>aa...aa</i> logs abnormally ended. <i>aa...aa</i> : アプリケーション名	<i>aa...aa</i> のログ収集は、異常終了しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05311-I	The acquiring of <i>aa...aa</i> logs successfully ended. <i>aa...aa</i> : アプリケーション名	<i>aa...aa</i> のログ収集は、正常終了しました。
KAPM05312-E	Backup of <i>aa...aa</i> abnormally ended. <i>aa...aa</i> : アプリケーション名	<i>aa...aa</i> のバックアップは、異常終了しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05313-I	Backup of <i>aa...aa</i> successfully ended. <i>aa...aa</i> : アプリケーション名	<i>aa...aa</i> のバックアップは、正常終了しました。
KAPM05314-E	The specified directory is not empty.	指定されたディレクトリは空ではありません。 空のディレクトリを指定してください。
KAPM05315-E	An option is invalid.	指定されたオプションが不正です。 コマンドの引数を確認してください。
KAPM05316-E	The specified directory name <i>aa...aa</i> is invalid. <i>aa...aa</i> : 不正なディレクトリ名	指定されたディレクトリ名 <i>aa...aa</i> が不正です。 次の対処をしてください。 1. パスが適切か確認してください。 2. 指定したディレクトリまでの権限を確認してください。
KAPM05317-E	<i>aa...aa</i> is not registered. <i>bb...bb</i> is available. <i>aa...aa</i> : オプションに指定された PP 名 <i>bb...bb</i> : 登録済み PP 名	<i>aa...aa</i> は登録されていません。 <i>bb...bb</i> が有効です。 登録済みの PP 名を指定してください。
KAPM05318-I	The acquiring of logs successfully ended. <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : PP 名	<i>aa...aa</i> のログ取得に成功しました。
KAPM05319-E	The acquiring of logs abnormally ended. <i>aa...aa</i>	<i>aa...aa</i> のログ取得に失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : PP 名	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05320-I	Backup successfully ended. (<i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : PP 名	<i>aa...aa</i> のバックアップに成功しました。
KAPM05321-E	Backup abnormally ended. (<i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : PP 名	<i>aa...aa</i> のバックアップに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05322-E	<i>aa...aa</i> does not exist. <i>aa...aa</i> : ファイル名	<i>aa...aa</i> というファイルは存在しません。 ファイルが指定の位置にあることを確認してください。
KAPM05323-I	Information for restore: To restore the HiCommand shared repository, specify the "/enforce" option. Before restoring, you have to stop the services "InterServer" and "InterBase Server". Note that the HiCommand shared repository is overwritten with old backup data after the restore.	リストアのための情報： Hitachi Command Suite 共通リポジトリを復元するためには、"/enforce"オプションが必要です。 リストアの前に、"InterServer"サービス、および"InterBaseServer"サービスを停止する必要があります。 リストアすると、バックアップの古いデータで Hitachi Command Suite 共通リポジトリが上書きされるので注意してください。
KAPM05324-E	The privilege is invalid.	実行権限がありません。 実行権限のあるユーザーで実行してください。
KAPM05325-E	An attempt to execute hcmdsras failed.	hcmdsras コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05326-E	An attempt to execute jar has failed.	jar コマンドの実行に失敗しました。 arc オプションのファイル名に、パス名を含んでいないか確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05327-E	An attempt to acquire the installed product list has failed.	システム的环境が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05328-I	The hcmdsbasebackup processing has succeeded.	hcmdsbasebackup コマンドの処理は成功しました。
KAPM05329-E	The hcmdsbasebackup processing has failed.	hcmdsbasebackup コマンドの処理は失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05330-E	An option is invalid.	指定されたオプションが不正です。 コマンドの引数を確認してください。
KAPM05331-E	The license has expired.	ライセンスの有効期限が切れています。 有効期限が切れていないライセンスキーを使用してください。
KAPM05332-E	The system environment is incorrect.	システム的环境が不正です。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05333-E	The entered license key is invalid.	ライセンスキーの内容が不正です。 ライセンスサーバの発行した、正規のライセンスを使用してください。
KAPM05334-I	Processing ended normally.	正常に終了しました。
KAPM05335-E	The license key file that was entered could not be found.	入力されたライセンスキーファイルが見つかりません。 ライセンスキーファイルのパスが正しいか確認してください。
KAPM05336-E	The license key file that was entered is invalid.	入力されたライセンスキーファイルが不正です。 ライセンスキーファイルが壊れている可能性があります。問い合わせ窓口に連絡し、ライセンスキーファイルを再取得してください。
KAPM05337-I	The license key that should be entered does not exist in the license key file.	入力すべきライセンスキーがライセンスキーファイル内に見つかりません。 指定するライセンスキーファイルが間違っていないか確認してください。
KAPM05350-E	An attempt to create an archive file of troubleshooting information failed.	障害情報のアーカイブファイル作成に失敗しました。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM05351-E	Acquire all directories under the directory specified for the dir option, and then contact customer support. (dir option = "aa...aa") aa...aa : dir オプションに指定したディレクトリのパス	dir オプションに指定したディレクトリの下に存在するディレクトリをすべて取得して障害対応窓口に連絡してください。 dir オプションに指定したディレクトリの下に存在するディレクトリをすべて取得して障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05390-I	The hcmdsras processing has succeeded.	hcmdsras コマンドの処理は成功しました。
KAPM05392-W	An attempt to get the System Log failed.	システムログの取得に失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05393-W	An attempt to get the Application Log failed.	アプリケーションログの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05394-W	An attempt to get the Syslog Daemon configuration file failed.	syslog デーモンの設定ファイルの取得に失敗しました。
KAPM05402-E	The option(s) specified is insufficient.	オプションの指定が不足しています。 必要なオプションをすべて指定してください。
KAPM05403-E	The option value specified is invalid.	オプションと値の対応づけに誤りがあります。 オプションを指定し、その後ろに必要な値（ユーザー名、パスワードなど）を指定してください。
KAPM05405-E	The option "aa...aa" is not supported. aa...aa : オプション名	"aa...aa"オプションはサポートしていません。 サポートされていないオプションは指定しないでください。
KAPM05406-E	The option "aa...aa" appears 2 times or more. aa...aa : オプション名	"aa...aa"オプションが2回以上指定されています。 オプションの指定を確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM05407-E	The combination of options is invalid.	オプションの組み合わせに誤りがあります。 同時に指定できないオプションが複数指定されていないか確認してください。
KAPM05410-E	An exception occurred.	例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05411-E	The file " <i>aa...aa</i> " could not be read. <i>aa...aa</i> : ファイル名	<i>aa...aa</i> ファイルにアクセスできません。 次の対処をしてください。 1. ファイルがあるか確認してください。 2. 実行したユーザーでファイルにアクセスできるか確認してください。 3. ファイルのアクセス権限を確認してください。
KAPM05413-E	The input XML contains a grammar mistake.	入力された XML に文法の誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05414-E	A fatal structure error was detected in the input XML.	入力された XML に構造上の誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05415-E	An error occurred during communication processing. (Detail: <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 通信エラーの内容	通信中にエラーが発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05417-E	An invalid URL was detected. (<i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : URL	不正な URL を検出しました。 URL の指定を確認してください。
KAPM05418-E	The server returned an empty response.	サーバから取得したデータに処理結果が含まれていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05419-E	An unsupported element type was detected in the XML.	入力された XML に、サポートされていないタイプの DOM エlement が含まれています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05422-W	<i>aa...aa</i> error(s) were detected in the response. <i>aa...aa</i> : エラーの個数	レスポンスに <i>aa...aa</i> 個のエラーがありました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05423-E	Invalid error information was detected.	不正なエラー情報を検出しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05424-E	Invalid server information was detected.	不正なサーバ情報を検出しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05425-E	The input file contains a grammar mistake.	入力ファイルに文法の誤りがあります。指定した定義ファイルの文法の誤りを訂正してください。
KAPM05426-E	An error occurred when inputting the file.	ファイルの入力時にエラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05427-E	The specified value is invalid. value = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 値	指定された値が不正です。ユーザー設定アプリケーションファイルに指定した値が正しいか確認してください。
KAPM05432-E	Link registration processing has failed. Processing is interrupted.	リンク登録プロセスは失敗しました。処理は中断します。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05433-E	The acquisition as a result of registration processing has failed.	登録処理の結果の取得に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05434-E	I/O of XML has failed.	XMLの入出力は失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05435-E	An error occurred in the SAX parser.	SAXのパースャーでエラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05436-E	An attempt to analyze the execution result has failed.	実行結果の分析が失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05437-E	The execution result of the XREP processing was null.	XREP 処理の実行結果は null でした。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05438-W	The " <i>aa...aa</i> " xrep processing result is <i>bb...bb</i> . <i>aa...aa</i> : hcmdsxrep コマンドの出力結果 <i>bb...bb</i> : コマンドの出力結果	「 <i>aa...aa</i> 」 xrep 処理の結果は <i>bb...bb</i> です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05439-E	An attempt to register a link has failed.	リンクの登録に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05440-E	An attempt to delete a link has failed.	リンクの削除に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05441-W	An attempt to check the result has failed.	結果のチェックに失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		ユーザー設定アプリケーションファイルに指定した値が正しいか確認してください。
KAPM05442-E	The registered information was not found.	登録された情報は見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05443-E	The table that registers a link does not exist.	リンクを登録するテーブルが存在しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05444-E	An error occurred within the server.	サーバ内でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05445-E	An unexpected error occurred within the server.	サーバ内でそのほかのエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05446-I	Processing ended normally.	処理は正常終了しました。
KAPM05447-E	An error occurred in communication with the HSSO server.	HSSO サーバへの接続でエラーが発生しました。 次の対処をしてください。 1.HBase Storage Mgmt Common Service または HBase Storage Mgmt Web Service が起動していることを確認してください。 2.セカンダリサーバからコマンドを実行した場合、hcmds64prmset コマンドで check オプションを指定して接続確認をしてください。
KAPM05448-E	Failed to connect to the external authentication server.	外部認証サーバとの接続に失敗しました。 次の対処をしてください。 LDAP の場合： 1. exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 2. hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 3. StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。 4. OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。 5. 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 RADIUS の場合： 1. exauth.properties に設定されているホスト、ポート、およびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 2. hcmds64radiussecret コマンドで exauth.properties の

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<p>auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。</p> <p>3. 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p> <p>Kerberos の場合：</p> <p>1. exauth.properties に設定されているレムム名と KDC が正しいか確認してください。</p> <p>2. ネットワークが正しく接続されているか確認してください。</p> <p>3. 外部認証サーバが Kerberos V5 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。</p> <p>4. 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM05449-E	Authentication failed.	<p>認証に失敗しました。</p> <p>次の対処をしてください。</p> <p>1.正しいユーザー ID またはパスワードを指定してください。</p> <p>2.セカンダリサーバからコマンドを実行した場合、hcnds64prmset コマンドで check オプションを指定して接続確認をしてください。</p>
KAPM05450-E	An error occurred on the HSSO Server.	HSSO サーバでエラーが発生しました。再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05501-I	Backing up the database to file aa...aa... aa...aa : ファイル名	aa...aa ファイルへのデータベースのバックアップをしています。
KAPM05502-I	INTERBASE_PID=aa...aa. aa...aa : INTERBASE のプロセス ID	INTERBASE のプロセス ID です。
KAPM05503-W	The file aa...aa will be overwritten. Is this OK? aa...aa : ファイル名	<p>aa...aa ファイルが上書きされます。よろしいですか？</p> <p>続行すると aa...aa ファイルが上書きされます。</p>
KAPM05504-W	The HiCommand Server database will be overwritten by this procedure. Is this OK?	<p>Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのデータベースは上書きされます。よろしいですか？</p> <p>続行すると Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのデータベースは上書きされます。</p>
KAPM05505-E	The aa...aa file does not exist or is not readable.The HiCommand Server database was not altered. aa...aa : ファイル名	<p>aa...aa ファイルは存在しないか読み取り可能ではありません。Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのデータベースは変更されませんでした。</p> <p>aa...aa ファイルが存在することを確認してください。また、aa...aa ファイルの権限を確認してください。</p>
KAPM05506-E	The aa...aa file does not exist or is not readable.The HiCommand Server database was not altered. aa...aa : ファイル名	aa...aa ファイルは存在しません。Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのデータベースは変更されませんでした。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<i>aa...aa</i> ファイルが存在することを確認してください。
KAPM05507-I	Restoring the database from the <i>aa...aa</i> file... <i>aa...aa</i> : ファイル名	<i>aa...aa</i> ファイルからデータベースを回復しています。
KAPM05508-E	The path of the specified database file is invalid.	指定されたデータベースファイルのパスが不正です。 次に示すファイルの DATABASE.path の値を確認してください。 Windows 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントインストールフォルダ > ¥conf ¥user.conf Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM05509-E	The specified database file was not found.	指定されたデータベースファイルが見つかりません。 次に示すファイルの DATABASE.path の値を確認してください。 Windows 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントインストールフォルダ > ¥conf ¥user.conf Solaris 版または Linux 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM05510-E	An attempt to read to a file has failed. file name= <i>aa...aa</i> . <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルの読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05511-E	An unexpected error occurred.	予期しないエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05512-I	Backup has succeeded.	バックアップに成功しました。
KAPM05513-E	An attempt to back up has failed.	バックアップに失敗しました。 コマンド実行後に画面に出力されたメッセージに従って対処してください。
KAPM05514-I	Restoration has succeeded.	リストアに成功しました。
KAPM05515-E	An attempt to restore has failed.	リストアに失敗しました。 コマンド実行後に画面に出力されたメッセージに従って対処してください。
KAPM05516-E	The setup of the specified database is invalid.	指定されたデータベースの設定は不正です。 次に示すファイルの DATABASE で始まるキーの設定を確認してください。 Windows 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントインストールフォルダ > ¥conf ¥user.conf Solaris 版: /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
KAPM05530-I	Backup of the database has started.	データベースのバックアップを開始しました。
KAPM05531-I	Backup of the database has ended.	データベースのバックアップが終了しました。
KAPM05532-I	Restoration of the database has started.	データベースのリストアを開始しました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM05533-I	Restoration of the database has ended.	データベースのリストアが終了しました。
KAPM05534-I	The database will now be backed up to file <i>aa...aa</i> . <i>aa...aa</i> : バックアップファイル名	<i>aa...aa</i> ファイルにバックアップします。
KAPM05535-I	The system area has been damaged. Do you want to recover the system? [y or n]	システム領域が破壊されています。このシステムを復旧するかどうか選択してください。 復旧する場合は [y] を、復旧しない場合は [n] を入力してください。
KAPM05536-I	Please press the Enter key.	[Enter] キーを押してください。
KAPM05537-I	Stop the HiRDB service before restoring the database.	リストアする前に、HiRDB のサービスを停止してください。
KAPM05538-I	Re-creation of the system area has started.	システムエリアの再作成を開始しました。
KAPM05539-I	Re-creation of the system area has ended.	システムエリアの再作成が終了しました。
KAPM05540-I	Re-creation of the RD area has started.	RD エリアの再作成を開始しました。
KAPM05541-I	Re-creation of the RD area has ended.	RD エリアの再作成が終了しました。
KAPM05544-E	An attempt to back up the database has failed.	データベースのバックアップに失敗しました。 ディレクトリの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05545-E	An attempt to restore the database has failed.	データベースのリストアに失敗しました。 ディレクトリの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05546-W	The backed-up version is different from the version in the current environment.	バックアップ時と現在の環境のバージョンが異なります。
KAPM05547-I	Do you want to continue and restore the database?	データベースのリストアを続行しますか？
KAPM05548-I	Restoration of the database will continue.	データベースのリストアを続行します。
KAPM05550-E	The option(s) specified is invalid.	オプションが不正です。 正しいオプションを指定してください。
KAPM05551-E	An attempt to execute the <i>aa...aa</i> command has failed. <i>aa...aa</i> : コマンド名	<i>aa...aa</i> コマンドの実行に失敗しました。 コマンドの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05552-E	HiRDB has not been installed.	HiRDB がインストールされていません。 HiRDB がインストールされていることを確認してください。
KAPM05553-E	The RD area of the specified program type could not be found.	指定されたプログラム種別の RD エリアが見つかりませんでした。 HiRDB がセットアップされていることを確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM05554-E	The file <i>aa...aa</i> could not be deleted. <i>aa...aa</i> : ファイル名	<i>aa...aa</i> ファイルが削除できませんでした。
KAPM05555-E	An attempt to set the environment variable has failed.	環境変数の設定に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05556-E	An attempt to create the backup file has failed.	バックアップファイルの作成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05557-E	An I/O error occurred.	ファイルの入出力時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05558-E	An attempt to open the archive file has failed.	アーカイブファイルの展開に失敗しました。 ファイルの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05559-E	The backup file format is invalid.	バックアップファイルが不正です。 正しいバックアップファイルを指定してください。
KAPM05560-E	The database location of the specified program type has not been created.	指定したプログラム種別のデータベース領域が作成されていません。 指定の製品がインストールされていることを確認してください。
KAPM05561-I	The database was backed up successfully.	データベースのバックアップに成功しました。
KAPM05562-E	An attempt to back up the database has failed.	データベースのバックアップに失敗しました。
KAPM05563-I	The database was completely restored.	データベースの全体リストアに成功しました。
KAPM05564-E	An attempt to completely restore the database has failed.	データベースの全体リストアに失敗しました。
KAPM05565-I	The database was partially restored.	データベースの部分リストアに成功しました。
KAPM05566-E	An attempt to partially restore the database has failed.	データベースの部分リストアに失敗しました。
KAPM05567-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05568-E	<i>aa...aa`bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : メッセージ	デバッグ用メッセージです。
KAPM05569-E	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : コマンド名	デバッグ用メッセージです。
KAPM05570-I	Processing ended normally.	処理が完了しました。
KAPM05573-E	The option(s) specified is invalid.	オプションが不正です。 正しいオプションを指定してください。
KAPM05574-E	An attempt to execute the <i>aa...aa</i> command has failed.	<i>aa...aa</i> コマンドの実行に失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : コマンド名	コマンドの指定に誤りが無いことを確認してください。誤りが無い場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05575-E	HiRDB has not been installed.	HiRDB がインストールされていません。 HiRDB がインストールされていることを確認してください。
KAPM05576-E	The RD area of the specified program type could not be found.	指定されたプログラム種別の RD エリアが見つかりませんでした。 HiRDB がセットアップされていることを確認してください。
KAPM05577-E	An attempt to clear an HiRDB environment variable has failed.	HiRDB の環境変数のクリアに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05578-E	The database location of the specified program type has not been created.	指定したプログラム種別のデータベース領域が作成されていません。 指定の製品がインストールされていることを確認してください。
KAPM05579-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05580-I	Re-creation of the database has started.	データベースの再作成を開始しました。
KAPM05581-I	Re-creation of the database has ended.	データベースの再作成が終了しました。
KAPM05582-I	Unsetup of <i>aa...aa</i> has started. <i>aa...aa</i> : 製品名	<i>aa...aa</i> のアンセットアップを開始しました。
KAPM05583-I	Unsetup of <i>aa...aa</i> has ended. <i>aa...aa</i> : 製品名	<i>aa...aa</i> のアンセットアップが終了しました。
KAPM05584-I	Setup of <i>aa...aa</i> has started. <i>aa...aa</i> : 製品名	<i>aa...aa</i> のセットアップを開始しました。
KAPM05585-I	Setup of <i>aa...aa</i> has ended. <i>aa...aa</i> : 製品名	<i>aa...aa</i> のセットアップが終了しました。
KAPM05586-I	Execution of the <i>aa...aa</i> command has started. <i>aa...aa</i> : コマンド名	<i>aa...aa</i> の処理を開始しました。
KAPM05587-I	Execution of the <i>aa...aa</i> command ended normally. <i>aa...aa</i> : コマンド名	<i>aa...aa</i> の処理が終了しました。
KAPM05588-I	Backup of the parameter definition file has ended.	パラメーター定義ファイルのバックアップを完了しました。
KAPM05589-I	The backup file of the parameter definition file has been deleted.	パラメーター定義ファイルのバックアップファイルが削除されました。
KAPM05590-E	The option(s) specified is invalid.	オプションが不正です。 正しいオプションを指定してください。
KAPM05591-E	An attempt to execute the <i>aa...aa</i> command has failed. <i>aa...aa</i> : コマンド名	<i>aa...aa</i> コマンドの実行に失敗しました。 コマンドの指定に誤りが無いことを確認してください。誤りが無い場合は、原因究明と問題の解決

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05592-E	HiRDB has not been set up.	HiRDB がセットアップされていません。 HiRDB がセットアップされていることを確認してください。
KAPM05593-E	The <i>aa...aa</i> file was not found. <i>aa...aa</i> : ファイル名	<i>aa...aa</i> ファイルが見つかりませんでした。 HiRDB がセットアップされていることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05594-E	The <i>aa...aa</i> file could not be read. <i>aa...aa</i> : ファイル名	<i>aa...aa</i> ファイルが読み取れませんでした。 HiRDB がセットアップされていることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05595-E	The <i>aa...aa</i> folder could not be deleted. <i>aa...aa</i> : フォルダ名	<i>aa...aa</i> フォルダが削除できませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05596-E	An SQL exception occurred.	SQLException が発生しました。 HiRDB が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05597-E	An attempt to clear the HiRDB system environment variables has failed.	HiRDB のシステム環境変数のクリアに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05598-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05599-E	<i>aa...aa bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : メッセージ	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05601-I	The acquisition of HiRDB detail logs has started.	HiRDB の詳細ログ収集を開始しました。
KAPM05602-I	The acquisition of HiRDB detail logs was successful.	HiRDB の詳細ログ収集に成功しました。
KAPM05603-I	The acquisition of the HiRDB RDAREA has started.	HiRDB の RD エリア収集を開始しました。
KAPM05604-I	The acquisition of the HiRDB RDAREA was successful.	HiRDB の RD エリア収集に成功しました。
KAPM05605-I	The acquisition of the table data has started.	テーブルデータの収集を開始しました。
KAPM05606-I	The acquisition of the table data was successful.	テーブルデータの収集に成功しました。
KAPM05607-E	The command <i>aa...aa</i> is executing in another process.	別プロセスでコマンドが実行中です。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : コマンド名	別のプロセスのコマンドが終了したあとに、コマンドを再実行してください。
KAPM05608-E	The wait for the end of the command <i>aa...aa</i> has failed. <i>aa...aa</i> : コマンド名	別プロセスで実行中のコマンドの終了待ちに失敗しました。 コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05609-E	The command <i>aa...aa</i> timed out and ended. <i>aa...aa</i> : コマンド名	別プロセスで実行中のコマンドがタイムアウトしました。 コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05610-I	The specified product is a version for which registration data can be moved. (This was determined by comparing the versions of the specified product and the product to be installed.)	指定された製品とインストールされている製品を比較した結果、登録データを移動できるバージョンです。
KAPM05611-E	The specified product is a version for which registration data cannot be moved. (This was determined by comparing the versions of the specified product and the product to be installed.)	指定された製品とインストールされている製品を比較した結果、登録データを移動できないバージョンです。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05612-E	The version of the specified product could not be acquired. (product name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 製品名	バージョン取得機能の実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05613-E	The format of the version number file for the specified product is invalid.	指定された製品のバージョン番号ファイルの形式が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05614-E	The specified product is not installed. (product name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 製品名	バージョンチェック機能で指定した製品がインストールされていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05615-E	An internal error occurred: <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 詳細メッセージ	内部エラーの原因を特定するための詳細メッセージをログに表示します。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05616-E	The number of specified options is invalid.	バージョンチェック機能で指定したオプションの数が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05617-E	The contents of the version file are invalid.	バージョン番号ファイルの中身が数字だけではありません。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05618-I	The hcmdsppcheck command has started.	バージョンチェック機能が開始されました。
KAPM05619-I	The hcmdsppcheck command has ended.	バージョンチェック機能が終了しました。
KAPM05620-I	The hcmdsppvrs command was successful.	バージョン取得機能が成功しました。
KAPM05621-E	The hcmdsppvrs command failed.	バージョン取得機能の実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05622-E	Initialization of the log failed.	ログの初期化に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05623-E	An attempt to assign memory to store the log file path has failed.	ログファイルパスを格納するメモリの確保に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05624-E	An attempt to acquire the installation path has failed.	インストールパスの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05625-E	The product names do not match.	バージョンチェック機能で指定された製品名が、登録されている製品名と一致していません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05626-E	The product name is not specified.	バージョンチェック機能で指定しなければならない製品名が指定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05627-E	There is no version number file.	バージョン取得機能で指定した製品はサポート対象外です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05628-I	A file already exists at the specified output destination.	バージョンアップ許可ファイルがすでに存在します。
KAPM05629-E	A folder already exists at the specified output destination.	バージョンチェック機能で指定された出力先には、すでにフォルダがあります。 出力先のフォルダを削除したあと、再度コマンドを実行するか、空のディレクトリを指定してください。
KAPM05630-E	There is no registry key for HBase.	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのレジストリーキーがありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM05640-I	The user ID and password were changed successfully.	指定したユーザー ID、パスワードの更新に成功しました。
KAPM05642-W	Neither the user ID nor the password was changed.	指定したユーザー ID、パスワードが変更前と同じです。 変更前と異なるユーザー ID とパスワードを指定してください。
KAPM05643-E	The format of the password file is invalid.	パスワードファイルが改ざんされているおそれがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05644-E	An attempt to change the user ID and password has failed.	エラーが発生したので、指定したユーザー ID およびパスワードの更新に失敗しました。 直前のログを参照してください。
KAPM05645-E	An option is invalid.	オプションの指定を確認してください。 オプションを正しく指定してからコマンドを再実行してください。
KAPM05646-E	The specified argument contains an invalid character.	オプションに指定できない文字が含まれています。 正しい文字を入力してください。
KAPM05647-E	An attempt to acquire the HiCommand Suite Common Component installation path has failed.	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのインストールパスの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05648-E	An attempt to initialize the log has failed.	ログの初期化に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05649-E	An internal error occurred.	内部エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05650-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05654-E	An attempt to output the password file has failed.	パスワードファイルを書き出す処理で障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05655-E	The character string specified by the option is too long.	オプションで指定した文字列が最大文字数を超えています。 文字数の制限値を超えない文字列を入力してください。
KAPM05656-E	The character string specified by the option is too short.	オプションで指定した文字列が最少文字数を下回っています。 文字数の制限値を超えない文字列を入力してください。
KAPM05657-I	The hcnds64changeaccount command has started.	hcnds64changeaccount コマンドを開始しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM05658-I	The hcnds64changeaccount command has ended.	hcnds64changeaccount コマンドが終了しました。
KAPM05659-E	The program product specified by the type option is invalid.	type オプションに指定した値が不正です。正しい値を入力してください。
KAPM05660-E	The user ID specified by the newid option is invalid.	newid オプションに指定した値が不正です。正しい値を入力してください。
KAPM05661-E	The password specified by the newpass option is invalid.	newpass オプションに指定した値が不正です。正しい値を入力してください。
KAPM05662-E	An attempt to read the password file has failed.	パスワードファイルを読み込む処理で障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05663-E	The specified user already exists.	指定されたユーザーはすでに存在します。ユーザー名を変更したのち再実行してください。
KAPM05664-W	To enhance the security of internal accounts, use the hcnds64accountsecret command.	内部アカウントのセキュリティ強化は、hcnds64accountsecret コマンドで行ってください。
KAPM05672-I	The memory size was changed successfully.	メモリサイズの変更に成功しました。
KAPM05673-E	An attempt to change the memory size has failed.	メモリサイズの変更に失敗しました。前または、後に続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM05674-E	A fatal error occurred during processing.	処理中に致命的なエラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05675-E	The service is running.	サービスが起動中です。サービスを停止してからコマンドを再度実行してください。
KAPM05676-E	In a Windows x32 environment, the memory size cannot be changed to Large.	Windows x32 の環境では Large オプションを指定できません。正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。
KAPM05677-E	The parameter is invalid.	パラメーターが不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05678-I	The current memory size is aa...aa. aa...aa : メモリサイズ	現在のメモリサイズを表示します。
KAPM05679-E	The current memory size is unknown.	現在のメモリサイズが不明です。hcmdschgheap コマンドを使用してメモリサイズを再設定してください。
KAPM05680-E	An option is invalid.	オプションが不正です。正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。
KAPM05681-E	An entered argument is invalid.	不正な引数が入力されました。適切な引数を指定してください。
KAPM05682-E	The specified options are insufficient.	必要なオプションが指定されていません。正しいオプションを指定し、再実行してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM05683-E	The value specified for an option is invalid. (option = aa...aa) aa...aa : オプション名	オプションに指定した値が不正です。 オプションに指定した値を確認してください。
KAPM05684-E	The specified value is invalid. (value = aa...aa) aa...aa : 値	指定した値が不正です。 適切な値を指定してください。
KAPM05685-E	The hcmts.home value cannot be acquired.	"hcmts.home"の値が取得できませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05686-E	An attempt to load the file has failed. (file = aa...aa) aa...aa : ファイル名	ファイルの読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05687-I	Processing ended normally.	コマンドが正常終了しました。
KAPM05688-E	Execution of the hcmtsweb command has failed.	hcmtsweb コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05689-E	Execution of the hcmtsweb2 command has failed.	hcmtsweb2 コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05690-E	In Windows x86 version, you cannot specify Large.	Windows の x86 版では、Large を設定できません。 正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。
KAPM05691-E	Command execution failed because services were running.	サービスが起動しているため、コマンドを実行できません。 すべての Suite 製品、Single Sign On Server、および Common Web Service を停止してからコマンドを再実行してください。
KAPM05692-E	The command cannot be executed because multiple containers are not registered.	コンテナが複数登録されていないため、コマンドを実行できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05699-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05802-E	The option is invalid.	オプションが不正です。 正しいオプションを指定してください。
KAPM05803-E	The specified arguments are insufficient.	指定するオプションが不足しています。 正しいオプションを指定してください。
KAPM05804-E	The specified value of option is invalid. (Option = aa...aa) aa...aa : オプション名	オプションに指定した値が不正です。 オプションに指定した値を確認してください。
KAPM05805-E	The specified directory cannot be created. (directory = aa...aa) aa...aa : ディレクトリ名	指定したディレクトリを作成できませんでした。 次の対処をしてください。 1. パスが適切か確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		2 指定したディレクトリまでの権限を確認してください。
KAPM05806-E	The specified directory name already existed as a file. (file = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイル名	指定したディレクトリがファイルとして存在します。 ほかのディレクトリ名を指定してください。
KAPM05807-E	The specified value is invalid. (value = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 指定された値	指定した値が不正です。 正しい値を設定してください。
KAPM05808-E	The file <i>aa...aa</i> does not exist. <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイル <i>aa...aa</i> がありません。 ファイルの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05809-E	The directory <i>aa...aa</i> does not exist. <i>aa...aa</i> : ディレクトリ名	ディレクトリ <i>aa...aa</i> がありません。 次の対処をしてください。 1 ディレクトリがあるか確認してください。 2 実行したユーザーでディレクトリにアクセスできるか確認してください。
KAPM05810-E	The file <i>aa...aa</i> already exists. <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイル <i>aa...aa</i> がすでにあります。 ファイルを消去するか、別のディレクトリに移動してください。
KAPM05811-E	Command <i>aa...aa</i> returns value <i>bb...bb</i> . The error message is <i>cc...cc</i> . <i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : 戻り値 <i>cc...cc</i> : エラーメッセージ	コマンド <i>aa...aa</i> が戻り値 <i>bb...bb</i> を返しました。 エラーメッセージは <i>cc...cc</i> です。 オプションに指定したパスが正しいことを確認してください。 Windows の場合、オプションに指定したパスがローカルディスクになっているか確認してください。 それでも解決しない場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05812-I	Processing ended normally.	処理が正常終了しました。
KAPM05813-E	An IOException occurred. (details = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 例外の詳細	IOException が発生しました。詳細は <i>aa...aa</i> です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05814-E	An exception occurred. (details = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 例外の詳細	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05815-E	A NullPointerException occurred. (details = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 例外の詳細	NullPointerException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05816-E	An error occurred while executing the hcmdsauthmode command.	hcmdsauthmode コマンドの実行中にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05817-E	There is no RD area in the system.	システムに RD エリアがありません。 Hitachi Command Suite 製品がインストールされていることを確認してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM05818-I	The hcmds64authmove command has started.	hcmds64authmove コマンドを開始しました。
KAPM05819-I	Processing to import data has started.	データのインポート処理を開始しました。
KAPM05820-I	Processing to import data has ended.	データのインポート処理が終了しました。
KAPM05821-I	Processing to export data has started.	データのエクスポート処理を開始しました。
KAPM05822-I	Processing to export data has ended.	データのエクスポート処理が終了しました。
KAPM05823-E	HiRDB has not started.	HiRDB が開始していません。 HiRDB を起動してください。
KAPM05824-E	The directory <i>aa...aa</i> already exists. <i>aa...aa</i> : ディレクトリ名	ディレクトリ <i>aa...aa</i> がすでにあります。 別のディレクトリを指定してください。
KAPM05825-E	An HSSOException occurred. (details = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 例外の詳細	HSSOException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05826-E	A CIMException occurred. (details = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 例外の詳細	CIMException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05827-E	The specified directory is not empty. (directory name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ディレクトリ名	指定したディレクトリは空ではありません。 空のディレクトリを指定してください。
KAPM05828-E	An attempt to execute the hcmds64authmove command has failed.	hcmds64authmove コマンドの実行に失敗しました。 直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。
KAPM05829-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05830-E	An attempt to establish a connection has failed.	コネクション生成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05831-E	An attempt to execute SQL has failed.	SQL 実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05832-I	The authentication data was backed up successfully.	認証データのバックアップに成功しました。
KAPM05833-E	An attempt to back up the authentication data has failed.	認証データのバックアップに失敗しました。
KAPM05834-I	The authentication data was restored successfully.	認証データのリストアに成功しました。
KAPM05835-E	An attempt to restore the authentication data has failed.	認証データのリストアに失敗しました。
KAPM05836-E	An attempt to acquire the physical table name has failed. (table name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : テーブル名	論理テーブル名から物理テーブル名を求められませんでした。 DBMS が起動していることを確認してから再実行してください。問題が解決しない場合は、原因

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05837-W	The column data exceeds 80 characters. (column data = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : カラムデータ	TNB_AccountUser テーブルのカラムデータが 80 文字を超えています。
KAPM05838-E	An attempt to execute the SQL has failed. (SQL = <i>aa...aa</i> , error code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 実行した SQL ステートメント <i>bb...bb</i> : エラーコード	SQL の実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05840-E	The option is invalid.	オプションは無効です。 オプションの指定を見直して再実行してください。
KAPM05841-E	The option is invalid. Code=[<i>aa...aa</i>], Data=[<i>bb...bb</i>] <i>aa...aa</i> : 発生箇所を示すコード <i>bb...bb</i> : 発生したオプションや値	オプションは無効です。 オプションの指定を見直して再実行してください。
KAPM05842-I	hcnds64banner [<i>aa...aa</i>]{ [<i>bb...bb</i>],.....[.....]} <i>aa...aa</i> : コマンドライン引数 <i>bb...bb</i> : コマンドライン引数	コマンドに指定されたオプションを表示します。
KAPM05843-E	The message file does not exist.	file オプションに指定したメッセージファイルが存在しません。 正しいファイルを指定して、コマンドを実行してください。
KAPM05844-E	The path specified for the message file is not a file.	file オプションに指定したメッセージファイルのパスは、ファイルではありません。 正しいファイルを指定して、コマンドを実行してください。
KAPM05845-E	The message exceeded 1000 characters.	file オプションに指定したメッセージファイルのメッセージが 1,000 文字を超えました。 メッセージを 1,000 文字以下としてください。
KAPM05846-E	The path specified in the <i>aa...aa</i> option is not an absolute path. <i>aa...aa</i> : オプション	<i>aa...aa</i> オプションで指定したパスは絶対パスではありません。 絶対パスを指定してから再実行してください。
KAPM05850-E	An attempt to set the banner message display has failed.	バナーメッセージの設定に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05851-E	An attempt to set the banner message display has failed. File = [<i>aa...aa</i>], Code = [<i>bb...bb</i>] <i>aa...aa</i> : ファイルまたはディレクトリ <i>bb...bb</i> : 発生箇所を示すコード	バナーメッセージの設定に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05852-I	Setting of the banner message display has been completed.	バナーメッセージの設定を完了しました。
KAPM05860-W	The banner message display has already been cancelled.	バナーメッセージはすでに解除されています。
KAPM05861-E	An attempt to cancel the banner message display has failed.	バナーメッセージの解除に失敗しました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05862-E	An attempt to cancel the banner message display has failed. File = [aa...aa], Code=[bb...bb] aa...aa : ファイルまたはディレクトリ bb...bb : 発生箇所を示すコード	バナーメッセージの解除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05863-I	Cancellation of the banner message display has been completed.	バナーメッセージの解除が完了しました。
KAPM05864-I	aa...aa aa...aa : 標準エラー出力	コマンド実行時の標準エラー出力です。 前または、後に続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM05876-E	A fatal error occurred during processing.	処理中に致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05879-E	aa...aa aa...aa : デバッグ用情報	デバッグ用情報です。
KAPM05880-E	The value of EXCurrentVersion is invalid.	EXCurrentVersion の値が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05881-E	EXCurrentVersion does not exist.	取得したレジストリキー下にレジストリ値 EXCurrentVersion がありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05882-E	The registry key that must be acquired does not exist.	取得されるべきレジストリキーはありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05883-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05884-E	The version management file is invalid	バージョン管理ファイルが無効です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05885-E	The version management file that must be acquired does not exist.	取得するべきバージョン管理ファイルがありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05886-E	An attempt to acquire the version has failed.	バージョン取得に失敗しました。 製品のインストール状態を確認してください。 正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05887-I	The hcmdsvrsutil utility was successful.	バージョン取得機能の処理が成功しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM05890-I	The hcmdsbasevrs command was successful.	バージョン表示機能が成功しました。
KAPM05891-E	The sub-key that shows the version does not exist.	バージョンを示すサブキーはありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05892-I	The hcmdsbasevrs command has started.	バージョン表示機能を開始しました。
KAPM05893-I	The hcmdsbasevrs command has ended.	バージョン表示機能が終了しました。
KAPM05894-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05895-E	The registry key that must be acquired does not exist.	取得されるべきレジストリキーはありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05896-E	Initialization of the log failed.	ログの初期化に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05897-E	An attempt to acquire the installation path has failed.	インストールパスの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05898-E	An attempt to create the log file path has failed.	ログファイルパスの作成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05899-E	There is no registry key for HBase.	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのレジストリキーがありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05900-I	The hcmds64dbtrans command has started.	hcmds64dbtrans コマンドを開始しました。
KAPM05901-I	The hcmds64dbtrans command ended normally.	hcmds64dbtrans コマンドは正常終了しました。
KAPM05902-E	An option is invalid.	オプションの指定に誤りがあります。 オプションの指定を見直してからコマンドを再実行してください。
KAPM05903-E	An option is invalid. Code=[aa...aa], Data=[bb...bb] aa...aa : 発生箇所を示すコード bb...bb : 発生したオプションと値	オプションの指定に誤りがあります。 オプションの指定を見直してからコマンドを再実行してください。
KAPM05904-I	hcmds64dbtrans [aa...aa]{, [bb...bb],.....[.....]} aa...aa : コマンドライン引数 bb...bb : コマンドライン引数	コマンドに指定されたオプションを表示します。
KAPM05905-E	The path specified in the aa...aa option is not an absolute path.	aa...aa オプションで指定したパスは絶対パスではありません。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : オプション	絶対パスを指定してから再実行してください。
KAPM05906-E	Authentication data cannot be registered in a secondary server.	認証データは、セカンダリサーバに登録できません。 認証データの登録は、プライマリサーバに対して実行してください。
KAPM05907-I	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 標準エラー出力	コマンド実行時の標準エラー出力です。 前または、後に続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM05909-E	An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05910-E	An attempt to acquire the version of <i>aa...aa</i> has failed. <i>aa...aa</i> : 製品名	インストールされている <i>aa...aa</i> のバージョンが取得できません。 製品が正しくインストールされているか確認し、必要に応じて対処してください。対処してもエラーが発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05911-E	<i>aa...aa</i> is a version that cannot be registered. <i>aa...aa</i> : 製品名	登録データに格納されている <i>aa...aa</i> のデータは、インストールされているバージョンの <i>aa...aa</i> では利用できないため、登録できません。 移行先にインストールされている製品のバージョンを、移行元のバージョンと同じか、製品が移動を許可しているバージョンに変更してください。 該当する製品のデータをインポートする必要がある場合、type オプションを使用して、該当する製品以外をインポートしてください。
KAPM05912-I	<i>aa...aa</i> cannot be registered because it is not installed. <i>aa...aa</i> : 製品名	<i>aa...aa</i> はインストールされていないため、登録処理を省略します。 <i>aa...aa</i> のデータが必要な場合は、 <i>aa...aa</i> をインストールしてからコマンドを再実行してください。
KAPM05913-E	Processing to register <i>aa...aa</i> will stop because it is not installed. <i>aa...aa</i> : 製品名	type オプションに指定されている <i>aa...aa</i> がインストールされていないため、データの登録処理を中断します。 該当する製品のデータをインポートする必要がある場合、移行先に製品をインストールしてください。 該当する製品のデータをインポートする必要がある場合、type オプションを使用して、該当する製品以外をインポートしてください。
KAPM05914-E	Processing to register <i>aa...aa</i> will stop because it is not in the registration data. <i>aa...aa</i> : 製品名	type オプションに指定されている <i>aa...aa</i> が登録データに含まれていないため、データの登録処理を中断します。 アーカイブファイルまたは workpath オプションで指定したディレクトリに含まれる製品だけを、type オプションで指定してください。
KAPM05915-E	An attempt was made to register primary server data into the secondary server.	プライマリサーバのデータをセカンダリサーバに登録しようとしてしました。 インポートするデータを見直してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM05916-E	An attempt was made to register secondary server data into the primary server.	セカンダリサーバのデータをプライマリサーバに登録しようとした。 インポートするデータ、およびインポート先のサーバの設定を見直してください。
KAPM05917-E	An attempt to import the database has failed.	データベースのインポートに失敗しました。 コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05918-E	An attempt to export the database has failed.	データベースのエクスポートに失敗しました。 コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05919-E	The hcmds64dbtrans command cannot be executed because the database is currently in use.	データベースが使用中のため、hcmds64dbtrans コマンドを実行できません。 HiRDB と接続している Hitachi Command Suite 製品を停止してから、再実行してください。 再実行しても問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05920-E	The archive file specification is incorrect.	file オプションに指定したアーカイブファイル名に誤りがあります。 コマンドオプションに指定したパスを見直してください。
KAPM05921-E	An attempt to extract the archive file has failed.	file オプションに指定したアーカイブファイルの解凍に失敗しました。 次の点を確認し、必要に応じて対処してください。 <ul style="list-style-type: none"> • workpath オプションで指定したディレクトリのディスク容量が不足していないか • hcmds64dbtrans コマンドのアーカイブファイルか 対処してもエラーが発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05922-E	An attempt to create an archive file has failed.	アーカイブファイルの作成に失敗しました。 アーカイブファイルの格納先に、十分なディスク容量を確保してください。ディスク容量を確保してもエラーが発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05923-E	An archive file cannot be created because the data exceeds 2 GB.	2GB を超えるため、アーカイブファイルを作成できません。 アーカイブファイルの代わりに、workpath オプションで指定したディレクトリに格納されているデータを移行先サーバに転送してください。
KAPM05924-E	The work directory specification is incorrect.	workpath オプションに指定した作業用ディレクトリ名に誤りがあります。 次の対処をしてください。 1. パスが適切か確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		2. 指定したディレクトリまでの権限を確認してください。
KAPM05925-E	The work directory is not empty.	workpath オプションに指定した作業用ディレクトリが空ではありません。 作業用ディレクトリに空のディレクトリ、または未作成のディレクトリを指定してください。
KAPM05926-E	The format of the registration data in the work directory is incorrect.	hcnds64dbtrans コマンドが必要とするファイルまたはディレクトリが、workpath オプションで指定した作業用ディレクトリに展開されていません。 <ul style="list-style-type: none"> file オプションを指定している場合 指定したアーカイブファイルが、hcnds64dbtrans コマンドのアーカイブファイルかどうか確認してください。 file オプションを指定していない場合 workpath オプションで指定したディレクトリに、エクスポート時に workpath オプションで指定したディレクトリの内容がすべて格納されているかどうか確認してください。 対処してもエラーが発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05927-E	DBMS is not running.	DBMS が動作していないため、データの入出力ができません。 hcnds64dbsrv コマンドで HiRDB を起動してください。
KAPM05928-E	DBMS is not set up.	DBMS がセットアップされていないため、データの入出力ができません。 製品のインストール状態を確認してください。
KAPM05929-W	An attempt to delete the work directory has failed.	作業用ディレクトリに作成したファイルまたはディレクトリの削除に失敗しました。 作業ディレクトリを削除してください。
KAPM05930-I	aa...aa will now be exported. aa...aa : "The Application data"または"The Authentication data"	aa...aa のエクスポートを開始します。
KAPM05931-I	aa...aa has been exported. aa...aa : "The Application data"または"The Authentication data"	aa...aa のエクスポートが終了しました。
KAPM05932-I	aa...aa has been deleted from the authentication data. aa...aa : 製品名	認証データから aa...aa を削除しました。
KAPM05933-I	The archive file will now be created.	アーカイブの作成を開始します。
KAPM05934-I	The archive file has been created.	アーカイブの作成が終了しました。
KAPM05935-I	The archive file will now be extracted.	アーカイブの解凍を開始します。
KAPM05936-I	The archive file has been extracted.	アーカイブの解凍が終了しました。
KAPM05937-I	aa...aa will now be imported. aa...aa : "The Application data"または"The Authentication data"	aa...aa のインポートを開始します。
KAPM05938-I	aa...aa has been imported.	aa...aa のインポートが終了しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : "The Application data"または "The Authentication data"	
KAPM05939-E	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : エラー時の詳細データ	直前のエラーメッセージの詳細情報を表示します。 直前のメッセージに従って対処してください。
KAPM05950-E	The specified product is not supported.	バージョン取得機能で指定した製品はサポート対象外です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05951-E	The sub-key that shows the version does not exist.	バージョンを示すサブキーはありません。 製品のインストール状態を確認してください。 正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05952-E	The specified product is not installed.	バージョン取得機能で指定した製品がインストールされていません。 オプションで指定した製品をインストールしてください。
KAPM05953-I	The processing of the hcmdsvrsutil library succeeded.	バージョン取得機能の処理が成功しました。
KAPM05954-E	The product name is not specified.	製品名が指定されていません。 製品名を指定して、再度コマンドを実行してください。
KAPM05955-E	The product names do not match.	製品名が一致しません。 正しい製品名を指定して、再度コマンドを実行してください。
KAPM05956-E	The processing of the hcmdsvrsutil library failed.	バージョン取得機能の処理が失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05957-E	There is no registry key for the specified product.	バージョン取得機能で指定された製品のレジストリキーが存在しません。 製品のインストール状態を確認してください。 正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05958-E	An attempt to acquire the sub-key that shows the version of the specified product has failed.	バージョン取得機能で指定された製品のバージョンを示すサブキーが存在しません。 製品のインストール状態を確認してください。 正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05959-E	The file that stores the installation path is invalid.	インストールパスを格納しているファイルが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05970-I	The hcmdsppvrs command was successful.	バージョン取得機能が成功しました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM05971-E	The specified product is not installed. (product name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 製品名	バージョン取得機能で指定した製品がインストールされていません。 指定した製品をインストールしてください。
KAPM05972-E	An attempt to acquire version information for the specified product has failed.	バージョン取得機能で指定された製品のバージョンを取得できませんでした。 製品のインストール状態を確認してください。 正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05973-I	The hcmdsppvrs command has started.	バージョン取得機能を開始しました。
KAPM05974-I	The hcmdsppvrs command has ended.	バージョン取得機能が終了しました。
KAPM05975-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05976-E	Log initialization failed.	ログの初期化に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05977-E	Initialization of the installation path has failed.	インストールパスの初期化に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05978-E	An attempt to assign memory to store the log file path has failed.	ログファイルパスを格納するメモリの確保に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05979-E	The number of specified options is invalid.	バージョン取得機能で指定したオプションの数が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05980-E	A file already exists at the specified output destination.	バージョン取得機能で指定された出力先にはすでにファイルが存在しています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05981-E	A folder already exists at the specified output destination.	バージョン取得機能で指定された出力先にはすでにフォルダが存在しています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05982-E	The file-creation function failed.	バージョン値を書き出すファイルを作成する関数が失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05983-E	The file-writing function failed.	バージョン値をファイルに書き出す関数が失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05984-I	The version was successfully acquired. (product name = <i>aa...aa</i> , version = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 製品名 <i>bb...bb</i> : バージョン	バージョン取得に成功しました。
KAPM05985-E	An attempt to acquire the version has failed. (product name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 製品名	バージョン取得に失敗しました。 製品のインストール状態を確認してください。 正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05986-E	A fatal error occurred: <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 詳細メッセージ	致命的エラーの原因を表す詳細なメッセージを出力します。 指定された製品がサポートされているか確認してください。その製品がサポートされている場合は、指定された製品名が間違っている可能性がありますので、正しい製品名を入力して再度コマンドを実行してください。
KAPM05987-I	The processing of the hcmdsvrsutil library succeeded.	バージョン取得機能の処理が成功しました。
KAPM05988-E	The processing of the hcmdsvrsutil library failed. (RTN = <i>aa...aa</i> , message = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : バージョン取得機能内での戻り値 <i>bb...bb</i> : バージョン取得機能内でのエラーメッセージ	バージョン取得機能の処理が失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05990-E	The version file does not exist. (command line = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : コマンドライン	バージョンファイルが存在しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05991-E	The argument is invalid.	引数が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM05999-E	Fatal error.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06001-I	Updating of the database has started.	データベースのアップデートを開始しました。
KAPM06002-I	The database was updated from 01-00 to 01-01.	データベースが 0100 版から 0101 版へアップデートされました。
KAPM06003-I	The database need not be updated to 01-01.	データベースは 0101 版へアップデートする必要はありません。
KAPM06004-I	The database updating from 01-01 to 03-00 has started.	0101 版から 0300 版へデータベースのアップデートを開始しました。
KAPM06005-I	The database was updated from 01-01 to 03-00.	データベースが 0101 版から 0300 版へアップデートされました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM06006-I	The database need not be updated to 03-00.	データベースは 0300 版へアップデートする必要はありません。
KAPM06007-I	The database is already updated.	データベースはすでにアップデートされています。
KAPM06008-E	Updating of the database abnormally ended.	データベースのアップデートが異常終了しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06009-I	Updating of the database has ended.	データベースのアップデートが終了しました。
KAPM06010-E	An attempt to backup of the database has failed.	データベースのバックアップに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06011-E	An attempt to restore of the database has failed.	データベースのリストアに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06012-I	The database does not need to be updated to <i>aa...aa</i> . <i>aa...aa</i> : バージョン	データベースをバージョン <i>aa...aa</i> へアップデートする必要はありません。
KAPM06013-I	The database has been updated from <i>aa...aa</i> to <i>bb...bb</i> . <i>aa...aa</i> : 旧バージョン <i>bb...bb</i> : 新バージョン	データベースがバージョン <i>aa...aa</i> からバージョン <i>bb...bb</i> へアップデートされました。
KAPM06015-E	An attempt to change the database meta definition has failed.	データベースメタ定義の変更に失敗しました。 InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06016-E	The version of the database to be upgraded is unknown.	バージョンアップするデータベースのバージョンがわかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06017-E	The current database version could not be obtained.	現在のデータベースのバージョンを取得できませんでした。 InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06018-E	An attempt to acquire the connection has failed.	Connection の取得に失敗しました。 InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06019-E	An attempt to set up the auto-commit function has failed.	自動コミット機能の設定に失敗しました。 InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06020-E	An attempt to create the lock table has failed.	ロックテーブルの作成に失敗しました。 InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06021-E	An attempt to lock the table has failed.	テーブルロックに失敗しました。 InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06022-E	An attempt to execute SQL has failed.	SQL 実行に失敗しました。 InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06023-E	An attempt to update the version of the database version table has failed.	データベースのバージョンテーブルのバージョンの更新に失敗しました。 InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06024-E	An error occurred during an attempt to read a file.	ファイル読み込み中にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06025-E	An attempt to acquire the database version has failed.	データベースのバージョン取得に失敗しました。 InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06026-E	An attempt to upgrade the database has failed.	データベースのバージョンアップに失敗しました。 InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06027-I	The database was successfully updated.	データベースのバージョンアップに成功しました。
KAPM06028-E	An attempt to set up the environment has failed. (system property name = aa...aa) aa...aa : システムプロパティ名	環境設定に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06029-E	Database is not running.	DBMS が起動していません。 OS を起動した直後は DBMS が起動途中のため、メッセージが出力されることがあります。 OS を起動した直後以外のタイミングでメッセージが出力された場合は、DBMS を起動してください。
KAPM06030-E	Disk capacity is insufficient.	ディスク容量が不足しています。 バックアップファイルからリポジトリをリストアして、データベースの容量を増やしてから、再度実行してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM06031-E	An attempt to upgrade the database has failed.	データベースのバージョンアップに失敗しました。 バックアップファイルからリポジトリをリストアップして、再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06032-E	An attempt to acquire the database version has failed.	データベースのバージョン取得に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06033-E	The current database version is incorrect.	現在のデータベースのバージョンが不明です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06034-E	Exclusion control of a TNB_DBVersion table has failed.	TNB_DBVersion テーブルの排他制御に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06035-E	The access class of a database could not be found.	データベースのアクセスクラスが見つかりません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06036-E	Access of a database has failed.	データベースのアクセスに失敗しました。 OS を起動した直後は DBMS が起動途中のため、メッセージが出力されることがあります。 OS を起動した直後以外のタイミングでメッセージが出力された場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06037-I	The database has been update from version <i>aa...aa</i> to <i>bb...bb</i> . <i>aa...aa</i> :バージョン <i>bb...bb</i> :バージョン	データベースがバージョン <i>aa...aa</i> からバージョン <i>bb...bb</i> へアップデートします。
KAPM06038-E	An attempt to acquire the user names of users who access the database has failed.	データベースにアクセスするユーザーの取得に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06039-E	The version of the target database is unknown.	目標とするデータベースのバージョンが不明です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06040-E	An unexpected error occurred.	予期しないエラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06041-E	An attempt to clear an HiRDB environment variable has failed.	HiRDB の環境変数を消去できませんでした。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06042-W	The SQL will be disregarded. (SQL = <i>aa...aa</i> , error code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 実行した SQL ステートメント <i>bb...bb</i> : エラーコード	データベースのバージョンアップで、実行済みの SQL ステートメントを無視します。
KAPM06043-E	An attempt to perform a rollback has failed.	データベースのバージョンアップで、ロールバック実行に失敗しました。 DBMS が起動していることを確認してから再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06044-E	The version upgrade definition file is invalid.	バージョンアップ定義ファイルの内容が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06045-I	The SQL will now be executed. (SQL = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : SQL ステートメント	データベースのバージョンアップで、SQL ステートメントを実行します。
KAPM06046-I	Processing to upgrade the database version started. (version = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : データベースのバージョン	データベースのバージョンアップを開始しました。
KAPM06047-I	Processing to upgrade the database version ended. (version = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : データベースのバージョン	データベースのバージョンアップが終了しました。
KAPM06048-E	An attempt to execute the SQL has failed. (SQL = <i>aa...aa</i> , error code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 実行した SQL ステートメント <i>bb...bb</i> : エラーコード	データベースのバージョンアップで、SQL ステートメントの実行に失敗しました。 DBMS が起動していることを確認してから再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06049-E	The RD area of HBase is blocked.	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの RD エリアが閉塞しています。 HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。
KAPM06050-E	An attempt to add a built-in user group failed.	ビルトインユーザーグループの追加に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06052-E	An attempt to change a resource group attribute has failed. (attribute = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 属性	リソースグループの属性の変更に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06100-I	The hcnds64chgurl command started.	hcnds64chgurl コマンドを開始しました。
KAPM06101-I	The hcnds64chgurl command successfully ended.	hcnds64chgurl コマンドは正常終了しました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM06102-E	The hcmds64chgurl command abnormally ended.	hcmds64chgurl コマンドは異常終了しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06103-I	An attempt to back up the database has succeeded.	データベースのバックアップに成功しました。
KAPM06104-E	An attempt to back up the database has failed.	データベースのバックアップに失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06105-I	An attempt to restore the database has succeeded.	リストアに成功しました。
KAPM06106-E	An attempt to restore the database has failed.	リストアに失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06111-I	The URL was changed from "aa...aa" to "bb...bb". aa...aa : 旧 URL bb...bb : 新 URL	URL が "aa...aa" から "bb...bb" に変更されました。
KAPM06112-E	The specified URL before the change is invalid. URL = "aa...aa" aa...aa : URL	変更元 URL が不正です。 URL に誤りがないか確認してください。
KAPM06113-E	The specified URL after the change is invalid. URL = "aa...aa" aa...aa : URL	変更先 URL が不正です。 URL に誤りがないか確認してください。
KAPM06114-E	An attempt to connect to the database has failed.	データベースへの接続に失敗しました。 InterBase または InterClient のサービスが起動しているか確認してください。
KAPM06115-E	An option is invalid.	オプションが不正です。 オプションを確認してください。
KAPM06116-E	CIMException occurred. Description = "aa...aa" aa...aa : 詳細	CIMException が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06117-E	An unexpected error occurred. Description = "aa...aa" aa...aa : 詳細	予期しないエラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06118-E	The BaseURL column does not exist in the class. class name = "aa...aa" aa...aa : クラス名	BaseURL カラムがクラスに存在しません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06119-W	The specified URL does not exist in the class. URL = "aa...aa" aa...aa : URL	指定された URL はクラスに存在しません。URL に誤りがないか確認してください。
KAPM06120-I	The URL is not registered.	URL は登録されていません。
KAPM06121-E	IllegalDataException occurred. Description = "aa...aa" aa...aa : 詳細	IllegalDataException が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06122-W	The specified URL before the change and after the change are same.	変更元と変更先の URL が同一です。 URL に誤りがないか確認してください。
KAPM06123-W	The program product specified by the type option is invalid.	type オプションに指定した値が不正です。 正しい値を入力してください。
KAPM06124-W	An attempt to register authentication data failed.	認証データの登録に失敗しました。 次の対処をしてください。 分散環境： <ul style="list-style-type: none"> プライマリ側からコマンドを実行した場合は、プライマリ側の Single Sign On server を再起動してください。 セカンダリ側からコマンドを実行した場合は、プライマリ側の Single Sign On server の起動を確認してください。Single Sign On server が起動していないときは、起動してから、セカンダリ側の Single Sign On server を再起動してください。 単一構成： Single Sign On server を再起動してください。
KAPM06130-I	The hcmdsinitsetup command has started.	hcmdsinitsetup コマンドを開始しました。
KAPM06131-I	The hcmdsinitsetup command was successful.	hcmdsinitsetup コマンドが成功しました。
KAPM06132-E	The hcmdsinitsetup command has failed.	hcmdsinitsetup コマンドが失敗しました。
KAPM06138-E	A required database path is missing.	必要なデータベースのパスがありません。
KAPM06139-E	An error occurred during a parameter check.	パラメーターチェックでエラーが発生しました。
KAPM06140-E	Memory is insufficient.	メモリー不足が発生しました。 メモリーの容量について、動作環境を確認してください。必要あればメモリーを増設してください。
KAPM06141-E	The HiRDB environment already exists.	HiRDB の環境がすでに存在しています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06142-E	Free disk space is insufficient.	空き領域が不足しています。 ディスク容量について、動作環境を確認してください。必要あればディスク領域を空けてください。
KAPM06143-E	An error occurred in the system definition entry file.	システム定義入力ファイルでエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06144-E	The port is already being used.	すでにポートが使用されています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06145-E	Other errors.	その他のエラーです。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM06146-E	An attempt to create the file has failed.	ファイルの作成に失敗しました。
KAPM06147-E	An attempt to write to the file has failed.	ファイルの書き込みに失敗しました。
KAPM06149-E	An attempt to delete the file has failed.	ファイルの削除に失敗しました。
KAPM06153-E	An attempt to execute the command has failed.	コマンドの実行に失敗しました。
KAPM06154-E	An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06159-E	An attempt to acquire a cluster configuration file has failed.	クラスタ設定ファイルの取得に失敗しました。 クラスタ設定ファイルを確認してください。
KAPM06160-E	The value of hcmds.home cannot be acquired.	"hcmds.home"の値が取得できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06161-E	The cluster configuration file was not found.	クラスタ設定ファイルが見つかりません。 クラスタ設定ファイルを確認してください。
KAPM06162-E	An attempt to acquire the key name has failed.	キー名の取得に失敗しました。 クラスタ設定ファイルを確認してください。
KAPM06163-E	An attempt to acquire a value has failed.	値の取得に失敗しました。 クラスタ設定ファイルを確認してください。
KAPM06164-E	A CIMClassNotFoundException occurred.	CIMClassNotFoundException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06165-E	An attempt to delete the file has failed. (file = "aa...aa") aa...aa : ファイル名	ファイルの削除に失敗しました。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM06166-E	An attempt to register the authentication data has failed.	認証データの登録に失敗しました。 hcmds64chgurl コマンドを実行して、 KAPM06111-I に続いてこのメッセージが表示された場合は、分散環境でのローカルのリポジトリへの情報登録には成功していますが、リモートのマシンでの登録情報が未反映です。リモートのマシンで登録情報を反映するために、リモートのマシンの Single Sign On Server を起動または再起動してください。起動または再起動しても問題が解決しない場合は、ネットワークの接続・設定を確認してください。それでも問題が解決しないときは、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06169-E	An attempt to log in as an internal user has failed.	内部ユーザーでのログインに失敗しました。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM06170-I	The hcmds64dbstatus command has started.	hcmds64dbstatus コマンドが開始されました。
KAPM06171-I	The hcmds64dbstatus command has ended.	hcmds64dbstatus コマンドが終了しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06172-I	The hcmts64dbstatus command was successful.	hcmts64dbstatus コマンドが成功しました。
KAPM06173-E	The hcmts64dbstatus command has failed.	hcmts64dbstatus コマンドが失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06176-I	The DBMS is running.	DBMS が起動しています。
KAPM06177-I	The DBMS is now starting or shutting down.	DBMS が起動処理中、または停止処理中です。
KAPM06178-I	The DBMS service has stopped.	DBMS が停止しています。
KAPM06179-E	The DBMS restart was interrupted.	DBMS が再起動中断状態です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06180-E	The DBMS service has stopped or does not exist.	DBMS サービスが停止または存在しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06181-E	The database has not been set up.	データベースがセットアップされていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06182-E	An internal error occurred.	内部エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06183-I	Command execution results: "aa...aa" aa...aa : 実行するコマンドの画面出力	コマンドの実行結果です。
KAPM06184-E	An attempt to execute the command has failed.	コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06185-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06186-E	The value of hcmts.home could not be acquired.	"hcmts.home"の値が取得できませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06187-E	An attempt to judge the DBMS status has failed.	DBMS の状態判定は失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06190-E	An attempt to acquire a parameter failed. (file name = aa...aa, key = bb...bb, value = cc...cc) aa...aa : ファイルのパス bb...bb : 値を設定するためのキー値 cc...cc : キーに対応する値	ファイルからキーに対応する値のパラメーター取得に失敗しました。 hcmtsdbsetup コマンドを実行した時に、パラメーターを取得するファイルが一時的にアクセスできない状態になっていたおそれがあります。 hcmtsdbsetup コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06191-E	An attempt to set a parameter failed. (file name = <i>aa...aa</i> , key = <i>bb...bb</i> , value = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ファイルのパス <i>bb...bb</i> : 値を設定するためのキー値 <i>cc...cc</i> : キーに対応する値	キーに対応する値のパラメーター設定に失敗しました。 hcmsddbsetup コマンドを実行した時に、パラメーターを取得するファイルが一時的にアクセスできない状態になっていたおそれがあります。 hcmsddbsetup コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06192-I	The command was executed. (command name = <i>aa...aa</i> , return code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : リターンコード	コマンドを実行しました。
KAPM06193-I	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> :デバッグ情報	デバック情報が出力されます。
KAPM06194-W	An attempt to obtain the absolute path of the hcmsChangeSysPass file failed.	hcmsChangeSysPass ファイルの絶対パスの取得に失敗しました。
KAPM06195-W	An attempt to delete the hcmsChangeSysPass file failed.	hcmsChangeSysPass ファイルの削除に失敗しました。
KAPM06203-E	The list of table name is empty.	テーブル名のリストが空です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06206-E	An unexpected error occurred during InterBase processing.	InterBase の処理中に予期しないエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06207-E	The list of table names is empty.	テーブル一覧が空です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06209-I	A table <i>aa...aa</i> has been created. <i>aa...aa</i> : テーブル名	テーブル <i>aa...aa</i> が作成されました。
KAPM06214-E	InterBaseServer is not running.	InterBaseServer が起動していません。 InterBaseServer が起動しているか確認してください。
KAPM06215-E	InterServer is not running.	InterServer が起動していません。 InterServer が起動しているか確認してください。
KAPM06216-E	An argument contains a null value.	引数に null が含まれています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06217-E	The option is invalid.	オプションが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06218-E	The specified directory cannot be created. (directory = <i>aa...aa</i>). <i>aa...aa</i> : ディレクトリ名	指定されたディレクトリが作成できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06219-E	The specified directory name already exists as a file. (file = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイル名	指定されたディレクトリ名がすでにファイルとして存在します。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06220-E	The specified file name already exists as a directory. (directory = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ディレクトリ名	指定されたファイル名がすでにディレクトリとして存在します。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06221-E	The specified database file (<i>aa...aa</i>) does not exist. <i>aa...aa</i> : データベースファイル名	指定されたデータベースファイルが存在しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06222-E	The specified XML file (<i>aa...aa</i>) does not exist. <i>aa...aa</i> : XML ファイル名	指定された XML ファイルが存在しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06223-E	The specified value is invalid. (value = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 値	指定された値が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06224-E	The specified arguments are insufficient.	指定された引数が不十分です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06226-E	The specified file (<i>aa...aa</i>) does not exist in the argument of the pdload command. <i>aa...aa</i> : 存在しない名称	pdload コマンドの引数に指定するファイル <i>aa...aa</i> が存在しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06227-I	The processing on table <i>aa...aa</i> finished successfully. <i>aa...aa</i> : テーブル名	テーブル <i>aa...aa</i> への処理は正しく終了しました。
KAPM06228-E	The CSV file (<i>aa...aa</i>) contains an invalid line. <i>aa...aa</i> : ファイル名	CSV ファイル <i>aa...aa</i> に不正な行が含まれています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06229-E	An attempt to read the data from table <i>aa...aa</i> has failed. <i>aa...aa</i> : テーブル名	テーブル <i>aa...aa</i> のデータ読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06230-E	An unexpected return value (<i>aa...aa</i>) was returned from the pdload command. <i>aa...aa</i> : 予期しない戻り値	pdload コマンドから、予期しない戻り値が返りました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06231-E	An attempt to upgrade InterBase has failed.	InterBase のアップグレード処理に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06232-E	An SQL exception occurred.	SQLException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06234-E	A table name in XML is null or 0 bytes.	XML の中のテーブル名が null または 0 バイトです。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06235-E	An unexpected XML tag (<i>aa...aa</i>) has been detected. <i>aa...aa</i> : 予期しない XML タグ名	予期しない XML のタグ <i>aa...aa</i> を検出しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06239-E	An error occurred during SAX processing.	SAX 処理中にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06241-E	A fatal error occurred during SAX processing.	SAX 処理中に致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06242-E	An unexpected data length (<i>aa...aa</i>) was detected. <i>aa...aa</i> : 予期しない値	予期しないデータ長が検出されました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06243-E	A SAXException occurred. (details = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : SAXException の詳細情報	SAXException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06244-E	The length of the data to be moved to HiRDB exceeds the HiRDB limit. (data type of excessively long data, length) = (<i>aa...aa</i> , <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 長過ぎるデータのデータ型 <i>bb...bb</i> : 長過ぎるデータのデータ長	HiRDB に移行するデータの長さが HiRDB の制限値を超えています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06245-E	HiRDB has not started.	HiRDB が開始していません。 HiRDB を起動してください。
KAPM06246-I	The table <i>aa...aa</i> was successfully created. <i>aa...aa</i> : テーブル名	テーブル <i>aa...aa</i> の作成に成功しました。
KAPM06247-E	The table <i>aa...aa</i> was not created. <i>aa...aa</i> : テーブル名	テーブル <i>aa...aa</i> は作成されませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06248-I	Processing ended normally.	処理は正常終了しました。
KAPM06249-E	An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06250-I	The data was registered successfully in table <i>aa...aa</i> . <i>aa...aa</i> : テーブル名	テーブル <i>aa...aa</i> へのデータ登録に成功しました。
KAPM06251-E	The data was not registered in table <i>aa...aa</i> . <i>aa...aa</i> : テーブル名	テーブル <i>aa...aa</i> にデータは登録されませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06252-E	Authentication has failed at <i>aa...aa</i> . <i>aa...aa</i> : データベース名	<i>aa...aa</i> で認証に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06253-E	Application <i>aa...aa</i> is not supported. <i>aa...aa</i> : アプリケーション名	アプリケーション <i>aa...aa</i> のデータベースの移行は、サポートされていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06255-I	Processing to initialize database conversion is being performed.	データベース変換のための初期化处理中です。
KAPM06256-E	The specified file could not be created. (file = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイル名	指定したファイルを作成できませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06257-I	Data is now being read from the old database. (progress = <i>aa...aa/bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 変換が完了したテーブル数 <i>bb...bb</i> : 変換されるテーブルの総数	古いデータベースからデータを読み出しています。
KAPM06258-I	The database is now being converted. (progress = <i>aa...aa/bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 変換されたテーブル数 <i>bb...bb</i> : 変換されるテーブルの総数	データベースを変換中です。
KAPM06259-E	The file <i>aa...aa</i> does not exist. <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイル <i>aa...aa</i> がありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06262-I	hcmdssslsetup コマンドを開始しました。	hcmdssslsetup コマンドの開始時に出力されるメッセージです。
KAPM06263-I	hcmdssslsetup コマンドが終了しました。	hcmdssslsetup コマンドの終了時に出力されるメッセージです。
KAPM06264-I	hcmdssslsetup コマンドが成功しました。	hcmdssslsetup コマンドの成功時に出力されるメッセージです。
KAPM06266-E	オプションが不正です。	コマンドに指定したオプションが、正しくないときに出力されるメッセージです。 正しいオプションを指定してください。
KAPM06267-E	sslc.cnf ファイルがありません。	sslc.cnf ファイルが格納先がないときに出力されるメッセージです。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		<p>file オプションを指定している場合、引数に指定したパスに sslc.cnf ファイルがあるかを確認してください。</p> <p>file オプションを指定していない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM06268-E	sslc.cnf ファイルが不正です。	<p>sslc.cnf ファイルが不正であるときに出力されるメッセージです。</p> <p>sslc.cnf ファイルの権限または、コマンドを実行したユーザーの権限を確認後、コマンドを再実行してください。</p> <p>それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM06269-E	sslc コマンドの実行に失敗しました。	<p>sslc コマンドの実行に失敗したときに出力されるメッセージです。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM06270-I	秘密鍵を作成する処理を開始しました。	秘密鍵を作成する処理の開始時に出力されるメッセージです。
KAPM06271-I	秘密鍵を作成する処理が終了しました。	秘密鍵を作成する処理の終了時に出力されるメッセージです。
KAPM06272-E	秘密鍵を作成する処理に失敗しました。	<p>秘密鍵を作成する処理の失敗時に出力されるメッセージです。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM06273-I	自己署名の証明書を作成する処理を開始しました。	自己署名の証明書を作成する処理の開始時に出力されるメッセージです。
KAPM06274-I	自己署名の証明書を作成する処理が終了しました。	自己署名の証明書を作成する処理の終了時に出力されるメッセージです。
KAPM06275-E	自己署名の証明書を作成する処理に失敗しました。	<p>自己署名の証明書を作成する処理の失敗時に出力されるメッセージです。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM06276-I	DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理を開始しました。	DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理の開始時に、出力されるメッセージです。
KAPM06277-I	DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理が終了しました。	DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理の終了時に、出力されるメッセージです。
KAPM06278-E	DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理に失敗しました。	<p>DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理の失敗時に、出力されるメッセージです。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM06280-E	内部エラーが発生しました。	<p>内部エラーが発生した時に出力されるメッセージです。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06281-I	Processing to create a certificate content file started.	証明書の内容ファイルを作成する処理を開始したときに、出力されるメッセージです。
KAPM06282-I	Processing to create a certificate content file ended.	証明書の内容ファイルを作成する処理が終了したときに、出力されるメッセージです。
KAPM06283-E	Processing to create a certificate content file has failed.	証明書の内容ファイルを作成する処理が失敗したときに、出力されるメッセージです。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06284-E	The sslc command was not found.	sslc コマンドが見つからないときに出力されるメッセージです。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06285-E	File deletion has failed.	hcmdssslsetup コマンドで作成した秘密鍵、自己署名の証明書、DER 形式の自己署名の証明書および証明書の内容ファイルの削除に失敗したときに、出力されるメッセージです。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06286-E	The private key was not found.	ファイルを作成したあと、秘密鍵ファイルが格納先に見つからないときに出力されるメッセージです。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06287-E	The self-signed certificate was not found.	ファイルを作成したあと、自己署名の証明書ファイルが格納先に見つからないときに出力されるメッセージです。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06288-E	The DER format self-signed certificate was not found.	ファイルを作成したあと、DER 形式の自己署名の証明書ファイルが格納先に見つからないときに出力されるメッセージです。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06289-E	The certificate contents file was not found.	ファイルを作成したあと、証明書の内容ファイルが格納先に見つからないときに出力されるメッセージです。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06290-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06291-W	The host name cannot be acquired.	ホスト名の取得に失敗しました。
KAPM06292-E	An attempt to output a file failed.	ファイルの出力に失敗しました。 詳細は hcmdsssltool のログを参照してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM06303-E	The option(s) specified is insufficient.	オプションの指定が不足しています。 必要なオプションをすべて指定してください。
KAPM06304-E	The option value specified is invalid.	オプションと値の対応づけに誤りがあります。 オプションを指定し、その後ろに必要な値（ユーザー名、パスワードなど）を指定してください。
KAPM06305-E	The option " <i>aa...aa</i> " is not supported. <i>aa...aa</i> : オプション名	" <i>aa...aa</i> "オプションはサポートしていません。 サポートされていないオプションは指定しないでください。
KAPM06306-E	The option " <i>aa...aa</i> " appears 2 times or more. <i>aa...aa</i> : オプション名	" <i>aa...aa</i> "オプションが2回以上指定されています。 オプションの指定を確認してください。
KAPM06307-E	The combination of options is invalid.	オプションの組み合わせに誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06308-E	An argument contains a null value.	引数に null が含まれています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06309-E	An exception occurred.	例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06310-E	The file " <i>aa...aa</i> " could not be read. <i>aa...aa</i> : ファイル名	<i>aa...aa</i> ファイルにアクセスできません。 次のことを確認してください。 ・ ファイルが存在しているか ・ ファイルが使用中でないか ・ ファイルの作成ディレクトリは適切か
KAPM06311-E	The input file contains a grammar mistake.	入力ファイルに文法の誤りがあります。 指定した定義ファイルの文法の誤りを訂正してください。
KAPM06312-E	An error occurred when inputting the file.	ファイルの入力時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06313-E	The specified value is invalid. value = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 値	指定された値が不正です。 ユーザー設定アプリケーションファイルに指定した値が正しいか確認してください。
KAPM06317-E	I/O of XML has failed.	XML の入出力は失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06318-E	An error occurred in the SAX parser.	SAX のパーサーでエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06319-I	Processing ended normally.	処理は正常終了しました。
KAPM06321-E	The " <i>bb...bb</i> " file to be used by " <i>aa...aa</i> " does not exist. <i>aa...aa</i> : コマンド名やクラス名など <i>bb...bb</i> : 存在しないファイル名	<i>aa...aa</i> で使用するファイル <i>bb...bb</i> が存在しません。 ファイルが指定の位置にあることを確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06322-E	An SQL exception occurred.	SQLException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06323-I	Execution of the "aa...aa" command ended normally. aa...aa : コマンド名	aa...aa コマンドの実行は正常終了しました。
KAPM06324-E	An attempt to execute the "aa...aa" command has failed. aa...aa : コマンド名	aa...aa コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06325-I	HiRDB was started.	HiRDB が起動されました。
KAPM06326-E	HiRDB was not started.	HiRDB が起動されませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06327-I	HiRDB was stopped.	HiRDB が停止されました。
KAPM06328-E	HiRDB was not stopped.	HiRDB が停止されませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06330-I	aa...aa processing started. aa...aa : メソッド名	aa...aa の処理を開始しました。
KAPM06331-I	aa...aa processing finished. aa...aa : メソッド名	aa...aa の処理が終了しました。
KAPM06332-E	The database of the specified product has not been set up.	指定された製品のデータベースはセットアップされていません。 hcmdsdbsetup コマンドを使用して、指定した製品のデータベースをセットアップしてください。
KAPM06333-E	HiRDB cannot be stopped because a Suite product is connected to HiRDB.	HiRDB と接続している Suite 製品が存在するため、HiRDB を停止できません。 HiRDB と接続している Suite 製品を停止してから、再実行してください。
KAPM06334-E	InterBase is not running.	InterBase が起動していません。 InterBaseServer が起動しているか確認してください。詳細は hcmdsdbconvert[n].log を参照してください。
KAPM06335-E	The DBMS has not started.	HiRDB が起動していません。 DBMS が起動しているか確認してください。詳細は hcmdsdbconvert[n].log を参照してください。
KAPM06336-E	Authentication has failed at InterBase.	InterBase で認証に失敗しました。 正しいユーザー名またはパスワードを指定してください。詳細は hcmdsdbconvert[n].log を参照してください。
KAPM06337-E	Authentication has failed in the DBMS.	DBMS で認証に失敗しました。 正しいユーザー名またはパスワードを指定してください。詳細は hcmdsdbconvert[n].log を参照してください。
KAPM06338-E	An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		hcmsddbconvert[n].log を参照してください。
KAPM06339-E	An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。 hcmsddbconvert[n].log を参照してください。
KAPM06340-E	Memory is insufficient.	メモリー不足が発生しました。 hcmsdbbinitsetup[n].log を参照してください。
KAPM06341-E	The DBMS environment already exists.	DBMS の環境がすでにあります。 hcmsdbbinitsetup[n].log を参照してください。
KAPM06342-E	Free disk space is insufficient.	空き領域が不足しています。 ディスク容量について、動作環境を確認してください。必要であればディスク領域を空けてください。詳細は hcmsdbbinitsetup[n].log を参照してください。
KAPM06343-E	An error occurred in the system definition entry file.	システム定義入力ファイルでエラーが発生しました。 hcmsdbbinitsetup[n].log を参照してください。
KAPM06344-E	The port is already being used.	すでにポートが使用されています。 hcmsdbbinitsetup[n].log を参照してください。
KAPM06345-E	An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。 hcmsdbbinitsetup[n].log を参照してください。
KAPM06346-E	The file "aa...aa" already exists. aa...aa : ファイル名	aa...aa ファイルはすでにあります。 対象のファイルが"hcmsddbsetRDArea.ini"の場合は、指定した DB の作成先にすでに DB が作成されている可能性があります。DB の作成先を変更して再セットアップしてください。それ以外の場合は、aa...aa ファイルを削除したあと、再セットアップしてください。
KAPM06347-W	The specified file system area "aa...aa" already existed, so it was deleted. aa...aa : ファイルシステム領域	指定されたファイルシステム領域 aa...aa がすでにあるので、aa...aa を削除しました。
KAPM06348-I	The database was created successfully.	データベースの作成に成功しました。
KAPM06349-E	An attempt to create the database has failed.	データベースの作成に失敗しました。
KAPM06350-I	The database was deleted successfully.	データベースの削除に成功しました。
KAPM06351-E	An attempt to delete the database has failed.	データベースの削除に失敗しました。
KAPM06352-E	Directory creation has failed. (directory = aa...aa) aa...aa : ディレクトリ名	ディレクトリ作成に失敗しました。 DB 作成先を見直してください。必要であれば、DB 作成先を変更して再セットアップしてください。 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06353-I	DB のセットアップを再実行します。	DB のセットアップを再実行します。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06354-E	There are no parameter definition files in the specified directory. Specify a directory that contains a parameter definition file.	hcmsddbsetup コマンドの prmfile オプションで指定されたディレクトリ内にパラメータ定義ファイル(データベースをセットアップする際に使用するファイル)が見つかりません。 prmfile オプションの引数に、パラメータ定義ファイルが格納されているディレクトリを指定してから再度コマンドを実行してください。
KAPM06355-W	Database unsetup processing failed. (product name = aa...aa) aa...aa : 製品名	hcmsddbsetup コマンドの type オプションで指定した製品のアンセットアップ処理に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06356-W	A database has not been set up for the specified product. (product name = aa...aa) aa...aa : 製品名	hcmsddbsetup コマンドの type オプションで指定した製品のデータベースがセットアップされていません。
KAPM06357-I	データベースのアンセットアップに成功しました。製品名 = aa...aa aa...aa : 製品名	指定した製品名のデータベースをアンセットアップしました。
KAPM06358-I	The initial unsetup processing succeeded.	初期アンセットアップ処理が成功しました。
KAPM06359-W	The initial unsetup processing failed.	初期アンセットアップ処理が失敗しました。
KAPM06360-W	Deletion of the RD area failed. (RD area file = aa...aa) aa...aa : RD エリアのファイル名	RD エリアの削除に失敗しました。 DB 作成先に DB が残っている場合は削除してください。
KAPM06361-I	The method was executed. (method name = aa...aa, return code = bb...bb) aa...aa : メソッド名 bb...bb : リターンコード	メソッドを実行しました。
KAPM06362-E	Acquisition of the name of a set up product failed.	セットアップした製品名の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06363-I	The service is stopped.	サービスが停止しています。
KAPM06364-I	The service is running.	サービスが起動しています。
KAPM06365-I	The service is starting.	サービスが起動処理中です。
KAPM06366-I	The service is stopping.	サービスが停止処理中です。
KAPM06367-I	The service is now being resumed.	サービスが再開中です。
KAPM06368-I	The service is now being paused.	サービスが一時停止処理中です。
KAPM06369-I	The service is paused.	サービスが一時停止中です。
KAPM06370-I	The service does not exist.	サービスがありません。
KAPM06371-W	The service is disabled.	サービスが無効です。
KAPM06372-W	Acquisition of the service status failed.	サービスの状態取得に失敗しました。
KAPM06373-W	The service status is currently unknown.	現在のサービス状態が不明です。
KAPM06374-I	Execution of the "aa...aa" command ended successfully. (return code = bb...bb)	コマンドの実行が正常に終了しました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : コマンドの戻り値	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06375-E	Execution of the " <i>aa...aa</i> " command failed. (return code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : コマンドの戻り値	コマンドの実行に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06376-E	Failed to specify the permission settings. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	権限の設定に失敗しました。再実行してください。問題が解決しない場合は、パスのファイルシステムを見直してください。
KAPM06377-E	Failed to specify the permission settings.	権限の設定処理に失敗しました。再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06378-E	The specified directory name already exists as a file name. (file name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイル名	指定したディレクトリ名はすでにファイル名に使用されています。指定するディレクトリ名を変更してください。
KAPM06379-E	The directory name exceeds 136 characters.	ディレクトリ名が 136 文字を超えています。ディレクトリ名を 136 文字以内で指定してください。
KAPM06381-E	An attempt to set up the unload function has failed.	アンロード機能の設定に失敗しました。再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06382-E	The unload function is enabled in another product.	別の製品でアンロード機能が有効になっています。アンロード機能を有効にした製品で、設定してください。
KAPM06383-E	The format of the unload function file is invalid.	アンロード機能ファイルのフォーマットが正しくありません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06384-E	The directory specified in the option is invalid. (directory = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ディレクトリ名	オプションに指定したディレクトリは正しくありません。次の対処をしてください。 1. 絶対パスを指定しているか確認してください。 2. ディレクトリにアクセスできるか確認してください。 3. ディレクトリのアクセス権限を確認してください。
KAPM06385-E	Creation of the directory failed. (directory = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ディレクトリ名	ディレクトリの作成に失敗しました。再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06386-E	Command <i>aa...aa</i> returned the value <i>bb...bb</i> . The error message is <i>cc...cc</i> .	コマンド <i>aa...aa</i> が戻り値 <i>bb...bb</i> を返しました。エラーメッセージは <i>cc...cc</i> です。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : 戻り値 <i>cc...cc</i> : エラーメッセージ	再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM06395-I	" <i>aa...aa</i> " <i>aa...aa</i> : 標準出力	コマンド実行時の標準出力です。
KAPM06396-E	" <i>aa...aa</i> ":" <i>bb...bb</i> " <i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : メッセージ	デバッグ用メッセージです。
KAPM06398-E	" <i>aa...aa</i> " <i>aa...aa</i> : 例外用メッセージ	デバッグ用メッセージです。
KAPM06399-E	An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM06403-E	An exception occurred.	例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM06404-E	The file " <i>aa...aa</i> " could not be read. <i>aa...aa</i> : ファイル名	<i>aa...aa</i> ファイルにアクセスできません。 次のことを確認してください。 ・ ファイルが存在しているか ・ ファイルが使用中でないか ・ ファイルの作成ディレクトリは適切か
KAPM06405-I	Processing ended normally.	処理は正常終了しました。
KAPM06407-E	The " <i>bb...bb</i> " file to be used by " <i>aa...aa</i> " does not exist. <i>aa...aa</i> : コマンド名やクラス名など <i>bb...bb</i> : 存在しないファイル名	<i>aa...aa</i> で使用するファイル <i>bb...bb</i> が存在しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM06408-I	Execution of the " <i>aa...aa</i> " command ended normally. <i>aa...aa</i> : コマンド名	<i>aa...aa</i> コマンドの実行は正常終了しました。
KAPM06409-E	An attempt to execute the " <i>aa...aa</i> " command has failed. <i>aa...aa</i> : コマンド名	<i>aa...aa</i> コマンドの実行に失敗しました。
KAPM06410-I	The setup status is "not set up".	セットアップの状態は「未設定」です。
KAPM06411-I	The setup status is "stand-alone".	セットアップの状態は「スタンドアローン」です。
KAPM06412-I	The setup status is "active system".	セットアップの状態は「クラスタ構成の主系ノード」です。
KAPM06413-I	The setup status is "standby system".	セットアップの状態は「クラスタ構成の待機系ノード」です。
KAPM06414-E	The option specification is incorrect.	オプションの指定に誤りがあります。 オプションの指定を見直してください。
KAPM06429-E	An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM06433-E	An exception occurred.	例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06434-I	Processing ended normally.	処理は正常終了しました。
KAPM06436-E	An attempt to execute the "aa...aa" command has failed. aa...aa : コマンド名	aa...aa コマンドの実行に失敗しました。
KAPM06437-E	The option(s) specified is insufficient.	オプションの指定が誤っています。 オプションの指定を見直してください。
KAPM06438-I	The HiRDB service has started.	HiRDB サービスを開始します。
KAPM06439-I	The HiRDB service has stopped.	HiRDB サービスを停止します。
KAPM06440-I	The HiRDB service has already started.	HiRDB サービスはすでに開始されています。
KAPM06441-I	The HiRDB service has already stopped.	HiRDB サービスはすでに停止されています。
KAPM06442-E	The HiRDB service has not been set up.	HiRDB サービスがセットアップされていません。 DBMS を使用する製品向け： 製品が正しくインストールされているか確認し、必要に応じて対処してください。対処してもエラーが発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 DBMS を使用しない製品向け(JP1/PFM-MWO)： 製品の動作に影響ありません。
KAPM06443-E	An attempt to start the HiRDB service has failed.	HiRDB サービスの開始に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06444-E	An attempt to stop the HiRDB service has failed.	HiRDB サービスの停止に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06445-E	HiRDB cannot be stopped because a Suite product is connected to HiRDB.	HiRDB と接続している Suite 製品が存在するため、HiRDB を停止できません。 HiRDB と接続している Hitachi Command Suite 製品があるため、HiRDB を停止できません。 HiRDB と接続している Hitachi Command Suite 製品を停止してから、再実行してください。 再実行しても問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06459-E	An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06461-E	aa...aa aa...aa : デバッグ用情報	デバッグ用情報です。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06470-I	The hcmsdbconnectcheck command will now start.	hcmsdbconnectcheck コマンドを開始しました。
KAPM06471-I	Now checking the HiRDB connection... (number of executions = <i>aa...aa</i> , specified number of executions = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 実行回数 <i>bb...bb</i> : 指定回数	HiRDB の接続を確認しています。(実行回数 = <i>aa...aa</i> , 指定回数 = <i>bb...bb</i>)
KAPM06472-I	HiRDB can be connected to.	HiRDB へ接続できます。
KAPM06473-I	The hcmsdbconnectcheck command will now end.	hcmsdbconnectcheck コマンドを終了します。
KAPM06474-E	A connection with HiRDB could not be confirmed.	HiRDB との接続を確認できませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06475-E	The hcmsdbconnectcheck command could not be executed successfully.	hcmsdbconnectcheck コマンドを正常に実行できませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06476-E	An option is invalid.	コマンドのオプションが不正です。
KAPM06477-E	The value of hcmsd.home could not be acquired.	hcmsd.home の値を取得できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06501-I	The method has started.	メソッドを開始しました。
KAPM06502-I	The method has finished.	メソッドが終了しました。
KAPM06503-E	The option is invalid.	オプションが不正です。 正しいオプションを指定してください。
KAPM06504-E	A specified option is insufficient.	指定するオプションが不足です。 正しいオプションを指定してください。
KAPM06505-E	The value specified in the option is invalid. (option = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : オプション名	オプションに指定した値が不正です。 オプションに指定した値を確認してください。
KAPM06506-E	The specified directory cannot be created. (directory = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ディレクトリ名	指定されたディレクトリを作成できませんでした。 ディレクトリに書き込み権限があることを確認してください。
KAPM06507-E	The specified directory already exists as a file. (file = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイル名	指定されたディレクトリがファイルとして存在します。 ほかのディレクトリ名を指定してください。
KAPM06508-E	The specified value is invalid. (value = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 指定された値	指定された値が不正です。 正しい値を設定してください。
KAPM06509-E	The file <i>aa...aa</i> does not exist. <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイル <i>aa...aa</i> が存在しません。 ファイルの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06510-E	The directory <i>aa...aa</i> does not exist. <i>aa...aa</i> : ディレクトリ名	ディレクトリ <i>aa...aa</i> が存在しません。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		ディレクトリの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06511-E	The file <i>aa...aa</i> already exists. <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイル <i>aa...aa</i> がすでに存在します。 ファイルを消去するか、またはファイルを別のディレクトリに移動してください。
KAPM06512-E	The directory <i>aa...aa</i> already exists. <i>aa...aa</i> : ディレクトリ名	ディレクトリ <i>aa...aa</i> がすでに存在します。 別のディレクトリを指定してください。
KAPM06513-E	Command <i>aa...aa</i> returned the value <i>bb...bb</i> . The error message is <i>cc...cc</i> . <i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : 戻り値 <i>cc...cc</i> : エラーメッセージ	コマンド <i>aa...aa</i> が戻り値 <i>bb...bb</i> を返しました。 エラーメッセージは <i>cc...cc</i> です。 オプションに指定した値が正しいことを確認してください。正しい場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06514-I	Processing ended normally.	処理が正常終了しました。
KAPM06515-E	An IOException occurred. (details = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 例外の詳細	IOException が発生しました。詳細は <i>aa...aa</i> です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06516-E	An exception occurred. (details = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 例外の詳細	例外が発生しました。詳細は <i>aa...aa</i> です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06517-E	A NullPointerException occurred. (details = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 例外の詳細	NullPointerException が発生しました。詳細は <i>aa...aa</i> です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06518-E	HiRDB has not been installed.	HiRDB がインストールされていません。 HiRDB がインストールされていることを確認してください。HiRDB は、04:00 以降の HiCommand 製品をインストールすると自動的にインストールされます。
KAPM06519-E	An error occurred while executing the hcmdsdbmode command.	hcmdsdbmode コマンドの実行中にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06520-E	HiRDB has not started.	HiRDB が開始していません。 HiRDB を起動してください。
KAPM06521-E	The RD area for <i>aa...aa</i> has not been set up. <i>aa...aa</i> : 製品名	<i>aa...aa</i> の RD エリアが設定されていません。 type オプションに、インストール済みの製品名を設定してください。
KAPM06522-E	There is no RD area in the system.	システムに RD エリアがありません。 Hitachi Command Suite 製品がインストールされていることを確認してください。
KAPM06523-I	The hcmdsdbmove command has started.	hcmdsdbmove コマンドを開始しました。
KAPM06524-I	Initialization for moving the database is being performed.	データベースを移動するための初期化処理中です。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06525-I	The data for <i>aa...aa</i> will now be moved. <i>aa...aa</i> : 製品名	<i>aa...aa</i> のデータの移動を開始します。
KAPM06526-I	Processing to import data has started.	データのインポート処理を開始しました。
KAPM06527-I	The table definitions of the database are being imported.	データベースのテーブル定義をインポートしています。
KAPM06528-I	The data is being imported.	データをインポートしています。
KAPM06529-I	The database procedures are being imported.	プロシージャをインポートしています。
KAPM06530-I	Processing to import data has ended.	データのインポート処理が終了しました。
KAPM06531-I	Processing to export data has started.	データのエクスポート処理を開始しました。
KAPM06532-I	The table definitions of the database are being exported.	データベースのテーブル定義をエクスポートしています。
KAPM06533-I	The data is being exported.	データをエクスポートしています。
KAPM06534-I	The database procedures are being exported.	プロシージャをエクスポートしています。
KAPM06535-I	Processing to export data has ended.	データのエクスポート処理が終了しました。
KAPM06536-I	The data is being imported. (progress = <i>aa...aa/bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 処理済のデータ数 <i>bb...bb</i> : 処理対象のデータ数	データをインポートしています。
KAPM06537-I	The data is being exported. (progress = <i>aa...aa/bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 処理済のデータ数 <i>bb...bb</i> : 処理対象のデータ数	データをエクスポートしています。
KAPM06540-I	The view is being imported.	ビューをインポートしています。
KAPM06541-I	The view is being exported.	ビューをエクスポートしています。
KAPM06542-E	The data to be imported to <i>aa...aa</i> is not in the directory in the datapath option. <i>aa...aa</i> : インポートするデータが見つからない製品名	hcmsdbmove コマンドで import オプションを指定した際、メッセージ中に表示された製品のインポートデータが、datapath オプションに指定したディレクトリにありません。 インポートするデータが datapath オプションで指定したディレクトリに存在することを確認してください。複数製品のインポートデータが異なるディレクトリに存在する場合は、type オプションを指定し、一つの製品ごとに順次データをインポートしてください。
KAPM06543-I	The database was exported successfully.	データベースのエクスポートに成功しました。
KAPM06544-E	An attempt to export the database has failed.	データベースのエクスポートに失敗しました。 コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06545-I	The database was imported successfully.	データベースのインポートに成功しました。
KAPM06546-E	An attempt to import the database has failed.	データベースのインポートに失敗しました。 コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06548-E	An attempt to delete a table definition from the database failed.	データベースからテーブル定義の削除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06549-E	An attempt to defragment the database failed.	データベースの再編成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06570-E	An option is invalid.	指定されたオプションの形式が不正な場合に表示します。 正しいオプションを指定し、再実行してください。
KAPM06571-E	The specified options are insufficient.	必要なオプションが指定されていない、または不要なオプションが指定されている場合に表示します。 正しいオプションを指定し、再実行してください。
KAPM06572-E	The specified option value is invalid.	オプションの指定値が不正な場合に表示します。 正しいオプションの値を指定し、再実行してください。
KAPM06573-E	The specified directory name already exists as a file name. (file name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイル名	コマンドオプションに指定したディレクトリ名が、すでにファイルとして存在する場合に表示します。 正しいオプションの値を指定し、再実行してください。
KAPM06574-E	The directory name exceeds <i>aa...aa</i> characters. <i>aa...aa</i> : ディレクトリ名の文字数	オプションに指定したディレクトリ名の文字数が、最大値を超えている場合に表示します。 正しいオプションの値を指定し、再実行してください。
KAPM06575-E	The same value cannot be specified for the databasepath and exportpath parameters.	databasepath と exportpath のパラメーターに同じ文字列を指定した場合に表示します。 異なるディレクトリ名を指定して、再実行してください。
KAPM06576-E	An attempt to acquire the key name has failed.	クラスタ設定ファイルに、必要なプロパティが設定されていない場合に表示します。 クラスタ設定ファイルの内容を確認してください。
KAPM06577-E	An attempt to acquire a value has failed.	クラスタ設定ファイルに、値が正しく設定されていない場合に表示します。 クラスタ設定ファイルに正しい値を設定してください。
KAPM06578-E	The cluster settings file was not found.	conf ディレクトリにクラスタ設定ファイルがない場合に表示します。 cluster.conf ファイルが conf ディレクトリにあることを確認してください。
KAPM06579-E	The value of hcmds.home cannot be acquired.	システムプロパティに hcmds.home が設定されていない場合に表示します。 システムプロパティに hcmds.home が設定されていることを確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06580-E	An attempt to clear a DBMS environment variable has failed.	DBMS クライアント環境変数の削除に失敗した場合に表示します。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06581-E	The DBMS has not stopped.	コマンドの実行時に DBMS が停止していない場合に表示します。 コマンドを実行する前に、DBMS のサービスを停止してください。
KAPM06582-E	An attempt to load the file has failed. (file = aa...aa) aa...aa : ファイル名	ファイルの読み込みに失敗した場合に表示します。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06583-E	An attempt to write to the file has failed. (file = aa...aa) aa...aa : ファイル名	ファイルの書き込みに失敗した場合に表示します。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06584-I	Processing to export data was successful.	データのエクスポートに成功した場合に表示します。
KAPM06585-I	Re-creation of the database was successful.	データベースの再作成に成功した場合に表示します。
KAPM06586-I	Processing to import data was successful.	データのインポートに成功した場合に表示します。
KAPM06587-E	An attempt to export data has failed.	データのエクスポートに失敗した場合に表示します。 失敗の要因を取り除いてから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06588-E	An attempt to re-create the database has failed.	データベースの再作成に失敗した場合に表示します。 失敗の要因を取り除いてから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06589-E	An attempt to import data has failed.	データのインポートに失敗した場合に表示します。 失敗の要因を取り除いてから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06590-I	Processing ended normally.	コマンド実行が正常終了した場合に表示します。
KAPM06591-E	The data to be imported was not found in the specified directory.	指定されたディレクトリ内にインポートするデータがない場合に表示します。 データをエクスポートしたディレクトリを指定して、コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM06592-E	The data to be imported to <i>aa...aa</i> is not in the directory specified in the exportpath option. <i>aa...aa</i> : インポートするデータが見つからない製品名。	メッセージ中に表示された製品のインポートデータが、exportpath オプションに指定したディレクトリにありません。 インポートするデータが exportpath オプションで指定したディレクトリに存在することを確認してください。
KAPM06593-I	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 標準エラー出力	コマンド実行時の標準エラー出力です。 前または、後に続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM06600-I	Entered parameter: <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ユーザーが入力したパラメーター	ユーザーが入力したパラメーターを表示します。
KAPM06601-I	User ID = <i>aa...aa</i> , application = <i>bb...bb</i> , permissions = <i>cc...cc</i> <i>aa...aa</i> : 対象ユーザーのユーザー ID <i>bb...bb</i> : 対象のアプリケーション <i>cc...cc</i> : 対象ユーザーに設定された権限	ユーザー <i>aa...aa</i> に設定されている Device Manager の権限を、アプリケーション <i>bb...bb</i> の権限 <i>cc...cc</i> に変換して設定しました。
KAPM06602-E	A specified parameter is invalid.	引数が不正です。 指定したパラメーターを確認してください。
KAPM06603-E	An attempt to read the file has failed. (file = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイルの絶対パス	ファイルの読み込みに失敗しました。 <i>aa...aa</i> で指定されるパスにファイルがあることを確認してください。
KAPM06604-E	The database has not started.	データベースが起動していません。 データベースが起動していることを確認してください。
KAPM06605-E	An attempt to communicate with the server or database has failed.	サーバまたはデータベースとの通信に失敗しました。 HBase Storage Mgmt Common Service もしくは HBase Storage Mgmt Web Service, またはデータベースが起動していることを確認してください。
KAPM06606-E	An error has occurred.	障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06609-I	The command ended normally.	コマンドが正常終了しました。
KAPM06610-E	An option specification is invalid.	オプションの指定が不正です。 メッセージに従い、正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。
KAPM06611-E	An attempt to load the hssso.conf file has failed.	hssso.conf ファイルの読み込みに失敗しました。 hssso.conf のホストが正しく設定されているか確認してください。
KAPM06612-E	Authentication has failed.	認証に失敗しました。 次の対処をしてください。 1.ユーザー名とパスワードが正しいことを確認してください。 2.セカンダリサーバからコマンドを実行した場合、hcmds64prmset コマンドで check オプションを指定して接続確認をしてください。 3.それでも問題が解決しない場合は保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06613-W	Authentication data was not found in the repository.	リポジトリに認証データが登録されていません。
KAPM06614-E	An attempt to communicate with SSO Server has failed.	SSO サーバとの通信に失敗しました。 次の対処をしてください。 分散環境： プライマリサーバからコマンドを実行した場合、プライマリサーバの Single Sign On server が起動しているか確認してください。 セカンダリサーバからコマンドを実行した場合、プライマリサーバの Single Sign On server が起動しているか確認してください。起動していないときは、 Single Sign On server を起動させてから、セカンダリ側の Single Sign On server を再起動してください。起動しているときは、セカンダリサーバの Single Sign On server が起動しているか確認してください。hcmds64prmset コマンドで check オプションを指定して接続確認をしてください。 単一構成： Single Sign On server が起動しているか確認してください。 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06615-E	The truststore file is not in JKS format.	トラストストアファイルは JKS 形式ではありません。 トラストストアのキーストアタイプを JKS 形式にしてください。
KAPM06616-E	Failed to connect to the primary server.	プライマリサーバとの接続に失敗しました。 hcmds64prmset コマンドで check オプションを指定して接続確認をしてください。 それでも問題が解決しない場合は保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAPM06640-E	A fatal error occurred during processing.	処理中に致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06641-E	An internal error occurred.	内部エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06642-E	An error occurred during file input.	ファイルの入力中にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06643-E	An attempt to acquire file information has failed.	ファイル情報の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06644-E	An option is invalid. Code=[aa...aa], Data=[bb...bb] aa...aa : 発生箇所を示すコード bb...bb : 発生したオプションや値	オプションの指定に誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM06645-I	hcmdsdbpath [aa...aa]{[bb...bb]},..... [.....} aa...aa : コマンドライン引数 bb...bb : コマンドライン引数	コマンドに指定されたオプションを表示します。
KAPM06654-E	The specified backup directory is invalid. Path=[aa...aa], Code=[bb...bb] aa...aa : バックアップディレクトリのパス bb...bb : 発生箇所を示すコード	backupsdir オプションに指定したバックアップディレクトリの指定に誤りがあります。 backupsdir オプションには、hcmds64backups コマンドで出力先に指定したディレクトリを指定してください。
KAPM06659-E	aa...aa aa...aa : 例外オブジェクト名と発生した原因、または例外オブジェクトのバックトレース	KAPMxxxxx-E の詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表します。直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。
KAPM06665-I	The DBMS has started.	DBMS が起動されました。
KAPM06666-I	The DBMS has stopped.	DBMS が停止されました。
KAPM06667-I	aa...aa processing has started. aa...aa : 処理名	処理を開始しました。
KAPM06668-I	aa...aa processing has finished. aa...aa : 処理名	処理が終了しました。
KAPM06669-E	An argument contains a null value.	引数に"null"が含まれています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06670-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06671-E	The specified value is invalid. (value = aa...aa) aa...aa : 値	指定した値が誤っています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06672-E	Execution of the command aa...aa has failed. aa...aa : コマンド名	コマンド実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06673-E	The DBMS did not start.	DBMS は起動されませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06674-E	The DBMS did not stop.	DBMS が停止されませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06675-I	The DBMS has not been set up	DBMS がセットアップされていません。
KAPM06676-I	The database of the specified product has not been set up.	指定した製品のデータベースはセットアップされていません。
KAPM06679-E	The value of hcmds.home cannot be acquired.	"hcmds.home"の値が取得できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06683-E	"aa...aa":"bb...bb" aa...aa : コマンド名 bb...bb : メッセージ	デバッグ用メッセージです。
KAPM06689-E	Processing has terminated abnormally. (processing name = aa...aa) aa...aa : 処理名	処理は異常終了しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06690-E	The file hcmdsdbsetRDArea.ini does not exist.	hcmdsdbsetRDArea.ini ファイルがありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06691-E	An error occurred during file I/O processing.	ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06694-E	aa...aa aa...aa : デバッグ用情報	デバッグ用情報です。
KAPM06700-I	The hcmdsscmquery command started.	hcmdsscmquery コマンドを開始しました。
KAPM06701-I	The hcmdsscmquery command ended successfully.	hcmdsscmquery コマンドが成功しました。
KAPM06702-E	The hcmdsscmquery command failed.	hcmdsscmquery コマンドが失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06705-E	Acquisition of the installation path failed.	インストールパスの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06706-E	One or more options are invalid.	オプションの指定に誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06707-E	Allocation of memory to store the log file path failed.	ログファイルパスを格納するメモリ確保に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06708-E	Log initialization failed.	ログの初期化に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06709-E	An internal error occurred.	内部エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06719-E	The service status is currently unknown.	現在のサービス状態が不明です。
KAPM06720-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06721-I	The hcmdsscmquery command ended.	hcmdsscmquery コマンドが終了しました。
KAPM06722-E	An error occurred in the Win32 API.. (API name = aa...aa, error code = bb...bb) aa...aa : API 名 bb...bb : エラーコード	WIN32API でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06753-E	A property value in the installation information file is invalid. (aa...aa) aa...aa : プロパティ名	インストール情報ファイルのプロパティ値が不正です。 インストール情報ファイルの内容を確認してください。
KAPM06762-I	The hcmds64ssltool command has started.	hcmds64ssltool コマンドが開始されました。
KAPM06763-I	The hcmds64ssltool command has ended.	hcmds64ssltool コマンドが終了しました。
KAPM06764-I	The hcmds64ssltool command ended successfully.	hcmds64ssltool コマンドが成功しました。
KAPM06765-E	An option is invalid.	オプションが不正です。 オプションを確認してください。
KAPM06766-E	Creation of a private key failed.	秘密鍵の作成に失敗しました。 ファイル出力先、指定する識別名を確認してから、コマンドを再実行してください。 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06767-E	Creation of a self-signed certificate failed.	自己署名証明書の作成に失敗しました。 ファイル出力先、指定する識別名を確認してから、コマンドを再実行してください。 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06768-E	Creation of a CSR failed.	CSR の作成に失敗しました。 ファイル出力先、指定する識別名を確認してから、コマンドを再実行してください。 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06769-E	Creation of a certificate content file failed.	証明書の内容ファイルの作成に失敗しました。 ファイル出力先、指定する識別名を確認してから、コマンドを再実行してください。 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06770-E	An internal error occurred.	内部エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06771-W	Failed to delete a key store.	キーストアの削除に失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06772-E	No value has been specified for an option.	オプションの値が指定されていません。 オプションを確認してください。
KAPM06773-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06774-E	The hcnds.home value cannot be acquired.	hcnds.home の値が取得できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06775-E	Analysis of binary data failed. (position = aa...aa ,part = bb...bb) aa...aa : 位置 bb...bb : 部分	バイナリデータの解析に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06776-E	The keytool command failed.	keytool コマンドが失敗しました。 出力されている下記のメッセージの内容に応じて対処してください。 <ul style="list-style-type: none"> • KAPM06766-E • KAPM06767-E • KAPM06768-E • KAPM06769-E
KAPM06777-I	The keytool command has ended. (Return code = aa...aa) aa...aa : リターンコード	keytool コマンドが終了しました。
KAPM06778-E	A specified path already exists as a file or directory. (path = aa...aa) aa...aa : パス	指定したファイルは、すでにファイルまたはディレクトリとしてあります。 別のパスを指定するか、パスに指定したファイルまたはディレクトリを削除してから、再実行してください。
KAPM06780-I	Enter Server Name [default=aa...aa]: aa...aa : ホスト名	Server Name を入力してください。
KAPM06781-I	Enter Organizational Unit:	Organizational Unit を入力してください。
KAPM06782-I	Enter Organization Name [default=aa...aa]: aa...aa : ホスト名	Organization Name を入力してください。
KAPM06783-I	Enter your City or Locality:	your City or Locality を入力してください。
KAPM06784-I	Enter your State or Province:	your State or Province を入力してください。
KAPM06785-I	Enter your two-character country-code:	your two-character country-code を入力してください。
KAPM06786-I	Is aa...aa correct? (y/n) [default=n]: aa...aa : 識別名	識別名を確認します。
KAPM06787-E	Creation of a distinguished name failed.	識別名の作成が失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06788-W	The host name cannot be acquired.	ホスト名の取得に失敗しました。
KAPM06790-E	An IllegalArgumentException occurred.	IllegalArgumentException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06791-E	An IOException occurred.	IOException が発生しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06792-E	A HBaseDeleteFileException occurred.	HBaseDeleteFileException が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06793-E	An exception occurred.	exception が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06794-E	A KeyStoreException occurred.	KeyStoreException が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06795-E	A CertificateException occurred.	CertificateException が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06796-E	An UnrecoverableKeyException occurred.	UnrecoverableKeyException が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06797-E	A NoSuchAlgorithmException occurred.	NoSuchAlgorithmException が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06799-I	aa...aa aa...aa : デバック用情報	デバック用情報です。
KAPM06800-I	The trigger is being imported.	トリガーをインポートしています。
KAPM06801-I	The trigger is being exported.	トリガーをエクスポートしています。
KAPM06804-E	An attempt to export the product database failed. (product name = aa...aa) aa...aa : 製品名	製品のデータベースの出力のエクスポートに失敗しました。コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06805-W	Command processing will continue.	コマンドは処理を継続します。
KAPM06806-E	aa...aa aa...aa : デバッグ用情報	デバッグ用情報です。
KAPM06807-I	aa...aa aa...aa : 標準エラー出力	コマンド実行時の標準エラー出力です。
KAPM06808-I	aa...aa aa...aa : 標準出力	コマンド実行時の標準出力です。
KAPM06809-E	An error occurred during execution of the command.	コマンドの実行中に例外が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06810-I	aa...aa aa...aa : 標準エラー出力	コマンド実行時の標準エラー出力です。前または、後に続くメッセージの対処に従ってください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06811-I	hcnds64authmove [aa...aa]{, [bb...bb],.....[.....]} aa...aa : コマンドライン引数 bb...bb : コマンドライン引数	コマンドに指定されたオプションを表示します。
KAPM06813-E	aa...aa aa...aa : デバッグ用情報	デバッグ用情報です。
KAPM06814-I	aa...aa aa...aa : 標準出力	コマンド実行時の標準出力です。
KAPM06815-E	An error occurred during execution of the command.	コマンドの実行中に例外が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06820-E	Execution of the cjdeleteapp command failed.	cjdeleteapp コマンドに失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06821-E	Execution of the cjimportapp command failed.	cjimportapp コマンドに失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06822-E	Execution of the cjstartapp command failed.	cjstartapp コマンドに失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06823-I	The netstat command will now be executed.	netstat コマンドを実行します。
KAPM06824-I	The ps command will now be executed.	ps コマンドを実行します。
KAPM06825-I	The tasklist command will now be executed.	tasklist コマンドを実行します。
KAPM06826-I	These are the execution results of the cjstartsv command.	cjstartsv コマンドの実行結果です。
KAPM06827-E	Execution of the cjstartsv command failed.	cjstartsv コマンドに失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06828-W	The server set up is not completed. Command processing will continue. (server name = aa...aa)	サーバのセットアップは完了していません。コマンドは処理を継続します。
KAPM06829-W	A directory remains because an attempt to delete it failed. (path = "aa...aa") aa...aa : パス	ディレクトリの削除に失敗したため、ディレクトリが残っています。
KAPM06830-W	An operation on the file failed. (path = "aa...aa") aa...aa : パス	ファイル操作に失敗しました。
KAPM06831-W	Deletion of the uCPSB failed. (error code = "aa...aa") aa...aa : エラーコード	uCPSB の削除に失敗しました。
KAPM06832-W	Deletion of the uCPSB failed.	uCPSB の削除に失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06833-W	An error occurred during execution of the command. (error code = "aa...aa") aa...aa : エラーコード	コマンドの実行中に例外が発生しました。
KAPM06864-I	Permissions were successfully set. (path = aa...aa) aa...aa : パス	権限の設定に成功しました。
KAPM06870-E	An attempt to run the command hcmdscopyacl failed. (path = aa...aa, error code = bb...bb) aa...aa : パス bb...bb : エラーコード	hcmdscopyacl コマンドが失敗しました。 再実行してください。問題が解決しない場合は、パスのファイルシステムを見直してください。
KAPM06901-I	The service was started successfully.	サービスの起動に成功した場合に表示します。 ただし、05-70 より前の HiCommand 製品のサービスの一部は、起動処理の対象外であるため、停止している可能性があります。必要に応じて手動で起動してください。
KAPM06902-I	Processing to stop the service has started.	サービスの停止を開始した場合に表示します。
KAPM06903-I	The service was stopped successfully.	サービスの停止に成功した場合に表示します。
KAPM06904-I	Processing to start the DBMS has started.	データベースの起動を開始した場合に表示します。
KAPM06905-I	The DBMS was started successfully.	データベースの起動に成功した場合に表示します。
KAPM06906-I	Processing to stop the DBMS has started.	データベースの停止を開始した場合に表示します。
KAPM06907-I	The DBMS was stopped successfully.	データベースの停止に成功した場合に表示します。
KAPM06908-E	An attempt to start the service has failed.	サービスの起動に失敗した場合に表示します。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06909-E	An attempt to stop the service has failed.	サービスの停止に失敗した場合に表示します。 DBMS と接続している Suite 製品を停止してから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06910-E	An attempt to start the DBMS has failed.	データベースの起動に失敗した場合に表示します。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06911-E	An attempt to stop the DBMS has failed.	データベースの停止に失敗した場合に表示します。 DBMS と接続している Suite 製品を停止してから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06912-E	An attempt to start the service or the DBMS has failed.	サービスまたはデータベースの起動に失敗した場合に表示します。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06913-E	An attempt to stop the service or the DBMS has failed.	サービスまたはデータベースの停止に失敗した場合に表示します。 DBMS と接続している Suite 製品を停止してから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06914-E	The database has not been initialized.	データベースが初期化されていません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06915-E	An attempt to release the connection of the connection pool has failed.	コネクションプールのコネクションの解放に失敗した場合に表示します。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06916-I	hcmds64dbclustersetup [aa...aa]{, [bb...bb],.....[.....]} aa...aa : コマンドライン引数 bb...bb : コマンドライン引数	hcmds64dbclustersetup コマンドに指定したオプションを表示します。
KAPM06917-E	Copying of the unload function file failed.	アンロード機能ファイルのコピーに失敗しました。再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06920-W	Log initialization failed.	ログの初期化に失敗しました。頻繁に発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06921-E	A memory allocation error occurred.	メモリー確保エラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06922-E	The aa...aa command will stop because setting an environment variable failed. (details = bb...bb) aa...aa : コマンド名 bb...bb : 詳細	環境変数の設定に失敗したため、コマンドの実行を中断します。コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06923-E	The aa...aa command will stop because internal processing failed. (details = bb...bb) aa...aa : コマンド名 bb...bb : 詳細	内部処理に失敗したため、コマンドの実行を中断します。コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06924-E	An error occurred in an internal function. (function = aa...aa, error code = bb...bb) aa...aa : 関数 bb...bb : エラーコード	内部関数でエラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM06925-E	A system environment variable is invalid.	システム環境変数が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06926-E	The <i>aa...aa</i> command will stop because setting an environment variable failed. (details = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : 詳細	環境変数の設定に失敗したため、コマンドの実行を中断します。 コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06927-E	The <i>aa...aa</i> command will stop because internal processing failed. (details = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : 詳細	内部処理に失敗したため、コマンドの実行を中断します。 コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06932-W	Failed to initialize a log.	ログの初期化に失敗しました。 頻繁に発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06933-E	An error occurred in an internal function. (function called = <i>aa...aa</i> , function executed = <i>bb...bb</i> , notes = <i>cc...cc</i> , error code = <i>dd...dd</i>) <i>aa...aa</i> : 呼び出し関数名 <i>bb...bb</i> : 実行関数名 <i>cc...cc</i> : 備考 <i>dd...dd</i> : エラーコード	内部関数でエラーが発生しました。 あとに続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM06934-E	Failed to create a mutex object.	ミューテックスオブジェクトの生成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06935-E	Failed to release a mutex object.	ミューテックスオブジェクトの解放に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06936-E	Failed to lock a file.	ファイルロックに失敗しました。 しばらくしてから再実行してください。
KAPM06937-E	Failed to release a file lock.	ファイルロックの解除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06938-E	Failed to open a file. (file path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイルのパス	ファイルのオープンに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06939-E	Failed to close a file. (file path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイルのパス	ファイルのクローズに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM06940-E	Failed to set permissions for a file. (file path = aa...aa) aa...aa : ファイルのパス	ファイルの権限設定に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06941-E	Failed to acquire a file descriptor. (file path = aa...aa) aa...aa : ファイルのパス	ファイルデスク립タの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM06942-E	Failed to acquire a mutex object.	ミューテックスオブジェクトの取得に失敗しました。 しばらくしてから再実行してください。
KAPM07000-W	現在の Javascript を最新版にアップデートしてください。	現在の JavaScript を最新版にアップデートしてください。
KAPM07001-E	指定したユーザは管理者画面への権限を保持していないためログインできません。	指定したユーザーは管理者画面への権限を保持していないためログインできません。 Hitachi Command Suite 共通コンポーネントの Administrator 権限を持っているユーザーでログインしてください。
KAPM07002-E	アプリケーションが HSSO Server に登録されていません。	アプリケーションが HSSO Server に登録されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07003-E	ユーザ ID, またはパスワードが正しくありません。	ユーザー ID, またはパスワードが正しくありません。 ログインできるユーザー ID またはパスワードを入力してください。
KAPM07004-E	実行するユーザはメソッドの実行権限を持っていません。	実行するユーザーはメソッドの実行権限を持っていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07005-E	指定したユーザは存在しません。	指定したユーザーは存在しません。 ユーザー情報を確認してください。
KAPM07006-E	指定したユーザは既に存在しています。	指定したユーザーはすでに存在しています。 指定したユーザー名以外の値を入力してください。
KAPM07007-E	このユーザは既に削除されています。	このユーザーはすでに削除されています。 ユーザー情報を確認してください。
KAPM07008-E	処理中に障害が発生しました。	処理中に障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07009-E	処理中に通信障害が発生しました。	処理中に通信障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07010-E	引数に null が指定されています。	引数に null が指定されています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM07011-E	処理中に致命的エラーが発生しました。	処理中に致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07012-E	指定したグループは存在しません。	指定したグループは存在しません。 グループ情報を確認してください。
KAPM07013-E	ユーザ情報の登録処理中に障害が発生したため、登録できませんでした。	ユーザー情報の登録処理中に障害が発生したため、登録できませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07014-E	ユーザ情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。	ユーザー情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07015-E	ユーザ情報の削除処理中に障害が発生したため、削除されませんでした。	ユーザー情報の削除処理中に障害が発生したため、削除されませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07016-E	パスワードの変更処理中に障害が発生したため、変更できませんでした。	パスワードの変更処理中に障害が発生したため、変更できませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07017-E	ユーザ情報の取得中に障害が発生しました。	ユーザー情報の取得中に障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07018-E	グループ情報の取得中に障害が発生しました。	グループ情報の取得中に障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07019-I	ユーザ情報の削除に成功しました。	ユーザー情報の削除に成功しました。
KAPM07020-I	ユーザ ID <i>aa...aa</i> を削除します。 実行するとこのユーザではログインできなくなりますがよろしいですか？ <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	ユーザー ID <i>aa...aa</i> を削除します。 実行するとこのユーザーではログインできなくなりますがよろしいですか？
KAPM07021-E	HiCommand アプリケーション情報の取得中に障害が発生しました。	Hitachi Command Suite アプリケーション情報の取得中に障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07022-E	HiCommand アプリケーション情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。	Hitachi Command Suite アプリケーション情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07023-I	HiCommand アプリケーション情報を更新します。	Hitachi Command Suite アプリケーション情報を更新します。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM07024-E	ユーザアプリケーション情報の取得中に障害が発生しました。	ユーザアプリケーション情報の取得中に障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07025-E	ユーザアプリケーション情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。	ユーザアプリケーション情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07026-I	ユーザアプリケーション情報を更新します。	ユーザアプリケーション情報を更新します。
KAPM07027-W	指定したユーザアプリケーション名は既に存在します。アプリケーション名 = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : アプリケーション名	指定したユーザアプリケーション名はすでに存在します。 指定したアプリケーション名以外の値を入力してください。
KAPM07028-E	入力項目 : <i>aa...aa</i> この入力項目は必須です。値を入力してください。 <i>aa...aa</i> : 入力項目	この入力項目は必須です。値を入力してください。 値を入力してください。
KAPM07029-E	入力項目 : <i>aa...aa</i> この入力項目に使用不可能な文字が含まれています。 <i>aa...aa</i> : 入力項目	この入力項目に使用できない文字が含まれています。 使用できる文字を使用してください。
KAPM07030-E	入力項目 : <i>aa...aa</i> この入力項目の文字数が最大文字数を超えています。 <i>aa...aa</i> : 入力項目	この入力項目の文字数が最大文字数を超えています。 最大文字数以内の文字列を入力してください。
KAPM07031-E	パスワードと一致していません。	パスワードと一致していません。 パスワードとパスワードの確認の値を一致させてください。
KAPM07032-E	入力項目 : <i>aa...aa</i> この入力項目には 4 文字以上 255 文字以下の文字列を入力してください。 <i>aa...aa</i> : 入力項目	この入力項目には 4 文字以上 255 文字以下の文字列を入力してください。
KAPM07033-W	指定された URL はクラスで存在していません。URL = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : URL	指定された URL はクラスで存在していません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07034-E	IllegalDataException が発生しました。詳細 = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 詳細	IllegalDataException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07035-E	指定された URL は形式が不正です。 URL = " <i>aa...aa</i> " <i>aa...aa</i> : URL	指定された URL は形式が不正です。 入力した URL を確認し値を再入力してください。
KAPM07036-I	パスワードを変更します。よろしいですか？	パスワードを変更します。よろしいですか？
KAPM07037-I	パスワードを変更します。よろしいですか？ パスワード変更後は、再ログインが必要です。	パスワードを変更します。よろしいですか？ パスワード変更後は、再ログインが必要です。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM07038-E	入力項目 : <i>aa...aa</i> この入力項目には同じ値は指定できません。 <i>aa...aa</i> : 入力項目	この入力項目には同じ値は指定できません。 入力項目にほかの値を入力してください。
KAPM07230-I	The user was registered successfully. (operator = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i> , function = <i>cc...cc</i>)	ユーザーが正常に登録されたことを示す監査ログです。
KAPM07231-I	The user was deleted successfully. (operator = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i> , function = <i>cc...cc</i>)	ユーザーが正常に削除されたことを示す監査ログです。
KAPM07232-I	The password was changed successfully. (operator = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i> , function = <i>cc...cc</i>)	パスワードが正常に変更されたことを示す監査ログです。
KAPM07233-I	The user information was modified successfully. (operator = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i> , function = <i>cc...cc</i>)	ユーザー情報が正常に更新されたことを示す監査ログです。
KAPM07235-I	The user was locked successfully. (operator = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i> , function = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : 操作者名 <i>bb...bb</i> : 処理したユーザー ID <i>cc...cc</i> : 機能名	ユーザーが正常にロックされたことを示す監査ログです。
KAPM07236-I	The user was unlocked successfully. (operator = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i> , function = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : 操作者名 <i>bb...bb</i> : 処理したユーザー ID <i>cc...cc</i> : 機能名	ユーザーが正常にアンロックされたことを示す監査ログです。
KAPM07237-E	The specified password does not satisfy the entry conditions. (operator = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i> , function = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : 操作者名 <i>bb...bb</i> : 処理したユーザー ID <i>cc...cc</i> : 機能名	入力条件に合わないパスワードが指定されていることを示す監査ログです。
KAPM07238-E	The specified e-mail is too long. (operator = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i> , function = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : 操作者名 <i>bb...bb</i> : 処理したユーザー ID <i>cc...cc</i> : 機能名	指定された E メールアドレスが長過ぎることを示す監査ログです。
KAPM07239-E	The old password is incorrect. (operator = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i> , function = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : 操作者名 <i>bb...bb</i> : 処理したユーザー ID <i>cc...cc</i> : 機能名	パスワード変更時に指定した古いパスワードが正しくないことを示す監査ログです。
KAPM07240-E	An attempt to execute the <i>aa...aa</i> operation has failed. (operator = <i>bb...bb</i> , user ID = <i>cc...cc</i> , function = <i>dd...dd</i>) <i>aa...aa</i> : 操作名 <i>bb...bb</i> : 操作者名 <i>cc...cc</i> : 処理したユーザー ID	<i>aa...aa</i> 操作が失敗したことを示す監査ログです。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>dd...dd</i> : 機能名	
KAPM07241-I	A user was registered successfully. (user ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	ユーザーが正常に登録されたことを示す監査ログです。
KAPM07242-E	Registration of a user has failed. (user ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	ユーザーの登録に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07243-I	The user information was updated successfully. (user ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	ユーザー情報が正常に更新されたことを示す監査ログです。
KAPM07244-E	An attempt to update the user information has failed. (user ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	ユーザー情報の更新に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07245-I	A user was deleted successfully. (user ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	ユーザーが正常に削除されたことを示す監査ログです。
KAPM07246-E	Deletion of a user has failed. (user ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	ユーザーの削除に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07247-I	The authorization group was added successfully. (operator = <i>aa...aa</i> , distinguished name = <i>bb...bb</i> , function = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : 操作者名 <i>bb...bb</i> : 識別名 <i>cc...cc</i> : 機能名	認可グループが正常に追加されたことを示す監査ログです。
KAPM07248-E	An attempt to execute the <i>aa...aa</i> operation has failed. (operator = <i>bb...bb</i> , distinguished name = <i>cc...cc</i> , function = <i>dd...dd</i>) <i>aa...aa</i> : 操作名 <i>bb...bb</i> : 操作者名 <i>cc...cc</i> : 識別名 <i>dd...dd</i> : 機能名	<i>aa...aa</i> 操作が失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07249-I	The authorization group was deleted successfully. (operator = <i>aa...aa</i> , distinguished name = <i>bb...bb</i> , function = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : 操作者名 <i>bb...bb</i> : 識別名 <i>cc...cc</i> : 機能名	認可グループが正常に削除されたことを示す監査ログです。
KAPM07250-I	The permissions were changed successfully. (operator = <i>aa...aa</i> , distinguished name = <i>bb...bb</i> , permissions = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : 操作者名 <i>bb...bb</i> : 識別名 <i>cc...cc</i> : 変更後の権限	権限情報が正常に更新されたことを示す監査ログです。
KAPM07251-I	The authorization group was registered successfully. (distinguished name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	認可グループが正常に登録されたことを示す監査ログです。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM07252-E	An attempt to register the authorization group has failed. (distinguished name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	認可グループの登録に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07253-I	The authorization group was deleted successfully. (distinguished name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	認可グループが正常に削除されたことを示す監査ログです。
KAPM07254-E	An attempt to delete the authorization group has failed. (distinguished name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	認可グループの削除に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07255-I	The authorization group's permissions were changed successfully. (distinguished name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	認可グループの権限が正常に更新されたことを示す監査ログです。
KAPM07256-E	An attempt to change the authorization group's permissions has failed. (distinguished name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	認可グループの権限更新に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07257-I	The resource group was successfully registered. (resource group name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : リソースグループ名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	リソースグループが正常に登録されたことを示す監査ログです。
KAPM07258-E	Registration of the resource group failed. (resource group name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : リソースグループ名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	リソースグループの登録に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07259-I	The resource group was successfully deleted. (resource group name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : リソースグループ名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	リソースグループが正常に削除されたことを示す監査ログです。
KAPM07260-E	Deletion of the resource group failed. (resource group name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : リソースグループ名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	リソースグループの削除に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07261-I	The resource group was successfully updated. (resource group name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>)	リソースグループが正常に更新されたことを示す監査ログです。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : リソースグループ名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	
KAPM07262-E	Updating of the resource group failed. (resource group name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : リソースグループ名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	リソースグループの更新に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07263-I	The user group was successfully registered. (resource group name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザーグループ名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	ユーザーグループが登録に追加されたことを示す監査ログです。
KAPM07264-E	Registration of the user group failed. (user group name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザーグループ名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	ユーザーグループの登録に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07265-I	The user group was successfully deleted. (user group name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザーグループ名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	ユーザーグループが正常に削除されたことを示す監査ログです。
KAPM07266-E	Deletion of the user group failed. (user group name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザーグループ名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	ユーザーグループの削除に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07267-I	The user group was successfully updated. (user group name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザーグループ名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	ユーザーグループが正常に更新されたことを示す監査ログです。
KAPM07268-E	Updating of the user group failed. (user group name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザーグループ名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	ユーザーグループの更新に失敗したことを示す監査ログです。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM07269-I	The role was successfully registered. (role name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ロール名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	ロールが正常に登録されたことを示す監査ログです。
KAPM07270-E	Registration of the role failed. (role name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ロール名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	ロールの登録に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07271-I	The role was successfully deleted. (role name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ロール名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	ロールが正常に削除されたことを示す監査ログです。
KAPM07272-E	Deletion of the role failed. (role name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ロール名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	ロールの削除に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07273-I	The role was successfully updated. (role name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ロール名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	ロールが正常に更新されたことを示す監査ログです。
KAPM07274-E	Updating of the role failed. (role name = <i>aa...aa</i> , device type = <i>bb...bb</i> , device number = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ロール名 <i>bb...bb</i> : 装置種別 <i>cc...cc</i> : 装置製番	ロールの更新に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07275-I	The user account was successfully assigned to the user group. (user group name = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザーグループ名 <i>bb...bb</i> : ユーザー ID	ユーザーグループにユーザーアカウントを割り当てる処理が成功したことを示す監査ログです。
KAPM07276-E	The user account failed to be assigned to the user group. (user group name = <i>aa...aa</i> , user ID = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザーグループ名 <i>bb...bb</i> : ユーザー ID	ユーザーグループにユーザーアカウントを割り当てる処理が失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07277-I	The permission was successfully assigned to the role. (role name = <i>aa...aa</i> , permission name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : ロール名 <i>bb...bb</i> : パーミッション名	ロールにパーミッションを割り当てる処理が成功したことを示す監査ログです。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM07278-E	The permission failed to be assigned to the role. (role name = <i>aa...aa</i> , permission name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : ロール名 <i>bb...bb</i> : パーミッション名	ロールにパーミッションを割り当てる処理が失敗したことを示す監査ログです。
KAPM07279-I	Assignment processing was successful for a user group and an external authentication group, a resource group, and a role. (user group name and external authentication group name = <i>aa...aa</i> , resource group name = <i>bb...bb</i> , role name = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザーグループ名および外部認証グループ名 <i>bb...bb</i> : リソースグループ名 <i>cc...cc</i> : ロール名	次の項目の割り当て処理に成功したことを示す監査ログです。 <ul style="list-style-type: none"> • ユーザーグループおよび外部認証グループ • リソースグループ • ロール
KAPM07280-E	Assignment processing failed for a user group and an external authentication group, a resource group, and a role. (user group name and external authentication group name = <i>aa...aa</i> , resource group name = <i>bb...bb</i> , role name = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザーグループ名および外部認証グループ名 <i>bb...bb</i> : リソースグループ名 <i>cc...cc</i> : ロール名	次の項目の割り当て処理に失敗したことを示す監査ログです。 <ul style="list-style-type: none"> • ユーザーグループおよび外部認証グループ • リソースグループ • ロール
KAPM07300-I	The hcmdshpsimcert command has started.	hcmdshpsimcert コマンドを開始しました。
KAPM07301-I	The hcmdshpsimcert command has terminated.	hcmdshpsimcert コマンドが終了しました。
KAPM07302-I	The hcmdshpsimcert command was successful.	hcmdshpsimcert コマンドが成功しました。
KAPM07303-E	The hcmdshpsimcert command has failed.	hcmdshpsimcert コマンドが失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07306-E	The value of hcmds.home cannot be acquired.	"hcmds.home"の値が取得できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07307-E	An option is invalid.	オプションが不正です。 オプション指定を見直してください。
KAPM07308-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07309-E	An internal error occurred.	内部エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM07310-I	Importing of the certificate has started.	証明書のインポートを開始しました。
KAPM07311-I	Importing of the certificate has ended.	証明書のインポートが終了しました。
KAPM07312-E	The host name or the port number is invalid.	ホスト名が不正です。 指定したホスト名を見直してください。
KAPM07313-E	An attempt to communicate with the HPSIM server has failed.	HPSIM サーバとの通信に失敗しました。 HPSIM サーバが起動しているか確認してください。
KAPM07314-E	The format of the certificate acquired from the HPSIM server is invalid.	HPSIM サーバから取得した証明書の形式が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07315-E	An attempt to load the keystore file has failed.	キーストアファイルの読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07316-W	The certificate of the specified host is already registered.	指定されたホストの証明書はすでに登録されています。
KAPM07317-I	The following certificate was imported into the keystore.	次の証明書をキーストアにインポートしました。
KAPM07318-E	An attempt to output the keystore file has failed.	キーストアファイルの出力に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07319-E	An attempt to input the keystore file has failed.	キーストアファイルのインポートに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07320-I	Host name: "aa...aa" aa...aa : ホスト名	ホスト名です。
KAPM07321-I	Processing to display the certificate list has started.	証明書リストの表示処理を開始しました。
KAPM07322-I	Processing to display the certificate list has ended.	証明書リストの表示処理を終了しました。
KAPM07323-I	The certificate is not stored.	証明書は格納されていません。
KAPM07324-E	A problem occurred while displaying the certificate list.	証明書リストの表示中に障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07325-I	Deletion of the certificate has started.	証明書の削除を開始しました。
KAPM07326-I	The certificate has been deleted.	証明書リストの削除処理を終了しました。
KAPM07327-I	The certificate for the aa...aa host was deleted. aa...aa : ホスト名	指定されたホスト名の証明書を削除しました。
KAPM07328-W	The certificate for the aa...aa host is not registered. aa...aa : ホスト名	指定されたホスト名の証明書は登録されていません。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM07329-E	An attempt to delete the certificate has failed.	証明書の削除が失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07330-E	An attempt to renew the keystore has failed.	キーストアの更新に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07342-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07343-E	An internal error occurred.	内部エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07344-I	GET processing for "/Proxy/Getkey" has started.	"/Proxy/GetKey"の GET 処理を開始しました。
KAPM07345-I	GET processing for "/Proxy/Getkey" has ended.	"/Proxy/GetKey"の GET 処理が終了しました。
KAPM07346-I	The request from "aa...aa" was accepted. aa...aa : ホスト名	aa...aa からリクエストを受け付けました。
KAPM07347-I	The one-time key was issued. (key = aa...aa) aa...aa : ワンタイムキー	ワンタイムキーを発行しました。
KAPM07348-E	An attempt to issue the one-time key has failed.	ワンタイムキーの発行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07349-E	An attempt to create the one-time key failed because the number of keys had exceeded the maximum.	ワンタイムキーの数が最大数を超えたため、キーの作成が失敗しました。 ワンタイムキーの発行が不正なアクセスによるものではないことを確認してください。
KAPM07350-W	The one-time key does not exist. (key = aa...aa) aa...aa : ワンタイムキー	ワンタイムキーは存在しません。
KAPM07351-W	The expiration date of the one-time key has passed. (key = aa...aa) aa...aa : ワンタイムキー	ワンタイムキーの有効期限が過ぎています。
KAPM07352-I	The one-time key was deleted normally. (key = aa...aa) aa...aa : ワンタイムキー	ワンタイムキーを正常に削除しました。
KAPM07355-I	The one-time key that passed the expiration date was deleted. (key = aa...aa) aa...aa : ワンタイムキー	有効期限を過ぎたワンタイムキーが削除されました。
KAPM07356-I	GET processing for "/Proxy/SSO" has started.	"/Proxy/SSO"の GET 処理を開始しました。
KAPM07357-I	GET processing for "/Proxy/SSO" has ended.	"/Proxy/SSO"の GET 処理が終了しました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM07358-E	An error occurred during a parameter check.	パラメーターチェックでエラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07359-I	Parameter output: "aa...aa" = "bb...bb" aa...aa : パラメーター名 bb...bb : 値	パラメーター出力:aa...aa=bb...bb
KAPM07360-E	An attempt to load the keystore has failed.	キーストアのロードに失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07363-I	The host name is valid.	ホスト名は有効です。
KAPM07364-E	The host name is invalid.	ホスト名は無効です。 ラUNCH元の証明書がインポートされているか確認してください。
KAPM07367-I	The one-time key is valid.	ワンタイムキーは有効です。
KAPM07368-W	The one-time key is invalid.	ワンタイムキーは無効です。
KAPM07371-I	Verification of the request parameter was successful.	リクエストパラメーターの検証が成功しました。
KAPM07372-E	An attempt to verify the request parameter has failed.	リクエストパラメーターの検証が失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07375-I	The URL is a normal value.	URL は正常な値です。
KAPM07376-E	The URL is an invalid value.	URL は不正な値です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07377-E	An attempt to convert the aa...aa permission has failed. aa...aa : 権限名	権限 aa...aa の変換に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07378-I	A redirection to "aa...aa" will be performed. aa...aa : リダイレクト先 URL	aa...aa にリダイレクトします。
KAPM07379-E	An attempt to load the keystore file has failed.	キーストアファイルの読み込みに失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07380-I	The certificate of aa...aa has been imported. aa...aa : エイリアス名	aa...aa の証明書はインポートされています。
KAPM07381-E	The certificate of aa...aa has not been imported. aa...aa : エイリアス名	aa...aa の証明書はインポートされていません。 証明書がインポートされているか確認してください。
KAPM07382-E	A server problem occurred.	サーバ障害が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07383-I	Data verification has started.	データの検証を開始しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM07384-I	Data verification has ended.	データの検証が終了しました。
KAPM07385-E	An invalid character string was specified for the token.	トークンに不正な文字列が指定されました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07386-E	"SHA1with RSA" is not supported.	"SHA1withRSA"がサポートされていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07387-E	The certificate format is invalid.	証明書の形式が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07388-E	The signature object has not been initialized.	署名オブジェクトが初期化されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07389-E	"US-ASCII" is not supported.	"US-ASCII"がサポートされていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07390-I	Generation of the HSSO token has started.	HSSO トークンの生成を開始しました。
KAPM07391-I	Generation of the HSSO token has ended.	HSSO トークンの生成を終了しました。
KAPM07392-E	The permission conversion definition file was not found.	権限変更定義ファイルが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07393-E	An attempt to load the permission conversion definition file has failed.	権限変更定義ファイルの読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07400-E	The definition file was not found.	定義ファイルが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07401-I	Generation of the X509 certificate object has started.	X509 証明書オブジェクトの生成を開始しました。
KAPM07402-I	Generation of the X509 certificate object has ended.	X509 証明書オブジェクトの生成を終了しました。
KAPM07403-E	The specified port number is invalid.	指定されたポート番号が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07404-E	The host name is invalid.	ホスト名が不正です。 あとに続く処理メッセージに従ってください。
KAPM07405-E	An attempt to communicate with the HPSIM server has failed.	HPSIM サーバとの通信に失敗しました。 HPSIM サーバが起動しているか確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM07406-E	The format of the certificate acquired from HPSIM is invalid.	HPSIM から取得した証明書のフォーマットが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07407-E	An attempt to output the keystore file has failed.	キーストアファイルの出力に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07410-I	Authentication succeeded.	認証に成功しました。
KAPM07411-W	Authentication failed.	認証が失敗しました。
KAPM07420-E	Null is specified for the argument. (aa...aa) aa...aa : 引数	引数に null が指定されています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07421-E	A specified value is invalid. (aa...aa, bb...bb) aa...aa : パラメーター名 bb...bb : 値	指定値に誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07422-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM07423-E	The domain name is invalid.	HPSIM から送信されるドメイン名に、使用できない文字があります。 HPSIM のドメイン名を見直してください。
KAPM07424-E	The user name is invalid.	HPSIM から送信されるユーザー名に、使用できない文字があります。 HPSIM のユーザー名を見直してください。
KAPM07430-E	認証が失敗しました。	認証が失敗しました。 失敗した原因を取り除いてください。原因は HpsimSSO[n].log を参照してください。
KAPM08001-E	A fatal error occurred during processing.	処理中に致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08002-E	Illegal parameters have been specified to create HSSO Context.	HSSO コンテキスト生成時のパラメーターに誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08003-E	A CIMException was generated during Console screen display processing.	コンソール画面の表示処理中に CIMException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08004-E	A CIMRepositoryException was generated during menu bar display processing.	メニューバーの表示処理中に CIMRepositoryException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM08005-E	A CIMProviderException was generated during menu bar display processing.	メニューバーの表示処理中に CIMProviderException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08006-E	A NoSuchElementException was generated during menu bar display processing.	メニューバーの表示処理中に NoSuchElementException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08007-E	A CIMException was generated during menu bar display processing.	メニューバーの表示処理中に CIMException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08008-E	An error occurred on the HSSO Server.	HSSO サーバでエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08009-I	The logout processing finished. (session ID = aa...aa) aa...aa : セッション ID	ログアウト処理が終了しました。
KAPM08010-E	An internal error occurred.	内部エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08011-E	セッションが無効です。	セッションが無効です。 ログインし直してください。
KAPM08013-E	ブラウザがフレームに対応していません。	ブラウザがフレームに対応していません。 ご使用の Hitachi Command Suite 製品でサポートされているブラウザを使用してください。
KAPM08014-I	ロード中です。	ロード中です。
KAPM08015-E	The registered data in the common repository is invalid.(aa...aa) aa...aa : クラス名	リポジトリに登録されているデータが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08016-E	The registered data in the common repository is invalid.	リポジトリに登録されているデータが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08017-E	リポジトリに登録されているデータが不正です。	リポジトリに登録されているデータが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08018-E	トークンが無効です。	トークンが無効です。 ログインし直してください。
KAPM08019-E	SSO サーバでエラーが発生しました。	SSO サーバでエラーが発生しました。 ログインし直してください。
KAPM08020-E	SSO サーバとの通信に失敗しました。	SSO サーバとの通信に失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		ログインし直してください。
KAPM08021-E	DBMS が停止しています。	DBMS が停止しています。 DBMS が起動しているか確認してください。
KAPM08022-E	共通コンポーネントが使用する DB が閉塞しました。	共通コンポーネントが使用する DB が閉塞しました。 サーバ管理者に連絡してください。
KAPM08100-E	Null is specified for the argument.	引数に null が指定されています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08101-E	The specified node was not found. key=(aa...aa) aa...aa : ノードのキー	指定されたノードが見つかりませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08102-E	The object tree has not been created.	オブジェクトツリーが生成されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08103-E	An attempt to create the object tree has failed.	オブジェクトツリーの生成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08104-E	An attempt to add a child node to the object tree has failed. (aa...aa) aa...aa : ノードのキー	オブジェクトツリーへの子ノードの追加に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08105-E	The specified node has already been registered. key=(aa...aa) aa...aa : ノードのキー	指定されたノードは、すでに登録されています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08106-E	The tree information cannot be acquired. (aa...aa) aa...aa : ノードのキー	ツリー情報が取得できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08107-E	The node information is invalid. (aa...aa, bb...bb) aa...aa : パラメーター名 bb...bb : 取得した値	ノード情報が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08108-E	An invalid argument was specified during node creation. (aa...aa, bb...bb) aa...aa : パラメーター名 bb...bb : 取得した値	ノード作成時に不正な引数が指定されました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08109-E	The tree information is invalid. (aa...aa, bb...bb) aa...aa : ルートノードのキー(データベース内) bb...bb : ルートノードのキー(メモリー内)	ツリー情報が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08110-E	The node array cannot be acquired. (aa...aa, bb...bb) aa...aa : パラメーター名	ノード配列が取得できません。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>bb...bb</i> : 取得した値	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08111-E	The hierarchy number of the node array cannot be acquired. (<i>aa...aa</i> , <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : パラメーター名 <i>bb...bb</i> : 取得した値	ノード配列の階層番号が取得できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08112-E	The node array is invalid. (<i>aa...aa</i> , <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : パラメーター名 <i>bb...bb</i> : 取得した値	ノード配列が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08113-E	The hierarchy number of the node array is invalid. (<i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ノードの階層番号	ノード配列の階層番号が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08114-W	An invalid argument was specified during node creation. (<i>aa...aa</i> , <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : パラメーター名 <i>bb...bb</i> : 取得した値	ノード作成時に不正な引数が指定されました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08115-E	内部エラーが発生しました。	内部エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08116-E	A value that exceeds the maximum value has been specified. (<i>aa...aa</i> , <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : パラメーター名 <i>bb...bb</i> : 値	最大値を超えた値が指定されました。 設定内容を見直してください。
KAPM08150-E	The request is invalid. (<i>aa...aa</i> , <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : キー <i>bb...bb</i> : 値	リクエストが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08152-E	The request is invalid. (<i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : キー	リクエストが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08154-E	An attempt to display the object tree has failed.	オブジェクトツリー表示に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08160-E	The data registered in the common repository is invalid. (<i>aa...aa</i> , <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : キー <i>bb...bb</i> : 値	共通リポジトリに登録されたデータは無効です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08200-E	The request parameter required for the display of the Application Bar area is invalid.	アプリケーションバーエリアの表示に必要なリクエストパラメーターが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08201-E	内部エラーが発生しました。	内部エラーが発生しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	[ツリー更新] ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は、ログインからやり直してください。	[ツリー更新] ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は、ログインし直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08202-E	The number of elements in the array does not match the other arrays.	配列の要素数がほかの配列の要素数と一致していません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08203-E	The request parameter required for the display of the Summary area is invalid.	サマリーエリアの表示に必要なリクエストパラメーターが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08302-E	An error occurred while acquiring the resource bundle.	リソースバンドルの取得中にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08303-E	An error occurred while reading the resource file.	リソースファイルの入力中にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08304-E	An attempt to access the resource file has failed.	リソースファイルのアクセスに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08308-E	An internal error occurred.	内部エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08309-E	The URL object cannot be created.	URL オブジェクトが作成できませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08311-E	An attempt to access the file has failed.	ファイルのアクセスに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08330-E	システム環境が不正です。	システム環境が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08402-E	An unusable HTML tag is included.	ユーザーが入力したメッセージに使用できない HTML タグが含まれている場合に 표시됩니다。サポートされている HTML タグだけ使用して、入力してください。
KAPM08403-E	The warning banner message exceeded 1000 characters.	ユーザーが入力した警告バナーメッセージが 1,000 文字を超えている場合に 표시됩니다。1,000 文字以下の文字を入力してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM08404-E	警告バナーの登録に失敗しました。	<p>セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージ登録に失敗した場合に画面に表示します。 次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 次に示すフォルダが存在することを確認してください。 Windows 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントのインストールフォルダ > %Base%\conf\%sec%\resource Solaris 版: /opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource Linux 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントのインストールディレクトリ > /Base/conf/sec/resource 次に示すフォルダが存在する場合は削除してください。 Windows 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントのインストールフォルダ > %Base%\conf\%sec%\resource %bannerresource.properties Solaris 版: /opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/ bannerresource.properties Linux 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントのインストールディレクトリ > /Base/conf/sec/resource/ bannerresource.properties 次に示すファイルのアクセス権限を確認してください。 Windows 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントのインストールフォルダ > %Base%\conf\%sec%\resource %bannerresource.properties Solaris 版: /opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/ bannerresource.properties Linux 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントのインストールディレクトリ > /Base/conf/sec/resource/ bannerresource.properties 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08405-E	警告バナーの削除に失敗しました。	<p>セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージ削除に失敗した場合に画面に表示します。 次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 次に示すファイルが存在することを確認してください。 Windows 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントのインストールフォルダ > %Base%\conf\%sec%\resource %bannerresource.properties Solaris 版: /opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/ bannerresource.properties Linux 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントのインストールディレクトリ > /Base/conf/sec/resource/ bannerresource.properties

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<p>リ>/Base/conf/sec/resource/ bannerresource.properties</p> <p>2. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM08406-E	<p>The specified file name already exists as a directory name. (directory name = aa...aa)</p> <p>aa...aa : ディレクトリ名称</p>	<p>セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージの登録に失敗した場合に、ログに出力されます。</p> <p>システムの環境が不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM08407-E	<p>The specified directory name already exists as a file name. (file name = aa...aa)</p> <p>aa...aa : ファイル名</p>	<p>セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージの登録に失敗した場合に、ログに出力されます。</p> <p>システムの環境が不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM08408-E	<p>The directory does not exist. (directory name = aa...aa)</p> <p>aa...aa : ディレクトリ名</p>	<p>セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージの登録に失敗した場合に、ログに出力されます。</p> <p>次に示すフォルダを作成して再度実行してください。</p> <p>Windows 版: <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>%Base% %conf%\sec</p> <p>Solaris 版: /opt/HiCommand/Base/conf/sec</p> <p>Linux 版: <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec</p>
KAPM08409-E	<p>An attempt to delete the warning banner message has failed.</p>	<p>セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージの削除に失敗した場合に、ログに出力されます。</p> <p>次に示すファイルが存在することを確認してください。</p> <p>Windows 版: <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>%Base% %conf%\sec%resource% %bannerresource.properties</p> <p>Solaris 版: /opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/ bannerresource.properties</p> <p>Linux 版: <Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/resource/ bannerresource.properties</p>
KAPM08410-E	<p>The specified node is invalid. (node name = aa...aa)</p> <p>aa...aa : ノード名</p>	<p>セキュリティ GUI 画面のツリー表示で、無効なノードが指定された場合に表示します。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM08411-E	<p>hcmds.home is not set in the Java system properties.</p>	<p>Java のシステムプロパティに hcmds.home が設定されていません。</p> <p>Java のシステムプロパティに hcmds.home が設定されていることを確認してください。</p>

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM08412-E	The bannertaglist.conf file does not exist.	<p>サポートしているタグ一覧を取得する処理で、bannertaglist.conf ファイルが存在しない場合に表示します。</p> <p>次に示すファイルが存在することを確認してください。</p> <p>Windows 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントのインストールフォルダ > %Base%\conf\%sec%\bannertaglist.conf</p> <p>Solaris 版: /opt/HiCommand/Base/conf/sec/bannertaglist.conf</p> <p>Linux 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントのインストールディレクトリ > /Base/conf/sec/bannertaglist.conf</p>
KAPM08431-E	セキュリティ設定情報の登録に失敗しました。	<p>セキュリティ GUI 画面からセキュリティ設定情報登録に失敗した場合に画面に表示します。</p> <p>次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 以下のフォルダが存在することを確認してください。 <p>Windows 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントのインストールフォルダ > %Base%\conf\%sec%</p> <p>Solaris 版: /opt/HiCommand/Base/conf/sec</p> <p>Linux 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントのインストールディレクトリ > /Base/conf/sec</p> <ol style="list-style-type: none"> 以下のフォルダが存在する場合は削除してください。 <p>Windows 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントのインストールフォルダ > %Base%\conf\%sec%\resource\%security.conf</p> <p>Solaris 版: /opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/security.conf</p> <p>Linux 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントのインストールディレクトリ > /Base/conf/sec/resource/security.conf</p> <ol style="list-style-type: none"> 次に示すファイルのアクセス権限を確認してください。 <p>Windows 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントのインストールフォルダ > %Base%\conf\%sec%\resource\%security.conf</p> <p>Solaris 版: /opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/security.conf</p> <p>Linux 版: < <i>Hitachi Command Suite</i> 共通コンポーネントのインストールディレクトリ > /Base/conf/sec/resource/security.conf</p> <ol style="list-style-type: none"> 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08910-E	An exception occurred.	例外が発生しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08911-E	A fatal error occurred during processing.	処理中に致命的なエラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08912-E	Null is specified for the argument. (aa...aa) aa...aa : パラメーター	引数に null が指定されています。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08913-E	A value is invalid.(aa...aa, bb...bb) aa...aa : キー bb...bb : 値	指定値に誤りがあります。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08914-E	要求が不正です。	要求が不正です。 ログインし直してください。
KAPM08915-E	There is an invalid statement in the configuration file of HBase Storage Mgmt Web Service.	HBase Storage Mgmt Web Service の設定ファイルの定義に誤りがあるなど、設定や環境に不正があるおそれがあります。 httpsd.conf ファイルの次の内容を見直したあと、すべての Suite 製品、Single Sign On Server、および Common Web Service を再起動してください。 <ul style="list-style-type: none"> IPv4 の非 SSL ポートが指定された Listen の定義を、ほかの Listen の定義より前に現れるようにする。 Listen に指定された IPv4 の非 SSL ポートを、有効な値にする。
KAPM08916-I	Succeeded in starting of service.	サービスの起動要求を受け付けました。
KAPM08917-I	Succeeded in stopping of service.	サービスの停止要求を受け付けました。
KAPM08918-E	Failed to start service.	サービスの起動に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08919-E	Failed to stop service.	サービスの停止に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08920-E	The value of hcmds.home cannot be acquired.	"hcmds.home" の値が取得できません 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08921-E	An attempt to acquire a value has failed.	値の取得に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08922-E	Communication with the HBase Storage Mgmt Web Service failed.	HBase Storage Mgmt Web Service との接続確認に失敗しました。 HBase Storage Mgmt Web Service を起動してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<p>起動してもすぐに停止してしまう場合、設定ファイルの定義誤りが考えられます。httpsd.conf ファイルの内容を見直してください。</p> <p>Windows の場合、システムの PATH 環境変数に誤りがあると、HBase Storage Mgmt Web Service が起動しないことがあります。PATH 環境変数を見直し、修正したあと OS を再起動してください。</p> <p>また、HBase Storage Mgmt Web Service の非 SSL ポートを閉じている場合は、次の設定を見直してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • httpsd.conf ファイルの ServerName ディレクティブに IP アドレスではなくホスト名を指定しているか。 • httpsd.conf ファイルの ServerName ディレクティブに指定したホスト名を、IP アドレス解決できるか。 • httpsd.conf ファイルの ServerName ディレクティブに指定したホスト名と SSLCertificateFile ディレクティブに設定した証明書の Common Name が一致しているか。 • Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのトラストストア（jssecacerts）に、HBase Storage Mgmt Web Service を信頼するための証明書を正しくインポートしているか。 <p>それでも解決しない場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM08923-E	Requests containing QueryString are not accepted.	クエリストリングが含まれるリクエストは、受け付けられません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08980-E	An attempt to acquire RequestDispatcher has failed. aa...aa : jsp 名	RequestDispatcher の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM08999-E	aa...aa aa...aa : 例外オブジェクト名と発生した原因、または例外オブジェクトのバックトレース	KAPMxxxxx-E の詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表します。直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。
KAPM09062-E	An internal error occurred.	内部エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09064-E	No registered information exists.	登録されている情報がありません。 set オプションでユーザー情報を登録したあと、コマンドを再実行してください。 再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09065-E	The file format is invalid.	ファイルの形式が誤っています。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09066-E	An error occurred during file I/O processing.	ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09067-E	A server has not been registered.	サーバが登録されていません。 set オプションでユーザー情報を登録したあと、コマンドを再実行してください。 再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09068-E	An attempt to read a file has failed.	ファイルの読み込みに失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09069-E	An attempt to output a file has failed.	ファイルの出力に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09070-E	An argument contains a null value.	引数に"null"が含まれています。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09090-E	hcmds.home is not specified in the Java system properties.	Java のシステムプロパティに hcmds.home が設定されていません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09091-E	An error occurred during reading of a library. library path = aa...aa aa...aa : ライブラリーのパス	ライブラリーの読み取りでエラーが発生しました。ライブラリーのパス=aa...aa 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09092-E	A timeout was generated during lock acquisition.	ロックの取得でタイムアウトが発生しました。再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09093-E	The acquisition of the lock has failed. error code = aa...aa aa...aa : エラーコード	ロックの取得に失敗しました。エラーコード=aa...aa 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09094-E	The release of the lock has failed. error code = aa...aa aa...aa : エラーコード	ロックの解除に失敗しました。エラーコード=aa...aa 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09100-I	Enter a value for the option. (option name = aa...aa)	コマンドのオプションの値が指定されていません。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : オプション名	
KAPM09101-I	For confirmation, re-enter the value of the <i>aa...aa</i> option. <i>aa...aa</i> : オプション名	確認のため、指定したオプションの値を再入力する必要があります。
KAPM09102-E	hcmds.home is not set in the Java system properties.	Java のシステムプロパティに <code>hcmds.home</code> が設定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09103-E	An error occurred during the reading of the library. (library path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ライブラリのパス	ライブラリの読み取りでエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09104-E	The value entered the first time does not match the value entered the second time.	1 回目に入力した値と 2 回目に入力した値が異なります。 値を正しく入力してください。
KAPM09110-E	A specified argument is invalid.	指定した引数に誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09111-E	An error occurred in the API. (API name = <i>aa...aa</i> , error code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : API 名 <i>bb...bb</i> : エラーコード	API でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09200-E	The system environment is incorrect.	システムの環境が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09210-E	hcmds.home is not specified in the Java system properties.	Java のシステムプロパティに <code>hcmds.home</code> が設定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09211-E	An error occurred during reading of a library. library path = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ライブラリーのパス	ライブラリーの読み取りでエラーが発生しました。ライブラリーのパス= <i>aa...aa</i> 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM09212-E	An attempt to execute JNI has failed. function = <i>aa...aa</i> , error code = <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : 関数 <i>bb...bb</i> : エラーコード	JNI の実行に失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAPM09213-E	A specified argument is invalid.	指定した引数に誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

4.2 KAPM10000～KAPM19999

Hitachi Command Suite 共通コンポーネントに関するメッセージ (KAPM10000～KAPM19999) を次の表に示します。

表 4-2 KAPM10000～KAPM19999 : Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのメッセージ

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM10009-E	The specified authorization group already exists. (distinguished name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	指定した外部認証グループはすでに登録されています。 外部認証グループの名称を見直してください。
KAPM10011-E	Communication with the external authentication server has failed. (domain name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ドメイン名	外部認証サーバとの通信に失敗しました。 検索用ユーザーの設定、 <code>exauth.properties</code> の設定および外部認証サーバの稼動状況を確認してください。
KAPM10012-E	The information search user is not registered. (domain name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ドメイン名	情報検索用ユーザーの認証に失敗しました。 情報検索用ユーザーを登録してください。
KAPM10013-E	An attempt to search for the specified distinguished name has failed. (distinguished name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	指定された Distinguished Name の検索に失敗しました。 外部認証サーバの稼動状況を確認してください。
KAPM10014-E	DNS communication with the external authentication server has failed. (domain name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ドメイン名	DNS との通信に失敗しました。 外部認可サーバの設定および外部認可サーバの IP アドレスを見直してください。
KAPM10015-E	The SRV record in the LDAP server is not registered. (distinguished name = <i>aa...aa</i> , domain name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名 <i>bb...bb</i> : ドメイン名	DNS に LDAP サーバの SRV レコードが登録されていません。 DNS 上で LDAP サーバの SRV レコードの設定を見直してください。
KAPM10016-E	A DNS error has occurred. (distinguished name = <i>aa...aa</i> , domain name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名 <i>bb...bb</i> : ドメイン名	DNS 上でエラーが発生しました。 DNS の設定を見直してください。
KAPM10017-W	The length of the specified distinguished name is invalid. (line number = <i>aa...aa</i> , distinguished name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 行番号 <i>bb...bb</i> : 識別名	入力された DistinguishedName の長さが不正です。 入力した Distinguished Name の長さを見直してください。
KAPM10022-E	The SRV record of the Kerberos server is not registered in DNS. (distinguished name = <i>aa...aa</i> , domain name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名 <i>bb...bb</i> : ドメイン名	DNS に Kerberos サーバの SRV レコードが登録されていません。 DNS 上で Kerberos サーバの SRV レコードの設定を見直してください。
KAPM10029-E	The specified Distinguished Name cannot be found. (Distinguished Name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	指定された Distinguished Name が見つかりません。 指定したグループの Distinguished Name を見直してください。また、グループの Distinguished Name を正しく指定している場合は、情報検索用ユーザーの権限に対して下記の内容を確認してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		<ul style="list-style-type: none"> 検索対象の属性への検索権限があるか。 グループの Distinguished Name に対して参照権限があるか。
KAPM10030-W	The specified Distinguished Name already exists. (Distinguished Name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	指定された Distinguished Name は、すでに登録されています。 指定した Distinguished Name を見直してください。
KAPM10031-E	The specified Distinguished Name already exists in another domain. (Distinguished Name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	指定された Distinguished Name は、すでに他のドメインに登録されています。 指定した Distinguished Name を見直してください。
KAPM10032-E	The operation cannot proceed because the external authentication group linkage function is disabled.	外部認証グループ連携機能が無効なため、この操作は続行できません。 外部認証グループ連携機能を有効にしてください。
KAPM10033-E	No groups that the user belongs to are registered. (user name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー名	ユーザーが所属するグループが登録されていません。 ユーザーが所属する外部認証サーバのグループを登録し、そのグループに適切な権限を付与してください。
KAPM10034-E	No groups that the user belongs to exist. (user name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー名	ユーザーが所属するグループが存在しません。 外部認証サーバの適切なグループにユーザーを所属させてください。
KAPM10035-E	The format of the specified Distinguished Name is invalid. (Distinguished Name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	指定された Distinguished Name の形式が不正です。 指定された Distinguished Name の形式を見直してください。
KAPM10036-E	No information regarding the specified group was found.	指定されたグループの情報が見つかりません。 ツリーの表示をリフレッシュし、指定されたグループの情報が確認してください。
KAPM10037-I	Nest group information for the group. (group name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : グループ名	グループのネストグループ情報です。
KAPM10038-I	Nest group: <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ネストグループ名	ネストグループ情報です。
KAPM10039-W	The group was not found. (group name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : グループ名	グループが見つかりませんでした。
KAPM10040-E	The thread was interrupted.	スレッドに割り込みが発生しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM10041-E	The installed version of JP1/Base is not supported.	インストールされている JP1/Base のバージョンはサポートされていません。 10-00 以降の JP1/Base をインストールしてください。
KAPM10042-E	JP1/Base initialization failed.	JP1/Base の初期化に失敗しました。 プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM10043-E	An attempt to connect to JP1/Base failed.	JP1/Base との通信に失敗しました。 プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM10044-E	Authentication of the JP1 token failed. (JP1 token = aa...aa) aa...aa : JP1 トークン	JP1 トークンの認証に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM10045-E	An error occurred while linking to JP1/Base. (internal code = aa...aa) aa...aa : 内部コード	JP1/Base との連携でエラーが発生しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM10046-E	An error occurred because the value is invalid. (value = aa...aa) aa...aa : 値	値が不正のため、エラーが発生しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM10047-E	An error occurred because the virtual host does not exist. (virtual host = aa...aa) aa...aa : バーチャルホスト	バーチャルホストが存在しないため、エラーが発生しました。 プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM10048-E	An error occurred because the virtual host definition is invalid. (virtual host = aa...aa) aa...aa : バーチャルホスト	バーチャルホストの定義が不正のため、エラーが発生しました。 プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM10049-W	The value is invalid. (value = aa...aa) aa...aa : 値	値が不正です。
KAPM10050-E	Acquisition of the JP1/Base version failed.	JP1/Base のバージョンの取得に失敗しました。 プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM10051-W	Valid suite product permissions were not allocated to the JP1 resource group. (JP1 resource group = aa...aa) aa...aa : JP1 資源グループ	JP1 資源グループに有効な Suite 製品の権限がありませんでした。
KAPM10052-E	Acquisition of the table failed. (table = aa...aa) aa...aa : テーブル	テーブルの取得に失敗しました。 DBMS, HBase Storage Mgmt Web Service, および HBase Storage Mgmt Common Service が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM10053-E	No authentication server is set up.	認証サーバが設定されていません。 プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM10054-E	Permissions are not assigned to the user. (user name = aa...aa) aa...aa : ユーザー名	ユーザーに権限が付与されていません。 JP1/Base でユーザーに Suite 製品の権限を付与してください。
KAPM10055-E	Suite product permissions are not assigned to the user. (user name = aa...aa) aa...aa : ユーザー名	ユーザーに Suite 製品の権限が付与されていません。 JP1/Base でユーザーに Suite 製品の権限を付与してください。
KAPM10056-E	A buffer error occurred.	バッファエラーが発生しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM10057-W	The format of the value is invalid. (value = aa...aa) aa...aa : 値	値の形式が不正です。
KAPM10058-W	The permissions do not correspond to the suite product permissions. (permissions = aa...aa) aa...aa : 権限	Suite 製品の権限に対応していません。
KAPM10059-W	The permissions could not be converted to suite product permissions. (permissions = aa...aa) aa...aa : 権限	Suite 製品の権限に変換できませんでした。
KAPM10060-E	Loading of the library failed. (library = aa...aa) aa...aa : ライブラリー	ライブラリーのロードに失敗しました。 プライマリーサーバと同一ホスト上に 10-00 以降の JP1/Base がインストールされていることを確認してください。
KAPM10061-E	hcmds.home is not set in the Java system properties.	Java のシステムプロパティに hcmds.home が設定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM10062-E	Acquisition of user permission information from JP1/Base failed.	JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に失敗しました。 次の対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> JP1/Base でユーザーに権限が付与されていることを確認してください。 プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。 問題が解決しない場合は保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。
KAPM10063-E	Preprocessing failed.	前処理が失敗しました。 次の対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> プライマリーサーバと同一ホスト上に 10-00 以降の JP1/Base がインストールされていることを確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<ul style="list-style-type: none"> Java のシステムプロパティに <code>hcmds.home</code> が設定されていることを確認してください。
KAPM10064-E	JP1/Base initialization failed.	JP1/Base の初期化で失敗しました。 プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM10065-E	Authentication of the JP1 token failed. (JP1 token = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : JP1 トークン	JP1 トークンの認証に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM10066-I	The external authentication server successfully authenticated the information. (user name = <i>aa...aa</i> , protocol = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー名 <i>bb...bb</i> : プロトコル	外部認証サーバとの認証に成功しました。
KAPM10067-I	User permission information was successfully acquired from JP1/Base. (user name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー名	JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に成功しました。
KAPM10100-E	Authentication was canceled because a search user has not been registered. (domain name = <i>aa...aa</i> , host = <i>bb...bb</i> , port = <i>cc...cc</i> , protocol = <i>dd...dd</i>) <i>aa...aa</i> : ドメイン名 <i>bb...bb</i> : ホスト <i>cc...cc</i> : ポート <i>dd...dd</i> : プロトコル	検索用ユーザーが登録されていないため、認証を停止しました。 検索用ユーザーが登録されているか確認してください。
KAPM10101-E	Authentication was canceled because a setting in the configuration file for the external authentication server (exauth.properties) is invalid.	外部認証サーバ連携用の <code>exauth.properties</code> ファイルの設定内容が不正なため、認証を停止しました。 外部認証サーバ連携用の <code>exauth.properties</code> ファイルの設定内容を見直してください。
KAPM10102-I	The group information was acquired from the LDAP server. (domain name = <i>aa...aa</i> , host = <i>bb...bb</i> , port = <i>cc...cc</i> , protocol = <i>dd...dd</i> , basedn = <i>ee...ee</i>) <i>aa...aa</i> : ドメイン名 <i>bb...bb</i> : ホスト <i>cc...cc</i> : ポート <i>dd...dd</i> : プロトコル <i>ee...ee</i> : ベース識別名	LDAP サーバからグループ情報の取得に成功しました。
KAPM10103-E	Acquisition of group information failed. (userId = <i>aa...aa</i> , domain name = <i>bb...bb</i> , host = <i>cc...cc</i> , port = <i>dd...dd</i> , protocol = <i>ee...ee</i> , basedn = <i>ff...ff</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー名 <i>bb...bb</i> : ドメイン名 <i>cc...cc</i> : ホスト <i>dd...dd</i> : ポート <i>ee...ee</i> : プロトコル	グループ情報の取得に失敗しました。 外部認証サーバ連携用の <code>exauth.properties</code> ファイルの設定内容を見直してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
	<i>ff...ff</i> : ペース識別名	
KAPM10104-E	Confirmation of the existence of a group failed because a setting in the configuration file for the external authentication server (exauth.properties) is invalid or a search user setting is invalid.	外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルまたは検索用ユーザーの設定内容が不正なため、グループの有無の確認に失敗しました。 外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルおよび検索用ユーザーの設定内容を見直してください。
KAPM10105-E	A search user has not been registered. (domain name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ドメイン名	検索用ユーザーが登録されていません。 検索用ユーザーが登録されているか確認してください。
KAPM10106-I	The existence of a group was successfully confirmed. (groupDN = <i>aa...aa</i> , domain name = <i>bb...bb</i> , host = <i>cc...cc</i> , port = <i>dd...dd</i> , protocol = <i>ee...ee</i>) <i>aa...aa</i> : グループ識別名 <i>bb...bb</i> : ドメイン名 <i>cc...cc</i> : ホスト <i>dd...dd</i> : ポート <i>ee...ee</i> : プロトコル	グループの有無の確認に成功しました。
KAPM10112-I	Authentication by a search user was successful. (host= <i>aa...aa</i> , port= <i>bb...bb</i> , protocol= <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ホスト <i>bb...bb</i> : ポート <i>cc...cc</i> : プロトコル	検索用ユーザーによる認証に成功しました。
KAPM10114-E	Authentication stopped because a setting in the configuration file for the external authentication server (exauth.properties) or a search user setting is invalid.	exauth.properties ファイルまたは検索用ユーザーの設定が不正なため、認証を中断します。 exauth.properties ファイルまたは検索用ユーザーの設定を見直してください。
KAPM10115-E	The Kerberos realm, KDC, or a search user definition is invalid. (realm name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : レalm名	Kerberos レalm, KDC または検索用ユーザーの定義が不正です。 exauth.properties ファイルのレalm, KDC の定義または検索用ユーザーの定義を見直してください。
KAPM10116-I	Communication with the directory server was successfully established. (host = <i>aa...aa</i> , port = <i>bb...bb</i> , protocol = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ホスト名 <i>bb...bb</i> : ポート番号 <i>cc...cc</i> : プロトコル	ディレクトリサーバとの通信に成功したことを示す監査ログです。
KAPM10117-E	Communication with the directory server failed to be established. (host = <i>aa...aa</i> , port = <i>bb...bb</i> , protocol = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ホスト名 <i>bb...bb</i> : ポート番号 <i>cc...cc</i> : プロトコル	ディレクトリサーバとの通信に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM10118-I	Communication with the RADIUS server was successfully established.	RADIUS サーバとの通信に成功したことを示す監査ログです。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	(host = <i>aa...aa</i> , port = <i>bb...bb</i> , protocol = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ホスト名 <i>bb...bb</i> : ポート番号 <i>cc...cc</i> : プロトコル	
KAPM10119-E	Communication with the RADIUS server failed to be established. (host = <i>aa...aa</i> , port = <i>bb...bb</i> , protocol = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ホスト名 <i>bb...bb</i> : ポート番号 <i>cc...cc</i> : プロトコル	RADIUS サーバとの通信に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM10120-I	Communication with the Kerberos server was successfully established. (KDC = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : KDC	Kerberos サーバとの通信に成功したことを示す監査ログです。
KAPM10121-E	Communication with the Kerberos server failed to be established. (KDC = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : KDC	Kerberos サーバとの通信に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM10122-I	Communication with the DNS server was successfully established.	DNS サーバとの通信に成功したことを示す監査ログです。
KAPM10123-E	Communication with the DNS server failed to be established.	DNS サーバとの通信に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM10124-I	A TLS session with a directory server was successfully negotiated. (host = <i>aa...aa</i> , port = <i>bb...bb</i> , protocol = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ホスト名 <i>bb...bb</i> : ポート番号 <i>cc...cc</i> : プロトコル	ディレクトリサーバとの TLS セッションのネゴシエーションに成功したことを示す監査ログです。
KAPM10125-E	A TLS session with a directory server failed to be negotiated. (host = <i>aa...aa</i> , port = <i>bb...bb</i> , protocol = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ホスト名 <i>bb...bb</i> : ポート番号 <i>cc...cc</i> : プロトコル	ディレクトリサーバとの TLS セッションのネゴシエーションに失敗したことを示す監査ログです。
KAPM10126-I	An information-search user was successfully authenticated by the directory server. (distinguished name = <i>aa...aa</i> , host = <i>bb...bb</i> , port = <i>cc...cc</i> , protocol = <i>dd...dd</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名 <i>bb...bb</i> : ホスト名 <i>cc...cc</i> : ポート番号 <i>dd...dd</i> : プロトコル	ディレクトリサーバで情報検索用ユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。
KAPM10127-W	An information-search user failed to be authenticated by the directory server. (distinguished name = <i>aa...aa</i> , host = <i>bb...bb</i> , port = <i>cc...cc</i> , protocol = <i>dd...dd</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名 <i>bb...bb</i> : ホスト名 <i>cc...cc</i> : ポート番号	ディレクトリサーバで情報検索用ユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
	<i>dd...dd</i> : プロトコル	
KAPM10128-I	A user was successfully authenticated by the directory server. (user ID = <i>aa...aa</i> , host = <i>bb...bb</i> , port = <i>cc...cc</i> , protocol = <i>dd...dd</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID <i>bb...bb</i> : ホスト名 <i>cc...cc</i> : ポート番号 <i>dd...dd</i> : プロトコル	ディレクトリサーバでユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。
KAPM10129-W	No users are registered on the directory server. (user ID = <i>aa...aa</i> , host = <i>bb...bb</i> , port = <i>cc...cc</i> , protocol = <i>dd...dd</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID <i>bb...bb</i> : ホスト名 <i>cc...cc</i> : ポート番号 <i>dd...dd</i> : プロトコル	ディレクトリサーバにユーザーが登録されていないことを示す監査ログです。
KAPM10130-W	A user failed to be authenticated by the directory server. (user ID = <i>aa...aa</i> , host = <i>bb...bb</i> , port = <i>cc...cc</i> , protocol = <i>dd...dd</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID <i>bb...bb</i> : ホスト名 <i>cc...cc</i> : ポート番号 <i>dd...dd</i> : プロトコル	ディレクトリサーバでユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM10131-I	A user was successfully authenticated by the RADIUS server. (user ID = <i>aa...aa</i> , host = <i>bb...bb</i> , port = <i>cc...cc</i> , protocol = <i>dd...dd</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID <i>bb...bb</i> : ホスト名 <i>cc...cc</i> : ポート番号 <i>dd...dd</i> : プロトコル	RADIUS サーバでユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。
KAPM10132-W	A user failed to be authenticated by the RADIUS server. (user ID = <i>aa...aa</i> , host = <i>bb...bb</i> , port = <i>cc...cc</i> , protocol = <i>dd...dd</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID <i>bb...bb</i> : ホスト名 <i>cc...cc</i> : ポート番号 <i>dd...dd</i> : プロトコル	RADIUS サーバでユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM10133-I	A user was successfully authenticated by the Kerberos server. (Kerberos principal = <i>aa...aa</i> , KDC = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : Kerberos プリンシパル名 <i>bb...bb</i> : KDC のリスト	Kerberos サーバでユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。
KAPM10134-W	A user failed to be authenticated by the Kerberos server. (Kerberos principal = <i>aa...aa</i> , KDC = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : Kerberos プリンシパル名 <i>bb...bb</i> : KDC のリスト	Kerberos サーバでユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM10135-I	User information was successfully acquired from the directory server.	ディレクトリサーバからユーザーの情報取得に成功したことを示す監査ログです。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	(user ID = <i>aa...aa</i> , domain name = <i>bb...bb</i> , host = <i>cc...cc</i> , port = <i>dd...dd</i> , protocol = <i>ee...ee</i> , base DN = <i>ff...ff</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID <i>bb...bb</i> : ドメイン名 <i>cc...cc</i> : ホスト名 <i>dd...dd</i> : ポート番号 <i>ee...ee</i> : プロトコル <i>ff...ff</i> : ベース識別名	
KAPM10136-E	Acquisition of user information from the directory server failed. (user ID = <i>aa...aa</i> , domain name = <i>bb...bb</i> , host = <i>cc...cc</i> , port = <i>dd...dd</i> , protocol = <i>ee...ee</i> , base DN = <i>ff...ff</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID <i>bb...bb</i> : ドメイン名 <i>cc...cc</i> : ホスト名 <i>dd...dd</i> : ポート番号 <i>ee...ee</i> : プロトコル <i>ff...ff</i> : ベース識別名	ディレクトリサーバからユーザーの情報取得に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM10137-I	An SRV record was successfully acquired from the DNS server. (record key = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : SRV レコードのキー	DNS サーバから SRV レコードの取得に成功したことを示す監査ログです。
KAPM10138-E	An SRV record failed to be acquired from the DNS server. (record key = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : SRV レコードのキー	DNS サーバから SRV レコードの取得に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM10139-I	JP1/Base was successfully connected to.	JP1/Base との通信に成功したことを示す監査ログです。
KAPM10140-E	An attempt to connect to JP1/Base failed.	JP1/Base との通信に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM10141-I	User authentication in JP1/Base was successful. (<i>aa...aa</i> = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : キー <i>bb...bb</i> : 値	JP1/Base でユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。
KAPM10142-W	JP1/Base user authentication failed. (<i>aa...aa</i> = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : キー <i>bb...bb</i> : 値	JP1/Base でユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM10143-I	JP1/Base was successfully logged out from. (JP1 token = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : JP1 トークン	JP1/Base でログアウトが成功したことを示す監査ログです。
KAPM10144-I	User permission information was successfully acquired from JP1/Base. (user name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー名	JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に成功したことを示す監査ログです。
KAPM10145-E	Acquisition of user permission information from JP1/Base failed. (user name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー名	JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM10146-I	JP1/Base was successfully initialized.	JP1/Base の初期化に成功したことを示す監査ログです。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM10147-E	JP1/Base initialization failed.	JP1/Base の初期化に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM10148-I	The JP1/Base version was successfully acquired.	JP1/Base のバージョンの取得に成功したことを示す監査ログです。
KAPM10149-E	Acquisition of the JP1/Base version failed.	JP1/Base のバージョンの取得に失敗したことを示す監査ログです。
KAPM11003-E	The function is not supported. (function = aa...aa) aa...aa : 機能名	機能がサポートされていません。 プライマリーサーバの Hitachi Command Suite 共通コンポーネントで機能がサポートされているか確認してください。
KAPM11051-E	The request was invalid.	リクエストが不正です。 Common API が実行できる環境かどうか確認してください。
KAPM11052-E	Login processing failed.	ログイン処理に失敗しました。 ログインするユーザーの ID、パスワード、権限を確認してください。サービスの起動状態を確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM11101-E	The specified user does not exist. (instance ID = aa...aa) aa...aa : インスタンス ID	指定したユーザーは存在しません。 指定したユーザーが存在することを確認してください。
KAPM11102-E	The built-in user account cannot be deleted.	ビルトインアカウントは削除できません。 ユーザーの指定を見直してください。
KAPM11103-E	A required parameter is not specified. (operation = aa...aa, parameter name = bb...bb) aa...aa : オペレーション bb...bb : パラメーター名	必須パラメーターを指定していません。 パラメーターの指定を見直してください。
KAPM11105-E	The instance ID specified for a parameter differs from the instance ID specified for the URL. (operation = aa...aa, instance ID specified for the parameter = bb...bb, instance ID specified for the URL = cc...cc) aa...aa : オペレーション bb...bb : パラメーターに指定しているインスタンス ID cc...cc : URL に指定しているインスタンス ID	パラメーターに指定しているインスタンス ID が、URL に指定しているインスタンス ID と異なります。 パラメーターの指定または URL の指定を見直してください。
KAPM11106-E	An inappropriate parameter is specified. (operation = aa...aa, parameter name = bb...bb) aa...aa : オペレーション bb...bb : パラメーター名	不適切なパラメーターを指定しています。 パラメーターの指定を見直してください。
KAPM11107-E	The request data is invalid.	リクエストデータが不正です。 リクエストデータを見直してください。
KAPM11108-E	The specified user already exists. (login ID = aa...aa) aa...aa : ログイン ID	指定したユーザーはすでに存在しています。 パラメーターに指定したユーザーの情報を見直してください。
KAPM11109-E	The password for a user authenticated by an external	外部認証サーバで認証するユーザーのためパスワードは変更できません。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	authentication server cannot be changed. (instance ID = aa...aa) aa...aa : インスタンス ID	パラメーターに指定したユーザーの情報を見直してください。
KAPM11110-E	The password is not set up.	パスワードが設定されていません。 パラメーターにパスワードを指定してください。
KAPM11112-E	The password cannot be changed for a user mapped to an external authentication group. (login ID = aa...aa) aa...aa : ログイン ID	外部認証グループ連携ユーザーのためパスワードは変更できません。 ユーザーの認証方法を確認してください。
KAPM11113-E	The password for a user authenticated by an external authentication server cannot be changed. (login ID = aa...aa) aa...aa : ログイン ID	外部認証サーバで認証したユーザーのためパスワードは変更できません。 ユーザーの認証方法を確認してください。
KAPM11114-E	There is a logout request for a user who is not logged in.	ログインしていないユーザーのログアウト要求です。 ログアウト要求を見直してください。
KAPM11115-E	The session information contains no token information. (token = aa...aa) aa...aa : Token	セッション情報にトークン情報がありません。 ログアウト要求を見直してください。
KAPM11116-E	Authentication for this session is not basic authentication.	Basic 認証ではありません。 要求は Basic 認証にしてください。
KAPM11117-E	The password conflicts with the input rules.	パスワードが入力規定に違反しています。 パスワードの指定を見直してください。
KAPM11120-E	The specified parameter is too long. (operation = aa...aa, parameter name = bb...bb) aa...aa : オペレーション bb...bb : パラメーター名	指定したパラメーターが長過ぎます。 パラメーターの指定を見直してください。
KAPM11121-E	The specified parameter value is invalid. (operation = aa...aa, parameter name = bb...bb) aa...aa : オペレーション bb...bb : パラメーター名	指定したパラメーターの値が不正です。 パラメーターの指定を見直してください。
KAPM11122-E	The user information to be registered already exists. (login ID = aa...aa) aa...aa : ログイン ID	登録するユーザーの情報が重複しています。 パラメーターに指定したユーザーの情報を見直してください。
KAPM11201-E	The built-in user group cannot be deleted. (instance ID = aa...aa) aa...aa : インスタンス ID	ビルトインユーザーグループは削除できません。 ユーザーグループの指定を見直してください。
KAPM11202-E	The specified user group does not exist. (instance ID = aa...aa) aa...aa : インスタンス ID	指定したユーザーグループがありません。 ユーザーグループの指定を見直してください。
KAPM11203-E	An external authorization group cannot be deleted. (instance ID = aa...aa) aa...aa : インスタンス ID	外部認可グループは削除できません。 ユーザーグループの指定を見直してください。
KAPM11204-E	The specified value differs from the registered setting value. (operation = aa...aa, parameter name = bb...bb,	指定した値が登録されている設定値と異なります。 パラメーターの指定を見直してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	specified value = <i>cc...cc</i> , registered setting value = <i>dd...dd</i> <i>aa...aa</i> : オペレーション <i>bb...bb</i> : パラメーター名 <i>cc...cc</i> : 指定した値 <i>dd...dd</i> : 登録されている設定値	
KAPM11205-E	The specified user group name already exists. (user group name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザーグループ名	指定したユーザーグループ名はすでにあります。パラメーターに指定したユーザーグループの情報を見直してください。
KAPM11206-E	The operation cannot be performed for an external authorization group. (operation = <i>aa...aa</i> , instance ID = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : オペレーション <i>bb...bb</i> : インスタンス ID	外部認可グループは操作できません。リクエストの外部認可グループの指定を見直してください。
KAPM11207-E	The name of the built-in user group cannot be changed. (instance ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : インスタンス ID	ビルトインユーザーグループは名称の変更はできません。リクエストのユーザーグループの指定を見直してください。
KAPM11208-E	The external authorization group cannot be updated. (instance ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : インスタンス ID	外部認可グループは更新できません。リクエストの外部認可グループの指定を見直してください。
KAPM11209-E	The specified external authorization group already exists. (Distinguished Name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	指定した外部認可グループはすでにあります。パラメーターに指定した外部認可グループの情報を見直してください。
KAPM11210-E	The user group information to be registered already exists. (user group name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザーグループ名	登録するユーザーグループの情報が重複しています。パラメーターに指定したユーザーグループの情報を見直してください。
KAPM11211-E	The external authorization group to be registered already exists. (Distinguished Name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	登録する外部認可グループの情報が重複しています。パラメーターに指定した外部認可グループの情報を見直してください。
KAPM11212-W	The format of the specified Distinguished Name is invalid. (Distinguished Name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 識別名	指定した Distinguished Name の形式が不正です。
KAPM11301-E	The specified role does not exist. (instance ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : インスタンス ID	指定したロールがありません。指定したロールがあることを確認してください。
KAPM11351-E	The specified resource group does not exist. (instance ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : インスタンス ID	指定したリソースグループがありません。指定したリソースグループがあることを確認してください。
KAPM11999-E	An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14000-E	An exception occurred.	例外が発生しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14003-I	Command execution started.	コマンドの実行を開始しました。
KAPM14004-I	The command was executed successfully.	コマンドの実行に成功しました。
KAPM14005-E	Command execution failed.	コマンドの実行に失敗しました。 直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。
KAPM14006-E	An option is invalid.	オプションが誤っています。 オプションの指定を見直してください。
KAPM14007-E	The command cannot be executed because the database is down.	データベースが停止しているため、コマンドを実行できません。 次のことを確認したあと、コマンドを再度実行してください。 <ul style="list-style-type: none"> DBMS が起動していること。 DBMS がセットアップされていること。
KAPM14008-E	Command execution failed. (command name = aa...aa) aa...aa : コマンド名	コマンドの実行に失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14009-E	An attempt to read a file failed. (file name = aa...aa) aa...aa : ファイル名	ファイルの読み込みに失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14010-E	Table information could not be acquired. (table name = aa...aa) aa...aa : テーブル名	テーブルの情報が取得できませんでした。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14011-W	A key is invalid. (key name = aa...aa) aa...aa : キー名	キーが不正です。
KAPM14012-I	Association information will be deleted because the chain was broken. (hcmdsID = aa...aa, association = bb...bb) aa...aa : 製品 ID bb...bb : アソシエーション	チェーン切れのため、アソシエーション情報を削除します。
KAPM14013-I	Incorrect product information will be removed. (product name = aa...aa) aa...aa : 製品名	不正な製品の情報を削除します。
KAPM14014-E	The value of hcmds.home could not be acquired.	hcmds.home の値を取得できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14015-E	An attempt to delete the product information has failed. (product name = aa...aa) aa...aa : 製品名	製品情報の削除に失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM14016-E	An attempt to delete the association information has failed. (association = aa...aa) aa...aa : アソシエーション	アソシエーション情報の削除に失敗しました。再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14017-E	The DBMS is blocked.	DBMS が閉塞しています。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14018-E	An attempt to get association information failed.	アソシエーション情報の取得に失敗しました。再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14019-E	An attempt to get the class name failed.	クラス名の取得に失敗しました。再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14020-W	Processing is being re-executed.	処理を再実行しています。
KAPM14021-E	An authentication error occurred.	認証障害が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14022-E	An error occurred during DBMS access processing.	DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14023-E	aa...aa aa...aa : デバッグ用情報	デバッグ用情報です。
KAPM14030-I	The hcndsServiceCtrl command started.	hcndsServiceCtrl コマンドを開始しました。
KAPM14031-I	The hcndsServiceCtrl command finished successfully.	hcndsServiceCtrl コマンドが成功しました。
KAPM14032-E	The hcndsServiceCtrl command failed.	hcndsServiceCtrl コマンドが失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14033-E	A memory allocation error occurred.	メモリー確保エラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14034-E	Acquisition of the HBase64 installation path failed.	HBase64 のインストールパスの取得に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14035-W	Log initialization failed.	ログの初期化に失敗しました。
KAPM14036-E	An option is invalid.	オプションが不正です。オプションの指定を見直して再実行してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM14039-E	An error occurred in an internal function. (calling function = <i>aa...aa</i> , executed function = <i>bb...bb</i> , note = <i>cc...cc</i> , error code = <i>dd...dd</i>) <i>aa...aa</i> : 呼び出し関数名 <i>bb...bb</i> : 実行関数名 <i>cc...cc</i> : 備考 <i>dd...dd</i> : エラーコード	内部関数でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14040-E	The service is running. (service name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスが起動しています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14041-I	The service operation was executed. (operation name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 操作名	サービスの操作を実行しました。
KAPM14152-I	A command will now be executed. (command line = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : コマンドライン	実行したコマンドのコマンドラインを表示します。
KAPM14153-E	An option is invalid.	オプションが誤っています。 オプションの指定を見直してから再実行してください。
KAPM14154-I	The path is a symbolic link. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	このパスはシンボリックリンクです。
KAPM14155-W	The path is not a symbolic link. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	このパスはシンボリックリンクではありません。 システムの環境が不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14156-E	The path to be checked could not be obtained.	チェックするパスが取得できませんでした。 システムの環境が不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14157-E	The directory could not be found. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	ディレクトリがありません。 システムの環境が不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14158-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14172-E	An option is incorrect.	オプションが不正です。 オプションの指定を見直して再実行してください。
KAPM14173-E	The specified file does not exist. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	指定したファイルがありません。 ファイルがあるか確認してください。
KAPM14174-E	The specified directory does not exist. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	指定したディレクトリがありません。 ディレクトリがあるか確認してください。
KAPM14175-E	The specified file format is invalid.	指定したファイルのファイル形式が誤っています。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		変換元ファイルのファイル形式が user_httpsd.conf である事を確認してください。
KAPM14176-E	The backup file exists. (path = aa...aa) aa...aa:パス	バックアップファイルが存在します。 バックアップファイルを削除した後、再度コマンドを実行してください。
KAPM14177-I	Processing has finished normally.	処理は正常に終了しました。
KAPM14179-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14180-E	Creation of the file has failed. (path = aa...aa) aa...aa:パス	ファイルの作成に失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14181-E	An attempt to delete a file failed.	ファイルの削除に失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14182-E	Copying of the file failed.	ファイルのコピーに失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14183-E	The specified file format is invalid. (DirectiveName = aa...aa) aa...aa:ディレクティブ名	指定したファイルのファイル形式が誤っています。 変換元ファイルのファイル形式が user_httpsd.conf である事を確認してください。
KAPM14186-E	Copying of the SSLCertificate file failed.	証明書ファイルのコピーに失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM14187-W	A SSLCertificate file was overwritten. (path = aa...aa) aa...aa:パス	証明書ファイルを上書きします。
KAPM14188-E	The SSLCertificate file does not exist. (path = aa...aa) aa...aa:パス	証明書ファイルが存在しません。 user_httpsd.conf ファイルで指定された証明書が存在することを確認してください。
KAPM14189-E	The system environment is invalid.	システム環境が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15002-I	The hcnds64checkauth command will now start.	hcndscheck64auth コマンドを開始します。
KAPM15003-I	The configuration check of aa...aa will now start. aa...aa : フェーズ番号	コンフィグチェックを開始します。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM15004-I	The result of the configuration check of <i>aa...aa</i> was normal. <i>aa...aa</i> : フェーズ番号	コンフィグチェックは正常です。
KAPM15005-E	The result of the configuration check of <i>aa...aa</i> was abnormal. <i>aa...aa</i> : フェーズ番号	コンフィグチェックは異常です。 直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。
KAPM15006-I	The configuration of the server <i>aa...aa</i> will now be checked. <i>aa...aa</i> : サーバ名	サーバのコンフィグチェックをします。
KAPM15007-I	The result of the configuration check of the server <i>aa...aa</i> was normal. <i>aa...aa</i> : サーバ名	サーバのコンフィグチェックは正常です。
KAPM15008-E	The result of the configuration check of the server <i>aa...aa</i> was abnormal. <i>aa...aa</i> : サーバ名	サーバのコンフィグチェックは異常です。 直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。
KAPM15009-I	The configuration check of <i>aa...aa</i> has finished normally. <i>aa...aa</i> : フェーズ番号	コンフィグチェック は正常に終了しました。
KAPM15010-I	The connection to the server <i>aa...aa</i> will now be checked. (host = <i>bb...bb</i> , port = <i>cc...cc</i> , protocol = <i>dd...dd</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名 <i>bb...bb</i> : ホスト名 <i>cc...cc</i> : ポート番号 <i>dd...dd</i> : プロトコル	サーバへの接続チェックをします。
KAPM15011-I	The server <i>aa...aa</i> can be connected to normally. <i>aa...aa</i> : サーバ名	サーバへの接続チェックに成功しました。
KAPM15012-E	The result of checking the connection to the server <i>aa...aa</i> indicated an error. <i>aa...aa</i> : サーバ名	サーバへの接続チェックに失敗しました。 「 KAPM15010-I 」以降のエラーメッセージを参照してください。
KAPM15013-E	A connection error occurred.	接続エラーが発生しました。 外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと、次の対処をしてください。 LDAP の場合： 本メッセージのあとに、「 KAPM15084-E 」メッセージが表示される場合、「 KAPM15084-E 」メッセージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。 以下の対処の参考にしてください。 1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。 2.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。 3.ファイアウォールの設定を確認してください。 4.LDAP ディレクトリサーバが LDAPv3 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。 5.StartTLS で通信するときは、SSL の設定内容を見直してください。StartTLS では、IP アドレスではなくホスト名を指定してください。トラストストアのキーストアタイプが jks であることを確認してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		<p>6.OCSP が有効な場合、次の対処をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・証明書が有効であるか確認してください。 <p>7.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p> <p>RADIUS の場合：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。 2.外部認証サーバに設定したクライアントのシークレットと、クライアントで設定したシークレットを確認して、再設定してください。 3.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。 4.ファイアウォールの設定を確認してください。 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15014-E	An authentication error occurred.	認証エラーが発生しました。 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。
KAPM15015-I	The command hcmds64checkauth will now finish.	hcmds64checkauth コマンドを終了します。
KAPM15016-E	A file was not found. (file name = aa...aa) aa...aa : ファイル名	ファイルが見つかりません。 指定のフォルダにファイルがあることを確認してください。
KAPM15017-E	A file could not be read. (file name = aa...aa) aa...aa : ファイル名	ファイルが読み込めません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15018-E	The settings of the external authentication server are invalid.	外部認証サーバの設定が有効になっていません。 設定ファイルを見直して、外部認証サーバの設定をしてください。
KAPM15019-E	The configuration file contains a syntax error. (line number = aa...aa, value = bb...bb) aa...aa : 行番号 bb...bb : 値	設定ファイルに構文エラーがあります。 aa...aa 行目の bb...bb に構文エラーがあります。 設定ファイルを見直して再実行してください。
KAPM15020-E	The same property key already exists. (line number = aa...aa, key = bb...bb) aa...aa : 行番号 bb...bb : キー	同じプロパティキーがすでにあります。 aa...aa 行目の bb...bb に重複するプロパティキーがあります。設定ファイルを見直して再実行してください。
KAPM15021-E	A required parameter has not been specified. (key = aa...aa) aa...aa : キー	必須パラメーターが指定されていません。 必須パラメーターを設定して、再実行してください。
KAPM15022-W	An optional parameter has been omitted. (value = aa...aa) aa...aa : 値	任意パラメーターが省略されています。
KAPM15023-W	A property key cannot be identified. (line number = aa...aa) aa...aa : 行番号	識別できないプロパティキーです。 外部認証サーバ連携コンフィグファイルの設定内容を、必要に応じて見直してください。
KAPM15024-E	A secret does not exist.	シークレットがありません。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		シークレットを設定して、再実行してください。
KAPM15025-E	No connection could be made from the secondary server.	セカンダリサーバでは接続できません。 プライマリーサーバで接続をしてください。
KAPM15026-E	A fatal error occurred during processing.	処理中に致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15027-E	An option is invalid.	オプションが誤っています。 オプションの指定を見直してください。
KAPM15028-E	No value has been specified for an option.	オプションの値が指定されていません。 必要なオプションをすべて指定してください。
KAPM15029-E	The value of hcmds.home could not be acquired.	hcmds.home の値が取得できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15030-I	Processing has finished normally.	処理は正常に終了しました。
KAPM15031-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15032-E	The configuration file was not found. (file name = aa...aa) aa...aa : ファイル名	設定ファイルが見つかりません。 次のことを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ ファイルが存在しているか ・ ファイルが使用中でないか
KAPM15033-E	An error occurred on the aa...aa server. aa...aa : サーバ名	サーバエラーが発生しました。 次の対処をしてください。 LDAP の場合 : <ol style="list-style-type: none"> 1. exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 2. hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 3. StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。 4. OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。 5. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 RADIUS の場合 : <ol style="list-style-type: none"> 1. exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 2. hcmds64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		<p>名の情報が登録されていることを確認してください。</p> <p>3. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM15034-E	Authentication information cannot be acquired. (server name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名	<p>認証情報を取得できません。 hcmds64ldapuser コマンドまたは hcmds64radiussecret コマンドで、認証情報を再設定してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM15035-I	Authentication information has been acquired.	<p>認証情報を取得しました。</p>
KAPM15036-E	Authentication information cannot be acquired.	<p>認証情報を取得できません。 hcmds64ldapuser コマンドまたは hcmds64radiussecret コマンドで、認証情報を再設定してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM15037-E	Specify a value for at least one key. (key = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : キー	<p>一つはキーの値を指定してください。 キーの値を指定してから再実行してください。</p>
KAPM15039-I	A connection was successfully established. (server name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名	<p>接続に成功しました。</p>
KAPM15040-E	A connection attempt has failed. (server name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名	<p>接続に失敗しました。 外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと、次の対処をしてください。 LDAP の場合 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。 2. ネットワークが正しく接続されているか確認してください。 3. ファイアウォールの設定を確認してください。 4. LDAP ディレクトリサーバが LDAPv3 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。 5. StartTLS で通信するときは、SSL の設定内容を見直してください。StartTLS では、IP アドレスではなくホスト名を指定してください。 6. OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。 7. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 <p>RADIUS の場合 :</p>

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<ol style="list-style-type: none"> 1. exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。 2. 外部認証サーバに設定したクライアントのシークレットと、クライアントで設定したシークレットを確認して、再設定してください。 3. ネットワークが正しく接続されているか確認してください。 4. ファイアウォールの設定を確認してください。 5. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15041-E	Authentication has failed. (server name = aa...aa) aa...aa : サーバ名	認証に失敗しました。 上記の aa...aa サーバのメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。
KAPM15042-E	A syntax error occurred. (server name = aa...aa) aa...aa : サーバ名	シンタックスエラーです。 上記の aa...aa サーバのメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。
KAPM15043-E	A check cannot be performed because the external authentication server type is unknown.	認証先種別が不明のため、チェックできません。 auth.server.type の値を見直してから再実行してください。
KAPM15044-E	A check cannot be performed because the server identification name is unknown.	サーバ識別名が不明のため、チェックできません。 auth.server.name の値を見直してから再実行してください。
KAPM15045-E	A parameter has not been specified. (key = aa...aa) aa...aa : キー	パラメーターに値が設定されていません。 パラメーター aa...aa の値を設定してから再実行してください。
KAPM15046-E	An invalid value has been specified for a parameter. (key = aa...aa) aa...aa : キー	パラメーターに指定できない値が設定されています。 パラメーター aa...aa の値を見直してから再実行してください。
KAPM15047-I	The authentication method will now be internal authentication.	認証方法を内部認証とします。
KAPM15049-E	The configuration file could not be accessed. (File name = aa...aa) aa...aa : ファイル名	設定ファイルにアクセスできません。 次のことを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設定ファイルがあるか ・ 設定ファイルのアクセス権限があるか ・ 設定ファイルが使用中でないか
KAPM15050-E	Authentication of the user account used for information searching has failed.	情報検索用のユーザーアカウントの認証に失敗しました。 次の対処をしてください。 本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッセージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。 以下の対処の参考にしてください。 LDAP 階層構造モデルの場合： 情報検索用のユーザーアカウントの DN とパスワードを見直してから、hcmds64ldapuser コマンドを再実行してください。 LDAP フラットモデルの場合：

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されてい ないことを確認してください。
KAPM15051-E	The DN of the user account used for information searching was not found.	情報検索用のユーザーアカウントの DN が見つ かりませんでした。 次の対処をしてください。 本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッ セージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッ セージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。 以下の対処の参考にしてください。 LDAP 階層構造モデルの場合： 情報検索用のユーザーアカウントの DN を見直 してから、hcmds64ldapuser コマンドを再実行 してください。 LDAP フラットモデルの場合： hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されてい ないことを確認してください。
KAPM15052-E	Authentication of the specified user has failed.	指定したユーザーの認証に失敗しました。 次の対処をしてください。 LDAP の場合： 本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッ セージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッ セージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。 以下の対処の参考にしてください。 1. 指定したユーザーを見直してください。 ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名 だけ指定してください。 2. 指定したユーザーのパスワードを見直して ください。 3. 指定したユーザーが外部認証サーバに登録 されていて、かつ有効になっているか確認し てください。 4. exauth.properties に設定されている対 応したサーバの basedn または attr を見 直してください。 5. LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をし てください。 ・ hcmd64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ 名の情報が登録されていることを確認して ください。 ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか 確認してください。 6. LDAP フラットモデルの場合、 hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ 名の情報が登録されていないことを確認し てください。 7. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の 解決のため、詳細な調査が必要です。障害情

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<p>報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p> <p>RADIUS の場合：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指定したユーザーを見直してください。 2. 指定したユーザーのパスワードを見直してください。 3. 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。 4. PAP または CHAP の設定が、有効になっているか確認してください。 5. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15053-E	The specified user was not found.	<p>指定したユーザーが見つかりませんでした。次の対処をしてください。</p> <p>本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッセージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指定したユーザーを見直してください。 ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。 2. 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。 3. exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または、attr を見直してください。 4. LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。 ・ hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。 5. LDAP フラットモデルの場合、hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。 6. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15054-E	<p>The specified user was not found. (error code = aa...aa) aa...aa : エラーコード</p>	<p>指定したユーザーが見つかりませんでした。次の対処をしてください。</p> <p>本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッセージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。</p>

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 指定したユーザーを見直してください。 ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。 2. 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。 3. <code>exauth.properties</code> に設定されている対応したサーバの <code>basedn</code> または、<code>attr</code> を見直してください。 4. LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。 ・ <code>hcmds64ldapuser</code> コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。 5. LDAP フラットモデルの場合、<code>hcmds64ldapuser</code> コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。 6. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15056-E	The specified user was not found.	<p>指定したユーザーが見つかりませんでした。次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。 2. <code>exauth.properties</code> に設定されている対応したサーバの <code>basedn</code> または <code>attr</code> を見直してください。 3. LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。 ・ <code>hcmds64ldapuser</code> コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。
KAPM15057-E	A dn value is invalid.	<p>DN の値が不正です。次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <code>exauth.properties</code> に設定されている対応したサーバの <code>basedn</code> を見直してください。 2. <code>hcmds64ldapuser</code> コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されている場合、次の対処をしてください。 <code>hcmds64ldapuser</code> コマンドの DN オプションに指定した値を見直してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM15058-I	The message outputs LDAP connection information. (<i>aa...aa = bb...bb, aa...aa = bb...bb,</i>) <i>aa...aa</i> : キー <i>bb...bb</i> : 値	LDAP の接続情報を出力します。
KAPM15059-E	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : エラー時の詳細データ	直前のエラーメッセージの詳細情報を表示します。 直前のメッセージに従って対処してください。
KAPM15060-I	The file targeted for generation management was successfully saved.	コマンドで指定されたファイルの保存に成功しました。
KAPM15061-E	No file targeted for generation management exists.	コマンドで指定されたファイルがありません。 保存対象のファイルまでのパスを正しく指定してください。
KAPM15062-E	There is not enough free space to save the file.	ファイルの保存先に十分な空き領域がありません。 保存先のディスク容量を十分に確保してから、コマンドを再実行してください。 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15063-E	The specified management target is a directory.	ファイルを指定するオプションの引数にディレクトリが指定されました。 保存対象のファイルを絶対パスで指定してください。
KAPM15064-E	The permissions for the file to be managed are invalid.	コマンドで指定したファイルに設定されている権限が誤っています。 指定したファイルの権限を確認してから、コマンドを再実行してください。 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15065-E	An attempt to store the managed file has failed.	コマンドで指定されたファイルの保存に失敗しました。 指定したファイルの保存先、権限を確認後、再度コマンドを実行してください。 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15066-W	The specified number of generations exceeds the maximum (99).	世代数を指定するオプションの値が上限値を超えています。 世代数には 2～99 の数字を指定してください。
KAPM15067-E	Creation of the directory has failed.	ディレクトリの作成に失敗しました。 指定したファイルを保存するディレクトリの作成先を確認してから、コマンドを再実行してください。 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15068-E	An option is invalid.	コマンドのオプションが誤っています。 正しいオプションを指定してください。
KAPM15069-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15070-I	The hcmsdfilerotate command has started.	hcmsdfilerotate コマンドを開始しました。
KAPM15071-I	The hcmsdfilerotate command has ended.	hcmsdfilerotate コマンドが終了しました。
KAPM15072-I	A file whose file number is 99 has been overwritten.	hcmsdfilerotate コマンドが 1 秒以内に 99 回以上実行されたときは、ファイル番号の上限である「99」番以降にコピーされたファイルのファイル番号を「99」として保存しました。
KAPM15073-W	The command log cannot be output.	コマンドのログを出力するために必要な環境変数が不正なので、コマンドのログを出力できません。 コマンドのログを出力するために設定した環境変数を見直してください。 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15074-E	The value specified for an option is invalid.	オプションに指定した値が不正であることを示すメッセージです。 オプションに指定した値を見直し、正しい値を入力してください。
KAPM15080-E	Authentication of the user account used for information searching has failed. (server name = aa...aa) aa...aa : サーバ名	情報検索用のユーザーアカウントの認証に失敗しました。 次の対処をしてください。 LDAP 階層構造モデルの場合 : 情報検索用のユーザーアカウントの DN とパスワードを見直してから、hcmsd64ldapuser コマンドを再実行してください。 LDAP フラットモデルの場合 : hcmsd64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。
KAPM15081-E	The DN of the user account used for information searching was not found. (server name = aa...aa) aa...aa : サーバ名	情報検索用のユーザーアカウントの DN が見つかりませんでした。 次の対処をしてください。 LDAP 階層構造モデルの場合 : 情報検索用のユーザーアカウントの DN を見直してから、hcmsd64ldapuser コマンドを再実行してください。 LDAP フラットモデルの場合 : hcmsd64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。
KAPM15082-E	Authentication of the specified user has failed. (server name = aa...aa) aa...aa : サーバ名	指定したユーザーの認証に失敗しました。 次の対処をしてください。 LDAP の場合 : 1. 指定したユーザーを見直してください。 ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<ol style="list-style-type: none"> 指定したユーザーのパスワードを見直してください。 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。 exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。 LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。 LDAP フラットモデルの場合、hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。 問題が解決しないときは、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 <p>RADIUS の場合：</p> <ol style="list-style-type: none"> 指定したユーザーを見直してください。 指定したユーザーのパスワードを見直してください。 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。 PAP または CHAP の設定が、有効になっているか確認してください。 問題が解決しないときは、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAPM15083-E	<p>The specified user was not found. (server name = aa...aa)</p> <p>aa...aa : サーバ名</p>	<p>指定したユーザーが見つかりませんでした。次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 指定したユーザーを見直してください。 ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。 exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。 LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		<ul style="list-style-type: none"> ・情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。 <ol style="list-style-type: none"> LDAP フラットモデルの場合、 hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15084-E	LDAP directory server error is detected. (information = aa...aa) aa...aa : 情報	LDAP ディレクトリサーバのエラーが検出されました。
KAPM15085-E	An SSL setting is invalid.	SSL の設定が不正です。 SSL の設定を見直してください。
KAPM15086-E	The specified user was not found. (server name = aa...aa) aa...aa : サーバ名	<p>指定したユーザーが見つかりませんでした。 次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。 exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。 LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。 ・hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 ・情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。
KAPM15087-E	A dn value is invalid. (server name = aa...aa) aa...aa : サーバ名	<p>DN の値が不正です。 次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn を見直してください。 hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されている場合、次の対処をしてください。 hcmds64ldapuser コマンドの DN オプションに指定した値を見直してください。
KAPM15088-I	The common-items check will now start.	共通項目のチェックを開始します。
KAPM15089-I	The results of the common-items check were normal.	共通項目のチェックの結果、成功しました。
KAPM15090-E	The results of the common-items check include abnormal values.	共通項目のチェックの結果、失敗しました。 直前のメッセージ KAPMxxxx-E を参照してください。
KAPM15091-I	The individual-realm check will now start.	レルムごとのチェックを開始します。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM15092-I	The results of the realm identified name <i>aa...aa</i> check were normal. <i>aa...aa</i> : レルム識別名	レルム識別名 <i>aa...aa</i> をチェックした結果、成功しました。
KAPM15093-E	The results of the realm identified name <i>aa...aa</i> check include abnormal values. <i>aa...aa</i> : レルム識別名	レルム識別名 <i>aa...aa</i> をチェックした結果、失敗しました。 直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。
KAPM15094-I	The results of the individual-realm check were normal.	レルムごとのチェックの結果、成功しました。
KAPM15095-E	The results of the individual-realm check include abnormal values.	レルムごとのチェックの結果、失敗しました。 直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。
KAPM15096-E	The same value already exists. (line number = <i>aa...aa</i> , value = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 行番号 <i>bb...bb</i> : 値	同じ値が指定されています。 <i>aa...aa</i> 行目の <i>bb...bb</i> に重複する値があります。 設定ファイルを見直してから再実行してください。
KAPM15097-E	There is no auth.kerberos.<realm identification name>.realm that corresponds to auth.kerberos.default_realm.	auth.kerberos.default_realm に対応する auth.kerberos.<realm identification name>.realm がありません。 exauth.properties の auth.kerberos.default_realm に対応するレルム名を auth.kerberos.<realm identification name>.realm に指定してください。
KAPM15098-I	The server connection will now be checked. (user id = <i>aa...aa</i> , realm name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID <i>bb...bb</i> : レルム名	サーバへの接続をチェックします。
KAPM15102-I	The hcmts64unlockaccount command has started.	hcmts64unlockaccount コマンドを開始しました。
KAPM15103-I	The hcmts64unlockaccount command has finished.	hcmts64unlockaccount コマンドが終了しました。
KAPM15104-E	The hcmts64unlockaccount command cannot be executed on the secondary server. Execute this command on the primary server.	セカンダリサーバでは実行できません。プライマリサーバで実行してください。 プライマリサーバで hcmts64unlockaccount コマンドを実行してください。
KAPM15105-E	The user account to be unlocked does not have the User Management permission.	ロック解除対象のユーザーに User Management 権限がありません。 User Management 権限を所持するユーザーを指定してください。
KAPM15108-I	The user account was unlocked successfully.	ユーザーのロック解除が成功しました。
KAPM15109-I	The user account " <i>aa...aa</i> " will now be unlocked. <i>aa...aa</i> : ユーザー名	アンロックされるユーザーを表示しています。
KAPM15110-E	The value of hcmts.home could not be acquired.	hcmts.home の値が取得できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15111-E	A command option is invalid.	コマンドのオプションが不正です。 オプションを確認してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM15112-E	No value has been specified for an option.	オプションの値が指定されていません。 オプションを確認してください。
KAPM15113-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15114-E	Communication with the authentication server has failed.	認証サーバとの通信が失敗しました。 HBase Storage Mgmt Common Service または HBase Storage Mgmt Web Service が起動していることを確認してください。
KAPM15115-E	The user ID or password is incorrect.	ユーザー名またはパスワードが不正です。 ユーザー ID とパスワードが正しいことを確認してください。
KAPM15116-E	An HSSOException occurred.	HSSOException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15117-E	An IOException occurred.	IOException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15118-E	An HcmdsIllegalArgumentException occurred.	HcmdsIllegalArgumentException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15119-E	An HcmdsUserManagementException occurred.	HcmdsUserManagementException が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15120-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15170-E	Acquisition of the installation path has failed.	インストールパスの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15171-E	The command <i>aa...aa</i> will stop because internal processing failed. (details = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : 詳細	内部処理に失敗したため、コマンドの実行を中断します。 コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15172-W	Log initialization failed.	ログの初期化に失敗しました。 頻繁に発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15173-E	A memory allocation error occurred.	メモリ確保エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM15174-E	The command <i>aa...aa</i> will stop because setting of an environment variable failed. (details = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : 詳細	環境変数の設定に失敗したため、コマンドの実行を中断します。 コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15175-E	An error occurred in an internal function. (function = <i>aa...aa</i> , error code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 関数 <i>bb...bb</i> : エラーコード	内部関数でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15200-I	A connection was successfully established. (KDC = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : KDC	接続に成功しました。
KAPM15201-E	An attempt to connect failed. (KDC = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : KDC	接続に失敗しました。 外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと、次の対処をしてください。 1. <code>exauth.properties</code> に設定されているレルム名と KDC が正しいか確認してください。 2. ネットワークが正しく接続されているか確認してください。 3. ファイアウォールの設定を確認してください。 4. 外部認証サーバが Kerberos V5 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。 5. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15202-E	An attempt to connect to the DNS server failed.	DNS サーバとの接続に失敗しました。 DNS サーバの設定内容を見直してください。
KAPM15203-E	On the DNS server, the SRV record corresponding to the realm name is not defined. (realm name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : レルム名	DNS サーバにレルム名に対応する SRV レコードが定義されていません。 次の対処をしてください。 ・ レルム名が誤っていないか設定内容を確認してください。 ・ DNS サーバにレルム名に対応した SRV レコードを定義してください。
KAPM15204-E	An unexpected error occurred on the DNS server.	DNS サーバで予期しないエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15205-E	The KDC resolution failed. (KDC = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : KDC	KDC の解決に失敗しました。 DNS サーバの設定内容を見直してください。
KAPM15206-E	An attempt to authenticate failed. (KDC = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : KDC	認証に失敗しました。 次の対処をしてください。 ・ 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。 ・ 指定したユーザーのパスワードを見直してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		<ul style="list-style-type: none"> サーバ間の時間差が、exauth.properties で指定した値を超えていないか確認してください。 認証ユーザーのパスワードの期限が切れていないことを確認してください。 認証ユーザーのアカウントが無効ではないことを確認してください。
KAPM15207-E	The specified user was not found. (KDC = aa...aa) aa...aa : KDC	指定したユーザーが見つかりませんでした。 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。
KAPM15208-E	The specified password is invalid. (KDC = aa...aa) aa...aa : KDC	指定したパスワードが不正です。 指定したユーザーのパスワードを見直してください。
KAPM15209-E	The time difference between servers exceeds the specified value in exauth.properties. (KDC = aa...aa) aa...aa : KDC	サーバ間の時間差が、exauth.properties で指定した値を超えています。 サーバ間でサーバの時刻を同期させてください。
KAPM15210-E	The authentication user password has expired. (KDC = aa...aa) aa...aa : KDC	認証ユーザーのパスワードの期限が切れています。 指定したユーザーのパスワードを変更してください。
KAPM15211-E	The authentication user account is invalid. (KDC = aa...aa) aa...aa : KDC	認証ユーザーのアカウントが無効です。 外部認証サーバに登録したユーザーを有効にしてください。
KAPM15212-I	Check the DNS server to confirm the connection status.	DNS サーバを参照して接続を確認します。
KAPM15213-I	Use the default realm to confirm the connection status.	デフォルトレルムで接続を確認します。
KAPM15214-E	The command cannot be executed on the secondary server.	セカンダリーサーバから実行することはできません。 プライマリーサーバから実行してください。
KAPM15215-E	Creation of the file failed. (file name = aa...aa) aa...aa : ファイル名	ファイルの作成に失敗しました。 次の対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> ファイルパスが適切に確認してください。 指定したパスに対してファイルの作成権限があるかどうか確認してください。 指定したファイル名と同じ名前のフォルダがないことを確認してください。
KAPM15216-E	A syntax error occurred.	シンタックスエラーが発生しました。 上記のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。
KAPM15217-W	The DBMS is not running.	DBMS が起動していません。 DBMS が起動しているか確認してください。
KAPM15218-W	The DBMS is blocked.	DBMS が閉塞しています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。 障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15219-W	An error occurred while the DBMS was being accessed.	DBMS へのアクセス中にエラーが発生しました。 DBMS, HBase Storage Mgmt Web Service, および HBase Storage Mgmt Common Service が起動していることを確認してください。 起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15220-W	The user to be authenticated was not found in the DBMS. (user id = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	DBMS に認証ユーザーが見つかりませんでした。 DBMS に <i>aa...aa</i> のユーザーが登録されていることを確認してください。
KAPM15221-W	An unexpected error occurred on the DBMS.	DBMS で予期しないエラーが発生しました。再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15222-E	Acquisition of the KDC from <i>aa...aa</i> failed. <i>aa...aa</i> : レルム名	<i>aa...aa</i> から KDC の取得に失敗しました。次の対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none">レルム名が誤っていないか設定内容を確認してください。レルム名に対応した KDC があることを確認してください。
KAPM15223-E	An unexpected error occurred. (KDC = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : KDC	予期しないエラーが発生しました。再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15224-W	The specified user is not registered in the DBMS as a user of the Kerberos authentication method. (user id = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	指定したユーザーは、Kerberos 認証方式のユーザーとして DBMS に登録されていません。指定したユーザーの認証方式を Kerberos に変更するか、または新たに Kerberos 認証方式のユーザーを作成してください。
KAPM15225-W	The configuration file contains a syntax error. (line number = <i>aa...aa</i> , value = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 行番号 <i>bb...bb</i> : 値	設定ファイルに構文エラーがあります。 <i>aa...aa</i> 行目の <i>bb...bb</i> に構文エラーがあります。設定ファイルを見直して再実行してください。
KAPM15226-E	An information search user is not registered. (<i>aa...aa</i> = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 属性名 <i>bb...bb</i> : 属性値	情報検索用ユーザーが登録されていません。 <i>bb...bb</i> の情報検索用ユーザーを登録してください。
KAPM15227-I	Group linkage is enabled.	グループ連携が有効です。
KAPM15228-W	The external authentication group was not linked to because an authentication user was found on the DBMS.	DBMS に認証ユーザーが見つかったため、外部認証グループ連携は行いません。外部認証グループ連携を行う場合は、Hitachi Command Suite 製品に登録されていないユーザーを指定してください。
KAPM15229-I	Group acquisition for the server will now be checked. (<i>aa...aa</i> = <i>bb...bb</i> , host = <i>cc...cc</i> , port = <i>dd...dd</i> , protocol = <i>ee...ee</i>) <i>aa...aa</i> : 属性名 <i>bb...bb</i> : 属性値 <i>cc...cc</i> : ホスト <i>dd...dd</i> : ポート <i>ee...ee</i> : プロトコル	サーバに対してグループ取得をチェックします。
KAPM15230-I	Group acquisition was successful.	グループ取得に成功しました。
KAPM15231-E	Group acquisition failed.	グループ取得に失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		次の対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> 指定したユーザーにグループが登録されていることを確認してください。 exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn を見直してください。
KAPM15232-E	The group was not registered.	グループが登録されていませんでした。 指定したユーザーにグループを登録してください。または、グループが登録されているユーザーを指定してください。
KAPM15233-E	On the DNS server,the SRV record corresponding to the domain name is not defined. (domain name = aa...aa) aa...aa : ドメイン名称	DNS サーバにドメイン名に対応する SRV レコードが定義されていません。 次の対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> DNS サーバにドメイン名に対応した SRV レコードを定義してください。 ドメイン名が誤っていないか設定内容を確認してください。
KAPM15234-I	The DNS server has been referenced. (aa...aa = bb...bb, domain name = cc...cc) aa...aa : 属性名 bb...bb : 属性値 cc...cc : ドメイン名称	DNS サーバを参照します。
KAPM15235-E	A server error occurred. (aa...aa = bb...bb) aa...aa : 属性名 bb...bb : 属性値	サーバエラーが発生しました。 次の対処をしてください。 <ol style="list-style-type: none"> exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。 OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15236-E	A check cannot be performed because the group definition is invalid.	グループ定義が不正のためチェックできません。 auth.group.mapping の値を見直してから再実行してください。
KAPM15237-I	Group acquisition was successful. (aa...aa = bb...bb) aa...aa : 属性名 bb...bb : 属性値	グループ取得に成功しました。
KAPM15238-E	Group acquisition failed. (aa...aa = bb...bb) aa...aa : 属性名 bb...bb : 属性値	グループ取得に失敗しました。 次の対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> 指定したユーザーにグループが登録されていることを確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<ul style="list-style-type: none"> exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn を見直してください。
KAPM15239-E	<p>The group was not registered. (aa...aa=bb...bb)</p> <p>aa...aa : 属性名 bb...bb : 属性値</p>	<p>グループが登録されていませんでした。指定したユーザーにグループを登録してください。または、グループが登録されているユーザーを指定してください。</p>
KAPM15240-E	<p>On the DNS server,the SRV record corresponding to the domain name is not defined. (aa...aa = bb...bb)</p> <p>aa...aa : 属性名 bb...bb : 属性値</p>	<p>DNS サーバにドメイン名に対応する SRV レコードが定義されていません。次の対処をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> DNS サーバにドメイン名に対応した SRV レコードを定義してください。 ドメイン名が誤っていないか設定内容を確認してください。
KAPM15241-E	<p>An attempt to connect to the DNS server failed. (aa...aa = bb...bb)</p> <p>aa...aa : 属性名 bb...bb : 属性値</p>	<p>DNS サーバとの接続に失敗しました。DNS サーバの設定内容を見直してください。</p>
KAPM15242-E	<p>An unexpected error occurred on the DNS server. (aa...aa = bb...bb)</p> <p>aa...aa : 属性名 bb...bb : 属性値</p>	<p>DNS サーバで予期しないエラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM15243-E	<p>The common items cannot be checked because they are not set correctly.</p>	<p>共通項目が正しく設定されていないため、チェックできません。共通項目の設定を見直して、再度実行してください。</p>
KAPM15244-I	<p>The connection for realm aa...aa was checked. aa...aa : レルム名</p>	<p>レルム aa...aa に関して接続を確認しました。</p>
KAPM15245-I	<p>A connection was successfully established. (aa...aa = bb...bb)</p> <p>aa...aa : 属性名 bb...bb : 属性値</p>	<p>接続に成功しました。</p>
KAPM15246-E	<p>A connection attempt has failed. (aa...aa = bb...bb)</p> <p>aa...aa : 属性名 bb...bb : 属性値</p>	<p>接続に失敗しました。外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと、次の対処をしてください。</p> <p>LDAP の場合：</p> <ol style="list-style-type: none"> exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。 ネットワークが正しく接続されているか確認してください。 ファイアウォールの設定を確認してください。 LDAP ディレクトリサーバが LDAPv3 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。 StartTLS で通信するときは、SSL の設定内容を見直してください。StartTLS では、IP アドレスではなくホスト名を指定してください。トラストストアのキーストアタイプが jks であることを確認してください。 OCSP が有効な場合、次の対処をしてください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<p>・証明書が有効であるか確認してください。</p> <p>7.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p> <p>RADIUS の場合：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。 2.外部認証サーバに設定したクライアントのシークレットと、クライアントで設定したシークレットを確認して、再設定してください。 3.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。 4.ファイアウォールの設定を確認してください。 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15247-E	<p>Authentication of the user account used for information searching has failed. (aa...aa = bb...bb)</p> <p>aa...aa : 属性名</p> <p>bb...bb : 属性値</p>	<p>情報検索用のユーザーアカウントの認証に失敗しました。</p> <p>次の対処をしてください。</p> <p>LDAP 階層構造モデルの場合：</p> <p>情報検索用のユーザーアカウントの DN とパスワードを見直してから、hcmds64ldapuser コマンドを再実行してください。</p> <p>LDAP フラットモデルの場合：</p> <p>hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。</p>
KAPM15248-E	<p>The DN of the user account used for information searching was not found. (aa...aa = bb...bb)</p> <p>aa...aa : 属性名</p> <p>bb...bb : 属性値</p>	<p>情報検索用のユーザーアカウントの DN が見つかりませんでした。</p> <p>次の対処をしてください。</p> <p>LDAP 階層構造モデルの場合：</p> <p>情報検索用のユーザーアカウントの DN を見直してから、hcmds64ldapuser コマンドを再実行してください。</p> <p>LDAP フラットモデルの場合：</p> <p>hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。</p>
KAPM15249-E	<p>Authentication of the specified user has failed. (aa...aa = bb...bb)</p> <p>aa...aa : 属性名</p> <p>bb...bb : 属性値</p>	<p>指定したユーザーの認証に失敗しました。</p> <p>次の対処をしてください。</p> <p>LDAP の場合：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指定したユーザーを見直してください。 ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。 2. 指定したユーザーのパスワードを見直してください。 3. 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。 4. exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		<p>5. LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。 <p>6. LDAP フラットモデルの場合、hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。</p> <p>7. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p> <p>RADIUS の場合：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指定したユーザーを見直してください。 2. 指定したユーザーのパスワードを見直してください。 3. 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。 4. PAP または CHAP の設定が、有効になっているか確認してください。 5. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15250-E	<p>The specified user was not found. (aa...aa = bb...bb)</p> <p>aa...aa : 属性名 bb...bb : 属性値</p>	<p>指定したユーザーが見つかりませんでした。次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指定したユーザーを見直してください。 ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。 2. 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。 3. exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または、attr を見直してください。 4. LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。 5. LDAP フラットモデルの場合、hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		<p>名の情報が登録されていないことを確認してください。</p> <p>6. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM15251-E	<p>The specified user was not found. (<i>aa...aa</i> = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 属性名 <i>bb...bb</i> : 属性値</p>	<p>指定したユーザーが見つかりませんでした。次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。 2. <code>exauth.properties</code> に設定されている対応したサーバの <code>basedn</code> または <code>attr</code> を見直してください。 3. LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ <code>hcmds64ldapuser</code> コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。
KAPM15252-E	<p>A dn value is invalid. (<i>aa...aa</i> = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 属性名 <i>bb...bb</i> : 属性値</p>	<p>DN の値が不正です。次の対処をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <code>exauth.properties</code> に設定されている対応したサーバの <code>basedn</code> を見直してください。 2. <code>hcmds64ldapuser</code> コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されている場合、次の対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ <code>hcmds64ldapuser</code> コマンドの DN オプションに指定した値を見直してください。
KAPM15253-E	The JP1/Base connection could not be verified because the authentication user was not found in the DBMS.	<p>DBMS に認証ユーザーが見つかったため、JP1/Base への接続確認は行いません。指定したユーザーを Suite 製品の DBMS から削除するか、Suite 製品の DB に登録されていないユーザーを指定してください。</p>
KAPM15254-E	HiCommand Base does not support this version of JP1/Base.	<p>JP1/Base は、未サポートのバージョンです。JP1/Base10-00 以上を使用してください。</p>
KAPM15255-E	Acquisition of the JP1/Base version failed.	<p>JP1/Base のバージョンの取得に失敗しました。プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM15256-E	An attempt to connect to JP1/Base failed.	<p>JP1/Base への接続に失敗しました。プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM15257-E	JP1/Base initialization failed.	<p>JP1/Base の初期化に失敗しました。</p>

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15258-I	The JP1/Base connection will now be checked.	JP1/Base への接続チェックをします。
KAPM15259-I	The JP1/Base connection was successfully checked.	JP1/Base への接続チェックが成功しました。
KAPM15260-E	JP1/Base user authentication failed.	JP1/Base でユーザーの認証に失敗しました。正しいユーザー ID またはパスワードを指定してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15261-E	JP1/Base authentication failed because the user ID or password is incorrect.	ユーザー ID またはパスワードが異なるため、JP1/Base で認証に失敗しました。正しいユーザー ID またはパスワードを指定してください。
KAPM15262-I	HiCommand Base will now check whether user permission information can be acquired from JP1/Base.	JP1/Base からユーザーの権限情報の取得確認を行います。
KAPM15263-I	User permission information was successfully acquired from JP1/Base.	JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に成功しました。
KAPM15264-E	Permissions have not been assigned to the user in JP1/Base.	JP1/Base でユーザーに権限が付与されていません。JP1/Base でユーザーに権限を付与してください。
KAPM15265-E	JP1/Base is not installed.	JP1/Base がインストールされていません。プライマリーサーバと同一ホスト上に JP1/Base をインストールしてください。
KAPM15266-E	Acquisition of user permission information from JP1/Base failed.	JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に失敗しました。再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15267-E	This JP1/Base version is not supported.	このバージョンの JP1/Base は未サポートです。JP1/Base10-00 以上を使用してください。
KAPM15268-I	The user permission information will now be acquired from JP1/Base and checked.	JP1/Base からユーザーの権限情報を取得して確認します。
KAPM15269-E	The value of the property could not be acquired. (property name = aa...aa) aa...aa : プロパティ名	プロパティの値が取得できません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15270-E	An attempt to acquire an SSL setting failed. (aa...aa = bb...bb) aa...aa : 属性名 bb...bb : 属性値	SSL 設定の取得に失敗しました。exauth.properties の SSL 設定を見直してください。問題が解決しない場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM15271-E	There is no supported cipher suite. (<i>aa...aa = bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 属性名 <i>bb...bb</i> : 属性値	サポートしている Cipher Suites がありません。 exauth.properties の Cipher Suites の設定を見直してください。問題が解決しない場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15272-E	There is no supported protocol. (<i>aa...aa = bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 属性名 <i>bb...bb</i> : 属性値	サポートしているプロトコルがありません。 exauth.properties の SSL プロトコルの設定を見直してください。問題が解決しない場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15273-I	Multi-domain LDAP authentication is enabled.	LDAP マルチドメインが有効です。
KAPM15274-E	The following attributes cannot be enabled at the same time: "auth.ldap.multi_domain" and "auth.ldap.<server-identification-name>.dns_lookup".	auth.ldap.multi_domain と auth.ldap.<サーバ識別名>.dns_lookup の両方を有効にできません。 exauth.properties に設定されている auth.ldap.multi_domain と auth.ldap.<サーバ識別名>.dns_lookup の値を見直してください。
KAPM15275-I	The server connection will now be checked. (user ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID	サーバへの接続をチェックします。
KAPM15276-I	The server connection will now be checked. (user ID = <i>aa...aa</i> , domain name = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : ユーザー ID <i>bb...bb</i> : ドメイン名	サーバへの接続をチェックします。
KAPM15277-E	There is no configuration corresponding to the specified domain name. (domain name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ドメイン名	指定したドメイン名と一致するドメイン名の構成がありません。 ユーザー ID に指定したドメインが正しいことを確認してください。
KAPM15278-W	Failed to access the database.	データベースへのアクセスに失敗しました。 DBMS が起動しているか確認してください。
KAPM15279-I	The global catalog is enabled.	グローバルカタログが有効です。
KAPM15280-E	The domain name corresponding to auth.ldap.default_domain is not specified for auth.ldap.<server-identification-name>.domain.	auth.ldap.default_domain に対応する auth.ldap.<サーバ識別名>.domain がありません。 exauth.properties の auth.ldap.default_domain に対応するドメイン名を auth.ldap.<サーバ識別名>.domain に指定してください。
KAPM15281-E	The number of host names does not match the number of port numbers. (server name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ名	ホスト名とポート番号の数が一致していません。 exauth.properties の auth.ldap.<サーバ識別名>.host と auth.ldap.<サーバ識別名>.port の数を同じにしてください。
KAPM15282-E	The following attributes cannot be enabled at the same time: "auth.ldap.default_domain" and "auth.ldap.<server-identification-name>.dns_lookup".	auth.ldap.default_domain と auth.ldap.<サーバ識別名>.dns_lookup の両方を有効にできません。 exauth.properties に設定されている auth.ldap.default_domain と

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		auth.ldap.<サーバ識別名>.dns_lookup の値を見直してください。
KAPM15283-W	The specified user is not registered in the DBMS as a user of the LDAP authentication method. (user ID = aa...aa) aa...aa : ユーザー ID	指定したユーザーは、LDAP 認証方式のユーザーとして DBMS に登録されていません。 指定したユーザーの認証方式を LDAP に変更するか、または新たに LDAP 認証方式のユーザーを作成してください。
KAPM15284-E	The truststore file is not in JKS format.	トラストストアファイルは JKS 形式ではありません。 トラストストアのキーストアタイプを JKS 形式にしてください。
KAPM15285-E	Failed to connect to the specified server.	指定されたサーバーとの接続に失敗しました。 外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと、次の対処をしてください。 LDAP の場合： 本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッセージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。 以下の対処の参考にしてください。 1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。 2.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。 3.ファイアウォールの設定を確認してください。 4.LDAP ディレクトリサーバが LDAPv3 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。 5.StartTLS で通信するときは、暗号通信の設定内容を見直してください。StartTLS では、IP アドレスではなくホスト名を指定してください。 6.OCSP が有効な場合、次の対処をしてください。 ・証明書が有効であるか確認してください。 7.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 RADIUS の場合： 1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。 2.外部認証サーバに設定したクライアントのシークレットと、クライアントで設定したシークレットを確認して、再設定してください。 3.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。 4.ファイアウォールの設定を確認してください。 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15300-I	hcmdslicense3 コマンドを開始しました。	hcmdslicense3 コマンドを開始しました。
KAPM15301-I	hcmdslicense3 コマンドが成功しました。	hcmdslicense3 コマンドが成功しました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM15302-E	hcmdslicense3 コマンドが失敗しました。	hcmdslicense3 コマンドが失敗しました。
KAPM15305-E	インストールパスの取得に失敗しました。	インストールパスの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15306-E	オプションが不正です。	コマンドのオプションが不正です。 オプションを確認してください。
KAPM15307-E	ログファイルパス格納用のメモリ確保に失敗しました。	ログファイルパス格納用のメモリ確保に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15308-E	ログの初期化に失敗しました。	ログの初期化に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15309-I	ライセンスの表示が成功しました。	ライセンスの表示が成功しました。
KAPM15310-E	ライセンスの表示に失敗しました。	ライセンスの表示に失敗しました。
KAPM15311-E	エンコードに失敗しました。	エンコードに失敗しました。
KAPM15312-E	デコードに失敗しました。	デコードに失敗しました。
KAPM15313-I	ライセンス登録処理を開始しました。	ライセンス登録処理を開始しました。
KAPM15314-I	ライセンス削除処理を開始しました。	ライセンス削除処理を開始しました。
KAPM15315-I	ライセンス表示処理を開始しました。	ライセンス表示処理を開始しました。
KAPM15316-I	ライセンスリセット処理を開始しました。	ライセンスリセット処理を開始しました。
KAPM15317-E	入力した総容量ライセンスはサポートしていません。	入力した総容量ライセンスはサポートしていません。 有効なライセンスを入力してください。
KAPM15318-E	入力したサーバ容量ライセンスはサポートしていません。	入力したサーバ容量ライセンスはサポートしていません。 有効なライセンスを入力してください。
KAPM15319-I	ライセンスキーを処理しました。(識別子 = <i>aa...aa</i> , 番号 = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 識別子 <i>bb...bb</i> : 番号	処理されたライセンス情報。
KAPM15320-I	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : コマンドライン引数	コマンドに指定したオプションが表示されます。
KAPM15321-E	A memory allocation error occurred.	メモリー確保エラーが発生しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15322-E	Exclusion processing failed. (function = <i>aa...aa</i> , detailed error code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 関数名 <i>bb...bb</i> : 詳細なエラーコード	排他処理が失敗しました。 再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。 障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15323-E	Exclusive control has failed.	排他制御に失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15324-E	Information related to the exclusion control failure will be output. (function name = <i>aa...aa</i> , detailed error code = <i>bb...bb</i> , processing time = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : 関数名 <i>bb...bb</i> : 詳細なエラーコード <i>cc...cc</i> : 処理時間	排他制御の失敗に関する情報を出力します。直前のメッセージに従って対処してください。
KAPM15325-E	An attempt to release the lock failed.	排他の解除に失敗しました 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15330-I	処理が正常に終了しました。 (<i>aa...aa</i> : <i>bb...bb</i>) <i>cc...cc</i> <i>aa...aa</i> : リターンコード <i>bb...bb</i> : エラーコード <i>cc...cc</i> : ライセンス情報	処理が正常に終了しました。
KAPM15331-E	システム環境が不正です。	システム環境が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15332-E	ライセンスの有効期間が満了しています。	ライセンスの有効期間が満了しています。 有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。
KAPM15333-E	入力したライセンスキーが不正です。 (<i>aa...aa</i> : <i>bb...bb</i>) <i>cc...cc</i> <i>aa...aa</i> : リターンコード <i>bb...bb</i> : エラーコード <i>cc...cc</i> : ライセンス情報	入力したライセンスキーが不正です。 有効なライセンスキーを入力してください。
KAPM15334-E	入力したライセンスキーファイルがありません。	入力したライセンスキーファイルがありません。 有効なライセンスキーファイルを入力してください。
KAPM15335-E	入力されたライセンスキーファイルが不正です。	入力されたライセンスキーファイルが不正です。 有効なライセンスキーファイルを入力してください。
KAPM15336-E	ライセンスキーファイルに、処理の対象となるライセンスキーがありません。	ライセンスキーファイルに、処理の対象となるライセンスキーがありません。 有効なライセンスキーファイルを入力してください。
KAPM15337-E	削除すべきライセンスが存在しません。	削除するライセンスがありません。 削除するライセンスを指定し直してください。
KAPM15338-E	入力した Subscription ライセンスの有効期限が切れています。	入力した Subscription ライセンスの有効期限が切れています。 有効な Subscription ライセンスを入力してください。
KAPM15400-I	A Daemon will now start.	常駐プロセスを起動します。
KAPM15401-I	A Daemon has stopped.	常駐プロセスを停止しました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM15402-E	A Daemon has terminated abnormally. Code=[aa...aa] aa...aa : 常駐プロセスの終了コード	常駐プロセスが異常終了しました。 Code=[aa...aa] 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15411-I	hcmdssvlog [aa...aa]{[bb...bb],..... [.....]} aa...aa : コマンドライン引数 bb...bb : コマンドライン引数	コマンドに指定されたオプションを表示します。
KAPM15417-E	An option is invalid. Code=[aa...aa], Data=[bb...bb] aa...aa : 発生箇所を示すコード bb...bb : 発生したオプションや値	オプションの指定に誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15418-E	An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15422-E	The option is invalid.	オプションの指定に誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15423-E	The specified value of option is invalid. (option = aa...aa) aa...aa : オプション名	オプションに指定した値に誤りがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15424-E	The directory aa...aa does not exist. aa...aa : ディレクトリ名	指定したディレクトリ aa...aa がありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15425-E	A file with the same name as the specified directory already exists. (file = aa...aa) aa...aa : ファイル名	ディレクトリに指定した文字列と同じ名前のファイルがあるため、この名前は指定できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15426-E	The license information file does not exist in the specified directory. (license information file = aa...aa) aa...aa : ライセンス情報ファイル名	指定したディレクトリには、ライセンス情報ファイルがありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15427-E	The license information file cannot be accessed. (license information file = aa...aa) aa...aa : ライセンス情報ファイル名	ライセンス情報ファイルにアクセスできません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15428-E	The license information file might be corrupted. (license information file = aa...aa) aa...aa : ライセンス情報ファイル名	ライセンス情報ファイルが壊れているおそれがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15429-E	The license information file at the transfer destination cannot be accessed. (license information file = aa...aa)	移行先のライセンス情報ファイルにアクセスできません。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : ライセンス情報ファイル名	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15430-E	An attempt to write to the license information file failed. (license information file = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ライセンス情報ファイル名	ライセンス情報ファイルの書き込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15431-E	Comparison of the license definition files at the transfer source and transfer destination failed.	移行元と移行先のライセンス情報ファイルが比較できなかったため、ライセンスの移行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15433-E	An attempt to give the license information file the hidden attribute failed.	ライセンス情報ファイルの属性を変更できなかったため、ライセンスの移行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15434-E	An attempt to transfer license information in the DKC_info format failed.	DKC_info 形式のライセンス情報の移行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15435-E	The numbers of license information items on the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = <i>aa...aa</i> , transfer destination = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 移行元のライセンス情報の数 <i>bb...bb</i> : 移行先のライセンス情報の数	移行先のライセンス情報の数が、移行元のライセンス情報の数と一致しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15436-E	The status lines of the license information files at the transfer source and transfer destination do not match. (line number = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 移行元のライセンス情報ファイルの行番号	移行先のライセンス情報の内容が、移行元のライセンス情報の内容と一致しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15437-E	The PPID values of the transfer source and transfer destination do not match. (transfer source = <i>aa...aa</i> , transfer destination = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 移行元の PPID の値 <i>bb...bb</i> : 移行先の PPID の値	移行先の PPID の値が、移行元の PPID の値と一致しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15438-E	The device numbers of the transfer source and transfer destination do not match. (transfer source = <i>aa...aa</i> , transfer destination = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 移行元の DKC 製番 <i>bb...bb</i> : 移行先の DKC 製番	移行先の DKC 製番が、移行元の DKC 製番と一致しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15439-E	The license key types of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = <i>aa...aa</i> , transfer destination = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 移行元のライセンスキー種別	移行先のライセンスキー種別が、移行元のライセンスキー種別と一致しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
	<i>bb...bb</i> : 移行先のライセンスキー種別	
KAPM15440-E	The device types of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = <i>aa...aa</i> , transfer destination = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 移行元の装置種別 <i>bb...bb</i> : 移行先の装置種別	移行先の装置種別が、移行元の装置種別と一致しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15442-E	The license capacities of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = <i>aa...aa</i> , transfer destination = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 移行元のライセンス容量 <i>bb...bb</i> : 移行先のライセンス容量	移行先のライセンス容量が、移行元のライセンス容量と一致しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15443-E	The expiration dates of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = <i>aa...aa</i> , transfer destination = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 移行元の満了日付 <i>bb...bb</i> : 移行先の満了日付	移行先の満了日付が、移行元の満了日付と一致しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15444-E	The serial numbers of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = <i>aa...aa</i> , transfer destination = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 移行元のシリアル番号 <i>bb...bb</i> : 移行先のシリアル番号	移行先のシリアル番号が、移行元のシリアル番号と一致しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15445-E	The license information file at the transfer destination cannot be accessed. (type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 製品名	移行先のライセンス情報ファイルにアクセスできません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15446-E	The license information file at the transfer destination might be corrupted. (type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 製品名	移行先のライセンス情報ファイルが壊れているおそれがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15447-E	Execution of the hcmdssethiddenfile command failed.	hcmdssethiddenfile コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15448-I	The hcmdslicenseconvert command ended normally.	hcmdslicenseconvert コマンドは正常終了しました。
KAPM15449-E	An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15450-I	hcmdslicenseconvert [<i>aa...aa</i>]{ [<i>bb...bb</i>],.....[.....]} <i>aa...aa</i> : コマンドライン引数 <i>bb...bb</i> : コマンドライン引数	コマンドに指定されたコマンドライン引数を表示します。
KAPM15451-E	An attempt to transfer a license failed because the fixed character	移行先のライセンス情報ファイルに挿入された固定文字列の内容が誤っているため、ライセンスの移行に失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	string inserted into the license information file on the transfer destination was invalid.	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15452-I	License information before migration: <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ライセンス情報	移行前のライセンス情報です。
KAPM15460-I	The hcmds64chgjdk command started.	hcmds64chgjdk コマンドを開始しました。
KAPM15461-I	The hcmds64chgjdk command successfully ended.	hcmds64chgjdk コマンドが成功しました。
KAPM15462-E	The hcmds64chgjdk command failed.	hcmds64chgjdk コマンドが失敗しました。
KAPM15465-E	Acquisition of the installation path failed.	インストールパスの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15466-E	One or more options are invalid.	コマンドのオプションが不正です。 オプションを確認してください。
KAPM15467-E	Allocation of memory to store the log file path failed.	ログファイルパス格納用のメモリ確保に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15468-E	Log initialization failed.	ログの初期化に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15469-E	An internal error occurred.	内部エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15470-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15471-I	The hcmds64chgjdk command ended.	hcmds64chgjdk コマンドが終了しました。
KAPM15472-I	The JDK being used was changed.	使用する JDK を変更しました。
KAPM15473-I	The JDK being used was not changed.	使用する JDK は変更されませんでした。
KAPM15474-E	The platform is not supported.	対応プラットフォームではありません。
KAPM15475-E	Creation of a symbolic link failed.	シンボリックリンクの作成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15476-W	A JDK could not be detected from the installation information of this OS.	この OS のインストール情報から JDK を検出できませんでした。 OS が Solaris または Linux の場合、Oracle JDK のインストール先をデフォルトから変更していると、Oracle JDK のインストール先を取得できないため、JDK の選択画面に Oracle JDK は表示されません。 使用する JDK を変更する場合は、「Use the Java Development Kit bundled with the product」ま

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		または「Set the installation path to a Java Development Kit」を選択してください。
KAPM15477-E	Detection of a JDK failed.	インストールされている JDK の検出に失敗しました。 JDK のインストール状態を確認してください。 それでも問題が解決しない場合は、JDK のインストールパスを直接指定してください。
KAPM15478-I	JDK version = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : JDK のバージョン	JDK のバージョンを示します。
KAPM15479-I	JDK currently being used: name = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : JDK の種別を表す文字列	現在使用している JDK を示します。
KAPM15480-I	Selected JDK: name = <i>aa...aa</i> , installation path = <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : JDK の種別を表す文字列 <i>bb...bb</i> : JDK のインストールパス	選択された JDK を示します。
KAPM15481-E	The file " <i>aa...aa</i> " does not exist. <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルが存在しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15482-E	Execution of the <i>aa...aa</i> command failed. <i>aa...aa</i> : コマンド名	コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15483-I	Enter the number of the JDK to use.	使用する JDK の番号を入力してください。
KAPM15484-I	JDK currently being used: <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : JDK の種別を表す文字列	現在使用している JDK を示します。
KAPM15485-I	Enter the JDK installation path.	JDK がインストールされているパスを入力してください。
KAPM15486-I	To maintain the current settings, do not enter anything, and then press [Enter].	設定を変更しない場合は、何も入力しないで [Enter] キーを押してしてください。
KAPM15487-I	Bundled JDK	バンドル版の JDK を示す文字列です。
KAPM15488-I	Enter the JDK installation path.	JDK のインストールパスを入力する。
KAPM15489-E	The specified value is invalid.	入力した値は不正です。 入力する値を確認してください。
KAPM15490-E	The specified JDK could not be used.	指定した JDK は使用できませんでした。 JDK のインストール状態を確認してください。
KAPM15491-I	Detected JDK: name = <i>aa...aa</i> , installation path = <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : JDK の種別を表す文字列 <i>bb...bb</i> : JDK のインストールパス	検出された JDK を示します。
KAPM15492-E	The file system at the installation destination is not NTFS.	インストール先のファイルシステムが NTFS ではありません。
KAPM15493-E	An error occurred during execution of the <i>aa...aa</i> command. <i>aa...aa</i> : コマンド名	コマンドでエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15494-E	An attempt to copy from the file " <i>aa...aa</i> " to the file " <i>bb...bb</i> " failed. <i>aa...aa</i> : コピー元ファイル名	ファイルのコピーに失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>bb...bb</i> : コピー先ファイル名	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15495-E	An attempt to edit the file " <i>aa...aa</i> " failed. <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルの編集に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15496-I	The command was executed. (command name = <i>aa...aa</i> , return code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : リターンコード	コマンドを実行しました。
KAPM15497-E	A memory allocation error occurred.	メモリの確保に失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15500-I	Execution of the " <i>aa...aa</i> " command has started. <i>aa...aa</i> : コマンド名	<i>aa...aa</i> コマンドの処理を開始しました。
KAPM15501-I	The command was executed. (command name = <i>aa...aa</i> , return code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : コマンド名 <i>bb...bb</i> : リターンコード	コマンドを実行しました。
KAPM15502-E	The error has occurred in <i>aa...aa</i> command. code= <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : コマンド <i>bb...bb</i> : エラーコード	<i>aa...aa</i> コマンドの実行時にエラーが発生しました。 コマンドの指定に誤りがないことを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15503-I	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : コマンドライン引数	コマンドに指定したオプションが表示されます。
KAPM15504-E	An error occurred in an internal function. (function = <i>aa...aa</i> , error code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 関数 <i>bb...bb</i> : エラーコード	内部関数でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15505-E	Log initialization failed.	ログの初期化に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15506-E	Acquisition of the installation path failed.	インストールパスの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15507-E	Allocation of memory to store the log file path failed.	ログファイルパス格納用のメモリ確保に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15510-I	The hcmdsdbpdis command ended successfully.	hcmdsdbpdis コマンドが終了しました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM15511-E	Execution of the hcmdsdbpdl command failed.	hcmdsdbpdl コマンドが失敗しました。 直前のメッセージ KAPMxxxx-E を参照してください。
KAPM15512-E	An option is invalid.	オプションが不正です。 正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。
KAPM15513-E	The directory does not exist. (directory path = aa...aa) aa...aa : ディレクトリのパス	ディレクトリがありません。 ディレクトリがあるか確認してください。
KAPM15514-E	Hitachi Command Suite Common Component has not been installed.	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントがインストールされていません。 Hitachi Command Suite 共通コンポーネントがインストールされていることを確認してください。
KAPM15515-E	Execution of the pdls command failed.	pdls コマンドが失敗しました。 DBMS を起動してください。 DBMS がすでに起動している場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡ください。
KAPM15516-I	The pdls command execution results: aa...aa aa...aa : 実行するコマンドの画面出力	pdls コマンドの実行結果です。
KAPM15517-I	The hcmdsdbpdl command has started.	hcmdsdbpdl コマンドを開始しました。
KAPM15518-I	A connection with HiRDB has been established.	HiRDB への接続がありました。
KAPM15519-I	A connection with HiRDB has not been established.	HiRDB への接続がありませんでした。
KAPM15520-E	An attempt to output a file has failed. (file path = aa...aa) aa...aa : ファイルのパス	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡ください。
KAPM15521-E	The path is not an absolute path. (file path = aa...aa) aa...aa : ファイルのパス	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡ください。
KAPM15522-E	Acquisition of the HiCommand Base installation path failed.	Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡ください。
KAPM15523-E	An attempt to set the environment variable has failed.	環境変数の設定に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡ください。
KAPM15524-W	An attempt to delete the file failed. (file path = aa...aa) aa...aa : ファイルのパス	ファイルの削除に失敗しました。 次のことを確認したあと、手動で CSV ファイルを削除してください。 ・ファイルが使用中でないか ・アクセス権は正しいか
KAPM15525-E	An attempt to delete the file to which the HiRDB connection status is output failed. (file path = aa...aa)	HiRDB の接続状態を出力するファイルの削除に失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : ファイルのパス	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15526-E	Analysis of the pdls results failed.	pdls 結果の解析に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15527-E	Memory allocation failed.	メモリの確保に失敗しました。 再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、問い合わせ窓口 に連絡してください。
KAPM15528-E	An error occurred in an internal function. (function = <i>aa...aa</i> , error code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 関数 <i>bb...bb</i> : エラーコード	内部関数でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15529-E	One or more arguments specified for the hcmdsPutenv function are invalid.	hcmdsPutenv 関数に指定した引数が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15530-W	An attempt to output the execution results of the pdls command to the log file failed.	pdls コマンドの実行結果をログファイルに出力 することに失敗しました。
KAPM15550-E	Acquisition of the version of <i>aa...aa</i> failed. <i>aa...aa</i> : 製品名称	製品のバージョン情報取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15551-E	The system environment is invalid.	システム環境が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15552-E	Reading of the file failed. (file name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイルのパス	ファイルの読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15553-E	The product version of the backup is different from the product version of the current environment.	hcmds64db コマンドのバックアップデータに含 まれる製品のバージョンとリストア環境の製品 バージョンが異なります。 リストア先の製品のバージョンを、バックアップ 時の製品のバージョンと同じにしてから、コマン ドを再実行してください。 それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問 題の解決に、詳細な調査が必要です。 障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してくだ さい。
KAPM15554-W	Deletion of a file failed. (file name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイルのパス	このコマンドで使用する一時ファイルの削除に 失敗しました。 ファイルがある場合は、次のことを確認してくだ さい。 ・ ファイルが使用中でないか ・ アクセス権は正しいか そのあと、手動でファイルを削除してから、コマン ドを再実行してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。 障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15555-W	Deletion of a directory failed. (directory name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ディレクトリのパス	このコマンドで使用する一時ディレクトリの削除に失敗しました。 ディレクトリがある場合は、次のことを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ディレクトリが使用中でないか アクセス権は正しいか そのあと、手動でディレクトリを削除してから、コマンドを再実行してください。 それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。 障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15556-W	Creation of a directory failed. (directory name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ディレクトリのパス	このコマンドで使用する一時ディレクトリの作成に失敗しました。 次のことを確認したあと、コマンドを再実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。 障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 <ul style="list-style-type: none"> アクセス権は正しいか
KAPM15557-E	The configuration of the product when it was backed up is different from the configuration of the product in the current environment.	バックアップ時の製品の構成と現在の環境の製品の構成が異なります。 リストア先の製品の構成を、バックアップ時の製品の構成と同じにしてから、コマンドを再実行してください。 それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。 障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15558-I	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 標準エラー出力	コマンド実行時の標準エラー出力です。 前または、後に続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM15560-I	The host name was changed successfully. (before = <i>aa...aa</i> , after = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 変更前のホスト名 <i>bb...bb</i> : 変更後のホスト名	ホスト名の変更に成功しました。
KAPM15561-I	The set host name will now be displayed. (host name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ホスト名	設定されているホスト名を表示します。
KAPM15562-E	One or more arguments are invalid.	引数が不正です。 引数を確認してください。
KAPM15563-E	The specified host name is invalid.	指定したホスト名が不正です。 指定したホスト名を確認してください。
KAPM15564-E	The configuration file could not be accessed.	設定ファイルにアクセスできませんでした。 次のことを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> httpsd.conf ファイルが存在しているか httpsd.conf ファイルが使用中でないか httpsd.conf ファイルの作成ディレクトリは適切か

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM15565-E	The configuration file format is invalid.	設定ファイルの形式が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15566-E	An unexpected error occurred.	予期しないエラーが発生しました。 再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。 障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15567-E	An attempt to acquire the installation path has failed.	インストールパスの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15568-E	A memory allocation error occurred.	メモリー確保エラーが発生しました。 再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。 障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15569-E	An attempt to output a file has failed.	ファイルの出力に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15570-E	Log initialization failed.	ログの初期化に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15580-E	One or more arguments are invalid.	引数が不正です。 引数を確認してください。
KAPM15581-E	An unexpected error occurred.	予期しないエラーが発生しました。 再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。 障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15582-E	An attempt to acquire the installation path has failed.	インストールパスの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15583-E	A memory allocation error occurred.	メモリー確保エラーが発生しました。 再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。 障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15584-E	Log initialization failed.	ログの初期化に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15585-E	The service will not be stopped because the status of the service	サービスの状態が確認できなかったため、このサービスの停止処理は実行しません。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
	could not be confirmed. (service name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サービス表示名	原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15586-E	The service will not be started because the status of the service could not be confirmed. (service name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サービス表示名	サービスの状態が確認できなかったため、このサービスの起動処理は実行しません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15587-E	Acquisition of the displayed service name failed. (service name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サービス名	サービス表示名の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15588-E	The Win32API has failed. API name= <i>aa...aa</i> , error code= <i>bb...bb</i> <i>aa...aa</i> : WIN32API 名 <i>bb...bb</i> : GetLastError()の結果	WIN32API でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15608-I	JDK currently being used: <i>aa...aa</i> [<i>bb...bb</i>] <i>aa...aa</i> : JDK の種別を表す文字列 <i>bb...bb</i> : JDK のインストールパス	現在使用している JDK を示します。
KAPM15609-W	An attempt to get the symbolic link information failed.	シンボリックリンク情報の取得に失敗しました。
KAPM15610-E	Execution of the readlink function failed. (error code = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : エラーコード	readlink 関数の実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15611-E	Addition of a parameter to the sysconf.cfg file failed.	sysconf.cfg ファイルへのパラメーター追加に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15612-E	The JDK version check failed. (version = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : バージョン	JDK のバージョンチェックに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15613-E	Information about supported JDK versions could not be acquired.	サポートしている JDK の情報を取得できませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15614-E	Execution of the <i>aa...aa</i> function failed. (error code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 関数名 <i>bb...bb</i> : エラーコード	<i>aa...aa</i> 関数の実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15615-W	An attempt to check whether the JDK is the 64-bit version failed.	JDK が 64 ビット版かどうかの確認に失敗しました。 64bit 版 JDK のインストール状態を確認してください。
KAPM15616-E	A Win32 API function failed. (API function name = <i>aa...aa</i> , error code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : WIN32API 名 <i>bb...bb</i> : GetLastError()の結果	WIN32API でエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM15617-E	A file exists at the destination for which a symbolic link is to be created.	シンボリックリンクの作成先にファイルがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15618-E	A directory exists at the destination for which a symbolic link is to be created.	シンボリックリンクの作成先にディレクトリがあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15619-E	An error occurred in an API function. (API function name = <i>aa...aa</i> , error code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : API 名 <i>bb...bb</i> : エラーコード	API でエラーが発生しました。 あとに続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM15622-I	The hcmts64dbrepair command has started.	hcmts64dbrepair コマンドを開始しました。
KAPM15623-I	The hcmts64dbrepair command has finished.	hcmts64dbrepair コマンドが終了しました。
KAPM15624-E	The hcmts64dbrepair command cannot be executed in a standby system. Execute this command in an online system.	待機系では実行できません。実行系で実行してください。 実行系で実行してください。
KAPM15625-E	The value of hcmts.home could not be acquired.	hcmts.home の値を取得できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15626-E	An option is invalid.	オプションが不正です。 正しいオプションを指定して、コマンドを再実行してください。
KAPM15627-E	No value has been specified for an option.	オプションの値が指定されていません。 正しいオプションを指定して、コマンドを再実行してください。
KAPM15628-E	The backup data is invalid.	指定したバックアップデータが不正のため続行できません。 ほかのバックアップデータを指定して、コマンドを再実行してください。
KAPM15629-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15630-I	The parameter definition file has been backed up.	パラメーター定義ファイルのバックアップを完了しました。
KAPM15631-I	The backup file of the parameter definition file has been deleted.	パラメーター定義ファイルのバックアップファイルが削除されました。
KAPM15632-E	An attempt to execute the <i>aa...aa</i> command has failed. <i>aa...aa</i> : コマンド名	<i>aa...aa</i> コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15633-E	An attempt to acquire the key name has failed.	キー名の取得に失敗しました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15634-E	An attempt to acquire a value has failed.	値の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15635-E	HiRDB has not been set up.	HiRDB がセットアップされていないため、続行できません。
KAPM15636-E	The backup data format contains an error. (target data = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 対象データ	バックアップデータの形式に誤りがあります。 ほかのバックアップデータを指定して、コマンドを再実行してください。
KAPM15637-E	An attempt to extract the archive file has failed.	アーカイブファイルの展開に失敗しました。 ほかのバックアップデータを指定して、コマンドを再実行してください。
KAPM15638-E	Processing cannot be continued because the backed-up product data is insufficient.	バックアップした製品のデータが足りないため、処理を続行できません。 インストールされている製品のバックアップデータを含む、ほかのバックアップデータを指定して、コマンドを再実行してください。
KAPM15639-W	The installed product and backed-up product versions do not match.	インストールされている製品とバックアップした製品のバージョンが異なります。
KAPM15640-W	If you continue, the database might become corrupted. Do you want to continue? (y/n) [default=n]	処理を続行すると、データベースが壊れるおそれがあります。 データベースが壊れると問題がある場合は、操作を中断してください。データベースが壊れても問題ない場合だけ、処理を続行してください。
KAPM15641-W	Are you sure you want to continue? (y/n) [default=n]	処理を続行すると、データベースが壊れるおそれがあります。 データベースが壊れると問題がある場合は、操作を中断してください。データベースが壊れても問題ない場合だけ、処理を続行してください。
KAPM15642-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15643-I	The unsetup operation has started.	アンセットアップを開始しました。
KAPM15644-I	The unsetup operation has ended.	アンセットアップが終了しました。
KAPM15645-I	Setup has started.	セットアップを開始しました。
KAPM15646-I	Setup has ended.	セットアップが終了しました。
KAPM15647-E	The <i>aa...aa</i> file was not found. <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルが見つかりませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15648-E	The <i>aa...aa</i> file could not be read. <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルの読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15649-E	The <i>aa...aa</i> directory could not be deleted. <i>aa...aa</i> : ディレクトリ名	ディレクトリの削除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM15650-E	You cannot continue because the parameter definition file is insufficient.	パラメーター定義ファイルが足りないため、続行できません。
KAPM15651-W	Processing of the hcmts64dbrepair command was interrupted.	hcmts64dbrepair コマンドの処理を中断しました。
KAPM15652-I	Version information is output. (product name = aa...aa, installed product version = bb...bb, backup data version = cc...cc) aa...aa : 製品名 bb...bb : インストール済み製品バージョン cc...cc : バックアップデータの製品バージョン	バージョン情報を出力します。
KAPM15653-E	The unsetup operation on the database has failed.	データベースのアンセットアップに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15655-E	Starting of the HiRDB service has failed.	HiRDB サービスの起動に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15656-I	Data import was successful.	データのインポートに成功しました。
KAPM15657-E	An attempt to re-create the database has failed.	データベースの再作成に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15658-E	An attempt to import data has failed.	データのインポートに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15659-E	The data to be imported was not found in the specified directory. (product name = aa...aa) aa...aa : 製品名	インポートするデータがありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15660-I	Processing ended normally.	処理は正常に終了しました。
KAPM15661-E	An attempt to clear a DBMS environment variable has failed.	DBMS クライアント環境変数の削除に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15662-E	An attempt to stop the service or the DBMS has failed.	サービスまたはデータベースの停止に失敗しました。 hcmts64dbrepair コマンド実行前に、hcmts64srv コマンドですべてのサービス停止を実行してください。停止しない場合は障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15663-E	An internal error occurred.	内部エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM15664-E	The " <i>bb...bb</i> " file to be used by " <i>aa...aa</i> " does not exist. <i>aa...aa</i> : 機能名 <i>bb...bb</i> : ファイル名	必要なファイルがありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15665-E	An attempt to write to the file has failed. (file name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルの書き込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15666-E	Copying of the unload function file failed.	アンロード機能ファイルのコピーに失敗しました。 再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15667-I	The value of parameter <i>aa...aa</i> is <i>bb...bb</i> . <i>aa...aa</i> : 変数名 <i>bb...bb</i> : 値	パラメーターの値を出力します。
KAPM15720-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15723-I	The hcmds64dbuser command will now start.	hcmds64dbuser コマンドを開始しました。
KAPM15724-I	The command hcmds64dbuser will now finish.	hcmds64dbuser コマンドが終了しました。
KAPM15726-E	An option is invalid.	オプションが誤っています。 正しいオプションを指定してください。
KAPM15727-E	The command cannot be executed because the database is down.	データベースが停止しているため、コマンドを実行できません。 次のことを確認したあと、コマンドを再度実行してください。 <ul style="list-style-type: none"> DBMS が起動していること。 DBMS がセットアップされていること。
KAPM15728-E	hcmds.home is not specified in the Java system properties.	Java のシステムプロパティに hcmds.home が設定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15729-E	An error occurred during reading of a library. library path = <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ライブラリーのパス	ライブラリーの読み取りでエラーが発生しました。ライブラリーのパス= <i>aa...aa</i> 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15730-E	The system environment is invalid.	システム環境が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15731-E	An error occurred in an internal function. (function = <i>aa...aa</i> , error code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 関数 <i>bb...bb</i> : エラーコード	内部関数でエラーが発生しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM15732-E	A file was not found. (file name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15733-E	An attempt to access the file has failed. (file name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルのアクセスに失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAPM15748-E	The file format is invalid. (file name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルが改ざんされています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15749-E	An attempt to output a file failed. (file path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイルのパス	ファイルの出力に失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAPM15750-I	The command was executed successfully.	コマンドの実行に成功しました。
KAPM15751-E	Command execution failed.	コマンドの実行に失敗しました。 直前に KAPMxxxxx-E メッセージがあれば、参照してください。 直前に KAPMxxxxx-E メッセージがなければ、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAPM15752-I	The database user authentication information will now be changed. (type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : プログラム種別	DB ユーザーの認証情報を変更します。
KAPM15753-I	The database user authentication information will now be restored to default. (type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : プログラム種別	DB ユーザーの認証情報をデフォルトにします。
KAPM15754-I	The database user authentication information will now be reset. (type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : プログラム種別	DB ユーザーの認証情報をリセットします。
KAPM15755-E	An attempt to execute JNI failed.	JNI の実行に失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAPM15756-E	An error occurred during file I/O processing.	ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
KAPM15757-I	Registration processing was successful. (target = <i>aa...aa</i> , return code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 処理対象の情報 <i>bb...bb</i> : リターンコード	登録処理が完了しました。
KAPM15758-I	Deletion processing was successful. (target = <i>aa...aa</i> , return code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 処理対象の情報	削除処理が成功しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>bb...bb</i> : リターンコード	
KAPM15759-E	An error occurred during access to the DBMS.	DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。 次の対処をしてください。 1. コマンドを再実行してください。 2. 共通コンポーネントの認証情報の変更で失敗した場合は、失敗したときに指定した newid の値を oldid と newid に指定し、 newpass の値を oldpass と newpass に指定して再実行してください。 3. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15760-E	An error occurred during access to the DBMS. (error code = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : エラーコード	DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。 次の対処をしてください。 1. コマンドを再実行してください。 2. 共通コンポーネントの認証情報の変更で失敗した場合は、失敗したときに指定した newid の値を oldid と newid に指定し、 newpass の値を oldpass と newpass に指定して再実行してください。 3. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15765-E	The ID or password is invalid.	ID またはパスワードが不正です。 次の対処をしてください。 1. 指定した ID またはパスワードが正しいか確認してください。 2. 指定した ID またはパスワードが使用できる文字であるか確認してください。 3. 指定した ID またはパスワードの長さが最大値を超えていないか確認してください。 4. 共通コンポーネントの ID とパスワードを指定していない場合は、 hcmds64dbuser コマンドで共通コンポーネントの設定を行ってください。 5. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15766-E	The ID or password is invalid. (error code = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : エラーコード	ID またはパスワードが不正です。 次の対処をしてください。 1. 指定した ID またはパスワードが正しいか確認してください。 2. 指定した ID またはパスワードが使用できる文字であるか確認してください。 3. 指定した ID またはパスワードの長さが最大値を超えていないか確認してください。 4. 共通コンポーネントの ID とパスワードを指定していない場合は、 hcmds64dbuser コマンドで共通コンポーネントの設定を行ってください。 5. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15767-I	Common Component is set to the default settings.	共通コンポーネントの設定は、デフォルトです。
KAPM15768-I	Common Component is not set to the default settings.	共通コンポーネントの設定は、デフォルトではありません。
KAPM15769-E	The specified ID cannot be used, because it is reserved.	指定した ID は予約済みのため、使用できません。別の ID を指定して、再度実行ください。
KAPM15770-I	Confirm that the Common Component settings are the default settings.	共通コンポーネントの設定が、デフォルトになっているか確認しています。
KAPM15781-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15782-E	The specified argument is invalid.	指定した引数に誤りがあります。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15783-I	The specified string contains one or more invalid characters.	指定した文字列に使用禁止文字が含まれています。
KAPM15784-I	The command ended normally.	コマンドは正常に終了しました。
KAPM15785-E	The specified string contains an invalid character.	指定した文字列には使用できない文字が含まれています。使用できる文字に変更したあと、コマンドを再実行してください。
KAPM15792-E	An option is invalid.	オプションが誤っています。正しいオプションを指定してください。
KAPM15793-E	An internal error occurred.	内部エラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15794-E	The file format is invalid.	ファイルの形式が誤っています。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15800-I	The size of the work area was successfully changed.	作業用領域サイズの変更に成功しました。
KAPM15801-I	The size of the system file area was successfully changed.	システムファイル用領域サイズの変更に成功しました。
KAPM15802-I	Are you sure you want to execute the hcmdsdbchgwork command? (Y/N)	コマンド実行を確認するメッセージ。
KAPM15804-I	The size of the work area is <i>aa...aa</i> . <i>aa...aa</i> : 設定されているサイズ	現在設定している作業表用領域のサイズが出力されます。
KAPM15805-I	The size of the system file area is <i>aa...aa</i> . <i>aa...aa</i> : 設定されているサイズ	現在設定しているシステムファイル用領域のサイズが出力されます。
KAPM15808-I	The command will now be executed. (specified command = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 実行するコマンドライン	コマンドを実行します。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM15810-I	The size of the work area will now be changed.	作業用領域サイズの変更を開始します。
KAPM15811-I	The size of the system file area will now be changed.	システムファイル用領域サイズの変更を開始します。
KAPM15812-I	Change processing completed.	変更処理が完了しました。
KAPM15813-I	The service and database were stopped.	サービスおよびデータベースを停止しました。
KAPM15814-I	The HiRDB service was successfully stopped.	HiRDB サービスの正常停止に成功しました。
KAPM15815-I	<i>bb...bb</i> was set for the <i>aa...aa</i> key in the hcmdsdbchgwork_setting file. <i>aa...aa</i> : キー名 <i>bb...bb</i> : 設定する値	hcmdsdbchgwork_setting ファイルに値を書き込みました。
KAPM15816-I	The hcmdsdbchgwork_setting file was created.	hcmdsdbchgwork_setting ファイルを作成しました。
KAPM15820-E	HiRDB is not set up.	HiRDB がセットアップされていないため、続行できません。 HiRDB のセットアップ状態を確認してください。
KAPM15821-E	The HiRDB setup status is "Standby".	HiRDB のセットアップ状態は待機系です。 スタンドアロンまたは実行系で実行してください。
KAPM15822-E	Stopping of the service or database failed.	サービスまたはデータベースの停止に失敗しました。 しばらく待ってから、hcmds64srv コマンドに stop オプションを指定し、実行して、サービスと HiRDB が正常停止していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15823-E	An internal error occurred.	内部エラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15824-E	An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15825-E	Starting of the HiRDB service failed.	HiRDB サービスの起動に失敗しました。 しばらく待ってから、hcmds64srv コマンドに stop オプションを指定し、実行して、サービスと HiRDB が正常停止していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15826-E	Stopping of the HiRDB service failed.	HiRDB サービスの停止に失敗しました。 しばらく待ってから、hcmds64srv コマンドに stop オプションを指定し、実行して、サービスと HiRDB が正常停止していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM15827-E	Reading of the configuration file failed.	設定ファイルが読み込めませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15828-E	One or more command options are invalid.	コマンドのオプションが誤っています。 正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。
KAPM15829-E	A user operation interrupted the command execution.	ユーザー操作によって中断されました。 コマンドを実行する場合は、KAPM15802-I の応答入力で"Y"を指定してください。
KAPM15830-E	hcmsdbchgwork command execution failed.	hcmsdbchgwork コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15831-E	Command execution failed. (return code = aa...aa) aa...aa : リターンコード	コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15832-E	An invalid value is set in the aa...aa file. aa...aa : ファイル名	対象ファイルに正しくない値が設定されています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15833-E	An exception occurred during command execution.	コマンドの実行中に例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15834-E	No command arguments are specified.	コマンドの引数が指定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15835-E	aa...aa aa...aa : デバッグ用情報	デバッグ用情報です。
KAPM15840-I	The hcmslicenseconvert3 command started.	hcmslicenseconvert3 コマンドを開始しました。
KAPM15841-I	The hcmslicenseconvert3 command finished successfully.	hcmslicenseconvert3 コマンドが終了しました。
KAPM15842-E	The hcmslicenseconvert3 command failed.	hcmslicenseconvert3 コマンドが失敗しました。 直前のメッセージに従って対処してください。
KAPM15845-E	Acquisition of the HBase installation path failed.	HBase のインストールパスの取得に失敗しました。 再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15846-E	Acquisition of the HBase64 installation path failed.	HBase64 のインストールパスの取得に失敗しました。 再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		す。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15847-E	HBase is not installed.	HBase がインストールされていません。 Hitachi Command Suite 共通コンポーネントがインストールされているか確認してください。
KAPM15848-E	There is no license information file. (type = aa...aa) aa...aa : 製品種別	ライセンス情報ファイルがありません。 該当製品のライセンスが入力されていることを確認してください。ライセンスが入力されている場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15849-E	An option is invalid.	オプションが誤っています。 オプションを確認してください。
KAPM15850-E	An attempt to transfer the license information failed. (type = aa...aa) aa...aa : 製品種別	ライセンス情報ファイルの移行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15852-E	A memory allocation error occurred.	メモリー確保エラーが発生しました。 再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15853-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15854-W	Log initialization failed.	ログの初期化に失敗しました。
KAPM15855-W	The license information file at the transfer destination was overwritten. (type = aa...aa) aa...aa : 製品種別	移行先のライセンス情報ファイルを上書きしました。
KAPM15856-E	Modification of the file attribute failed. (file = aa...aa) aa...aa : ファイルパス	ライセンス情報ファイルのファイル属性変更に失敗しました。 再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15857-E	An error occurred in an internal function. (calling function = aa...aa, function used = bb...bb, notes = cc...cc, error code = dd...dd) aa...aa : 呼び出し関数 bb...bb : 使用関数 cc...cc : 備考 dd...dd : エラーコード	内部関数でエラーが発生しました。 次に続くメッセージを参照してください。
KAPM15858-W	There is no license history. (type = aa...aa) aa...aa : 製品種別	ライセンス履歴がありません。
KAPM15859-W	An attempt to transfer the license history failed. (type = aa...aa) aa...aa : 製品種別	ライセンス履歴の移行に失敗しました。
KAPM15860-W	An attempt to transfer the license log file failed. (type = aa...aa)	ライセンスログファイルの移行に失敗しました。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : 製品種別	
KAPM15861-W	Creation of the directory for backing up the license history failed. (type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 製品種別	ライセンス履歴を退避するディレクトリの作成に失敗しました。
KAPM15862-I	The license information file will now be migrated. (type = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 製品種別	ライセンス情報ファイルを移行します。
KAPM15872-E	An option is incorrect.	オプションが誤っています。 オプションの指定を見直してからコマンドを再実行してください。
KAPM15873-E	An option is incorrect. (code = [<i>aa...aa</i>], data = [<i>bb...bb</i>]) <i>aa...aa</i> : 誤っている個所を示すコード <i>bb...bb</i> : 誤りを含むオプションと値	オプションが誤っています。 オプションの指定を見直してからコマンドを再実行してください。
KAPM15874-I	hcms64dbconvert [<i>aa...aa</i>]{ [<i>bb...bb</i>],...[...]} <i>aa...aa</i> : コマンドライン引数 <i>bb...bb</i> : コマンドライン引数	hcms64dbconvert コマンドに指定したオプションを表示します。
KAPM15875-I	The hcms64dbconvert command started.	hcms64dbconvert コマンドを開始しました。
KAPM15876-I	The hcms64dbconvert command finished normally.	hcms64dbconvert コマンドは正常に終了しました。
KAPM15877-I	Product data will not be registered, because the data will not be migrated. (product name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 製品名	データ移行の対象ではないため、登録処理をしません。
KAPM15900-I	Re-create the database in the following directory.	以下のディレクトリにデータベースを再作成します。
KAPM15901-I	Set the system area in the following directory.	以下のディレクトリにシステム領域を設定します。
KAPM15902-I	If you continue, the database will be re-created. Are you sure you want to continue? (y/n) [default=n]	続行すると、データベースを再作成します。続行してよろしいですか？
KAPM15903-I	If you continue, the system area will be set. Are you sure you want to continue? (y/n) [default=n]	続行すると、システム領域を設定します。続行してよろしいですか？
KAPM15904-E	An option is invalid.	オプションに誤りがあります。 オプションの指定を見直してください。
KAPM15905-E	The registered product is not supported by the hcms64dbinit command. (product name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 製品名	登録されている製品が hcms64dbinit コマンドに対応していません。 データベースを回復するには、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15906-E	HiRDB has not been set up.	HiRDB がセットアップされていません。 データベースを回復するには、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15907-E	Failed to stop the HiRDB service.	HiRDB サービスの停止に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM15908-E	An attempt to perform an unsetup of the database failed. Retry the operation. If the problem persists, contact customer support, who might ask you to collect troubleshooting information.	データベースのアンセットアップに失敗しました。再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。 再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM15909-E	Failed to start the HiRDB service.	HiRDB サービスの起動に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM15910-E	Failed to re-create the database. Remove the cause of the failure to create the database, and then try again. If the problem persists, contact customer support, who might ask you to collect troubleshooting information.	データベースの再作成に失敗しました。データベースの作成に失敗した原因を取り除いてから再実行してください。 問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。 次のことを確認して hcmds64dbinit コマンドを再実行してください。 <ul style="list-style-type: none"> クラスタ環境の場合、HCS 用のクラスタ登録サービスがすべて監視対象外になっているか。 データベース作成先のファイルシステムの容量に十分な空き領域があるか。 データベース作成先のパスに、空白が含まれてないか。 問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM15911-E	A command of the registered product failed. (product name = aa...aa) aa...aa : 製品名	登録されている製品のコマンドが失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM15912-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM15913-W	An attempt to delete a temporary directory failed. Manually delete the directory. (path = aa...aa) aa...aa : パス	一時ディレクトリの削除に失敗したため、ディレクトリが残っています。手動で削除してください。 手動で削除してください。
KAPM15914-I	Processing ended normally.	処理は正常に終了しました。
KAPM15915-E	The parameter definition file of a higher-level product required to re-create the database is corrupted. Restore the parameter definition file, and then try again. (product name = aa...aa) aa...aa : 製品名	データベース再作成に必要な上位製品のパラメーター定義ファイルが破損しています。パラメーター定義ファイルを復元してから再実行してください。 パラメーター定義ファイルを復元してから再実行してください。
KAPM15916-E	The process for re-creating the database will stop because the setup destination of the database cannot be acquired.	データベースのセットアップ先が取得できないため、データベース再作成処理を中断します。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM15917-E	The specified directory path is invalid. (path = aa...aa) Specify another directory. aa...aa : パス	指定したディレクトリのパスが不正です。別のディレクトリを指定してください。
KAPM15918-E	The database setup file remains because an attempt to delete it failed. (path = aa...aa) Manually delete the file. aa...aa : パス	データベースのセットアップファイルの削除に失敗したため、ファイルが残っています。手動で削除してください。 手動で削除してください。
KAPM15919-I	Re-create the database as the online system of the cluster system in the directory below.	以下のディレクトリにクラスタシステムの実行系としてデータベースを再作成します。
KAPM15922-I	The hcmds64dbinit command started.	hcmds64dbinit コマンドが開始しました。
KAPM15923-I	The hcmds64dbinit command finished.	hcmds64dbinit コマンドが終了しました。
KAPM15924-I	Read processing of a recovery file was performed.	リカバリファイルの読み込み処理を実行しました。
KAPM15925-E	A file with the same name as the specified directory name already exists. (path = aa...aa) aa...aa : パス	指定したディレクトリ名は、すでにファイルとしてあります。 databasepath オプションで指定したディレクトリのパスを見直してください。
KAPM15926-E	An exception occurred.	例外が発生しました。 前後のメッセージの対処に従ってください。
KAPM15927-E	The absolute path of the location to which the system area was installed cannot be acquired.	システム領域のインストールされた絶対パスが取得できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15928-E	The contents of the hcmdsdbinit.ini file are invalid.	hcmdsdbinit.ini ファイルの内容が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15929-E	The hcmdsdbset.ini file does not exist.	hcmdsdbset.ini ファイルがありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15930-E	The hcmdsdbsetCheck.ini file does not exist.	hcmdsdbsetCheck.ini ファイルがありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15931-E	The hcmdsdbsetOrder.ini file does not exist.	hcmdsdbsetOrder.ini ファイルがありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15932-I	HiRDB is in a stand-alone setup.	HiRDB はスタンドアロンとしてセットアップされています。
KAPM15933-I	HiRDB is in an online setup.	HiRDB は実行系としてセットアップされています。
KAPM15934-I	HiRDB is in a standby setup.	HiRDB は待機系としてセットアップされています。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM15935-E	The file was not found. (file name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルが見つかりませんでした。 前後のメッセージの対処に従ってください。
KAPM15936-E	The database mode is invalid. (mode = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : モード	不正なデータベースのモードです。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15937-E	The path of the location in which the database is stored cannot be acquired. (product name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 製品名	データベースの格納パスが取得できません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15938-E	The database has not been set up. (product name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 製品名	データベースがセットアップされていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15939-E	Failed to delete the specified file. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	ファイルの削除に失敗しました。 前後のメッセージの対処に従ってください。
KAPM15940-E	The command of the product for re-creating the database does not exist. (product name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 製品名	製品のデータベース再作成コマンドがありません。 前後のメッセージの対処に従ってください。
KAPM15941-E	An attempt to clear a DBMS environment variable failed.	DBMS クライアント環境変数のクリアに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15942-I	Backup of the configuration file is complete.	コンフィギュレーションファイルのバックアップが完了しました。
KAPM15943-I	Execution of an internal command was successful. (command path = <i>aa...aa</i> , return code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : コマンドパス <i>bb...bb</i> : リターンコード	内部コマンドの実行に成功しました。
KAPM15944-E	Execution of an internal command failed. (command path = <i>aa...aa</i> , return code = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : コマンドパス <i>bb...bb</i> : リターンコード	内部コマンドの実行に失敗しました。 前、または後に続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM15945-I	Execution of the hcmds64srv command did not stop the service.	hcmds64srv コマンドでサービスが停止しませんでした。
KAPM15946-E	The hcmds64srv command failed to stop the service.	hcmds64srv コマンドでのサービス停止に失敗しました。 前、または後に続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM15947-E	hcmds.home is not set for the environment variable.	環境変数に hcmds.home が設定されていません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15948-I	File <i>aa...aa</i> will be copied. <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルをコピーします。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM15949-E	The directory name exceeds <i>aa...aa</i> characters. <i>aa...aa</i> : 文字数	ディレクトリ名が規定文字数を超過しています。 databasepath オプションで指定したディレクトリのパスを見直してください。
KAPM15952-I	A command will now be executed. (command line = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : コマンドライン	コマンドラインのコマンドを実行します。
KAPM15953-E	The hcmts64chgtsid command failed.	hcmts64chgtsid コマンドが失敗しました。 再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15954-E	An option is invalid.	オプションに誤りがあります。 オプションの指定を見直してください。
KAPM15955-I	The trusted server ID will be displayed. (trusted server ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ識別子	サーバ識別子を画面に表示します。
KAPM15956-I	The trusted server ID was changed successfully. (trusted server ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ識別子	サーバ識別子の変更に成功しました。
KAPM15957-E	The trusted server ID file was not found.	サーバ識別子ファイルがありません。 hcmts64chgtsid コマンドで、サーバ識別子を変更してから再実行してください。
KAPM15958-E	Failed to open the trusted server ID file.	サーバ識別子ファイルのオープンに失敗しました。 再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15959-E	A value set in the trusted server ID file is invalid.	サーバ識別子ファイルの設定値が不正です。 hcmts64chgtsid コマンドで、サーバ識別子を変更してから再実行してください。
KAPM15960-E	The value of hcmts.home could not be acquired.	hcmts.home の値が取得できませんでした。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15961-E	The trusted server ID was invalid. (trusted server ID = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : サーバ識別子	サーバ識別子は不正です。 指定したサーバ識別子を確認し、再実行してください。
KAPM15962-I	A new settings file was created.	設定ファイルを新規作成しました。
KAPM15963-E	Failed to write to the trusted server ID settings file.	サーバ識別子の設定ファイルへの書き込みに失敗しました。 再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15964-I	Execution of the hcmts64chgtsid command was successful.	hcmts64chgtsid コマンドの実行に成功しました。
KAPM15966-E	Creation of the settings file failed.	設定ファイルの作成に失敗しました。 再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM15967-E	No trusted server ID is specified for the argument.	引数にサーバ識別子が指定されていません。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		hcmds64chgtsid コマンドで、サーバ識別子を変更してから再実行してください。
KAPM15968-E	The length of the trusted server ID exceeds 255 characters.	サーバ識別子の長さが 255 を超えています。 name オプションの場合： 指定したサーバ識別子を確認し、再実行してください。 print オプションの場合： hcmds64chgtsid コマンドで、サーバ識別子を変更してから再実行してください。
KAPM15969-E	The trusted server ID is not registered.	サーバ識別子が登録されていません。 hcmds64chgtsid コマンドで、サーバ識別子を変更してから再実行してください。
KAPM15970-E	The trusted server ID is being used in the trusted server information registered by the hcmd64trust command. (trusted server ID = aa...aa) aa...aa : サーバ識別子	hcmds64trust コマンドで登録している接続先情報に同じサーバ識別子を使用されています。 hcmds64trust の print オプションで表示されるサーバ識別子を指定することはできません。 別のサーバ識別子を指定し、再実行してください。
KAPM15999-E	An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。 再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16000-E	Execution of the command for stopping the service failed.	サービス停止コマンドの実行に失敗しました。 前、または後に続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM16001-E	Execution of the command to perform an unsetup of a database failed.	データベースのアンセットアップコマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16002-E	The recovery point is invalid. (recovery point = aa...aa) aa...aa : リカバリーポイント	リカバリーポイントが不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16003-E	The status of the service is invalid. (service status = aa...aa) aa...aa : サービスの状態	サービスの状態が不正です。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16004-E	An error occurred during database setup.	データベースのセットアップで障害が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16005-E	The hcmd64dbsetRDArea.ini file does not exist.	hcmd64dbsetRDArea.ini ファイルがありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16006-E	A user operation interrupted execution of the command.	ユーザーの操作によってコマンドの実行を中断しました。 コマンドを実行する場合は、応答入力で"Y"を指定してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM16007-E	Execution of the hcmdsgetname command failed.	hcmdsgetname コマンドの実行に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16008-I	Processing to stop the HiRDB service is complete.	HiRDB サービスの停止処理が完了しました。
KAPM16009-I	Deletion of the database is complete.	データベースの削除が完了しました。
KAPM16010-I	The processing following deletion of a database is complete.	データベースの削除後の処理が完了しました。
KAPM16011-I	Processing to start the HiRDB service is complete.	HiRDB サービスの起動処理が完了しました。
KAPM16012-I	Processing to set up the database is complete.	データベースのセットアップ処理が完了しました。
KAPM16013-I	Execution of the command for re-creating the database of each product is complete.	各製品のデータベースの再作成コマンドの実行が完了しました。
KAPM16014-I	The recovery point was set up. (recovery point = aa...aa) aa...aa : リカバリーポイント	リカバリーポイントを設定しました。
KAPM16015-I	Processing to check whether the higher-level product supports database re-creation is complete.	上位製品がデータベース再作成に対応しているかのチェック処理が完了しました。
KAPM16016-I	Setup state processing of a database is complete.	データベースのセットアップ状況処理が完了しました。
KAPM16017-I	Processing to check the parameter definition file is complete.	パラメーター定義ファイルのチェック処理が完了しました。
KAPM16018-I	Processing to delete the HiRDB client environment variable is complete.	HiRDB クライアント環境変数の削除処理が完了しました。
KAPM16019-I	The setup mode of the database was set up. (mode = aa...aa) aa...aa : モード	データベースのセットアップモードを設定しました。
KAPM16020-I	The check of the setup state of a database is complete.	データベースのセットアップ状況のチェックが完了しました。
KAPM16021-I	The check of the value specified for the databasepath option is complete.	databasepath オプションの指定値のチェックが完了しました。
KAPM16022-I	Deployment of the database setup file is complete.	データベースのセットアップファイルの配置が完了しました。
KAPM16023-I	Deployment of a cluster file is complete.	クラスタファイルの配置が完了しました。
KAPM16024-I	Creation of the directory specified for the databasepath option is complete.	databasepath オプションで指定したディレクトリの作成が完了しました。
KAPM16025-I	The confirmation message for a non-cluster environment was displayed.	非クラスタ環境での確認メッセージを表示しました。
KAPM16026-I	The confirmation message for the online system in a cluster environment was displayed.	クラスタ環境の実行系での確認メッセージを表示しました。
KAPM16027-I	The confirmation message for the standby system in a cluster environment was displayed.	クラスタ環境の待機系での確認メッセージを表示しました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM16028-I	The database was set up in the location specified for the databasepath option.	databasepath オプションで指定した場所へデータベースをセットアップしました。
KAPM16029-I	The database was set up in the existing location.	既存の場所へデータベースをセットアップしました。
KAPM16031-E	The hcmts64dbinit command could not re-create the database because the hcmts64dbclustersetup command did not finish normally.	hcmts64dbclustersetup コマンドが正常終了していないため、hcmts64dbinit コマンドでデータベースを再作成できませんでした。 hcmts64dbclustersetup コマンドが正常終了したあと、hcmts64dbinit コマンドを再実行してください。
KAPM16032-E	The hcmts64dbinit command could not re-create the database because the hcmts64dbrepair command did not finish normally.	hcmts64dbrepair コマンドが正常終了していないため、hcmts64dbinit コマンドでデータベースを再作成できませんでした。 hcmts64dbrepair コマンドが正常終了したあと、hcmts64dbinit コマンドを再実行してください。
KAPM16033-I	The check of whether the database operation completed has finished. (operation = aa..aa) aa..aa : コマンド名	データベースの操作が完了しているかのチェックが終了しました。
KAPM16034-E	The cluster.conf file does not exist.	cluster.conf ファイルがありません。 cluster.conf ファイルがあることを確認してください。cluster.conf ファイルがない場合、cluster.conf ファイルを作成し、hcmts64dbinit コマンドを再実行してください。
KAPM16035-E	The contents of the cluster.conf file are invalid.	cluster.conf ファイルに設定されているデータベースのモードと、セットアップしているデータベースのモードが異なります。 cluster.conf ファイルの内容を確認して、hcmts64dbinit コマンドを再実行してください。
KAPM16036-I	The entered character was not y or n. Please enter y or n.	改めて、確認します。 続行してよろしいですか？
KAPM16037-E	Copying of the unload function file failed.	アンロード機能ファイルのコピーに失敗しました。 再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16038-I	aa...aa aa...aa : 標準エラー出力	コマンド実行時の標準エラー出力です。 前または、後に続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM16039-I	Processing to stop the HiRDB service started.	HiRDB サービスの停止処理を開始しました。
KAPM16040-I	Processing to stop the HiRDB service finished.	HiRDB サービスの停止処理を終了しました。
KAPM16041-I	Processing to delete the database started.	データベースの削除を開始しました。
KAPM16042-I	Processing to delete the database finished.	データベースの削除を終了しました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM16043-I	Processing to set up the database started.	データベースのセットアップ処理を開始しました。
KAPM16044-I	Processing to set up the database finished.	データベースのセットアップ処理を終了しました。
KAPM16045-I	Processing to initialize the database started.	データベースの初期化処理を開始しました。
KAPM16046-I	Processing to initialize the database finished.	データベースの初期化処理を終了しました。
KAPM16052-I	A command will execute. (command line = aa...aa) aa...aa : コマンドライン	コマンドを実行します。
KAPM16053-I	The hcmts64trust command finished successfully.	hcmts64trust コマンドの実行に成功しました。
KAPM16054-E	The hcmts64trust command failed.	hcmts64trust コマンドが失敗しました。再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16055-E	An option is invalid.	オプションに誤りがあります。オプションの指定を見直してください。
KAPM16056-E	There is an error in the specified secret.	指定したシークレットに誤りがあります。指定したシークレットを見直して再実行してください。
KAPM16057-W	The trusted server information is not registered.	接続先情報が登録されていません。hcmts64trust コマンドで、接続先情報を登録してから再実行してください。
KAPM16058-I	The registered trusted server information will be output to the screen.	登録されている接続先情報を画面に表示します。
KAPM16059-I	The access point information was registered successfully. (host name = aa...aa, bb...bb = cc...cc, trusted server ID = dd...dd) aa...aa : ホスト名 bb...bb : ポート種別 cc...cc : ポート番号 dd...dd : 接続先から取得したサーバ識別子	接続先情報の登録に成功しました。
KAPM16060-I	The trusted server information was deleted successfully. (trusted server ID = aa...aa) aa...aa : サーバ識別子	接続先情報の削除に成功しました。
KAPM16061-I	All trusted server information was deleted successfully.	すべての接続先情報の削除に成功しました。
KAPM16062-E	The value of hcmts.home could not be acquired.	hcmts.home の値が取得できませんでした。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16063-E	The trusted server information file was not found.	接続先情報ファイルがありません。hcmts64trust コマンドで、接続先情報を登録してから再実行してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM16064-E	Failed to delete the trusted server ID because there is no matching trusted server ID.	一致するサーバ識別子がないため、削除に失敗しました。 hcmds64trust コマンドで登録されているサーバ識別子を指定して再実行してください。
KAPM16065-E	Failed to delete the trusted server information file.	接続先情報ファイルの削除に失敗しました。再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16066-E	The trusted server information file was altered.	接続先情報ファイルが改ざんされています。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16067-E	The hcmdsfilehash command failed. (code = aa...aa) aa...aa : リターンコード	hcmdsfilehash コマンドの実行に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16068-E	The setting value for the trusted server information file is invalid.	接続先情報ファイルの設定値が誤っています。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16069-E	Failed to read the trusted server information file.	接続先情報ファイルの読み込みに失敗しました。再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16070-E	A trusted server ID is invalid. (trusted server ID = aa...aa) aa...aa : サーバ識別子	サーバ識別子が誤っています。指定したサーバ識別子を確認し、再実行してください。
KAPM16071-E	No trusted server ID is specified in the argument.	引数にサーバ識別子が指定されていません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16072-E	The length of the trusted server ID exceeds 255 characters.	サーバ識別子の長さが 255 を超えています。 print オプションの場合： 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 delete オプションの場合： 指定したサーバ識別子を確認し、再実行してください。
KAPM16073-E	The access point information is invalid. (host name = aa...aa, bb...bb = cc...cc) aa...aa : ホスト名 bb...bb : ポート種別 cc...cc : ポート番号	接続先情報が誤っています。指定した接続先情報を確認し、再実行してください。
KAPM16074-E	Failed to authenticate. (host name = aa...aa, bb...bb = cc...cc) aa...aa : ホスト名 bb...bb : ポート種別 cc...cc : ポート番号	認証に失敗しました。接続確認で認証に失敗しました。指定したユーザー ID とパスワードを確認し、再実行してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM16075-E	Failed to connect to the specified server. (host name = <i>aa...aa</i> , <i>bb...bb</i> = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ホスト名 <i>bb...bb</i> : ポート種別 <i>cc...cc</i> : ポート番号	指定したサーバとの接続に失敗しました。 次の対処をしてください。 1. 指定した接続先に接続できることを確認してください。 2. 指定した接続先のサーバで <code>hcnds64srv</code> コマンドを実行してサービスを起動し、しばらく待ってから再実行してください。 3. 再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16076-E	The version of the product for the access point is old.	接続先の製品が古いバージョンです。 接続先情報を登録できる製品バージョンにアップグレードしてください。
KAPM16077-E	Failed to create a token.	トークンの生成に失敗しました。 再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16078-E	Failed to connect to the external authentication server.	外部認証サーバとの接続に失敗しました。 次の対処をしてください。 LDAP の場合 : 1. <code>exauth.properties</code> に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 2. <code>hcnds64ldapuser</code> コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 3. StartTLS で通信するときは、 SSL の設定を確認してください。 4. OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。 5. 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 RADIUS の場合 : 1. <code>exauth.properties</code> に設定されているホスト、ポート、およびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。 2. <code>hcnds64radiussecret</code> コマンドで <code>exauth.properties</code> の <code>auth.server.name</code> 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。 3. 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。 Kerberos の場合 : 1. <code>exauth.properties</code> に設定されているレム名と KDC が正しいか確認してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		<p>2 ネットワークが正しく接続されているか確認してください。</p> <p>3 外部認証サーバが Kerberos V5 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。</p> <p>4 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。</p>
KAPM16079-E	The DBMS is not running.	DBMS が起動していません。 指定した接続先のサーバで <code>hcmds64srv</code> コマンドを実行してサービスを起動してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM16080-E	Failed to confirm the connection. (host name = <i>aa...aa</i> , <i>bb...bb</i> = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ホスト名 <i>bb...bb</i> : ポート種別 <i>cc...cc</i> : ポート番号	接続確認に失敗しました。 再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM16081-E	Failed to acquire the trusted server ID from the token.	トークンからサーバ識別子の取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM16082-E	Failed to write to the trusted server information file.	接続情報先ファイルへの書き込みに失敗しました。 再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM16083-E	Failed to acquire the input value.	入力値の取得に失敗しました。 再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM16084-W	The specified trusted server information is already registered. (host name = <i>aa...aa</i> , <i>bb...bb</i> = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ホスト名 <i>bb...bb</i> : ポート種別 <i>cc...cc</i> : ポート番号	指定した接続先情報はすでに登録されています。
KAPM16085-E	The specified trusted server information is already registered. (host name = <i>aa...aa</i> , <i>bb...bb</i> = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ホスト名 <i>bb...bb</i> : ポート種別 <i>cc...cc</i> : ポート番号	指定した接続先情報はすでに登録されています。 <code>hcmds64chgtsid</code> を実行してサーバ識別子を変更してください。
KAPM16087-E	Resolution of the specified host name failed. (host name = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ホスト名	指定したホスト名を解決できません。 指定したホスト名を確認し、再実行してください。
KAPM16088-E	Registration failed because the server ID of the specified connection destination is the same as the trusted server ID. (host name = <i>aa...aa</i> , <i>bb...bb</i> = <i>cc...cc</i>) <i>aa...aa</i> : ホスト名 <i>bb...bb</i> : ポート種別	指定した接続先のサーバ識別子が自身のサーバ識別子と同じため登録できません。 自身のサーバ識別子または指定した接続先のサーバ識別子を <code>hcmds64chgtsid</code> コマンドを実行して変更し、再実行してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>cc...cc</i> : ポート番号	
KAPM16089-I	A command will execute. (command line = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : コマンドライン	コマンドを実行します。
KAPM16090-E	The command cannot be executed on the secondary server.	セカンダリーサーバから実行することはできません。 プライマリーサーバから実行してください。
KAPM16091-E	The configuration definition file for SSL communication does not exist.	SSL 通信の構成定義ファイルがありません。 再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16092-E	The specified cipher type is invalid, or the specified cipher suites are invalid. (invalid ciphers = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 不正な ciphers	指定した暗号タイプ、または Cipher Suites が不正です。 次の対処をしてください。 1. 指定した暗号タイプ名に誤りがないか確認してください。 2. 指定した Cipher Suites が使用中の JDK にサポートされているか確認してください。 3. 同一の Cipher Suite を指定していないか確認してください。
KAPM16093-E	The specified SSL protocols are invalid. (invalid SSL protocols = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 不正な SSL プロトコル	指定した SSL プロトコルが不正です。 次の対処をしてください。 1. 指定した SSL プロトコルが使用中の JDK にサポートされているか確認してください。 2. 同一の SSL プロトコルを指定していないか確認してください。
KAPM16094-E	An attempt to configure SSL communication failed.	SSL 通信の設定に失敗しました。 直前のメッセージに従って対処してください。
KAPM16095-W	The SSL protocols defined by the cipher type will be used. (cipher type = <i>aa...aa</i> , SSL protocols = <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 暗号タイプ <i>bb...bb</i> : SSL プロトコル	暗号タイプで定義された SSL プロトコルが使われます。 ciphers オプションで暗号タイプを指定した場合は、暗号タイプで定義された SSL プロトコルが優先されます。任意の SSL プロトコルを使用したい場合は、ciphers オプションで Cipher Suites を指定し、sslprotocol オプションで任意の SSL プロトコルを指定してください。
KAPM16096-E	The DBMS of the access point is not running.	接続先の DBMS が停止しています。 指定した接続先のサーバで、hcmds64srv コマンドまたは hcmdsb64srv コマンドを実行してサービスを起動してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16097-E	The DBMS of the local system is not running.	ローカルシステムの DBMS が停止しています。 ローカルシステムで、hcmds64srv コマンドまたは hcmdsb64srv コマンドを実行して DBMS を起動してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16098-E	The DBMS is blocked.	DBMS が閉塞しています。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16099-E	An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM16100-I	The filesCopy method started.	filesCopy メソッドが開始しました。
KAPM16101-I	The file <i>aa...aa</i> already exists. <i>aa...aa</i> : ファイルのパス	ファイルがすでにあります。
KAPM16102-I	A file was not copied. (file = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイルのパス	ファイルのコピーはしませんでした。
KAPM16103-W	Failed to create a directory. (directory = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ディレクトリのパス	ディレクトリの作成が失敗しました。
KAPM16104-I	Copying was successful. (from <i>aa...aa</i> , to <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : ファイルのパス <i>bb...bb</i> : ファイルのパス	ファイルのコピーが成功しました。
KAPM16105-W	Copying failed. (from <i>aa...aa</i> , to <i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : ファイルのパス <i>bb...bb</i> : ファイルのパス	ファイルのコピーが失敗しました。
KAPM16106-E	The specified directory name already exists as a file. (file = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ファイルのパス	指定したディレクトリがファイルとしてあります。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM16107-E	The specified directory was not found. (directory = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ディレクトリのパス	指定したディレクトリがありません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM16108-E	An IO Exception occurred.	IO Exception が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。
KAPM16109-I	The filesCopy method finished.	filesCopy メソッドが終了しました。
KAPM16200-E	The file " <i>aa...aa</i> " is invalid. <i>aa...aa</i> : ファイル名	ファイルが不正な場合に出力されるメッセージです。 あとに続くメッセージの対処に従ってください。
KAPM16201-W	The JDK used will be changed to the JDK bundled with the product.	使用する JDK を製品に同梱された JDK へ変更します。
KAPM16202-E	An attempt to acquire the JDK version failed.	JDK のバージョンの取得に失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。
KAPM16203-E	An attempt to apply the JDK version information failed.	JDK のバージョン情報の反映に失敗しました。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。
KAPM16204-E	The command hcnds64chgjdk cannot be executed, because the installation of the product is incomplete.	製品のインストールが完了していないため、hcnds64chgjdk コマンドを実行できません。 インストールが完了していない製品を再インストールしてください。問題が解決しない場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
		す。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16220-W	The following server certificate will soon expire (days remaining = <i>aa...aa</i>) or has already expired. <i>aa...aa</i> : 日数	表示された証明書は <i>aa...aa</i> 日以内に有効期限が切れるか、既に有効期限が切れています。 <i>aa...aa</i> は、hcmts64checkcerts コマンドの days オプションで指定した値です。 表示された証明書の有効期限日を確認し、必要に応じて証明書を更新してください。
KAPM16221-W	A server certificate will soon expire (days remaining = <i>aa...aa</i>) or has already expired. (<i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 日数 <i>bb...bb</i> : 証明書情報	<i>bb...bb</i> の証明書は <i>aa...aa</i> 日以内に有効期限が切れるか、既に有効期限が切れています。 <i>aa...aa</i> は、hcmts64checkcerts コマンドの days オプションで指定した値です。 <i>bb...bb</i> の証明書の有効期限日を確認し、必要に応じて証明書を更新してください。
KAPM16222-W	The following server certificate was not found.	サーバ証明書はありません。 設定ファイルに記載したサーバ証明書のパスおよび形式が正しいか確認してください。
KAPM16223-W	A server certificate that is subject to be checked does not exist.	チェック対象のサーバ証明書がありません。
KAPM16224-I	No server certificate will expire within the following number of days: <i>aa...aa</i> . <i>aa...aa</i> : 日数	<i>aa...aa</i> 日以内に期限切れになるサーバ証明書はありません。
KAPM16225-I	All server certificates are indicated below.	すべてのサーバ証明書を表示します。
KAPM16226-E	The server certificate information file is invalid. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	サーバ証明書情報ファイルが誤っています。 パス <i>aa...aa</i> のファイルを見直して、再実行してください。問題が解決しない場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16227-E	The hcmts64checkcerts command ended abnormally.	hcmts64checkcerts コマンドが異常終了しました。 再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16228-E	An option is invalid.	オプションが不正です。 オプションの指定を見直して再実行してください。
KAPM16231-W	Failed to load a server certificate file. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	サーバ証明書の読み込みに失敗しました。 設定ファイルに記載したサーバ証明書のパスおよび形式が正しいか確認してください。
KAPM16232-W	A server certificate will soon expire (days remaining = <i>aa...aa</i>) or has already expired. (<i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 日数 <i>bb...bb</i> : 証明書情報	<i>bb...bb</i> の証明書は <i>aa...aa</i> 日以内に有効期限が切れるか、既に有効期限が切れています。 <i>aa...aa</i> は、hcmts64checkcerts コマンドの days オプションで指定した値です。 <i>bb...bb</i> の証明書の有効期限日を確認し、必要に応じて証明書を更新してください。
KAPM16233-W	A server certificate does not exist. (<i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : 証明書情報	サーバ証明書はありません。 設定ファイルに記載したサーバ証明書のパスおよび形式が正しいか確認してください。
KAPM16234-I	A server certificate is indicated. (<i>aa...aa</i>)	サーバ証明書を表示します。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : 証明書情報	
KAPM16235-I	The hcmts64checkcerts command started.	hcmts64checkcerts コマンドを開始しました。
KAPM16236-I	The command hcmts64checkcerts will now finish.	hcmts64checkcerts コマンドを終了します。
KAPM16237-I	hcmts64checkcerts [<i>aa...aa</i>]{ [<i>bb...bb</i>],.....[.....]} <i>aa...aa</i> : コマンドライン引数 <i>bb...bb</i> : コマンドライン引数	コマンドに指定されたオプションを表示します。
KAPM16238-I	SSL communication for Common Component has not been set.	共通コンポーネントの SSL 通信が設定されていません。
KAPM16239-E	A syntax error occurred in the user_httpsd.conf file. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	user_httpsd.conf ファイルでシンタックスエラーが発生しました。 パス <i>aa...aa</i> のファイルを見直して、再実行してください。問題が解決しない場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16240-W	The following SSL certificates will expire within <i>aa...aa</i> days or have already expired. <i>aa...aa</i> : 日数	表示された SSL 証明書は <i>aa...aa</i> 日以内に有効期限が切れるか、すでに有効期限が切れています。 <i>aa...aa</i> は、hcmts64checkcerts コマンドの days オプションで指定した値です。 表示された SSL 証明書の有効期限日を確認し、必要に応じて証明書を更新してください。
KAPM16241-W	The SSL certificate will expire within <i>aa...aa</i> days or has already expired. (<i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 日数 <i>bb...bb</i> : 証明書情報	<i>bb...bb</i> の SSL 証明書は <i>aa...aa</i> 日以内に有効期限が切れるか、すでに有効期限が切れています。 <i>aa...aa</i> は、hcmts64checkcerts コマンドの days オプションで指定した値です。 <i>bb...bb</i> の SSL 証明書の有効期限日を確認し、必要に応じて証明書を更新してください。
KAPM16242-W	The SSL certificate will expire within <i>aa...aa</i> days or has already expired. (<i>bb...bb</i>) <i>aa...aa</i> : 日数 <i>bb...bb</i> : 証明書情報	<i>bb...bb</i> の SSL 証明書は <i>aa...aa</i> 日以内に有効期限が切れるか、すでに有効期限が切れています。 <i>aa...aa</i> は、hcmts64checkcerts コマンドの days オプションで指定した値です。 <i>bb...bb</i> の SSL 証明書の有効期限日を確認し、必要に応じて証明書を更新してください。
KAPM16243-W	The following SSL certificates could not be found.	SSL 証明書はありません。 設定ファイルに記載した SSL 証明書のパスおよび形式が正しいか確認してください。
KAPM16244-W	There are no SSL certificates to be checked.	チェック対象の SSL 証明書がありません。
KAPM16245-I	There are no SSL certificates that will expire within <i>aa...aa</i> days. <i>aa...aa</i> : 日数	<i>aa...aa</i> 日以内に期限切れになる SSL 証明書はありません。
KAPM16246-I	All SSL certificates are displayed below.	すべての SSL 証明書を表示します。
KAPM16247-E	The SSL certificate information file is invalid. (path = <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : パス	SSL 証明書情報ファイルが誤っています。 パス <i>aa...aa</i> のファイルを見直して、再実行してください。問題が解決しない場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM16248-W	Failed to load the SSL certificate. (path = aa...aa) aa...aa : パス	SSL 証明書の読み込みに失敗しました。 設定ファイルに記載した SSL 証明書のパスおよび形式が正しいか確認してください。
KAPM16249-W	The SSL certificate does not exist. (aa...aa) aa...aa : 証明書情報	SSL 証明書はありません。 設定ファイルに記載した SSL 証明書のパスおよび形式が正しいか確認してください。
KAPM16280-E	aa...aa aa...aa : デバッグ用情報	デバッグ用情報です。
KAPM16285-E	The truststore file is not in JKS format.	トラストストアファイルは JKS 形式ではありません。 トラストストアのキーストアタイプを JKS 形式にしてください。
KAPM16300-I	Information about the SSL certificate is displayed. (aa...aa) aa...aa : 証明書情報	SSL 証明書を表示します。
KAPM16301-E	The target file is not in JKS format. (path = aa...aa) aa...aa : パス	対象のファイルは JKS 形式ではありません。 対象のファイルを JKS 形式にしてください。
KAPM16302-W	Failed to read the target file. (path = aa...aa) aa...aa : パス	対象のファイルの読み込みに失敗しました。 次の対処をしてください。 ・対象ファイルが存在するか確認してください。 ・対象ファイルが証明書であるかトラストストアであるか確認してください。
KAPM16303-E	The following file is not in JKS format.	以下のファイルは JKS 形式ではありません。 対象のファイルを JKS 形式にしてください。
KAPM16304-W	Failed to read the following file.	以下のファイルの読み込みに失敗しました。 次の対処をしてください。 ・対象ファイルが存在するか確認してください。 ・対象ファイルが証明書であるかトラストストアであるか確認してください。
KAPM16400-E	An option is invalid.	オプションが不正です。 オプションの指定を見直してから、再実行してください。
KAPM16401-I	A command was executed. (command path = aa...aa, option = bb...bb) aa...aa : コマンドパス bb...bb : オプション	コマンドを実行しました。
KAPM16422-I	hcnds64accountsecret [aa...aa]{, [bb...bb],.....[.....]} aa...aa : コマンドライン引数 bb...bb : コマンドライン引数	コマンドに指定されたオプションを表示します。
KAPM16423-E	An option is invalid.	オプションに誤りがあります。 オプションの指定を見直して再実行してください。
KAPM16424-E	An attempt to obtain the secret failed.	シークレットの取得に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16425-E	There is an error in the specified secret.	指定したシークレットに誤りがあります。 指定したシークレットを見直して再実行してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM16426-I	The hcnds64accountsecret command started.	hcnds64accountsecret コマンドを開始しました。
KAPM16427-I	The hcnds64accountsecret command finished.	hcnds64accountsecret コマンドが終了しました。
KAPM16429-E	An attempt to delete the secret file failed.	シークレットファイルの削除に失敗しました。再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16430-I	An operation on the secret file failed.	シークレットファイルの操作に失敗しました。再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16431-E	An attempt to change the attributes of the secret file failed.	シークレットファイルの属性の変更に失敗しました。再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16432-E	Execution of the hcndssethiddenfile command failed.	hcndssethiddenfile コマンドの実行に失敗しました。再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16433-I	The secret was successfully registered.	シークレットの登録に成功しました。
KAPM16434-I	The secret function of the account was successfully reset.	アカウントの隠ぺい機能のリセットに成功しました。
KAPM16435-E	An error occurred during encryption processing.	暗号処理で例外が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16436-E	An error occurred during decryption processing.	復号処理で例外が発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16437-E	An error occurred during processing to obtain random numbers.	乱数の取得処理で例外が発生しました。次に続くメッセージを参照してください。
KAPM16438-E	One or more arguments are invalid.	引数が不正です。引数を確認してください。
KAPM16439-E	The hcnds64accountsecret command failed.	hcnds64accountsecret コマンドが失敗しました。再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16449-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM16452-I	hcnds64restviewuser [aa...aa]{, [bb...bb],.....[.....]} aa...aa : コマンドライン引数 bb...bb : コマンドライン引数	コマンドに指定されたオプションを表示します。
KAPM16453-E	An option is invalid.	オプションに誤りがあります。 オプションの指定を見直して再実行してください。
KAPM16454-I	Execution of the hcnds64restviewuser command has started.	hcnds64restviewuser コマンドが開始しました。
KAPM16455-I	Execution of the hcnds64restviewuser command has finished.	hcnds64restviewuser コマンドが終了しました。
KAPM16456-I	Reference permissions were successfully set.	参照権限の設定に成功しました。
KAPM16457-I	Reference permissions were successfully reset.	参照権限の解除に成功しました。
KAPM16458-E	The command cannot be executed on the secondary server.	セカンダリサーバーからコマンドを実行することはできません。 プライマリーサーバから実行してください。
KAPM16459-E	The DBMS is not running.	DBMS が起動していません。 DBMS が起動しているか確認してください。
KAPM16460-E	The specified user does not exist. (user id = aa...aa) aa...aa : ユーザー ID	指定したユーザーは存在しません。 指定したユーザーが存在することを確認してください。
KAPM16461-E	Authentication failed.	認証に失敗しました。 ユーザー ID とパスワードが正しいことを確認してください。
KAPM16462-W	An attempt to reset reference permissions failed because the user does not exist. (user id = aa...aa) aa...aa : ユーザー ID	ユーザーが存在しないため、参照権限の解除に失敗しました。
KAPM16463-I	Reference permissions for all accounts were successfully reset.	すべてのアカウントの参照権限の解除に成功しました。
KAPM16464-I	There are no accounts that have reference permissions.	参照権限のアカウントが存在しません。
KAPM16465-I	Reference permissions for the user were set. (user id = aa...aa) aa...aa : ユーザー ID	ユーザーに参照権限を設定しました。
KAPM16466-I	Reference permissions for the user were reset. (user id = aa...aa) aa...aa : ユーザー ID	ユーザーの参照権限を解除しました。
KAPM16467-E	An error occurred when the common repository was accessed.	リポジトリアクセス時にエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16468-E	This operation cannot be performed on built-in user accounts.	ビルトインアカウントに対して操作はできません。 ユーザーの指定を見直してください。
KAPM16469-E	Communication with the authentication server failed.	認証サーバとの通信が失敗しました。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		HBase Storage Mgmt Common Service または HBase Storage Mgmt Web Service が起動していることを確認してください。
KAPM16479-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16482-I	hcmdsstartapp [aa...aa][{bb...bb},..... [.....}] aa...aa : コマンドライン引数 bb...bb : コマンドライン引数	コマンドに指定されたオプションを表示します。
KAPM16483-E	An option is invalid.	オプションに誤りがあります。 オプションの指定を見直して再実行してください。
KAPM16484-I	The command will now be executed. (command line to be executed = aa...aa) aa...aa : 実行するコマンドライン	コマンドを実行します。
KAPM16485-I	aa...aa aa...aa : 標準エラー出力	コマンド実行時の標準エラー出力です。
KAPM16486-I	aa...aa aa...aa : 標準出力	コマンド実行時の標準出力です。
KAPM16487-I	The command successfully executed.	コマンドの実行に成功しました。
KAPM16488-W	Execution of the command failed. (return code = aa...aa) aa...aa : リターンコード	コマンドの実行に失敗しました。
KAPM16489-E	An error occurred during execution of the command.	コマンドの実行中に例外が発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16492-E	The specified server is not registered. (server name = aa...aa) aa...aa : サーバ名	指定されたサーバが登録されていません。 サーバの登録状況を確認してください。
KAPM16493-E	Analysis of the management file failed.	管理ファイルの解析に失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16494-E	An attempt to read the management file failed.	管理ファイルの読み込みに失敗しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16495-I	A request to start an application was received. (server name = aa...aa, application name = bb...bb) aa...aa : サーバ名 bb...bb : アプリケーション名	アプリケーションの起動要求を受け付けました。
KAPM16496-E	The specified server is not a J2EE server. (server name = aa...aa) aa...aa : サーバ名	指定されたサーバは J2EE サーバではありません。 指定したサーバ名を見直してください。
KAPM16497-E	The J2EE server does not exist.	J2EE サーバが存在しません。 サーバの登録状況を確認してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
KAPM16498-E	Execution of the hcmsdstartapp command failed.	hcmsdstartapp コマンドが失敗しました。 上記のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。
KAPM16499-E	A fatal error occurred.	致命的なエラーが発生しました。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16520-W	Do you want to continue initializing the database? If you want to continue, make sure that the command hcmsd64dbrepair is not running. (y/n) [default=n]	初期化処理を続けますか。継続する場合は、hcmsd64dbrepair コマンドが実行中では無いことを確認してください。(y/n) [default=n] hcmsd64dbrepair コマンドが正常終了したあと、もしくは hcmsd64dbrepair コマンドが実行中でない時に、hcmsd64dbinit コマンドを再実行してください。
KAPM16521-W	Do you want to continue initializing the database? If you want to continue, make sure that the command hcmsd64dbclustersetup is not running. (y/n) [default=n]	初期化処理を続けますか。継続する場合は、hcmsd64dbclustersetup コマンドが実行中では無いことを確認してください。(y/n) [default=n] hcmsd64dbclustersetup コマンドが正常終了したあと、もしくは hcmsd64dbclustersetup コマンドが実行中でない時に、hcmsd64dbinit コマンドを再実行してください。
KAPM16522-I	A message confirming the execution of the command hcmsd64dbinit was displayed while the command hcmsd64dbrepair was still running.	hcmsd64dbrepair コマンド未完了状態における、hcmsd64dbinit コマンド実行に対する確認メッセージが表示されました。
KAPM16523-I	A message confirming the execution of the command hcmsd64dbinit was displayed while the command hcmsd64dbclustersetup was still running.	hcmsd64dbclustersetup コマンド未完了状態における、hcmsd64dbinit コマンド実行に対する確認メッセージが表示されました。
KAPM16524-I	The configuration file was successfully restored from the backup files of the command hcmsd64dbrepair.	hcmsd64dbrepair コマンドのバックアップファイルから設定ファイルのリストアに成功しました。
KAPM16525-I	The configuration file was successfully restored from the backup files of the command hcmsd64dbclustersetup.	hcmsd64dbclustersetup コマンドのバックアップファイルから設定ファイルのリストアに成功しました。
KAPM16527-E	The aa...aa file could not be read. aa...aa : ファイル名	ファイルが読み取れませんでした。 再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM16528-W	HiRDB will now be set up in a standalone configuration, because HiRDB was not set up correctly.	HiRDB が正しくセットアップされていないため、スタンドアロンでセットアップします。
KAPM19000-E	Service information file not found for the installed product. (Service Information file name = aa...aa, Product name = bb...bb, Version No. = cc...cc) To determine	インストールされている製品のサービス情報ファイルが見つかりません。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
	the cause and resolve the problem, detailed investigation is required. Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information. <i>aa...aa</i> : サービス情報ファイル名 <i>bb...bb</i> : 製品名 <i>cc...cc</i> : 製品バージョン	
KAPM19001-E	An option is invalid. usage: hcmds64clustersrvstate { /son /soff } /r ClusterResourceGroupName	オフライン／オンライン操作のコマンドのオプションが誤っています。
KAPM19002-E	An option is invalid. usage: hcmds64clustersrvupdate /sreg /r ClusterResourceGroupName /sd SharedDiskName /ap ClientAccessPointResourceName or: hcmds64clustersrvupdat /sdel /r ClusterResourceGroupName	サービス登録／削除操作のコマンドのオプションが誤っています。
KAPM19003-E	Parallel execution of the same command is restricted.	コマンドが 2 重に実行されています。
KAPM19004-E	This command does not support the installed product version.	クラスタセットアップユーティリティのバージョンが、インストールされているプロダクトバージョンに対応していません。 クラスタセットアップユーティリティのバージョンが最新か確認してください。 問題が解決しない場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM19005-E	An internal error occurred. To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required. Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.	次の要因で内部エラーが発生しました。 1. サービス情報ファイルに対応するバージョンがない。 2. サービス情報ファイルの読み込みエラー。 原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM19007-E	Failed in bringing online service-name : <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスのオンラインに失敗しました。
KAPM19008-E	Failed in bringing offline service-name : <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスのオフラインに失敗しました。
KAPM19009-E	Failed in registering service-name : <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの登録に失敗しました。
KAPM19010-E	Failed to delete service-name : <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : サービス名	サービスの削除に失敗しました。
KAPM19011-E	The request to register the service while setting dependencies did not succeed. Target service-name : <i>aa...aa</i> Setting dependencies service-name : <i>bb...bb</i>	依存関係に設定するサービスの登録に失敗しました。 製品の論理ホスト設定が完了していることを確認してください。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	<i>aa...aa</i> : 登録先サービス名 <i>bb...bb</i> : 依存関係に設定するサービス名	そのあとクラスタセットアップユーティリティでサービスを削除してから、登録し直してください。
KAPM19017-E	Cluster setup only supports 2 node cluster environments.	クラスタセットアップユーティリティバージョンがプロダクトバージョンに対応していません。
KAPM19018-E	The specified resource group is not found. Use the clustering management application to verify that the specified resource group is registered. ResourceGroupName : <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ロール名, またはリソースグループ名	指定したリソースグループが見つかりません。クラスタ管理アプリケーションで、リソースグループが登録されているか確認してください。
KAPM19022-E	Invalid SharedDiskName ' <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 共有ディスク名	指定した共有ディスクは無効です。
KAPM19023-E	HiRDB is not setup in cluster mode, service registration cannot be done. To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required. Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.	HiRDB がセットアップされていません。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM19024-E	A Cluster Setup supported product is not found.	サポートした製品が見つかりません。
KAPM19025-E	HiRDB is not setup in cluster mode, so service registration cannot be done. To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required. Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.	HiRDB がスタンドアロンとしてセットアップされています。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
KAPM19026-E	Invalid ClientAccessPointResourceName : <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : アクセスポイントのリソース名	<i>aa...aa</i> が誤っています。
KAPM19028-E	Administrator permission is required to run this command.	このコマンドは管理者権限で実行されていません。
KAPM19029-E	Failed to <i>aa...aa</i> the <i>bb...bb</i> services. <i>aa...aa</i> : stop/start <i>bb...bb</i> : hcmdssrv.exe/hcmds64srv.exe	<i>bb...bb</i> サービスの停止, または起動に失敗しました。
KAPM19030-E	The request to put the service online was not completed. The logical host settings of the product have not been implemented, or the service dependency settings might be incorrect. Confirm that the logical host settings of the product are complete. Then, delete the service, and reregister the service by using the Cluster Setup Utility.	Service online 機能のサービス操作に失敗しました。 製品の論理ホスト設定がされていない, またはサービスの依存関係の設定が誤っているおそれがあります。 製品の論理ホスト設定が完了していることを確認してください。 そのあとクラスタセットアップユーティリティでサービスを削除してから、登録し直してください。

メッセージID	メッセージテキスト	説明
	<p>If the problem persists, to determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.</p> <p>Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.</p>	<p>問題が解決しない場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM19031-E	<p>The request to take the service offline was not completed. The logical host settings of the product have not been implemented, or the service dependency settings might be incorrect.</p> <p>Confirm that the logical host settings of the product are complete. Then, delete the service, and reregister the service by using the Cluster Setup Utility.</p> <p>If the problem persists, to determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.</p> <p>Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.</p>	<p>Service offline 機能のサービス操作に失敗しました。</p> <p>製品の論理ホスト設定がされていない、またはサービスの依存関係の設定が誤っているおそれがあります。</p> <p>製品の論理ホスト設定が完了していることを確認してください。</p> <p>そのあとクラスタセットアップユーティリティでサービスを削除してから、登録し直してください。</p> <p>問題が解決しない場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM19032-E	<p>The request for service registration was not completed. The logical host settings of the product have not been implemented, or the service dependency settings might be incorrect.</p> <p>Confirm that the logical host settings of the product are complete. Then, delete the service, and reregister the service by using the Cluster Setup Utility.</p> <p>If the problem persists, to determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.</p> <p>Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.</p>	<p>Service registration 機能のサービス操作に失敗しました。製品の論理ホスト設定がされていない、またはサービスの依存関係の設定が誤っているおそれがあります。</p> <p>製品の論理ホスト設定が完了していることを確認してください。</p> <p>そのあとクラスタセットアップユーティリティでサービスを削除してから、登録し直してください。</p> <p>問題が解決しない場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM19033-E	<p>The request for service deletion was not completed.</p> <p>To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.</p> <p>Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.</p>	<p>Service deletion 機能のサービス操作に失敗しました。</p> <p>原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。</p>
KAPM19216-I	<p>Succeeded performing service operation type: <i>aa...aa</i> on machine. <i>aa...aa</i>: Service deletion/Service registration/Service online/Service offline</p>	<p>サービスの操作に成功しました。</p>

4.3 KAPM40000～KAPM49999

Hitachi Command Suite 共通コンポーネントに関するメッセージ (KAPM40000～KAPM49999) を次の表に示します。

表 4-3 KAPM40000～KAPM49999 : Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのメッセージ

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KAPM49001-E	<i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : 例外オブジェクト名と発生した原因, または例外オブジェクトのバックトレース	KAPMxxxxx-E の詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表します。直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

KDJE で始まるメッセージ

この章では、Hitachi Command Suite 共通コンポーネントに関するメッセージについて説明します。

□ 5.1 KDJE40000～KDJE49999

5.1 KDJE40000～KDJE49999

Hitachi Command Suite 共通コンポーネントに関するメッセージを次の表に示します。

表 5-1 KDJE40000～KDJE49999 : Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのメッセージ

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KDJE41000-E	Failed to connect to web container. errno= <i>aa...aa</i> , <i>bb...bb</i> , <i>cc...cc</i> <i>aa...aa</i> : システム固有のエラー番号 <i>bb...bb</i> : Web サーバとの通信に使用する Web コンテナの IP アドレス <i>cc...cc</i> : Web サーバとの通信に使用する Web コンテナのポート番号 出力先 : syslog/Eventlog	Web コンテナとの接続に失敗しました。 次に示すことを確認してください。 1. ワーカーのポート番号が正しいか。 2. ワーカーのホスト名、または IP アドレスが正しいか。 3. Web コンテナの実行待ちキューの最大値を超えていないか。 4. Web コンテナが起動しているか。 また、システム固有のエラー番号（UNIX では <code>errno.h</code> の定義値、Windows では <code>WSAGetLastError()</code> の返値）によって原因を取り除いてください。
KDJE41001-E	Redirection to worker <i>aa...aa</i> failed. <i>aa...aa</i> : ワーカー名 出力先 : syslog/Eventlog	ワーカーとの通信で障害が発生しました。 <i>aa...aa</i> のワーカーとの通信で障害が発生しました。直前に出力されているメッセージ（KDJE41000-E など）によって対処してください。
KDJE41002-E	Could not redirect the request to worker. Because redirector could not access the definition file : <i>aa...aa</i> <i>aa...aa</i> : ファイル名 出力先 : syslog/Eventlog	定義ファイルにアクセスできないため、リダイレクターはリクエストをワーカーに転送できませんでした。 <i>aa...aa</i> の定義ファイルにアクセスできません。該当ファイルの有無、およびアクセス権を確認後、Web サーバを再起動してください。
KDJE41003-W	Invalid parameter value is specified in <i>aa...aa</i> file : (<i>bb...bb</i> = <i>cc...cc</i>). Default parameter value is used : <i>dd...dd</i> <i>aa...aa</i> : ファイル名 <i>bb...bb</i> : パラメーター名 <i>cc...cc</i> : 値 <i>dd...dd</i> : デフォルト値 出力先 : syslog/Eventlog	パラメーターに指定された値が不正です。デフォルト値を使用します。 <i>aa...aa</i> のファイルの <i>bb...bb</i> のパラメーターをデフォルト値から変更する場合は、 <i>bb...bb</i> のパラメーターに適切な値を指定し、Web サーバを再起動してください。
KDJE41004-E	Could not redirect the request to a worker because request header was too long. 出力先 : syslog/Eventlog	HTTP リクエストのヘッダー情報のサイズが大き過ぎるため、リダイレクターはリクエストをワーカーに転送できませんでした。 HTTP リクエストのヘッダー情報のサイズが不正に大きくなる要因を取り除き、再度アクセスしてください。要因としては、HTTP の POST メソッドを使用する必要がある個所で GET メソッドを使用している場合が考えられます。
KDJE41005-E	Could not redirect the request to a worker because worker name which is specified in the mapping definition file was not defined to worker.list parameter in the workers definition file. (worker name= <i>aa...aa</i>) <i>aa...aa</i> : ワーカー名 出力先 : syslog/Eventlog	マッピング定義ファイルに指定されたワーカーがワーカー定義ファイルの <code>worker.list</code> パラメーターに定義されていないため、リダイレクターはリクエストをワーカーに転送できませんでした。 マッピング定義ファイル（デフォルト名 : <code>uriworkermapping.properties</code> ）に指定したワーカー名（ <i>aa...aa</i> ）の定義を、ワーカー定義ファイル（デフォルト名 : <code>workers.properties</code> ）の

メッセージID	メッセージテキスト	説明
		worker.list パラメーターに定義し、Web サーバを再起動してください。
KDJE41006-E	Could not redirect the request to a worker because a required parameter was not specified in the workers definition file. (parameter=aa...aa) aa...aa : パラメーター名 出力先 : syslog/Eventlog	ワーカー定義ファイルに必須のパラメーターが指定されていないため、リダイレクターはリクエストをワーカーに転送できませんでした。 ワーカー定義ファイル（デフォルト名 : workers.properties）に aa...aa パラメーターを指定し、Web サーバを再起動してください。
KDJE41007-E	Could not redirect the request to a worker because invalid value was specified in the workers definition file. (parameter=aa...aa,value=bb...bb) aa...aa : パラメーター名 bb...bb : 値 出力先 : syslog/Eventlog	ワーカー定義ファイルに指定されたパラメーターの値が不正なため、リダイレクターはリクエストをワーカーに転送できませんでした。 ワーカー定義ファイル（デフォルト名 : workers.properties）のパラメーター (aa...aa) に適切な値を指定し、Web サーバを再起動してください。
KDJE41008-W	Invalid parameter value is specified in the workers definition file (parameter=aa...aa,value=bb...bb). Default parameter value is used : cc...cc aa...aa : パラメーター名 bb...bb : 値 cc...cc : デフォルト値 出力先 : syslog/Eventlog	ワーカー定義ファイルに指定されたパラメーターの値が不正です。デフォルト値を使用します。 ワーカー定義ファイル（デフォルト名 : workers.properties）のパラメーター (aa...aa) をデフォルト値から変更する場合は、aa...aa パラメーターに適切な値を指定し、Web サーバを再起動してください。
KDJE41009-E	Could not create worker because it is out of memory. 出力先 : syslog/Eventlog	メモリー不足のため、ワーカーを作成できませんでした。 メモリーが不足しています。システムが利用できるメモリー使用量を確保し、Web サーバを再起動してください。要因としてワーカー定義ファイルのパラメーター (worker.<ワーカー名>.cachesize) に指定した値が大き過ぎる可能性があります。worker.<ワーカー名>.cachesize の値は、次に示す式に従ってメモリーを消費します。 メモリー消費量 = (worker.<ワーカー名>.cachesize の値) × 10 キロバイト
KDJE41010-E	Failed to connect to web client. errno=aa...aa aa...aa : システム固有のエラー番号 出力先 : syslog/Eventlog	リクエストを要求したクライアントとの接続に失敗しました。 リクエストを要求したクライアントが通信途中に停止した可能性があります。また、システム固有のエラー番号 (UNIX では errno.h の定義値、Windows では GetLastError() の返値) によって原因を取り除いてください。
KDJE41012-E	The uri pattern that does not start with '/' was specified in the aa...aa file. This parameter is ignored(bb...bb to cc...cc). aa...aa : ファイル名 bb...bb : uri パターン cc...cc : ワーカー名 出力先 : syslog/Eventlog	定義ファイルに指定する、uri パターンの先頭が「/」ではありません。パラメーター定義の内容を無視します。 指定した uri パターンとワーカー名を有効にする場合は、aa...aa ファイルに指定しているワーカー名 cc...cc の uri パターン bb...bb の先頭に「/」を付けて、Web サーバを再起動してください。
KDJE41016-E	Could not redirect the request because it is out of memory.	メモリー不足のため、リダイレクターはリクエストを転送できませんでした。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
	出力先：syslog/Eventlog	メモリーが不足しています。システムが利用できるメモリー使用量を確保し、Web サーバを再起動してください。

KFPx で始まるメッセージ

この章では、HiRDB に関するメッセージについて説明します。

□ 6.1 KFPx メッセージの詳細

6.1 KFPx メッセージの詳細

HiRDB に関するエラーメッセージを説明します。

表 6-1 HiRDB のエラーメッセージの説明と表の対応

表の内容	表番号	表タイトル	メッセージの説明と対処
出力される頻度の高いメッセージについて、ブレイフィックスごとに表を分けて説明しています。	表 6-2	HiRDB のメッセージ (KFPH)	各メッセージ ID の「説明と対処」に記載されている内容に従ってください。
	表 6-3	HiRDB のメッセージ (KFPO)	
	表 6-4	HiRDB のメッセージ (KFPR)	
	表 6-5	HiRDB のメッセージ (KFPS)	
出力される頻度の低いメッセージについて、メッセージの説明と対処ごとに表を分けて、説明しています。	表 6-6	HiRDB のメッセージ (対処不要)	このメッセージへの対処は不要です。
	表 6-7	HiRDB のメッセージ (保守情報を取得し、問い合わせ窓口へ連絡)	保守情報を取得し、問い合わせ窓口へ連絡してください。
	表 6-8	HiRDB のメッセージ (再実行)	エラーの原因となった操作を再実行してください。再実行後に同じエラーが出力される場合は、保守情報を取得し、問い合わせ窓口へ連絡してください。
	表 6-9	HiRDB のメッセージ (データベース回復)	hcmsdbbackups コマンドで取得したバックアップを使用して、hcmsddb コマンドでデータベースを回復してください。
	表 6-10	HiRDB のメッセージ (再起動後に再実行)	Hitachi Command Suite 製品のサービスプログラムを停止し、システムを再起動したあと、操作を再実行してください。再実行後に同じメッセージが出力される場合は、保守情報を取得し、問い合わせ窓口へ連絡してください。

エラーメッセージはメッセージ ID とメッセージテキスト（エラーメッセージ本文）で構成されます。形式を次に示します。

- 形式

KFPAnnnnnnn-z メッセージテキスト（「表 6-7 HiRDB のメッセージ (保守情報を取得し、問い合わせ窓口へ連絡)」を参照してください）

KFPCnnnnnn-z メッセージテキスト（「表 6-6 HiRDB のメッセージ (対処不要)」, 「表 6-7 HiRDB のメッセージ (保守情報を取得し、問い合わせ窓口へ連絡)」を参照してください）

KFPDnnnnnn-z メッセージテキスト（「表 6-6 HiRDB のメッセージ (対処不要)」～「表 6-8 HiRDB のメッセージ (再実行)」を参照してください）

KFPHnnnnnn-z メッセージテキスト（「表 6-2 HiRDB のメッセージ (KFPH)」, 「表 6-6 HiRDB のメッセージ (対処不要)」～「表 6-9 HiRDB のメッセージ (データベース回復)」を参照してください）

KFPInnnnnn-z メッセージテキスト（「表 6-8 HiRDB のメッセージ (再実行)」, 「表 6-9 HiRDB のメッセージ (データベース回復)」を参照してください）

KFPKnnnnnn-z メッセージテキスト（「表 6-7 HiRDB のメッセージ (保守情報を取得し、問い合わせ窓口へ連絡)」を参照してください）

KFPLnnnnnn-z メッセージテキスト（「表 6-6 HiRDB のメッセージ (対処不要)」～「表 6-10 HiRDB のメッセージ (再起動後に再実行)」を参照してください）

KFPOMmmmm-z メッセージテキスト (「表 6-3 HiRDB のメッセージ (KFPO)」, 「表 6-7 HiRDB のメッセージ (保守情報を取得し, 問い合わせ窓口に連絡)」を参照してください)

KFPRmmmm-z メッセージテキスト (「表 6-4 HiRDB のメッセージ (KFPR)」, 「表 6-6 HiRDB のメッセージ (対処不要)」～「表 6-9 HiRDB のメッセージ (データベース回復)」を参照してください)

KFPSmmmm-z メッセージテキスト (「表 6-5 HiRDB のメッセージ (KFPS)」～「表 6-10 HiRDB のメッセージ (再起動後に再実行)」を参照してください)

KFPUmmmm-z メッセージテキスト (「表 6-6 HiRDB のメッセージ (対処不要)」～「表 6-8 HiRDB のメッセージ (再実行)」を参照してください)

KFPXmmmm-z メッセージテキスト (「表 6-6 HiRDB のメッセージ (対処不要)」～「表 6-9 HiRDB のメッセージ (データベース回復)」を参照してください)

mmmm はメッセージ番号, z はメッセージレベルです。次のレベルがあります。

- I : 情報
- Q : 質問
- W : 警告
- E : エラー
- ・ 出力先
エラーメッセージは固有ログトレースに出力されます。

表 6-2 HiRDB のメッセージ (KFPH)

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KFPH00135-E	aa....aa command failed, server = SDS01 aa....aa : コマンド名 出力先 : 固有ログトレース	サーバ SDS01 で, 運用コマンド aa....aa の処理ができませんでした。システムは, サーバ SDS01 の処理を無効にして処理を続行します。このメッセージが出力される直前に実行した操作を再実行してください。再実行後もこのメッセージが出力される場合は, 保守情報を取得し, 問い合わせ窓口に連絡してください。
KFPH20004-E	Server SDS01 termination failed, function=aa....aa, return code=bbbb aa....aa : エラーの発生した関数 bbbb : リターンコード 出力先 : 固有ログトレース	サーバ SDS01 の停止処理時, aa....aa でコード bbbb のエラーが発生しました。システムは, サーバ SDS01 の停止処理を終了します。サーバの停止処理より前に実行されていた処理が, 完了していません。実行中の処理が完了してから, サーバの停止処理を再実行してください。再実行後もこのメッセージが出力される場合は, 保守情報を取得し, 問い合わせ窓口に連絡してください。
KFPH23006-E	Failed to allocate semaphore, errno=aa....aa aa....aa : エラーの要因コード 4 : 1 セマフォ識別子当たりのセマフォ数がシステムの上限値を超えました。 8 : システム全体で使用しているセマフォ数またはセマフォ識別子数がシステムの上限値を超えました。 出力先 : 固有ログトレース	セマフォ資源の割り当てに失敗しました。システムは, 異常終了します。システムを再起動してください。再実行後もこのメッセージが出力される場合は, 保守情報を取得し, 問い合わせ窓口に連絡してください。

表 6-3 HiRDB のメッセージ (KFPO)

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KFPO00113-E	"shmget(manager)" failed. size= <i>aa....aa</i> , errno= <i>bbb</i> <i>aa....aa</i> : 取得しようとした共用メモリのサイズ (単位: バイト) <i>bbb</i> : shmget システムコールの errno 値 出力先: 固有ログトレース	共用メモリを取得するために発行した shmget システムコールがエラーになりました。システムは、異常終了します。 Hitachi Command Suite 製品のサービスプログラムを停止し、システムを再起動した後、再実行してください。再実行後もこのメッセージが出力される場合は、システムコールの errno 値※に従って、対処をしてください。
KFPO00114-E	"shmget(<i>aa....aa</i>)" failed. size= <i>bb....bb</i> , errno= <i>ccc</i> <i>aa....aa</i> : サーバ識別子 <i>bb....bb</i> : 取得しようとした共用メモリのサイズ (単位: バイト) <i>ccc</i> : shmget システムコールの errno 値 出力先: 固有ログトレース	サーバ <i>aa....aa</i> が使用する共用メモリの取得時、shmget システムコールでエラーが発生しました。システムは、処理を終了します。 Hitachi Command Suite 製品のサービスプログラムを停止し、システムを再起動した後、再実行してください。再実行後もこのメッセージが出力される場合は、システムコールの errno 値※に従って、対処をしてください。

注※

errno 値ごとの原因と対処について次の表に示します。

errno 値	原因		対処	
	Windows	Solaris および Linux	Windows	Solaris および Linux
12	リソースが不足しています。	取得しようとした共用メモリのサイズがマシン上のメモリ量を超えています。	Hitachi Command Suite 製品がセットアップされているシステムの性能が、前提条件を満たしているか確認してください。 システムが前提条件を満たしていない場合は、チューニングしてください。 システムが前提条件を満たしている場合は、保守情報を取得し、問い合わせ窓口ご連絡してください。	
22	HiRDB の稼働中に、HiRDB のインストールディレクトリ下の作業ファイルを削除した可能性があります。	取得しようとした共用メモリのサイズが、OS のカーネルパラメーターの shmmmax の指定値を超えています。	hcmdssrv /stop コマンドで、Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのサービスを停止してください。 その後、hcmdssrv /start コマンドで、Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのサービスを再起動してください。	Solaris 版 : カーネルパラメーターの shmsys:shminfo_shmmax の指定値を大きくした後、該当するサーバを再起動してください。 Linux 版 : カーネルパラメーターの kernel.shmmax の指定値を大きくした後、該当するサーバを再起動してください。
28	インストールドライブの容量が不足しています。	共用メモリ識別子の数が OS の上限値を超えています。	インストールドライブに、共用メモリサイズ以上の空き容量を確保してください。	次の対処をしてください。 ・同一マシン上にある共用メモリセグメント数を減らしてください。 ・カーネルパラメーターの shmmni の指定値を大きくしてください。
上記以外	—	—	保守情報を取得し、問い合わせ窓口ご連絡してください。	

表 6-4 HiRDB のメッセージ (KFPR)

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KFPR26032-E	Unable to remove temporary file, host= <i>aa....aa</i> , file= <i>bb....bb</i> <i>aa....aa</i> : 削除できないファイルがある ホスト名 <i>bb....bb</i> : 削除できないファイル名 出力先 : 固有ログトレース	一時ファイルを削除できません。システムは処理を続行します。 処理が終了したあと、ファイル名 <i>bb....bb</i> のファイルを削除してください。このメッセージが何度も出力される場合、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。
KFPR26243-E	Unable to remove temporary file, host= <i>aa....aa</i> , file= <i>bb....bb</i> <i>aa....aa</i> : 削除できないファイルがある ホスト名 <i>bb....bb</i> : 削除できないファイル名 出力先 : 固有ログトレース	一時ファイルを削除できません。システムは、処理を続行します。 処理が終了したあと、ファイル名 <i>bb....bb</i> のファイルを削除してください。このメッセージが何度も出力される場合、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。

表 6-5 HiRDB のメッセージ (KFPS)

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KFPS00719-E	Message output error. message ID= <i>aaa</i> <i>aaa</i> : 出力しようとしたメッセージの メッセージ ID 出力先 : 固有ログトレース	メッセージを出力するときにメモリ不足が発生しました。システムは、処理を続行します。 Hitachi Command Suite 製品のサービスプログラムを停止し、システムを再起動してください。 メッセージ ID <i>aaa</i> の「説明と対処」に記載されている内容に従ってください。

表 6-6 HiRDB のメッセージ (対処不要)

プレフィックス	メッセージ ID
KFPC	KFPC00101-I
KFPD	KFPD00029-W
KFPH	KFPH00035-W, KFPH00110-I, KFPH00115-I, KFPH00130-I, KFPH00134-I, KFPH00157-W, KFPH00210-I, KFPH00211-I, KFPH00212-I, KFPH00213-W, KFPH00372-I, KFPH20006-W, KFPH20007-W, KFPH20008-W, KFPH20009-W, KFPH20010-W, KFPH20015-I, KFPH22004-W, KFPH22012-W, KFPH22017-I, KFPH22019-I, KFPH22020-W, KFPH22021-W, KFPH22022-E, KFPH22023-W, KFPH22024-I, KFPH22030-W, KFPH22031-W, KFPH22034-W, KFPH23008-W, KFPH23013-W, KFPH23014-W, KFPH23017-W, KFPH23018-W, KFPH23024-I, KFPH23030-I, KFPH23201-W, KFPH23202-W, KFPH24004-I, KFPH26001-I, KFPH26010-I, KFPH29005-W, KFPH29006-W, KFPH29008-I
KFPL	KFPL00700-I, KFPL00701-I, KFPL00702-I, KFPL00703-I, KFPL00704-I, KFPL00705-I, KFPL00707-I, KFPL00708-I, KFPL00709-I, KFPL00710-I, KFPL00712-I, KFPL00713-I, KFPL00714-I, KFPL00715-I, KFPL00716-I, KFPL00717-I, KFPL00719-I, KFPL00720-I, KFPL00721-I, KFPL00722-I, KFPL00723-I, KFPL00724-I, KFPL00725-I, KFPL00726-I, KFPL00727-I, KFPL00728-I, KFPL00732-I, KFPL00733-I, KFPL00734-I, KFPL00735-I, KFPL00736-I, KFPL00738-I, KFPL00739-I, KFPL00750-I, KFPL00751-I, KFPL00800-I, KFPL00810-I, KFPL00900-I, KFPL22222-I, KFPL22223-I, KFPL25700-I, KFPL50000-I, KFPL50001-I
KFPR	KFPR00754-I, KFPR00756-I, KFPR00757-I, KFPR00758-I, KFPR00764-I, KFPR00765-I, KFPR00766-I, KFPR00767-I, KFPR00768-I, KFPR00786-I, KFPR16110-I, KFPR26022-I, KFPR26023-I, KFPR26028-I, KFPR26029-I, KFPR26052-I, KFPR26053-I, KFPR26057-I, KFPR26058-I, KFPR26060-I, KFPR26061-W, KFPR26062-W, KFPR26063-I, KFPR26109-I, KFPR26222-I, KFPR26233-I, KFPR26241-W, KFPR26257-I, KFPR26258-I, KFPR26262-W,

プレフィックス	メッセージ ID
	KFPR26264-I, KFPR26265-I, KFPR26270-W, KFPR26272-W, KFPR26275-I, KFPR26276-I
KFPS	KFPS00056-I, KFPS00354-W, KFPS00441-I, KFPS00444-I, KFPS00446-W, KFPS00447-I, KFPS00450-W, KFPS00451-I, KFPS00610-I, KFPS00611-I, KFPS00847-W, KFPS00860-W, KFPS00958-I, KFPS00971-I, KFPS00972-I, KFPS00973-I, KFPS00980-W, KFPS00983-I, KFPS00985-I, KFPS00986-W, KFPS00988-I, KFPS00990-I, KFPS00991-I, KFPS00993-I, KFPS01001-I, KFPS01008-I, KFPS01011-I, KFPS01012-I, KFPS01041-I, KFPS01043-I, KFPS01044-I, KFPS01051-I, KFPS01060-I, KFPS01061-I, KFPS01062-I, KFPS01063-I, KFPS01104-W, KFPS01108-W, KFPS01109-W, KFPS01114-W, KFPS01116-W, KFPS01128-W, KFPS01130-W, KFPS01151-I, KFPS01152-W, KFPS01153-I, KFPS01154-I, KFPS01155-W, KFPS01156-I, KFPS01157-W, KFPS01161-I, KFPS01162-W, KFPS01163-W, KFPS01175-W, KFPS01182-I, KFPS01206-W, KFPS01211-I, KFPS01212-I, KFPS01213-W, KFPS01215-I, KFPS01216-I, KFPS01217-I, KFPS01218-I, KFPS01221-I, KFPS01222-I, KFPS01224-I, KFPS01225-I, KFPS01227-W, KFPS01228-W, KFPS01229-I, KFPS01234-I, KFPS01250-I, KFPS01252-I, KFPS01253-I, KFPS01255-W, KFPS01258-W, KFPS01262-I, KFPS01263-I, KFPS01265-I, KFPS01266-I, KFPS01269-I, KFPS01271-I, KFPS01278-W, KFPS01279-W, KFPS01800-I, KFPS01803-I, KFPS01813-I, KFPS01814-I, KFPS01819-I, KFPS01826-I, KFPS01830-I, KFPS01831-I, KFPS01832-I, KFPS01833-I, KFPS01836-W, KFPS01837-I, KFPS01838-W, KFPS01840-I, KFPS01842-I, KFPS01843-I, KFPS01849-W, KFPS01872-I, KFPS01877-I, KFPS01878-I, KFPS01888-W, KFPS01890-I, KFPS01894-I, KFPS01900-I, KFPS02101-I, KFPS02104-W, KFPS02105-W, KFPS02112-W, KFPS02118-I, KFPS02119-I, KFPS02122-W, KFPS02123-W, KFPS02124-W, KFPS02125-W, KFPS02127-W, KFPS02176-I, KFPS02177-I, KFPS02179-I, KFPS02181-I, KFPS02183-I, KFPS02185-I, KFPS02186-W, KFPS02187-I, KFPS02188-I, KFPS02189-W, KFPS02194-I, KFPS02195-W, KFPS02196-W, KFPS02240-W, KFPS04320-W, KFPS04321-W, KFPS04322-W, KFPS04323-W, KFPS04370-W, KFPS04371-W, KFPS04372-I, KFPS04373-I, KFPS04605-W, KFPS04620-I, KFPS04624-I, KFPS04629-I, KFPS04643-I, KFPS04644-I, KFPS04650-I, KFPS04651-W, KFPS04654-W, KFPS04660-I, KFPS04661-I, KFPS04663-W, KFPS04664-I, KFPS05024-I, KFPS05025-I, KFPS05048-Q, KFPS05072-W, KFPS05078-I, KFPS05110-I, KFPS05753-W
KFPU	KFPU00210-W, KFPU00211-W, KFPU00212-W
KFPX	KFPX14045-W, KFPX14046-W, KFPX14047-W, KFPX14078-W, KFPX14245-W, KFPX14246-W, KFPX14247-W, KFPX14250-I, KFPX18507-W, KFPX24012-I, KFPX24013-I, KFPX24212-I, KFPX24213-I, KFPX24225-I, KFPX24226-I, KFPX24237-I, KFPX24239-I, KFPX24261-I, KFPX24402-E, KFPX24404-I, KFPX28400-I, KFPX28401-I, KFPX28402-I

表 6-7 HiRDB のメッセージ（保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡）

プレフィックス	メッセージ ID
KFPA	KFPA20005-E, KFPA20006-E
KFPC	KFPC00102-E, KFPC00103-I, KFPC00104-E
KFPD	KFPD00011-E, KFPD00013-E, KFPD00014-E, KFPD00024-W, KFPD00030-W
KFPH	KFPH00131-E, KFPH00133-E, KFPH00141-E, KFPH00142-E, KFPH00153-E, KFPH00154-E, KFPH00155-W, KFPH00156-E, KFPH20001-E, KFPH20011-E, KFPH20012-E, KFPH20013-E, KFPH20016-E, KFPH22005-E, KFPH22006-E, KFPH22007-E, KFPH22008-E, KFPH22009-E, KFPH22010-E, KFPH22011-E, KFPH22014-E, KFPH22015-E, KFPH22016-E, KFPH23001-E, KFPH23002-E, KFPH23009-E, KFPH23010-E, KFPH23011-W, KFPH23012-E, KFPH23015-E, KFPH23016-E, KFPH23021-E, KFPH23029-E, KFPH23031-E, KFPH23032-E, KFPH23033-E, KFPH23034-E, KFPH25101-E, KFPH26000-E, KFPH27000-E,

プレフィックス	メッセージ ID
	KFPH27004-E, KFPH27009-E, KFPH27010-E, KFPH27011-E, KFPH27030-E, KFPH27032-E, KFPH28001-E
KFPK	KFPK00204-E
KFPL	KFPL10000-E, KFPL10001-E, KFPL10002-E, KFPL10003-E, KFPL10004-E, KFPL10005-E, KFPL10006-E, KFPL11111-E, KFPL15010-E, KFPL15030-E, KFPL15036-E, KFPL15046-E, KFPL15047-E, KFPL15052-E, KFPL15059-E, KFPL15060-E, KFPL15061-E, KFPL15062-E, KFPL15063-E, KFPL15064-E, KFPL15065-E, KFPL15066-E, KFPL15067-E, KFPL15068-E, KFPL15069-E, KFPL15070-E, KFPL15199-E, KFPL15224-E, KFPL15225-E, KFPL15226-E, KFPL15229-E, KFPL15231-E, KFPL15234-E, KFPL15246-E, KFPL15281-E, KFPL15282-E, KFPL15283-E, KFPL15288-E, KFPL15300-E, KFPL15301-E, KFPL15302-E, KFPL15305-E, KFPL15308-E, KFPL15310-E, KFPL15311-E, KFPL15312-E, KFPL15313-E, KFPL15314-E, KFPL15315-E, KFPL15316-E, KFPL15317-E, KFPL15318-E, KFPL15319-E, KFPL15321-E, KFPL15322-E, KFPL15323-E, KFPL15326-E, KFPL15331-E, KFPL15333-E, KFPL15334-E, KFPL15335-E, KFPL15336-E, KFPL15337-E, KFPL15338-E, KFPL15339-E, KFPL15340-E, KFPL15341-E, KFPL15342-E, KFPL15343-E, KFPL15344-W, KFPL15346-W, KFPL15347-E, KFPL15348-E, KFPL15349-E, KFPL16300-E, KFPL16310-E, KFPL16320-E, KFPL16321-E, KFPL16322-E, KFPL16323-E, KFPL16324-E, KFPL16325-W, KFPL16327-E, KFPL17000-E, KFPL17001-E, KFPL17010-E, KFPL20005-E, KFPL20090-E, KFPL20091-E, KFPL20100-E, KFPL22001-E, KFPL23100-E, KFPL23500-E, KFPL24100-E, KFPL24152-E, KFPL24500-E, KFPL24509-E, KFPL24510-E, KFPL25040-E, KFPL25200-E, KFPL25210-E, KFPL25212-E, KFPL25213-E, KFPL25222-W, KFPL25338-E, KFPL25339-E, KFPL25340-E, KFPL25342-E, KFPL25343-E, KFPL25344-E, KFPL25347-E, KFPL25352-E, KFPL25353-E, KFPL25354-E, KFPL25355-E, KFPL25356-E, KFPL25357-E, KFPL25358-E, KFPL25359-E, KFPL25710-E, KFPL25999-E, KFPL26339-E, KFPL26340-E, KFPL26342-E, KFPL27100-E, KFPL27500-E, KFPL28000-E, KFPL28002-E, KFPL28101-E, KFPL28102-E, KFPL28103-E, KFPL28104-E, KFPL51203-E
KFPO	KFPO00100-E, KFPO00109-E, KFPO00111-E, KFPO00112-E, KFPO00115-E
KFPR	KFPR16003-E, KFPR16014-E, KFPR16101-E, KFPR16102-E, KFPR16108-E, KFPR16126-E, KFPR16127-E, KFPR16128-E, KFPR16203-E, KFPR16214-E, KFPR16301-E, KFPR16302-E, KFPR16303-E, KFPR16308-E, KFPR16318-E, KFPR16328-E, KFPR16330-E, KFPR16333-E, KFPR16334-E, KFPR16338-E, KFPR16339-E, KFPR26003-E, KFPR26005-E, KFPR26006-E, KFPR26007-E, KFPR26008-E, KFPR26009-E, KFPR26010-E, KFPR26011-E, KFPR26012-E, KFPR26015-E, KFPR26016-E, KFPR26018-E, KFPR26020-E, KFPR26021-E, KFPR26024-E, KFPR26025-E, KFPR26026-E, KFPR26027-E, KFPR26030-E, KFPR26031-E, KFPR26033-E, KFPR26051-E, KFPR26054-E, KFPR26055-E, KFPR26056-E, KFPR26059-E, KFPR26110-E, KFPR26111-E, KFPR26203-E, KFPR26205-E, KFPR26206-E, KFPR26207-E, KFPR26208-E, KFPR26209-E, KFPR26210-E, KFPR26212-E, KFPR26215-E, KFPR26216-E, KFPR26218-E, KFPR26220-E, KFPR26221-E, KFPR26224-E, KFPR26225-E, KFPR26226-E, KFPR26227-E, KFPR26228-E, KFPR26229-E, KFPR26230-E, KFPR26232-E, KFPR26234-E, KFPR26235-E, KFPR26236-E, KFPR26237-E, KFPR26238-E, KFPR26239-E, KFPR26240-E, KFPR26242-E, KFPR26244-E, KFPR26254-E, KFPR26255-E, KFPR26273-E, KFPR26277-E, KFPR26280-E
KFPS	KFPS00345-W, KFPS00346-E, KFPS00347-E, KFPS00348-E, KFPS00349-E, KFPS00412-E, KFPS00440-W, KFPS00442-E, KFPS00448-E, KFPS00452-E, KFPS00612-E, KFPS00700-E, KFPS00701-E, KFPS00707-E, KFPS00709-E, KFPS00710-E, KFPS00712-E, KFPS00713-E, KFPS00714-E, KFPS00715-E, KFPS00717-E, KFPS00720-E, KFPS00722-E, KFPS00729-E, KFPS00803-E, KFPS00835-E, KFPS00840-E, KFPS00841-E, KFPS00850-E, KFPS00856-E,

プレフィックス	メッセージ ID
	KFPS00857-E, KFPS00957-E, KFPS00961-E, KFPS00962-E, KFPS00992-E, KFPS01005-E, KFPS01006-E, KFPS01009-E, KFPS01010-E, KFPS01040-E, KFPS01042-E, KFPS01064-E, KFPS01070-E, KFPS01090-E, KFPS01121-E, KFPS01129-E, KFPS01150-E, KFPS01160-E, KFPS01220-E, KFPS01226-E, KFPS01275-E, KFPS01277-E, KFPS01301-E, KFPS01820-E, KFPS01823-E, KFPS01824-E, KFPS01835-E, KFPS01862-E, KFPS01864-E, KFPS01865-E, KFPS01866-E, KFPS01868-E, KFPS01874-E, KFPS01875-E, KFPS01891-E, KFPS01898-E, KFPS02102-E, KFPS02111-E, KFPS02126-E, KFPS02135-E, KFPS02137-E, KFPS02139-E, KFPS02141-E, KFPS02143-E, KFPS02144-E, KFPS02145-E, KFPS02147-E, KFPS02148-E, KFPS02149-E, KFPS02153-E, KFPS02154-E, KFPS02155-E, KFPS02156-E, KFPS02157-E, KFPS02158-E, KFPS02160-E, KFPS02173-E, KFPS02190-E, KFPS02256-E, KFPS03302-E, KFPS04621-E, KFPS04622-E, KFPS04623-E, KFPS04625-E, KFPS04670-E, KFPS05047-E, KFPS05076-E, KFPS05091-E, KFPS05100-E, KFPS05101-E, KFPS05102-E, KFPS05111-E, KFPS05236-E
KFPU	KFPU00215-E, KFPU00216-E, KFPU00217-E, KFPU00218-E, KFPU00219-E, KFPU00220-E, KFPU00222-E, KFPU00223-E, KFPU00240-E, KFPU00241-E, KFPU00242-E, KFPU00243-E, KFPU00244-E, KFPU00245-E, KFPU00246-E, KFPU00247-E, KFPU00248-E, KFPU00249-E, KFPU00250-E, KFPU00251-E
KFPX	KFPX14004-E, KFPX14017-E, KFPX14018-E, KFPX14019-E, KFPX14020-E, KFPX14023-E, KFPX14024-E, KFPX14025-E, KFPX14026-E, KFPX14027-E, KFPX14029-E, KFPX14030-E, KFPX14035-E, KFPX14051-E, KFPX14204-E, KFPX14217-E, KFPX14218-E, KFPX14220-E, KFPX14223-E, KFPX14224-E, KFPX14225-E, KFPX14226-E, KFPX14227-E, KFPX14229-E, KFPX14230-E, KFPX14235-E, KFPX14236-E, KFPX14238-E, KFPX14251-E, KFPX14253-E, KFPX14255-W, KFPX14259-E, KFPX14262-E, KFPX14268-W, KFPX14280-E, KFPX14302-W, KFPX18502-E, KFPX18506-E, KFPX18508-E, KFPX18550-E, KFPX18551-E, KFPX18555-E, KFPX18560-E, KFPX18562-E, KFPX18563-E, KFPX18566-E, KFPX24004-E, KFPX24005-E, KFPX24006-E, KFPX24007-E, KFPX24009-W, KFPX24011-W, KFPX24018-E, KFPX24019-E, KFPX24020-E, KFPX24022-E, KFPX24025-W, KFPX24026-E, KFPX24028-W, KFPX24029-W, KFPX24030-E, KFPX24202-E, KFPX24204-E, KFPX24205-E, KFPX24206-E, KFPX24207-E, KFPX24211-W, KFPX24218-E, KFPX24219-E, KFPX24220-E, KFPX24222-E, KFPX24223-E, KFPX24227-E, KFPX24228-E, KFPX24229-E, KFPX24230-E, KFPX24231-W, KFPX24232-E, KFPX24233-E, KFPX24234-E, KFPX24235-E, KFPX24236-E, KFPX24238-W, KFPX24240-W, KFPX24241-E, KFPX24242-W, KFPX24243-E, KFPX24244-I, KFPX24246-W, KFPX24262-E, KFPX24263-E, KFPX24264-E, KFPX24265-E, KFPX24266-E, KFPX24268-E, KFPX24269-E, KFPX24270-E, KFPX24271-E, KFPX24272-E, KFPX24273-E, KFPX24274-E, KFPX24275-E, KFPX24403-E, KFPX24407-E, KFPX24408-E, KFPX24409-E, KFPX24410-E, KFPX28405-E, KFPX28407-E, KFPX28502-E, KFPX28503-E, KFPX28504-W

表 6-8 HiRDB のメッセージ（再実行）

プレフィックス	メッセージ ID
KFPD	KFPD00012-E, KFPD00020-E, KFPD00021-E
KFPH	KFPH00132-E, KFPH00145-E, KFPH20003-E, KFPH21001-E, KFPH22002-E, KFPH22013-E, KFPH23003-E, KFPH23004-E, KFPH23005-E, KFPH23025-E, KFPH23026-E, KFPH25002-E, KFPH27005-E, KFPH29009-W
KFPI	KFPI21582-E
KFPL	KFPL15040-E, KFPL15048-E, KFPL15240-E, KFPL20001-E, KFPL20003-E, KFPL20200-E, KFPL22000-E, KFPL25341-E
KFPR	KFPR16005-E, KFPR16205-E, KFPR26001-E, KFPR26002-E, KFPR26017-E, KFPR26201-E, KFPR26202-E, KFPR26217-E

プレフィックス	メッセージ ID
KFPS	KFPS00430-E, KFPS00443-I, KFPS00460-E, KFPS00609-E, KFPS00703-E, KFPS00836-E, KFPS00854-W, KFPS00855-W, KFPS00888-W, KFPS00889-E, KFPS00900-I, KFPS00955-E, KFPS00965-E, KFPS01091-E, KFPS01099-E, KFPS01103-E, KFPS01113-E, KFPS01115-E, KFPS01125-E, KFPS01200-E, KFPS01201-E, KFPS01204-E, KFPS01205-E, KFPS01223-E, KFPS01274-E, KFPS01300-E, KFPS01303-E, KFPS01812-E, KFPS01844-E, KFPS01847-E, KFPS01861-E, KFPS01871-E, KFPS02182-E, KFPS02200-E, KFPS02210-E, KFPS02255-E, KFPS04652-E
KFPU	KFPU00221-E
KFPX	KFPX18410-E, KFPX24001-E, KFPX24015-E, KFPX24024-E, KFPX24201-E, KFPX24208-E, KFPX24215-E, KFPX24405-E

表 6-9 HiRDB のメッセージ（データベース回復）

プレフィックス	メッセージ ID
KFPH	KFPH00306-E, KFPH00307-E, KFPH00308-E, KFPH00309-E, KFPH20005-E, KFPH22001-E, KFPH22003-E, KFPH22018-W, KFPH22025-E, KFPH22026-E, KFPH23007-E, KFPH23023-I, KFPH23100-E, KFPH23101-E, KFPH25000-E, KFPH25001-E, KFPH27006-E, KFPH27007-E, KFPH27008-E
KFPI	KFPI21561-E, KFPI21562-E
KFPL	KFPL20020-E
KFPR	KFPR26072-E
KFPS	KFPS01180-E, KFPS01181-E, KFPS01183-E, KFPS01184-E, KFPS01185-E, KFPS01202-E, KFPS01203-E, KFPS01251-E, KFPS01256-E, KFPS01257-E, KFPS01260-E, KFPS01261-E, KFPS01264-E, KFPS01267-E, KFPS01268-E, KFPS01270-E, KFPS01272-E, KFPS01273-E, KFPS01302-E, KFPS02174-E, KFPS02220-E
KFPX	KFPX24017-E, KFPX24217-E

表 6-10 HiRDB のメッセージ（再起動後に再実行）

プレフィックス	メッセージ ID
KFPL	KFPL20000-E, KFPL23000-E, KFPL23001-E
KFPS	KFPS00403-E, KFPS00705-E, KFPS00830-E, KFPS01821-E, KFPS01845-E, KFPS01846-E, KFPS01851-E, KFPS01870-E, KFPS02110-E, KFPS02114-E, KFPS02115-E, KFPS02159-E, KFPS02254-E, KFPS04655-E

このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

- [A.1 関連マニュアル](#)
- [A.2 このマニュアルでの表記](#)
- [A.3 このマニュアルで使用している略語](#)
- [A.4 KB（キロバイト）などの単位表記について](#)

A.1 関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

- Hitachi Global Link Manager ユーザーズガイド (4010-1J-168)
- Hitachi Global Link Manager 導入・設定ガイド (4010-1J-169)
- Hitachi Dynamic Link Manager EX ユーザーズガイド (AIX 用) (4010-1J-161)
- Hitachi Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (AIX 用) (4010-1J-162)
- Hitachi Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Linux®用) (4010-1J-163)
- Hitachi Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Solaris 用) (4010-1J-164)
- Hitachi Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (Windows®用) (4010-1J-165)
- Hitachi Dynamic Link Manager ユーザーズガイド (VMware®用) (4010-1J-166)

A.2 このマニュアルでの表記

このマニュアルでは、製品の名称を省略して表記しています。このマニュアルでの表記と、製品の正式名称または意味を次に示します。

このマニュアルでの表記	製品名称または意味
Compute Systems Manager	Hitachi Compute Systems Manager
Device Manager エージェント	Hitachi Device Manager に含まれる Device Manager エージェント
Device Manager または HDvM	Hitachi Device Manager
Global Link Manager または HGLM	Hitachi Global Link Manager
HDLM	次の製品を区別する必要がある場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none">• Hitachi Dynamic Link Manager• Hitachi Dynamic Link Manager EX
Itanium	Itanium®
J2EE	次の製品を区別する必要がある場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none">• J2EE• Java 2 Platform, Enterprise Edition
JDK	Java Development Kit
JP1/IM - View	JP1/Integrated Management - View
JRE	Java 2 Runtime Environment, Standard Edition
Linux	Linux®
Replication Manager	Hitachi Replication Manager
Tuning Manager	Hitachi Tuning Manager
VMware	VMware®

- AIX, Linux, および Solaris を区別する必要がある場合、UNIX と表記しています。
- このマニュアルでは、HDLM のバージョンを「< x >.< y >.< z >」形式に統一して表記しています（例：05-62 の場合は 5.6.2, 05-80 の場合は 5.8 と表記）。

A.3 このマニュアルで使用している略語

このマニュアルでは、次に示す略語を使用しています。

略語	正式名称
API	Application Programming Interface
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
CHA	Channel Adapter
CIM	Common Information Model
CPU	Central Processing Unit
CSR	Certificate Signing Request
CSV	Comma Separated Value
DB	DataBase
DBMS	DataBase Management System
DLL	Dynamic-link Library
DN	Distinguished Name
DNS	Domain Name System
DOM	Document Object Model
DTD	Document Type Definition
GUI	Graphical User Interface
HBA	Host Bus Adapter
HSSO	HiCommand Single Sign-On
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
I/O	Input/Output
IP	Internet Protocol
IPv4	Internet Protocol Version 4
IPv6	Internet Protocol Version 6
KDC	Key Distribution Center
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LDEV	Logical Device
LU	Logical Unit
LUN	Logical Unit Number
MSCS	Microsoft Cluster Service
OCSP	Online Certificate Status Protocol
OS	Operating System
RADIUS	Remote Authentication Dial In User Service
SAX	Simple API for XML
SCSI	Small Computer System Interface
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SNMP	Simple Network Management Protocol
SOAP	Simple Object Access Protocol
SSL	Secure Sockets Layer
SSO	Single Sign-on
TLS	Transport Layer Security
URL	Uniform Resource Locator

略語	正式名称
WWN	World Wide Name
XML	Extensible Markup Language

A.4 KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト）、1MB（メガバイト）、1GB（ギガバイト）、1TB（テラバイト）は、それぞれ 1KiB（キビバイト）、1MiB（メビバイト）、1GiB（ギビバイト）、1TiB（テビバイト）と読み替えてください。

1KiB、1MiB、1GiB、1TiB は、それぞれ 1,024 バイト、1,024KiB、1,024MiB、1,024GiB です。

 株式会社 日立製作所

〒 100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号
